Guida all’installazione di Solaris 9

Sun Microsystems, Inc.
4150 Network Circle
Santa Clara, CA 95054
U.S.A.

N. di parte: 817–2444–10
Settembre 2003

Copyright 2003 Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle, Santa Clara, CA 95054 U.S.A. Tutti i diritti riservati.

Questo prodotto o documento è protetto da copyright e distribuito sotto licenze che ne limitano l'uso, la copia, la distribuzione e la decompilazione. Nessuna parte di questo prodotto o della relativa documentazione può essere riprodotta, in qualunque forma o con qualunque mezzo, senza la previa autorizzazione scritta di Sun e dei suoi eventuali concessori di licenza.

Alcune parti di questo prodotto possono essere derivate dai sistemi Berkeley BSD, concessi in licenza dalla University of California. UNIX è un marchio registrato negli Stati Uniti e in altri paesi ed è distribuito in licenza esclusivamente da X/Open Company, Ltd.

Sun, Sun Microsystems, il logo Sun, docs.sun.com, AnswerBook, AnswerBook2 JumpStart, Solaris Web Start, Power Management, Sun ONE Application Server, Solaris Flash, Solaris Live Upgrade e Solaris sono marchi, marchi registrati o marchi di servizi di Sun Microsystems, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi. Tutti i marchi SPARC sono utilizzati su licenza e sono marchi o marchi registrati di SPARC International, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi. I prodotti con marchio SPARC sono basati su un'architettura sviluppata da Sun Microsystems, Inc.

OPEN LOOK e l'interfaccia utente grafica Sun™ sono state sviluppate da Sun Microsystems, Inc. per i propri utenti e licenziatari. Sun riconosce gli sforzi innovativi di Xerox nella ricerca e nello sviluppo del concetto di interfaccia utente grafica o visuale per l'industria informatica. Sun detiene una licenza non esclusiva di Xerox per la Xerox Graphical User Interface; tale licenza copre anche i licenziatari Sun che implementano le GUI OPEN LOOK e che comunque rispettano gli accordi stabiliti nei contratti di licenza Sun.

Federal Acquisitions:Commercial Software–Government Users Subject to Standard License Terms and Conditions.

QUESTA PUBBLICAZIONE VIENE FORNITA SENZA GARANZIE DI ALCUN TIPO, NÉ ESPLICITE NÉ IMPLICITE, INCLUSE, MA SENZA LIMITAZIONE, LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ AD UN DETERMINATO SCOPO, O NON VIOLAZIONE, FATTA ECCEZIONE PER LE GARANZIE PREVISTE DALLA LEGGE.

Copyright 2003 Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle, Santa Clara, CA 95054 U.S.A. Tous droits réservés.

Ce produit ou document est protégé par un copyright et distribué avec des licences qui en restreignent l'utilisation, la copie, la distribution, et la décompilation. Aucune partie de ce produit ou document ne peut être reproduite sous aucune forme, par quelque moyen que ce soit, sans l'autorisation préalable et écrite de Sun et de ses bailleurs de licence, s'il y en a. Le logiciel détenu par des tiers, et qui comprend la technologie relative aux polices de caractères, est protégé par un copyright et licencié par des fournisseurs de Sun.

Des parties de ce produit pourront être dérivées du système Berkeley BSD licenciés par l'Université de Californie. UNIX est une marque déposée aux Etats-Unis et dans d'autres pays et licenciée exclusivement par X/Open Company, Ltd.

Sun, Sun Microsystems, le logo Sun, docs.sun.com, AnswerBook, AnswerBook2, JumpStart, Solaris Web Start, Power Management, Sun ONE Application Server, Solaris Flash, Solaris Live Upgrade, et Solaris sont des marques de fabrique ou des marques déposées, ou marques de service, de Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Toutes les marques SPARC sont utilisées sous licence et sont des marques de fabrique ou des marques déposées de SPARC International, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Les produits portant les marques SPARC sont basés sur une architecture développée par Sun Microsystems, Inc.

L'interface d'utilisation graphique OPEN LOOK et Sun™ a été développée par Sun Microsystems, Inc. pour ses utilisateurs et licenciés. Sun reconnaît les efforts de pionniers de Xerox pour la recherche et le développement du concept des interfaces d'utilisation visuelle ou graphique pour l'industrie de l'informatique. Sun détient une licence non exclusive de Xerox sur l'interface d'utilisation graphique Xerox, cette licence couvrant également les licenciés de Sun qui mettent en place l'interface d'utilisation graphique OPEN LOOK et qui en outre se conforment aux licences écrites de Sun.

CETTE PUBLICATION EST FOURNIE "EN L'ETAT" ET AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, N'EST ACCORDEE, Y COMPRIS DES GARANTIES CONCERNANT LA VALEUR MARCHANDE, L'APTITUDE DE LA PUBLICATION A REPONDRE A UNE UTILISATION PARTICULIERE, OU LE FAIT QU'ELLE NE SOIT PAS CONTREFAISANTE DE PRODUIT DE TIERS. CE DENI DE GARANTIE NE S'APPLIQUERAIT PAS, DANS LA MESURE OU IL SERAIT TENU JURIDIQUEMENT NUL ET NON AVENU.

030603@5943

Indice

Prefazione 19

1 Pianificazione dell'installazione o dell'aggiornamento di Solaris (argomenti) 23

2 Pianificazione dell'installazione o dell'aggiornamento di Solaris (panoramica) 25

Mappa delle attività: Installazione o aggiornamento di Solaris 25

Installazione iniziale o aggiornamento 27

- Installazione iniziale 27
- Aggiornamento 27
  - Metodi per l'aggiornamento di Solaris 28
  - Limitazioni dell'aggiornamento 29

Requisiti di sistema 29

- Requisiti di memoria 29
- Requisiti per l'uso del CD di installazione di Solaris 9 30

Installazione dalla rete, dal DVD o dai CD 32

Uso del DVD 33

Configurazione post-installazione di Sun ONE Application Server 33

x86: Nuovo layout delle partizioni del disco di boot predefinito 33

x86: Uso del Solaris 9 Device Configuration Assistant e del PXE 34

3 Metodi di installazione di Solaris (panoramica) 35

Programma di installazione Solaris Web Start 35

Programma `suninstall` di Solaris 36

Metodo JumpStart personalizzato 36

Funzione di installazione Solaris Flash 37
Metodo Solaris Live Upgrade 38
SPARC: Metodo JumpStart predefinito 38

4 Preparazione per l'installazione o l'aggiornamento di Solaris (argomenti) 39

5 Indicazioni per l'allocazione dello spazio su disco e dello spazio di swap (pianificazione) 41
Allocazione dello spazio su disco 41
Criteri generali per la pianificazione dello spazio su disco 41
Spazio su disco consigliato per i gruppi software 42
SPARC: Criteri per l'allocazione dello spazio di swap 43

6 Acquisizione delle informazioni per l'installazione o l'aggiornamento (pianificazione) 45
Lista di controllo per l'installazione 45
Foglio di lavoro per l'installazione 46
Lista di controllo per l'aggiornamento 51
Foglio di lavoro per l'aggiornamento 52

7 Preconfigurazione delle informazioni sul sistema (procedure) 57
Vantaggi della preconfigurazione delle informazioni sul sistema 57
Metodi per preconfigurare le informazioni sul sistema 58
Preconfigurazione con il file `sysidcfg` 59
Regole di sintassi per il file `sysidcfg` 60
Parole chiave del file `sysidcfg` 61
▼ Creare un file di configurazione `sysidcfg` 64
SPARC: Esempio di file `sysidcfg` 64
x86: Esempio di file `sysidcfg` 65
Preconfigurazione con il servizio di denominazione 65
▼ Preconfigurare la versione locale con il servizio di denominazione NIS 66
▼ Preconfigurare la versione locale con il servizio di denominazione NIS+ 68
SPARC: Preconfigurazione di informazioni sulla gestione dei consumi 69

8 Aggiornamento dell'ambiente operativo Solaris (pianificazione) 71
Aggiornamento (panoramica) 71

Metodi per l'aggiornamento di Solaris 72
Uso di Solaris Live Upgrade 73
Aggiornamento con il metodo JumpStart personalizzato 74
Aggiornamento con riallocazione dello spazio su disco 74
Backup dei sistemi prima dell'aggiornamento 75

9 Preparazione per l'installazione in rete (argomenti) 77

10 Preparazione per l'installazione in rete (panoramica) 79
Pianificazione dell'installazione in rete 79
Server richiesti per l'installazione in rete 79
Uso di DHCP per i parametri dell'installazione in rete 81

11 Preparazione per l'installazione in rete con un DVD (procedure) 83
Mappa delle attività: Preparazione per l'installazione in rete con un DVD 83
Creazione di un server di installazione con il DVD 84
▼ Creare un server di installazione SPARC con un DVD SPARC o x86 85
▼ x86: Creare un server di installazione x86 con un DVD SPARC o x86 88
Creazione di un server di boot in una sottorete con l'immagine di un DVD 92
▼ Creare un server di boot in una sottorete da un'immagine del DVD 92
Aggiunta di sistemi da installare dalla rete con l'immagine di un DVD 94
▼ Aggiungere i sistemi da installare in rete con `add_install_client` (DVD) 94

12 Preparazione per l'installazione in rete con un CD (procedure) 99
Mappa delle attività: Preparazione per l'installazione in rete con un CD 100
Creazione di un server di installazione SPARC con un CD 101
▼ SPARC: Creare un server di installazione SPARC con un CD SPARC 101
Creazione di un server di installazione x86 con un CD 106
▼ x86: Creare un server di installazione x86 con un CD x86 106
Creazione di un server di installazione multipiattaforma per il CD 111
▼ Creare un server di installazione x86 su un sistema SPARC con CD x86 111
▼ Creare un server di installazione SPARC su un sistema x86 con un CD SPARC 116
Creazione di un server di boot in una sottorete con l'immagine di un CD 122
▼ Creare un server di boot in una sottorete con un'immagine del CD 122

Aggiunta di sistemi da installare dalla rete con l'immagine di un CD 124

▼ Aggiungere i sistemi da installare in rete con `add_install_client` (CD) 125

13 Preparazione per l'installazione in rete (riferimenti sui comandi) 129

14 Uso del programma Solaris Web Start (procedure) 131

Uso di Solaris Web Start con l'interfaccia grafica o dalla riga di comando 131

SPARC: Esecuzione di un'installazione o di un aggiornamento con il programma Solaris Web Start 132

SPARC: Mappa delle attività: Esecuzione di un'installazione con Solaris Web Start 133

▼ SPARC: Eseguire un'installazione o un aggiornamento con il programma Solaris Web Start 133

x86: Esecuzione di un'installazione o di un aggiornamento con il programma Solaris Web Start 137

x86: Mappa delle attività: Esecuzione di un'installazione con Solaris Web Start 138

▼ x86: Eseguire un'installazione o un aggiornamento con il programma Solaris Web Start 138

Attività post-installazione e post-aggiornamento con Solaris Web Start 144

▼ Ripristinare le modifiche locali dopo l'aggiornamento 144

15 Uso del programma `suninstall` di Solaris (procedure) 147

Programma `suninstall` di Solaris 147

SPARC: Esecuzione di un'installazione o di un aggiornamento con il Programma `suninstall` di Solaris 148

SPARC: Mappa delle attività: Esecuzione di un'installazione con il Programma `suninstall` di Solaris 148

▼ SPARC: Eseguire un'installazione o un aggiornamento con il Programma `suninstall` di Solaris 149

x86: Esecuzione di un'installazione o di un aggiornamento con il programma `suninstall` di Solaris 151

x86: Esecuzione di un'installazione con `suninstall`: mappa delle attività 152

▼ x86: Eseguire un'installazione o un aggiornamento con il Programma `suninstall` di Solaris 152

Operazioni da eseguire dopo l'aggiornamento con il programma `suninstall` di Solaris 158

▼ Ripristinare le modifiche locali dopo l'aggiornamento 158

16 Funzione di installazione Solaris Flash 159

17 Solaris Flash (descrizione e pianificazione) 161

Introduzione a Solaris Flash 161

Installazione iniziale di un sistema clone 161

Aggiornamento di un sistema clone con un archivio differenziale Solaris Flash 163

Pianificazione dell'installazione con Solaris Flash 166

Preparazione di un'installazione iniziale del sistema master 166

Personalizzazione dell'installazione di Solaris sul sistema master 167

Creazione di archivi per i sistemi SPARC e x86 167

SPARC: Supporto di periferiche non presenti sul sistema master 167

Pianificazione della creazione di un archivio Solaris Flash 169

Pianificazione della creazione di un archivio Solaris Flash per un'installazione iniziale 169

Pianificazione della creazione di un archivio differenziale Solaris Flash per un aggiornamento 169

Personalizzazione dei file e delle directory di un archivio 170

Personalizzazione di un archivio con l'uso di script 170

Indicazioni per la creazione di uno script personalizzato 171

Sezioni degli archivi Solaris Flash 172

Quando creare l'archivio per un'installazione iniziale 172

Dove memorizzare l'archivio Solaris Flash 173

Compressione dell'archivio 173

Pianificazione dell'installazione degli archivi Solaris Flash 173

18 Creazione di un archivio Solaris Flash (procedure) 175

Mappa delle attività: creazione di archivi Solaris Flash 175

Installazione del sistema master 177

▼ Installare il sistema master per un'installazione iniziale 177

Creazione di script di personalizzazione 178

▼ Creare uno script di precreazione 178

Uso di uno script di precreazione per creare una sezione dell'archivio definita dall'utente 180

▼ Creare uno script di predeployment 180

▼ Creare uno script di postdeployment 181

▼ Creare uno script di reboot 182

Creazione di un archivio Solaris Flash 182

▼ Creare un archivio Solaris Flash per un'installazione iniziale 182
Esempi — Creazione di un archivio per un'installazione iniziale 183
▼ Aggiornare un'immagine master e creare un archivio differenziale 187
Esempi — Creazione di un archivio differenziale 190

19 Installazione e amministrazione degli archivi Solaris Flash (procedure) 191
Riferimenti alle procedure per l'installazione degli archivi Solaris Flash 191
Amministrazione degli archivi Solaris Flash 192
Divisione di un archivio Solaris Flash 192
Unione di un archivio Solaris Flash 193
Estrazione di informazioni da un archivio 194

20 Solaris Flash (riferimenti) 197
Descrizione delle sezioni degli archivi Solaris Flash 197
Parole chiave di Solaris Flash 199
Parole chiave generali 199
Parole chiave usate nella sezione di identificazione 200
Parole chiave della sezione definita dall'utente 204
Comando `flar create` di Solaris Flash 204
`flar create` 204

21 Installazione JumpStart personalizzata (procedure) 211

22 Installazione JumpStart personalizzata (panoramica) 213
Introduzione al metodo JumpStart personalizzato 213
Procedimento di installazione con il programma JumpStart 214

23 Preparazione di un'installazione JumpStart personalizzata (procedure) 219
Mappa delle attività: Preparazione di un'installazione JumpStart personalizzata 220
Creazione di un server dei profili per una rete 221
▼ Creare una directory JumpStart su un server 222
▼ Abilitare tutti i sistemi ad accedere al server dei profili 223
Creazione di un dischetto dei profili per sistemi standalone 225
▼ SPARC: Creare un dischetto di profili 226
▼ x86: Creare un dischetto dei profili 228
Creazione del file `rules` 230

Sintassi del file `rules` 231
▼ Creare un file `rules` 231
Esempio di file `rules` 233
Creazione di un profilo 234
Sintassi dei profili 234
▼ Creare un profilo 234
Esempi di profilo 235
Prova di un profilo 239
▼ Creare un ambiente Solaris 9 temporaneo per la prova di un profilo 240
▼ Provare un profilo 241
Esempi di prova dei profili 243
Verifica del file `rules` 244
▼ Verificare il file `rules` 244

24 Uso delle funzioni opzionali del metodo JumpStart personalizzato (procedure) 247
Creazione di uno script iniziale 247
Informazioni importanti sugli script iniziali 248
Creazione di profili derivati con uno script iniziale 248
Creazione di uno script finale 249
Informazioni importanti sugli script finali 249
▼ Aggiungere file con uno script finale 250
Aggiunta di package e patch con uno script finale 250
Personalizzazione dell'ambiente radice con uno script finale 253
Impostazione della password di root con uno script finale 253
Installazione di prodotti software con Web Start e script finali 255
Creazione di un file di configurazione compresso 255
▼ Creare un file di configurazione compresso 256
Esempio di file di configurazione compresso 256
Creazione di un file di configurazione dei dischi 257
▼ SPARC: Creare un file di configurazione dei dischi 257
SPARC: Esempio di file di configurazione dei dischi 258
▼ x86: Creare un file di configurazione dei dischi 259
x86: Esempio di file di configurazione dei dischi 260
Uso di un programma di installazione dedicato 262

25 Creazione di parole chiave personalizzate (procedure) 263

Parole chiave non operative 263

Creazione di un file `custom_probes` 264

Sintassi del file `custom_probes` 264

Sintassi dei nomi delle funzioni in `custom_probes` 265

▼ Creare un file `custom_probes` 265

Esempio di un file `custom_probes` con parole chiave personalizzate 265

Verifica del file `custom_probes` 267

▼ Verificare il file `custom_probes` 267

26 Esecuzione di un'installazione JumpStart personalizzata (procedure) 269

SPARC: Esecuzione di un'installazione JumpStart personalizzata 269

SPARC: Mappa delle attività: Configurazione di un sistema per l'installazione JumpStart personalizzata 269

▼ Preparare il sistema per l'installazione di un archivio Solaris Flash con il metodo JumpStart personalizzato 271

▼ SPARC: Eseguire un'installazione o un aggiornamento con il metodo JumpStart personalizzato 273

x86: Esecuzione di un'installazione JumpStart personalizzata 275

x86: Mappa delle attività: Configurazione di un sistema per l'installazione JumpStart personalizzata 275

▼ x86: Eseguire un'installazione o un aggiornamento con il metodo JumpStart personalizzato 276

27 Installazione JumpStart personalizzata (esempi) 281

Configurazione del sito di riferimento 281

Creare un server di installazione 283

x86: Creare un server di boot per i sistemi del gruppo di marketing 284

Creare una directory JumpStart 285

Condividere la directory JumpStart 285

SPARC: Creare il profilo per il gruppo di progettazione 285

x86: Creare il profilo per il gruppo di marketing 286

Aggiornare il file `rules` 286

Verificare il file `rules` 287

SPARC: Configurare i sistemi del gruppo di progettazione per l'installazione in rete 287

x86: Configurare i sistemi del gruppo di marketing per l'installazione in rete 288

SPARC: Avviare i sistemi del gruppo di progettazione e installare Solaris 9 289

x86: Avviare i sistemi del gruppo di marketing e installare Solaris 9 289

28 Installazione JumpStart personalizzata (riferimenti) 291

Parole chiave e valori usati nelle regole 291

Parole chiave e valori usati nei profili 296

Sommario delle parole chiave usate nei profili 296

Descrizione ed esempi delle parole chiave usate nei profili 298

Parola chiave `archive_location` 298

Server NFS 298

Server HTTP 299

Server FTP 300

Unità nastro locale 301

Dispositivo locale 302

File locale 303

Parola chiave `backup_media` 303

Parola chiave `boot_device` 305

Parola chiave `bootenv createbe` 306

Parola chiave `client_arch` 307

Parola chiave `client_root` 307

Parola chiave `client_swap` 308

Come viene determinata la dimensione dello spazio di `swap` 308

Parola chiave `cluster` (aggiunta di gruppi software) 309

Parola chiave `cluster` (aggiunta o eliminazione di cluster) 309

Parola chiave `dontuse` 310

x86: Parola chiave `fdisk` 310

Parola chiave `filesys` (attivazione di file system remoti) 312

Parola chiave `filesys` (creazione di file system locali) 313

Parola chiave `forced_deployment` (installazione di archivi differenziali Solaris Flash) 315

Parola chiave `geo` 315

Parola chiave `install_type` 316

Parola chiave `isa_bits` 317

Parola chiave `layout_constraint` 317

Parola chiave `local_customization` (installazione di archivi Solaris Flash) 320

Parola chiave `locale` 320

Parola chiave `no_content_check` (installazione di archivi Solaris Flash) 320

Parola chiave no_master_check (installazione di archivi Solaris Flash) 321
Parola chiave num_clients 321
Parola chiave package 321
Parola chiave partitioning 322
Parola chiave root_device 323
Come viene determinato il disco di root del sistema 324
Parola chiave system_type 324
Parola chiave usedisk 325
Variabili d'ambiente per l'installazione JumpStart personalizzata 325
Parole chiave non operative e valori 328

29 Solaris Live Upgrade (argomenti) 331

30 Solaris Live Upgrade (panoramica) 333
Descrizione di Solaris Live Upgrade 333
Processo Solaris Live Upgrade 334
Creazione di un ambiente di boot 334
Tipi di file system 334
Copia dei file system 335
Creazione di un ambiente di boot con file system in mirroring 338
Aggiornamento di un ambiente di boot 344
Attivazione di un ambiente di boot 346
Ripristinare l'ambiente di boot originale 348
Manutenzione di un ambiente di boot 349

31 Solaris Live Upgrade (pianificazione) 351
Requisiti per Solaris Live Upgrade 351
Requisiti di sistema per Solaris Live Upgrade 351
Spazio su disco richiesto per Solaris Live Upgrade 352
Requisiti per la creazione di volumi RAID-1 (mirror) con Solaris Live Upgrade 352
Gestione dei package e delle patch con Solaris Live Upgrade 353
Package richiesti 353
Aggiornamento di un sistema con package e patch 354
Verifica del livello delle patch del sistema 355
Indicazioni per la creazione dei file system con il comando lucreate 355

Indicazioni per la selezione delle slice per i file system 356
Indicazioni per la scelta della slice per il file system radice (/) 356
Indicazioni per la scelta delle slice per i file system in mirroring 357
Indicazioni generali per la creazione di file system in mirroring 357
Designazione di un volume 357
Abbreviazioni per i nomi dei volumi 358
Controllo dello stato dei volumi 358
Scollegamento dei volumi e risincronizzazione dei mirror 358
Uso dei comandi di Solaris Volume Manager 359
Indicazioni per la scelta della slice per il file system di swap 359
Configurazione dello spazio di swap per il nuovo ambiente di boot 359
Impossibilità di creare l'ambiente di boot con lo spazio di swap in uso 360
Indicazioni per la scelta delle slice per i file system condivisibili 360
Personalizzazione del contenuto del nuovo ambiente di boot 361
Sincronizzazione dei file tra gli ambienti di boot 362
Aggiunta di file a `/etc/lu/synclist` 362
Sincronizzazione forzata tra gli ambienti di boot 363
Uso di Solaris Live Upgrade da un sistema remoto 364

32 Uso di Solaris Live Upgrade per creare un ambiente di boot (procedure) 365
Le interfacce di Solaris Live Upgrade 365
Uso dei menu di Solaris Live Upgrade 366
Mappa delle attività: Installazione di Solaris Live Upgrade e creazione di un ambiente di boot 367
Installazione di Solaris Live Upgrade 367
▼ Installare Solaris Live Upgrade 367
Avvio e arresto di Solaris Live Upgrade (interfaccia a caratteri) 368
▼ Aprire i menu di Solaris Live Upgrade 368
▼ Chiudere i menu di Solaris Live Upgrade 369
Creazione di un nuovo ambiente di boot 369
▼ Creare un ambiente di boot (interfaccia a caratteri) 370
▼ Creare un ambiente di boot per la prima volta (riga di comando) 375
▼ Creare un ambiente di boot e unire i file system (riga di comando) 377
▼ Creare un ambiente di boot e dividere i file system (riga di comando) 379
▼ Creare un ambiente di boot e riconfigurare lo spazio di swap (riga di comando) 381
▼ Creare un ambiente di boot e riconfigurare lo spazio di swap usando un elenco (riga di comando) 383

▼ Creare un ambiente di boot e copiare un file system condivisibile (riga di comando) 385

▼ Creare un ambiente di boot da un'origine differente (riga di comando) 386

▼ Creare un ambiente di boot vuoto per un archivio Flash (riga di comando) 388

▼ Creare un ambiente di boot con volumi RAID-1 (mirror) (riga di comando) 389

▼ Creare un ambiente di boot e personalizzarne il contenuto (riga di comando) 395

33 Aggiornamento con Solaris Live Upgrade (procedure) 399

Mappa delle attività: Aggiornamento di un ambiente di boot 400

Aggiornamento di un ambiente di boot 400

Linee guida per l'aggiornamento 401

Aggiunta e rimozione di package con Solaris Live Upgrade 401

▼ Aggiornare l'immagine del sistema operativo in un ambiente di boot (interfaccia a caratteri) 402

▼ Aggiornare l'immagine del sistema operativo in un ambiente di boot (riga di comando) 403

▼ Aggiornare un'immagine del sistema operativo da più CD (riga di comando) 403

▼ Creare un profilo per Solaris Live Upgrade 405

▼ Provare un profilo da usare con Solaris Live Upgrade 409

▼ Eseguire un aggiornamento con un profilo usando Solaris Live Upgrade (riga di comando) 410

Installazione di archivi Solaris Flash in un ambiente di boot 411

▼ Installare un archivio Solaris Flash in un ambiente di boot (interfaccia a caratteri) 411

▼ Installare un archivio Solaris Flash in un ambiente di boot (riga di comando) 413

▼ Installare un archivio Solaris Flash con un profilo (riga di comando) 414

▼ Installare un archivio Solaris Flash con una parola chiave di un profilo (riga di comando) 415

Attivazione di un ambiente di boot 416

▼ x86: (Opzionale) Aggiornare il dischetto di boot prima dell'attivazione 417

▼ Attivare un ambiente di boot (interfaccia a caratteri) 417

▼ Attivare un ambiente di boot (riga di comando) 418

▼ Attivare un ambiente di boot e sincronizzare i file (riga di comando) 419

Ripristino dell'ambiente di boot originale (riga di comando) 420

▼ Ripristinare l'ambiente di boot originale nonostante la corretta creazione del nuovo ambiente di boot 421

▼ SPARC: Ripristinare l'ambiente di boot originale in caso di insuccesso nell'attivazione del nuovo ambiente 421

▼ SPARC: Ripristinare l'ambiente di boot originale usando un DVD, un CD o un'immagine di installazione in rete 422

▼ x86: Ripristinare l'ambiente di boot da un disco differente 423

▼ x86: Ripristinare l'ambiente di boot dallo stesso disco 424

34 Manutenzione degli ambienti di boot con Solaris Live Upgrade (procedure) 427

Funzioni di manutenzione di Solaris Live Upgrade 428

Visualizzazione dello stato degli ambienti di boot 429

▼ Visualizzare lo stato degli ambienti di boot (interfaccia a caratteri) 429

▼ Visualizzare lo stato degli ambienti di boot (riga di comando) 430

Aggiornamento di un ambiente di boot precedentemente configurato 430

▼ Aggiornare un ambiente di boot precedentemente configurato (interfaccia a caratteri) 431

▼ Aggiornare un ambiente di boot precedentemente configurato (riga di comando) 431

Annullamento di un'operazione pianificata di creazione, aggiornamento o copia 432

▼ Annullare un'operazione pianificata di creazione, aggiornamento o copia (interfaccia a caratteri) 432

▼ Annullare un'operazione pianificata di creazione, aggiornamento o copia (riga di comando) 433

Confronto tra due ambienti di boot 433

▼ Confrontare due ambienti di boot (interfaccia a caratteri) 433

▼ Confrontare due ambienti di boot (riga di comando) 434

Eliminazione di un ambiente di boot inattivo 435

▼ Eliminare un ambiente di boot inattivo (interfaccia a caratteri) 435

▼ Eliminare un ambiente di boot inattivo (riga di comando) 435

Visualizzazione del nome dell'ambiente di boot attivo 436

▼ Visualizzare il nome dell'ambiente di boot attivo (interfaccia a caratteri) 436

▼ Visualizzare il nome dell'ambiente di boot attivo (riga di comando) 436

Rinomina di un ambiente di boot 437

▼ Rinominare un ambiente di boot inattivo (interfaccia a caratteri) 437

▼ Rinominare un ambiente di boot inattivo (riga di comando) 437

Aggiunta o modifica della descrizione associata al nome di un ambiente di boot 438

▼ Aggiungere o modificare la descrizione di un ambiente di boot in formato testo 438
▼ Aggiungere o modificare la descrizione di un ambiente di boot con un file 439
▼ Determinare il nome di un ambiente di boot da una descrizione in formato testo 439
▼ Determinare il nome di un ambiente di boot da una descrizione contenuta in un file 440
▼ Determinare la descrizione di un ambiente di boot in base al nome 440
Visualizzazione della configurazione di un ambiente di boot 441
▼ Visualizzare la configurazione degli ambienti di boot inattivi (interfaccia a caratteri) 441
▼ Visualizzare la configurazione di un ambiente di boot (riga di comando) 441

35 Solaris Live Upgrade (esempi) 443
Esempio di aggiornamento con Solaris Live Upgrade (riga di comando) 443
Installare Live Upgrade nell'ambiente di boot attivo 443
Creare un ambiente di boot 444
Aggiornare l'ambiente di boot inattivo 444
Controllare che l'ambiente di boot possa essere avviato 445
Attivare l'ambiente di boot inattivo 445
Ripristinare l'ambiente di boot di origine 445
Esempio di separazione e aggiornamento di un lato di un mirror 446
Esempio di aggiornamento con Solaris Live Upgrade (interfaccia a caratteri) 450
Installare Live Upgrade nell'ambiente di boot attivo 450
Creare un ambiente di boot 451
Aggiornare l'ambiente di boot inattivo 452
Attivare l'ambiente di boot inattivo 453

36 Solaris Live Upgrade (riferimenti sui comandi) 455

A Riferimenti su Solaris (argomenti) 457

B Organizzazione dei supporti di Solaris 9 (riferimenti) 459
SPARC: Supporti di Solaris 9 459
SPARC: Organizzazione delle directory dei supporti di Solaris 9 460
SPARC: Struttura di directory del DVD Solaris 9 *SPARC Platform Edition* 461

SPARC: Struttura di directory del CD di installazione di Solaris 9 462
SPARC: Struttura di directory dei CD di Solaris 9 Software *SPARC Platform Edition* 463
SPARC: Struttura di directory di CD Solaris 9 *SPARC Platform Edition* Languages 464
x86: Supporti di Solaris 9 466
x86: Organizzazione delle directory dei supporti di Solaris 9 467
Struttura di directory del DVD Solaris 9 *x86 Platform Edition* 467
x86: Struttura di directory del CD di installazione di Solaris 9 469
x86: Struttura di directory dei CD di Solaris 9 Software *x86 Platform Edition* 470
x86: Struttura di directory del CD Solaris 9 *x86 Platform Edition* Languages 471

C Nomi delle piattaforme e gruppi (riferimenti) 475

D Versioni locali (riferimenti) 477

E Soluzione dei problemi (procedure) 485
Problemi nella configurazione delle installazioni in rete 485
Problemi nell'avvio di un sistema 486
Messaggi di errore relativi al boot dai supporti 486
Problemi generali relativi al boot dai supporti 487
Messaggi di errore relativi al boot dalla rete 490
Problemi generali relativi al boot dalla rete 492
Installazione iniziale dell'ambiente operativo Solaris 9 494
▼ x86: Controllare i blocchi di un disco IDE 494
Aggiornamento dell'ambiente operativo Solaris 9 496
Messaggi di errore relativi all'aggiornamento 496
Problemi generali relativi all'aggiornamento 497
▼ Continuare l'aggiornamento dopo un'interruzione del processo 498
Errore fatale del sistema durante l'aggiornamento con Solaris Live Upgrade su volumi Veritas VxVm 498
x86: La partizione di servizio non viene creata automaticamente sui sistemi che non ne contengono una preesistente 500

F Installazione o aggiornamento remoto (procedure) 503
SPARC: Uso di Solaris Web Start per eseguire un'installazione o un aggiornamento da un DVD-ROM o da un CD-ROM remoto 503

▼ SPARC: Eseguire un'installazione o un aggiornamento da un DVD-ROM o da un CD-ROM remoto 504

G Altri requisiti per i package SVR4 (riferimenti) 507

Requisiti per i package 507

Requisiti per l'ambiente di boot inattivo con il programma JumpStart personalizzato e Solaris Live Upgrade 508

Differenze tra `$PKG_INSTALL_ROOT` e `$BASEDIR` 509

Requisiti dell'ambiente di boot inattivo per Solaris Live Upgrade 510

Requisiti per l'aggiornamento con il programma JumpStart personalizzato 512

H Installazione di una release di aggiornamento di Solaris (procedure) 515

Installazione di una release di aggiornamento di Solaris 515

▼ Eseguire lo script `analyze_patches` 516

▼ Esaminare i risultati dell'analisi delle patch 517

I x86: Preparazione del boot dal Solaris 9 Device Configuration Assistant o dalla rete (procedure) 519

x86: Copia del software di boot su un dischetto 519

▼ x86: Copiare il software di boot su un dischetto 520

x86: Boot in rete con PXE 521

J Aggiornamenti di Solaris 9 523

Solaris 9 9/02. 523

Solaris 9 12/02 523

Solaris 9 4/03 524

Solaris 9 8/03 525

Glossario 527

Indice analitico 539

Prefazione

La *Guida all'installazione di Solaris 9* descrive le procedure da seguire per installare e aggiornare l'ambiente operativo Solaris™ 9 su sistemi con architettura SPARC® e x86 in rete o non in rete.

Il manuale non include le istruzioni relative alla configurazione dell'hardware o delle periferiche.

Nota – L'ambiente operativo Solaris può essere eseguito su due tipi di piattaforma hardware, SPARC e x86. Se non specificato diversamente nel contesto, il contenuto di questo documento si riferisce a entrambe le piattaforme.

Nota – In questo documento, il termine "x86" si riferisce alla famiglia di microprocessori Intel a 32 bit e ai microprocessori compatibili prodotti da AMD.

A chi è destinato questo documento

Questo manuale è destinato agli amministratori di sistema responsabili dell'installazione dell'ambiente operativo Solaris. Vengono forniti due tipi di informazioni:

- Informazioni sulle procedure di installazione avanzate per gli amministratori di sistemi aziendali che devono gestire un numero elevato di sistemi Solaris in un ambiente di rete.
- Informazioni sulle procedure di installazione di base per gli amministratori che devono eseguire solo occasionalmente l'installazione o l'aggiornamento di Solaris.

Manuali correlati

La Tabella P–1 elenca i documenti di riferimento che contengono informazioni utili per l'installazione di Solaris.

TABELLA P–1 Documenti correlati

Documento	Descrizione
System Administration Guide: Basic Administration	Descrive le procedure per il backup dei file di sistema
Note su Solaris 9 8/03	Contiene informazioni sui problemi noti, sul software non più supportato e sulle patch di Solaris
SPARC: *Solaris 9: Guida alle piattaforme hardware Sun*	Contiene informazioni sull'hardware supportato
Solaris 9 8/03 Package List	Elenca e descrive i package inclusi nell'ambiente operativo Solaris 9 4/03

Accesso alla documentazione Sun in linea

Il sito Web docs.sun.com^{SM} permette di consultare in linea la documentazione tecnica di Sun, usando l'archivio generale o ricercando un titolo o un argomento specifico. L'indirizzo del sito è `http://docs.sun.com`.

Convenzioni tipografiche

La tabella seguente descrive le convenzioni tipografiche usate nel manuale.

TABELLA P–2 Convenzioni tipografiche

Tipo di carattere o simbolo	Uso	Esempio
`AaBbCc123`	Nomi di comandi, file e directory; messaggi del sistema sullo schermo	Aprire il file `.login`. Usare `ls -a` per visualizzare l'elenco dei file. `sistema% Nuovi messaggi.`
`AaBbCc123`	Comandi digitati dall'utente, in contrasto con l'output del sistema sullo schermo	`sistema%` **`su`** `Password:`
AaBbCc123	Parametri o variabili dei comandi, da sostituire con nomi o valori reali	Per eliminare un file, digitare **`rm`** *nomefile*.
AaBbCc123	Titoli di manuali, termini nuovi o parole particolarmente importanti nel contesto.	Vedere il Capitolo 6 del *Manuale dell'utente*. Queste opzioni sono dette *classi*. Questo file *non* deve essere modificato.

Prompt delle shell

Qui sotto sono descritti i prompt predefiniti per utente e superutente nelle shell di tipo C, Bourne e Korn.

TABELLA P–3 Prompt delle shell

Shell	Richiesta
C shell	`nome_sistema%`
C shell, superutente	`nome_sistema#`
Bourne shell e Korn shell	`$`
Bourne shell e Korn shell, superutente	`#`

CAPITOLO 1

Pianificazione dell'installazione o dell'aggiornamento di Solaris (argomenti)

Questa sezione offre una guida alla pianificazione dell'installazione o dell'aggiornamento dell'ambiente operativo Solaris.

Capitolo 2	Contiene informazioni sulle decisioni che occorre prendere prima di iniziare l'installazione o l'aggiornamento.
Capitolo 3	Descrive in dettaglio le diverse tecnologie di installazione di Solaris per assistere l'utente nella scelta del metodo più appropriato.

CAPITOLO 2

Pianificazione dell'installazione o dell'aggiornamento di Solaris (panoramica)

Questo capitolo descrive le decisioni che occorre prendere prima di iniziare l'installazione o l'aggiornamento dell'ambiente operativo Solaris. Il capitolo è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- "Mappa delle attività: Installazione o aggiornamento di Solaris" a pagina 25
- "Installazione iniziale o aggiornamento" a pagina 27
- "Requisiti di sistema" a pagina 29
- "Installazione dalla rete, dal DVD o dai CD" a pagina 32
- "Uso del DVD" a pagina 33
- "Configurazione post-installazione di Sun ONE Application Server" a pagina 33
- "x86: Nuovo layout delle partizioni del disco di boot predefinito" a pagina 33
- "x86: Uso del Solaris 9 Device Configuration Assistant e del PXE " a pagina 34

Nota – In questo manuale viene adottato il termine *slice*, ma in alcuni programmi e documenti di Solaris in analogo contesto può essere usato il termine partizione. Per evitare confusioni, in questo manuale viene fatta una distinzione tra le partizioni `fdisk` (che sono supportate solo in Solaris *Edizione per piattaforma x86*) e le divisioni all'interno delle partizioni `fdisk` di Solaris, che rappresentano le slice o partizioni.

Mappa delle attività: Installazione o aggiornamento di Solaris

La seguente mappa delle attività contiene le procedure necessarie per l'installazione o l'aggiornamento dell'ambiente operativo Solaris. Questa mappa permette di identificare le decisioni da prendere per eseguire in modo efficiente l'installazione dell'ambiente operativo.

TABELLA 2–1 Mappa delle attività: Installazione o aggiornamento di Solaris

Operazione	Descrizione	Per istruzioni, vedere
Scelta tra installazione iniziale e aggiornamento.	Decidere se eseguire un'installazione iniziale o un aggiornamento.	"Installazione iniziale o aggiornamento" a pagina 27
Esame dei requisiti di sistema.	Determinare se il sistema soddisfa i requisiti minimi richiesti per l'installazione o l'aggiornamento.	"Requisiti di sistema" a pagina 29
Scelta del metodo di installazione.	L'ambiente operativo Solaris dispone di diversi metodi per eseguire l'installazione o l'aggiornamento. Scegliere il metodo più appropriato per il proprio ambiente.	Capitolo 3
Pianificare e allocare lo spazio su disco e lo spazio di swap.	Allocare lo spazio su disco richiesto per i componenti di Solaris che si desidera installare. Determinare la disposizione appropriata dello spazio di swap per il sistema.	Capitolo 5
Scelta dell'origine dell'installazione.	Solaris può essere installato da un supporto locale o dalla rete. Scegliere la posizione di installazione più appropriata per il proprio ambiente.	"Installazione dalla rete, dal DVD o dai CD" a pagina 32
Raccolta di informazioni sul sistema.	Usare la lista di controllo e compilare il foglio di lavoro per raccogliere le informazioni necessarie per l'installazione o per l'aggiornamento.	Capitolo 6
(Opzionale) Preconfigurazione delle informazioni sul sistema.	È possibile preconfigurare le informazioni sul sistema per evitare che vengano richieste durante il processo di installazione o di aggiornamento.	Capitolo 7
(Opzionale) Preparazione per l'installazione di Solaris dalla rete.	Se si sceglie di installare Solaris dalla rete, occorre creare un server di installazione, un server di boot (se necessario) e configurare i sistemi da installare in rete.	Capitolo 12
(Solo per l'aggiornamento) Esecuzione delle attività pre-aggiornamento.	Eseguire il backup del sistema, determinare se l'aggiornamento è possibile con una riallocazione dello spazio su disco e individuare le patch che potrebbero essere sovrascritte da una versione di aggiornamento di Solaris.	Capitolo 8
Installazione o aggiornamento.	Usare il metodo prescelto per eseguire l'installazione o l'aggiornamento di Solaris.	Il capitolo o i capitoli che contengono istruzioni dettagliate sul metodo di installazione prescelto

Installazione iniziale o aggiornamento

È possibile scegliere tra l'installazione iniziale o, se il sistema utilizza già l'ambiente operativo Solaris, l'aggiornamento della versione preesistente.

Installazione iniziale

L'installazione iniziale sovrascrive il disco del sistema con la nuova versione dell'ambiente operativo Solaris. Se sul sistema non è installata una versione precedente di Solaris, questa è l'unica scelta possibile.

Se invece il sistema utilizza già l'ambiente operativo Solaris, è possibile scegliere tra questo tipo di installazione e l'aggiornamento. Se si sceglie di eseguire un'installazione iniziale ma si desidera preservare le modifiche apportate al sistema locale, è necessario eseguire un backup di tali modifiche prima di iniziare l'installazione. Una volta completata l'installazione sarà possibile ripristinarle.

L'installazione iniziale è disponibile con tutti i metodi di installazione offerti da Solaris. Per informazioni dettagliate sui metodi di installazione disponibili, vedere Capitolo 3.

Aggiornamento

L'aggiornamento combina la nuova versione dell'ambiente operativo Solaris con i file già presenti sul disco. Questa procedura permette di preservare il maggior numero possibile di modifiche apportate alla versione precedente di Solaris.

È possibile aggiornare i sistemi che utilizzano Solaris 2.6, Solaris 7 o Solaris 8. Per determinare la versione di Solaris utilizzata dal sistema, digitare il comando seguente:

```
$ uname -a
```

Per aggiornare l'ambiente operativo Solaris si possono usare i seguenti metodi di installazione.

Nota – Per aggiornare i client diskless, usare la patch `smosservice`. Per istruzioni dettagliate, vedere il manuale *System Administration Guide: Basic Administration* o la pagina man `smosservice`(1M).

Metodi per l'aggiornamento di Solaris

TABELLA 2–2 SPARC: Metodi per l'aggiornamento di Solaris

Versione corrente di Solaris	Metodi di aggiornamento disponibili
Solaris 2.6, Solaris 7, Solaris 8, Solaris 9	■ Programma Solaris™ Web Start ■ Il programma `suninstall` di Solaris ■ Metodo JumpStart™ personalizzato ■ Solaris Live Upgrade

TABELLA 2–3 x86: Metodi per l'aggiornamento di Solaris

Versione corrente di Solaris	Metodi di aggiornamento disponibili
Solaris 2.6	Installazione dal DVD o da un'immagine di installazione in rete: ■ Programma Solaris Web Start ■ Il programma `suninstall` di Solaris ■ Metodo JumpStart personalizzato Installazione dal CD: ■ Il programma `suninstall` di Solaris ■ Metodo JumpStart personalizzato
Solaris 7	Installazione dal DVD o da un'immagine di installazione in rete: ■ Programma Solaris Web Start ■ Il programma `suninstall` di Solaris ■ Metodo JumpStart personalizzato ■ Solaris Live Upgrade Installazione dal CD: ■ Il programma `suninstall` di Solaris ■ Metodo JumpStart personalizzato ■ Solaris Live Upgrade
Solaris 8, Solaris 9	Installazione dal DVD o dal CD o da un'immagine di installazione in rete: ■ Programma Solaris Web Start ■ Il programma `suninstall` di Solaris ■ Metodo JumpStart personalizzato ■ Solaris Live Upgrade

Limitazioni dell'aggiornamento

Nota – Per informazioni sulle condizioni richieste per l'uso del programma Solaris Live Upgrade, vedere "Requisiti per Solaris Live Upgrade" a pagina 351.

Non è possibile aggiornare il sistema installando un gruppo software diverso da quello installato in precedenza. Ad esempio, se sul sistema era stato installato il gruppo software per l'utente finale (End User), non sarà possibile eseguire l'aggiornamento scegliendo il gruppo software per sviluppatori (Developer). Tuttavia, durante l'aggiornamento è possibile aggiungere altri software non appartenenti al gruppo installato.

Se si utilizza già l'ambiente operativo Solaris 9 e sono state installate singole patch, l'installazione di una versione di aggiornamento di Solaris 9 produce quanto segue:

- Le patch incluse nella versione di aggiornamento di Solaris 9 vengono riapplicate al sistema. Queste patch non potranno essere rimosse.
- Le patch installate sul sistema che non sono incluse nella versione di aggiornamento di Solaris 9 vengono rimosse.

L'utility di analisi delle patch permette di determinare quali patch verranno rimosse installando la versione di aggiornamento di Solaris 9. Per istruzioni sull'uso del software di analisi delle patch, vedere "Installazione di una release di aggiornamento di Solaris" a pagina 515.

Requisiti di sistema

Verificare che il sistema soddisfi i requisiti per l'installazione o l'aggiornamento dell'ambiente operativo Solaris.

Requisiti di memoria

Per installare o aggiornare l'ambiente operativo Solaris, la memoria consigliata è di almeno 128 Mbyte.

Nota – Alcune funzioni opzionali vengono abilitate solo quando è presente una quantità di memoria sufficiente. Ad esempio, se si esegue un'installazione Solaris Web Start dal DVD con memoria insufficiente, il processo può essere eseguito solo dalla riga di comando, mentre l'interfaccia grafica non è disponibile.

Requisiti per l'uso del CD di installazione di Solaris 9

Per eseguire l'installazione o l'aggiornamento con il CD di installazione di Solaris 9, sono previsti alcuni requisiti specifici per le slice delle piattaforme SPARC e le partizioni `fdisk` delle piattaforme x86. Se l'installazione viene eseguita dal DVD o da un'immagine di rete, questi requisiti non sono necessari.

TABELLA 2–4 Requisiti per l'uso del CD di installazione di Solaris 9

Piattaforma	Requisiti
Slice richieste per l'aggiornamento	Per eseguire l'aggiornamento usando il CD di installazione di Solaris 9 e il programma Solaris Web Start, è necessario che sul disco sia disponibile una slice senza dati. La slice preferibile è quella di `swap`, ma è possibile usare qualunque slice diversa da quelle elencate come "aggiornabili" in `/etc/vfstab`. La dimensione di questa slice deve essere di almeno 512 Mbyte.

TABELLA 2–4 Requisiti per l'uso del CD di installazione di Solaris 9 *(Continua)*

Piattaforma	Requisiti
Partizioni `fdisk` richieste per i sistemi x86	Per eseguire l'installazione o l'aggiornamento usando il CD di installazione di Solaris 9 e il programma Solaris Web Start, sul disco del sistema devono essere disponibili due partizioni `fdisk`. ■ Una partizione `fdisk` Solaris La tipica partizione `fdisk` di Solaris. Se sul sistema non è presenta una partizione `fdisk` Solaris, il programma Solaris Web Start chiede di crearne una. Attenzione: se si cambiano le dimensioni di una partizione `fdisk` esistente, i dati contenuti in quella partizione vengono automaticamente eliminati. Prima di creare una partizione `fdisk` Solaris, eseguire un backup dei dati. ■ Una partizione `fdisk` di boot x86 Una partizione `fdisk` di 10 Mbyte che permette ai sistemi con architettura x86 di avviare il miniroot contenuto nella nuova slice di swap creata nella partizione `fdisk` Solaris. Attenzione: la partizione di boot x86 non deve essere creata manualmente. Questa partizione viene infatti creata dal programma di installazione Solaris Web Start rimuovendo 10 Mbyte dalla partizione `fdisk` Solaris. Lasciando al programma di installazione la creazione della partizione di boot x86, si evita che le partizioni `fdisk` esistenti vengano modificate. **Nota –** Se si installa o si aggiorna un sistema che dispone di una partizione di servizio, il programma di installazione Solaris Web Start la preserva e crea le partizioni di boot `fdisk` Solaris e x86. Per maggiori informazioni su come preservare una partizione di servizio, vedere "x86: Nuovo layout delle partizioni del disco di boot predefinito" a pagina 33.
Limitazioni all'aggiornamento dei sistemi x86	Quando si utilizza il CD di installazione di Solaris 9, non è possibile usare il programma Solaris Web Start per aggiornare il sistema dall'ambiente operativo Solaris 2.6 o Solaris 7. Il CD di installazione di Solaris 9 richiede una propria partizione di boot x86 da 10 Mbyte che non era richiesta nelle release Solaris 2.6 o Solaris 7. È perciò necessario usare il programma Solaris Web Start da un DVD o un'immagine di installazione in rete, oppure usare il programma `suninstall` di Solaris o il metodo JumpStart personalizzato.

TABELLA 2–4 Requisiti per l'uso del CD di installazione di Solaris 9 *(Continua)*

Piattaforma	Requisiti

Requisiti per l'indirizzamento a blocchi logici dei sistemi x86	Il CD di installazione di Solaris 9 può essere usato solo se il sistema può eseguire il boot oltre il limite dei 1024 cilindri. L'indirizzamento a blocchi logici (Logical Block Addressing o LBA) permette al sistema di eseguire il boot oltre il limite dei 1024 cilindri e attraverso le slice Solaris. Il CD di installazione di Solaris 9 può essere usato se il BIOS e il driver SCSI del sistema per il disco di boot predefinito supportano l'LBA.
	
	Per determinare se il sistema supporta l'LBA, digitare:
	
	`# prtconf -pv | grep -i lba`
	
	Se il BIOS e il driver SCSI per il disco di boot predefinito supportano l'LBA, compare il messaggio seguente.
	
	`lba-access-ok:`
	
	Se il driver SCSI per il disco di boot predefinito non supporta l'LBA, compare il messaggio seguente.
	
	`no-bef-lba-access`
	
	Se il BIOS e il driver SCSI per il disco di boot predefinito non supportano l'LBA, l'installazione o l'aggiornamento devono essere eseguiti usando il DVD di Solaris 9 o un'immagine di installazione in rete.

Installazione dalla rete, dal DVD o dai CD

Solaris viene distribuito su DVD o su CD per consentire di installare o aggiornare i sistemi che possono accedere a un lettore di DVD-ROM o di CD-ROM.

Se il sistema non dispone di un lettore di DVD-ROM o di CD-ROM, o se occorre installare Solaris su diversi sistemi e non si desidera inserire i dischi in tutti i lettori locali, è possibile eseguire un'installazione remota da un'immagine del DVD o del CD.

Per installare un sistema in rete è possibile usare tutti i metodi di installazione disponibili per Solaris. Tuttavia, se l'installazione in rete viene eseguita con la funzione Solaris Flash o con il metodo JumpStart personalizzato, sono disponibili un maggior numero di funzioni per centralizzare e automatizzare il processo per un numero elevato di sistemi. Per informazioni dettagliate sui metodi di installazione disponibili, vedere Capitolo 3.

L'installazione di Solaris dalla rete richiede una configurazione iniziale. Per istruzioni dettagliate sulla preparazione delle installazioni in rete, vedere il Capitolo 12.

Uso del DVD

Se si utilizza il DVD e viene richiesto di eseguire il boot dal prompt `ok`, usare sempre il comando seguente:

```
ok boot cdrom
```

Configurazione post-installazione di Sun ONE Application Server

Se si utilizza il Sun™ ONE Application Server, è necessario configurare il server dopo l'installazione dell'ambiente operativo Solaris. Per informazioni sulla configurazione dell'Application Server, vedere il manuale *Sun ONE Application Server 7 Standard Edition Getting Started Guide*.

x86: Nuovo layout delle partizioni del disco di boot predefinito

Nell'ambiente operativo Solaris 9 (*Edizione per piattaforma x86*), i programmi di installazione Solaris Web Start e `suninstall` usano un nuovo layout per le partizioni del disco di boot che permette di utilizzare la partizione di servizio. Se attualmente il sistema include una partizione di servizio, la nuova disposizione predefinita delle partizioni del disco di boot permette di preservare questa partizione.

Nota – Se si installa l'ambiente operativo Solaris 9 (*Edizione per piattaforma x86*) su un sistema che non dispone di una partizione di servizio, il programma di installazione non ne crea automaticamente una nuova. Per creare una partizione di servizio sul sistema, vedere la documentazione dell'hardware.

Il nuovo layout predefinito include le seguenti partizioni.

- Prima partizione – partizione di servizio (con la dimensione preesistente)
- Seconda partizione – partizione di boot x86 (circa 11 Mbyte)

- Terza partizione – partizione dell'ambiente operativo Solaris (spazio restante sul disco di boot)

Per usare questa disposizione, selezionare Predefinito quando il programma di installazione chiede di scegliere il layout del disco di boot.

x86: Uso del Solaris 9 Device Configuration Assistant e del PXE

Il Solaris Device Configuration Assistant è un programma che permette di eseguire diverse operazioni di configurazione e boot dell'hardware. Questo programma può essere usato per eseguire il boot da un DVD, da un CD o da un'immagine di installazione in rete oppure per copiare il software su un dischetto. Per accedere al Solaris Device Configuration Assistant, procedere in uno dei modi seguenti:

- Eseguire il boot dal DVD di Solaris 9, dal CD di installazione di Solaris 9 o dal CD Solaris 9 Software 1 of 2. Il BIOS del sistema deve supportare il boot da un DVD o da un CD.
- Eseguire il boot da un'immagine di installazione di rete di Solaris con PXE (Preboot Execution Environment). Il PXE permette di avviare un sistema direttamente dalla rete senza bisogno del dischetto di boot. Il sistema deve supportare il PXE. Per abilitare il sistema all'uso del PXE, usare il tool di configurazione del BIOS o quello della scheda di rete. Per maggiori informazioni sulla configurazione del sistema per il boot in rete con PXE, vedere "x86: Boot in rete con PXE" a pagina 521.
- Eseguire il boot da un dischetto. Il Device Configuration Assistant può essere copiato su un dischetto nei seguenti modi:
  - Copiare il software su un dischetto dal DVD Solaris 9 *x86 Platform Edition* o dal CD Solaris 9 Software 2 of 2 *x86 Platform Edition* usando la procedura descritta nell'Appendice I.
  - Scaricare e copiare il software su un dischetto dal sito della Solaris Developer Connection, all'indirizzo `http://soldc.sun.com/support/drivers/dca_diskettes`.

CAPITOLO 3

Metodi di installazione di Solaris (panoramica)

In questo capitolo sono descritte le diverse tecnologie di installazione disponibili. L'ambiente operativo Solaris dispone di diversi metodi per eseguire l'installazione o l'aggiornamento. Ogni tecnologia di installazione offre funzioni diverse studiate per requisiti ed ambienti specifici. Scegliere la tecnologia più appropriata per il proprio ambiente.

- "Programma di installazione Solaris Web Start" a pagina 35
- "Programma `suninstall` di Solaris" a pagina 36
- "Metodo JumpStart personalizzato" a pagina 36
- "Funzione di installazione Solaris Flash" a pagina 37
- "Metodo Solaris Live Upgrade" a pagina 38
- "SPARC: Metodo JumpStart predefinito" a pagina 38

Programma di installazione Solaris Web Start

Il programma di installazione Solaris Web Start disponibile sul DVD di Solaris 9 o sul CD di installazione di Solaris 9 può essere eseguito con un'interfaccia utente grafica (GUI) o direttamente dalla riga di comando. Solaris Web Start guida l'utente passo per passo nella procedura di installazione o di aggiornamento di Solaris e di altri prodotti software. L'installazione può essere eseguita con l'opzione predefinita o in modo personalizzato, per installare solo il software desiderato.

Per gli utenti che non hanno familiarità con l'ambiente operativo Solaris o gli ambienti UNIX® in generale, il programma Solaris Web Start permette una facile navigazione nelle varie fasi dell'installazione e consente di apportare le modifiche necessarie in modo semplice. Il processo di installazione viene suddiviso in schermate, in ognuna delle quali è possibile confermare i valori predefiniti o selezionare quelli desiderati.

Poiché Solaris Web Start richiede di inserire una serie di informazioni, è necessario interagire costantemente con il programma di installazione. Per questa ragione, questo metodo non risulta il più efficiente quando occorre installare o aggiornare un numero elevato di sistemi. Per le installazioni non interattive di molti sistemi, è preferibile usare il metodo JumpStart personalizzato o la funzione Solaris Flash.

Per istruzioni dettagliate, vedere il Capitolo 14.

Programma `suninstall` di Solaris

Il programma `suninstall` di Solaris disponibile sul CD Solaris 9 Software 1 of 2 viene eseguito dalla riga di comando. Il programma guida l'utente passo per passo nel processo di installazione o aggiornamento di Solaris 9. Questo metodo di installazione è appropriato se non si dispone di memoria sufficiente per eseguire l'interfaccia grafica e vengono utilizzate versioni locali internazionali.

Il programma `suninstall` di Solaris installa solo il software dell'ambiente operativo Solaris. Non è in grado di riconoscere le applicazioni di terze parti o il software scaricato dalla rete. Le applicazioni di terze parti dovranno quindi essere installate dopo l'installazione di Solaris. Inoltre, poiché durante l'installazione occorre inserire varie informazioni di configurazione, `suninstall` non è il metodo più efficiente quando occorre installare un numero elevato di sistemi. Per installare applicazioni di terze parti si può usare Solaris Web Start. Oppure, per le installazioni non interattive di numerosi sistemi, è consigliabile usare il metodo JumpStart personalizzato o la funzione Solaris Flash.

Per istruzioni dettagliate, vedere il Capitolo 15.

Metodo JumpStart personalizzato

Il metodo JumpStart personalizzato, eseguibile dalla riga di comando, permette di installare o aggiornare automaticamente più sistemi in base ai profili creati dall'utente. I profili definiscono requisiti specifici per l'installazione del software. È anche possibile includere nella procedura uno o più script da eseguire prima o dopo l'installazione. L'utente sceglie il profilo e gli script da utilizzare per l'installazione o per l'aggiornamento. Il sistema viene quindi installato o aggiornato dal programma JumpStart.

Per chi possiede una buona conoscenza dell'ambiente operativo Solaris e ha l'esigenza di installare più sistemi, il metodo JumpStart personalizzato può rappresentare il modo più efficiente per eseguire l'installazione. Questo metodo risulta meno efficiente

se il numero dei sistemi da installare è ridotto. La creazione di un ambiente JumpStart personalizzato può richiedere un tempo relativamente lungo. Se non si ha esperienza con l'ambiente operativo o se occorre installare solo un numero ridotto di sistemi, è preferibile usare il programma di installazione Solaris Web Start.

Per istruzioni dettagliate, vedere il Capitolo 23.

Funzione di installazione Solaris Flash

La funzione Solaris Flash permette di installare più sistemi in base a una configurazione di riferimento installata su un sistema master. Dopo aver installato e configurato il sistema master, si crea un archivio Solaris Flash. È possibile creare qualsiasi numero di archivi Solaris Flash. Si sceglie quindi quale archivio Solaris Flash installare su ogni sistema. Questo metodo consente di installare con efficienza molti sistemi con lo stesso software e la stessa configurazione.

Quando si utilizza uno dei metodi di installazione di Solaris senza selezionare un archivio Solaris Flash, la procedura installa ogni package di Solaris singolarmente. Ciò significa che la mappa dei package deve essere aggiornata per ognuno dei package installati, con ripercussioni sui tempi di installazione. Gli archivi Solaris Flash permettono di velocizzare notevolmente la procedura rispetto all'installazione individuale dei package.

Per replicare un'installazione iniziale di un archivio Solaris Flash è possibile usare uno qualunque dei metodi di installazione di Solaris. Il metodo di installazione Solaris Web Start e il programma `suninstall` di Solaris permettono di selezionare l'archivio Solaris Flash desiderato. Nell'installazione JumpStart personalizzata, l'archivio Solaris Flash può essere specificato nel file del profilo. Se invece si utilizza la funzione Solaris Live Upgrade, l'archivio Solaris Flash può essere specificato nell'ambiente di boot inattivo.

Se si desidera aggiornare un sistema clone precedentemente installato, è possibile installare solo le modifiche apportate successivamente usando un archivio differenziale. L'archivio differenziale permette di installare solo le differenze tra due immagini del sistema. Per installare un archivio differenziale è possibile usare il metodo Jumpstart personalizzato o l'utility Solaris Live Upgrade.

Se occorre installare numerosi sistemi con configurazioni differenti, è necessario creare un archivio Solaris Flash per ognuna. Gli archivi Solaris Flash sono file di grandi dimensioni e occupano notevoli quantità di spazio sul disco. Se occorre installare molte configurazioni differenti, o se si preferisce avere la possibilità di modificare la configurazione di installazione, può essere preferibile usare il metodo di installazione JumpStart personalizzato. In alternativa, è possibile eseguire una personalizzazione specifica dei sistemi usando uno script finale di JumpStart oppure uno script di postdeployment incorporato nell'archivio Flash.

Per una descrizione generale della funzione di installazione Solaris Flash, incluso l'uso degli archivi per l'installazione iniziale o l'aggiornamento dei sistemi e l'uso degli script, vedere Capitolo 17.

Per istruzioni dettagliate sull'installazione di un archivio con il metodo JumpStart personalizzato, vedere "Preparare il sistema per l'installazione di un archivio Solaris Flash con il metodo JumpStart personalizzato" a pagina 271.

Metodo Solaris Live Upgrade

Solaris Live Upgrade permette di aggiornare una copia dell'ambiente di boot mantenendo in funzione l'ambiente di boot attivo, evitando così le interruzioni di servizio dell'ambiente di produzione. Solaris Live Upgrade può essere eseguito da un'interfaccia a caratteri o dalla riga di comando. Per prima cosa occorre creare una copia dell'ambiente di boot. Una volta creata una copia dell'ambiente di boot, è possibile eseguirne l'aggiornamento. È anche possibile installare un archivio Solaris Flash o un archivio differenziale nell'ambiente di boot inattivo. Terminata la procedura, è possibile attivare l'ambiente di boot inattivo e impostarlo come ambiente di boot attivo per i boot successivi. In caso di problemi, è possibile ripristinare l'ambiente di boot originario con una semplice procedura di attivazione e riavvio.

Per un'introduzione generale e istruzioni dettagliate, vedere il Capitolo 29.

SPARC: Metodo JumpStart predefinito

Il metodo JumpStart permette di installare automaticamente Solaris su un nuovo sistema SPARC inserendo il DVD di Solaris 9 o il CD Solaris 9 Software 1 of 2 all'accensione del sistema. Viene selezionato un profilo predefinito in base al modello e alla dimensione del disco del sistema. Il profilo determina i componenti software che vengono installati. Non viene richiesta alcuna informazione di configurazione e non è possibile scegliere il software da installare.

Su tutti i sistemi SPARC di nuova produzione è preinstallata un'immagine di boot JumpStart predisposta per l'uso di questo metodo di installazione. Se si dispone di un sistema SPARC di vecchia produzione, è possibile aggiungere il metodo di installazione JumpStart con il comando `re-preinstall`(1M). Il metodo di installazione JumpStart non può essere usato sui sistemi x86.

CAPITOLO 4

Preparazione per l'installazione o l'aggiornamento di Solaris (argomenti)

Questa sezione spiega come preparare i sistemi per l'installazione o l'aggiornamento dell'ambiente operativo Solaris.

Capitolo 5	Contiene una serie di suggerimenti per pianificare lo spazio su disco necessario per l'installazione o l'aggiornamento dell'ambiente operativo Solaris.
Capitolo 6	Contiene un elenco completo delle informazioni che occorre acquisire prima di iniziare l'installazione di Solaris.
Capitolo 7	Contiene istruzioni sull'uso del file `sysidcfg` per specificare le informazioni sul sistema durante l'installazione di Solaris.
Capitolo 8	Contiene i requisiti dettagliati per l'aggiornamento dell'ambiente operativo Solaris.

CAPITOLO 5

Indicazioni per l'allocazione dello spazio su disco e dello spazio di swap (pianificazione)

In questo capitolo vengono descritti i criteri generali da cui dipende lo spazio su disco richiesto per installare o aggiornare l'ambiente operativo Solaris. Vengono inoltre descritti i parametri usati per l'allocazione dello spazio di swap predefinito. Il capitolo è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- "Allocazione dello spazio su disco" a pagina 41
- "SPARC: Criteri per l'allocazione dello spazio di swap" a pagina 43

Allocazione dello spazio su disco

Prima di installare Solaris 9, è possibile determinare se il sistema dispone di spazio sufficiente sul disco eseguendo una pianificazione generale. Determinando lo spazio su disco richiesto prima dell'installazione, è possibile aggiungere altri dischi al sistema, se necessario, prima di installare Solaris 9. Se occorre eseguire un aggiornamento, vedere "Aggiornamento con riallocazione dello spazio su disco" a pagina 74.

Criteri generali per la pianificazione dello spazio su disco

La pianificazione dello spazio su disco dipende dalle esigenze di installazione. In generale, è opportuno attenersi ai seguenti criteri:

- Allocare uno spazio aggiuntivo per ogni lingua da installare, ad esempio cinese, giapponese o coreano.
- Se si intende supportare funzioni di stampa o di posta elettronica, allocare più spazio su disco nel file system `/var`.

- Se si intende utilizzare la funzione di crash dump `savecore` (1M), raddoppiare la quantità di memoria fisica nel file system `/var`.
- Se un server deve ospitare le directory home per gli utenti di altri sistemi, allocare una maggiore quantità di spazio sul disco del server. Le directory home si trovano solitamente nel file system `/export`.
- Allocare almeno 512 Mbyte di spazio di swap.
- Allocare lo spazio necessario per il gruppo software di Solaris che si desidera installare. Lo spazio consigliato per i gruppi software è indicato nella Tabella 5–1. Nel pianificare lo spazio su disco, si ricordi che è possibile aggiungere o rimuovere singoli package dal gruppo software selezionato.
- Creare un numero minimo di file system. Nell'impostazione predefinita, i metodi di installazione di Solaris creano solo i file system radice (`/`) e `/swap`. Se viene allocato dello spazio per i servizi OS, viene creata anche la directory `/export`. Per ogni file system creato, aumentare del 30% lo spazio allocato su disco per rendere possibile l'aggiornamento alle versioni successive di Solaris. Ogni nuova release di Solaris richiede uno spazio su disco superiore del 10% rispetto alla release precedente. Lasciando un margine del 30% per ogni file system, sarà possibile effettuare diversi aggiornamenti di Solaris prima di dover ripartizionare il sistema.
- Allocare spazio aggiuntivo per l'installazione di altri prodotti software o applicazioni di terze parti.

Se si utilizza Solaris Live Upgrade, vedere "Spazio su disco richiesto per Solaris Live Upgrade" a pagina 352.

Spazio su disco consigliato per i gruppi software

I gruppi software di Solaris sono raccolte di package. Ogni gruppo software include il supporto per diverse funzioni e driver hardware. Il gruppo software deve essere selezionato in base alle funzioni che si desidera eseguire sul sistema.

- Gruppo software Core System Support — Contiene il codice minimo richiesto per il boot e l'esecuzione di un sistema Solaris in rete.
- Gruppo software End User – Contiene il codice minimo richiesto per il boot e l'utilizzo di Solaris in rete e per il Common Desktop Environment.
- Gruppo software Developer – Contiene il gruppo software End User più il supporto per lo sviluppo del software. Il supporto aggiuntivo per lo sviluppo del software include librerie, file include, pagine man e strumenti di programmazione. I compilatori non sono inclusi.
- Gruppo software Entire Solaris – Contiene il gruppo Developer e il software aggiuntivo richiesto per i server.
- Gruppo software Entire Solaris Plus OEM Support – Contiene il gruppo Entire Solaris più una serie di driver hardware aggiuntivi, inclusi quelli per i dispositivi hardware non presenti sul sistema al momento dell'installazione.

Durante l'installazione di Solaris è possibile aggiungere e rimuovere singoli package dal gruppo software selezionato. Per la selezione dei package da aggiungere o da rimuovere, è necessario conoscere le dipendenze del software e la struttura dei package di Solaris.

La tabella seguente elenca i gruppi software di Solaris e lo spazio su disco richiesto per ognuno.

Nota – Le dimensioni indicate includono lo spazio di swap.

TABELLA 5–1 Spazio su disco consigliato per i gruppi software

Gruppo software	Spazio su disco consigliato
Gruppo software Entire Solaris Plus OEM Support	2,9 Gbyte
Gruppo software Entire Solaris	2,7 Gbyte
Gruppo software Developer	2,4 Gbyte
Gruppo software End User	2,0 Gbyte
Gruppo software Core System Support	2,0 Gbyte

SPARC: Criteri per l'allocazione dello spazio di swap

Nella configurazione predefinita, i programmi di installazione di Solaris allocano lo spazio di swap in modo che inizi dal primo cilindro disponibile sul disco (in genere il cilindro 0 sui sistemi SPARC). Questa disposizione assegna la massima quantità di spazio al file system radice (/) durante il layout predefinito del disco e consente la crescita di questo file system durante l'aggiornamento. Se si utilizza la funzione di layout automatico del disco del programma di installazione e non si modifica manualmente la dimensione della slice di swap, il programma di installazione di Solaris alloca un'area di swap predefinita di 512 Mbyte.

Se si prevede di dover aumentare in futuro le dimensioni dell'area di swap, è possibile disporre la slice di swap in modo che inizi da un altro cilindro del disco usando uno dei metodi seguenti.

- Usando Solaris Web Start o il programma `suninstall` di Solaris, è possibile personalizzare il layout del disco in base ai cilindri e assegnare manualmente la slice di swap alla posizione desiderata.

- Usando il programma di installazione JumpStart personalizzato, è possibile assegnare la slice di swap nel file del profilo. Per maggiori informazioni sul file dei profili del metodo di installazione JumpStart personalizzato, vedere “Creazione di un profilo” a pagina 234.

Per una descrizione generale dello spazio di swap, vedere la sezione “Configuring Additional Swap Space (Tasks)” in *System Administration Guide: Basic Administration*.

CAPITOLO 6

Acquisizione delle informazioni per l'installazione o l'aggiornamento (pianificazione)

Questo capitolo contiene le liste di controllo e i fogli di lavoro che permettono di acquisire tutte le informazioni necessarie per l'installazione o l'aggiornamento di un sistema.

- "Lista di controllo per l'installazione" a pagina 45
- "Foglio di lavoro per l'installazione" a pagina 46
- "Lista di controllo per l'aggiornamento" a pagina 51
- "Foglio di lavoro per l'aggiornamento" a pagina 52

Lista di controllo per l'installazione

Usare la seguente lista di controllo per preparare l'installazione dell'ambiente operativo Solaris.

- Se si intende installare Solaris attraverso una linea `tip`(1), verificare che il monitor possa visualizzare almeno 80 colonne e 24 righe.

  Per determinare le dimensioni correnti della finestra `tip`, usare il comando `stty`. Per maggiori informazioni, vedere la pagina man `stty`(1).
- Se il sistema fa parte di una rete, verificare che disponga di un connettore Ethernet o di un'altra scheda di rete.
- Se si intende utilizzare il programma Solaris Web Start con il CD di installazione di Solaris 9, vedere la sezione "Requisiti per l'uso del CD di installazione di Solaris 9" a pagina 30.
- Verificare che lo spazio su disco sia sufficiente. Per maggiori informazioni, vedere il Capitolo 5.
- SPARC: Se si utilizza il DVD e viene richiesto di eseguire il boot dal prompt `ok`, usare sempre il comando seguente: **`boot cdrom`**.

- Per verificare che il software in uso sia supportato dalla nuova release di Solaris, vedere le *Note su Solaris 9* e la documentazione fornita dal produttore.
- Per verificare che l'hardware in uso sia supportato, vedere il documento *Solaris 9: Guida alle piattaforme hardware Sun*.
- Per verificare che il sistema e i dispositivi in uso siano supportati dalla nuova versione di Solaris, vedere la documentazione fornita con il sistema.

Foglio di lavoro per l'installazione

Usare il foglio di lavoro seguente per raccogliere le informazioni necessarie per installare l'ambiente operativo Solaris. Non è necessario acquisire tutte le informazioni richieste nel foglio di lavoro. Sarà sufficiente inserire le informazioni applicabili al sistema da installare.

Nota – Se si sta installando un sistema standalone, non collegato a una rete, ignorare le righe ombreggiate.

TABELLA 6–1 Foglio di lavoro per l'installazione

Informazioni richieste per l'installazione	Descrizione/Esempio	Risposta:
Scheda di rete	Il sistema è collegato a una rete?	Sì/No
DHCP	Il sistema può usare il protocollo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) per configurare le interfacce di rete?	Sì/No
Nome host	Nome host prescelto per il sistema.	
Indirizzo IP	Se non si utilizza DHCP, inserire l'indirizzo IP del sistema. Esempio: 129.200.9.1	
Sottorete	Se non si utilizza DHCP, il sistema fa parte di una sottorete? Se sì, qual è la maschera della sottorete? Esempio: 255.255.0.0	Sì/No
IPv6	Si desidera abilitare IPv6 sul sistema?	Sì/No

TABELLA 6–1 Foglio di lavoro per l'installazione *(Continua)*

Informazioni richieste per l'installazione	Descrizione/Esempio	Risposta:
Kerberos	Si desidera configurare il meccanismo di sicurezza Kerberos sul sistema? Se sì, acquisire le seguenti informazioni: Settore predefinito: Server di amministrazione: Primo KDC: (Opzionale) Altri KDC:	Sì/No
Servizio di denominazione	Quale servizio di denominazione dovrà usare il sistema?	NIS+/NIS/DNS/LDAP/Nessuno
Nome del dominio	Se il sistema utilizza un servizio di denominazione, inserire il nome del dominio in cui risiede.	
NIS+ e NIS	Si desidera specificare un name server o lasciare che il programma di installazione lo ricerchi? Se si desidera specificare un name server, inserire le seguenti informazioni. Nome host del server: Indirizzo IP del server:	Designazione di un server specifico/Ricerca automatica
DNS	Inserire gli indirizzi IP del server DNS. È necessario inserire almeno un indirizzo IP, ma è possibile specificarne fino a tre. Indirizzi IP del server: È possibile inserire un elenco di domini in cui eseguire le ricerche in risposta alle query DNS. Dominio di ricerca: Dominio di ricerca: Dominio di ricerca:	

TABELLA 6–1 Foglio di lavoro per l'installazione *(Continua)*

Informazioni richieste per l'installazione	Descrizione/Esempio	Risposta:
LDAP	Inserire le seguenti informazioni sul profilo LDAP. Nome del profilo: Server del profilo: Per specificare un livello di credenziali per il proxy nel profilo LDAP, sono richieste le seguenti informazioni. Nome distinto per il bind al proxy: Password per il bind al proxy:	

Router predefinito	Determinare se si desidera specificare l'indirizzo IP di un router predefinito o lasciare che il programma Solaris Web Start o il programma `suninstall` di Solaris ne trovi uno.
	Il router predefinito rappresenta un ponte per l'inoltro del traffico tra due reti fisiche. Un indirizzo IP è un numero unico che identifica ogni host della rete.
	Sono disponibili le seguenti opzioni:
	■ È possibile specificare l'indirizzo IP. Viene creato un file `/etc/defaultrouter` con l'indirizzo IP specificato. Al riavvio del sistema, l'indirizzo IP specificato sarà considerato il router predefinito.
	■ È possibile lasciare che sia il software a identificare un indirizzo IP.
	  ■ Il programma `suninstall` di Solaris rileverà un indirizzo IP al riavvio del sistema.
	  ■ Il programma di installazione Solaris Web Start è in grado di rilevare un router predefinito. Tuttavia, il sistema deve trovarsi in una sottorete contenente un router che possa rendersi riconoscibile usando il protocollo ICMP.
	■ Usare l'opzione Nessuno se non si dispone di un router o se non si desidera che il software rilevi un indirizzo IP in questo momento. Il software cercherà di rilevare automaticamente un indirizzo IP al reboot.
	Indirizzo IP dell'host:
		Designazione di un router specifico/Ricerca automatica/Nessuno

TABELLA 6–1 Foglio di lavoro per l'installazione *(Continua)*

Informazioni richieste per l'installazione	Descrizione/Esempio	Risposta:
Fuso orario	Come si desidera specificare il fuso orario predefinito?	Regione geografica Differenza da GMT File del fuso orario
Versione locale	Quali regioni geografiche si desidera supportare?	
SPARC: Gestione consumi (disponibile solo sui sistemi SPARC che supportano il software di risparmio energetico)	Si desidera usare la Gestione consumi? **Nota –** Se il sistema è conforme alla specifica Energy Star versione 3 o successiva, questa informazione non viene richiesta.	Sì/No
Configurazione del server proxy (disponibile solo nel programma Solaris Web Start)	Si dispone di una connessione diretta a Internet o è necessario usare un server proxy? Se si utilizza un server proxy, inserire le seguenti informazioni. Host: Porta	Connessione diretta/Server proxy
Reboot automatico o espulsione automatica del CD/DVD	Si desidera che il sistema venga riavviato automaticamente dopo l'installazione del software? Si desidera che il CD o il DVD venga espulso automaticamente dopo l'installazione del software?	Sì/No Sì/No
Gruppo software	Quale gruppo software di Solaris si desidera installare?	Entire Plus OEM Entire Developer End User Core
Selezione personalizzata dei package	Si desidera aggiungere o rimuovere singoli package software dal gruppo software di Solaris prescelto? **Nota –** Per la selezione dei package da aggiungere o da rimuovere, è necessario conoscere le dipendenze del software e la struttura dei package di Solaris.	

TABELLA 6–1 Foglio di lavoro per l'installazione *(Continua)*

Informazioni richieste per l'installazione	Descrizione/Esempio	Risposta:
SPARC: 64 bit	Si desidera installare il supporto per le applicazioni a 64 bit?	Sì/No
Selezione dei dischi	Su quali dischi si desidera installare Solaris? Esempio: `c0t0d0`	
x86: Partizioni `fdisk`	Si desidera creare, eliminare o modificare una partizione fdisk Solaris? Tutti i dischi selezionati per la configurazione dei file system devono contenere una partizione fdisk Solaris. Ogni sistema può contenere una sola partizione di boot x86. Se il sistema comprende una partizione di servizio, il programma di installazione Solaris Web Start la preserva. Se non si desidera preservare la partizione di servizio, occorre personalizzare le partizioni `fdisk`. Per maggiori informazioni su come preservare una partizione di servizio, vedere "x86: Nuovo layout delle partizioni del disco di boot predefinito" a pagina 33. Si desidera selezionare i dischi per personalizzare le partizioni `fdisk`? Si desidera personalizzare le partizioni `fdisk`?	 Sì/No Sì/No
Conservazione dei dati	Si desidera preservare i dati presenti sui dischi da utilizzare per l'installazione di Solaris?	Sì/No
Configurazione automatica dei file system	Si desidera che il programma di installazione configuri automaticamente i file system sui dischi? Se sì, quali file system dovranno essere usati per la configurazione automatica? Esempio: `/, /opt, /var` Diversamente, occorrerà inserire le informazioni richieste per la configurazione dei file system.	Sì/No

TABELLA 6–1 Foglio di lavoro per l'installazione *(Continua)*

Informazioni richieste per l'installazione	Descrizione/Esempio	Risposta:
Attivazione di file system remoti (disponibile solo nel programma `suninstall` di Solaris)	Il sistema dovrà accedere a software installati in altri file system? Se sì, inserire le seguenti informazioni sul file system remoto. Server: Indirizzo IP: File system remoto: Punto di attivazione locale:	Sì/No

Lista di controllo per l'aggiornamento

Usare la seguente lista di controllo per preparare l'aggiornamento dell'ambiente operativo Solaris.

- Se si intende aggiornare Solaris attraverso una linea `tip`(1), verificare che il monitor possa visualizzare almeno 80 colonne e 24 righe.

  Per determinare le dimensioni correnti della finestra `tip`, usare il comando `stty`. Per maggiori informazioni, vedere la pagina man `stty`(1).
- Se il sistema fa parte di una rete, verificare che disponga di un connettore Ethernet o di un'altra scheda di rete.
- Per eseguire l'aggiornamento usando il programma Solaris Web Start e il CD di installazione di Solaris 9, verificare che il disco disponga di una slice di 512 Mbyte. Per informazioni dettagliate, in particolare sui requisiti dei sistemi x86, vedere la Tabella 2–4. Questi requisiti possono essere ignorati se l'installazione viene eseguita dal DVD o da un'immagine di rete.
- Se si utilizza Solaris Live Upgrade, determinare le risorse necessarie per creare un nuovo ambiente di boot ed eseguirne l'aggiornamento. Per informazioni dettagliate, vedere il Capitolo 31.
- Se si utilizza Solaris Live Upgrade con Solaris Volume Manager, disattivare il mirroring. Per informazioni dettagliate, vedere "Indicazioni per la selezione delle slice per i file system" a pagina 356.
- Verificare che lo spazio su disco sia sufficiente. Per maggiori informazioni, vedere il Capitolo 5.
- SPARC: Se si utilizza il DVD e viene richiesto di eseguire il boot dal prompt `ok`, usare sempre il comando seguente: **`boot cdrom`**.

- Per verificare che il software in uso sia supportato dalla nuova release di Solaris, vedere le *Note su Solaris 9* e la documentazione fornita dal produttore.
- Per verificare che l'hardware in uso sia supportato, vedere il documento *Solaris 9: Guida alle piattaforme hardware Sun*.
- Per verificare che il sistema e i dispositivi in uso siano supportati dalla nuova versione di Solaris, vedere la documentazione fornita con il sistema.
- Per ulteriori istruzioni sull'aggiornamento, vedere la documentazione fornita dal produttore del sistema e dai fornitori dei prodotti software.
- Identificare le patch che potrebbero essere necessarie. L'elenco più recente delle patch è pubblicato su http://sunsolve.sun.com.
- Determinare se sul sistema sia presente il software Prestoserve. Se si inizia il processo di aggiornamento arrestando il sistema con il comando `init 0`, è possibile che si verifichi una perdita di dati. Per le istruzioni sull'arresto del sistema, vedere la documentazione di Prestoserve.
- x86: Se si utilizza il sistema operativo Linux, si ricordi che la partizione `fdisk` di Solaris e la partizione `swap` di Linux usano lo stesso identificativo, 0x82. Per risolvere il problema, usare una delle procedure seguenti.
  - Non usare una partizione di `swap` Linux se il sistema dispone di una quantità di memoria sufficiente.
  - Collocare la partizione di `swap` di Linux su un altro disco.
  - Eseguire un backup dei dati Linux che si desidera preservare, installare l'ambiente operativo Solaris e *quindi* reinstallare Linux.

Avvertenza – Se si decide di installare Linux dopo aver installato Solaris, quando il programma di installazione di Linux chiede se si desidera formattare la partizione di `swap` di Linux (corrispondente alla partizione `fdisk` di Solaris) come file di `swap`, rispondere negativamente.

Foglio di lavoro per l'aggiornamento

Usare il foglio di lavoro seguente per raccogliere le informazioni necessarie per aggiornare l'ambiente operativo Solaris. Non è necessario acquisire tutte le informazioni richieste nel foglio di lavoro. Sarà sufficiente inserire le informazioni applicabili al sistema da installare. Se l'aggiornamento viene eseguito attraverso la rete, il programma di installazione acquisisce automaticamente le informazioni in base alla configurazione corrente del sistema.

Non è possibile cambiare i principali dati di identificazione del sistema, ad esempio il nome host o l'indirizzo IP. Se il programma di installazione dovesse richiedere questi dati, occorrerà inserire i valori originali. Se si utilizza il programma Solaris Web Start e si cerca di modificare questi valori, l'aggiornamento non riesce.

Nota – Se si sta aggiornando un sistema standalone, non collegato a una rete, ignorare le righe ombreggiate.

TABELLA 6–2 Foglio di lavoro per l'aggiornamento

Informazioni richieste per l'installazione	Descrizione/Esempio	Risposta:
Scheda di rete	Il sistema è collegato a una rete?	Sì/No
DHCP	Il sistema può usare il protocollo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) per configurare le interfacce di rete?	Sì/No
Nome host	Nome host prescelto per il sistema.	
Indirizzo IP	Se non si utilizza DHCP, inserire l'indirizzo IP del sistema. Esempio: 129.200.9.1	
Sottorete	Se non si utilizza DHCP, il sistema fa parte di una sottorete? Se sì, qual è la maschera della sottorete? Esempio: 255.255.0.0	Sì/No
IPv6	Si desidera abilitare IPv6 sul sistema?	Sì/No
Kerberos	Si desidera configurare il meccanismo di sicurezza Kerberos sul sistema? Se sì, acquisire le seguenti informazioni: Settore predefinito: Server di amministrazione: Primo KDC: (Opzionale) Altri KDC:	Sì/No
Servizio di denominazione	Quale servizio di denominazione dovrà usare il sistema?	NIS+/NIS/DNS/LDAP/Nessuno
Nome del dominio	Se il sistema utilizza un servizio di denominazione, inserire il nome del dominio in cui risiede.	

TABELLA 6–2 Foglio di lavoro per l'aggiornamento *(Continua)*

Informazioni richieste per l'installazione	Descrizione/Esempio	Risposta:
NIS+ e NIS	Si desidera specificare un name server o lasciare che il programma di installazione lo ricerchi? Se si desidera specificare un name server, inserire le seguenti informazioni. Nome host del server: Indirizzo IP del server:	Designazione di un server specifico/Ricerca automatica
DNS	Inserire gli indirizzi IP del server DNS. È necessario inserire almeno un indirizzo IP, ma è possibile specificarne fino a tre. Indirizzi IP del server: È possibile inserire un elenco di domini in cui eseguire le ricerche in risposta alle query DNS. Dominio di ricerca:	
LDAP	Inserire le seguenti informazioni sul profilo LDAP. Nome del profilo: Server del profilo: Indirizzo IP: Per specificare un livello di credenziali per il proxy nel profilo LDAP, sono richieste le seguenti informazioni. Nome distinto per il bind al proxy: Password per il bind al proxy:	

TABELLA 6–2 Foglio di lavoro per l'aggiornamento *(Continua)*

Informazioni richieste per l'installazione	Descrizione/Esempio	Risposta:

Router predefinito	Determinare se si desidera specificare l'indirizzo IP di un router predefinito o lasciare che il programma Solaris Web Start o il programma `suninstall` di Solaris ne trovi uno.
	
	Il router predefinito rappresenta un ponte per l'inoltro del traffico tra due reti fisiche. Un indirizzo IP è un numero unico che identifica ogni host della rete.
	
	Sono disponibili le seguenti opzioni:
	■ È possibile specificare l'indirizzo IP. Viene creato un file `/etc/defaultrouter` con l'indirizzo IP specificato. Al riavvio del sistema, l'indirizzo IP specificato sarà considerato il router predefinito.
	■ È possibile lasciare che sia il software a identificare un indirizzo IP.
	  ■ Il programma `suninstall` di Solaris rileverà un indirizzo IP al riavvio del sistema.
	  ■ Il programma di installazione Solaris Web Start è in grado di rilevare un router predefinito. Tuttavia, il sistema deve trovarsi in una sottorete contenente un router che possa rendersi riconoscibile usando il protocollo ICMP.
	■ Usare l'opzione Nessuno se non si dispone di un router o se non si desidera che il software rilevi un indirizzo IP in questo momento. Il software cercherà di rilevare automaticamente un indirizzo IP al reboot.
	
	Indirizzo IP dell'host:
		Designazione di un router specifico/Ricerca automatica

Fuso orario	Come si desidera specificare il fuso orario predefinito?	Regione geografica Differenza da GMT File del fuso orario
Versione locale	Quali regioni geografiche si desidera supportare?	

TABELLA 6–2 Foglio di lavoro per l'aggiornamento *(Continua)*

Informazioni richieste per l'installazione	Descrizione/Esempio	Risposta:
SPARC: Gestione consumi (disponibile solo sui sistemi SPARC che supportano il software di risparmio energetico)	Si desidera usare la Gestione consumi? **Nota –** Se il sistema è conforme alla specifica Energy Star versione 3 o successiva, questa informazione non viene richiesta.	Sì/No
Configurazione del server proxy (disponibile solo nel programma Solaris Web Start)	Si dispone di una connessione diretta a Internet o è necessario usare un server proxy? Se si utilizza un server proxy, inserire le seguenti informazioni. Host: Porta:	Connessione diretta/Server proxy
Reboot automatico o espulsione automatica del CD/DVD	Si desidera che il sistema venga riavviato automaticamente dopo l'installazione del software? Si desidera che il CD o il DVD venga espulso automaticamente dopo l'installazione del software?	Sì/No Sì/No
Riallocazione dello spazio su disco	Si desidera che il programma di installazione riconfiguri automaticamente i file system sui dischi? Se sì, quali file system dovranno essere usati per la configurazione automatica? Esempio: `/, /opt, /var` Diversamente, occorrerà inserire le informazioni richieste per la configurazione dei file system.	Sì/No
SPARC: 64 bit	Si desidera installare il supporto per le applicazioni a 64 bit?	Sì/No

CAPITOLO 7

Preconfigurazione delle informazioni sul sistema (procedure)

In questo capitolo viene spiegato come preconfigurare le informazioni sul sistema. La preconfigurazione evita che le informazioni così specificate vengano richieste durante l'installazione dell'ambiente operativo Solaris. Viene inoltre spiegato come preconfigurare le informazioni riguardanti la Gestione consumi™. Il capitolo è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- "Vantaggi della preconfigurazione delle informazioni sul sistema" a pagina 57
- "Metodi per preconfigurare le informazioni sul sistema" a pagina 58
- "Preconfigurazione con il file `sysidcfg`" a pagina 59
- "Preconfigurazione con il servizio di denominazione" a pagina 65
- "SPARC: Preconfigurazione di informazioni sulla gestione dei consumi" a pagina 69

Vantaggi della preconfigurazione delle informazioni sul sistema

Tutti i metodi di installazione richiedono varie informazioni sulla configurazione del sistema, ad esempio le periferiche collegate, il nome host, l'indirizzo IP (Internet Protocol) e il servizio di denominazione. Queste informazioni, prima di essere richieste all'utente, vengono ricercate nel file `sysidcfg` e quindi nei database del servizio di denominazione.

Se il programma Solaris Web Start, il programma `suninstall` di Solaris o il programma di installazione JumpStart personalizzato rilevano la presenza delle informazioni preconfigurate, queste non vengono richieste all'utente. Ad esempio, si supponga di dover installare molti sistemi e di voler evitare che il fuso orario venga richiesto per ognuno durante l'installazione di Solaris 9. È possibile specificare il fuso orario nel file `sysidcfg` o nei database del servizio di denominazione. Durante l'installazione di Solaris 9, le informazioni sul fuso orario non verranno richieste.

Metodi per preconfigurare le informazioni sul sistema

Per preconfigurare le informazioni sul sistema sono disponibili due metodi. È possibile aggiungere le informazioni di configurazione:

- Al file `sysidcfg` su un sistema remoto o su un dischetto
- Al database del servizio di denominazione disponibile nel sito

Usare la tabella seguente per determinare il metodo più appropriato per preconfigurare le informazioni sul sistema.

TABELLA 7–1 Metodi per preconfigurare le informazioni sul sistema

Informazione preconfigurabile	Preconfigurabile con il file `sysidcfg`?	Preconfigurabile con il servizio di denominazione?
Servizio di denominazione	Sì	Sì
Nome del dominio	Sì	No
Name server	Sì	No
Interfaccia di rete	Sì	No
Nome host	Sì[1]	Sì
Indirizzo IP (Internet Protocol)	Sì[1]	Sì
Maschera di rete	Sì	No
DHCP	Sì	No
IPv6	Sì	No
Router predefinito	Sì	No
Password di root	Sì	No
Criteri di sicurezza	Sì	No
Lingua (versione locale) in cui visualizzare il programma di installazione e il desktop	Sì	Sì, se NIS o NIS+ No, se DNS o LDAP
Tipo di terminale	Sì	No
Fuso orario	Sì	Sì
Data e ora	Sì	Sì
Proxy Web[2]	No	No

TABELLA 7–1 Metodi per preconfigurare le informazioni sul sistema *(Continua)*

Informazione preconfigurabile	Preconfigurabile con il file `sysidcfg`?	Preconfigurabile con il servizio di denominazione?
x86: Tipo di monitor	Sì	No
x86: Lingua e layout della tastiera	Sì	No
x86: Scheda grafica, profondità dei colori, risoluzione e dimensione dello schermo	Sì	No
x86: Dispositivo di puntamento, numero di pulsanti, livello IRQ	Sì	No
SPARC: Gestione consumi (spegnimento automatico)[3]	No	No

1. Poiché questa informazione riguarda un singolo sistema, è preferibile modificare il servizio di denominazione anziché creare un file `sysidcfg` differente per ogni sistema.
2. Queste informazioni possono essere configurate durante l'installazione Solaris Web Start, ma non attraverso il file `sysidcfg` o il servizio di denominazione.
3. Questa informazione non può essere preconfigurata mediante il file `sysidcfg` o attraverso il servizio di denominazione. Per maggiori dettagli, vedere "SPARC: Preconfigurazione di informazioni sulla gestione dei consumi" a pagina 69.

Preconfigurazione con il file `sysidcfg`

Il file `sysidcfg` permette di specificare una serie di parole chiave con cui preconfigurare il sistema. Le parole chiave sono descritte nella Tabella 7–2.

Occorre creare un file `sysidcfg` diverso per ogni sistema che richiede una configurazione differente. È invece possibile usare lo stesso file `sysidcfg` per preconfigurare le informazioni comuni a tutti i sistemi, ad esempio il fuso orario. Tuttavia, se si desidera preconfigurare una password di root differente per ognuno di questi sistemi, occorrerà creare un file `sysidcfg` diverso per ognuno.

Il file `sysidcfg` può essere collocato:

- In un file system NFS – Se il file `sysidcfg` risiede in un file system NFS condiviso, per configurare il sistema per l'installazione in rete è necessario usare l'opzione `-p` del comando `add_install_client`(1M). L'opzione `-p` specifica la posizione in cui il sistema può trovare il file `sysidcfg` durante l'installazione di Solaris 9.
- Su un dischetto UFS o PCFS – Il file `sysidcfg` deve essere collocato nella directory radice (`/`) del dischetto.

Nota – Se si desidera eseguire un'installazione JumpStart personalizzata usando un file `sysidcfg` residente su un dischetto, occorre salvare il file `sysidcfg` sul dischetto del profilo. Per creare un dischetto con il profilo del sistema, vedere "Creazione di un dischetto dei profili per sistemi standalone" a pagina 225.

È possibile collocare un solo file `sysidcfg` nella stessa directory o sullo stesso dischetto. Se occorre creare più file `sysidcfg`, è necessario salvarli in directory o su dischetti differenti.

Regole di sintassi per il file `sysidcfg`

Il file `sysidcfg` accetta due tipi di parole chiave: dipendenti e indipendenti. Le parole chiave dipendenti sono uniche solo all'interno di una parola chiave indipendente. La loro esistenza dipende dalla parola chiave indipendente a cui sono associate.

In questo esempio, `name_service` è la parola chiave indipendente, mentre `domain_name` e `name_server` sono le parole chiave dipendenti:

```
name_service=NIS {domain_name=orione.centrale.sun.it
name_server=condor(129.152.112.3)}
```

Regola di sintassi	Esempio
Le parole chiave indipendenti possono comparire in qualunque ordine.	`pointer=MS-S` `display=ati {size=15-inch}`
Nelle parole chiave, non c'è differenza tra maiuscole e minuscole.	`TIMEZONE=US/Central` `terminal=PC Console`

Le parole chiave dipendenti devono essere racchiuse tra parentesi graffe ({}) per essere associate alla relativa parola chiave indipendente.	`name_service=NIS`
	`{domain_name=orione.central.sun.it`
	`name_server=condor(129.152.112.3)}`

Opzionalmente, i valori possono essere racchiusi tra virgolette singole (') o doppie (").	`network_interface='none'`
Viene considerata valida una sola istanza di ogni parola chiave. Se la stessa parola chiave viene specificata più volte, viene usata solo la prima istanza.	`network_interface=none` `network_interface=le0`

Parole chiave del file `sysidcfg`

La tabella seguente descrive le parole chiave che è possibile usare nel file `sysidcfg`.

TABELLA 7–2 Parole chiave accettate dal file `sysidcfg`

Informazioni di configurazione	Parole chiave	Valori o esempi
Servizio di denominazione, nome del dominio, name server	`name_service=NIS, NIS+, DNS, LDAP, NONE`	

	Opzioni per NIS e NIS+:{`domain_name=`*nome_dominio* `name_server=`*nome_host*(*indirizzo_ip*)}	`name_service=NIS {domain_name=ovest.arp.it name_server=quercia(129.221.2.1)}`
		
		`name_service=NIS+ {domain_name=ovest.arp.it. name_server=quercia(129.221.2.1)}`

	Opzioni per DNS: {`domain_name=`*nome_dominio* `name_server=`*indirizzo_ip*,*indirizzo_ip*, *indirizzo_ip* (max. tre) `search=`*nome_dominio*, *nome_dominio*,*nome_dominio*, *nome_dominio*,*nome_dominio*, *nome_dominio* (max. sei, con lunghezza totale non superiore a 250 caratteri)}	`name_service=DNS {domain_name=ovest.arp.it name_server=10.0.1.10,10.0.1.20 search=arp.it,est.arp.it}` **Nota –** Scegliere un solo valore per `name_service`. A seconda delle esigenze, è possibile includere una, entrambe o nessuna delle parole chiave `domain_name` e `name_server`. Se non viene usata nessuna delle parole chiave, omettere le parentesi graffe {}.
	Opzioni per LDAP: {`domain_name=`*nome_dominio* `profile=`*nome_profilo* `profile_server=`*indirizzo_ip* `proxy_dn="`*dn_bind_proxy*`"` `proxy_password=`*password*}	`name_service=LDAP {domain_name=ovest.arp.it profile=default profile_server=129.221.2.1 proxy_dn="cn=proxyagent,ou=profile, dc=west,dc=arp,dc=com" proxy_password=password}` **Nota –** Le parole chiave `proxy_dn` e `proxy_password` sono opzionali. Il valore di `proxy_dn` deve essere racchiuso tra virgolette doppie.

TABELLA 7–2 Parole chiave accettate dal file `sysidcfg` *(Continua)*

Informazioni di configurazione	Parole chiave	Valori o esempi
Interfaccia di rete, nome host, indirizzo IP (Internet Protocol), maschera di rete, DHCP, IPv6	`network_interface=NONE, PRIMARY` o *valore*	■ NONE disattiva il collegamento in rete ■ PRIMARY è la prima interfaccia attiva e senza loopback rilevata sul sistema. L'ordine è lo stesso usato in "ifconfig". Se non è attiva nessuna interfaccia, viene usata la prima senza loopback. Se non viene trovata alcuna interfaccia senza loopback, il sistema viene configurato come NON-NETWORKED (non in rete). ■ *valore* specifica un'interfaccia, ad esempio le0 o hme0
	Se si utilizza il protocollo DHCP, specificare: `{dhcp protocol_ipv6=`*yes_o_no*`}`	`network_interface=primary {dhcp protocol_ipv6=yes}`
	Se *non* si utilizza il protocollo DHCP, specificare: `{hostname=`*nome_host* `default_route=`*indirizzo_ip* `o NONE ip_address=`*indirizzo_ip* `netmask=`*maschera_di_rete* `protocol_ipv6=`*yes_o_no*`}` **Nota –** Se non si utilizza DHCP, non è necessario specificare `protocol_ipv6=yes` e `default_route`. Occorre tuttavia ricordare quanto segue. ■ Per le installazioni JumpStart, se `protocol_ipv6` non viene specificato in questo file viene richiesto durante l'installazione. ■ Se `default_route` non viene specificato e non viene rilevata una route predefinita usando l'apposito protocollo ICMP, viene richiesto di sceglierla esplicitamente.	`network_interface=le0 {hostname=felino default_route=129.146.88.1 ip_address=129.146.88.210 netmask=255.255.0.0 protocol_ipv6=no}` **Nota –** Scegliere un solo valore per `network_interface`. È possibile utilizzare qualunque combinazione, o nessuna, delle parole chiave `hostname`, `ip_address` e `netmask`. Se si sceglie di non usare nessuna di queste parole chiave, omettere le parentesi graffe ({}).
Password di root	`root_password=` *password_di_root*	Valore crittografato derivato da `/etc/shadow`.

TABELLA 7–2 Parole chiave accettate dal file `sysidcfg` *(Continua)*

Informazioni di configurazione	Parole chiave	Valori o esempi
Criteri di sicurezza	`security_policy=kerberos, NONE` Opzioni per Kerberos: `{default_realm=FQDN admin_server=FQDN kdc=FQDN1, FQDN2, FQDN3}` (`FQDN` è il nome di un dominio pienamente qualificato)	`security_policy=kerberos {default_realm=SitoX.it admin_server=amminkrb.SitoX.it kdc=kdc1.SitoX.it, kdc2.SitoX.it}` **Nota –** È possibile specificare da uno a tre KDC (Key Distribution Center).
Lingua in cui visualizzare il programma di installazione e il desktop	`system_locale=`*versione_locale*	Per i valori ammessi per le versioni locali, vedere la directory `/usr/lib/locale` o l'Appendice D.
Tipo di terminale	`terminal=`*tipo_terminale*	Per i valori ammessi, vedere le sottodirectory di `/usr/share/lib/terminfo`.
Fuso orario	`timezone=`*fuso_orario*	Per i valori ammessi per i fusi orari, vedere le directory e i file sotto `/usr/share/lib/zoneinfo`. Il valore del fuso orario equivale al percorso rispetto alla directory `/usr/share/lib/zoneinfo` . Ad esempio, il fuso orario per la zona montuosa degli Stati Uniti è `US/Mountain`. Il fuso orario per il Giappone è `Japan`. È anche possibile specificare un fuso orario Olson.
Data e ora	`timeserver=localhost,` *nome_host*`,` *indirizzo_ip*	Specificando `localhost` come server per l'ora, l'ora di sistema viene considerata quella corretta. Se non si utilizza un servizio di denominazione e si specificano il *nome_host* o l'*indirizzo_ip* di un sistema, per impostare l'ora viene usata l'ora di quel sistema.
x86: Tipo di monitor	`monitor=`*tipo_monitor*	Sul sistema da installare, eseguire `kdmconfig -d` *nome_file*. Aggiungere l'output risultante al file `sysidcfg`.
x86: Lingua e layout della tastiera	`keyboard=`*lingua_tastiera* `{layout=`*valore*`}`	Sul sistema da installare, eseguire `kdmconfig -d` *nome_file*. Aggiungere l'output risultante al file `sysidcfg`.
x86: Scheda grafica, profondità dei colori, risoluzione e dimensione dello schermo	`display=`*scheda_grafica* `{size=`*dim_schermo* `depth=`*prof_colori* `resolution=`*risoluzione*`}`	Sul sistema da installare, eseguire `kdmconfig -d` *nome_file*. Aggiungere l'output risultante al file `sysidcfg`.

TABELLA 7–2 Parole chiave accettate dal file `sysidcfg` *(Continua)*

Informazioni di configurazione	Parole chiave	Valori o esempi
x86: Dispositivo di puntamento, numero di pulsanti, livello IRQ	`pointer=`*dispositivo_di_puntamento* {`nbuttons=`*numero_pulsanti* `irq=`*valore*}	Sul sistema da installare, eseguire `kdmconfig -d` *nome_file*. Aggiungere l'output risultante al file `sysidcfg`.

▼ Creare un file di configurazione `sysidcfg`

1. **Usando un editor di testo, creare un file denominato `sysidcfg`.**
2. **Inserire le parole chiave desiderate.**
3. **Salvare il file `sysidcfg`.**

Nota – Se vengono creati più file `sysidcfg`, è necessario salvarli in directory separate o su dischetti diversi.

---

4. **Rendere disponibile il file `sysidcfg` ai client usando:**
   - Un file system NFS condiviso. Per configurare il sistema per l'installazione in rete, usare `add_install_client`(1M) con l'opzione `-p`.
   - La directory radice (/) di un dischetto UFS o PCFS.

SPARC: Esempio di file `sysidcfg`

Qui di seguito è riportato un esempio di file `sysidcfg` per un gruppo di sistemi SPARC. I nomi host, gli indirizzi IP e le maschere di rete di questi sistemi sono stati preconfigurati nel servizio di denominazione. Poiché in questo file sono definite tutte le informazioni richieste per la configurazione dei sistemi, è possibile eseguire l'installazione usando un profilo JumpStart personalizzato.

```
system_locale=en_US
timezone=US/Central
terminal=sun-cmd
timeserver=localhost
name_service=NIS {domain_name=marquee.central.sun.com
                  name_server=connor(129.152.112.3)}
root_password=m4QPOWNY
network_interface=le0 {hostname=feron
                       default_route=129.146.88.1
                       ip_address=129.146.88.210
                       netmask=255.255.0.0
```

```
                        protocol_ipv6=no}
security_policy=kerberos {default_realm=Yoursite.COM
                          admin_server=krbadmin.Yoursite.COM
                          kdc=kdc1.Yoursite.COM,
                          kdc2.Yoursite.COM}
```

x86: Esempio di file `sysidcfg`

L'esempio seguente riporta un file `sysidcfg` creato per un gruppo di sistemi x86 che utilizzano lo stesso tipo di tastiera, di scheda grafica e di dispositivo di puntamento. Le informazioni sui dispositivi (`keyboard`, `display` e `pointer`) sono state ottenute eseguendo il comando `kdmconfig`(1M) con l'opzione `-d`. Usando il file `sysidcfg` di questo esempio, durante il processo di installazione verrà chiesto di selezionare una lingua (`system_locale`).

```
keyboard=ATKBD {layout=US-English}
display=ati {size=15-inch}
pointer=MS-S
timezone=US/Central
timeserver=condor
terminal=ibm-pc
name_service=NIS {domain_name=orione.central.sun.com
                  name_server=condor(129.152.112.3)}
root_password=URFUni9
```

Preconfigurazione con il servizio di denominazione

La tabella seguente contiene i principali database dei servizi di denominazione che è possibile usare per preconfigurare le informazioni sui sistemi.

Informazione da preconfigurare	Database dei servizi di denominazione
Nome host e indirizzo IP (Internet Protocol)	`hosts`
Data e ora	`hosts`. Specificare l'alias `timehost` vicino al nome host del sistema che dovrà fornire la data e l'ora per gli altri sistemi da installare.
Fuso orario	`timezone`
Maschera di rete	`netmasks`

La versione locale del sistema non può essere preconfigurata con i servizi di denominazione DNS e LDAP. Se si utilizzano i servizi di denominazione NIS o NIS+, seguire la procedura appropriata per preconfigurare la versione locale del sistema:

- "Preconfigurare la versione locale con il servizio di denominazione NIS" a pagina 66
- "Preconfigurare la versione locale con il servizio di denominazione NIS+" a pagina 68

▼ Preconfigurare la versione locale con il servizio di denominazione NIS

1. **Diventare superutente sul name server.**
2. **Modificare `/var/yp/Makefile` aggiungendo la mappa locale.**
   a. **Inserire la procedura seguente dopo l'ultima procedura** *variabile* **`.time`.**

```
locale.time:  $(DIR)/locale
        -@if [ -f $(DIR)/locale ]; then \
               sed -e "/^#/d" -e s/#.*$$// $(DIR)/locale \
               | awk '{for (i = 2; i<=NF; i++) print $$i, $$0}' \
               | $(MAKEDBM) - $(YPDBDIR)/$(DOM)/locale.byname; \
               touch locale.time; \
               echo "versione locale aggiornata"; \
               if [ ! $(NOPUSH) ]; then \
                       $(YPPUSH) locale.byname; \
                       echo "versione locale propagata"; \
               else \
               : ; \
               fi \
        else \
               echo "Impossibile trovare $(DIR)/locale"; \
        fi
```

   b. **Ricercare la stringa `all:` e, alla fine dell'elenco di variabili, inserire la parola `locale`.**

```
all: passwd group hosts ethers networks rpc services protocols \
    netgroup bootparams aliases publickey netid netmasks c2secure \
    timezone auto.master auto.home locale
```

   c. **Verso la fine del file, dopo l'ultima riga di questo tipo, inserire la stringa `locale: locale.time` su una nuova riga.**

```
passwd: passwd.time
group: group.time
hosts: hosts.time
ethers: ethers.time
networks: networks.time
rpc: rpc.time
```

```
services: services.time
protocols: protocols.time
netgroup: netgroup.time
bootparams: bootparams.time
aliases: aliases.time
publickey: publickey.time
netid: netid.time
passwd.adjunct: passwd.adjunct.time
group.adjunct: group.adjunct.time
netmasks: netmasks.time
timezone: timezone.time
auto.master: auto.master.time
auto.home: auto.home.time
locale: locale.time
```

d. Salvare il file.

3. Creare il file `/etc/locale` e inserire una riga per ogni dominio o per ogni sistema specifico:

locale nome_dominio

Oppure

locale nome_sistema

Nota – L'Appendice D contiene l'elenco delle versioni locali valide.

Ad esempio, la riga seguente specifica che la lingua predefinita usata nel dominio `worknet.fr` è il francese:

```
fr worknet.fr
```

La riga seguente specifica invece che la lingua predefinita del sistema `charlie` è il francese belga:

```
fr_BE charlie
```

Nota – Le versioni locali sono disponibili sul DVD di Solaris 9 o sul CD Solaris 9 Software 1 of 2.

---

4. Creare le mappe:

```
# cd /var/yp; make
```

I sistemi specificati individualmente o mediante il dominio nella mappa `locale` sono ora configurati per l'uso della versione locale predefinita. La versione locale così specificata verrà usata durante l'installazione e sul desktop dopo il riavvio del sistema.

▼ Preconfigurare la versione locale con il servizio di denominazione NIS+

La procedura seguente presuppone che sia configurato un dominio NIS+. La procedura per la configurazione dei domini NIS+ è descritta nel manuale *System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP)*.

1. **Eseguire il login in un name server come superutente o come membro del gruppo di amministrazione NIS+.**

2. **Creare la tabella `locale`:**

   ```
   # nistbladm -D access=og=rmcd,nw=r -c locale_tbl name=SI,nogw=
   locale=,nogw= comment=,nogw= locale.org_dir.`nisdefaults -d`
   ```

3. **Aggiungere le righe necessarie alla tabella `locale`.**

   ```
   # nistbladm -a name=nome locale=versione_locale comment=commento
   locale.org_dir.`nisdefaults -d`
   ```

nome	Può essere il nome del dominio o il nome del sistema per il quale si desidera preconfigurare una versione locale predefinita.
versione_locale	È la versione locale che si desidera installare sul sistema e usare sul desktop dopo il reboot. Le versioni locali valide sono elencate nell'Appendice D.
commento	È il campo di commento. I commenti di più parole devono essere racchiusi tra virgolette doppie.

Nota – Le versioni locali sono disponibili sul DVD di Solaris 9 o sul CD Solaris 9 Software 1 of 2.

I sistemi specificati individualmente o mediante il dominio nella tabella `locale` sono ora configurati per l'uso della versione locale predefinita. La versione locale così specificata verrà usata durante l'installazione e sul desktop dopo il riavvio del sistema.

SPARC: Preconfigurazione di informazioni sulla gestione dei consumi

Il software *Gestione consumi* di Solaris permette di salvare automaticamente lo stato del sistema e di spegnerlo dopo 30 minuti di inattività. Quando si installa Solaris 9 su un sistema conforme alla Versione 2 delle direttive Energy Star dell'EPA, ad esempio un sistema con architettura sun4u, la Gestione consumi viene installata automaticamente. Durante l'installazione con Solaris Web Start, il programma di installazione richiede di abilitare o disabilitare il software di gestione dei consumi. Il programma di installazione `suninstall` richiede di abilitare o disabilitare il software di gestione dei consumi durante il riavvio del sistema al termine dell'installazione.

Nota – Se il sistema è conforme alla specifica Energy Star versione 3 o successiva, questa informazione non viene richiesta.

Se si sta eseguendo un'installazione interattiva, non è possibile preconfigurare le informazioni sulla gestione dei consumi ed evitare questa richiesta. Se invece si esegue un'installazione JumpStart personalizzata, è possibile preconfigurare le informazioni sul risparmio energetico usando uno script finale che crei un file `/autoshutdown` o `/noautoshutdown` sul sistema. Al riavvio del sistema, il file `/autoshutdown` abiliterà la funzione di risparmio energetico, mentre il file `/noautoshutdown` la disabiliterà.

Ad esempio, inserendo la riga seguente in uno script finale, si abiliterà la funzione di risparmio energetico e si eviterà la visualizzazione della richiesta al riavvio del sistema.

```
touch /a/autoshutdown
```

Gli script finali sono descritti in "Creazione di uno script finale" a pagina 249.

CAPITOLO 8

Aggiornamento dell'ambiente operativo Solaris (pianificazione)

Questo capitolo contiene informazioni e istruzioni specifiche sulle operazioni da eseguire prima di aggiornare l'ambiente operativo Solaris.

- "Aggiornamento (panoramica)" a pagina 71
- "Uso di Solaris Live Upgrade" a pagina 73
- "Aggiornamento con il metodo JumpStart personalizzato" a pagina 74
- "Aggiornamento con riallocazione dello spazio su disco" a pagina 74
- "Backup dei sistemi prima dell'aggiornamento" a pagina 75

Aggiornamento (panoramica)

L'aggiornamento combina la nuova versione dell'ambiente operativo Solaris con i file già presenti sul disco. Questa procedura permette di preservare il maggior numero possibile di modifiche apportate alla versione precedente di Solaris.

È possibile aggiornare i sistemi che utilizzano Solaris 2.6, Solaris 7 o Solaris 8. Per determinare la versione di Solaris utilizzata dal sistema, digitare il comando seguente:

```
$ uname -a
```

Per aggiornare l'ambiente operativo Solaris si possono usare i seguenti metodi di installazione.

Nota – Per aggiornare i client diskless, usare la patch `smosservice`. Per istruzioni dettagliate, vedere il manuale *System Administration Guide: Basic Administration* o la pagina man `smosservice`(1M).

Se si utilizza già l'ambiente operativo Solaris 9 e sono state installate singole patch, l'installazione di una versione di aggiornamento di Solaris 9 produce quanto segue:

- Le patch incluse nella versione di aggiornamento di Solaris 9 vengono riapplicate al sistema. Queste patch non potranno essere rimosse.
- Le patch installate sul sistema che non sono incluse nella versione di aggiornamento di Solaris 9 vengono rimosse.

L'utility di analisi delle patch permette di determinare quali patch verranno rimosse installando la versione di aggiornamento di Solaris 9. Per istruzioni sull'uso del software di analisi delle patch, vedere "Installazione di una release di aggiornamento di Solaris" a pagina 515.

Metodi per l'aggiornamento di Solaris

TABELLA 8–1 SPARC: Metodi per l'aggiornamento di Solaris

Piattaforma	Versione corrente di Solaris	Metodi di aggiornamento disponibili
Sistemi SPARC	Solaris 2.6, Solaris 7, Solaris 8, Solaris 9	■ Programma Solaris Web Start ■ Il programma `suninstall` di Solaris ■ Metodo JumpStart personalizzato ■ Solaris Live Upgrade

TABELLA 8–2 x86: Metodi per l'aggiornamento di Solaris

Versione corrente di Solaris	Metodi di aggiornamento disponibili
Solaris 2.6	Installazione dal DVD o da un'immagine di installazione in rete: ■ Programma Solaris Web Start ■ Il programma `suninstall` di Solaris ■ Metodo JumpStart personalizzato Installazione dal CD: ■ Il programma `suninstall` di Solaris ■ Metodo JumpStart personalizzato

TABELLA 8–2 x86: Metodi per l'aggiornamento di Solaris *(Continua)*

Versione corrente di Solaris	Metodi di aggiornamento disponibili
Solaris 7	Installazione dal DVD o da un'immagine di installazione in rete: ■ Programma Solaris Web Start ■ Il programma `suninstall` di Solaris ■ Metodo JumpStart personalizzato ■ Solaris Live Upgrade Installazione dal CD: ■ Il programma `suninstall` di Solaris ■ Metodo JumpStart personalizzato ■ Solaris Live Upgrade
Solaris 8, Solaris 9	Installazione dal DVD o dal CD o da un'immagine di installazione in rete: ■ Programma Solaris Web Start ■ Il programma `suninstall` di Solaris ■ Metodo JumpStart personalizzato ■ Solaris Live Upgrade

Nota – Per informazioni sulle condizioni richieste per l'uso del programma Solaris Live Upgrade, vedere "Requisiti per Solaris Live Upgrade" a pagina 351.

Non è possibile aggiornare il sistema a un gruppo software che non sia già installato. Ad esempio, se sul sistema era stato installato il gruppo software per l'utente finale (End User), non sarà possibile eseguire l'aggiornamento scegliendo il gruppo software per sviluppatori (Developer). Tuttavia, durante l'aggiornamento è possibile aggiungere altri software non appartenenti al gruppo installato.

Uso di Solaris Live Upgrade

Solaris Live Upgrade permette di eseguire l'aggiornamento in una copia inattiva dell'ambiente operativo, riducendo le interruzioni di servizio normalmente associate a questa procedura.

Per istruzioni sulla preparazione del sistema e sull'uso di Solaris Live Upgrade, vedere il Capitolo 29.

Aggiornamento con il metodo JumpStart personalizzato

Il metodo di installazione JumpStart personalizzato può essere usato anche per eseguire un aggiornamento. Nel profilo JumpStart personalizzato, specificare `install_type upgrade`.

Prima di eseguire l'aggiornamento, occorre provare il profilo JumpStart personalizzato con la configurazione del disco di sistema e il software attualmente installato. Per provare il profilo, usare il comando `pfinstall -D` sul sistema da aggiornare. Il profilo di aggiornamento non può essere provato usando un file di configurazione dei dischi. Per maggiori informazioni sulla prova dell'opzione di aggiornamento, vedere "Prova di un profilo" a pagina 239.

Il metodo JumpStart può essere usato per aggiornare un sistema clone con un archivio differenziale Solaris Flash. Per una descrizione generale degli archivi Solaris Flash, vedere Capitolo 17.

Aggiornamento con riallocazione dello spazio su disco

L'opzione di aggiornamento del metodo di installazione Solaris Web Start, il programma `suninstall` di Solaris e il programma JumpStart offrono la possibilità di riallocare lo spazio su disco. Tale riallocazione può essere eseguita se i file system correnti non dispongono di spazio sufficiente per l'aggiornamento. Ad esempio, i file system possono richiedere più spazio per le seguenti ragioni:

- Il gruppo software di Solaris attualmente installato sul sistema contiene più package nella nuova release. I nuovi package inclusi nei gruppi software vengono automaticamente selezionati per l'installazione durante l'aggiornamento.
- Le dimensioni del software installato sul sistema sono aumentate nella nuova release.

La funzione di autoconfigurazione cerca di riallocare lo spazio su disco in modo da soddisfare le esigenze di spazio dei nuovi file system. Inizialmente, la funzione di autoconfigurazione cerca di riallocare lo spazio in base a una serie di criteri predefiniti. Se l'operazione non riesce, è necessario cambiare i criteri per i file system.

Nota – La funzione di configurazione automatica non include la possibilità di aumentare le dimensioni dei file system. Lo spazio viene riallocato eseguendo un backup dei file richiesti dei file system da modificare, ripartizionando i dischi in base alle modifiche necessarie e ripristinando i file di backup prima dell'aggiornamento.

- Se si utilizza il programma Solaris Web Start e la funzione di configurazione automatica non può determinare come riallocare lo spazio su disco, è necessario usare il programma `suninstall` di Solaris o il programma JumpStart personalizzato.
- Se si utilizza il programma `suninstall` di Solaris e la funzione di autoconfigurazione non riesce a riallocare lo spazio su disco in modo appropriato, è necessario specificare i file system che è possibile spostare o modificare e ripetere la configurazione automatica.
- Se si intende utilizzare il metodo JumpStart personalizzato creando un profilo di aggiornamento, lo spazio su disco può rappresentare un problema. Se i file system attuali non contengono spazio sufficiente per l'aggiornamento, è possibile usare le parole chiave `backup_media` e `layout_constraint` per riallocare lo spazio su disco. Per un esempio sull'uso delle parole chiave `backup_media` e `layout_constraint` in un profilo, vedere l'Esempio 23–5.

Backup dei sistemi prima dell'aggiornamento

Prima di aggiornare l'ambiente operativo Solaris, è importante eseguire un backup dei file system esistenti. Copiando i file system su un supporto removibile, ad esempio su nastro, è possibile salvaguardarne il contenuto in caso di perdita o danneggiamento dei dati. Per istruzioni dettagliate sulle procedure di backup, vedere il manuale *System Administration Guide: Basic Administration*.

CAPITOLO 9

Preparazione per l'installazione in rete (argomenti)

Questa sezione contiene le istruzioni da seguire per preparare l'installazione di Solaris dalla rete anziché dal DVD o dal CD.

Capitolo 10	Spiega come pianificare l'installazione di Solaris da un server di installazione.
Capitolo 11	Contiene istruzioni dettagliate per la copia del software di Solaris dal DVD su un server di installazione.
Capitolo 12	Contiene istruzioni dettagliate per la copia del software di Solaris dal CD su un server di installazione.
Capitolo 13	Descrive i comandi da eseguire per preparare l'installazione in rete.

CAPITOLO 10

Preparazione per l'installazione in rete (panoramica)

Questo capitolo contiene informazioni introduttive riguardanti la configurazione della rete e dei sistemi per l'installazione di Solaris dalla rete anziché dal DVD o dal CD.

Pianificazione dell'installazione in rete

Questa sezione descrive le informazioni che occorre acquisire prima di eseguire un'installazione dalla rete. L'installazione di rete permette di installare Solaris da un sistema, detto server di installazione, che ha accesso alle immagini dei dischi di Solaris 9. Il contenuto del DVD o del CD di Solaris 9 deve essere copiato sul disco rigido del server di installazione. È quindi possibile installare Solaris dalla rete usando uno qualsiasi dei metodi disponibili.

Server richiesti per l'installazione in rete

Per installare l'ambiente operativo Solaris dalla rete, è necessario disporre dei seguenti server.

- **Server di installazione –** Sistema collegato alla rete che contiene le immagini dei dischi di Solaris 9 da cui è possibile installare l'ambiente operativo. Il server di installazione può essere creato copiando le immagini dai seguenti supporti:
  - Il DVD di Solaris 9
  - I CD Solaris 9 Software 1 of 2 e Solaris 9 Software 2 of 2

    Dopo aver copiato l'immagine dei CD Solaris 9 Software 1 of 2 e Solaris 9 Software 2 of 2, è possibile copiare, se necessario, anche le immagini dei CD di installazione di Solaris 9 e del CD Solaris 9 Languages.

È possibile configurare un singolo server di installazione per diverse release di Solaris e per più piattaforme, copiando le immagini del software necessario sul disco rigido del server. Ad esempio, un singolo server di installazione può contenere le immagini del software necessario per la piattaforma SPARC e per la piattaforma x86.

Per istruzioni dettagliate sulla creazione di un server di installazione, vedere le sezioni seguenti.

- "Creare un server di installazione SPARC con un DVD SPARC o x86" a pagina 85
- "x86: Creare un server di installazione x86 con un DVD SPARC o x86" a pagina 88
- "SPARC: Creare un server di installazione SPARC con un CD SPARC" a pagina 101
- "Creazione di un server di installazione multipiattaforma per il CD" a pagina 111

- **Server di boot –** Server che fornisce ai client della stessa sottorete le informazioni necessarie per il boot ai fini dell'installazione dell'ambiente operativo. Il server di boot e il server di installazione sono in genere lo stesso sistema. Tuttavia, se il sistema su cui deve essere installato Solaris 9 si trova in una sottorete diversa da quella del server di installazione e non si utilizza DHCP, occorre configurare un server di boot in quella sottorete.

  Un singolo server di boot può fornire il software di boot di Solaris 9 per diverse versioni e per diverse piattaforme. Ad esempio, un server di boot SPARC può fornire il software di boot di Solaris 8 e Solaris 9 per i sistemi SPARC. Lo stesso server può anche fornire il software di boot di Solaris 9 richiesto per i sistemi x86.

  Nota – Se si utilizza DHCP, non è necessario creare un server di boot separato. Per maggiori informazioni, vedere "Uso di DHCP per i parametri dell'installazione in rete" a pagina 81.

  Per istruzioni dettagliate sulla creazione di un server di boot, vedere le sezioni seguenti.

  - "Creazione di un server di boot in una sottorete con l'immagine di un DVD" a pagina 92
  - "Creazione di un server di boot in una sottorete con l'immagine di un CD" a pagina 122

- **(Opzionale) Name server –** Sistema che gestisce un database di rete distribuito, ad esempio DNS, NIS, NIS+ o LDAP, contenente informazioni sui sistemi della rete.

  Per informazioni sulla creazione di un name server, vedere il manuale *System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP)*.

Nota – Il server di installazione e il name server possono essere lo stesso sistema.

La Figura 10–1 illustra i server generalmente utilizzati per le installazioni in rete.



FIGURA 10–1 Server usati per le installazioni in rete

Uso di DHCP per i parametri dell'installazione in rete

Il protocollo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) fornisce i parametri di rete necessari per l'installazione. Se si utilizza DHCP, non è necessario creare un server di boot separato. Dopo aver creato il server di installazione, è possibile aggiungere altri client alla rete con il comando `add_install_client` e l'opzione `-d`. L'opzione `-d` permette di configurare i sistemi client per l'installazione di Solaris dalla rete con DHCP.

Per informazioni sulle opzioni di DHCP relative ai parametri di installazione, vedere la sezione "Supporting Solaris Network Installation with the DHCP Service (Task Map)" in *System Administration Guide: IP Services*.

CAPITOLO 11

Preparazione per l'installazione in rete con un DVD (procedure)

Questo capitolo spiega come usare il DVD di Solaris per configurare la rete e i sistemi per l'installazione in rete. Le installazioni in rete permettono di utilizzare un sistema che ha accesso alle immagini dei dischi di Solaris 9, detto server di installazione, per installare Solaris su altri sistemi della rete. Il contenuto del DVD di Solaris 9 deve essere copiato sul disco rigido del server di installazione. È quindi possibile installare Solaris dalla rete usando uno qualsiasi dei metodi disponibili. Gli argomenti trattati sono i seguenti:

- "Mappa delle attività: Preparazione per l'installazione in rete con un DVD" a pagina 83
- "Creazione di un server di installazione con il DVD" a pagina 84
- "Creazione di un server di boot in una sottorete con l'immagine di un DVD" a pagina 92
- "Aggiunta di sistemi da installare dalla rete con l'immagine di un DVD" a pagina 94

Mappa delle attività: Preparazione per l'installazione in rete con un DVD

TABELLA 11–1 Mappa delle attività: Configurazione di un server di installazione con il DVD

Operazione	Descrizione	Per istruzioni, vedere
Creazione di un server di installazione.	Usare il comando `setup_install_server`(1M) per copiare il DVD di Solaris 9 sul disco rigido del server di installazione.	"Creazione di un server di installazione con il DVD" a pagina 84

TABELLA 11–1 Mappa delle attività: Configurazione di un server di installazione con il DVD *(Continua)*

Operazione	Descrizione	Per istruzioni, vedere
(Opzionale) Creazione dei server di boot.	Se si desidera installare un sistema che si trova in una sottorete diversa da quella del server di installazione, occorre creare un server di boot all'interno della sottorete. Per creare il server di boot, usare il comando `setup_install_server` con l'opzione `-b`. Se si utilizza il protocollo DHCP, il server di boot non è necessario.	"Creazione di un server di boot in una sottorete con l'immagine di un DVD" a pagina 92
Aggiunta dei sistemi da installare dalla rete.	Per configurare i sistemi da installare attraverso la rete occorre usare il comando `add_install_client`. Ogni sistema da installare deve poter accedere al server di installazione, al server di boot, se richiesto, e alle informazioni di configurazione nella rete.	"Aggiunta di sistemi da installare dalla rete con l'immagine di un DVD" a pagina 94

Creazione di un server di installazione con il DVD

Il server di installazione contiene l'immagine richiesta per installare i sistemi dalla rete. Per installare Solaris dalla rete è indispensabile creare un server di installazione. La configurazione del server di boot, invece, non è sempre necessaria.

- Se si utilizza DHCP per configurare i parametri di installazione, o se il server e il client di installazione si trovano nella stessa sottorete, il server di boot non è richiesto.
- Se invece il server e il client di installazione si trovano in sottoreti differenti e non si utilizza DHCP, è necessario creare server di boot separati per ogni sottorete. È anche possibile creare un server di installazione per ogni sottorete; questa configurazione, tuttavia, occupa una maggiore quantità di spazio sul disco.

Nota – Se si desidera usare il DVD di Solaris per configurare un server di installazione su un sistema che utilizza l'ambiente operativo Solaris 2.6 o 7, è necessario prima applicare una delle seguenti patch.

- Ambiente operativo Solaris 2.6 *Edizione per piattaforma SPARC* — Patch 107618-03
- Ambiente operativo Solaris 2.6 *Edizione per piattaforma Intel* — Patch 107619-03
- Ambiente operativo Solaris 7 *Edizione per piattaforma SPARC* — Patch 107259-03
- Ambiente operativo Solaris 7 *Edizione per piattaforma Intel* — Patch 107260-03

▼ Creare un server di installazione SPARC con un DVD SPARC o x86

Nota – SPARC: Questo metodo non può essere utilizzato se la versione di SunOS installata sul sistema è anteriore a Solaris 2.3.

Nota – Questa procedura presuppone che il sistema utilizzi la gestione dei volumi. Se non si utilizza la gestione dei volumi (Volume Manager), vedere il manuale *System Administration Guide: Basic Administration* per informazioni dettagliate sulla gestione dei supporti removibili senza questa utility.

1. **Diventare superutente sul sistema SPARC da configurare come server di installazione.**

   Il sistema deve includere un lettore di DVD-ROM e deve far parte della rete ed essere noto al servizio di denominazione del sito. Se si utilizza un servizio di denominazione, il sistema deve già essere incluso in uno dei servizi NIS, NIS+, DNS o LDAP. Se non si utilizza un servizio di denominazione, è necessario distribuire le informazioni relative al sistema in base ai criteri adottati nel proprio sito.

2. **Inserire il DVD di Solaris 9 nel sistema SPARC.**

3. **Creare una directory in cui collocare l'immagine del DVD.**

   # **mkdir -p** *dir_installazione*

4. **Spostarsi nella directory `Tools` sul disco attivato:**

   - Per il DVD SPARC, digitare:

     # **cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_9/Tools**

- Per il DVD x86, digitare:

```
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools
```

Negli esempi precedenti, **cdrom0** è il percorso dell'unità che contiene il DVD dell'ambiente operativo Solaris.

5. **Copiare l'immagine del DVD sul disco rigido del server di installazione.**

```
# ./setup_install_server directory_di_installazione
```

dir_installazione Specifica la directory in cui deve essere copiata l'immagine del DVD

Nota – Il comando `setup_install_server` indica se lo spazio su disco è sufficiente per le immagini del disco Solaris 9. Per determinare lo spazio su disco disponibile, usare il comando `df -kl`.

---

6. **Decidere se il server di installazione deve essere disponibile per l'attivazione con mount.**
   - Se il server di installazione si trova nella stessa sottorete dei sistemi da installare, o se si utilizza DHCP, non è necessario creare un server di boot. Passare al Punto 10.
   - Se il server di installazione si trova nella stessa sottorete del sistema da installare e non si utilizza DHCP, procedere come segue.
7. **Verificare che il percorso dell'immagine del server di installazione sia condiviso in modo appropriato.**

```
# share | grep dir_installazione
```

dir_installazione Specifica il percorso dell'immagine di installazione in cui è stata copiata l'immagine del DVD

   - Se il percorso del server di installazione viene visualizzato e tra le opzioni compare anon=0, passare al Punto 10.
   - Se il percorso del server di installazione non viene visualizzato o tra le opzioni non compare anon=0, continuare.
8. **Rendere il server di installazione disponibile al server di boot aggiungendo la voce seguente al file `/etc/dfs/dfstab`.**

```
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "directory server  installazione"
dir_installazione
```

9. **Verificare che la directory del server di installazione sia condivisa correttamente.**

```
# ps -ef | grep nfsd
```

   - Per avviare il daemon `nfsd`, usare il comando seguente:

```
# /etc/init.d/nfs.server start
```

- Per condividere il server di installazione, usare il comando seguente:

```
# shareall
```

10. Spostarsi nella directory radice (/).

```
# cd /
```

11. Espellere il DVD di Solaris 9.

12. Decidere se applicare le patch necessarie ai file residenti nella miniroot (/*dir_installazione*/Solaris_9/Tools/Boot) nell'immagine di installazione creata da setup_install_server. L'applicazione delle patch può essere necessaria se l'immagine di boot presenta problemi.

- In caso negativo, continuare.
- In caso affermativo, usare il comando `patchadd -C` per applicare le patch ai file residenti nella miniroot.

Avvertenza – Prima di usare il comando `patchadd -C`, leggere le istruzioni del file README delle patch o contattare il servizio di assistenza Sun.

13. Determinare se occorre creare un server di boot.

- Se il server di installazione si trova nella stessa sottorete dei sistemi da installare, o se si utilizza DHCP, non è necessario creare un server di boot. Passare alla sezione "Aggiunta di sistemi da installare dalla rete con l'immagine di un DVD" a pagina 94.
- Se *non* si utilizza DHCP e il server e il client di installazione si trovano in due sottoreti diverse, è necessario creare un server di boot. Passare alla sezione "Creazione di un server di boot in una sottorete con l'immagine di un CD" a pagina 122.

ESEMPIO 11–1 SPARC: Creazione di un server di installazione SPARC con un DVD SPARC

L'esempio seguente spiega come creare un server di installazione copiando il DVD di Solaris 9 nella directory `/export/home/s9dvdsparc` del server:

```
# mkdir -p /export/home/s9dvdsparc
# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_9/Tools
# ./setup_install_server /export/home/s9dvdsparc
```

Se è richiesto l'uso di un server di boot separato, aggiungere questi passaggi:

Aggiungere il percorso seguente al file `/etc/dfs/dfstab`:

```
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "directory server di installazione" /export/home/s9dvdsparc
```

ESEMPIO 11–1 SPARC: Creazione di un server di installazione SPARC con un DVD SPARC *(Continua)*

Controllare che il daemon `nfsd` sia in esecuzione. Se non è attivo, avviarlo e condividerlo.

```
# ps -ef | grep nfsd
# /etc/init.d/nfs.server start
# shareall
# cd /
```

ESEMPIO 11–2 x86: Creazione di un server di installazione SPARC con un DVD x86

L'esempio seguente spiega come creare un server di installazione copiando il DVD di Solaris 9 nella directory `/export/home/s9dvdx86` del server:

```
# mkdir -p /export/home/s9dvdx86
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools
# ./setup_install_server /export/home/s9dvdx86
```

Aggiungere il percorso seguente al file `/etc/dfs/dfstab`:

```
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "directory server di installazione" /export/home/s9dvdx86
```

Controllare che il daemon `nfsd` sia in esecuzione. Se non è attivo, avviarlo e condividerlo.

```
# ps -ef | grep nfsd
# /etc/init.d/nfs.server start
# shareall
# cd /
```

▼ x86: Creare un server di installazione x86 con un DVD SPARC o x86

Nota – Questa procedura presuppone che il sistema utilizzi la gestione dei volumi. Se non si utilizza la gestione dei volumi (Volume Manager), vedere il manuale *System Administration Guide: Basic Administration* per informazioni dettagliate sulla gestione dei supporti removibili senza questa utility.

---

1. **Diventare superutente sul sistema x86 da configurare come server di installazione.**

   Il sistema deve includere un lettore di DVD-ROM e deve far parte della rete ed essere noto al servizio di denominazione del sito. Se si utilizza un servizio di denominazione, il sistema deve trovarsi anche all'interno del servizio NIS, NIS+,

DNS o LDAP. Se non si utilizza un servizio di denominazione, è necessario distribuire le informazioni sul sistema in base alle regole del sito.

2. **Inserire il DVD di Solaris 9 nel sistema.**

3. **Creare una directory in cui collocare l'immagine di boot.**

   # **mkdir -p** *dir_installazione*

   dir_installazione Specifica la directory in cui deve essere copiata l'immagine del DVD

4. **Spostarsi nella directory `Tools` sul disco attivato:**

   - Per il DVD x86, digitare:

     # **cd /cdrom/cdrom0/s2/Solaris_9/Tools**

   - Per il DVD SPARC, digitare:

     # **cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools**

   Negli esempi precedenti, **`cdrom0`** è il percorso dell'unità che contiene il DVD dell'ambiente operativo Solaris.

5. **Copiare il contenuto del DVD sul disco del server di installazione usando il comando `setup_install_server`:**

   # **./setup_install_server** *directory_di_installazione*

   dir_installazione Specifica la directory in cui deve essere copiata l'immagine del DVD

Nota – Il comando `setup_install_server` indica se lo spazio su disco è sufficiente per le immagini del disco Solaris 9. Per determinare lo spazio su disco disponibile, usare il comando `df -kl`.

---

6. **Decidere se il server di installazione deve essere disponibile per l'attivazione con mount.**

   - Se il server di installazione si trova nella stessa sottorete dei sistemi da installare, o se si utilizza DHCP, non è necessario creare un server di boot. Passare al Punto 10.
   - Se il server di installazione si trova nella stessa sottorete del sistema da installare e non si utilizza DHCP, procedere come segue.

7. **Verificare che il percorso dell'immagine del server di installazione sia condiviso in modo appropriato.**

   # **share** | **grep** *dir_installazione*

dir_installazione Specifica l'immagine di installazione in cui è stata copiata l'immagine del DVD

- Se il percorso del server di installazione viene visualizzato e tra le opzioni compare anon=0, passare al Punto 10.
- Se il percorso del server di installazione non viene visualizzato o tra le opzioni non compare anon=0, continuare.

8. Rendere il server di installazione disponibile al server di boot aggiungendo la voce seguente al file `/etc/dfs/dfstab`.

```
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "directory server  installazione"
dir_installazione
```

9. Verificare che la directory del server di installazione sia condivisa correttamente.

```
# ps -ef | grep nfsd
```

- Per avviare il daemon `nfsd`, usare il comando seguente:

```
# /etc/init.d/nfs.server start
```

- Per condividere il server di installazione, usare il comando seguente:

```
# shareall
```

10. Spostarsi nella directory radice (/).

```
# cd /
```

11. Espellere il DVD di Solaris 9.

12. Decidere se applicare o meno le patch appropriate ai file residenti nella miniroot (`Solaris_9/Tools/Boot`) nell'immagine di installazione in rete creata da `setup_install_server`.

- In caso negativo, continuare.
- In caso affermativo, usare il comando `patchadd -C` per applicare le patch ai file residenti nella miniroot.

13. Determinare se occorre creare un server di boot.

- Se il server di installazione si trova nella stessa sottorete dei sistemi da installare, o se si utilizza DHCP, non è necessario creare un server di boot. Vedere "Aggiunta di sistemi da installare dalla rete con l'immagine di un DVD" a pagina 94.
- Se il server di installazione si trova nella stessa sottorete dei sistemi da installare ma non si utilizza DHCP, è necessario creare un server di boot. Per istruzioni dettagliate sulla creazione di un server di boot, vedere "Creazione di un server di boot in una sottorete con l'immagine di un DVD" a pagina 92.

ESEMPIO 11–3 x86: Creazione di un server di installazione x86 con un DVD x86

L'esempio seguente spiega come creare un server di installazione IA copiando il DVD Solaris 9 *x86 Platform Edition* nella directory `/export/home/s9dvdx86` del server:

```
# mkdir -p /export/home/s9dvdx86
# cd /cdrom/cdrom0/s2/Solaris_9/Tools
# ./setup_install_server /export/home/s9dvdx86
```

Aggiungere il percorso seguente al file `/etc/dfs/dfstab`:

```
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "directory server di installazione" /export/home/s9dvdx86
```

Controllare che il daemon `nfsd` sia in esecuzione. Se non è attivo, avviarlo e condividerlo.

```
# ps -ef | grep nfsd
# /etc/init.d/nfs.server start
# shareall
# cd /
```

ESEMPIO 11–4 Creazione di un server di installazione con un DVD SPARC

L'esempio seguente spiega come creare un server di installazione x86 copiando il DVD Solaris 9 *SPARC Platform Edition* nella directory `/export/home/s9dvdsparc` del server:

```
# mkdir -p /export/home/s9dvdscparc
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools
# ./setup_install_server /export/home/s9dvdsparc
```

Aggiungere il percorso seguente al file `/etc/dfs/dfstab`:

```
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "directory server di installazione" /export/home/s9dvdsparc
```

Controllare che il daemon `nfsd` sia in esecuzione. Se non è attivo, avviarlo e condividerlo.

```
# ps -ef | grep nfsd
# /etc/init.d/nfs.server start
# shareall
# cd /
```

Creazione di un server di boot in una sottorete con l'immagine di un DVD

Per installare Solaris dalla rete è indispensabile creare un server di installazione. La configurazione del server di boot non è sempre necessaria. Il server di boot contiene il software sufficiente per avviare i sistemi dalla rete, il server di installazione quindi completa l'installazione di Solaris.

- Se si utilizza DHCP per configurare i parametri di installazione, o se il server e il client di installazione si trovano nella stessa sottorete, il server di boot non è richiesto. Passare alla sezione "Aggiunta di sistemi da installare dalla rete con l'immagine di un DVD" a pagina 94.
- Se invece il server e il client di installazione si trovano in sottoreti differenti e non si utilizza DHCP, è necessario creare server di boot separati per ogni sottorete. È anche possibile creare un server di installazione per ogni sottorete; questa configurazione, tuttavia, occupa una maggiore quantità di spazio sul disco.

▼ Creare un server di boot in una sottorete da un'immagine del DVD

1. **Eseguire il login come superutente sul sistema da configurare come server di boot per la sottorete.**

   Il sistema deve avere accesso a un'immagine su disco remota di Solaris 9, che normalmente risiede sul server di installazione. Se si utilizza un servizio di denominazione, il sistema deve trovarsi al suo interno. Se non si utilizza un servizio di denominazione, è necessario distribuire le informazioni sul sistema in base alle regole del sito.

2. **Attivare il DVD di Solaris 9 dal server di installazione.**

   # **mount -F nfs -o ro** *nome_server*:*percorso* **/mnt**

nome_server : *percorso*	Nome del server di installazione e percorso assoluto dell'immagine su disco

3. **Creare una directory per l'immagine di boot.**

   # **mkdir -p** *directory_di_boot*

directory_di_boot	Specifica la directory in cui deve essere copiato il software di boot

4. **Spostarsi nella directory `Tools` nell'immagine del DVD di Solaris 9.**

   ```
   # cd /mnt/Solaris_9/Tools
   ```

5. **Copiare il software di boot sul server di boot.**

   ```
   # ./setup_install_server -b directory_di_boot
   ```

`-b`	Specifica la configurazione del sistema come server di boot
directory_di_boot	Specifica la directory in cui deve essere copiato il software di boot

   Nota – Il comando `setup_install_server` indica se lo spazio su disco è sufficiente per le immagini. Per determinare lo spazio su disco disponibile, usare il comando `df -kl`.

6. **Spostarsi nella directory radice (/).**

   ```
   # cd /
   ```

7. **Disattivare l'immagine di installazione.**

   ```
   # umount /mnt
   ```

   A questo punto si è pronti per configurare i sistemi da installare attraverso la rete. Vedere "Aggiunta di sistemi da installare dalla rete con l'immagine di un DVD" a pagina 94.

ESEMPIO 11–5 Creazione di un server di boot in una sottorete (DVD)

L'esempio seguente spiega come creare un server di boot in una sottorete. I comandi seguenti copiano il software di boot dall'immagine del DVD di Solaris 9 nella directory `/export/home/s9dvdsparc` del disco locale di un server di boot denominato `giunone`.

```
# mount -F nfs -o ro giunone:/export/home/s9dvdsparc /mnt
# mkdir -p  /export/home/s9dvdsparc
# cd /mnt/Solaris_9/Tools
# ./setup_install_server -b /export/home/s9dvdsparc
# cd /
# umount /mnt
```

Aggiunta di sistemi da installare dalla rete con l'immagine di un DVD

Dopo aver creato un server di installazione e, se necessario, un server di boot, è necessario configurare i sistemi che si desidera installare in rete. Tutti i sistemi da installare devono avere accesso a quanto segue:

- Server di installazione
- Server di boot, se richiesto
- File `sysidcfg`, se usato per preconfigurare le informazioni sul sistema
- Name server, se si utilizza un servizio di denominazione per preconfigurare le informazioni sul sistema
- Profilo contenuto nella directory JumpStart sul server dei profili, se si utilizza il metodo JumpStart personalizzato

Per configurare i server e i client di installazione, usare il comando `add_install_client` con la procedura sotto descritta. Vedere anche le procedure di esempio per le seguenti condizioni:

- Se si utilizza DHCP per impostare i parametri di installazione, vedere l'Esempio 11–6.
- Se il server e il client di installazione si trovano nella stessa sottorete, vedere l'Esempio 11–7.
- Se il server e il client di installazione non si trovano nella stessa sottorete e non si utilizza DHCP, vedere l'Esempio 11–8.

Per maggiori informazioni sulle opzioni disponibili con questo comando, vedere la pagina man `add_install_client`(1M).

▼ Aggiungere i sistemi da installare in rete con `add_install_client` (DVD)

Se si utilizza un server di boot, verificare che l'immagine di installazione del server di installazione sia condivisa e che siano stati avviati i daemon appropriati. Vedere "Creare un server di installazione SPARC con un DVD SPARC o x86" Punto 6.

1. **Diventare superutente sul server di installazione o di boot.**
2. **Se si utilizza il servizio di denominazione NIS, NIS+, DNS o LDAP, verificare di avere configurato all'interno del servizio le seguenti informazioni sul sistema da installare.**

- Nome host
- Indirizzo IP
- Indirizzo Ethernet

Per maggiori informazioni sui servizi di denominazione, vedere il manuale *System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP)*.

3. Spostarsi nella directory `Tools` nell'immagine del DVD di Solaris 9.

```
# cd /dir_installazione/Solaris_9/Tools
```

dir_installazione Specifica il percorso della directory `Tools`

4. Impostare il sistema client in modo da eseguire l'installazione dalla rete.

```
# ./add_install_client [-d] [-s server_installazione:dir_installazione] \
[-c server_jumpstart:directory_jumpstart] [-p server_sysid:percorso] \
[-t percorso_immagine_di_boot] nome_client gruppo_piattaforme
```

`-d`	Specifica che il client deve usare DHCP per ottenere i parametri per l'installazione in rete. Per i client x86, usare questa opzione per avviare i sistemi dalla rete usando l'ambiente PXE.
`-s` *server_installazione:dir_installazione*	Specifica il nome e il percorso del server di installazione. ■ *server_installazione* è il nome host del server di installazione. ■ *dir_installazione* è il percorso assoluto dell'immagine del DVD di Solaris 9
`-c` *server_jumpstart* : *directory_jumpstart*	Specifica una directory JumpStart per le installazioni JumpStart personalizzate. *server_jumpstart* è il nome host del server in cui risiede la directory JumpStart. *directory_jumpstart* è il percorso assoluto della directory JumpStart.
`-p` *server_sysid* : *percorso*	Specifica il percorso del file `sysidcfg` per la preconfigurazione delle informazioni di sistema. *server_sysid* può essere il nome host o l'indirizzo IP del server su cui risiede il file. *percorso* è il percorso assoluto della directory che contiene il file `sysidcfg`.
`-t` *percorso_immagine_di_boot*	Specifica il percorso di un'immagine di boot alternativa, diversa da quella

	presente nella directory Tools dell'immagine di installazione, del CD o del DVD di Solaris 9.
nome_client	È il nome del sistema da installare in rete. Questo *non* è il nome host del server di installazione.
gruppo_piattaforme	È il gruppo di piattaforme del sistema da installare. Per maggiori informazioni, vedere l'Appendice C.

ESEMPIO 11–6 SPARC: SPARC: Aggiunta di un client di installazioneSPARC su un server di installazione con DHCP (DVD)

L'esempio seguente spiega come aggiungere un client di installazione se si utilizza DHCP per configurare i parametri di installazione nella rete. Il client di installazione è un sistema Ultra™ 5 di nome `pluto`. Il comando `add_install_client` è contenuto nel file system `/export/home/s9dvdsparc/Solaris_9/Tools`.

Per maggiori informazioni sull'uso di DHCP per impostare i parametri dell'installazione in rete, vedere "Supporting Solaris Network Installation with the DHCP Service (Task Map)" in *System Administration Guide: IP Services*.

```
sparc_server_installazione# cd /export/home/s9dvdsparc/Solaris_9/Tools
sparc_server_installazione# ./add_install_client -d pluto sun4u
```

ESEMPIO 11–7 Aggiunta di un client di installazione residente nella stessa sottorete del server (DVD)

L'esempio seguente spiega come aggiungere un client di installazione residente nella stessa sottorete del server di installazione. Il client di installazione è un sistema Ultra™ 5 di nome `pluto`. Il comando `add_install_client` è contenuto nel file system `/export/home/s9dvdsparc/`.

```
server_installazione# cd /export/home/s9dvdsparc/Solaris_9/Tools
server_installazione# ./add_install_client pluto sun4u
```

ESEMPIO 11–8 Aggiunta di un client di installazione a un server di boot (DVD)

L'esempio seguente spiega come aggiungere un client di installazione a un server di boot. Il client di installazione è un sistema Ultra™ 5 di nome `rosa`. Eseguire il comando sul server di boot. L'opzione `-s` viene usata per specificare il server di installazione `rosacroce`, che contiene un'immagine del DVD Solaris 9 *SPARC Platform Edition* in `/export/home/s9dvdsparc`.

```
server_di_boot# cd /export/home/s9dvdsparc/Solaris_9/Tools
server_di_boot# ./add_install_client -s rosacroce:/export/home/s9dvdsparc rosa sun4u
```

ESEMPIO 11–9 x86: Aggiunta di un client di installazione x86 su un server di installazione x86 con DHCP (DVD)

L'esempio seguente spiega come aggiungere un client di installazione x86 su un server di installazione se si utilizza DHCP per configurare i parametri di installazione nella rete. L'opzione `-d` specifica che i client dovranno usare il protocollo DHCP per la configurazione. Se si intende utilizzare il boot in rete PXE, è necessario usare il protocollo DHCP. La classe DHCP `SUNW.i86pc` indica che questo comando verrà applicato a tutti i client x86 configurati per il boot in rete di Solaris, non su un singolo client. L'opzione `-s` viene usata per specificare che i client devono essere installati dal server di installazione di nome `rosacroce`. Il server contiene un'immagine del DVD Solaris 9 *x86 Platform Edition* in `/export/boot/s9dvdx86`.

Per maggiori informazioni sull'uso di DHCP per impostare i parametri dell'installazione in rete, vedere "Supporting Solaris Network Installation with the DHCP Service (Task Map)" in *System Administration Guide: IP Services*.

```
server_di_installazione_x86# cd /export/boot/s9dvdx86/Solaris_9/Tools
server_di_installazione_x86# ./add_install_client -d -s rosacroce:/export/home/s9dvdx86 \
SUNW.i86pc i86pc
```

CAPITOLO 12

Preparazione per l'installazione in rete con un CD (procedure)

Questo capitolo spiega come usare i CD di Solaris per configurare la rete e i sistemi per l'installazione in rete. Le installazioni in rete permettono di utilizzare un sistema che ha accesso alle immagini dei dischi di Solaris 9, detto server di installazione, per installare Solaris su altri sistemi della rete. Il contenuto dei CD deve essere copiato sul disco rigido del server di installazione. È quindi possibile installare Solaris dalla rete usando uno qualsiasi dei metodi disponibili. Gli argomenti trattati sono i seguenti:

- "Mappa delle attività: Preparazione per l'installazione in rete con un CD" a pagina 100
- "Creazione di un server di installazione SPARC con un CD" a pagina 101
- "Creazione di un server di installazione x86 con un CD" a pagina 106
- "Creazione di un server di installazione multipiattaforma per il CD" a pagina 111
- "Creazione di un server di boot in una sottorete con l'immagine di un CD" a pagina 122
- "Aggiunta di sistemi da installare dalla rete con l'immagine di un CD" a pagina 124

Mappa delle attività: Preparazione per l'installazione in rete con un CD

TABELLA 12–1 Mappa delle attività: Configurazione di un server di installazione con un CD

Operazione	Descrizione	Per istruzioni, vedere
Creazione di un server di installazione.	Usare il comando `setup_install_server`(1M) per copiare il CD Solaris 9 Software 1 of 2 sul disco rigido del server di installazione. Usare il comando `add_to_install_server`(1M) per copiare il CD Solaris 9 Software 2 of 2 e il CD Solaris 9 Languages sul disco rigido del server di installazione Usare il comando `modify_install_server`(1M) per aggiungere l'interfaccia utente di Solaris Web Start all'immagine di installazione in rete.	■ "Creazione di un server di installazione SPARC con un CD" a pagina 101 ■ "x86: Creare un server di installazione x86 con un CD x86" a pagina 106 ■ "Creazione di un server di installazione multipiattaforma per il CD" a pagina 111
(Opzionale) Creazione dei server di boot.	Se si desidera installare un sistema che si trova in una sottorete diversa da quella del server di installazione, occorre creare un server di boot all'interno della sottorete. Se si utilizza il protocollo DHCP, il server di boot non è necessario.	"Creazione di un server di boot in una sottorete con l'immagine di un CD" a pagina 122
Aggiunta dei sistemi da installare dalla rete.	Per configurare i sistemi da installare attraverso la rete occorre usare il comando `add_install_client`. Ogni sistema da installare deve poter accedere al server di installazione, al server di boot, se richiesto, e alle informazioni di configurazione nella rete.	"Aggiunta di sistemi da installare dalla rete con l'immagine di un CD" a pagina 124

Creazione di un server di installazione SPARC con un CD

Il server di installazione contiene l'immagine richiesta per installare i sistemi dalla rete. Per installare Solaris dalla rete è indispensabile creare un server di installazione. La configurazione di un server di boot separato non è sempre necessaria.

- Se si utilizza DHCP per configurare i parametri di installazione, o se il server e il client di installazione si trovano nella stessa sottorete, non è richiesto un server di boot separato.
- Se invece il server e il client di installazione si trovano in sottoreti differenti e non si utilizza DHCP, è necessario creare server di boot separati per ogni sottorete. È anche possibile creare un server di installazione per ogni sottorete; questa configurazione, tuttavia, occupa una maggiore quantità di spazio sul disco.

▼ SPARC: Creare un server di installazione SPARC con un CD SPARC

La procedura qui descritta crea un server di installazione SPARC con un CD SPARC.

Se si desidera creare un server di installazione usando un supporto di una piattaforma differente, ad esempio un sistema SPARC con un CD x86, vedere "Creazione di un server di installazione multipiattaforma per il CD" a pagina 111.

Nota – Questa procedura presuppone che il sistema utilizzi la gestione dei volumi. Se non si utilizza la gestione dei volumi (Volume Manager), vedere il manuale *System Administration Guide: Basic Administration* per informazioni dettagliate sulla gestione dei supporti removibili senza questa utility.

---

1. **Diventare superutente sul sistema da configurare come server di installazione.**

   Il sistema deve includere un lettore di CD-ROM e deve far parte della rete e del servizio di denominazione del sito. Se si utilizza un servizio di denominazione, ad esempio NIS, NIS+, DNS o LDAP, il sistema deve già essere configurato in questo servizio. Se non si utilizza un servizio di denominazione, è necessario distribuire le informazioni relative al sistema in base ai criteri adottati nel proprio sito.

2. **Inserire il CD Solaris 9 Software 1 of 2 nel sistema.**

3. **Creare una directory per l'immagine del CD.**

   # **mkdir -p** *dir_installazione*

dir_installazione Specifica la directory in cui deve essere copiata l'immagine del CD

4. **Spostarsi nella directory `Tools` sul disco attivato:**

   ```
   # cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_9/Tools
   ```

   Nell'esempio precedente, **`cdrom0`** è il percorso dell'unità che contiene il CD dell'ambiente operativo Solaris.

5. **Copiare l'immagine sul disco rigido del server di installazione.**

   # **`./setup_install_server`** *dir_installazione*

   dir_installazione Specifica la directory in cui deve essere copiata l'immagine del CD

Nota – Il comando `setup_install_server` indica se lo spazio su disco è sufficiente per le immagini del disco Solaris 9. Per determinare lo spazio su disco disponibile, usare il comando `df -kl`.

---

6. **Decidere se il server di installazione deve essere disponibile per l'attivazione con mount.**

   - Se il server di installazione si trova nella stessa sottorete dei sistemi da installare, o se si utilizza DHCP, non è necessario creare un server di boot. Passare al Punto 10.
   - Se il server di installazione si trova nella stessa sottorete del sistema da installare e non si utilizza DHCP, procedere come segue.

7. **Verificare che il percorso dell'immagine del server di installazione sia condiviso in modo appropriato.**

   # **`share`** | **`grep`** *dir_installazione*

   dir_installazione Specifica il percorso dell'immagine di installazione del server di boot

   - Se il percorso del server di installazione viene visualizzato e tra le opzioni compare anon=0, passare al Punto 10.
   - Se il percorso del server di installazione non viene visualizzato o tra le opzioni non compare anon=0, continuare.

8. **Rendere il server di installazione disponibile al server di boot aggiungendo la voce seguente al file `/etc/dfs/dfstab`.**

   ```
   share -F nfs -o ro,anon=0 -d "directory server  installazione"
   dir_installazione
   ```

dir_installazione Specifica il percorso dell'immagine di installazione del server di boot

9. Verificare che la directory del server di installazione sia condivisa correttamente.

```
# ps -ef | grep nfsd
```

- Per avviare il daemon `nfsd`, usare il comando seguente:

  ```
  # /etc/init.d/nfs.server start
  ```

- Per condividere il server di installazione, usare il comando seguente:

  ```
  # shareall
  ```

10. Spostarsi nella directory radice (/).

```
# cd /
```

11. Espellere il CD Solaris 9 Software 1 of 2.

12. Inserire il CD Solaris 9 Software 2 of 2 nel sistema.

13. Spostarsi nella directory `Tools` del CD attivato.

```
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools
```

14. Copiare l'immagine del CD sul disco rigido del server di installazione.

```
# ./add_to_install_server dir_installazione
```

dir_installazione Specifica la directory in cui deve essere copiata l'immagine del CD

15. Spostarsi nella directory radice (/).

```
# cd /
```

16. Espellere il CD Solaris 9 Software 2 of 2.

17. Inserire il CD Solaris 9 Languages nel sistema.

18. Spostarsi nella directory `Tools` del CD attivato.

```
# cd /cdrom/cdrom0/Tools
```

19. Copiare l'immagine del CD sul disco rigido del server di installazione.

```
# ./add_to_install_server dir_installazione
```

dir_installazione Specifica la directory in cui deve essere copiata l'immagine del CD

20. Spostarsi nella directory radice (/).

```
# cd /
```

21. Decidere se abilitare gli utenti all'uso del metodo Solaris Web Start per avviare il sistema e installare Solaris 9 dalla rete.

- In caso negativo, espellere il CD Solaris 9 Languages e passare al Punto 25.
- In caso affermativo, espellere il CD Solaris 9 Languages e continuare.

22. Inserire il CD di installazione di Solaris 9 nel sistema.

23. Spostarsi nella directory che contiene `modify_install_server` sul CD attivato:

```
# cd /cdrom/cdrom0/s0
```

24. Copiare il software dell'interfaccia di Solaris Web Start sul server di installazione.

```
# ./modify_install_server -p dir_installazione percorso_miniroot
```

`-p`	Preserva la miniroot dell'immagine esistente in *dir_installazione*`/Solaris_9/Tools/Boot.orig`
dir_installazione	Specifica la directory in cui deve essere copiata l'interfaccia Solaris Web Start
percorso_miniroot	Specifica la directory sul CD da cui deve essere copiata l'interfaccia Solaris Web Start

25. Decidere se applicare le patch necessarie ai file residenti nella miniroot (*/dir_installazione*`/Solaris_9/Tools/Boot`) nell'immagine di installazione creata da `setup_install_server`. L'applicazione delle patch può essere necessaria se l'immagine di boot presenta problemi.

- In caso negativo, continuare.
- In caso affermativo, usare il comando `patchadd -C` per applicare le patch ai file residenti nella miniroot.

Avvertenza – Prima di usare il comando `patchadd -C`, leggere le istruzioni del file README delle patch o contattare il servizio di assistenza Sun.

26. Determinare se occorre creare un server di boot.

- Se il server di installazione si trova nella stessa sottorete dei sistemi da installare, o se si utilizza DHCP, non è necessario creare un server di boot. Passare alla sezione "Aggiunta di sistemi da installare dalla rete con l'immagine di un CD" a pagina 124.
- Se *non* si utilizza DHCP e il server e il client di installazione si trovano in due sottoreti diverse, è necessario creare un server di boot. Passare alla sezione "Creazione di un server di boot in una sottorete con l'immagine di un CD" a pagina 122.

ESEMPIO 12–1 SPARC: Creazione di un server di installazione SPARC con un CD SPARC

L'esempio seguente spiega come creare un server di installazione copiando i seguenti CD nella directory `/export/home/s9cdsparc` del server:

- CD Solaris 9 Software 1 of 2 *SPARC Platform Edition*
- CD Solaris 9 Software 2 of 2 *SPARC Platform Edition*
- CD Solaris 9 *SPARC Platform Edition* Languages

```
# mkdir -p /export/home/s9cdsparc
# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_9/Tools
# ./setup_install_server /export/home/s9cdsparc
```

- Se si dispone di un server di boot separato, aggiungere questi passaggi:

  1. Aggiungere il percorso seguente al file `/etc/dfs/dfstab`:

     ```
     share -F nfs -o ro,anon=0 -d "directory server di installazione" \
     /export/home/s9cdsparc
     ```

  2. Controllare che il daemon `nfsd` sia in esecuzione. Se non è attivo, avviarlo e condividerlo.

     ```
     # ps -ef | grep nfsd
     # /etc/init.d/nfs.server start
     # shareall
     ```

  3. Continuare come segue.

- Se non è richiesto un server di boot o si è seguita la procedura per un server di boot separato, continuare.

```
# cd /
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools
# ./add_to_install_server /export/home/s9cdsparc
# cd /
# cd /cdrom/cdrom0/Tools
# ./add_to_install_server /export/home/s9cdsparc
# cd /
# cd /cdrom/cdrom0/s0
# ./modify_install_server -p /export/home/s9cdsparc /cdrom/cdrom0/s0
```

In questo esempio, si presuppone che i CD siano stati inseriti e attivati automaticamente prima dell'esecuzione dei comandi. Dopo ogni comando, il CD viene rimosso.

Creazione di un server di installazione x86 con un CD

Il server di installazione contiene l'immagine richiesta per installare i sistemi dalla rete. Per installare Solaris dalla rete è indispensabile creare un server di installazione. La configurazione di un server di boot separato non è sempre necessaria.

- Se si utilizza DHCP per configurare i parametri di installazione, o se il server e il client di installazione si trovano nella stessa sottorete, non è richiesto un server di boot separato.
- Se invece il server e il client di installazione si trovano in sottoreti differenti e non si utilizza DHCP, è necessario creare server di boot separati per ogni sottorete. È anche possibile creare un server di installazione per ogni sottorete; questa configurazione, tuttavia, occupa una maggiore quantità di spazio sul disco.

▼ x86: Creare un server di installazione x86 con un CD x86

La procedura qui descritta crea un server di installazione x86 con un CD x86.

Se si desidera creare un server di installazione usando un supporto di una piattaforma differente, ad esempio un sistema x86 con un CD SPARC, vedere "Creazione di un server di installazione multipiattaforma per il CD" a pagina 111.

Nota – Questa procedura presuppone che il sistema utilizzi la gestione dei volumi. Se non si utilizza la gestione dei volumi (Volume Manager), vedere il manuale *System Administration Guide: Basic Administration* per informazioni dettagliate sulla gestione dei supporti removibili senza questa utility.

---

1. **Diventare superutente sul sistema da configurare come server di installazione.**

   Il sistema deve includere un lettore di CD-ROM e deve far parte della rete e del servizio di denominazione del sito. Se si utilizza un servizio di denominazione, ad esempio NIS, NIS+, DNS o LDAP, il sistema deve già essere configurato in questo servizio. Se non si utilizza un servizio di denominazione, è necessario distribuire le informazioni relative al sistema in base ai criteri adottati nel proprio sito.

2. **Inserire il CD Solaris 9 Software 1 of 2 nel sistema.**

3. **Creare una directory per l'immagine del CD.**

```
# mkdir -p dir_installazione
```

dir_installazione Specifica la directory in cui deve essere copiata l'immagine del CD

4. **Spostarsi nella directory `Tools` sul disco attivato:**

```
# cd /cdrom/cdrom0/s2/Solaris_9/Tools
```

Nell'esempio precedente, **`cdrom0`** è il percorso dell'unità che contiene il CD dell'ambiente operativo Solaris.

5. **Copiare l'immagine sul disco rigido del server di installazione.**

```
# ./setup_install_server dir_installazione
```

dir_installazione Specifica la directory in cui deve essere copiata l'immagine del CD

Nota – Il comando `setup_install_server` indica se lo spazio su disco è sufficiente per le immagini del disco Solaris 9. Per determinare lo spazio su disco disponibile, usare il comando `df -kl`.

---

6. **Decidere se il server di installazione deve essere disponibile per l'attivazione con mount.**

   - Se il server di installazione si trova nella stessa sottorete dei sistemi da installare, o se si utilizza DHCP, non è necessario creare un server di boot. Passare al Punto 10.
   - Se il server di installazione si trova nella stessa sottorete del sistema da installare e non si utilizza DHCP, procedere come segue.

7. **Verificare che il percorso dell'immagine del server di installazione sia condiviso in modo appropriato.**

```
# share | grep dir_installazione
```

dir_installazione Specifica il percorso dell'immagine di installazione del server di boot

   - Se il percorso del server di installazione viene visualizzato e tra le opzioni compare anon=0, passare al Punto 10.
   - Se il percorso del server di installazione non viene visualizzato o tra le opzioni non compare anon=0, continuare.

8. **Rendere il server di installazione disponibile al server di boot aggiungendo la voce seguente al file `/etc/dfs/dfstab`.**

```
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "directory server  installazione"
dir_installazione
```

dir_installazione Specifica il percorso dell'immagine di installazione del server di boot

9. Verificare che la directory del server di installazione sia condivisa correttamente.

```
# ps -ef | grep nfsd
```

- Per avviare il daemon `nfsd`, usare il comando seguente:

  ```
  # /etc/init.d/nfs.server start
  ```

- Per condividere il server di installazione, usare il comando seguente:

  ```
  # shareall
  ```

10. Spostarsi nella directory radice (/).

```
# cd /
```

11. Espellere il CD Solaris 9 Software 1 of 2.

12. Inserire il CD Solaris 9 Software 2 of 2 nel sistema.

13. Spostarsi nella directory `Tools` del CD attivato:

```
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools
```

14. Copiare l'immagine del CD sul disco rigido del server di installazione.

```
# ./add_to_install_server dir_installazione
```

dir_installazione Specifica la directory in cui deve essere copiata l'immagine del CD

15. Spostarsi nella directory radice (/).

```
# cd /
```

16. Espellere il CD Solaris 9 Software 2 of 2.

17. Inserire il CD Solaris 9 Languages nel sistema.

18. Spostarsi nella directory `Tools` del CD attivato:

```
# cd /cdrom/cdrom0/Tools
```

19. Copiare l'immagine del CD sul disco rigido del server di installazione.

```
# ./add_to_install_server dir_installazione
```

dir_installazione Specifica la directory in cui deve essere copiata l'immagine del CD

20. Spostarsi nella directory radice (/).

```
# cd /
```

21. Decidere se abilitare gli utenti all'uso del metodo Solaris Web Start per avviare il sistema e installare Solaris 9 dalla rete.

- In caso negativo, espellere il CD Solaris 9 Languages e passare al Punto 25.
- In caso affermativo, espellere il CD Solaris 9 Languages e continuare.

22. Inserire il CD di installazione di Solaris 9 nel sistema.

23. Spostarsi nella directory che contiene `modify_install_server` sul CD attivato:

```
# cd /cdrom/cdrom0/s2
```

24. Copiare il software dell'interfaccia di Solaris Web Start sul server di installazione.

```
# ./modify_install_server -p dir_installazione percorso_miniroot
```

`-p`	Preserva la miniroot dell'immagine esistente in *dir_installazione*`/Solaris_9/Tools/Boot.orig`
dir_installazione	Specifica la directory in cui deve essere copiata l'interfaccia Solaris Web Start
percorso_miniroot	Specifica la directory sul CD da cui deve essere copiata l'interfaccia Solaris Web Start

25. Decidere se applicare le patch necessarie ai file residenti nella miniroot (*/dir_installazione*`/Solaris_9/Tools/Boot`) nell'immagine di installazione creata da `setup_install_server`. L'applicazione delle patch può essere necessaria se l'immagine di boot presenta problemi.

- In caso negativo, continuare.
- In caso affermativo, usare il comando `patchadd -C` per applicare le patch ai file residenti nella miniroot.

Avvertenza – Prima di usare il comando `patchadd -C`, leggere le istruzioni del file README delle patch o contattare il servizio di assistenza Sun.

26. Determinare se occorre creare un server di boot.

- Se il server di installazione si trova nella stessa sottorete dei sistemi da installare, o se si utilizza DHCP, non è necessario creare un server di boot. Passare alla sezione "Aggiunta di sistemi da installare dalla rete con l'immagine di un CD" a pagina 124.
- Se *non* si utilizza DHCP e il server e il client di installazione si trovano in due sottoreti diverse, è necessario creare un server di boot. Passare alla sezione "Creazione di un server di boot in una sottorete con l'immagine di un CD" a pagina 122.

ESEMPIO 12–2 x86: Creazione di un server di installazione x86 con un CD x86

L'esempio seguente spiega come creare un server di installazione copiando i seguenti CD nella directory `/export/home/s9cdx86` del server:

- CD Solaris 9 Software 1 of 2 *x86 Platform Edition*
- CD Solaris 9 Software 2 of 2 *x86 Platform Edition*
- CD Solaris 9 *x86 Platform Edition* Languages

```
# mkdir -p /export/home/s9cdx86
# cd /cdrom/cdrom0/s2/Solaris_9/Tools
# ./setup_install_server /export/home/s9cdx86
```

- Se si dispone di un server di boot separato, aggiungere questi passaggi:

  1. Aggiungere il percorso seguente al file `/etc/dfs/dfstab`:

     ```
     share -F nfs -o ro,anon=0 -d "directory server di installazione" \
     /export/home/s9cdx86
     ```

  2. Controllare che il daemon `nfsd` sia in esecuzione. Se non è attivo, avviarlo e condividerlo.

     ```
     # ps -ef | grep nfsd
     # /etc/init.d/nfs.server start
     # shareall
     ```

  3. Continuare come segue.

- Se non si richiede un server di boot o è stato creato un server di boot separato, continuare come segue.

```
# cd /
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools
# ./add_to_install_server /export/home/s9cdx86
# cd /
# cd /cdrom/cdrom0/Tools
# ./add_to_install_server /export/home/s9cdx86
# cd /
# cd /cdrom/cdrom0/s2
# ./modify_install_server -p /export/home/s9cdx86 /cdrom/cdrom0/s2
```

In questo esempio, si presuppone che i CD siano stati inseriti e attivati automaticamente prima dell'esecuzione dei comandi. Dopo ogni comando, il CD viene rimosso.

Creazione di un server di installazione multipiattaforma per il CD

Se occorre usare un CD di una piattaforma diversa da quella del server di installazione, non è possibile leggerlo direttamente sul server di installazione. Per leggere il CD è necessario servirsi di un sistema remoto. Ad esempio, se si sta configurando un server di installazione SPARC e i CD da utilizzare sono per la piattaforma x86, per poterli leggere sarà necessario usare un sistema x86 remoto.

▼ Creare un server di installazione x86 su un sistema SPARC con CD x86

Questa procedura permette di creare un server di installazione x86 su un sistema SPARC per l'utilizzo di CD x86. È necessario quanto segue:

- Un sistema SPARC
- Un sistema x86 con un lettore di CD-ROM
- Un set di CD per il sistema x86 remoto
  - CD Solaris 9 Software 1 of 2 *x86 Platform Edition*
  - CD Solaris 9 Software 2 of 2 *x86 Platform Edition*
  - CD Solaris 9 *x86 Platform Edition* Languages
  - CD di installazione di Solaris 9 *Edizione per piattaforma x86*

Nota – Questa procedura presuppone che il sistema utilizzi la gestione dei volumi. Se non si utilizza la gestione dei volumi (Volume Manager), vedere il manuale *System Administration Guide: Basic Administration* per informazioni dettagliate sulla gestione dei supporti removibili senza questa utility.

In questa procedura, il *sistema SPARC* è il sistema da configurare come server di installazione, mentre il *sistema-x86-remoto* è il sistema remoto da usare con il CD x86.

1. **Diventare superutente sul sistema x86 remoto.**

   Il sistema deve includere un lettore di CD-ROM e deve far parte della rete e del servizio di denominazione del sito. Se si utilizza un servizio di denominazione, il sistema deve trovarsi anche all'interno del servizio NIS, NIS+, DNS o LDAP. Se non si utilizza un servizio di denominazione, è necessario distribuire le informazioni sul sistema in base alle regole del sito.

2. **Sul sistema x86 remoto, inserire il CD Solaris 9 Software 1 of 2** *x86 Platform Edition***.**

3. **Sul sistema x86 remoto, aggiungere le righe seguenti al file `/etc/dfs/dfstab`.**

   ```
   share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0
   share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s2
   ```

4. **Sul sistema x86 remoto, avviare il daemon NFS.**

   sistema-x86-remoto# **`/etc/init.d/nfs.server start`**

5. **Sul sistema x86 remoto, verificare che il CD sia disponibile ad altri sistemi usando il comando `share`.**

   ```
   sistema-x86-remoto# share
   -   /cdrom/sol_9_x86/s0 ro,anon=0 " "
   -   /cdrom/sol_9_x86/s2 ro,anon=0 " "
   ```

   Nell'output dell'esempio precedente, `sol_9_x86` si riferisce all'ambiente operativo Solaris 9 (*Edizione per piattaforma x86*). Questa stringa di testo può variare a seconda della versione di Solaris.

6. **Diventare superutente sul sistema SPARC da configurare come server di installazione x86.**

7. **Sul sistema SPARC, accedere al CD x86 creando due directory per i punti di attivazione appropriati, uno per la miniroot e uno per il prodotto.**

   sistema-SPARC# **`mkdir`** *directory_s0*

   sistema-SPARC# **`mkdir`** *directory_s2*

   directory_s0 È la directory che dovrà contenere la miniroot della slice 0

   directory_s2 È la directory che dovrà contenere il prodotto della slice 2

8. **Verificare che il CD sia esportato correttamente sul sistema x86 remoto.**

   sistema-SPARC# **`showmount -e`** *sistema-x86-remoto*
   `export list for` *sistema-x86-remoto*`:`
   `/cdrom/sol_9_x86/s0 (everyone)`
   `/cdrom/sol_9_x86/s2 (everyone)`

9. **Sul sistema SPARC, attivare l'immagine del CD x86 remoto.**

sistema-SPARC# **`mount`** *sistema_x86_remoto*`:`**`/cdrom/sol_9_x86/s0`** *directory_s0*

sistema-SPARC# **`mount`** *sistema_x86_remoto*`:`**`/cdrom/sol_9_x86/s2`** *directory_s2*

10. **Sul sistema SPARC, spostarsi nella directory `Tools` del disco attivato:**

    sistema-SPARC# **`cd /`***directory_s2*`/Solaris_9/Tools`**

11. **Sul sistema SPARC, copiare il contenuto del disco sul disco rigido del server di installazione nella directory creata con il comando `setup_install_server`:**

sistema-SPARC# **./setup_install_server -t** *directory_s0 dir_installazione*

`-t`	Specifica il percorso di un'immagine di boot diversa da quella contenuta nella directory Tools sul CD Solaris 9 Software 2 of 2.
directory_s0	È la directory che contiene la miniroot della slice 0.
dir_installazione	Specifica la directory in cui deve essere copiata l'immagine del disco. La directory deve essere vuota.

Nota – Il comando `setup_install_server` indica se lo spazio su disco è sufficiente per le immagini del disco Solaris 9. Per determinare lo spazio su disco disponibile, usare il comando `df -kl`.

---

12. Sul sistema SPARC, spostarsi nella directory radice.

sistema-SPARC# **cd /**

13. Sul sistema SPARC, disattivare entrambe le directory.

sistema-SPARC# **umount** *directory_s0*

sistema-SPARC# **umount** *directory_s2*

14. Sul sistema x86, disattivare la condivisione delle slice del CD-ROM.

sistema-x86-remoto# **unshare /cdrom/sol_9x86/s0**

sistema-x86-remoto# **unshare /cdrom/sol_9x86/s2**

15. Sul sistema x86, espellere il CD Solaris 9 Software 1 of 2 *x86 Platform Edition***.**

16. Inserire ilCD Solaris 9 Software 2 of 2 *x86 Platform Edition* **nel lettore del sistema SPARC.**

17. Sul sistema SPARC, spostarsi nella directory `Tools` del CD attivato:

sistema-SPARC# **cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools**

18. Sul sistema SPARC, copiare il CD sul disco rigido del server di installazione:

sistema-SPARC# **./add_to_install_server** *dir_installazione*

dir_installazione	Specifica la directory in cui deve essere copiata l'immagine del CD

19. Espellere il CD Solaris 9 Software 2 of 2 *x86 Platform Edition***.**

20. Sul sistema SPARC, inserire il CD Solaris 9 *x86 Platform Edition* **Languages nel lettore di CD-ROM e attivarlo.**

21. Sul sistema SPARC, spostarsi nella directory `Tools` del CD attivato:

sistema-SPARC# **cd /cdrom/cdrom0/Tools**

22. Sul sistema SPARC, copiare il CD sul disco rigido del server di installazione:

sistema-SPARC# **./add_to_install_server** *dir_installazione*

dir_installazione Specifica la directory in cui deve essere copiata l'immagine del CD

23. Decidere se abilitare gli utenti all'uso del metodo Solaris Web Start per avviare il sistema e installare Solaris 9 dalla rete.

- In caso negativo, espellere il CD Solaris 9 *x86 Platform Edition* Languages e procedere con il Punto 31.
- In caso affermativo, espellere il CD Solaris 9 *x86 Platform Edition* Languages e continuare.

24. Sul sistema x86 remoto, inserire il CD di installazione di Solaris 9 *Edizione per piattaforma x86* **nel lettore di CD-ROM.**

25. Sul sistema x86 remoto, aggiungere la riga seguente al file `/etc/dfs/dfstab`.

```
share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0
share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s2
```

26. Sul sistema x86 remoto, avviare il daemon NFS.

sistema-x86-remoto# **/etc/init.d/nfs.server start**

27. Sul sistema x86 remoto, verificare che il CD sia disponibile agli altri sistemi:

```
sistema-x86-remoto# share
-   /cdrom/multi_sol_9_x86/s0 ro,anon=0 " "
-   /cdrom/multi_sol_9_x86/s2 ro,anon=0 " "
```

28. Sul sistema SPARC, attivare le slice del CD.

sistema-SPARC# **mount** *sistema_x86_remoto*:**/cdrom/multi_sol_9_x86/s0** *directory_s0*
sistema-SPARC# **mount** *sistema_x86_remoto*:**/cdrom/multi_sol_9_x86/s2** *directory_s2*

29. Sul sistema SPARC, spostarsi nella directory contenente `modify_install_server` sul CD attivato:

sistema-SPARC# **cd** *directory_s2*

30. Copiare il software dell'interfaccia di Solaris Web Start sul server di installazione.

sistema-SPARC# **./modify_install_server -p** *dir_installazione directory_s0*

`-p` Preserva la miniroot dell'immagine esistente in *dir_installazione*`/Solaris_9/Tools/Boot.orig`

dir_installazione	Specifica la directory in cui deve essere copiata l'interfaccia Solaris Web Start
directory_s0	Nome della directory che dovrà contenere la miniroot della slice 0

31. Decidere se applicare o meno le patch appropriate ai file residenti nella miniroot (`Solaris_9/Tools/Boot`) nell'immagine di installazione in rete creata da `setup_install_server`.

- In caso negativo, procedere con il punto successivo.
- In caso affermativo, usare il comando `patchadd -C` per applicare le patch ai file residenti nella miniroot.

Avvertenza – Prima di usare il comando `patchadd -C`, leggere le istruzioni del file README delle patch o contattare il servizio di assistenza Sun.

32. Stabilire se occorre creare un server di boot.

- Se il server di installazione si trova nella stessa sottorete dei sistemi da installare, o se si utilizza DHCP, non è necessario creare un server di boot. Vedere "Aggiunta di sistemi da installare dalla rete con l'immagine di un CD" a pagina 124.
- Se il server di installazione si trova nella stessa sottorete dei sistemi da installare ma non si utilizza DHCP, è necessario creare un server di boot. Per istruzioni dettagliate sulla creazione di un server di boot, vedere "Creare un server di boot in una sottorete con un'immagine del CD" a pagina 122.

ESEMPIO 12–3 Creazione di un server di installazione x86 su un sistema SPARC con CD x86

L'esempio seguente spiega come creare un server di installazione x86 su un sistema SPARC di nome `rosetta`. I seguenti CD x86 vengono copiati da un sistema x86 remoto di nome `talpa` alla directory `/export/home/s9cdx86` del server di installazione SPARC.

- CD Solaris 9 Software 1 of 2 *x86 Platform Edition*
- CD Solaris 9 Software 2 of 2 *x86 Platform Edition*
- CD Solaris 9 *x86 Platform Edition* Languages
- CD Solaris 9 Installation Multilingual *x86 Platform Edition*

Sul sistema x86 remoto:

```
talpa (sistema-x86-remoto)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0
talpa (sistema-x86-remoto)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s2
talpa (sistema-x86-remoto)# /etc/init.d/nfs.server start
```

Sul sistema SPARC:

ESEMPIO 12–3 Creazione di un server di installazione x86 su un sistema SPARC con CD x86 *(Continua)*

```
rosetta (sistema-SPARC)# mkdir /x86S0
rosetta (sistema-SPARC)# mkdir /x86S2
rosetta (sistema-SPARC)# mount talpa:/cdrom/sol_9_x86/s0 /x86S0
rosetta (sistema-SPARC)# mount talpa:/cdrom/sol_9_x86/s0 /x86S2
rosetta (sistema-SPARC)# cd /x86S2/Solaris_9/Tools
rosetta (sistema-SPARC)# ./setup_install_server -t /x86S0 /export/home/s9cdx86
rosetta (sistema-SPARC)# cd /
rosetta (sistema-SPARC)# unmount /x86S0
rosetta (sistema-SPARC)# unmount /x86S2

talpa (sistema-x86-remoto) unshare /cdrom/cdrom0/s0
talpa (sistema-x86-remoto) unshare  /cdrom/cdrom0/s2

rosetta (sistema-SPARC)# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools
rosetta (sistema-SPARC)# ./add_to_install_server /export/home/s9cdx86
rosetta (sistema-SPARC)# cd /cdrom/cdrom0/Tools
rosetta (sistema-SPARC)# ./add_to_install_server /export/home/s9cdx86
```

Sul sistema x86 remoto:

```
talpa (sistema-x86-remoto)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0
talpa (sistema-x86-remoto)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s2
talpa (sistema-x86-remoto)# /etc/init.d/nfs.server start
```

Sul sistema SPARC:

```
rosetta (sistema-SPARC)# mount sistema_x86_remoto:/cdrom/sol_9_x86 /x86S0
rosetta (sistema-SPARC)# mount sistema_x86_remoto:/cdrom/sol_9_x86 /x86S2
rosetta (sistema-SPARC)# cd /x86S2
rosetta (sistema-SPARC)# ./modify_install_server -p /export/home/s9cdx86 /x86S0
```

In questo esempio, si presuppone che i CD siano stati inseriti e attivati automaticamente prima dell'esecuzione dei comandi. Dopo ogni comando, il CD viene rimosso.

▼ Creare un server di installazione SPARC su un sistema x86 con un CD SPARC

Questa procedura permette di creare un server di installazione SPARC su un sistema x86 con un CD x86. È necessario quanto segue:

- Un sistema x86
- Un sistema SPARC con un lettore di CD-ROM
- Un set di CD per il sistema SPARC remoto
  - CD Solaris 9 Software 1 of 2 *SPARC Platform Edition*

- CD Solaris 9 Software 2 of 2 *SPARC Platform Edition*
- CD Solaris 9 *SPARC Platform Edition* Languages
- CD di installazione di Solaris 9 *Edizione per piattaforma SPARC*

Nota – Questa procedura presuppone che il sistema utilizzi la gestione dei volumi. Se non si utilizza la gestione dei volumi (Volume Manager), vedere il manuale *System Administration Guide: Basic Administration* per informazioni dettagliate sulla gestione dei supporti removibili senza questa utility.

In questa procedura, il *sistema-x86* è il sistema da configurare come server di installazione, mentre il *sistema-SPARC-remoto* è il sistema remoto da usare con il CD SPARC.

1. **Diventare superutente sul sistema SPARC remoto.**

   Il sistema deve includere un lettore di CD-ROM e deve far parte della rete e del servizio di denominazione del sito. Se si utilizza un servizio di denominazione, il sistema deve trovarsi anche all'interno del servizio NIS, NIS+, DNS o LDAP. Se non si utilizza un servizio di denominazione, è necessario distribuire le informazioni sul sistema in base alle regole del sito.

2. **Sul sistema SPARC remoto, inserire il CD Solaris 9 Software 1 of 2** *SPARC Platform Edition***.**

3. **Sul sistema SPARC remoto, aggiungere le righe seguenti al file `/etc/dfs/dfstab`.**

   ```
   share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0
   share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s1
   ```

4. **Sul sistema SPARC remoto, avviare il daemon NFS.**

   sistema-SPARC-remoto# **`/etc/init.d/nfs.server start`**

5. **Sul sistema SPARC remoto, verificare che il CD sia disponibile ad altri sistemi usando il comando `share`.**

   sistema-SPARC-remoto# **`share`**
   ```
   -   /cdrom/cdrom0/s0 ro,anon=0 " "
   -   /cdrom/cdrom0/s1 ro,anon=0 " "
   ```

6. **Diventare superutente sul sistema x86 da configurare come server di installazione SPARC.**

7. **Sul sistema SPARC, accedere al CD x86 creando due directory per i punti di attivazione appropriati, uno per la miniroot e uno per il prodotto.**

   sistema-x86# **`mkdir`** *directory_s0*

   sistema-x86# **`mkdir`** *directory_s1*

directory_s0 È la directory che dovrà contenere il prodotto della slice 0

directory_s1 È la directory che dovrà contenere la miniroot della slice 1

8. Verificare che il CD sia esportato correttamente sul sistema x86 remoto.

```
sistema-x86# showmount -e sistema-SPARC-remoto
export list for sistema-SPARC-remoto:
/cdrom/sol_9_sparc/s0 (everyone)
/cdrom/sol_9_sparc/s1 (everyone)
```

9. Sul sistema SPARC, attivare l'immagine del CD x86 remoto.

```
sistema-x86# mount sistema_SPARC_remoto:/cdrom/cdrom0/s0 directory_s0
sistema-x86# mount sistema_SPARC_remoto:/cdrom/cdrom0/s1 directory_s1
```

10. Sul sistema x86, spostarsi nella directory `Tools` del disco attivato:

```
sistema-x86# cd /directory_s0/Solaris_9/Tools
```

11. Sul sistema x86, copiare il contenuto del disco sul disco rigido del server di installazione nella directory creata con il comando `setup_install_server`:

```
sistema-x86# ./setup_install_server -t directory_s1 dir_installazione
```

`-t`	Specifica il percorso di un'immagine di boot diversa da quella contenuta nella directory Tools sul CD Solaris 9 Software 2 of 2.
directory_s1	È la directory che contiene la miniroot della slice 1.
dir_installazione	Specifica la directory in cui deve essere copiata l'immagine del disco. La directory deve essere vuota.

Nota – Il comando `setup_install_server` indica se lo spazio su disco è sufficiente per le immagini del disco Solaris 9. Per determinare lo spazio su disco disponibile, usare il comando `df -kl`.

---

12. Sul sistema x86, spostarsi nella directory radice.

```
sistema-x86# cd /
```

13. Sul sistema x86, disattivare entrambe le directory.

```
sistema-x86# umount directory_s0
sistema-x86# umount directory_s1
```

14. Sul sistema SPARC, disattivare la condivisione delle slice del CD-ROM.

```
sistema-SPARC-remoto# unshare /cdrom/cdrom0/s0
sistema-SPARC-remoto# unshare /cdrom/cdrom0/s2
```

15. **Sul sistema SPARC, espellere il CD Solaris 9 Software 1 of 2** *SPARC Platform Edition***.**

16. **Inserire il CD Solaris 9 Software 2 of 2** *SPARC Platform Edition* **nel lettore di CD-ROM del sistema x86.**

17. **Sul sistema x86, spostarsi nella directory `Tools` del CD attivato:**

    sistema-x86`# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools`

18. **Sul sistema x86, copiare il CD sul disco rigido del server di installazione:**

    sistema-x86`# ./add_to_install_server` *dir_installazione*

    dir_installazione Specifica la directory in cui deve essere copiata l'immagine del CD

19. **Espellere il CD Solaris 9 Software 2 of 2** *SPARC Platform Edition***.**

20. **Sul sistema x86, inserire il CD Solaris 9** *SPARC Platform Edition* **Languages nel lettore di CD-ROM e attivarlo.**

21. **Sul sistema x86, spostarsi nella directory `Tools` del CD attivato:**

    sistema-x86`# cd /cdrom/cdrom0/Tools`

22. **Sul sistema x86, copiare il CD sul disco rigido del server di installazione:**

    sistema-x86`# ./add_to_install_server` *dir_installazione*

    dir_installazione Specifica la directory in cui deve essere copiata l'immagine del CD

23. **Decidere se abilitare gli utenti all'uso del metodo Solaris Web Start per avviare il sistema e installare Solaris 9 dalla rete.**

    - In caso negativo, espellere il CD Solaris 9 *SPARC Platform Edition* Languages e procedere con il Punto 31.
    - In caso affermativo, espellere il CD Solaris 9 *SPARC Platform Edition* Languages e continuare.

24. **Sul sistema SPARC remoto, inserire il CD di installazione di Solaris 9** *Edizione per piattaforma SPARC* **nel lettore di CD-ROM.**

25. **Sul sistema SPARC remoto, aggiungere la riga seguente al file `/etc/dfs/dfstab`.**

    ```
    share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0
    share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s1
    ```

26. **Sul sistema SPARC remoto, avviare il daemon NFS.**

    sistema-SPARC-remoto`# /etc/init.d/nfs.server start`

27. Sul sistema SPARC remoto, verificare che il CD sia disponibile agli altri sistemi:

```
sistema-SPARC-remoto# share
-    /cdrom/multi_sol_9_x86/s0 ro,anon=0 " "
-    /cdrom/multi_sol_9_x86/s1 ro,anon=0 " "
```

Nell'output dell'esempio precedente, `multi_sol_9_x86` si riferisce all'ambiente operativo Solaris 9 (*Edizione per piattaforma x86*). Questa stringa di testo può variare a seconda della versione di Solaris.

28. Sul sistema x86, attivare le slice del CD.

```
sistema-x86# mount sistema_SPARC_remoto:/cdrom/cdrom0/s0 directory_s0
sistema-x86# mount sistema_SPARC_remoto:/cdrom/cdrom0/s1  directory_s1
```

29. Sul sistema x86, spostarsi nella directory contenente `modify_install_server` sul CD attivato:

```
sistema-x86# cd directory_s0
```

30. Copiare il software dell'interfaccia di Solaris Web Start sul server di installazione.

```
sistema-x86# ./modify_install_server -p dir_installazione directory_s1
```

`-p`	Preserva la miniroot dell'immagine esistente in *dir_installazione*`/Solaris_9/Tools/Boot.orig`
dir_installazione	Specifica la directory in cui deve essere copiata l'interfaccia Solaris Web Start
directory_s1	Nome della directory che dovrà contenere la miniroot della slice 1

31. Decidere se applicare o meno le patch appropriate ai file residenti nella miniroot (`Solaris_9/Tools/Boot`) nell'immagine di installazione in rete creata da `setup_install_server`.

- In caso negativo, procedere con il punto successivo.
- In caso affermativo, usare il comando `patchadd -C` per applicare le patch ai file residenti nella miniroot.

Avvertenza – Prima di usare `patchadd -C`, leggere le istruzioni del file README delle patch o contattare il servizio di assistenza Sun.

32. Stabilire se occorre creare un server di boot.

- Se il server di installazione si trova nella stessa sottorete dei sistemi da installare, o se si utilizza DHCP, non è necessario creare un server di boot. Vedere "Aggiunta di sistemi da installare dalla rete con l'immagine di un CD" a pagina 124.

- Se il server di installazione si trova nella stessa sottorete dei sistemi da installare ma non si utilizza DHCP, è necessario creare un server di boot. Per istruzioni dettagliate sulla creazione di un server di boot, vedere "Creare un server di boot in una sottorete con un'immagine del CD" a pagina 122.

ESEMPIO 12–4 Creazione di un server di installazione SPARC su un sistema x86 con un CD SPARC

L'esempio seguente spiega come creare un server di installazione x86 su un sistema SPARC di nome `ricciolo`. I seguenti CD SPARC vengono copiati da un sistema SPARC remoto di nome `zeus` alla directory `/export/home/s9cdsparc` del server di installazione x86.

- CD Solaris 9 Software 1 of 2 *SPARC Platform Edition*
- CD Solaris 9 Software 2 of 2 *SPARC Platform Edition*
- CD Solaris 9 *SPARC Platform Edition* Languages
- CD di installazione di Solaris 9 *Edizione per piattaforma SPARC*

Sul sistema SPARC remoto:

```
zeus (sistema-SPARC-remoto)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0
zeus (sistema-SPARC-remoto)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s1
zeus (sistema-SPARC-remoto)# /etc/init.d/nfs.server start
```

Sul sistema x86:

```
ricciolo (sistema-x86)# mkdir /sparcS0
ricciolo (sistema-x86)# mkdir /sparcS1
ricciolo (sistema-x86)# mount simpson:/cdrom/cdrom0/s0 /sparcS0
ricciolo (sistema-x86)# mount simpson:/cdrom/cdrom0/s1 /sparcS1
ricciolo (sistema-x86)# cd /sparcS0/Solaris_9/Tools
ricciolo (sistema-x86)# ./setup_install_server -t /sparcS0 /export/home/s9cdsparc
ricciolo (sistema-x86)# cd /
ricciolo (sistema-x86)# umount /sparcS0
ricciolo (sistema-x86)# umount /sparcS1
```

Sul sistema SPARC remoto:

```
zeus (sistema-SPARC-remoto) unshare /cdrom/cdrom0/s0
zeus (sistema-SPARC-remoto) unshare  /cdrom/cdrom0/s1
```

Sul sistema x86:

```
ricciolo (sistema-x86)# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools
ricciolo (sistema-x86)# ./add_to_install_server /export/home/s9cdsparc
ricciolo (sistema-x86)# cd /cdrom/cdrom0/Tools
ricciolo (sistema-x86)# ./add_to_install_server /export/home/s9cdsparc
```

Sul sistema SPARC remoto:

```
zeus (sistema-SPARC-remoto)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0
zeus (sistema-SPARC-remoto)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s1
zeus (sistema-SPARC-remoto)# /etc/init.d/nfs.server start
```

ESEMPIO 12–4 Creazione di un server di installazione SPARC su un sistema x86 con un CD SPARC *(Continua)*

Sul sistema x86:

```
ricciolo (sistema-x86)# mount sistema_SPARC_remoto:/cdrom/cdrom0 /sparcS0
ricciolo (sistema-x86)# mount sistema_SPARC_remoto:/cdrom/cdrom0 /sparcS1
ricciolo (sistema-x86)# cd /sparcS0
ricciolo (sistema-x86)# ./modify_install_server -p /export/home/s9cdsparc /sparcS1
```

In questo esempio, si presuppone che i CD siano stati inseriti e attivati automaticamente prima dell'esecuzione dei comandi. Dopo ogni comando, il CD viene rimosso.

Creazione di un server di boot in una sottorete con l'immagine di un CD

Per installare Solaris dalla rete è indispensabile creare un server di installazione. La configurazione del server di boot non è sempre necessaria. Il server di boot contiene il software sufficiente per avviare i sistemi dalla rete, il server di installazione quindi completa l'installazione di Solaris.

- Se si utilizza DHCP per configurare i parametri di installazione, o se il server e il client di installazione si trovano nella stessa sottorete, il server di boot non è richiesto. Passare alla sezione "Aggiunta di sistemi da installare dalla rete con l'immagine di un CD" a pagina 124.
- Se invece il server e il client di installazione si trovano in sottoreti differenti e non si utilizza DHCP, è necessario creare server di boot separati per ogni sottorete. È anche possibile creare un server di installazione per ogni sottorete; questa configurazione, tuttavia, occupa una maggiore quantità di spazio sul disco.

▼ Creare un server di boot in una sottorete con un'immagine del CD

1. **Eseguire il login come superutente sul sistema da configurare come server di boot per la sottorete.**

   Il sistema deve disporre di un lettore di CD-ROM locale, oppure deve avere accesso alle immagini su disco remote di Solaris 9, normalmente situate sul server di installazione. Se si utilizza un servizio di denominazione, il sistema deve trovarsi al suo interno. Se non si utilizza un servizio di denominazione, è

necessario distribuire le informazioni relative al sistema in base ai criteri adottati nel proprio sito.

2. **Attivare l'immagine del CD Solaris 9 Software 1 of 2 dal server di installazione.**

   # **mount -F nfs -o ro** *nome_server*:*percorso* **/mnt**

nome_server:*percorso*	Nome del server di installazione e percorso assoluto dell'immagine su disco

3. **Creare una directory per l'immagine di boot.**

   # **mkdir -p** *directory_di_boot*

directory_di_boot	Specifica la directory in cui deve essere copiato il software di boot

4. **Spostarsi nella directory `Tools` dell'immagine del CD Solaris 9 Software 1 of 2 digitando:**

   # **cd /mnt/Solaris_9/Tools**

5. **Copiare il software di boot sul server di boot.**

   # **./setup_install_server -b** *directory_di_boot*

`-b`	Specifica la configurazione del sistema come server di boot
directory_di_boot	Specifica la directory in cui deve essere copiato il software di boot

---

Nota – Il comando `setup_install_server` indica se lo spazio su disco è sufficiente per le immagini. Per determinare lo spazio su disco disponibile, usare il comando `df -kl`.

---

6. **Spostarsi nella directory radice (/).**

   # **cd /**

7. **Disattivare l'immagine di installazione.**

   # **umount /mnt**

A questo punto si è pronti per configurare i sistemi da installare attraverso la rete. Vedere "Aggiunta di sistemi da installare dalla rete con l'immagine di un CD" a pagina 124.

ESEMPIO 12–5 Creazione di un server di boot in una sottorete con un CD

L'esempio seguente spiega come creare un server di boot in una sottorete. Questi comandi copiano il software di boot dall'immagine del CD Solaris 9 Software 1 of 2 *SPARC Platform Edition* nella directory `/export/install/boot` del disco locale del sistema.

```
# mount -F nfs -o ro giunone:/export/install/boot /mnt
# mkdir -p /export/install/boot
# cd /mnt/Solaris_9/Tools
# ./setup_install_server -b /export/install/boot
# cd /
# umount /mnt
```

In questo esempio, si presuppone che il disco sia stato inserito e attivato automaticamente prima dell'esecuzione del comando. Terminata l'esecuzione del comando, il disco viene rimosso.

Aggiunta di sistemi da installare dalla rete con l'immagine di un CD

Dopo aver creato un server di installazione e, se necessario, un server di boot, è necessario configurare i sistemi che si desidera installare in rete. Tutti i sistemi da installare devono avere accesso a quanto segue:

- Un server di installazione
- Un server di boot, se richiesto
- Il file `sysidcfg`, se usato per preconfigurare le informazioni sul sistema
- Un name server, se si utilizza un servizio di denominazione per preconfigurare le informazioni sul sistema
- Il profilo contenuto nella directory JumpStart sul server dei profili, se si utilizza il metodo JumpStart personalizzato

Per configurare i server e i client di installazione, usare il comando `add_install_client` con la procedura sotto descritta. Vedere anche le procedure di esempio per le seguenti condizioni:

- Se si utilizza DHCP per impostare i parametri di installazione, vedere l'Esempio 12–6.
- Se il server e il client di installazione si trovano nella stessa sottorete, vedere l'Esempio 12–7.

- Se il server e il client di installazione non si trovano nella stessa sottorete e non si utilizza DHCP, vedere l'Esempio 12–8.

Per maggiori informazioni sulle opzioni disponibili con questo comando, vedere la pagina man `add_install_client`(1M).

▼ Aggiungere i sistemi da installare in rete con `add_install_client` (CD)

Se si dispone di un server di boot, verificare di avere condiviso l'immagine del server di installazione. Vedere la procedura "Creare un server di installazione", Punto 6.

1. **Diventare superutente sul server di installazione o di boot.**

2. **Se si utilizza il servizio di denominazione NIS, NIS+, DNS o LDAP, verificare di avere configurato all'interno del servizio le seguenti informazioni sul sistema da installare.**

   - Nome host
   - Indirizzo IP
   - Indirizzo Ethernet

   Per maggiori informazioni sui servizi di denominazione, vedere il manuale *System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP)*.

3. **Spostarsi nella directory `Tools` nell'immagine del CD di Solaris 9 residente sul server di installazione:**

   ```
   # cd /dir_installazione/Solaris_9/Tools
   ```

   dir_installazione Specifica il percorso della directory `Tools`

4. **Impostare il sistema client in modo da eseguire l'installazione dalla rete.**

   ```
   # ./add_install_client [-d] [-s server_installazione:dir_installazione] \
   [-c server_jumpstart:directory_jumpstart] [-p server:percorso] \
   [-t percorso_immagine_di_boot] nome_client gruppo_piattaforme
   ```

`-d`	Specifica che il client deve usare DHCP per ottenere i parametri per l'installazione in rete. Per i client x86, usare questa opzione per avviare i sistemi dalla rete usando l'ambiente PXE.
`-s` *server_installazione:dir_installazione*	Specifica il nome e il percorso del server di installazione.

	■ *server_installazione* è il nome host del server di installazione. ■ *dir_installazione* è il percorso assoluto dell'immagine del CD di Solaris 9
`-c` *server_jumpstart* `:` *directory_jumpstart*	Specifica una directory JumpStart per le installazioni JumpStart personalizzate. *server_jumpstart* è il nome host del server in cui risiede la directory JumpStart. *directory_jumpstart* è il percorso assoluto della directory JumpStart.
`-p` *server_sysid* `:` *percorso*	Specifica il percorso del file `sysidcfg` per la preconfigurazione delle informazioni di sistema. *server_sysid* può essere il nome host o l'indirizzo IP del server su cui risiede il file. *percorso* è il percorso assoluto della directory che contiene il file `sysidcfg`.
`-t` *percorso_immagine_di_boot*	Specifica il percorso di un'immagine di boot alternativa, diversa da quella presente nella directory Tools dell'immagine di installazione, del CD o del DVD di Solaris 9.
nome_client	È il nome del sistema da installare in rete. Questo *non* è il nome host del server di installazione.
gruppo_piattaforme	È il gruppo di piattaforme del sistema da installare. Per l'elenco dei gruppi di piattaforme, vedere l'Appendice C.

ESEMPIO 12–6 SPARC: SPARC: Aggiunta di un client di installazioneSPARC su un server di installazione con DHCP (CD)

L'esempio seguente spiega come aggiungere un client di installazione se si utilizza DHCP per configurare i parametri di installazione nella rete. Il client di installazione è un sistema Ultra™ 5 di nome `pluto`. Il comando `add_install_client` è contenuto nel file system `/export/home/s9cdsparc/Solaris_9/Tools`.

Per maggiori informazioni sull'uso di DHCP per impostare i parametri dell'installazione in rete, vedere "Supporting Solaris Network Installation with the DHCP Service (Task Map)" in *System Administration Guide: IP Services*.

```
sparc_server_installazione# cd /export/home/s9cdsparc/Solaris_9/Tools
sparc_server_installazione# ./add_install_client -d pluto sun4u
```

ESEMPIO 12–7 Aggiunta di un client di installazione residente nella stessa sottorete del server (CD)

L'esempio seguente spiega come aggiungere un client di installazione situato nella stessa sottorete del server di installazione. Il client di installazione è un sistema Ultra™ 5 di nome `pluto`. Il comando `add_install_client` è contenuto nel file system `/export/home/s9cdsparc/Solaris_9/Tools`.

```
server_installazione# cd /export/home/s9cdsparc/Solaris_9/Tools
server_installazione# ./add_install_client pluto sun4u
```

ESEMPIO 12–8 Aggiunta di un client di installazione a un server di boot (CD)

L'esempio seguente spiega come aggiungere un client di installazione a un server di boot. Il client di installazione è un sistema Ultra™ 5 di nome `rosa`. Eseguire il comando sul server di boot. L'opzione `-s` viene usata per specificare il server di installazione `rosacroce`, che contiene un'immagine del CD di Solaris 9 in `/export/home/s9cdsparc`.

```
server_di_boot# cd /export/home/s9cdsparc/Solaris_9/Tools
server_di_boot# ./add_install_client -s rosacroce:/export/home/s9dvdsparc rosa sun4u
```

ESEMPIO 12–9 x86: Aggiunta di un client di installazione x86 su un server di installazione x86 con DHCP (CD)

L'esempio seguente spiega come aggiungere un client di installazione x86 a un server di installazione usando DHCP per impostare i parametri di installazione nella rete. L'opzione `-d` specifica che i client dovranno usare il protocollo DHCP per la configurazione. Se si intende utilizzare il boot in rete PXE, è necessario usare il protocollo DHCP. La classe DHCP `SUNW.i86pc` indica che questo comando verrà applicato a tutti i client x86 configurati per il boot in rete di Solaris, non su un singolo client. L'opzione `-s` viene usata per specificare che i client devono essere installati dal server di installazione di nome `rosacroce`. Il server contiene un'immagine del CD Solaris 9 Software 1 of 2 *x86 Platform Edition* in `/export/home/s9cdx86`:

Per maggiori informazioni sull'uso di DHCP per impostare i parametri dell'installazione in rete, vedere "Supporting Solaris Network Installation with the DHCP Service (Task Map)" in *System Administration Guide: IP Services*.

```
server di installazione# cd /export/boot/Solaris_9/Tools
server di installazione# ./add_install_client -d -s rosetta:/export/home/s9cdx86 SUNW.\
i86pc i86pc
```

CAPITOLO 13

Preparazione per l'installazione in rete (riferimenti sui comandi)

In questo capitolo sono descritti i comandi necessari per preparare un'installazione in rete.

TABELLA 13–1 Comandi per l'installazione in rete

Comando	Piattaforma	Descrizione
`add_install_client`	Tutte	Comando che aggiunge le informazioni necessarie per l'installazione in rete di un sistema a un server di installazione o di boot. Per maggiori informazioni, vedere la pagina man `add_install_client`(1M).
`setup_install_server`	Tutte	Script che copia i DVD o i CD di Solaris 9 sul disco locale del server di installazione o che copia il software di boot su un server di boot. Per maggiori informazioni, vedere la pagina man `setup_install_server`(1M).
(solo CD) `add_to_install_server`	Tutte	Script che copia i package aggiuntivi presenti sui CD nell'immagine di installazione presente sul disco locale di un server di installazione esistente. Per maggiori informazioni, vedere la pagina man `add_to_install_server`(1M).
(solo CD) `modify_install_server`	Tutte	Script che aggiunge l'interfaccia utente di Solaris Web Start alle immagini dei CD di Solaris 9 residenti su un server di installazione o di boot. Questo script permette di usare il programma Solaris Web Start per avviare il sistema e installare Solaris 9 dalla rete. Per maggiori informazioni, vedere la pagina man `modify_install_server`(1M). I sistemi con una RAM di 64 Mbyte o inferiore non dispongono di memoria sufficiente per eseguire l'installazione con il programma Solaris Web Start.
`mount`	Tutte	Comando che permette di attivare i file system e di visualizzare i file system attivati, inclusi quelli del DVD di Solaris 9, del CD Solaris 9 o del CD Solaris 9 Languages. Per maggiori informazioni, vedere la pagina man `mount`(1M).

TABELLA 13–1 Comandi per l'installazione in rete *(Continua)*

Comando	Piattaforma	Descrizione
`showmount -e`	Tutte	Comando che elenca tutti i file system condivisi che si trovano su un host remoto. Per maggiori informazioni, vedere la pagina man `showmount`(1M).
`uname -i`	Tutte	Comando che permette di determinare il nome della piattaforma del sistema, ad esempio SUNW, SPARCstation-5 o i86pc. Questa denominazione può essere necessaria durante l'installazione di Solaris. Per maggiori informazioni, vedere la pagina man `uname`(1).
`patchadd -C` *immagine_installazione_in_rete*	Tutte	Comando che aggiunge le patch appropriate ai file della miniroot, `Solaris_9/Tools/Boot`, nell'immagine di installazione in rete di un DVD o di un CD creata con `setup_install_server`. Questa utility permette di applicare le patch disponibili ai comandi di installazione di Solaris e ad altri comandi specifici per la miniroot. *immagine_installazione_in_rete* è il percorso assoluto dell'immagine di installazione presente nella rete. Per maggiori informazioni, vedere la pagina man `patchadd`(1M). **Avvertenza –** Prima di usare il comando `patchadd -C`, leggere le istruzioni del file Readme delle patch o contattare il servizio di assistenza Sun.
`reset`	SPARC	Comando della PROM Open Boot che ripristina il sistema e lo riavvia. Oppure, se durante il boot si riceve una serie di messaggi di errore relativi agli interrupt I/O, premere simultaneamente i tasti Stop e A e quindi digitare `reset` al prompt `ok` o al prompt `>` della PROM.
`banner`	SPARC	Comando della PROM Open Boot che visualizza informazioni sul sistema, ad esempio il nome del modello, l'indirizzo Ethernet e la memoria installata. Questo comando può essere eseguito solo al prompt `ok` o al prompt `>` della PROM.

CAPITOLO 14

Uso del programma Solaris Web Start (procedure)

Questo capitolo spiega come usare il programma Solaris Web Start presente sul DVD di Solaris 9 o sul CD di installazione di Solaris 9 per installare o aggiornare Solaris.

Nota – Se si desidera installare l'ambiente operativo Solaris su un sistema o in un dominio che non dispone di un lettore di DVD-ROM o di CD-ROM locale, è possibile utilizzare un lettore di DVD-ROM o di CD-ROM collegato a un altro sistema. Per istruzioni dettagliate, vedere l'Appendice F.

Gli argomenti trattati sono i seguenti:

- "Uso di Solaris Web Start con l'interfaccia grafica o dalla riga di comando" a pagina 131
- "SPARC: Esecuzione di un'installazione o di un aggiornamento con il programma Solaris Web Start" a pagina 132
- "x86: Esecuzione di un'installazione o di un aggiornamento con il programma Solaris Web Start" a pagina 137
- "Attività post-installazione e post-aggiornamento con Solaris Web Start" a pagina 144

Uso di Solaris Web Start con l'interfaccia grafica o dalla riga di comando

Il programma Solaris Web Start può essere eseguito con un'interfaccia grafica o dalla riga di comando. Per i sistemi x86, il Device Configuration Assistant è incluso nel programma Solaris Web Start.

- Interfaccia utente grafica (GUI) – Richiede un lettore di DVD-ROM, di CD-ROM (locale o remoto) o una connessione di rete, scheda video, tastiera, monitor e una quantità di memoria sufficiente.
- Esecuzione dalla riga di comando – Richiede un lettore di DVD-ROM, di CD-ROM (locale o remoto) o una connessione di rete, tastiera e monitor. Per eseguire Solaris Web Start dalla riga di comando occorre usare il comando `tip`. Per maggiori informazioni, vedere la pagina man `tip`(1).

Se il programma Solaris Web Start rileva una scheda video sul sistema, viene avviata automaticamente l'interfaccia grafica. Se non viene rilevata una scheda video, viene presentata automaticamente la riga di comando. Il contenuto e la sequenza delle istruzioni sono uguali sia per l'esecuzione dalla GUI che per quella dalla riga di comando.

SPARC: Esecuzione di un'installazione o di un aggiornamento con il programma Solaris Web Start

Il programma Solaris Web Start, disponibile sul DVD Solaris 9 *SPARC Platform Edition* o sul CD di installazione di Solaris 9 *Edizione per piattaforma SPARC*, può essere usato sia per l'installazione che per l'aggiornamento del sistema.

Nota – Se si intende eseguire un'installazione dal CD di installazione di Solaris 9, vedere i requisiti in "Requisiti per l'uso del CD di installazione di Solaris 9" a pagina 30.

Per l'installazione è richiesto quanto segue:

- Per l'installazione dal DVD, il DVD Solaris 9 *SPARC Platform Edition*
- Per l'installazione dal CD:
  - CD di installazione di Solaris 9 *Edizione per piattaforma SPARC*.
  - CD Solaris 9 Software 1 of 2 *SPARC Platform Edition*.
  - CD Solaris 9 Software 2 of 2 *SPARC Platform Edition* – Questo CD viene richiesto, se necessario, dal programma di installazione.
  - CD Solaris 9 *SPARC Platform Edition* Languages – Questo CD viene richiesto dal programma di installazione per il supporto di alcune lingue.

SPARC: Mappa delle attività: Esecuzione di un'installazione con Solaris Web Start

TABELLA 14–1 Esecuzione di un'installazione con Solaris Web Start: mappa delle attività

Operazione	Descrizione	Per istruzioni, vedere
Verifica dei requisiti di sistema.	Verificare che il sistema soddisfi i requisiti richiesti per l'installazione o l'aggiornamento con Solaris Web Start.	"Requisiti di sistema" a pagina 29
Acquisizione delle informazioni necessarie.	Seguire la lista di controllo e compilare il foglio di lavoro per controllare di avere tutte le informazioni necessarie per l'installazione di Solaris.	Capitolo 6
(Opzionale) Preconfigurazione delle informazioni sul sistema.	Usare il file `sysidcfg` o il servizio di denominazione per preconfigurare le informazioni sul sistema da installare (ad esempio, il parametro `locale`). Preconfigurando le informazioni sul sistema, non sarà necessario inserirle durante il processo di installazione.	Capitolo 7
(Solo aggiornamento) Preparazione per l'aggiornamento del sistema.	Eseguire un backup del sistema.	*System Administration Guide: Basic Administration*
(Opzionale) Preparazione del sistema per l'installazione in rete.	Per installare un sistema da un'immagine di rete di un DVD o di un CD remoto, è necessario configurarlo perché possa eseguire il boot e l'installazione da un server di installazione o di boot.	Capitolo 12
Installazione o aggiornamento.	Avviare il sistema e seguire i prompt per eseguire l'installazione o l'aggiornamento di Solaris.	"SPARC: Eseguire un'installazione o un aggiornamento con il programma Solaris Web Start" a pagina 133
(Solo aggiornamento) Attività post-aggiornamento.	Ripristinare le modifiche locali andate perdute durante l'aggiornamento.	"Ripristinare le modifiche locali dopo l'aggiornamento" a pagina 144

▼ SPARC: Eseguire un'installazione o un aggiornamento con il programma Solaris Web Start

1. **Decidere se si desidera installare il software dal DVD, dal CD o da un'immagine di rete.**
   - Se si sceglie di usare un lettore di DVD-ROM o di CD-ROM locale, inserire il DVD Solaris 9 *SPARC Platform Edition* o il CD di installazione di Solaris 9 *Edizione per piattaforma SPARC*.

- Se si sceglie di usare un'immagine di installazione in rete, spostarsi nella directory in cui risiedono i file di installazione. Se necessario, chiedere assistenza all'amministratore di sistema. Per maggiori informazioni sull'installazione dalla rete, vedere il Capitolo 11 o il Capitolo 12.

2. **Avviare il sistema.**

   - Se il sistema è nuovo, accenderlo.
   - Se si desidera installare o aggiornare un sistema esistente, arrestarlo.
     - Per eseguire il boot dal DVD o dal CD locale, digitare il comando seguente.

       ```
       ok boot cdrom [- nowin]
       ```

     - Per eseguire il boot da un server di installazione in rete, digitare il comando seguente.

       ```
       ok boot net [- nowin]
       ```

   nowin Specifica l'esecuzione di Solaris Web Start dalla riga di comando.

   Viene avviata l'installazione con Solaris Web Start.

3. **Se necessario, rispondere alle domande sulla configurazione del sistema.**

   - Se le informazioni sul sistema sono state preconfigurate, Solaris Web Start non le richiederà durante il processo di installazione.
   - Se le informazioni sul sistema non erano state preconfigurate, usare il "Foglio di lavoro per l'installazione" a pagina 46 o il "Foglio di lavoro per l'aggiornamento" a pagina 52 per rispondere alle domande del programma.

   Se si utilizza l'interfaccia grafica, dopo aver confermato le informazioni sulla configurazione del sistema vengono visualizzati il chiosco di installazione di Solaris Web Start e la finestra di benvenuto di Solaris. Se il sistema non dispone di memoria sufficiente, il chiosco non viene visualizzato.

FIGURA 14–1 Menu del chiosco di Solaris Web Start

È possibile fare clic su qualunque collegamento nel menu del chiosco.

Nota – In alcuni casi, il chiosco copre la finestra di dialogo. Per visualizzarla, scegliere "Disponi chiosco sullo sfondo".

Compare una schermata di domande sull'installazione.

4. **Decidere se si desidera riavviare il sistema automaticamente ed espellere il disco automaticamente. Fare clic su Avanti.**

   Compare una schermata per la scelta del supporto.

5. **Specificare il supporto utilizzato per l'installazione:**

   - Se occorre installare un archivio Solaris Flash, continuare.
   - Se *non* si desidera installare un archivio Solaris Flash, passare al Punto 6.

   a. **Inserire le informazioni richieste.**

Supporto selezionato	Prompt
DVD o CD	Inserire il disco contenente l'archivio Solaris Flash.
File system di rete	Specificare il percorso del file system di rete in cui si trova l'archivio Solaris Flash. Oppure, specificare il nome del file dell'archivio.
HTTP	Specificare l'URL e le informazioni sul proxy necessarie per accedere all'archivio Solaris Flash.
FTP	Specificare il server FTP e il percorso dell'archivio Solaris Flash. Specificare il nome utente e la password da usare per accedere al server FTP. Specificare le informazioni sul proxy richieste per accedere al server FTP.
Unità nastro locale	Specificare l'unità nastro locale e la posizione del nastro su cui si trova l'archivio Solaris Flash.

Se si è scelto di installare un archivio da un DVD, da un CD o da un server NFS, viene aperta una schermata per la selezione degli archivi Flash.

b. Per gli archivi memorizzati su un disco o su un server NFS, selezionare uno o più archivi Solaris Flash da installare.

c. Nella schermata di riepilogo, confermare gli archivi selezionati e fare clic su Avanti.

d. Nella schermata Additional Flash Archives, è possibile installare un archivio Solaris Flash aggiuntivo specificando il supporto in cui risiede. Se non si desidera installare altri archivi, selezionare Nessuno e fare clic su Avanti per continuare l'installazione. Passare al Punto 7.

6. Decidere se eseguire un'installazione iniziale o un aggiornamento.

Il programma Solaris Web Start determina se il sistema può essere aggiornato. È necessario disporre di un file system radice (/) Solaris. Per eseguire un aggiornamento usando il CD di installazione di Solaris 9, è necessario disporre di una slice di 512 Mbyte. Il programma Solaris Web Start verifica le condizioni necessarie e quindi aggiorna il sistema.

7. Seguire le istruzioni che compaiono sullo schermo per installare Solaris. Se NON si desidera installare un archivio Solaris Flash, è possibile installare prodotti software aggiuntivi.

Quando Solaris Web Start conclude l'installazione di Solaris, il sistema si riavvia automaticamente o richiede un riavvio manuale.

Al termine dell'installazione, i messaggi generati durante il processo vengono salvati in un file. I log di installazione si trovano nelle seguenti directory:

- `/var/sadm/system/logs`
- `/var/sadm/install/logs`

8. **Se si è eseguito un aggiornamento di Solaris, può essere necessario ripristinare alcune modifiche locali non preservate durante la procedura. Per istruzioni dettagliate, vedere "Ripristinare le modifiche locali dopo l'aggiornamento" a pagina 144.**

x86: Esecuzione di un'installazione o di un aggiornamento con il programma Solaris Web Start

Per installare l'ambiente operativo Solaris su un sistema x86 è possibile usare il programma Solaris Web Start disponibile sul DVD di Solaris 9 o sul CD di installazione di Solaris 9.

Nota – Se si intende eseguire un'installazione dal CD di installazione di Solaris 9, vedere i requisiti in "Requisiti per l'uso del CD di installazione di Solaris 9" a pagina 30.

I supporti necessari sono i seguenti:

- Per l'installazione dal DVD, usare il DVD Solaris 9 *x86 Platform Edition*
- Per l'installazione dal CD, usare i supporti seguenti:
  - CD di installazione di Solaris 9 *Edizione per piattaforma x86*
  - CD Solaris 9 Software 1 of 2 *x86 Platform Edition*
  - CD Solaris 9 Software 2 of 2 *x86 Platform Edition* – Questo CD viene richiesto, se necessario, dal programma di installazione.
  - CD Solaris 9 *x86 Platform Edition* Languages – Questo CD viene richiesto dal programma di installazione per il supporto di alcune lingue.

x86: Mappa delle attività: Esecuzione di un'installazione con Solaris Web Start

TABELLA 14–2 x86: Esecuzione di un'installazione con Solaris Web Start: mappa delle attività

Operazione	Descrizione	Per istruzioni, vedere
Verifica dei requisiti di sistema.	Verificare che il sistema soddisfi i requisiti richiesti per l'installazione o l'aggiornamento con Solaris Web Start.	"Requisiti di sistema" a pagina 29
Acquisizione delle informazioni necessarie.	Seguire la lista di controllo e compilare il foglio di lavoro per controllare di avere tutte le informazioni necessarie per l'installazione di Solaris.	Capitolo 6
(Solo aggiornamento) Preparazione per l'aggiornamento del sistema.	Eseguire un backup del sistema.	*System Administration Guide: Basic Administration*
(Opzionale) Preparazione del sistema per l'installazione in rete.	Per installare un sistema da un'immagine di rete remota del DVD Solaris 9 *x86 Platform Edition* o del CD Solaris 9 Software *x86 Platform Edition*, è necessario configurarlo in modo che esegua il boot e l'installazione da un server di installazione o di boot.	Capitolo 12
Installazione o aggiornamento.	Avviare il sistema e seguire i prompt per eseguire l'installazione o l'aggiornamento di Solaris.	"x86: Eseguire un'installazione o un aggiornamento con il programma Solaris Web Start" a pagina 138
(Solo aggiornamento) Attività post-aggiornamento.	Ripristinare le modifiche locali andate perdute durante l'aggiornamento.	"Ripristinare le modifiche locali dopo l'aggiornamento" a pagina 144

▼ x86: Eseguire un'installazione o un aggiornamento con il programma Solaris Web Start

1. **Decidere se si desidera installare il software dal DVD o dal CD o attraverso un'immagine di rete.**
   - Se si sceglie di usare un lettore di DVD-ROM o di CD-ROM locale, inserire il DVD Solaris 9 *x86 Platform Edition* o il CD di installazione di Solaris 9 *Edizione per piattaforma x86*.
   - Se si sceglie di usare un'immagine di installazione in rete, spostarsi nella directory in cui risiedono i file di installazione. Se necessario, chiedere assistenza all'amministratore di sistema. Per maggiori informazioni sull'installazione dalla rete, vedere il Capitolo 11 o il Capitolo 12.

2. **Decidere in che modo avviare il sistema.**

   - Se si desidera eseguire il boot dal DVD di Solaris 9 o dal CD di installazione di Solaris 9, inserire il disco appropriato. Il BIOS del sistema deve supportare il boot da un DVD o da un CD.
   - Se si desidera eseguire il boot dalla rete, usare l'ambiente di boot PXE (Preboot Execution Environment). Il sistema deve supportare il PXE. Per abilitare il sistema all'uso del PXE, usare il tool di configurazione del BIOS o quello della scheda di rete.
   - Se si desidera eseguire il boot da un dischetto, inserire il dischetto Solaris 9 Device Configuration Assistant *x86 Platform Edition* nel sistema.

   Nota – Il Device Configuration Assistant può essere copiato su un dischetto nei seguenti modi:

   - Copiare il software su un dischetto dal DVD Solaris 9 *x86 Platform Edition* o dal CD Solaris 9 Software 2 of 2 *x86 Platform Edition* usando la procedura descritta nell'Appendice I.
   - Scaricare e copiare il software su un dischetto dal sito della Solaris Developer Connection, all'indirizzo `soldc.sun.com/support/drivers/dca_diskettes`.

   ---

3. **Per avviare il sistema, spegnerlo e riaccenderlo.**

   Vengono eseguiti un controllo della memoria e una procedura di rilevazione dell'hardware. Lo schermo viene aggiornato.

4. **Quando compare la schermata del Solaris Device Configuration Assistant, premere F2_Continue.**

   Compare la schermata di enumerazione dei bus con il messaggio:

   ```
   Determining bus types and gathering hardware configuration data ...
   ```

   Compare la schermata di scansione dei dispositivi. I dispositivi del sistema vengono rilevati. Al termine della scansione, compare una schermata che presenta i dispositivi identificati.

5. **Determinare se occorra modificare o meno le informazioni visualizzate.**

   - Per continuare senza modifiche, premere F2_Continue.
   - Selezionare le informazioni da modificare e premere F4.

   Viene aperta una schermata indicante i driver che vengono caricati per il boot del sistema. Dopo alcuni secondi compare la schermata di boot di Solaris.

6. **In questa schermata, scegliere se eseguire il boot dal DVD, dal CD, dalla rete o dal disco e premere F2_Continue.**

   Il programma Solaris Web Start verifica che il disco di boot predefinito soddisfi i requisiti per l'installazione o l'aggiornamento del sistema.

Nota – Per eseguire l'installazione dal CD di installazione di Solaris 9 sono richieste diverse condizioni particolari. Se il sistema non soddisfa questi requisiti, usare il programma Solaris Web Start dal DVD o da un'immagine di installazione in rete, oppure usare il programma `suninstall` di Solaris o il metodo JumpStart personalizzato. I requisiti richiesti sono i seguenti:

- Il BIOS e il driver SCSI per il disco di boot predefinito devono supportare l'indirizzamento a blocchi logici (LBA).
- Se il disco di boot predefinito del sistema non contiene una partizione `fdisk` Solaris, viene chiesto di crearne una. Viene chiesto se si desidera eseguire `fdisk` e creare una partizione `fdisk` Solaris. Rispondendo affermativamente, viene aperta l'interfaccia utente di `fdisk` da cui è possibile aggiungere manualmente una partizione `fdisk` Solaris. Rispondendo negativamente, il programma di installazione si interrompe.
- Se il disco di boot predefinito non contiene una partizione di boot x86, il programma Solaris Web Start la crea automaticamente da una parte della partizione `fdisk` Solaris. I dati presenti nella partizione `fdisk` Solaris vengono eliminati in modo permanente. Questa partizione non può essere creata manualmente. Rispondendo affermativamente alla richiesta di formattazione del disco, la partizione viene creata dalla partizione `fdisk` Solaris. Rispondendo negativamente, occorrerà scegliere un altro metodo di installazione.
- Se si desidera preservare una partizione di servizio esistente, selezionare la configurazione predefinita quando Solaris Web Start offre la possibilità di personalizzare le partizioni `fdisk` sul disco di boot.
- Nelle fasi successive dell'installazione sarà possibile creare, modificare o eliminare le partizioni. Tuttavia, una volta create la partizione `fdisk` Solaris e la partizione di boot x86, il disco viene bloccato e non può più essere modificato. Se si dispone di più dischi, è possibile modificarli dalla schermata `fdisk`.

Il programma Solaris Web Start verifica la presenza dei requisiti sul disco di boot predefinito e richiede le informazioni di configurazione necessarie.

7. **Se necessario, rispondere alle domande sulla configurazione del sistema.**
   - Se le informazioni sul sistema erano state preconfigurate, passare al Punto 8.
   - Se le informazioni sul sistema non erano state preconfigurate, usare il "Foglio di lavoro per l'installazione" a pagina 46 o il "Foglio di lavoro per l'aggiornamento" a pagina 52 per rispondere alle domande del programma.

   Dopo alcuni secondi compare la schermata del programma di installazione di Solaris.
8. **Nella schermata di installazione, premere F2_Continue.**

Compare la schermata di introduzione a kdmconfig.

9. **Determinare se la memoria del sistema è sufficiente per l'uso della GUI.**

   - In caso affermativo, premere F2_Continue.
   - Se la memoria è insufficiente, premete F4_Bypass per procedere dalla riga di comando.

   Compare la videata di kdmconfig per la visualizzazione e la modifica del sistema a finestre.

   Se l'utility kdmconfig non riesce a rilevare il driver video, viene selezionato il driver VGA 640x480. Con questo driver non è possibile visualizzare l'interfaccia grafica di Solaris Web Start. Viene perciò visualizzata l'interfaccia basata sulla riga di comando. Per usare la GUI di Solaris Web Start, usare l'utility kdmconfig per selezionare il driver video corretto per il sistema.

10. **(Opzionale) Esaminare le informazioni di configurazione presentate da kdmconfig e, se necessario, apportare le modifiche desiderate.**

11. **Al termine, selezionare "No changes needed – Test/Save and Exit" e premere F2_Continue.**

    Compare la schermata di kdmconfig per il test della configurazione del sistema a finestre.

12. **Premere F2_Continue.**

    Lo schermo viene aggiornato e compare la schermata di kdmconfig con la tavolozza di colori e disegni per la prova del sistema a finestre.

13. **Spostare il puntatore e verificare che i colori della tavolozza vengano visualizzati correttamente.**

    - Se i colori non vengono visualizzati correttamente, fare clic su No. Se possibile, premere un tasto o attendere che `kdmconfig` chiuda automaticamente la schermata di prova del sistema a finestre. Ripetere la procedura dal Punto 10 al Punto 13 finché i colori non vengono visualizzati correttamente e il puntatore non si sposta in modo appropriato.
    - Se i colori compaiono correttamente, fare clic su Yes.

    Compare la finestra del chiosco di installazione di Solaris Web Start. Se il sistema non dispone di memoria sufficiente, il chiosco non viene visualizzato.

FIGURA 14–2 Menu del chiosco di Solaris Web Start

È possibile fare clic su qualunque collegamento nel menu del chiosco.

Nota – In alcuni casi, il chiosco copre la finestra di dialogo. Per visualizzarla, scegliere "Disponi chiosco sullo sfondo".

---

14. **Se necessario, rispondere alle domande restanti sulla configurazione del sistema.**

    Compare una schermata di domande sull'installazione.

15. **Decidere se si desidera riavviare il sistema automaticamente ed espellere il disco automaticamente. Fare clic su Avanti.**

Nota – Se si utilizza il PXE dalla rete, selezionare il riavvio manuale. Occorre evitare che il sistema effettui il reboot dalla rete. Per disabilitare il boot dalla rete, durante il reboot usare il tool di configurazione del BIOS o della scheda di rete.

Compare una schermata per la scelta del supporto.

16. Specificare il supporto utilizzato per l'installazione:

- Se occorre installare un archivio Solaris Flash, continuare.
- Se *non* si desidera installare un archivio Solaris Flash, passare al Punto 17.

a. Inserire le informazioni richieste.

Supporto selezionato	Prompt
DVD o CD	Inserire il disco contenente l'archivio Solaris Flash.
File system di rete	Specificare il percorso del file system di rete in cui si trova l'archivio Solaris Flash. Oppure, specificare il nome del file dell'archivio.
HTTP	Specificare l'URL e le informazioni sul proxy necessarie per accedere all'archivio Solaris Flash.
FTP	Specificare il server FTP e il percorso dell'archivio Solaris Flash. Specificare il nome utente e la password da usare per accedere al server FTP. Specificare le informazioni sul proxy richieste per accedere al server FTP.
Unità nastro locale	Specificare l'unità nastro locale e la posizione del nastro su cui si trova l'archivio Solaris Flash.

Se si è scelto di installare un archivio da un DVD, da un CD o da un server NFS, viene aperta una schermata per la selezione degli archivi Flash.

b. Per gli archivi memorizzati su un disco o su un server NFS, selezionare uno o più archivi Solaris Flash da installare.

c. Nella schermata di riepilogo, confermare gli archivi selezionati e fare clic su Avanti.

d. Nella schermata Additional Flash Archives, è possibile installare un archivio Solaris Flash aggiuntivo specificando il supporto in cui risiede. Se non si desidera installare altri archivi, selezionare Nessuno e fare clic su Avanti per continuare l'installazione. Completare l'installazione.

Quando Solaris Web Start conclude l'installazione di Solaris, il sistema si riavvia automaticamente o richiede un riavvio manuale.

Al termine dell'installazione, le informazioni di log vengono salvate in un file. I log di installazione si trovano nelle seguenti directory:

- `/var/sadm/system/logs`
- `/var/sadm/install/logs`

17. Decidere se eseguire un'installazione iniziale o un aggiornamento.

Il programma Solaris Web Start determina se il sistema può essere aggiornato. È necessario disporre di un file system radice (/) Solaris. Per eseguire un

aggiornamento usando il CD di installazione di Solaris 9, è necessario disporre di una slice di 512 Mbyte. Il programma Solaris Web Start verifica le condizioni necessarie e quindi aggiorna il sistema.

Nota – Ripristinando la partizione di servizio sul sistema prima di avviare l'installazione, è possibile che non si riesca ad aggiornare l'ambiente operativo Solaris.

---

18. **Seguire le istruzioni visualizzate per installare Solaris e altri prodotti software sul sistema.**

    Quando Solaris Web Start conclude l'installazione di Solaris, il sistema si riavvia automaticamente o richiede un riavvio manuale.

    Al termine dell'installazione, le informazioni di log vengono salvate in un file. I log di installazione si trovano nelle seguenti directory:

    - `/var/sadm/system/logs`
    - `/var/sadm/install/logs`

19. **Se si è eseguito un aggiornamento di Solaris, può essere necessario ripristinare alcune modifiche locali non preservate durante la procedura. Per istruzioni dettagliate, vedere "Ripristinare le modifiche locali dopo l'aggiornamento" a pagina 144.**

Attività post-installazione e post-aggiornamento con Solaris Web Start

Dopo aver installato o aggiornato l'ambiente operativo Solaris, può essere necessario eseguire le operazioni qui descritte.

▼ Ripristinare le modifiche locali dopo l'aggiornamento

Quando si esegue un aggiornamento, il programma Solaris Web Start preserva le modifiche locali precedentemente impostate sul sistema nella nuova release di Solaris. In alcuni casi, tuttavia, questa procedura non può essere eseguita. Al termine dell'aggiornamento, perciò, può essere necessario ripristinare alcune modifiche non preservate.

Avvertenza – Se queste modifiche non vengono ripristinate, è possibile che il sistema non riesca a eseguire il boot.

1. **Per determinare se occorre ripristinare alcune modifiche locali non preservate da Solaris Web Start, esaminare il contenuto del file seguente.**

   ```
   /a/var/sadm/system/data/upgrade_cleanup
   ```

2. **Ripristinare le modifiche locali non preservate.**

3. **Riavviare il sistema.**

   ```
   # reboot
   ```

CAPITOLO 15

Uso del programma `suninstall` di Solaris (procedure)

Questo capitolo spiega come usare il programma `suninstall` di Solaris disponibile sul CD Solaris 9 Software 1 of 2 per installare o aggiornare l'ambiente operativo Solaris.

- "Programma `suninstall` di Solaris" a pagina 147
- "SPARC: Esecuzione di un'installazione o di un aggiornamento con il Programma `suninstall` di Solaris" a pagina 148
- "x86: Esecuzione di un'installazione o di un aggiornamento con il programma `suninstall` di Solaris" a pagina 151
- "Operazioni da eseguire dopo l'aggiornamento con il programma `suninstall` di Solaris" a pagina 158

Programma `suninstall` di Solaris

Il programma `suninstall` di Solaris può essere eseguito direttamente dalla riga di comando. Per i sistemi x86, il Device Configuration Assistant è incluso nel programma `suninstall` di Solaris. Per la sua esecuzione sono richiesti un lettore di CD-ROM locale o remoto o una connessione di rete, una tastiera e un monitor. Il programma `suninstall` di Solaris può anche essere utilizzato con il comando `tip`. Per maggiori informazioni, vedere la pagina man `tip`(1).

Nota – Per spostarsi nel testo, usare Control-U per passare alla pagina precedente e Control-D per passare alla pagina successiva.

SPARC: Esecuzione di un'installazione o di un aggiornamento con il Programma `suninstall` di Solaris

Il programma `suninstall` di Solaris, disponibile sul CD Solaris 9 Software 1 of 2, permette sia di installare che di aggiornare l'ambiente operativo Solaris su un sistema SPARC. Non permette invece di installare altri prodotti software.

Sono richiesti i seguenti CD:

- CD Solaris 9 Software 1 of 2 *SPARC Platform Edition*.
- CD Solaris 9 Software 2 of 2 *SPARC Platform Edition* – Questo CD viene richiesto, se necessario, dal programma di installazione.
- CD Solaris 9 *SPARC Platform Edition* Languages – Questo CD viene richiesto dal programma di installazione per il supporto di alcune lingue.

SPARC: Mappa delle attività: Esecuzione di un'installazione con il Programma `suninstall` di Solaris

TABELLA 15–1 SPARC: Mappa delle attività: Esecuzione di un'installazione con il Programma `suninstall` di Solaris

Operazione	Descrizione	Per istruzioni, vedere
Acquisizione delle informazioni necessarie.	Seguire la lista di controllo e compilare il foglio di lavoro per controllare di avere tutte le informazioni necessarie per l'installazione di Solaris.	Capitolo 6
(Solo aggiornamento) Preparazione per l'aggiornamento del sistema.	Eseguire un backup del sistema.	*System Administration Guide: Basic Administration*
(Opzionale) Preconfigurazione delle informazioni sul sistema.	Usare il file `sysidcfg` o il servizio di denominazione per preconfigurare le informazioni sul sistema da installare (ad esempio, il parametro `locale`). In questo modo, tali informazioni non verranno richieste nel corso dell'installazione.	Capitolo 7

TABELLA 15–1 SPARC: Mappa delle attività: Esecuzione di un'installazione con il Programma `suninstall` di Solaris *(Continua)*

Operazione	Descrizione	Per istruzioni, vedere
(Opzionale) Preparazione del sistema per l'installazione in rete.	Per installare un sistema da un'immagine di rete remota del CD Solaris 9 Software *SPARC Platform Edition*, è necessario configurarlo perché possa eseguire il boot e l'installazione da un server di installazione o di boot.	Capitolo 12
Installazione o aggiornamento.	Avviare il sistema e seguire i prompt per eseguire l'installazione o l'aggiornamento di Solaris.	"SPARC: Eseguire un'installazione o un aggiornamento con il Programma `suninstall` di Solaris" a pagina 149
(Solo aggiornamento) Attività post-aggiornamento.	Ripristinare le modifiche locali andate perdute durante l'aggiornamento.	"Operazioni da eseguire dopo l'aggiornamento con il programma `suninstall` di Solaris" a pagina 158

▼ SPARC: Eseguire un'installazione o un aggiornamento con il Programma `suninstall` di Solaris

1. **Decidere se si desidera installare il software dal CD o attraverso un'immagine di rete.**
   - Se si sceglie di usare il CD-ROM, inserire il CD Solaris 9 Software 1 of 2 *SPARC Platform Edition*
   - Se si sceglie di usare un'immagine di installazione in rete, spostarsi nella directory in cui si trovano i file di installazione, come indicato nell'esempio seguente. Se necessario, chiedere assistenza all'amministratore di sistema. Il comando seguente è un esempio.

     ```
     % cd /net/server-inst/export/s9/sparc
     ```

2. **Avviare il sistema.**
   - Se il sistema è nuovo, accenderlo.
   - Se si desidera installare o aggiornare un sistema esistente, arrestarlo.
     - Per eseguire il boot dal CD locale, digitare il comando seguente.

       ```
       ok boot cdrom
       ```

     - Per eseguire il boot da un server di installazione in rete, digitare il comando seguente.

       ```
       ok boot net
       ```

Il programma `suninstall` di Solaris viene avviato.

3. **Se necessario, rispondere alle domande sulla configurazione del sistema.**

   Se le informazioni sul sistema sono state preconfigurate, il programma `suninstall` di Solaris non le richiederà durante il processo di installazione.

   Se le informazioni sul sistema non erano state preconfigurate, usare il "Foglio di lavoro per l'installazione" a pagina 46 o il "Foglio di lavoro per l'aggiornamento" a pagina 52 per rispondere alle domande del programma.

4. **Seguire le istruzioni che compaiono sullo schermo per installare Solaris sul sistema.**

   - Se *non* si desidera installare un archivio Solaris Flash, completare l'installazione. Se occorre eseguire un aggiornamento o è necessario installare altri software, passare al Punto 5.

     Una volta completata l'installazione di Solaris, il sistema si riavvia automaticamente o chiede di eseguire manualmente il reboot.

     Al termine dell'installazione, le informazioni di log vengono salvate in un file. I log di installazione si trovano nelle seguenti directory:

     - `/var/sadm/system/logs`
     - `/var/sadm/install/logs`
   - Se occorre installare un archivio Solaris Flash, continuare.

   a. **Nella schermata del metodo di recupero dell'archivio Flash, selezionare la posizione dell'archivio Solaris Flash.**

      Il programma `suninstall` di Solaris chiede di procedere in base al supporto selezionato.

   b. **Inserire le informazioni richieste.**

Supporto selezionato	Prompt
HTTP	Specificare l'URL e le informazioni sul proxy necessarie per accedere all'archivio Solaris Flash.
FTP	Specificare il server FTP e il percorso dell'archivio Solaris Flash. Specificare il nome utente e la password da usare per accedere al server FTP. Specificare le informazioni sul proxy richieste per accedere al server FTP.
File system di rete	Specificare il percorso del file system di rete in cui si trova l'archivio Solaris Flash. Oppure, specificare il nome del file dell'archivio.
File locale	Specificare il percorso del file system locale in cui si trova l'archivio Solaris Flash.

Supporto selezionato	Prompt
Unità nastro locale	Specificare l'unità nastro locale e la posizione del nastro su cui si trova l'archivio Solaris Flash.
Dispositivo locale	Specificare il dispositivo locale, il percorso dell'archivio Solaris Flash e il tipo di file system in cui si trova l'archivio Solaris Flash.

c. Nella schermata di selezione degli archivi Flash, si può scegliere di installare altri archivi Solaris Flash selezionando Nuovo. Se non si desidera installare altri archivi, premere Continua per completare l'installazione.

Quando il programma `suninstall` di Solaris conclude l'installazione di Solaris, il sistema si riavvia automaticamente o richiede un riavvio manuale.

Al termine dell'installazione, le informazioni di log vengono salvate in un file. I log di installazione si trovano nelle seguenti directory:

- `/var/sadm/system/logs`
- `/var/sadm/install/logs`

5. **Se si è eseguito un aggiornamento di Solaris, può essere necessario ripristinare alcune modifiche locali non preservate durante la procedura. Per istruzioni dettagliate, vedere "Operazioni da eseguire dopo l'aggiornamento con il programma `suninstall` di Solaris" a pagina 158.**

6. **(Opzionale) Per installare altri prodotti software, vedere il manuale** *System Administration Guide: Basic Administration***.**

x86: Esecuzione di un'installazione o di un aggiornamento con il programma `suninstall` di Solaris

Il programma `suninstall` di Solaris, disponibile sul CD Solaris 9 Software 1 of 2, permette sia di installare che di aggiornare l'ambiente operativo Solaris su un sistema x86. Non permette invece di installare altri prodotti software.

Sono richiesti i seguenti CD:

- CD Solaris 9 Software 1 of 2 *x86 Platform Edition*.
- CD Solaris 9 Software 2 of 2 *x86 Platform Edition* – Questo CD viene richiesto, se necessario, dal programma di installazione.
- CD Solaris 9 *x86 Platform Edition* Languages – Questo CD viene richiesto dal programma di installazione per il supporto di alcune lingue.

x86: Esecuzione di un'installazione con `suninstall`: mappa delle attività

TABELLA 15–2 x86: Esecuzione di un'installazione interattiva: mappa delle attività

Operazione	Descrizione	Per istruzioni, vedere
Acquisizione delle informazioni necessarie.	Seguire la lista di controllo e compilare il foglio di lavoro per controllare di avere tutte le informazioni necessarie per l'installazione di Solaris.	Capitolo 6
(Solo aggiornamento) Preparazione per l'aggiornamento del sistema.	Eseguire un backup del sistema.	*System Administration Guide: Basic Administration*
(Opzionale) Preconfigurazione delle informazioni sul sistema.	Se si utilizza il file `sysidcfg` o il servizio di denominazione per preconfigurare le informazioni sul sistema da installare (ad esempio, il parametro `locale`), queste informazioni non verranno richieste durante il processo di installazione.	Capitolo 7
(Opzionale) Preparazione del sistema per l'installazione in rete.	Per installare un sistema da un'immagine di rete remota del CD Solaris 9 Software *x86 Platform Edition*, è necessario configurarlo perché possa eseguire il boot e l'installazione da un server di installazione o di boot.	Capitolo 12
Installazione o aggiornamento.	Avviare il sistema e seguire i prompt per eseguire l'installazione o l'aggiornamento di Solaris.	"x86: Eseguire un'installazione o un aggiornamento con il Programma `suninstall` di Solaris" a pagina 152
(Solo aggiornamento) Attività post-aggiornamento.	Ripristinare le modifiche locali andate perdute durante l'aggiornamento.	"Operazioni da eseguire dopo l'aggiornamento con il programma `suninstall` di Solaris" a pagina 158

▼ x86: Eseguire un'installazione o un aggiornamento con il Programma `suninstall` di Solaris

1. **Decidere se si desidera installare il software dal CD o attraverso un'immagine di rete.**
   - Se si sceglie di usare il CD-ROM, inserire il CD Solaris 9 Software 1 of 2 *x86 Platform Edition*
   - Se si sceglie di usare un'immagine di rete, spostarsi nella directory in cui risiede il supporto di installazione. Se necessario, chiedere assistenza all'amministratore di sistema. Il comando seguente è un esempio.

```
% cd /net/install-svr/export/s9/x86
```

2. **Decidere in che modo avviare il sistema.**

   - Se si sceglie di eseguire il boot dal CD di installazione di Solaris 9, inserire il CD. Il BIOS del sistema deve supportare il boot da un CD.
   - Se si desidera eseguire il boot dalla rete, usare l'ambiente di boot PXE (Preboot Execution Environment). Il sistema deve supportare il PXE. Per abilitare il sistema all'uso del PXE, usare il tool di configurazione del BIOS o quello della scheda di rete.
   - Se si desidera eseguire il boot da un dischetto, inserire il dischetto Solaris 9 Device Configuration Assistant *x86 Platform Edition* nel sistema.

   Solo x86 – Il Device Configuration Assistant può essere copiato su un dischetto nei seguenti modi:

   - Copiare il software su un dischetto dal DVD Solaris 9 *x86 Platform Edition* o dal CD Solaris 9 Software 2 of 2 *x86 Platform Edition* usando la procedura descritta nell'Appendice I.
   - Scaricare e copiare il software su un dischetto dal sito della Solaris Developer Connection, all'indirizzo soldc.sun.com/support/drivers/dca_diskettes.

   ---

3. **Per avviare il sistema, spegnerlo e riaccenderlo.**

   Vengono eseguiti un controllo della memoria e una procedura di rilevazione dell'hardware. Lo schermo viene aggiornato.

   - Se si utilizzano il CD Solaris 9 Software 1 of 2 *x86 Platform Edition* e il CD Solaris 9 Software 2 of 2 *x86 Platform Edition*, compare il messaggio seguente.

     ```
     SunOS - x86 Platform Edition   Primary Boot Subsystem, vsn 2.0
     ```

     Compare quindi una serie di informazioni simili alle seguenti.

     ```
     SunOS Secondary Boot version 3.00


                 Solaris x86 Platform Edition Booting System


     Running Configuration Assistant...
     ```

   - Se si utilizza l'ambiente PXE per eseguire il boot dalla rete, compare il messaggio seguente.

     ```
     Solaris network boot...
     ```

     Compaiono quindi le seguenti informazioni.

```
SunOS Secondary Boot version 3.00

            Solaris x86 Platform Edition Booting System

Running Configuration Assistant...
```

- Se si utilizza il dischetto Solaris 9 Device Configuration Assistant *x86 Platform Edition*, compaiono le informazioni seguenti.

```
Solaris Boot Sector                         Version 1
```

Compaiono quindi le seguenti informazioni.

```
Solaris for x86 - FCS DCB                    Version 1.242




                        loading /solaris/boot.bin
```

Lo schermo viene aggiornato e compaiono informazioni simili alle seguenti.

```
SunOS Secondary Boot version 3.00

            Solaris x86 Platform Edition Booting System

Running Configuration Assistant...
```

4. **Quando compare la schermata del Solaris Device Configuration Assistant, premere F2_Continue.**

   Compare la schermata di enumerazione dei bus con il messaggio:

   ```
   Determining bus types and gathering hardware configuration data ...
   ```

   Compare la schermata di scansione dei dispositivi. I dispositivi del sistema vengono rilevati. Al termine della scansione, compare una schermata che presenta i dispositivi identificati.

5. **Determinare se occorra modificare o meno le informazioni visualizzate.**

   - Per continuare senza modifiche, premere F2_Continue.
   - Selezionare le informazioni da modificare e premere F4.

   Viene aperta una schermata indicante i driver che vengono caricati per il boot del sistema. Dopo alcuni secondi compare la schermata di boot di Solaris.

6. **In questa schermata, scegliere se eseguire il boot dal CD, dalla rete o dal disco e premere F2_Continue.**

Il programma `suninstall` di Solaris verifica che il disco di boot predefinito soddisfi i requisiti per l'installazione o l'aggiornamento del sistema.

Nota – Se si desidera preservare una partizione di servizio presente sul sistema, scegliere l'opzione appropriata dalla schermata di creazione della partizione `fdisk` di Solaris. Per maggiori informazioni su come preservare la partizione di servizio, vedere "x86: Nuovo layout delle partizioni del disco di boot predefinito" a pagina 33.

Ripristinando la partizione di servizio sul sistema prima di avviare l'installazione, è possibile che non si riesca ad aggiornare l'ambiente operativo Solaris.

---

7. **Se necessario, rispondere alle domande sulla configurazione del sistema.**
   - Se le informazioni sul sistema erano state preconfigurate, passare al Punto 8.
   - Se le informazioni sul sistema non erano state preconfigurate, usare il "Foglio di lavoro per l'installazione" a pagina 46 o il "Foglio di lavoro per l'aggiornamento" a pagina 52 per rispondere alle domande del programma.

   Dopo alcuni secondi compare la schermata del programma di installazione di Solaris.

8. **Premere F2_Continue.**

   Compare la schermata di introduzione a kdmconfig.

9. **Premere F2_Continue.**

   Compare la videata di kdmconfig per la visualizzazione e la modifica del sistema a finestre.

10. **(Opzionale) Esaminare le informazioni di configurazione presentate da kdmconfig e, se necessario, apportare le modifiche desiderate.**

11. **Al termine, selezionare "No changes needed - Test/Save and Exit" e premere F2_Continue.**

    Compare la schermata di kdmconfig per il test della configurazione del sistema a finestre.

12. **Premere F2_Continue.**

    Lo schermo viene aggiornato e compare la schermata di kdmconfig con la tavolozza di colori e disegni per la prova del sistema a finestre.

13. **Spostare il puntatore e verificare che i colori della tavolozza vengano visualizzati correttamente.**
    - Se i colori non vengono visualizzati correttamente, fare clic su No. Se possibile, premere un tasto o attendere che `kdmconfig` chiuda automaticamente la schermata di prova del sistema a finestre. Ripetere la procedura dal Punto 10 al

Punto 13 finché i colori non vengono visualizzati correttamente e il puntatore non si sposta in modo appropriato.

- Se i colori compaiono correttamente, fare clic su Yes.

Il programma `suninstall` di Solaris viene avviato.

14. Se necessario, rispondere alle domande restanti sulla configurazione del sistema.

- Se le informazioni sul sistema sono state preconfigurate, il programma `suninstall` di Solaris non le richiederà durante il processo di installazione.
- Se le informazioni sul sistema non erano state preconfigurate, usare il "Foglio di lavoro per l'installazione" a pagina 46 o il "Foglio di lavoro per l'aggiornamento" a pagina 52 per rispondere alle domande del programma.

15. Decidere se si desidera riavviare il sistema automaticamente ed espellere il disco automaticamente.

Nota – Se si utilizza il PXE dalla rete, selezionare il riavvio manuale. Occorre evitare che il sistema effettui il reboot dalla rete. Per disabilitare il boot dalla rete, durante il reboot usare il tool di configurazione del BIOS o della scheda di rete.

---

16. Seguire le istruzioni che compaiono sullo schermo per installare Solaris sul sistema.

- Se *non* si desidera installare un archivio Solaris Flash, completare l'installazione. Se occorre eseguire un aggiornamento o è necessario installare altri software, passare al Punto 17.

  Quando il programma `suninstall` di Solaris conclude l'installazione di Solaris, il sistema si riavvia automaticamente o richiede un riavvio manuale.

  Al termine dell'installazione, le informazioni di log vengono salvate in un file. I log di installazione si trovano nelle seguenti directory:

  - `/var/sadm/system/logs`
  - `/var/sadm/install/logs`

- Se occorre installare un archivio Solaris Flash, continuare.

a. Nella schermata del metodo di recupero dell'archivio Flash, selezionare la posizione dell'archivio Solaris Flash.

Il programma `suninstall` di Solaris chiede di procedere in base al supporto selezionato.

b. Inserire le informazioni richieste.

Supporto selezionato	Prompt
HTTP	Specificare l'URL e le informazioni sul proxy necessarie per accedere all'archivio Solaris Flash.
FTP	Specificare il server FTP e il percorso dell'archivio Solaris Flash. Specificare il nome utente e la password da usare per accedere al server FTP. Specificare le informazioni sul proxy richieste per accedere al server FTP.
File system di rete	Specificare il percorso del file system di rete in cui si trova l'archivio Solaris Flash. Oppure, specificare il nome del file dell'archivio.
File locale	Specificare il percorso del file system locale in cui si trova l'archivio Solaris Flash.
Unità nastro locale	Specificare l'unità nastro locale e la posizione del nastro su cui si trova l'archivio Solaris Flash.
Dispositivo locale	Specificare il dispositivo locale, il percorso dell'archivio Solaris Flash e il tipo di file system in cui si trova l'archivio Solaris Flash.

c. Nella schermata di selezione degli archivi Flash, si può scegliere di installare altri archivi Solaris Flash selezionando Nuovo. Se non si desidera installare altri archivi, premere Continua per completare l'installazione.

Quando il programma `suninstall` di Solaris conclude l'installazione di Solaris, il sistema si riavvia automaticamente o richiede un riavvio manuale.

Al termine dell'installazione, le informazioni di log vengono salvate in un file. I log di installazione si trovano nelle seguenti directory:

- `/var/sadm/system/logs`
- `/var/sadm/install/logs`

17. Se si è eseguito un aggiornamento di Solaris, può essere necessario ripristinare alcune modifiche locali non preservate durante la procedura. Per istruzioni dettagliate, vedere "Operazioni da eseguire dopo l'aggiornamento con il programma `suninstall` di Solaris" a pagina 158.

18. (Opzionale) Per installare altri prodotti software, vedere il manuale *System Administration Guide: Basic Administration***.**

Operazioni da eseguire dopo l'aggiornamento con il programma `suninstall` di Solaris

Quando si esegue un aggiornamento, il programma `suninstall` di Solaris preserva le modifiche locali precedentemente impostate sul sistema nella nuova release di Solaris. In alcuni casi, tuttavia, questa procedura non può essere eseguita. Al termine dell'aggiornamento, perciò, può essere necessario ripristinare alcune modifiche non preservate.

Avvertenza – Se queste modifiche non vengono ripristinate, è possibile che il sistema non riesca a eseguire il boot.

▼ Ripristinare le modifiche locali dopo l'aggiornamento

1. **Per determinare se occorre ripristinare alcune modifiche locali non preservate dal programma `suninstall` di Solaris, esaminare il contenuto del file seguente.**

   `/a/var/sadm/system/data/upgrade_cleanup`

2. **Ripristinare le modifiche locali non preservate.**

3. **Riavviare il sistema.**

   ```
   # reboot
   ```

CAPITOLO 16

Funzione di installazione Solaris Flash

In questa sezione viene spiegato come creare gli archivi Solaris Flash e come utilizzarli per installare l'ambiente operativo Solaris su più sistemi.

Capitolo 17	Dopo un'introduzione generale, vengono fornite informazioni utili per pianificare la creazione e l'installazione degli archivi Solaris Flash.
Capitolo 18	Sono fornite istruzioni dettagliate per la creazione degli archivi Solaris Flash.
Capitolo 19	Contiene rimandi alle istruzioni per l'uso degli archivi Solaris Flash per l'installazione dei sistemi. Contiene inoltre le istruzioni per l'amministrazione degli archivi.
Capitolo 20	Descrive la sintassi e le opzioni del comando `flar create`. Vengono descritte le parole chiave utilizzate per gli archivi Solaris Flash.

CAPITOLO 17

Solaris Flash (descrizione e pianificazione)

In questo capitolo viene fornita un'introduzione alla funzione di installazione Solaris Flash. Vengono inoltre fornite le informazioni necessarie per pianificare un'installazione con Solaris Flash nel proprio ambiente.

- "Introduzione a Solaris Flash" a pagina 161
- "Pianificazione dell'installazione con Solaris Flash" a pagina 166

Introduzione a Solaris Flash

La funzione Solaris Flash permette di usare un'unica installazione di riferimento dell'ambiente operativo Solaris su un sistema denominato master. Successivamente, tale installazione può essere replicata su altri sistemi denominati cloni. Per replicare un sistema clone, è possibile eseguire un'installazione iniziale Solaris Flash che sovrascriva tutti i file del sistema, oppure eseguire un aggiornamento Solaris Flash che agisca solo sulle differenze tra due immagini del sistema. Un aggiornamento differenziale modifica solo i file specificati e agisce solo sui sistemi che contengono lo stesso software dell'immagine master originale.

Installazione iniziale di un sistema clone

L'installazione iniziale di un sistema master con un archivio Solaris Flash può essere eseguita con qualunque metodo di installazione: Solaris Web Start, programma `suninstall` di Solaris, metodo JumpStart personalizzato o Solaris Live Upgrade. Questo processo sovrascrive tutti i file. L'installazione Solaris Flash è un processo in cinque fasi.

1. Installazione del sistema master. Selezionare un sistema e usare uno qualunque dei metodi disponibili per installarvi Solaris e gli altri prodotti software.

2. (Opzionale) Preparare gli script di personalizzazione da usare per riconfigurare o personalizzare il sistema clone prima o dopo l'installazione.
3. Creazione dell'archivio Solaris Flash. L'archivio Solaris Flash contiene una copia di tutti i file del sistema master, a meno che non si scelga di escludere alcuni file non essenziali.
4. Installazione dell'archivio Solaris Flash sui sistemi clone. Il sistema master e il clone devono avere la stessa architettura del kernel.

   Quando si installa l'archivio Solaris Flash su un sistema, tutti i file dell'archivio vengono copiati su quel sistema. Il sistema così installato presenta la stessa configurazione del sistema master originale; per questa ragione è denominato sistema clone. Sono possibili alcuni interventi di personalizzazione attraverso l'uso di script.
5. (Opzionale) Salvare una copia dell'immagine master. Per poter creare in futuro un archivio differenziale, sarà necessario disporre di un'immagine master identica a quella installata sui sistemi clone.

Per istruzioni dettagliate, vedere "Installazione del sistema master" a pagina 177.

La Figura 17–1 mostra un'installazione iniziale di sistemi clone. Tutti i file vengono sovrascritti.



◯ System mit einem beliebigen Betriebssystem

△ System ohne Betriebssystem

☆ System mit einer anderen Architektur

∅ Update schlägt fehl

FIGURA 17–1 Installazione iniziale Solaris Flash

Aggiornamento di un sistema clone con un archivio differenziale Solaris Flash

Per aggiornare un sistema clone, è possibile creare un archivio differenziale che contenga solo le differenze tra l'immagine del sistema master originale e quella del sistema master aggiornato. Quando si aggiorna un sistema clone con un archivio differenziale, vengono modificati solo i file contenuti nell'archivio differenziale. L'installazione dell'archivio differenziale Solaris Flash può essere eseguita con il metodo JumpStart personalizzato o con Solaris Live Upgrade. Il processo di aggiornamento si svolge in cinque fasi.

1. Preparare il sistema master con le modifiche. Per poter apportare le modifiche, è necessario che il sistema master esegua una copia dell'archivio originale.

Nota – Se il sistema master non sta eseguendo una copia dell'archivio originale, le differenze tra le due immagini del sistema potrebbero generare un archivio differenziale di grandi dimensioni. L'installazione dell'archivio differenziale potrebbe perciò richiedere molto tempo. In questo caso, può essere preferibile eseguire un'installazione iniziale con un archivio completo.

2. (Opzionale) Preparare gli script di personalizzazione da usare per riconfigurare o personalizzare il sistema clone prima o dopo l'installazione.
3. Attivare la directory di una copia dell'immagine master originale salvata. Questa seconda immagine verrà usata per eseguire il confronto con l'immagine aggiornata del sistema. Per accedere all'immagine è possibile usare i metodi seguenti:
   - Attivare l'immagine da un ambiente di boot Solaris Live Upgrade
   - Attivare l'immagine da un sistema clone via NFS
   - Ripristinare l'immagine da un backup usando il comando `ufsrestore`
4. Creare l'archivio differenziale con l'opzione `-A` del comando `flar create`.
5. Installare l'archivio differenziale sui sistemi clone usando il metodo JumpStart personalizzato. In alternativa, è possibile usare Solaris Live Upgrade per installare l'archivio differenziale in un ambiente di boot inattivo.

La Figura 17–2 mostra la creazione e l'installazione di un archivio differenziale. Un'immagine master viene aggiornata con alcune modifiche. Tali modifiche possono essere molto semplici, come l'aggiunta, la riconfigurazione o l'eliminazione di alcuni file, oppure complesse come la propagazione di varie patch. L'immagine master aggiornata viene confrontata con l'immagine master originale. Le differenze tra le due immagini generano l'archivio differenziale. Questo archivio può essere usato per aggiornare altri sistemi clone che attualmente utilizzano l'immagine master non modificata. Se il sistema clone è già stato modificato o non sta eseguendo l'immagine master originale, l'aggiornamento non riesce. Se le modifiche da apportare ai sistemi clone sono numerose, è possibile optare in qualunque momento per un'installazione iniziale.



FIGURA 17–2 Aggiornamento Solaris Flash

Pianificazione dell'installazione con Solaris Flash

Prima di creare e installare un archivio Solaris Flash, occorre prendere alcune decisioni relative alle modalità di installazione dell'ambiente operativo Solaris. Quando si installa un sistema per la prima volta, è necessario usare un archivio completo ed eseguire un'installazione iniziale. Dopo avere installato il sistema con un archivio completo, sarà possibile aggiornarlo con un archivio differenziale. L'archivio differenziale installa solo le differenze tra due archivi.

Preparazione di un'installazione iniziale del sistema master

La prima fase del processo di installazione Solaris Flash consiste nell'installare sul sistema master la configurazione che si desidera applicare a tutti i sistemi clone. Per installare un archivio sul sistema master è possibile usare uno qualunque dei metodi di installazione di Solaris. L'installazione può riguardare un sottoinsieme di componenti o l'intero ambiente operativo Solaris. Al termine dell'installazione, è possibile aggiungere o rimuovere alcuni componenti o modificare i file di configurazione.

Il sistema master e i cloni devono avere la stessa architettura del kernel. Ad esempio, per installare un gruppo di sistemi clone con architettura `sun4u`, l'archivio deve essere stato creato da un sistema master con architettura `sun4u`.

Il sistema master deve essere installato con l'esatta configurazione che si desidera applicare ad ognuno dei sistemi clone. Le decisioni da prendere per l'installazione del sistema master dipendono dai seguenti fattori:

- Il software che si desidera installare sui sistemi clone
- Le periferiche collegate al sistema master e ai cloni
- L'architettura del sistema master e dei cloni

Il software del sistema può quindi essere personalizzato. Vedere "Personalizzazione dei file e delle directory di un archivio" a pagina 170. Il sistema master può anche essere modificato e preparato per l'aggiornamento di un sistema clone. Vedere "Pianificazione della creazione di un archivio Solaris Flash" a pagina 169.

Personalizzazione dell'installazione di Solaris sul sistema master

Dopo aver installato l'ambiente operativo Solaris sul sistema master usando uno dei metodi disponibili, è possibile aggiungere o eliminare una parte del software e modificare, se necessario, le informazioni di configurazione del sistema.

- Eliminazione di parti del software. È possibile rimuovere le parti di software che non si ritiene necessario installare sui sistemi clone. Per visualizzare un elenco dei package installati sul sistema master, usare il Registro dei prodotti. Per istruzioni dettagliate, vedere il manuale *System Administration Guide: Basic Administration*.
- Aggiunta di package software. È possibile installare il software incluso nella release di Solaris. È anche possibile aggiungere componenti software non distribuiti insieme all'ambiente operativo Solaris. Tutto il software installato sul sistema master viene incluso nell'archivio Solaris Flash e viene installato sui sistemi clone.
- Modificare i file di configurazione. È possibile modificare i file di configurazione sul sistema master. Ad esempio, è possibile modificare il file `/etc/inet/inetd.conf` per limitare il numero dei daemon eseguiti dal sistema. Tutte le modifiche apportate vengono salvate nell'archivio Solaris Flash e vengono installate sui sistemi clone.

Durante la creazione dell'archivio è possibile effettuare ulteriori personalizzazioni. Ad esempio, è possibile escludere file di dati di grandi dimensioni che non si desidera includere nell'archivio. Per una descrizione generale, vedere "Personalizzazione dei file e delle directory di un archivio" a pagina 170.

Per aggiornare un sistema clone è possibile creare un archivio differenziale, vedere "Pianificazione della creazione di un archivio Solaris Flash" a pagina 169.

Creazione di archivi per i sistemi SPARC e x86

Se si desidera usare Solaris Flash per installare Solaris sia su sistemi SPARC che su sistemi x86, è necessario creare un archivio Solaris Flash separato per ogni piattaforma. L'archivio Solaris Flash creato dal sistema master SPARC può essere usato per installare i sistemi SPARC. L'archivio Solaris Flash creato dal sistema master x86 può essere usato per installare i sistemi x86.

SPARC: Supporto di periferiche non presenti sul sistema master

La scelta dei driver da installare sul sistema master dipende dal tipo di unità periferiche collegate al sistema master e al sistema clone e dal tipo di gruppo software installato. Se ai sistemi clone sono collegate periferiche diverse da quelle del sistema master, è necessario installare i driver appropriati sul sistema master prima di creare l'archivio.

Nota – Durante l'installazione di Solaris, alcuni driver per specifici dispositivi hardware vengono installati solo se al sistema sono collegati i relativi dispositivi hardware.

Se vengono installati i gruppi software Core, End User, Developer o Entire Distribution, il sistema master supporterà solo le periferiche ad esso collegate al momento dell'installazione. Il supporto per le unità periferiche può essere installato sul sistema master anche se quest'ultimo non dispone dei dispositivi corrispondenti installando il sistema master con il gruppo software Entire Plus OEM. In questo modo vengono installati tutti i driver, indipendentemente dall'hardware presente sul sistema. Oppure, è possibile installare selettivamente solo i package che supportano le periferiche richieste.

Installando sul sistema master un gruppo software diverso da Entire Plus OEM, è possibile che non vengano installati tutti i driver necessari per l'installazione corretta dei sistemi clone. Ad esempio, se si installa il gruppo software Entire Solaris su un sistema master con un frame buffer GX CG6, verrà installato solo il driver per questo frame buffer. Questa situazione non crea problemi se anche i sistemi clone da installare utilizzano il frame buffer GX CG6 o non dispongono di un frame buffer.

Se però si desidera installare l'archivio su sistemi clone che utilizzano altri frame buffer, ad esempio il modello Elite 3D, non sarà disponibile il supporto per il frame buffer di questi sistemi clone. Di conseguenza, è necessario creare un archivio che includa tutti i frame buffer installando il gruppo software Entire Plus OEM, oppure installare i driver per i frame buffer richiesti aggiungendo i package appropriati al sistema master.

Per installare il supporto delle periferiche sui sistemi clone diversi dal sistema master, si può procedere nei seguenti modi.

- Installare il gruppo software Entire Plus OEM – Questo è il gruppo software più completo disponibile. Contiene infatti tutti i package inclusi nell'ambiente operativo Solaris. Installando questo gruppo sul sistema master, quest'ultimo includerà tutti i driver contenuti nella release di Solaris. Un archivio Solaris Flash creato da un sistema master installato con il gruppo software Entire Distribution Plus OEM può essere utilizzato su qualunque sistema clone le cui periferiche siano supportate dalla versione installata dell'ambiente operativo Solaris.

  L'installazione dei sistemi master con il gruppo software Entire Distribution Plus OEM garantisce la compatibilità con le configurazioni che presentano periferiche differenti. Tuttavia, il gruppo software Entire Distribution Plus OEM richiede oltre 1 Gbyte di spazio su disco. È possibile perciò che i sistemi clone non dispongano dello spazio richiesto per questa installazione.
- Installare solo una selezione di package – È possibile installare sul sistema master solo i package necessari per il master e per i cloni. Selezionando package specifici, è possibile installare solo il supporto per le periferiche effettivamente collegate al master o ai cloni.

Pianificazione della creazione di un archivio Solaris Flash

È possibile creare un archivio dal sistema master o creare un archivio differenziale dalle due immagini del sistema. L'archivio differenziale installa solo le differenze tra le due immagini.

Pianificazione della creazione di un archivio Solaris Flash per un'installazione iniziale

Una volta installato il sistema master, la fase successiva del processo di installazione Solaris Flash è la creazione di un archivio Solaris Flash. I file presenti sul sistema master vengono copiati nell'archivio Solaris Flash insieme a varie informazioni di identificazione. La creazione dell'archivio Solaris Flash può essere eseguita con il sistema in modalità multiutente o monoutente. È anche possibile creare un archivio Solaris Flash dopo avere avviato il sistema in uno dei seguenti modi:

- Dal DVD di Solaris 9
- Dal CD Solaris 9 Software 1 of 2
- Da un'immagine del Solaris 9 e del CD Solaris 9 Languages

Pianificazione della creazione di un archivio differenziale Solaris Flash per un aggiornamento

Per aggiornare un sistema clone, è possibile creare un archivio differenziale che contenga solo le differenze tra l'immagine del sistema master originale e quella del sistema master aggiornato. Una delle immagini può essere quella del sistema che esegue il software originale installato sul clone, oppure una copia salvata dell'immagine master originale. Questa immagine può essere aggiornata con le modifiche desiderate. Occorre quindi accedere a un'altra immagine da usare come termine di confronto. Le differenze tra queste due immagini genereranno l'archivio differenziale. Per installare l'archivio differenziale Solaris Flash è possibile usare il metodo JumpStart personalizzato. In alternativa, è possibile usare Solaris Live Upgrade per installare l'archivio differenziale in un ambiente di boot inattivo. Quando si aggiorna un sistema clone con un archivio differenziale, vengono modificati solo i file del sistema clone contenuti nell'archivio differenziale. È anche possibile usare uno o più script per personalizzare l'archivio prima o dopo l'installazione, in particolare quando occorre eseguire una riconfigurazione.

È consigliabile salvare un'immagine master originale dopo l'installazione iniziale, in modo che sia disponibile per l'uso degli altri qui descritti.

- Un ambiente di boot Solaris Live Upgrade attivato su una directory che utilizzi il comando `lumount`. Per una descrizione dell'ambiente di boot Solaris Live Upgrade, vedere il Capitolo 30.

- Un sistema clone attivato via NFS con autorizzazioni di root.
- Un backup del sistema da ripristinare con il comando `ufsdump`.

Per istruzioni dettagliate, vedere "Aggiornare un'immagine master e creare un archivio differenziale" a pagina 187.

Personalizzazione dei file e delle directory di un archivio

Quando si crea un archivio Solaris Flash, è possibile escludere alcuni file e directory da copiare dal sistema master. Se si esclude una directory, è tuttavia possibile ripristinare file o sottodirectory specifiche incluse in quella directory. Ad esempio, è possibile creare un archivio che escluda tutti i file e le directory contenuti in `/a/aa/bb/c`. Il contenuto della sottodirectory `bb` potrebbe tuttavia essere incluso. In questo caso, l'archivio comprenderebbe solo il contenuto della sottodirectory `bb`.

Avvertenza – Le opzioni di esclusione dei file del comando `flar create` devono essere usate con attenzione. Se si escludono una o più directory, è possibile che altre di cui non ci si è accorti vengano lasciate nell'archivio, ad esempio i file di configurazione del sistema. In questo caso, il sistema si verrebbe a trovare in uno stato incoerente e l'installazione non verrebbe eseguita. L'opzione di esclusione dovrebbe essere usata preferibilmente per dati che possano essere facilmente rimossi senza compromettere lo stato del sistema, ad esempio i file di dati di grandi dimensioni.

La tabella seguente elenca le opzioni del comando `flar create` che permettono di escludere i file e le directory desiderate e di ripristinare specifici file e sottodirectory.

Metodo di designazione	Opzioni di esclusione	Opzioni di inclusione
Specificare il nome della directory o del file	`-x` *dir/file_esclusi*	`-y` *dir_inclusa/nome_file*
Usare un file che contiene un elenco	`-X` *file_elenco* `-z` *file_elenco*	`-f` *file_elenco* `-z` *file_elenco*

Per una descrizione di queste opzioni, vedere la Tabella 20–7.

Alcuni esempi di personalizzazione degli archivi sono contenuti in "Esempi — Creazione di un archivio per un'installazione iniziale" a pagina 183.

Personalizzazione di un archivio con l'uso di script

Dopo avere installato il software sul sistema master, è possibile eseguire script speciali durante la creazione, l'installazione, la fase postinstallazione e il primo reboot. Questi script permettono di eseguire le seguenti operazioni:

- Configurare le applicazioni sui sistemi clone. È possibile usare uno script JumpStart personalizzato per alcune configurazioni poco complesse. Per le configurazioni più sofisticate, può essere necessaria una speciale elaborazione dei file di configurazione sul sistema master prima o dopo l'installazione del sistema clone.
- Proteggere le personalizzazioni locali sui sistemi clone. Gli script locali da eseguire prima e dopo l'installazione risiedono sul sistema clone e impediscono che le personalizzazioni locali vengano sovrascritte dal software Solaris Flash.
- Identificare dati non clonabili legati all'host che permettano di rendere indipendente l'host dell'archivio. L'indipendenza dell'host può essere ottenuta modificando tali dati oppure escludendoli dall'archivio. Un file di log è un esempio di dati dipendenti dall'host.
- Verificare l'integrità del software nell'archivio durante la creazione
- Verificare l'installazione eseguita sul sistema clone

Indicazioni per la creazione di uno script personalizzato

Quando si creano script diversi dallo script di reboot, seguire le indicazioni qui riportate per evitare che lo script danneggi l'ambiente operativo o produca altri effetti indesiderati sul sistema. Queste indicazioni permettono l'uso di Solaris Live Upgrade, che crea un nuovo ambiente di boot per l'installazione dell'ambiente operativo. Il nuovo ambiente di boot può essere installato con un archivio senza interrompere l'esecuzione del sistema in uso.

Nota – Queste direttive non si riferiscono agli script di reboot, che hanno la possibilità di eseguire daemon o di apportare altri tipi di modifiche al file system radice (`/`).

- Gli script non devono interferire con il sistema correntemente in uso. L'ambiente operativo corrente non deve essere necessariamente quello utilizzato durante l'installazione dell'archivio Solaris Flash.
- Gli script non devono avviare o arrestare i processi daemon.
- Gli script non devono dipendere dall'output di comandi quali `ps`, `truss` o `uname`, che dipendono dall'ambiente operativo. Questi comandi restituiscono informazioni sul sistema correntemente in uso.
- Gli script non devono inviare segnali né interferire in altro modo con i processi in corso.
- Gli script possono usare i comandi UNIX standard che facilitano la scrittura di script per le shell, ad esempio `expr`, `cp` e `ls`.

Per una descrizione generale di Solaris Live Upgrade, vedere il Capitolo 30.

Sezioni degli archivi Solaris Flash

Gli archivi Solaris Flash contengono le seguenti sezioni. Alcune sezioni possono essere usate per identificare e personalizzare l'archivio e per visualizzare informazioni di stato sull'installazione. Per una descrizione più approfondita delle diverse sezioni, vedere il Capitolo 20.

TABELLA 17–1 Sezioni degli archivi Flash

Nome della sezione	Solo informativa	Descrizione
Cookie dell'archivio	X	La prima sezione contiene un `cookie` che identifica il file come archivio Solaris Flash.
Identificazione dell'archivio		La seconda sezione contiene parole chiave con relativi valori che forniscono informazioni di identificazione sull'archivio. Alcune informazioni di identificazione vengono fornite dal software dell'archivio. Altre informazioni di identificazione specifiche possono essere aggiunte usando le opzioni del comando `flar create`.
Definita dall'utente		Questa sezione segue la sezione di identificazione. Queste sezioni possono essere definite e inserite per personalizzare l'archivio. L'archivio Solaris Flash non elabora le sezioni inserite dall'utente. Ad esempio, questa sezione potrebbe contenere una descrizione dell'archivio oppure uno script che controlli l'integrità di un'applicazione.
Manifesto	X	Questa sezione viene prodotta per un archivio differenziale Solaris Flash e usata per verificare un sistema clone. La sezione manifesto elenca i file del sistema che devono essere mantenuti, aggiunti o eliminati dal sistema clone. Questa sezione è solo informativa, elenca i file in un formato interno e non può essere usata per la creazione di script.
Predeployment, postdeployment, reboot	X	Questa sezione contiene informazioni interne che vengono usate dal software flash prima e dopo l'installazione di un'immagine dell'ambiente operativo. In questa sezione è possibile includere gli script desiderati.
Riepilogo		Questa sezione contiene messaggi relativi alla creazione dell'archivio. Registra inoltre le attività degli script di predeployment e postdeployment. Ad esempio, è possibile visualizzare in questa sezione il buon esito dell'installazione scrivendo uno script che invii l'output a questa sezione.
File dell'archivio	X	Questa sezione contiene i file che sono stati raccolti dal sistema master.

Quando creare l'archivio per un'installazione iniziale

Durante la creazione dell'archivio, lo stato del sistema dovrebbe mantenersi il più possibile statico.

L'archivio dovrebbe essere creato dopo l'installazione del software sul sistema master e prima della configurazione del software. Ad esempio, Solaris Volume Manager memorizza alcuni metadati al di fuori del file system. Se si dispone di un disco di boot

incapsulato e in mirroring, la creazione dell'archivio non è possibile. Poiché la creazione dell'archivio non accede ai metadati al di fuori del file system, l'archivio deve essere creato prima della configurazione.

Dove memorizzare l'archivio Solaris Flash

Dopo aver creato l'archivio Solaris Flash, è possibile memorizzarlo sul disco rigido del sistema master o su un nastro. Una volta salvato, l'archivio può essere copiato su qualunque file system o supporto.

- Sul server NFS (Network File System)
- Sul server HTTP
- Sul server FTP
- Su nastro
- Su un CD o un DVD
- Su dischetti
- Sul disco locale del sistema clone da installare

Compressione dell'archivio

Quando si crea l'archivio Solaris Flash, è possibile specificare che venga salvato in forma compressa usando l'utility `compress(1)`. Un archivio compresso richiede meno spazio sul disco e crea minore traffico durante la sua installazione via rete.

Pianificazione dell'installazione degli archivi Solaris Flash

La fase finale del processo di installazione con Solaris Flash consiste nell'installazione degli archivi Solaris Flash sui sistemi clone.

L'installazione degli archivi Solaris Flash sui sistemi clone può essere eseguita con uno qualsiasi dei metodi di installazione disponibili in Solaris.

Il programma Solaris Web Start disponibile sul DVD di Solaris 9 o sul CD di installazione di Solaris 9 permette di installare gli archivi Solaris Flash memorizzati sui seguenti supporti:

- Su disco (DVD o CD)
- Sul server NFS
- Sul server HTTP
- Sul server FTP
- Sull'unità nastro locale

Per istruzioni sull'installazione, vedere "SPARC: Esecuzione di un'installazione o di un aggiornamento con il programma Solaris Web Start" a pagina 132 o "x86: Esecuzione di un'installazione o di un aggiornamento con il programma Solaris Web Start" a pagina 137.

Il programma `suninstall` di Solaris disponibile sul CD Solaris 9 Software 1 of 2 permette di installare gli archivi Solaris Flash memorizzati sui seguenti supporti:

- Sul server NFS
- Sul server HTTP
- Sul server FTP
- In un file locale
- Sull'unità nastro locale
- Su un dispositivo locale, ad esempio il CD

Per istruzioni sull'installazione, vedere "SPARC: Esecuzione di un'installazione o di un aggiornamento con il Programma `suninstall` di Solaris" a pagina 148 o "x86: Esecuzione di un'installazione o di un aggiornamento con il programma `suninstall` di Solaris" a pagina 151.

Il metodo di installazione JumpStart personalizzato permette di installare gli archivi Solaris Flash memorizzati nelle seguenti posizioni:

- Sul server NFS
- Sul server HTTP
- Sul server FTP
- Sull'unità nastro locale
- Su un dispositivo locale, ad esempio un DVD o un CD
- In un file locale

Per istruzioni sull'installazione, vedere "Preparare il sistema per l'installazione di un archivio Solaris Flash con il metodo JumpStart personalizzato" a pagina 271.

Solaris Live Upgrade permette di installare gli archivi Solaris Flash memorizzati sui seguenti supporti:

- Sul server HTTP
- Sul server FTP
- Sul server NFS
- In un file locale
- Sull'unità nastro locale
- Su un dispositivo locale, ad esempio un DVD o un CD

Per istruzioni sull'installazione, vedere "Installazione di archivi Solaris Flash in un ambiente di boot" a pagina 411.

CAPITOLO 18

Creazione di un archivio Solaris Flash (procedure)

In questo capitolo viene descritta la procedura da seguire per creare un archivio Solaris Flash. Questa procedura comprende l'installazione di un sistema master e quindi la creazione di un archivio Solaris Flash da quel sistema. È anche possibile creare un archivio differenziale se in precedenza era stato installato un archivio su un sistema clone. Quando si crea un archivio differenziale, vengono confrontate due immagini: l'immagine master invariata e un'immagine aggiornata. L'archivio differenziale installa solo le differenze tra le due immagini. Sono inoltre descritte le procedure da seguire per creare uno script con cui riconfigurare o personalizzare in altro modo l'archivio.

- "Mappa delle attività: creazione di archivi Solaris Flash" a pagina 175
- "Installazione del sistema master" a pagina 177
- "Creazione di script di personalizzazione" a pagina 178
- "Creazione di un archivio Solaris Flash" a pagina 182

Mappa delle attività: creazione di archivi Solaris Flash

TABELLA 18–1 Mappa delle attività: Creazione di un archivio Solaris Flash per un'installazione iniziale

Operazione	Descrizione	Per istruzioni, vedere
Installare la configurazione software desiderata sul sistema master	Determinare la configurazione più adatta per le proprie esigenze e usare uno dei metodi di installazione disponibili in Solaris per installare il sistema master.	"Installare il sistema master per un'installazione iniziale" a pagina 177

TABELLA 18–1 Mappa delle attività: Creazione di un archivio Solaris Flash per un'installazione iniziale *(Continua)*

Operazione	Descrizione	Per istruzioni, vedere
(Opzionale) Creare uno o più script personalizzati	Determinare se è richiesta la creazione di uno script per: ■ Personalizzare o riconfigurare l'archivio ■ Proteggere le modifiche locali sui sistemi clone	"Creazione di script di personalizzazione" a pagina 178
Creare l'archivio Solaris Flash	Usare il comando `flar create` per creare un archivio.	"Creare un archivio Solaris Flash per un'installazione iniziale" a pagina 182
(Opzionale) Salvare una copia dell'archivio	Conservando una copia dell'archivio, sarà possibile usarla in futuro per aggiornare un sistema clone con un archivio differenziale	"Creare un archivio Solaris Flash per un'installazione iniziale" a pagina 182

TABELLA 18–2 Mappa delle attività: Creazione di un archivio Solaris Flash per l'aggiornamento di un sistema clone

Operazione	Descrizione	Per istruzioni, vedere
Preparare l'immagine master	Modificare l'immagine master originale, ad esempio mediante l'aggiunta o l'eliminazione di package o l'installazione di patch	"Installazione del sistema master" a pagina 177
(Opzionale) Creare uno o più script personalizzati	Determinare se è richiesta la creazione di uno script per: ■ Personalizzare o riconfigurare l'archivio ■ Proteggere le modifiche locali sui sistemi clone	"Creazione di script di personalizzazione" a pagina 178
Creare l'archivio differenziale Solaris Flash	1. Attivare l'immagine master invariata 2. Usare il comando `flar create` per confrontare le due immagini e creare l'archivio differenziale	"Aggiornare un'immagine master e creare un archivio differenziale" a pagina 187

Installazione del sistema master

Il sistema master deve essere installato con la configurazione software che si desidera adottare anche per gli altri sistemi. Per installare i sistemi clone è possibile eseguire un'installazione iniziale, che sovrascrive tutti i file del sistema, oppure un aggiornamento, che installa solo le differenze tra due immagini. Per eseguire un'installazione iniziale, è possibile usare qualunque metodo di installazione di Solaris sul sistema master.

Se si era già installato un archivio su un sistema clone, è possibile aggiornare quel sistema con le sole parti modificate usando un archivio differenziale. Le modifiche, ad esempio l'installazione di patch oppure l'aggiunta o la rimozione di package, vengono apportate all'immagine originale. L'archivio differenziale sovrascrive solo i file specificati nell'archivio. Per la procedura da seguire per aggiornare l'immagine master originale e creare un archivio differenziale, vedere "Aggiornare un'immagine master e creare un archivio differenziale" a pagina 187.

▼ Installare il sistema master per un'installazione iniziale

1. **Identificare la configurazione desiderata per il sistema.**
2. **Usando uno dei metodi di installazione disponibili, installare l'ambiente operativo Solaris sul sistema master. Per una descrizione dei diversi metodi di installazione, vedere il Capitolo 3.**
3. **Personalizzare l'installazione di Solaris in uno dei modi seguenti:**

   - Eliminare una parte del software.
   - Aggiungere nuovi package software.
   - Modificare i file di configurazione.
   - Aggiunta del supporto per le periferiche sul sistema clone.

   È possibile creare script personalizzati o usare il comando `flar create` per creare l'archivio.

   - Per creare uno script personalizzato, vedere "Creazione di script di personalizzazione" a pagina 178.
   - Per creare l'archivio, vedere "Creazione di un archivio Solaris Flash" a pagina 182.

Creazione di script di personalizzazione

Gli script permettono di personalizzare l'archivio. Sono disponibili diversi tipi di script per le seguenti operazioni:

- Gli script di precreazione vengono usati per verificare l'archivio durante la creazione e prepararlo per la successiva personalizzazione, in particolare nel caso degli archivi differenziali. Questi script permettono anche di creare una sezione definita dall'utente all'interno dell'archivio.
- Gli script di predeployment vengono usati per verificare l'archivio durante l'installazione e prepararlo per la successiva personalizzazione.
- Gli script postdeployment permettono di riconfigurare la nuova immagine del sistema su un sistema clone.
- Gli script di reboot permettono di eseguire una riconfigurazione finale dopo il riavvio del sistema.

Per indicazioni sulla creazione degli script, vedere "Indicazioni per la creazione di uno script personalizzato" a pagina 171.

▼ Creare uno script di precreazione

Gli script di questo tipo vengono eseguiti durante la creazione dell'archivio. Lo script ha diverse funzioni.

- Verificare il contenuto e l'integrità del software. Se l'integrità del software è compromessa, lo script non completa la creazione dell'archivio.
- Preparare i prodotti per la successiva personalizzazione sul sistema clone.
- Registrare dinamicamente altri script di installazione durante la creazione dell'archivio.
- Aggiungere un messaggio al file di riepilogo relativo alla creazione dell'archivio flash. Il messaggio deve essere breve e indicare solo l'inizio e la fine degli script e i relativi risultati. I risultati possono essere visualizzati nella sezione di riepilogo.

1. **Creare lo script di precreazione. Seguire le istruzioni riportate in "Indicazioni per la creazione di uno script personalizzato" a pagina 171.**
2. **Memorizzare lo script nella directory `/etc/flash/precreation`.**

ESEMPIO 18–1 Estratti di uno script di precreazione

Gli esempi seguenti sono tratti da uno script di precreazione.

- Per registrare l'ora di inizio nella sezione di riepilogo, usare l'esempio seguente:

```
echo "Avvio script precreazione App">> $FLASHDIR/summary
```

ESEMPIO 18–1 Estratti di uno script di precreazione *(Continua)*

- Per controllare l'integrità del software, usare il comando `flcheck`. Questo comando non può essere eseguito dalla riga di comando. La sintassi del comando è la seguente:

  `flcheck` *file e directory dei componenti software* `...| -`

  Ad esempio, per verificare i file e le directory, usare l'esempio seguente:

  ```
  flcheck file e directory dei componenti software
  If Not in selection - refuse creation

  echo "Integrità di App danneggiata">>$FLASHDIR/summary
  ```

  Oppure, per conservare i nuovi file e le directory inattese e completare la creazione dell'archivio, usare l'esempio seguente:

  ```
  flcheck file e directory dei componenti software
  If Not in selection include by force
  flinclude componente software
  ```

- Per registrare gli script e i dati di deployment, usare l'esempio seguente:
  - Copiare lo script nella directory seguente:

    `cp` *script di predeployment* `/etc/flash/predeployment`

  - Oppure, per registrare lo script dinamicamente durante la creazione dell'archivio, copiarlo nella directory seguente.

    `cp` *script di predeployment* `$FLASHDIR/predeployment`

- Per visualizzare i dati relativi a un'applicazione specifica in una sezione definita dall'utente, usare l'esempio seguente:

  `cp` *sezione personalizzata* `$FLASHDIR/custom_sections/MyApp`

- Per registrare il completamento dell'installazione nella sezione di riepilogo, usare l'esempio seguente:

```
echo "Inizio preparazione flash prodotto uno.">>$FLASH_DIR/summary
...
echo "Preparazione flash prodotto uno completata">>$FLASH_DIR/summary
```

ESEMPIO 18–2 Script di precreazione

```
#!/bin/sh
echo "Inizio script precreazione di prova">> $FLASH_DIR/summary
cat /opt/TestApp/critical_file_list | flcheck -
if [ $? != 0 ]; then
    echo "Errore script precreazione di prova">> $FLASH_DIR/summary
    exit 1
fi
echo "Inizio script precreazione di prova">> $FLASH_DIR/summary
/opt/TestApplication/license_cloning
    $FLASH_DIR/predeployment/.TestApplicationLicenceTransfer \
```

ESEMPIO 18–2 Script di precreazione *(Continua)*

```
    $FLASH_DIR/custom_sections/TestApplicationLicenceCounter
echo "Script precreazione di prova terminato">> $FLASH_DIR/summary
exit 0
```

Uso di uno script di precreazione per creare una sezione dell'archivio definita dall'utente

Uno script di precreazione permette di creare all'interno dell'archivio una sezione definita dall'utente contenente informazioni specifiche sull'applicazione. Questa sezione viene in genere usata per la manutenzione dell'archivio. Lo script deve essere collocato nella directory `$FLASH_DIR/sections`. L'archivio Solaris Flash non elabora le sezioni definite dall'utente. Ad esempio, questa sezione potrebbe contenere una descrizione dell'archivio oppure uno script che controlli l'integrità di un'applicazione.

Le sezioni definite dall'utente richiedono il formato seguente.

- Devono essere strutturate in righe
- Devono terminare con caratteri di ritorno a capo (ASCII 0x0a)
- Le singole righe possono avere una lunghezza illimitata
- I dati binari devono essere codificati con un algoritmo base64 o analogo.

▼ Creare uno script di predeployment

Gli script di questo tipo vengono eseguiti prima dell'installazione dell'archivio. Se lo script ha lo scopo di verificare l'archivio, deve trovarsi nell'archivio. Se la sua funzione è quella di preservare le configurazioni locali del sistema clone, deve trovarsi sul sistema clone. Questo script può anche analizzare e raccogliere i dati locali necessari per la successiva personalizzazione. Ad esempio, può essere usato per salvare informazioni specifiche del client prima che vengano sovrascritte dai file che verranno estratti. Tali informazioni potranno essere usate nella fase finale della procedura, dopo l'estrazione.

1. **Creare lo script di predeployment. Seguire le istruzioni riportate in "Indicazioni per la creazione di uno script personalizzato" a pagina 171.**
2. **Memorizzare lo script in una delle seguenti directory.**
   - Per la verifica dell'archivio, usare la directory `/etc/flash/predeployment`.
   - Se occorre fare riferimento a uno script di precreazione, usare la directory `$FLASH_DIR/preinstall`.
   - Se si intende preservare una parte dei dati di configurazione su un sistema clone, specificare il percorso dello script memorizzato sul sistema clone con la parola chiave `local_customization` nel profilo JumpStart.

ESEMPIO 18–3 Script di predeployment

```
#!/bin/sh
$FLASH_DIR/TestApplication/check_hardware
if [ $? != 0 ]; then
    echo Hardware non supportato
    exit 1
fi
$FLASH_DIR/TestApplication/check_licence_key
if [ $? != 0 ]; then
    echo Nessuna licenza per questo host
    exit 1
fi
$FLASH_DIR/TestApplication/deploy_license_key \
    $FLASH_DIR/TestApplication/.TestApplicationLicenceTransfer
$FLASH_DIR/TestApplication/save_data_files $FLASH_DIR/flash

exit 0
```

▼ Creare uno script di postdeployment

Gli script di questo tipo si trovano all'interno dell'archivio o vengono memorizzati in una directory locale del sistema clone per essere eseguiti dopo l'installazione. Questo script permette di riconfigurare una nuova immagine del sistema su un sistema clone. Se lo script viene memorizzato nell'archivio, le modifiche vengono applicate a tutti i sistemi clone. Se lo script è memorizzato in una directory locale del sistema clone, le modifiche vengono applicate solo al sistema clone. Ad esempio, le informazioni relative a un client specifico salvate da uno script di predeployment possono essere applicate all'ambiente clone, completando l'installazione.

Gli script di postdeployment possono anche essere usati per cancellare alcuni file dopo l'installazione dell'archivio. Ad esempio, è possibile cancellare i file di log che si trovano in `/var/adm`.

Nota – Non tutti i file di log richiedono uno script di pulizia. I file di log che si trovano in `/var/tmp` possono essere esclusi una volta terminata la creazione dell'archivio.

---

1. **Creare lo script di postdeployment. Seguire le istruzioni riportate in "Indicazioni per la creazione di uno script personalizzato" a pagina 171.**
2. **Memorizzare lo script in una delle seguenti directory.**
   - Per eseguire lo script su tutti i sistemi clone, memorizzarlo nella directory `/etc/flash/postdeployment`.
   - Per eseguirlo solo su un sistema clone locale, specificare il percorso dello script memorizzato sul sistema clone con la parola chiave `local_customization` nel profilo JumpStart.

ESEMPIO 18–4 Script di postdeployment

```
#!/bin
$FLASH_DIR/TestApplication/clone_reconfiguration
$FLASH_DIR/TestApplication/restore_data $FLASH_DIR/flash
```

▼ Creare uno script di reboot

Gli script di questo tipo risiedono all'interno dell'archivio e vengono eseguiti dopo il riavvio del sistema. Lo script esegue le operazioni di configurazione finali richieste dopo la riconfigurazione del sistema.

Dopo l'installazione dell'archivio Solaris Flash sul sistema clone, alcuni file specifici dell'host vengono eliminati e ricreati per il sistema clone. Il programma di installazione utilizza il comando `sys-unconfig`(1M) e i programmi `sysidtool`(1M) per eliminare e ricreare i file di configurazione di rete specifici per l'host. I file che vengono ricreati sono, ad esempio, `/etc/hosts`, `/etc/defaultrouter` e `/etc/defaultdomain`. Lo script di reboot permette di eseguire le operazioni finali di riconfigurazione.

1. **Creare lo script di reboot.**
2. **Memorizzare lo script nella directory `/etc/flash/reboot`.**

ESEMPIO 18–5 Creazione di uno script di reboot

```
#!/bin
$FLASH_DIR/TestApplication/finalize_license
```

Creazione di un archivio Solaris Flash

È possibile eseguire un'installazione iniziale per creare un'archivio che sovrascriva tutti i file del sistema clone, oppure è possibile creare un archivio differenziale che sovrascriva solo le modifiche specificate. Per una descrizione degli archivi differenziali, vedere "Pianificazione della creazione di un archivio differenziale Solaris Flash per un aggiornamento" a pagina 169.

▼ Creare un archivio Solaris Flash per un'installazione iniziale

Dopo aver installato il sistema master, creare un archivio Solaris Flash da utilizzare per l'installazione degli altri sistemi.

1. **Avviare il sistema master e mantenerlo il più possibile inattivo.**

Se possibile, usare il sistema in modalità monoutente. Se non fosse possibile, arrestare le applicazioni che si desidera archiviare e quelle che utilizzano molte risorse del sistema operativo.

È possibile creare un archivio Solaris Flash con il sistema master attivo in modalità multiutente o monoutente o durante il boot dai seguenti supporti:

- DVD di Solaris 9.
- CD Solaris 9 Software 1 of 2.
- Immagine del CD di Solaris 9. Se si utilizza il CD, l'immagine può includere, se necessario, il CD Solaris 9 Languages.

2. **Per creare l'archivio, usare il comando `flar create`.**

   `# flar create -n` *nome opzioni percorso/nome_file*

   nome — È il nome assegnato all'archivio. Il *nome* specificato sarà il valore della parola chiave `content_name`.

   opzioni — Per una descrizione delle opzioni, vedere "`flar create`" a pagina 204.

   percorso — È il percorso della directory in cui si desidera salvare il file dell'archivio. Se il percorso non viene specificato, `flar create` salva il file dell'archivio nella directory corrente.

   nome_file — È il nome del file che contiene l'archivio.

   - Se la creazione dell'archivio si conclude correttamente, il comando `flar create` restituisce il codice 0.
   - Se l'operazione non riesce, il comando `flar create` restituisce un codice diverso da zero.

3. **Creare una copia dell'archivio e salvarla. La copia potrà essere usata successivamente per aggiornare un sistema clone con un archivio differenziale.**

Esempi — Creazione di un archivio per un'installazione iniziale

I file system possono essere copiati in modo identico all'originale oppure essere personalizzati escludendo alcuni file o directory. Si possono ottenere gli stessi risultati usando opzioni differenti. Scegliere le opzioni più adatte al proprio ambiente.

Negli esempi seguenti, i file system sono stati semplificati per ragioni di chiarezza. Anziché usare i nomi dei file system, ad esempio `/var`, `/usr` o `/opt`, la struttura di file usata in questo esempio per il sistema master è la seguente:

```
/aaa/bbb/ccc/ddd
/aaa/bbb/fff
/aaa/eee
```

```
/ggg
```

Avvertenza – Le opzioni di esclusione dei file del comando `flar create` devono essere usate con attenzione. Se si escludono una o più directory, è possibile che altre di cui non ci si è accorti vengano lasciate nell'archivio, ad esempio i file di configurazione del sistema. In questo caso, il sistema si verrebbe a trovare in uno stato incoerente e l'installazione non verrebbe eseguita. L'opzione di esclusione dovrebbe essere usata preferibilmente per dati che possano essere facilmente rimossi senza compromettere lo stato del sistema, ad esempio i file di dati di grandi dimensioni.

ESEMPIO 18–6 Creazione di una copia identica di un archivio

In questo esempio, il nome dell'archivio è `archivio1`. Questo archivio viene copiato in modo identico dal sistema master e quindi compresso. L'archivio è una copia esatta del sistema master e viene memorizzato in `archivio1.flar` .

```
# flar create -n archivio1 -c archivio1.flar
```

Per controllare la struttura di file dell'archivio, digitare.

```
# flar info -l archivio1.flar
aaa
aaa/bbb
aaa/bbb/ccc
aaa/bbb/ccc/ddd
aaa/bbb/fff
aaa/eee
aaa/eee
ggg
```

ESEMPIO 18–7 Creazione di un archivio con esclusione e inclusione di file e directory

In questo esempio, il nome dell'archivio è `archivio2`. Questo archivio viene copiato dal sistema master ma non in forma identica all'originale. Il contenuto della directory `/aaa` viene escluso, mentre viene mantenuto il contenuto di `/aaa/bbb/ccc`.

```
# flar create -n archivio2 -x /aaa -y /aaa/bbb/ccc  archivio2.flar
```

Per controllare la struttura di file dell'archivio, digitare il comando seguente. Le directory escluse che includono i file copiati vengono visualizzate, ma solo i file che sono stati ripristinati contengono dati.

```
# flar info -l aaa
aaa
aaa/bbb/ccc
aaa/bbb/ccc/ddd
aaa/bbb
ggg
```

ESEMPIO 18–8 Creazione di un archivio con esclusione e inclusione di file e directory mediante l'uso di elenchi

In questo esempio, il nome dell'archivio è `archivio5`. Questo archivio viene copiato dal sistema master ma non in forma identica all'originale.

Il file `exclude` contiene l'elenco seguente:

```
/aaa
```

Il file `include` contiene l'elenco seguente:

```
/aaa/bbb/ccc
```

Il contenuto della directory `/aaa` viene escluso, mentre viene mantenuto il contenuto di `/aaa/bbb/ccc`.

```
# flar create -n archivio5 -X exclude -f include  archivio5.flar
```

Per controllare la struttura di file dell'archivio, digitare il comando seguente. Le directory escluse che includono i file copiati vengono visualizzate, ma solo i file che sono stati ripristinati contengono dati.

```
# flar info -l archivio5.flar
aaa
aaa/bbb/ccc
aaa/bbb/ccc/ddd
aaa/bbb
ggg
```

ESEMPIO 18–9 Creazione di un archivio con esclusione di file e directory mediante l'uso di un elenco e con ripristino di una directory

È possibile combinare le opzioni `-x`, `-y`, `-X` e `-f`. In questo esempio, vengono combinate le opzioni `-X` e `-y`. Il nome dell'archivio è `archivio5`. Questo archivio viene copiato dal sistema master ma non in forma identica all'originale.

Il file `exclude` contiene l'elenco seguente:

```
/aaa
```

L'opzione `-y` ripristina la directory `ccc`. Il comando seguente produce l'archivio.

```
# flar create -n archivio5 -X exclude -y /ccc  archivio5.flar
```

Per controllare la struttura di file dell'archivio, digitare il comando seguente. Le directory escluse che includono i file copiati vengono visualizzate, ma solo i file che sono stati ripristinati contengono dati.

```
# flar info -l archivio5.flar
aaa
aaa/bbb
aaa/bbb/ccc
aaa/bbb/ccc/ddd
```

ESEMPIO 18–9 Creazione di un archivio con esclusione di file e directory mediante l'uso di un elenco e con ripristino di una directory *(Continua)*

```
ggg
```

ESEMPIO 18–10 Creazione di un archivio con esclusione e inclusione di file e directory mediante l'uso di un elenco con l'opzione `-z`

In questo esempio, il nome dell'archivio è `archivio3`. Questo archivio viene copiato dal sistema master ma non in forma identica all'originale. I file e le directory da selezionare sono inclusi nel file `filtro1`. All'interno dei file, le directory sono contrassegnate con un segno meno (-) o più (+) per indicare quali file debbano essere esclusi e quali ripristinati. In questo esempio, la directory `/aaa` viene esclusa con un segno meno e la sottodirectory `/aaa/bbb/ccc` viene ripristinata con un segno più. Il file `filtro1` contiene l'elenco seguente:

```
- /aaa
+ /aaa/bbb/ccc
```

Il comando seguente produce l'archivio.

```
# flar create -n archivio3 -z filtro1 archivio3.flar
```

Per controllare la struttura di file dell'archivio, digitare il comando seguente. Le directory escluse che includono i file copiati vengono visualizzate, ma solo i file che sono stati ripristinati contengono dati.

```
# flar info -l archivio3.flar
aaa
aaa/bbb
aaa/bbb/ccc
aaa/bbb/ccc/ddd
ggg
```

ESEMPIO 18–11 Creazione di un archivio da un ambiente di boot alternativo

In questo esempio, il nome dell'archivio è `archivio4`. Questo archivio viene copiato in modo identico dal sistema master e quindi compresso. L'archivio è una copia esatta del sistema master e viene memorizzato in `archivio4.flar` . L'opzione `-R` viene usata per creare l'archivio da un'altra struttura di directory.

```
# flar create -n archivio4 -c -R /x/yy/zz archivio4.flar
```

ESEMPIO 18–12 Creazione di un archivio e aggiunta di parole chiave per descrivere l'archivio

In questo esempio, il nome dell'archivio è `archivio3`. Questo archivio viene copiato in modo identico dal sistema master e quindi compresso. Le opzioni aggiungono descrizioni alla sezione di identificazione dell'archivio, che successivamente possono facilitarne l'identificazione. Per informazioni sulle parole chiave e sui relativi valori e formati, vedere "Parole chiave di Solaris Flash" a pagina 199.

ESEMPIO 18–12 Creazione di un archivio e aggiunta di parole chiave per descrivere l'archivio *(Continua)*

```
# flar create -n archivio3 -i 20000131221409 -m pumbaa \
-e "Server di stampa Solaris 8" -a "Matteo" -U "Contabilità interna" \
-T server archivio3.flar
```

Dopo la creazione dell'archivio, è possibile accedere alla sezione di identificazione che contiene la descrizione dettagliata. Qui di seguito è riportato un esempio di una sezione di identificazione.

```
section_begin=identification
     files_archived_method=cpio
     files_compressed_method=compress
     files_archived_size=259323342
     files_unarchived_size=591238111
     creation_date=20000131221409
     creation_master=pumbaa
     content_name=Server di stampa contabilità
     content_type=server
     content_description=Server di stampa Solaris 8
     content_author=Matteo
     content_architectures=sun4u,sun4m
     creation_node=pumbaa
     creation_hardware_class=sun4u
     creation_platform=SUNW,Sun-Fire
     creation_processor=sparc
     creation_release=5.9
     creation_os_name=SunOS
     creation_os_version=s81_49
     x-department=Contabilità interna
```

▼ Aggiornare un'immagine master e creare un archivio differenziale

Per poter creare un archivio differenziale, sono necessarie due immagini da confrontare: un'immagine master invariata e un'immagine master aggiornata. La prima è l'immagine master originale che è stata mantenuta invariata. Questa immagine era stata appositamente memorizzata e deve essere disponibile. La seconda è l'immagine master a cui sono state apportate alcune modifiche. La posizione predefinita per la nuova immagine è il file system radice (/), ma è anche possibile scegliere una posizione differente. Una volta acquisite le due immagini, è possibile creare un archivio differenziale che contenga solo le loro differenze. L'archivio differenziale può quindi essere installato sui sistemi clone che erano stati installati con l'immagine master originale.

1. **Preparare il sistema master con le modifiche. Per poter apportare le modifiche, è necessario che il sistema master esegua una copia dell'archivio originale.**

Nota – Conservare una copia dell'immagine master originale che sia protetta dalle modifiche e sia disponibile per un'attivazione successiva.

2. **Aggiornare l'immagine master originale con una o più delle seguenti modifiche.**
   - Eliminazione di package.
   - Aggiunta di package o patch.
   - Modifica dei file di configurazione.
   - Aggiunta del supporto per le periferiche sul sistema clone.
3. **(Opzionale) Creazione di script personalizzati. Vedere "Creazione di script di personalizzazione" a pagina 178.**
4. **Collocare l'immagine master originale in un punto di attivazione.**
   - Se l'immagine master originale è memorizzata in un ambiente di boot inattivo, richiamarla usando il comando `lumount`.

     # **lumount** *nome_BE punto_di_attivazione*

nome_BE	Specifica l'ambiente di boot in cui è memorizzata l'immagine master originale
punto_di_attivazione	Specifica il file system radice (/) in cui risiede l'immagine

     Nell'esempio seguente, il nome dell'ambiente di boot inattivo è master_originale1. Il punto di attivazione è la directory `/a` del sistema master.

     ```
     # lumount  master_originale1 /a
     ```

   - Se l'immagine è memorizzata su un sistema clone, attivare il clone usando NFS.
     a. Sul sistema master, condividere il file system radice (/) del clone e assegnare all'utente root del sistema master le autorizzazioni necessarie per il sistema clone.

        # **share -F nfs -o rw,root=***sistema_master* **"/"**

        sistema_master è il nome del sistema master.

     b. Sul sistema master, attivare il clone.

        # **mount -F nfs** *sistema_clone***:/** *dir_master*

sistema_clone	Specifica il nome del sistema da attivare
dir_master	Specifica la directory in cui è memorizzata l'immagine master originale

- Se l'immagine è stata salvata con il comando `ufsdump`, usare il comando `ufsrestore` per richiamarne una copia. Per informazioni sull'uso di questi comandi, vedere "UFS Backup and Restore Commands (Reference)" in *System Administration Guide: Basic Administration*.

5. Creare l'archivio differenziale.

```
# flar create -n nome_archivio -A dir_immagine_master_originale\
  opzioni percorso/nomefile
```

nome_archivio	Specifica il nome assegnato all'archivio. Il *nome_archivio* specificato sarà il valore della parola chiave `content_name`. Il nome viene elencato nella sezione di identificazione dell'archivio.
`-A` *dir_immagine_master_originale*	Crea un archivio differenziale confrontando una nuova immagine del sistema con l'immagine specificata dall'argomento *dir_immagine_master_originale*. Nell'impostazione predefinita, la nuova immagine del sistema è il file system radice (`/`). Per cambiare questa impostazione, usare l'opzione `-R`. *dir_immagine_master_originale* è la directory in cui è memorizzata (o in cui viene attivata tramite UFS, NFS o `lumount`) l'immagine originale del sistema. È possibile includere ed escludere alcuni file usando le opzioni per la selezione del contenuto. Per l'elenco delle opzioni disponibili, vedere "`flar create`" a pagina 204.
opzioni	Per una descrizione delle opzioni, vedere "`flar create`" a pagina 204.
percorso	Specifica il percorso della directory in cui si desidera salvare il file dell'archivio. Se il percorso non viene specificato, `flar create` salva il file dell'archivio nella directory corrente.
nome_file	Specifica il nome del file contenente l'archivio.

- Se la creazione dell'archivio si conclude correttamente, il comando `flar create` restituisce il codice 0.
- Se la creazione dell'archivio non riesce, il comando `flar create` restituisce un codice diverso da zero.

Per le procedure di installazione degli archivi, vedere “Riferimenti alle procedure per l’installazione degli archivi Solaris Flash” a pagina 191.

Esempi — Creazione di un archivio differenziale

ESEMPIO 18–13 Creazione di un archivio differenziale con la nuova immagine master sul sistema master

In questo esempio, la directory dell’immagine master originale è `master_originale1`. La nuova immagine master che contiene le modifiche è la directory radice (`/`). La nuova immagine master viene confrontata con quella originale e l’archivio differenziale risultante viene quindi compresso. L’archivio differenziale viene memorizzato nel file `archiviodiff1.flar`. L’archivio contiene i file che dovranno essere eliminati, modificati o aggiunti durante l’installazione.

```
# flar create -n archiviodiff1 -A /a/master_originale1 -c archiviodiff1.flar
```

ESEMPIO 18–14 Creazione di un archivio differenziale con le immagini memorizzate in un ambiente di boot inattivo

In questo esempio, l’immagine master originale, `master_originale1`, è memorizzata in un ambiente di boot inattivo e viene richiamata attivando l’ambiente di boot. La nuova immagine master è la directory radice (`/`). La nuova immagine master viene confrontata con quella originale e l’archivio differenziale risultante viene quindi compresso. L’archivio viene memorizzato in `archiviodiff4.flar`. L’archivio contiene i file che dovranno essere eliminati, modificati o aggiunti durante l’installazione.

```
# lumount master_originale1 /a
# flar create -n archiviodiff4 -A /a -c  archiviodiff4.flar
```

CAPITOLO 19

Installazione e amministrazione degli archivi Solaris Flash (procedure)

Questo capitolo contiene riferimenti alle procedure per l'installazione degli archivi Solaris Flash sui sistemi clone e alle procedure per l'amministrazione degli archivi.

- "Riferimenti alle procedure per l'installazione degli archivi Solaris Flash" a pagina 191
- "Amministrazione degli archivi Solaris Flash" a pagina 192

Riferimenti alle procedure per l'installazione degli archivi Solaris Flash

L'installazione iniziale degli archivi Solaris Flash può essere eseguita con uno qualsiasi dei metodi di installazione di Solaris. Per installare un archivio Solaris Flash differenziale è necessario usare il metodo JumpStart personalizzato.

- Per eseguire un'installazione iniziale di un archivio Solaris Flash, vedere i seguenti riferimenti.
  - Solaris Live Upgrade – Vedere "Installazione di archivi Solaris Flash in un ambiente di boot" a pagina 411.
  - Programma Solaris Web Start – Vedere "SPARC: Esecuzione di un'installazione o di un aggiornamento con il programma Solaris Web Start" a pagina 132 o "x86: Esecuzione di un'installazione o di un aggiornamento con il programma Solaris Web Start" a pagina 137.
  - Programma `suninstall` di Solaris – Vedere "SPARC: Esecuzione di un'installazione o di un aggiornamento con il Programma `suninstall` di Solaris" a pagina 148 o "x86: Esecuzione di un'installazione o di un aggiornamento con il programma `suninstall` di Solaris" a pagina 151.
  - Programma di installazione JumpStart personalizzato – Vedere "Creazione di un profilo" a pagina 234 e "Preparare il sistema per l'installazione di un archivio Solaris Flash con il metodo JumpStart personalizzato" a pagina 271.

- Per eseguire un aggiornamento con un archivio Solaris Flash differenziale, vedere i seguenti riferimenti.
  - Programma di installazione JumpStart personalizzato – Vedere "Creazione di un profilo" a pagina 234 e "Preparare il sistema per l'installazione di un archivio Solaris Flash con il metodo JumpStart personalizzato" a pagina 271.
  - Solaris Live Upgrade – Vedere "Installare un archivio Solaris Flash con un profilo (riga di comando)" a pagina 414.

Amministrazione degli archivi Solaris Flash

Il comando `flar` permette di amministrare gli archivi. Ogni archivio può essere diviso in sezioni. Tali sezioni possono essere modificate, aggiunte o eliminate e quindi unite per creare un archivio. È anche possibile ottenere informazioni sull'archivio.

Avvertenza – Non modificare la sezione contenente i file dell'archivio, poiché si rischierebbe di compromettere l'integrità dell'archivio.

Divisione di un archivio Solaris Flash

Ogni archivio può essere diviso in sezioni, che possono essere modificate, aggiunte o eliminate individualmente. Dopo avere modificato le sezioni, è necessario unirle per creare un nuovo archivio. Ad esempio, si può aggiungere una sezione definita dall'utente o modificare la sezione di identificazione dell'archivio. Non modificare la sezione contenente i file dell'archivio, poiché si rischierebbe di compromettere l'integrità dell'archivio.

Il comando `flar split` divide un archivio Solaris Flash in sezioni. Il comando `flar` copia ogni sezione in un file separato nella directory corrente o nella directory specificata. I nomi dei file corrispondono a quelli delle sezioni; ad esempio, il cookie dell'archivio viene salvato in un file di nome `cookie`. È possibile specificare al comando `flar split` di salvare solo una sezione. La sintassi del comando è la seguente:

`flar split`[`-d` *dir*] [`-u` *sezione*] [`-f` archive] [`-S` *sezione*] [`-t` [`-p` *posn*] [`-b` *dim_blocchi*]] *nome_file*

`-d` *dir*	Legge le sezioni da copiare dalla directory *dir* anziché dalla directory corrente.
`-u` *sezione*	■ Se questa opzione viene specificata, `flar` copia la sezione del cookie, la sezione di identificazione, la sezione con i file dell'archivio e la *sezione* specificata. È possibile specificare una singola sezione o un elenco di sezioni separate da spazi. ■ Se questa opzione *non* viene utilizzata, `flar` copia solo la sezione del cookie, la sezione di identificazione e la sezione dei file dell'archivio.
`-f` archive	Estrae la sezione dei file dell'archivio in una directory di nome `archive` anziché collocarla in un file di nome `archive`.
`-S` *sezione*	Copia solo la sezione specificata dall'archivio. Questa sezione è definita dall'utente.

ESEMPIO 19–1 Divisione di un archivio

Nell'esempio seguente, `archivio1.flar` viene diviso in tre file:

- `cookie` – È la prima riga dell'archivio, che identifica la versione del formato. Non modificare questo identificativo.
- `identification` – È una copia della sezione di identificazione dell'archivio con tutte le coppie parola chiave-valore.
- `archive` – È il vero e proprio archivio cpio. Questo file può essere compresso.

```
# flar split archivio1.flar
```

Una volta effettuata la divisione, è possibile modificare la sezione di identificazione dell'archivio oppure aggiungere una sezione definita dall'utente. Le sezioni possono quindi essere unite per ricreare l'archivio.

Unione di un archivio Solaris Flash

Dopo aver diviso un archivio in sezioni, è possibile combinarle per creare un nuovo archivio.

Il comando `flar combine` crea un archivio Solaris Flash dalle singole sezioni specificate. Ogni sezione deve trovarsi in un file separato, il cui nome corrisponda a quello della sezione. Devono essere presenti almeno i tre file seguenti:

- Il cookie dell'archivio (`cookie`)
- Il file di identificazione dell'archivio (`identification`)
- I file dell'archivio (`archive`)

Nel combinare le sezioni, ricordare quanto segue:

- Se `archive` è una directory, `flar` utilizza `cpio` per archiviarla prima di includerla nell'archivio combinato.
- Se la sezione di identificazione dell'archivio specifica la compressione del file, `flar` comprime il contenuto del nuovo archivio combinato.
- Non viene eseguito alcun tipo di verifica sulle sezioni. In particolare, non viene verificato né aggiornato alcun campo della sezione di identificazione dell'archivio.

`flar combine` [`-d` *dir*] [`-u` *sezione*] [`-t` [`-p` *posn*] [`- b` *dim_blocchi*]] *nome_file*

`-d` *dir* Legge le sezioni da combinare dalla directory *dir* anziché dalla directory corrente.

`-u` *sezione*

- Se questa opzione viene specificata, `flar` copia la sezione del cookie, la sezione di identificazione, la sezione con i file dell'archivio e la *sezione* specificata. È possibile specificare una singola sezione o un elenco di sezioni separate da spazi.
- Se questa opzione *non* viene utilizzata, `flar` copia solo la sezione del cookie, la sezione di identificazione e la sezione dei file dell'archivio.

ESEMPIO 19–2 Unione di un archivio Solaris Flash

In questo esempio, vengono combinate una sezione del cookie, una sezione di identificazione dell'archivio e una sezione con i file dell'archivio per creare un archivio completo. L'archivio viene denominato `nuovoarchivio.flar`.

```
# flar combine nuovoarchivio.flar
```

ESEMPIO 19–3 Unione di un archivio Solaris Flash e aggiunta di una sezione definita dall'utente

In questo esempio, vengono combinate una sezione del cookie, una sezione di identificazione dell'archivio, una sezione con i file dell'archivio e una sezione definita dall'utente per creare un archivio completo. L'archivio viene denominato `nuovoarchivio.flar`. Il contenuto della sezione definita dall'utente si trova nel file di nome `definizione_utente`, che risiede nella directory corrente.

```
# flar combine -u definizione_utente nuovoarchivio.flar
```

Estrazione di informazioni da un archivio

Per ottenere informazioni sugli archivi già creati, usare il comando `flar info`. La sintassi del comando è la seguente:

`flar info` [`-l`] [`-k` *parola_chiave*] [`-t` [`-p` *posn*] [`-b` *dim_blocchi*]] *nome_file*

`-k` *parola_chiave*	Restituisce il valore della parola chiave *parola_chiave*.
`-l`	Elenca i file presenti nella sezione dell'archivio.

ESEMPIO 19–4 Visualizzazione dei file contenuti in una sezione dell'archivio

In questo esempio viene controllata la struttura dei file dell'archivio di nome `archivio3.flar`.

```
# flar info -l archivio3.flar
aaa
aaa/bbb
aaa/bbb/ccc
aaa/bbb/ccc/ddd
aaa/eee
```

CAPITOLO 20

Solaris Flash (riferimenti)

Questo capitolo contiene una descrizione delle sezioni, delle parole chiave e dei valori delle parole chiave di Solaris Flash. Descrive inoltre le opzioni del comando `flar create`.

- "Descrizione delle sezioni degli archivi Solaris Flash" a pagina 197
- "Parole chiave di Solaris Flash" a pagina 199
- "Comando `flar create` di Solaris Flash" a pagina 204

Descrizione delle sezioni degli archivi Solaris Flash

Ogni archivio Solaris Flash è diviso in sezioni. Alcune sono generate dal software Solaris Flash e non richiedono l'input dell'utente. Altre richiedono oppure offrono la possibilità all'utente di inserire informazioni. La tabella seguente descrive le diverse sezioni.

TABELLA 20–1 Sezioni degli archivi Flash

Nome della sezione	Descrizione	Richiesta dall'archivio	Richiede l'input dell'utente
Cookie dell'archivio	La prima sezione contiene un cookie che identifica il file come archivio Solaris Flash. Il codice di deployment utilizza il cookie per scopi di identificazione e verifica. La presenza del cookie è necessaria perché l'archivio sia valido.	Sì	No

TABELLA 20–1 Sezioni degli archivi Flash *(Continua)*

Nome della sezione	Descrizione	Richiesta dall'archivio	Richiede l'input dell'utente
Identificazione dell'archivio	La seconda sezione contiene le parole chiave con i relativi valori che forniscono informazioni di identificazione sull'archivio. Il software genera alcune informazioni, ad esempio: ■ Il numero di identificazione (ID) dell'archivio ■ Il metodo di archiviazione, ad esempio cpio ■ La data di creazione L'informazione principale, richiesta obbligatoriamente, è il nome dell'archivio Solaris Flash. È inoltre possibile specificare le seguenti informazioni: ■ L'autore dell'archivio ■ La data di creazione dell'archivio ■ Il nome del sistema master usato per creare l'archivio Per un elenco delle parole chiave che descrivono l'archivio, vedere "Parole chiave usate nella sezione di identificazione" a pagina 200.	Sì	Il contenuto viene generato sia dall'utente che dal software
Manifesto	Sezione di un archivio Solaris Flash usata per verificare un sistema clone. La sezione manifesto elenca i file del sistema che devono essere mantenuti, aggiunti o eliminati dal sistema clone. Se i file non corrispondono all'elenco specificato, l'installazione non riesce. Questa sezione è solo informativa. Contiene l'elenco dei file in un formato interno e non può essere usata per la creazione degli script. È possibile escludere questa sezione creando l'archivio differenziale con l'opzione `-M` di `flar create`. Questo procedimento è tuttavia sconsigliabile perché esclude il processo di verifica dell'archivio.	No	No
■ Predeployment ■ Postdeployment ■ Reboot	Questa sezione contiene informazioni interne che vengono usate dal software flash prima e dopo l'installazione di un'immagine dell'ambiente operativo. Vengono memorizzati in questa sezione anche gli script di personalizzazione.	Sì	No
Riepilogo	Questa sezione contiene messaggi sulla creazione dell'archivio e registra le attività degli script di predeployment.	Sì	Il contenuto viene generato sia dall'utente che dal software

TABELLA 20–1 Sezioni degli archivi Flash *(Continua)*

Nome della sezione	Descrizione	Richiesta dall'archivio	Richiede l'input dell'utente
Definita dall'utente	Questa sezione segue la sezione di identificazione. L'archivio può contenere, opzionalmente, qualunque numero di sezioni definite dall'utente. Queste sezioni non vengono elaborate dal codice di estrazione dell'archivio. Vengono richiamate separatamente e possono essere usate per la descrizione dei contenuti.	No	Sì
File dell'archivio	Questa sezione contiene i file che sono stati raccolti dal sistema master in forma binaria. Inizia con `section_begin=archive` ma non prevede un delimitatore finale specifico.	Sì	No

Parole chiave di Solaris Flash

Le parole chiave di Solaris Flash sono simili a quelle usate nel metodo JumpStart personalizzato. La loro funzione è quella di definire gli elementi dell'installazione. Ogni parola chiave è un comando che controlla un determinato aspetto delle modalità di installazione del software sul sistema clone.

Per impostare le parole chiave e i relativi valori, usare le seguenti linee guida:

- Le parole chiave e i relativi valori sono separati da un segno di uguale e sono disposti una coppia per riga
- Le parole chiave non distinguono tra maiuscole e minuscole
- La lunghezza delle singole righe non è soggetta a limitazioni

Parole chiave generali

Ciascuna sezione dell'archivio Solaris Flash è definita dalle parole chiave `section_begin` e `section_end`. Ad esempio, la sezione dei file dell'archivio contiene una parola chiave `section_begin` uguale a quella delle altre sezioni, ma con un valore differente. Le sezioni definite dall'utente sono delimitate dalle parole chiave `section_begin` e `section_end`, con valori appropriati per ognuna. La tabella seguente descrive i valori che possono essere assegnati alle parole chiave `section_begin` e `section_end`.

TABELLA 20–2 Valori per le parole chiave `section_begin` e `section_end`

Sezioni dell'archivio	Valori per le parole chiave `section_begin` e `section_end`
Cookie dell'archivio	`cookie` — Questa sezione non è delimitata dalle parole chiave `section_begin` e `section_end`.
Identificazione dell'archivio	`identification`
Sezioni definite dall'utente	*nome_sezione* Un esempio della parola chiave `nome_sezione` può essere utenteX_sezione_1.
File dell'archivio	`archive`

Parole chiave usate nella sezione di identificazione

La tabella seguente descrive le parole chiave utilizzate nella sezione di identificazione dell'archivio e i relativi valori.

Ogni sezione utilizza le parole chiave elencate nella Tabella 20–3 come delimitatori.

TABELLA 20–3 Parole chiave della sezione di identificazione: parole chiave generali

Parole chiave	Definizioni dei valori	Valore	Richiesto
`section_begin` `section_end`	Queste parole chiave vengono usate per delimitare le sezioni dell'archivio e non vengono usate esclusivamente per la sezione di identificazione. Per una descrizione di queste parole chiave, vedere "Parole chiave generali" a pagina 199.	Testo	Sì

Le parole chiave seguenti, usate nella sezione di identificazione dell'archivio, descrivono il contenuto della sezione dei file dell'archivio.

TABELLA 20–4 Parole chiave della sezione di identificazione: contenuto della sezione dei file dell'archivio

Parole chiave	Definizioni dei valori	Valore	Richiesto
`archive_id` (opzionale)	Questa parola chiave descrive in modo specifico il contenuto dell'archivio. Questo valore viene usato dal software di installazione per verificare il contenuto dell'archivio durante la sua installazione. Se la parola chiave non è presente, non viene eseguito nessun controllo di integrità. Ad esempio, la parola chiave `archive_id` potrebbe avere il valore `FlAsH-ARcHive-2.0`.	Testo	No

TABELLA 20–4 Parole chiave della sezione di identificazione: contenuto della sezione dei file dell'archivio *(Continua)*

Parole chiave	Definizioni dei valori	Valore	Richiesto
`files_archived_method`	Questa parola chiave descrive il metodo di archiviazione usato nella sezione dei file. ■ Se la parola chiave è presente, il suo valore è `cpio`. ■ Se viceversa non è presente, si presume che la sezione dei file sia in formato CPIO con intestazioni ASCII. Questo formato corrisponde all'opzione `-c` di `cpio`. Se è presente la parola chiave `files_compressed_method`, il metodo di compressione viene applicato al file dell'archivio creato dal metodo di archiviazione.	Testo	No
`files_archived_size`	Il valore di questa parola chiave corrisponde alla dimensione della sezione dei file dell'archivio espressa in byte.	Numerico	No

`files_compress_method`	Questa parola chiave descrive l'algoritmo di compressione usato nella sezione dei file.
	■ Se è presente, può avere uno dei seguenti valori:
	  ■ `none` – La sezione dei file dell'archivio non è compressa
	  ■ `compress` – La sezione dei file viene compressa con il comando `compress`
	■ Se non è presente, si presume che la sezione dei file dell'archivio non sia compressa.
	
	Il metodo di compressione indicato da questa parola chiave viene applicato al file dell'archivio creato dal metodo indicato dalla parola chiave `files_archived_method`.
		Testo	No

`files_unarchived_size`	Questa parola chiave definisce la dimensione complessiva, in byte, dell'archivio estratto. Il suo valore viene usato per la verifica della dimensione del file system.	Numerico	No

Le parole chiave seguenti forniscono informazioni descrittive sull'intero archivio. Queste parole chiave vengono in genere usate per facilitare la selezione e la gestione degli archivi. Sono tutte opzionali e vengono usate per facilitare la distinzione tra gli archivi. Per includere queste parole chiave si utilizzano le opzioni del comando `flar create`. Per un esempio, vedere l'Esempio 18–12.

TABELLA 20–5 Parole chiave della sezione di identificazione: Informazioni fornite dall'utente

Parole chiave	Definizioni dei valori	Valore	Richiesto
`creation_date`	Il valore di questa parola chiave è un'indicazione in formato testo che rappresenta la data e l'ora di creazione dell'archivio. ■ Per creare la data, usare il comando `flar create` con l'opzione `-i`. ■ Se non si specifica la data di creazione con il comando `flar create`, viene impostata la data predefinita nel fuso di Greenwich (GMT). ■ Il valore deve usare il formato base completo ISO-8601 senza la designazione dell'ora (ISO-8601,§5.4.1(a)). Il formato è *SSAAMMGGhhmmss*. Ad esempio, 20000131221409, rappresenta il 31 gennaio 2000, alle ore 10:14:09.	Testo	No
`creation_master`	Il valore di questa parola chiave è il nome del sistema master usato per creare l'archivio. Per creare questo valore si può usare il comando `flar create` con l'opzione `-m`. Se non viene specificato nessun valore, viene usato l'output del comando `uname -n`.	Testo	No
`content_name`	Questa parola chiave identifica l'archivio. Il valore viene generato dall'opzione `-n` del comando `flar create`. Per creare questo valore, seguire queste indicazioni: ■ Il nome descrittivo non può superare la lunghezza di 256 caratteri. ■ La descrizione dovrebbe contenere la funzione e lo scopo dell'archivio.	Testo	Sì
`content_type`	Il valore di questa parola chiave specifica la categoria dell'archivio. Per generare il valore, usare il comando `flar create` con l'opzione `-T`.	Testo	No
`content_description`	Il valore della parola chiave descrive il contenuto dell'archivio. Il valore di questa parola chiave non è soggetto a limiti di lunghezza. Per creare questo valore si utilizza il comando `flar create` con l'opzione `-E`.	Testo	No
`content_author`	Il valore di questa parola chiave identifica l'autore dell'archivio. Per creare questo valore si utilizza il comando `flar create` con l'opzione `-a`. Ad esempio, è possibile inserire il nome completo dell'autore e il suo indirizzo di posta elettronica.	Testo	No

TABELLA 20–5 Parole chiave della sezione di identificazione: Informazioni fornite dall'utente *(Continua)*

Parole chiave	Definizioni dei valori	Valore	Richiesto
`content_architectures`	Il valore di questa parola chiave è un elenco separato da virgole delle architetture del kernel supportate dall'archivio. Per creare questo valore si può usare il comando `flar create`. ■ Se la parola chiave è presente, il software di installazione confronta l'architettura del kernel del sistema clone con l'elenco delle architetture supportate dall'archivio. Se l'archivio non supporta l'architettura del kernel del sistema clone, l'installazione non riesce. ■ Se la parola chiave non è presente, il software di installazione non convalida l'architettura del sistema clone.	Elenco di testo	No

Le parole chiave seguenti descrivono l'intero archivio. Nell'impostazione predefinita, i valori vengono inseriti da `uname` durante la creazione dell'archivio flash. Se si crea un archivio flash in cui la directory radice non è `/`, il software di archiviazione inserisce la stringa UNKNOWN per le parole chiave. Fanno eccezione le parole chiave `creation_node`, `creation_release` e `creation_os_name`.

- Per `creation_node`, il software utilizza il contenuto del file `nodename`.
- Per `creation_release` e `creation_os_name`, il software cerca di usare il contenuto della directory radice `/var/sadm/system/admin/INST_RELEASE`. Se il software non riesce a leggere questo file, assegna il valore UNKNOWN.

Indipendentemente dalla loro provenienza, i valori di queste parole chiave non possono essere modificati.

TABELLA 20–6 Parole chiave della sezione di identificazione: Informazioni fornite dal software

Parola chiave	Valore
`creation_node`	L'output del comando `uname -n`
`creation_hardware_class`	L'output del comando `uname -m`
`creation_platform`	L'output del comando `uname -i`
`creation_processor`	L'output del comando `uname -p`
`creation_release`	L'output del comando `uname -r`
`creation_os_name`	L'output del comando `uname -s`
`creation_os_version`	L'output del comando `uname -v`

Parole chiave della sezione definita dall'utente

Oltre alle parole chiave definite dall'archivio Solaris Flash, è possibile definirne altre. L'archivio Solaris Flash ignora le parole chiave definite dall'utente, ma è possibile creare script o programmi che elaborino la sezione di identificazione e consentano di utilizzarle. Le parole chiave definite dall'utente devono avere il seguente formato:

- Il nome della parola chiave deve iniziare con una `X`.
- La parola chiave non può contenere ritorni a capo, segni di uguale e spazi vuoti.
- Come nelle parole chiave predefinite, si può usare la convenzione di delimitare le parole della descrizione con trattini di sottolineatura. Un'altra convenzione applicabile è quella usata per la denominazione dei package Java.

Ad esempio, `X-dipartimento` è un nome valido per una parola chiave definita dall'utente.

Per un esempio sull'uso delle opzioni per includere parole chiave definite dall'utente nella sezione di identificazione, vedere l'Esempio 18–12.

Comando `flar create` di Solaris Flash

Il comando `flar create` permette di creare un archivio Solaris Flash.

`flar create`

Il comando `flar create` permette di creare un archivio Solaris Flash da un sistema master. Può essere utilizzato con il sistema master in modalità multiutente o monoutente. Oppure, `flar create` può essere usato quando il sistema master viene avviato dal DVD di Solaris 9, dal CD Solaris 9 Software 1 of 2 o da un'immagine del CD di Solaris 9 e del CD Solaris 9 Languages. Durante la creazione dell'archivio Solaris Flash, lo stato del sistema master dovrebbe essere il più possibile statico. La sintassi del comando è la seguente:

`flar create -n` *nome_archivio* `[-R` *radice*`] [-A` *dir_immagine_master_originale*`] [-S] [-M] [-H] [-I] [-c] [-x` *dir/file_esclusi*`] [-y` *dir/file_inclusi*`] [-z` *file_elenco*`] [-X` *file_elenco*`] [-t [-p` *pos*`] [-b` *dim_blocchi*`] [-i` *data*`] [-m` *master*`] [-u` *sezione* `... [-d` *dir*`]] [-f [`*file_elenco*`| -] [-F]] [-U` *chiave=valore* `...] [-a` *autore*`] [-e` *descr*`|-E` *file_descr*`] [-T` *tipo*`]` *percorso/nome_file*

In questo comando, *percorso* è la directory in cui si desidera salvare l'archivio. *nome_file* è il nome del file contenente l'archivio. Se il percorso non viene specificato, `flar create` salva il file dell'archivio nella directory corrente.

TABELLA 20–7 Opzioni disponibili per il comando `flar create`

Opzione	Descrizione
Opzioni obbligatorie	
`-n` *nome_archivio*	Il valore di questo flag è il nome dell'archivio. Il *nome_archivio* specificato sarà il valore della parola chiave `content_name`.
Opzione di compressione	
`-c`	Comprime l'archivio usando l'utility `compress(1)`.
Opzioni per directory e dimensioni	
`- R` *radice*	Crea l'archivio dalla gerarchia di file system che ha inizio dalla directory radice. Se questa opzione non viene specificata, `flar create` crea l'archivio da un file system situato in `/`.
`-S`	Omette le informazioni sulle dimensioni nell'archivio.
`-H`	Non genera l'identificatore hash.
Opzioni per la creazione di un archivio differenziale	
`-A` *dir_immagine_master_originale*	Crea un archivio differenziale confrontando una nuova immagine del sistema con l'immagine specificata dall'argomento *dir_immagine_master_originale*. Nell'impostazione predefinita, la nuova immagine del sistema è il file system radice (`/`). Per cambiare questa impostazione, usare l'opzione `-R`. *dir_immagine_master_originale* è una directory in cui è memorizzata l'immagine master originale del sistema o in cui viene attivata tramite UFS, NFS o `lumount`. È possibile modificare gli effetti della selezione dei file per l'archivio differenziale usando le opzioni per la selezione dei contenuti descritte nella sezione successiva della tabella.

TABELLA 20–7 Opzioni disponibili per il comando `flar create` *(Continua)*

Opzione	Descrizione
`-M`	Esclude il file manifesto. Quando si utilizza questa opzione, non viene eseguita nessuna verifica dell'archivio differenziale. Quando si crea un archivio differenziale, `flar create` crea un lungo elenco dei file del sistema rimasti invariati, di quelli modificati e di quelli che occorre eliminare dall'archivio. Questo elenco viene memorizzato nella sezione manifesto dell'archivio. Quando si installa l'archivio differenziale, il software utilizza questo elenco per controllare, file per file, l'integrità del sistema clone. L'uso di questa opzione esclude questo tipo di verifica e mantiene libero lo spazio utilizzato dalla sezione manifesto nell'archivio differenziale. Tuttavia, i vantaggi a livello di tempo e occupazione di spazio vanno a scapito del controllo di integrità durante l'installazione. È perciò preferibile non usare questa opzione ed eseguire il processo di convalida.
Opzioni per la selezione del contenuto	
Avvertenza – Le opzioni di esclusione dei file del comando `flar create` devono essere usate con attenzione. Se si escludono una o più directory, è possibile che altre di cui non ci si è accorti vengano lasciate nell'archivio, ad esempio i file di configurazione del sistema. In questo caso, il sistema si verrebbe a trovare in uno stato incoerente e l'installazione non verrebbe eseguita. L'opzione di esclusione dovrebbe essere usata preferibilmente per dati che possano essere facilmente rimossi senza compromettere lo stato del sistema, ad esempio i file di dati di grandi dimensioni.	
`-y` *dir/file_inclusi*	Aggiunge all'archivio i file e le directory specificate nella riga di comando. Questa opzione è utile quando si è esclusa una directory ma si desidera ripristinare singoli file o sottodirectory. *dir/file_inclusi* è il nome della sottodirectory o del file da includere.
`-f` *file_elenco*	Aggiunge all'archivio i file e le directory specificate in un elenco. *file_elenco* è il percorso completo del file che contiene l'elenco. Il contenuto del file viene aggiunto all'elenco dei file a meno che non venga specificata l'opzione `-F`. ■ Il file *file_elenco* deve contenere un solo file per riga. ■ Se si specifica un file system con `-R` *radice*, il percorso dei file deve essere relativo alla directory `radice` alternativa oppure deve essere un percorso assoluto. ■ Se il *nome_file* è "-", `flar create` interpreta l'input standard come un elenco di file. Quando si utilizza il valore "-", la dimensione dell'archivio non viene calcolata.

TABELLA 20–7 Opzioni disponibili per il comando `flar create` *(Continua)*

Opzione	Descrizione
`-F`	Usa solo i file contenuti in `-f` *file_elenco* per creare l'archivio. Questa opzione utilizza `-f` *file_elenco* come elenco assoluto, non come un elenco aggiunto al normale elenco dei file.
`-x` *dir_esclusa/nome_file*	Esclude i file e le directory specificate dall'archivio. I file e le directory devono essere specificati nella riga di comando. È possibile usare più istanze di questa opzione per escludere più file o directory. *dir/file_esclusi* è il nome della directory o del file da escludere.
`-X` *file_elenco*	Esclude un elenco di file o di directory dall'archivio. *file_elenco* è il percorso completo del file che contiene l'elenco. ■ Il file *file_elenco* deve contenere un solo file per riga. ■ Se si specifica un file system con `-R` *radice*, il percorso dei file deve essere relativo alla directory `radice` alternativa oppure deve essere un percorso assoluto. ■ Se il *file_elenco* è "-", `flar create` interpreta l'input standard come un elenco di file. Quando si utilizza il valore "-", la dimensione dell'archivio non viene calcolata.
`-z` *file_elenco*	Esclude o include un elenco di file o di directory dall'archivio. Ogni file o directory dell'elenco è contrassegnato con un segno più "+" o meno "-". Il più indica che il file o la directory vengono inclusi, mentre il meno indica che vengono esclusi. *file_elenco* è il percorso completo del file che contiene l'elenco. ■ Il file *file_elenco* deve contenere un solo file per riga. ■ Se si specifica un file system con `-R` *radice*, il percorso dei file deve essere relativo alla directory `radice` alternativa oppure deve essere un percorso assoluto.
`- I`	Esclude il controllo di integrità. Per evitare che importanti file di sistema rimangano esclusi dall'archivio, `flar create` esegue un controllo di integrità. Questo controllo esamina tutti i file registrati nel database dei package del sistema e interrompe la creazione dell'archivio se rileva l'esclusione di uno o più di questi file. L'uso di questa opzione esclude questo controllo di integrità. Si consiglia perciò di evitare l'uso dell'opzione `-I`.
Opzioni utilizzate per le sezioni definite dall'utente	

TABELLA 20–7 Opzioni disponibili per il comando `flar create` *(Continua)*

Opzione	Descrizione
`-u` *sezione*	Include la *sezione* specificata come sezione definita dall'utente. Per includere più sezioni definite dall'utente, il valore *sezione* deve essere un elenco separato da spazi che comprende i nomi delle sezioni.
`-d` *dir*	Legge il file della sezione specificato con `-u` da *dir*.
Opzioni utilizzate per gli archivi su nastro	
`-t`	Crea un archivio su un'unità nastro. L'argomento *nome_file* indica il nome dell'unità nastro.
`-p` *posizione*	Questa opzione può essere usata solo insieme a `-t`. Specifica la posizione sul nastro in cui `flar create` dovrà memorizzare l'archivio. Se questa opzione non viene specificata, `flar create` colloca l'archivio nella posizione corrente del nastro.
`-b` *dim_blocchi*	Specifica la dimensione dei blocchi che `flar create` dovrà utilizzare durante la creazione dell'archivio. Se questa opzione non viene specificata, `flar create` utilizza la dimensione predefinita di 64 KB.
Opzioni per l'identificazione dell'archivio Queste parole chiave e i relativi valori compaiono nella sezione di identificazione dell'archivio.	
`-U` *chiave=valore*	Include le parole chiave definite dall'utente e i relativi valori nella sezione di identificazione dell'archivio.
`-i` *data*	Utilizza il valore *data* per la parola chiave `creation_date`. Se questa opzione non viene specificata, `flar create` utilizza la data e l'ora corrente del sistema.
`-m` *master*	Utilizza *master* come nome del sistema master su cui è stato creato l'archivio. *master* è il valore della parola chiave `creation_master`. Se non viene specificato un valore per *master*, `flar create` utilizza il nome del sistema restituito da `uname -n`.
`-e` *descr*	Utilizza il valore *descr* per la parola chiave `creation_description`. Questa opzione non può essere utilizzata insieme a `-E`.
`-E` *file_descr*	Legge il valore per la parola chiave `content_description` dal file *file_descr*. Questa opzione non può essere utilizzata insieme a `-e`.

TABELLA 20–7 Opzioni disponibili per il comando `flar create` *(Continua)*

Opzione	Descrizione
`-a` *autore*	Utilizza *autore* come nome dell'autore nella sezione di identificazione dell'archivio. *autore* è il valore della parola chiave `content_author`. Se questa opzione non viene specificata, `flar create` non include la parola chiave `content_author` nella sezione di identificazione dell'archivio.
`-T` *tipo*	Utilizza il valore *tipo* per la parola chiave `content_type`. Il *tipo* è definito dall'utente. Se questa opzione non viene specificata, `flar create` non include la parola chiave `content_type`.

CAPITOLO **21**

Installazione JumpStart personalizzata (procedure)

Questa sezione contiene le istruzioni per la creazione, la preparazione e l'esecuzione di un'installazione JumpStart personalizzata.

Capitolo 22	Contiene una descrizione introduttiva del metodo di installazione JumpStart personalizzato.
Capitolo 23	Contiene istruzioni sulla preparazione dei sistemi da cui e su cui eseguire l'installazione di Solaris 9 con il metodo JumpStart personalizzato.
Capitolo 24	Descrive le funzioni opzionali disponibili per la creazione di altri tool di installazione JumpStart.
Capitolo 25	Contiene le procedure da seguire per creare regole e parole chiave personalizzate.
Capitolo 26	Spiega come eseguire un'installazione JumpStart personalizzata su un sistema SPARC o x86. Le procedure descritte devono essere eseguite sul sistema su cui si intende installare Solaris 9.
Capitolo 27	Contiene un esempio di installazione di Solaris su un sistema SPARC e su un sistema x86 eseguito con il metodo JumpStart personalizzato.
Capitolo 28	Contiene un elenco delle parole chiave e dei valori da utilizzare nel file `rules`, nei profili, negli script `begin` e negli script `finish`.

CAPITOLO 22

Installazione JumpStart personalizzata (panoramica)

Questo capitolo contiene una descrizione introduttiva del metodo di installazione JumpStart personalizzato.

- "Introduzione al metodo JumpStart personalizzato" a pagina 213
- "Procedimento di installazione con il programma JumpStart" a pagina 214

Introduzione al metodo JumpStart personalizzato

Il metodo JumpStart personalizzato, eseguibile dalla riga di comando, permette di installare o aggiornare automaticamente più sistemi in base ai profili creati dall'utente. I profili definiscono requisiti specifici per l'installazione del software. È anche possibile includere nella procedura uno o più script da eseguire prima o dopo l'installazione. L'utente sceglie il profilo e gli script da utilizzare per l'installazione o per l'aggiornamento. Il metodo JumpStart personalizzato esegue quindi l'installazione o l'aggiornamento del sistema in base al profilo e agli script selezionati. È anche possibile specificare le informazioni di configurazione in un file `sysidcfg` in modo che la procedura si svolga senza bisogno dell'intervento dell'utente.

Per descrivere il processo JumpStart personalizzato può essere utile usare uno scenario di esempio. In questo scenario, occorre configurare i parametri seguenti:

- Solaris deve essere installato su 100 sistemi nuovi.
- Settanta di questi sono sistemi SPARC destinati al gruppo di progettazione e devono essere installati come sistemi standalone con il gruppo software per sviluppatori.
- Gli altri 30 sistemi sono sistemi x86 destinati al gruppo di marketing e devono essere installati come sistemi standalone con il gruppo software di Solaris per utenti finali.

In primo luogo, occorre creare un file `rules` e un profilo per ogni gruppo di sistemi. Il file `rules` è un file di testo contenente una regola per ogni gruppo di sistemi o per ogni sistema su cui si desidera installare Solaris. Ogni regola distingue un gruppo di sistemi accomunato da uno o più attributi. Collega inoltre ogni gruppo a un determinato profilo.

Il profilo è un file di testo che definisce in che modo occorre installare Solaris su ogni sistema del gruppo. Il file `rules` e il profilo devono trovarsi in una directory JumpStart.

Nello scenario di esempio, l'amministratore crea un file `rules` contenente due regole differenti, una per il gruppo di progettazione e una per il gruppo di marketing. Nelle regole, i due gruppi vengono differenziati dal numero di rete dei sistemi.

Ogni regola contiene inoltre un collegamento a un profilo appropriato. Ad esempio, nella regola per il gruppo di progettazione viene inserito un collegamento al file `profilo_prog` precedentemente creato per il gruppo di progettazione. Nella regola per il gruppo di marketing viene invece inserito un collegamento al file `profilo_market` creato per quel gruppo.

Il file `rules` e i profili possono essere salvati su un dischetto o su un server.

- Il dischetto è richiesto quando occorre eseguire un'installazione JumpStart personalizzata su un sistema standalone non collegato a una rete.
- Si utilizza invece un server quando l'installazione JumpStart personalizzata deve essere eseguita su un sistema collegato in rete che ha accesso a quel server.

Dopo aver creato il file `rules` e i profili, occorre verificare i file con lo script `check`. Se lo script `check` ha esito positivo, viene creato il file `rules.ok`. Il file `rules.ok` viene generato dal file `rules` e viene usato dal programma JumpStart per eseguire l'installazione di Solaris.

Procedimento di installazione con il programma JumpStart

Una volta verificati il file `rules` e i profili, è possibile iniziare l'installazione JumpStart personalizzata. Il programma JumpStart legge il file `rules.ok`. Quindi cerca la prima regola in cui gli attributi definiti per i sistemi corrispondono a quelli del sistema su cui JumpStart sta cercando di installare Solaris. Alla prima corrispondenza, JumpStart utilizza il profilo specificato in quella regola per installare Solaris sul sistema.

La Figura 22–1 illustra lo svolgimento dell'installazione JumpStart personalizzata su un sistema standalone non collegato in rete. Il primo sistema ad essere installato con il processo JumpStart personalizzato è quello dell'utente Pietro. Il programma JumpStart accede al file di regole presente sul dischetto inserito nel sistema. Il programma

determina che al sistema si applica la `regola 2`. La `regola 2` specifica che l'installazione di Solaris deve essere eseguita con il `profilo di Pietro`. Il programma JumpStart legge il `profilo di Pietro` e installa Solaris in base alle istruzioni specificate nel profilo dall'amministratore di sistema.



FIGURA 22–1 Svolgimento dell'installazione JumpStart personalizzata: Esempio su un sistema non in rete

La Figura 22–2 illustra lo svolgimento dell'installazione JumpStart personalizzata su più sistemi collegati in rete. L'amministratore di sistema ha creato diversi profili e li ha salvati su un unico server. Il primo sistema ad essere installato appartiene al gruppo destinato al team di progettazione. Il programma JumpStart accede ai file di regole contenuti nella directory `JumpStart/` del server. Il programma determina che al sistema del gruppo di progettazione si applica la `regola 1`. La `regola 1` specifica che l'installazione di Solaris deve essere eseguita con il `profilo del gruppo di progettazione`. Il programma JumpStart legge il file `profilo gruppo progettazione` e installa Solaris in base alle istruzioni specificate.



FIGURA 22–2 Svolgimento dell'installazione JumpStart personalizzata: Esempio su un sistema in rete

La Figura 22–3 descrive l'ordine in cui il programma JumpStart ricerca i file richiesti per l'installazione.



FIGURA 22–3 Svolgimento di un'installazione JumpStart personalizzata

CAPITOLO 23

Preparazione di un'installazione JumpStart personalizzata (procedure)

Questo capitolo contiene istruzioni dettagliate su come preparare i sistemi da cui e su cui si desidera installare Solaris 9 usando il metodo JumpStart personalizzato.

- "Mappa delle attività: Preparazione di un'installazione JumpStart personalizzata" a pagina 220
- "Creazione di un server dei profili per una rete" a pagina 221
- "Creazione di un dischetto dei profili per sistemi standalone" a pagina 225
- "Creazione del file `rules`" a pagina 230
- "Creazione di un profilo" a pagina 234
- "Prova di un profilo" a pagina 239
- "Verifica del file `rules`" a pagina 244

Mappa delle attività: Preparazione di un'installazione JumpStart personalizzata

TABELLA 23–1 Mappa delle attività: Preparazione di un'installazione JumpStart personalizzata

Operazione	Descrizione	Per istruzioni, vedere
Decidere in che modo aggiornare il sistema se è presente una versione precedente di Solaris	Se sul sistema è installata una versione precedente di Solaris, occorre decidere in che modo eseguire l'aggiornamento. In particolare, occorre stabilire come agire prima e dopo il processo di aggiornamento. La pianificazione è importante per la creazione dei profili e degli script iniziali e finali.	Capitolo 8
Creare una directory JumpStart	**Su un server** Se si desidera installare Solaris con il metodo JumpStart personalizzato su uno o più sistemi collegati a una rete, è necessario creare un server per i profili. Questo server deve contenere una directory JumpStart per i profili personalizzati. **Su un dischetto** Se si desidera installare Solaris con il metodo JumpStart personalizzato su uno o più sistemi non collegati a una rete, è necessario creare un dischetto con i profili. Il dischetto deve contenere i profili JumpStart personalizzati.	"Creazione di un server dei profili per una rete" a pagina 221 "Creazione di un dischetto dei profili per sistemi standalone" a pagina 225
Aggiungere regole al file `rules`	Dopo aver deciso come installare ogni sistema o gruppo di sistemi, creare una regola per ognuno. Ogni regola distingue un certo gruppo in base a uno o più attributi. Collega inoltre ogni gruppo a un determinato profilo.	"Creazione del file `rules`" a pagina 230

TABELLA 23–1 Mappa delle attività: Preparazione di un'installazione JumpStart personalizzata *(Continua)*

Operazione	Descrizione	Per istruzioni, vedere
Creare un profilo per ogni regola	Un profilo è un file di testo che definisce in che modo deve essere installato l'ambiente operativo Solaris su un sistema, ad esempio con quale gruppo software. Ogni regola specifica un profilo, cioè definisce in che modo deve essere installato Solaris sul sistema che corrisponde ai criteri di quella regola. In genere, si crea un profilo differente per ogni regola. È possibile, tuttavia, usare lo stesso profilo in più regole.	"Creazione di un profilo" a pagina 234
(Opzionale) Provare i profili	Dopo aver creato un profilo, usare il comando `pfinstall`(1M) per provarlo prima di usarlo per l'installazione o l'aggiornamento di un sistema.	"Prova di un profilo" a pagina 239
Verificare il file `rules`	Il file `rules.ok` viene generato sulla base del file `rules` e viene usato dal programma JumpStart per individuare i sistemi da installare con un profilo. Per convalidare il file `rules` si utilizza lo script `check`.	"Verifica del file `rules`" a pagina 244

Creazione di un server dei profili per una rete

Se si desidera usare il metodo JumpStart personalizzato per installare i sistemi di una rete, occorre creare su un server un'apposita directory JumpStart. Questa directory deve contenere i file essenziali per il metodo JumpStart personalizzato, ad esempio il file `rules`, il file `rules.ok` e i profili. La directory JumpStart deve trovarsi nella directory radice (`/`) del server.

Il server che contiene la directory JumpStart viene detto server dei profili. Il server dei profili può essere lo stesso sistema usato come server di installazione o di boot, oppure può essere un sistema separato. Il server dei profili può contenere i file richiesti da JumpStart per diverse piattaforme. Ad esempio, un server x86 può contenere i file JumpStart personalizzati richiesti sia per la piattaforma SPARC che per la piattaforma x86.

Nota – Una volta creato il server dei profili, è necessario abilitare i sistemi ad accedervi. Per istruzioni dettagliate, vedere "Abilitare tutti i sistemi ad accedere al server dei profili" a pagina 223.

▼ Creare una directory JumpStart su un server

Nota – Questa procedura presuppone che sia in esecuzione la gestione dei volumi (*Volume Manager*). Se non si utilizza la gestione dei volumi, vedere il manuale *System Administration Guide: Basic Administration* per informazioni dettagliate sulla gestione dei supporti removibili senza questa utility.

1. **Eseguire il login come superutente sul server su cui occorre creare la directory JumpStart.**
2. **Creare la directory JumpStart in qualunque posizione sul server.**

   # **mkdir -m 755** *directory_jumpstart*

   In questo comando, *directory_jumpstart* è il percorso assoluto della directory JumpStart.

   Ad esempio, il comando seguente crea una directory di nome `jumpstart` nella directory radice (`/`) e imposta le autorizzazioni su 755:

   ```
   # mkdir -m 755 /jumpstart
   ```

3. **Modificare il file `/etc/dfs/dfstab` con l'aggiunta della riga seguente.**

   share -F nfs -o ro,anon=0 *directory_jumpstart*

   Ad esempio, l'istruzione seguente abilita la condivisione della directory `/jumpstart`:

   ```
   share -F nfs -o ro,anon=0 /jumpstart
   ```

4. **Digitare `shareall` e premere Enter.**
5. **Decidere se copiare alcuni esempi di file personalizzati per JumpStart nella propria directory JumpStart.**
   - In caso negativo, passare al Punto 8.
   - In caso affermativo, usare la tabella seguente per determinare come procedere.

Posizione degli esempi	Istruzioni
DVD di Solaris 9 o CD Solaris 9 Software 1 of 2 per la propria piattaforma	Inserire il DVD di Solaris 9 o il CD Solaris 9 Software 1 of 2 nel lettore di CD-ROM del server. La gestione dei volumi attiverà automaticamente il CD.
Immagine del DVD di Solaris 9 o del CD Solaris 9 Software 1 of 2 per la propria piattaforma su un disco locale	Spostarsi nella directory che contiene l'immagine del DVD di Solaris 9 o del CD Solaris 9 Software 1 of 2. Ad esempio, digitare il comando seguente: `cd /export/install`

6. **Copiare i file di esempio nella directory JumpStart del server dei profili.**

   # **cp -r** *percorso***/Solaris_9/Misc/jumpstart_sample/*** *directory_jumpstart*

percorso	Percorso del CD, del DVD o dell'immagine sul disco locale
directory_jumpstart	Percorso della directory del server dei profili in cui si desidera collocare i file di esempio per l'installazione JumpStart

   Ad esempio, il comando seguente copia il contenuto della directory `jumpstart_sample` nella directory `/jumpstart` sul server dei profili:

   - Per i sistemi SPARC:

     ```
     cp -r /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_9/Misc/jumpstart_sample/* /jumpstart
     ```

   - Per i sistemi x86:

     ```
     cp -r /cdrom/cdrom0/s2/Solaris_9/Misc/jumpstart_sample/* /jumpstart
     ```

7. **Modificare i file di esempio di JumpStart per adattarli alle caratteristiche del proprio ambiente.**

8. **Verificare che il proprietario della directory JumpStart sia `root` e che le autorizzazioni siano impostate su 755.**

9. **Abilitare i sistemi della rete ad accedere al server dei profili.**

   Per istruzioni dettagliate, vedere "Abilitare tutti i sistemi ad accedere al server dei profili" a pagina 223.

▼ Abilitare tutti i sistemi ad accedere al server dei profili

Quando si crea un server di profili, occorre fare in modo che durante l'installazione JumpStart personalizzata i sistemi possano accedere alla directory JumpStart di quel server. Usare uno dei metodi seguenti:

- Comando `add_install_client` – Ogni volta che si aggiunge un sistema per l'installazione in rete, usare l'opzione `-c` con il comando `add_install_client`. Per istruzioni dettagliate, vedere "Aggiunta di sistemi da installare dalla rete con l'immagine di un CD" a pagina 124.
- Comando `boot` – Specificare la posizione della directory JumpStart sul server dei profili durante il boot del sistema. I file di configurazione di JumpStart devono essere compressi in un unico file. Quindi, salvare il file di configurazione compresso su un server NFS, su un server HTTP o su un supporto a cui il sistema possa accedere localmente. Per istruzioni dettagliate, vedere "Creazione di un file di configurazione compresso" a pagina 255.

  Quando si esegue il boot del sistema per avviare l'installazione JumpStart personalizzata, specificare la posizione del file compresso. Per istruzioni dettagliate per i sistemi SPARC, vedere la sezione Punto 5 in "SPARC: Eseguire un'installazione o un aggiornamento con il metodo JumpStart personalizzato" a pagina 273. Per i sistemi x86, vedere la sezione Punto 8 in "x86: Eseguire un'installazione o un aggiornamento con il metodo JumpStart personalizzato" a pagina 276.
- File `/etc/bootparams` – Usare una variabile appropriata nel file `/etc/bootparams`. Qui di seguito è descritta la procedura da seguire per aggiungere una variabile al file `etc/bootparams`.

Nota – La procedura seguente non è necessaria se si sceglie di salvare la directory JumpStart su un dischetto o se durante il boot del sistema si specifica la posizione del server dei profili.

La procedura seguente è valida solo se le informazioni per l'installazione in rete sono memorizzate nel file `/etc/bootparams`. Le informazioni per l'installazione in rete possono anche essere salvate nelle seguenti posizioni:

- Database del servizio di denominazione – Se le informazioni per l'installazione in rete sono memorizzate nel database `bootparams` del servizio di denominazione, è necessario aggiornare questo database con l'istruzione descritta al Punto 3.
- Server DHCP – Se le informazioni per l'installazione in rete sono memorizzate su un server DHCP, usare il comando `boot` per specificare che il programma JumpStart personalizzato dovrà usare quel server DHCP. Per istruzioni dettagliate relative ai sistemi SPARC, vedere il Punto 5 in "SPARC: Eseguire un'installazione o un aggiornamento con il metodo JumpStart personalizzato" a pagina 273. Per i sistemi x86, vedere il Punto 8 in "x86: Eseguire un'installazione o un aggiornamento con il metodo JumpStart personalizzato" a pagina 276.

1. **Eseguire il login come superutente sul server di installazione o di boot.**
2. **Aprire il file `/etc/bootparams` con un editor di testo.**

3. **Aggiungere l'istruzione seguente.**

   `* install_config=`*server:directory_jumpstart*

*	Carattere jolly che specifica l'accesso per tutti i sistemi
server	Nome host del server dei profili in cui si trova la directory JumpStart
directory_jumpstart	Percorso assoluto della directory JumpStart

   Ad esempio, l'istruzione seguente abilita tutti i sistemi ad accedere alla directory `/jumpstart` su un server dei profili di nome `sherlock`:

   ```
   * install_config=sherlock:/jumpstart
   ```

Avvertenza – L'uso di questa procedura può generare il messaggio seguente durante il boot di un client di installazione:

```
WARNING: getfile: RPC failed: error 5: (RPC Timed out).
```

Per informazioni su questo messaggio di errore, vedere "Messaggi di errore relativi al boot dalla rete" a pagina 490.

A questo punto tutti i sistemi possono accedere al server dei profili.

Creazione di un dischetto dei profili per sistemi standalone

Un dischetto contenente una directory JumpStart viene detto "dischetto dei profili". I sistemi che non sono collegati a una rete non possono accedere a un server dei profili. In questi casi è perciò necessario creare una directory JumpStart su un dischetto. Il sistema usato per creare il dischetto dei profili deve possedere un'unità a dischetti.

La directory JumpStart deve contenere i file essenziali per il metodo JumpStart personalizzato, ad esempio il file `rules`, il file `rules.ok` e i profili. La directory JumpStart deve trovarsi nella directory radice (`/`) del dischetto.

▼ SPARC: Creare un dischetto di profili

Nota – Questa procedura presuppone che sul sistema sia in esecuzione la gestione dei volumi (Volume Manager). Se non si utilizza Volume Manager per la gestione di dischetti, CD e DVD, vedere il manuale *System Administration Guide: Basic Administration* per informazioni sulla gestione dei supporti removibili senza questa utility.

1. **Eseguire il login come superutente su un sistema SPARC a cui è collegata un'unità a dischetti.**
2. **Inserire nel lettore un dischetto vuoto o un dischetto che può essere sovrascritto.**
3. **Attivare il dischetto.**

   ```
   # volcheck
   ```

4. **Determinare se il dischetto contiene un file system UNIX (UFS).**

   Nel file `/etc/mnttab` del sistema, cercare una riga simile alla seguente:

```
/vol/dev/diskette0/scrap  /floppy/scrap  ufs  suid,rw,largefiles,dev=1740008  927147040
```

   - Se questa riga è presente, passare al Punto 7.
   - Se la riga non è presente, passare al punto successivo.

5. **Formattare il dischetto.**

Avvertenza – La formattazione cancella tutti i dati presenti sul dischetto.

   ```
   # fdformat -U
   ```

6. **Creare un file system UFS sul dischetto.**

   ```
   # newfs /vol/dev/aliases/floppy0
   ```

7. **Decidere se copiare alcuni esempi di file personalizzati per JumpStart nella propria directory JumpStart.**

   - In caso negativo, passare al Punto 10.
   - In caso affermativo, usare la tabella seguente per determinare come procedere.

Posizione degli esempi	Istruzioni
DVD Solaris 9 *SPARC Platform Edition* o CD Solaris 9 Software 1 of 2 *SPARC Platform Edition*	Inserire il DVD Solaris 9 *SPARC Platform Edition* o il CD Solaris 9 Software 1 of 2 *SPARC Platform Edition* nel lettore di CD-ROM del server. La gestione dei volumi attiverà automaticamente il CD.
Immagine del DVD Solaris 9 *SPARC Platform Edition* o del CD Solaris 9 Software 1 of 2 *SPARC Platform Edition* su un disco locale	Spostarsi nella directory che contiene l'immagine del DVD Solaris 9 *SPARC Platform Edition* o del CD Solaris 9 Software 1 of 2 *SPARC Platform Edition*. Ad esempio, digitare il comando seguente: **`cd /export/install`**

8. **Copiare i file di esempio per l'installazione JumpStart personalizzata nella directory JumpStart del dischetto dei profili.**

   # **`cp -r`** *percorso*`/Solaris_9/Misc/jumpstart_sample/*` *directory_jumpstart*

percorso	Percorso del CD, del DVD o dell'immagine sul disco locale
directory_jumpstart	Percorso del dischetto dei profili in cui si desidera collocare i file di esempio per l'installazione JumpStart personalizzata

   Nota – Tutti i file richiesti per l'installazione JumpStart personalizzata devono trovarsi nella directory radice (`/`) del dischetto.

   Ad esempio, il comando seguente copia il contenuto della directory `jumpstart_sample` del CD Solaris 9 Software 1 of 2 *SPARC Platform Edition* nella directory radice (`/`) di un dischetto dei profili di nome `prova`:

   ```
   cp -r /cdrom/sol_9_sparc/s0/Solaris_9/Misc/jumpstart_sample/* /floppy/prova
   ```

9. **Modificare i file di esempio sul dischetto dei profili in modo che riflettano le caratteristiche del proprio ambiente.**

10. **Verificare che il proprietario della directory JumpStart sia `root` e che le autorizzazioni siano impostate su 755.**

11. **Espellere il dischetto.**

    ```
    # eject floppy
    ```

    La creazione del dischetto dei profili è terminata. A questo punto è possibile aggiornare il file `rules` e creare i profili richiesti sul dischetto per eseguire le installazioni JumpStart personalizzate. Per continuare, passare a "Creazione del file `rules`" a pagina 230.

▼ x86: Creare un dischetto dei profili

Nota – Questa procedura presuppone che sul sistema sia in esecuzione la gestione dei volumi (Volume Manager). Se non si utilizza Volume Manager per la gestione di dischetti, CD e DVD, vedere il manuale *System Administration Guide: Basic Administration* per informazioni sulla gestione dei supporti removibili senza questa utility.

---

1. **Eseguire il login come superutente su un sistema x86 a cui è collegata un'unità a dischetti.**
2. **Inserire il dischetto Solaris 9 Device Configuration Assistant** *x86 Platform Edition* **nell'unità a dischetti (solitamente l'unità A). Questo dischetto verrà usato come dischetto dei profili.**

   Solo x86 – Il software richiesto per il dischetto di boot può essere scaricato e copiato dal sito della Solaris Developer Connection, all'indirizzo http://soldc.sun.com/support/drivers/dcs_diskettes .

   ---

3. **Attivare il dischetto.**

   ```
   # volcheck
   ```

4. **Copiare l'immagine del Device Configuration Assistant di Solaris 9 sul disco rigido del sistema.**

   ```
   # dd if=/vol/dev/aliases/floppy0 of=immagine_di_boot
   ```

   In questo comando, *immagine_di_boot* è il nome del file in cui si desidera copiare l'immagine del Device Configuration Assistant di Solaris 9. È possibile specificare un percorso assoluto.

   Ad esempio, il comando seguente copia il dischetto di boot in un file di nome `boot_save`:

   ```
   dd if=/vol/dev/aliases/floppy0 of=boot_save
   ```

5. **Espellere il dischetto facendo clic su "Espelli dischetto" nella finestra della Gestione di file o digitando `eject floppy` sulla riga di comando.**
6. **Nella finestra di dialogo della Gestione supporti removibili, fare clic su OK.**
7. **Espellere manualmente il dischetto Solaris 9 Device Configuration Assistant** *x86 Platform Edition***.**
8. **Inserire nel lettore un dischetto vuoto o un dischetto che può essere sovrascritto.**

9. **Attivare il dischetto.**

```
# volcheck
```

10. **Formattare il dischetto.**

Avvertenza – La formattazione cancella tutti i dati presenti sul dischetto.

```
# fdformat -d -U
```

11. **Copiare l'immagine del Device Configuration Assistant di Solaris 9 dal disco rigido del sistema sul dischetto formattato.**

```
# dd if=immagine_di_boot of=/vol/dev/aliases/floppy0
```

In questo comando, *immagine_di_boot* è il nome del file in cui si desidera copiare l'immagine del Device Configuration Assistant di Solaris 9. È possibile specificare un percorso assoluto.

12. **Decidere se copiare alcuni esempi di file personalizzati per JumpStart nella propria directory JumpStart.**

- In caso negativo, passare al Punto 15.
- In caso affermativo, usare la tabella seguente per determinare come procedere.

Posizione degli esempi	Istruzioni
DVD Solaris 9 *x86 Platform Edition* o CD Solaris 9 Software 1 of 2 *x86 Platform Edition*	Inserire il DVD Solaris 9 *x86 Platform Edition* o il CD Solaris 9 Software 1 of 2 *x86 Platform Edition* nel lettore di CD-ROM del server. La gestione dei volumi attiverà automaticamente il CD.
Immagine del DVD Solaris 9 *x86 Platform Edition* o del CD Solaris 9 Software 1 of 2 *x86 Platform Edition* su un disco locale	Spostarsi nella directory che contiene l'immagine del DVD Solaris 9 *x86 Platform Edition* o del CD Solaris 9 Software 1 of 2 *x86 Platform Edition*. Ad esempio, usare il comando seguente: `cd /export/install`

13. **Copiare i file di esempio nella directory JumpStart del dischetto dei profili.**

```
# cp -r percorso/Solaris_9/Misc/jumpstart_sample/* directory_jumpstart
```

percorso	Percorso del CD, del DVD o dell'immagine sul disco locale
directory_jumpstart	Percorso del dischetto dei profili in cui si desidera collocare i file di esempio per l'installazione JumpStart personalizzata

Nota – Tutti i file richiesti per l'installazione JumpStart personalizzata devono trovarsi nella directory radice (/) del dischetto dei profili.

Ad esempio, il comando seguente copia il contenuto della directory `jumpstart_sample` del CD Solaris 9 Software 1 of 2 *x86 Platform Edition* nella directory radice (/) di un dischetto di profili di nome `prova`:

```
cp -r /cdrom/sol_9_x86/s2/Solaris_9/Misc/jumpstart_sample/* /floppy/prova
```

14. **Modificare i file di esempio sul dischetto dei profili in modo che riflettano le caratteristiche del proprio ambiente.**
15. **Verificare che il proprietario della directory JumpStart sia `root` e che le autorizzazioni siano impostate su 755.**
16. **Espellere il dischetto facendo clic su "Espelli dischetto" nella finestra della Gestione di file o digitando `eject floppy` sulla riga di comando.**
17. **Nella finestra di dialogo della Gestione supporti removibili, fare clic su OK.**
18. **Espellere manualmente il dischetto.**

La creazione del dischetto dei profili è terminata. A questo punto è possibile aggiornare il file `rules` e creare i profili richiesti sul dischetto per eseguire le installazioni JumpStart personalizzate. Per continuare, passare a "Creazione del file `rules`" a pagina 230.

Creazione del file `rules`

Il file `rules` è un file di testo contenente una regola per ogni gruppo di sistemi su cui si desidera installare l'ambiente operativo Solaris. Ogni regola distingue un gruppo di sistemi accomunato da uno o più attributi. Collega inoltre ogni gruppo a un determinato profilo. Il profilo è un file di testo che definisce in che modo occorre installare Solaris su ogni sistema del gruppo. Ad esempio, la regola seguente specifica che il programma JumpStart dovrà usare le informazioni del profilo `prof_base` per installare i sistemi appartenenti al gruppo di piattaforme `sun4u`.

```
karch sun4u - prof_base -
```

Il file `rules` viene usato per creare il file `rules.ok`, richiesto per l'installazione JumpStart personalizzata.

Nota – Se la directory JumpStart viene creata con le procedure descritte in "Creazione di un dischetto dei profili per sistemi standalone" a pagina 225 o in "Creazione di un server dei profili per una rete" a pagina 221, nella directory è già presente un file `rules` di esempio. Il file `rules` di esempio contiene la documentazione d'uso e alcune regole di esempio. Se si utilizza il file `rules` di esempio, ricordarsi di commentare le regole già incluse che non si desidera utilizzare.

Sintassi del file `rules`

Il file `rules` deve possedere i seguenti attributi:

- Il nome del file deve essere `rules`.
- Il file deve contenere almeno una regola.

Il file `rules` può contenere:

- Testo commentato

  Le righe precedute dal simbolo # vengono considerate da JumpStart come testi commentati. Se una riga inizia con il simbolo #, tutto il suo contenuto viene interpretato come commento.
- Una o più righe vuote
- Una o più regole su più righe

  Per far continuare una regola alla riga successiva, digitare una barra rovesciata (\) prima di premere Return.

▼ Creare un file `rules`

1. **Usando un editor di testo, creare un file di nome `rules`. Oppure, aprire il file `rules` di esempio situato nella directory JumpStart.**
2. **Nel file `rules`, aggiungere una regola per ogni gruppo di sistemi su cui si desidera installare Solaris.**

   Per un elenco delle parole chiave e dei valori usati nel file `rules`, vedere "Parole chiave e valori usati nelle regole" a pagina 291.

   Le regole incluse nel file `rules` devono seguire la sintassi seguente:

`[!]`*par_chiave valore* `[&& [!]`*par_chiave valore*`] ...` *script_iniziale profilo script_finale*

TABELLA 23–2 Elementi della sintassi delle regole

Elemento	Descrizione
!	Simbolo usato prima di una parola chiave per indicare una negazione.
par_chiave	Parola o unità lessicale predefinita che descrive un attributo generale del sistema, ad esempio il nome host, `hostname`, o la dimensione della memoria, `memsize`. La parola chiave viene usata con un valore per identificare l'attributo dei sistemi a cui applicare un profilo. Per l'elenco delle parole chiave valide, vedere "Parole chiave e valori usati nelle regole" a pagina 291.
valore	Valore che contiene l'attributo specifico per la parola chiave corrispondente. I valori delle regole sono descritti in "Parole chiave e valori usati nelle regole" a pagina 291.
&&	Simbolo da usare per combinare la parola chiave e il valore della regola (con un operatore AND logico). Durante l'installazione JumpStart personalizzata, un sistema soddisfa una regola solo se risponde a tutti i criteri definiti nelle coppie parola chiave-valore.
script_iniziale	Nome di uno script della Bourne shell che può essere eseguito prima dell'inizio dell'installazione. In assenza di uno script iniziale, occorre includere in questo campo un segno meno (-). Tutti gli script iniziali devono trovarsi nella directory JumpStart. Per informazioni sulla creazione di uno script iniziale, vedere "Creazione di uno script iniziale" a pagina 247.
profilo	Nome del file di testo che definisce in che modo Solaris deve essere installato sui sistemi che soddisfano la regola. Un profilo comprende una serie di parole chiave con i relativi valori. Tutti i profili devono trovarsi nella directory JumpStart. **Nota –** Per altre informazioni sull'uso del campo del profilo, vedere "Uso di un programma di installazione dedicato" a pagina 262 e "Creazione di profili derivati con uno script iniziale" a pagina 248.
script_finale	Nome di uno script della Bourne shell che può essere eseguito al termine dell'installazione. In assenza di uno script finale, occorre includere in questo campo un segno meno (-). Tutti gli script finali devono trovarsi nella directory JumpStart. Per informazioni sulla creazione di uno script finale, vedere "Creazione di uno script finale" a pagina 249.

Ogni regola deve contenere almeno i seguenti componenti:

- Una parola chiave, un valore e un profilo corrispondente
- Un segno meno (-) nei campi *script_iniziale* e *script_finale* se non viene specificato alcuno script iniziale o finale

3. **Salvare il file `rules` nella directory JumpStart.**
4. **Verificare che il proprietario del file `rules` sia `root` e che le autorizzazioni siano impostate su 644.**

Esempio di file `rules`

L'esempio seguente mostra l'uso di diverse regole all'interno di un file `rules`. Ogni riga contiene una parola chiave e il relativo valore. Il programma JumpStart analizza il file `rules` dall'inizio alla fine.

Il programma JumpStart ricerca i sistemi che corrispondono al valore delle parole chiave e vi installa Solaris nel modo specificato dal profilo associato alla regola.

ESEMPIO 23–1 File `regola`

```
# parole chiave e valori              script iniziale    profilo       script finale
# ----------------------------        ---------------    --------      -------------
 hostname prog-1[1]                    -                 prof_base     -
 network 192.43.34.0 && !model \
'SUNW,SPARCstation-20'[2]              -                 prof_rete     -
 model SUNW,SPARCstation-LX[3]         -                 prof_lx       completa
 network 193.144.2.0 && karch i86pc    configura[4]      prof_x86      fatto
 memsize 64-128 && arch i386[5]        -                 prof_prog     -
 any[6]  -                             -                 prof_generico -
```

1. La regola viene soddisfatta se il nome host del sistema è `prog-1` . Per installare Solaris sul sistema che soddisfa questa regola viene usato il profilo `prof_base`.
2. La regola viene soddisfatta se il sistema si trova nella sottorete 192.43.34.0 e il sistema *non* è una SPARCstation™ 20 (`SUNW,SPARCstation-20`). Per installare Solaris sul sistema che soddisfa questa regola viene usato il profilo `prof_rete`. La regola presenta anche un esempio della continuazione del testo su più righe, descritto in "Sintassi del file `rules`" a pagina 231.
3. La regola viene soddisfatta se il sistema è una SPARCstation LX. Per installare Solaris sui sistemi che soddisfano questa regola vengono usati il profilo `prof_lx` e lo script finale `completa`.
4. La regola viene soddisfatta se il sistema si trova nella sottorete 193.144.2.0 ed è un sistema x86. Per installare Solaris sui sistemi che soddisfano questa regola vengono usati lo script iniziale `configura`, il profilo prof_x86 e lo script finale `fatto`.
5. La regola viene soddisfatta se il sistema dispone di una quantità di memoria compresa tra 64 e 128 Mbyte ed è un sistema con architettura x86. Per installare Solaris sui sistemi che soddisfano questa regola viene usato il profilo `prof_prog`.
6. La regola viene soddisfatta da tutti i sistemi che non corrispondono alle regole precedenti. Per installare Solaris sui sistemi che soddisfano questa regola viene usato il profilo `prof_generico`. La regola `any`, se utilizzata, deve sempre comparire per ultima nel file `rules`.

Creazione di un profilo

Un profilo è un file di testo che definisce in che modo deve essere installato Solaris su un sistema. Il profilo definisce gli elementi dell'installazione, ad esempio il gruppo software da installare. Ogni regola specifica un profilo che definisce le modalità di installazione del sistema. È possibile creare profili differenti per ogni regola oppure usare lo stesso profilo in più regole.

Un profilo consiste di una o più parole chiave con i relativi valori. Ogni parola chiave è un comando che controlla un singolo aspetto dell'installazione di Solaris sul sistema. Ad esempio, la parola chiave e il valore seguenti specificano che il programma JumpStart deve installare il sistema come server:

```
system_type  server
```

Nota – Se la directory JumpStart è stata creata con le procedure descritte in "Creazione di un server dei profili per una rete" a pagina 221 o in "Creazione di un dischetto dei profili per sistemi standalone" a pagina 225, nella directory sono già presenti alcuni profili di esempio.

Sintassi dei profili

Ogni profilo deve contenere:

- La parola chiave `install_type` come prima voce
- Una parola chiave per riga
- La parola chiave `root_device` se i sistemi da aggiornare con il profilo contengono più file system radice (`/`) aggiornabili

Il profilo può inoltre contenere:

- Testo commentato

  Il testo che compare dopo il simbolo # viene interpretato dal programma JumpStart come testo commentato. Se una riga inizia con il simbolo #, tutto il suo contenuto viene interpretato come commento.
- Una o più righe vuote

▼ Creare un profilo

1. **Creare un file con un editor di testo. Assegnare al file un nome descrittivo. Oppure, aprire un profilo di esempio nella directory JumpStart creata sul sistema.**

Nota – Verificare che il nome del profilo sia indicativo del modo in cui si intende installare Solaris sul sistema. Ad esempio, si possono scegliere i nomi `installazione_base`, `profilo_prog` o `profilo_utente`.

2. **Aggiungere le parole chiave e i valori desiderati.**
   Per un elenco delle parole chiave e dei valori accettati nei profili, vedere "Parole chiave e valori usati nei profili" a pagina 296.

Nota – Le parole chiave e i relativi valori distinguono tra maiuscole e minuscole.

3. **Salvare il profilo nella directory JumpStart.**
4. **Verificare che il proprietario del profilo sia `root` e che le autorizzazioni siano impostate su 644.**
5. **Provare il profilo (opzionale).**
   Per informazioni sulla prova dei profili, vedere "Prova di un profilo" a pagina 239.

Esempi di profilo

Gli esempi seguenti mostrano come usare parole chiave e valori differenti nei profili per controllare le modalità di installazione di Solaris su un sistema. Per una descrizione delle parole chiave usate nei profili e dei relativi valori, vedere "Parole chiave e valori usati nei profili" a pagina 296.

ESEMPIO 23–2 Attivazione di file system remoti, aggiunta ed eliminazione di package

```
# parole chiave           valori
# -----------------       -----------------
  install_type            initial_install[1]
  system_type             standalone[2]
  partitioning            default[3]
  filesys                 any 512 swap   # dimensione di /swap
  cluster                 SUNWCprog[4]
  package                 SUNWman delete[5]
  cluster                 SUNWCacc
```

1. La parola chiave `install_type` deve essere presente in tutti i profili.
2. La parola chiave `system_type` specifica che il sistema deve essere installato come standalone.
3. Le slice dei file system sono determinate dal software da installare con il valore `default`. Lo spazio di `swap` è impostato a 512 Mbyte e può essere installato su qualunque disco in base al valore `any`.

ESEMPIO 23–2 Attivazione di file system remoti, aggiunta ed eliminazione di package *(Continua)*

4. Sul sistema deve essere installato il gruppo software per sviluppatori, `SUNWCprog`.
5. Se le pagine man standard vengono attivate dal file server, `s_ref`, nella rete, non è necessario installare sul sistema i package delle pagine man. I package che contengono le utility di accounting sono selezionati per essere installati sul sistema.

ESEMPIO 23–3 Designazione della posizione di installazione dei file system

```
# parole chiave           valori
# ----------------        -------------------
  install_type               initial_install
  system_type             standalone
  partitioning            explicit[1]
  filesys                 c0t0d0s0 auto /
  filesys                 c0t3d0s1 auto swap
  filesys                 any auto usr
  cluster                 SUNWCall[2]
```

1. Le slice dei file system sono determinate dalle parole chiave `filesys`, con valore `explicit`. La partizione radice (`/`) ha una dimensione che dipende dal software selezionato, valore `auto`, e deve essere installata su `c0t0d0s0`. La partizione di `swap` è impostata alla dimensione necessaria e deve essere installata su `c0t3d0s1`. Il file system `usr` è basato sul software selezionato e viene installato nella posizione determinata dal programma in base al valore `any`.
2. Sul sistema deve essere installato il gruppo software per l'intero ambiente operativo, `SUNWCall`.

ESEMPIO 23–4 x86: Uso della parola chiave `fdisk`

```
# parole chiave         valori
# ----------------      -------------------
  install_type          initial_install
  system_type           standalone

  fdisk                 c0t0d0 0x04 delete[1]
  fdisk                 c0t0d0 solaris maxfree[2]
  cluster               SUNWCall[3]
  cluster               SUNWCacc delete[4]
```

1. Tutte le partizioni `fdisk` di tipo DOSOS16 (04 esadecimale) vengono eliminate dal disco `c0t0d0`.
2. Viene creata una partizione `fdisk` Solaris nello spazio contiguo più grande disponibile sul disco `c0t0d0`.
3. Sul sistema deve essere installato il gruppo software Entire Distribution, `SUNWCall`.
4. Le utility di accounting del sistema, `SUNWCacc`, non dovranno essere installate.

ESEMPIO 23–5 Riallocazione dello spazio su disco per l'aggiornamento

```
# parole chiave           valori
# ----------------        -------------------
```

ESEMPIO 23–5 Riallocazione dello spazio su disco per l'aggiornamento *(Continua)*

```
install_type            upgrade[1]
root_device             c0t3d0s2[2]
backup_media            remote_filesystem orione:/export/scratch[3]
layout_constraint       c0t3d0s2 changeable 100[4]
layout_constraint       c0t3d0s4 changeable
layout_constraint       c0t3d0s5 movable
package                 SUNWbcp delete[5]
package                 SUNWxwman add[6]
cluster                 SUNWCacc add
locale                  de[7]
```

1. Questo profilo aggiorna il sistema riallocando lo spazio su disco. In questo esempio, lo spazio su disco deve essere riallocato perché alcuni file system non dispongono di spazio sufficiente per l'aggiornamento.
2. Il file system radice su `c0t3d0s2` viene aggiornato.
3. Per il backup dei dati durante la riallocazione dello spazio su disco dovrà essere usato un sistema remoto di nome `orione`. Per gli altri valori delle parole chiave usate per i supporti di backup, vedere "Parola chiave `backup_media`" a pagina 303.
4. Le parole chiave `layout_constraint` indicano che, durante la riallocazione dello spazio su disco, la funzione di configurazione automatica potrà eseguire le seguenti operazioni.
   - Modificare le slice 2 e 4. Le slice potranno essere spostate in un'altra posizione e la loro dimensione potrà essere modificata.
   - Spostare la slice 5. La slice potrà essere spostata in un'altra posizione ma la sua dimensione dovrà restare uguale.
5. Il package di compatibilità binaria, `SUNWbcp`, non dovrà essere installato dopo l'aggiornamento.
6. Il codice fa in modo che le pagine man di X Window System, se non sono già presenti, vengano installate sul sistema. Tutti i package già presenti sul sistema vengono automaticamente aggiornati.
7. Dovranno essere installati i package per la versione locale tedesca.

ESEMPIO 23–6 Richiamo di un archivio Solaris Flash da un server HTTP

Nell'esempio seguente, il profilo indica che il programma JumpStart personalizzato dovrà richiamare l'archivio Solaris Flash da un server HTTP.

```
# parole chiave           valori
# ----------------        -------------------
install_type              flash_install[1]
archive_location          http installserver /flasharchive/solaris9archive[2]
partitioning              explicit[3]
filesys                   c0t1d0s0 4000 /
filesys                   c0t1d0s1 512 swap
filesys                   c0t1d0s7 free /export/home
```

ESEMPIO 23–6 Richiamo di un archivio Solaris Flash da un server HTTP *(Continua)*

1. Il profilo installa un archivio Solaris Flash sul sistema clone. Tutti i file verranno sovrascritti, come in un'installazione iniziale.
2. L'archivio Solaris Flash viene richiamato da un server HTTP.
3. Le slice dei file system sono determinate dalle parole chiave `filesys`, con valore `explicit`. Il file system radice (`/`) ha una dimensione variabile a seconda del software selezionato e viene installato su `c0t1d0s0`. La partizione di `swap` è impostata alla dimensione necessaria e deve essere installata su `c0t1d0s1`. Il file system `/export/home` ha una dimensione variabile a seconda del software selezionato e viene installato su `c0t1d0s7`.

ESEMPIO 23–7 Richiamo di un archivio differenziale Solaris Flash da un server NFS

Nell'esempio seguente, il profilo indica che il programma JumpStart personalizzato dovrà richiamare l'archivio Solaris Flash da un server NFS. La parola chiave `flash_update` indica che si tratta di un archivio differenziale. Un archivio differenziale installa solo le differenze tra due immagini del sistema.

```
# parole chiave            valori
# ----------------         -------------------
install_type               flash_update[1]
archive_location           nfs installserver:/export/solaris/flasharchive \
                           /solaris9diffarchive[2]
no_master_check[3]
```

1. Il profilo installa un archivio differenziale Solaris Flash sul sistema clone. Vengono installati solo i file specificati dall'archivio.
2. L'archivio Solaris Flash viene richiamato da un server NFS.
3. Il sistema clone non viene controllato per verificare se contiene un'immagine valida del sistema. Le immagini valide sono quelle create dal sistema master originale.

ESEMPIO 23–8 Creazione di un ambiente di boot inattivo

Nell'esempio seguente, il profilo indica al programma JumpStart personalizzato di creare un ambiente di boot vuoto e inattivo. L'ambiente di boot potrà essere popolato successivamente con un archivio Solaris Flash.

```
# parole chiave           valori
# ----------------        -------------------
  install_type            initial_install
  system_type             standalone
  partitioning            explicit[1]
  filesys                 c0t0d0s0 auto /
  filesys                 c0t3d0s1 auto swap
  filesys                 any auto usr
  cluster                 SUNWCall[2]
  bootenv createbe bename secondo_BE \[3]
  filesystem /:/dev/dsk/c0t1d0s0:ufs \
  filesystem -:/dev/dsk/c0t1d0s0:swap \
```

ESEMPIO 23–8 Creazione di un ambiente di boot inattivo *(Continua)*

```
filesystem /export:shared:ufs
```

1. Le slice dei file system sono determinate dalle parole chiave `filesys`, con valore `explicit`. La partizione radice (`/`) ha una dimensione che dipende dal software selezionato, valore `auto`, e deve essere installata su `c0t0d0s0`. La partizione di `swap` è impostata alla dimensione necessaria e deve essere installata su `c0t3d0s1`. Il file system `usr` è basato sul software selezionato e viene installato nella posizione determinata dal programma in base al valore `any`.
2. Sul sistema deve essere installato il gruppo software per l'intero ambiente operativo, `SUNWCall`.
3. Viene configurato un ambiente di boot vuoto e inattivo sul disco `c0t1d0`. Il file system radice (`/`) e i file system di swap e `/export` vengono creati ma lasciati vuoti. Questo secondo ambiente di boot potrà essere installato successivamente con un archivio Solaris Flash. Il nuovo ambiente di boot potrà quindi essere attivato per essere usato come ambiente operativo.

   Per i valori e altre informazioni di riferimento sull'utilizzo di questa parola chiave, vedere:

   - Per una descrizione dei valori della parola chiave, vedere "Parole chiave e valori usati nei profili" a pagina 296.
   - Per informazioni generali sull'uso di Solaris Live Upgrade per la creazione, l'aggiornamento e l'attivazione di un ambiente di boot inattivo, vedere il Capitolo 30.
   - Per informazioni generali sull'uso di un archivio Solaris Flash, vedere Capitolo 17.

Prova di un profilo

Dopo aver creato un profilo, il comando `pfinstall`(1M) permette di provarlo. È sempre consigliabile provare un profilo prima di usarlo per l'installazione o l'aggiornamento effettivo del sistema. La prova di un profilo è particolarmente utile quando si creano profili di aggiornamento che prevedono la riallocazione dello spazio su disco.

Esaminando l'output generato da `pfinstall`, è possibile determinare velocemente se il risultato corrisponde all'obiettivo desiderato. Ad esempio, prima di procedere all'aggiornamento di un sistema, è possibile provare il profilo creato per determinare se lo spazio su disco disponibile è sufficiente per la nuova release di Solaris.

`pfinstall` permette di provare un profilo considerando i seguenti fattori:

- La configurazione del disco su cui viene eseguito `pfinstall`.

- La configurazione degli altri dischi. Occorre usare un file di configurazione che rappresenti la struttura di un disco reale, ad esempio il rapporto byte/settore, i flag e le slice realmente esistenti. Per informazioni sulla creazione dei file di configurazione dei dischi, vedere "Creazione di un file di configurazione dei dischi" a pagina 257e "x86: Creare un file di configurazione dei dischi" a pagina 259.

Nota – Non è possibile usare un file di configurazione dei dischi per provare un profilo da usare per un aggiornamento. Occorre invece provare il profilo in base alla configurazione effettiva del disco di sistema e al software correntemente installato.

▼ Creare un ambiente Solaris 9 temporaneo per la prova di un profilo

Per provare con precisione un profilo per una determinata release di Solaris, è necessario eseguire la prova in un ambiente Solaris della stessa release. Ad esempio, se si desidera provare un profilo per un'installazione iniziale di Solaris 9, occorre eseguire il comando `pfinstall` su un sistema che esegue Solaris 9.

La creazione di un ambiente di installazione temporaneo permette di provare un profilo nelle seguenti condizioni:

- Si desidera provare un profilo per l'aggiornamento a Solaris 9 su un sistema che utilizza una versione precedente di Solaris.
- Non si dispone di un sistema con Solaris 9 su cui provare i profili per l'installazione iniziale di Solaris 9.

1. **Avviare il sistema da un'immagine di uno dei supporti seguenti:**
   - DVD Solaris 9 *SPARC Platform Edition*
   - DVD Solaris 9 *x86 Platform Edition*
   - CD Solaris 9 Software 1 of 2 *SPARC Platform Edition*
   - CD Solaris 9 Software 1 of 2 *x86 Platform Edition*

Nota – Se si desidera provare un profilo di aggiornamento, avviare il sistema da aggiornare.

---

2. **Rispondere alle domande sull'identificazione del sistema.**
3. **Uscire dal programma di installazione.**
   - Se si utilizza il DVD di Solaris 9, digitare ! al prompt seguente:

```
Solaris Web Start offre una procedura guidata per l'installazione
di Solaris.
<Premere ENTER per continuare> {"!" esce}
```

- Se si utilizza il CD Solaris 9 Software 1 of 2, selezionare il programma `suninstall` di Solaris. Nella prima schermata, selezionare Esci.

4. **Eseguire il comando `pfinstall` dalla shell. Per maggiori informazioni sull'uso del comando `pfinstall`, vedere il Punto 7 in "Provare un profilo" a pagina 241.**

▼ Provare un profilo

1. **Selezionare un sistema su cui provare il profilo che abbia lo stesso tipo di piattaforma, SPARC o x86, del sistema per cui è stato creato il profilo.**

   Nel caso dei profili di aggiornamento, è necessario eseguire la prova direttamente sul sistema da aggiornare.

2. **Usare la tabella seguente per determinare come procedere.**

Scenario di prova	Istruzioni
Si desidera provare un profilo di installazione e si dispone di un sistema che utilizza Solaris 9	Diventare superutente sul sistema e passare al Punto 5.
Si desidera provare un profilo di aggiornamento o non si dispone di un sistema con Solaris 9 per provare un profilo di installazione iniziale	Creare un ambiente Solaris 9 temporaneo per provare il profilo. Per maggiori dettagli, vedere "Creare un ambiente Solaris 9 temporaneo per la prova di un profilo" a pagina 240. Quindi, passare al Punto 3.

3. **Creare un punto di attivazione temporaneo.**

   ```
   # mkdir /tmp/mnt
   ```

4. **Attivare la directory che contiene il profilo o i profili da provare.**

Scenario di attivazione	Comando da eseguire
Si desidera attivare un file system NFS remoto per i sistemi della rete	**`mount -F nfs`** *nome_server*`:`*percorso* **`/tmp/mnt`**
SPARC: Si desidera attivare un dischetto in formato UFS	**`mount -F ufs /dev/diskette /tmp/mnt`**
Si desidera attivare un dischetto in formato PCFS	**`mount -F pcfs /dev/diskette /tmp/mnt`**

5. **Per provare il profilo con una determinata quantità di memoria di sistema, impostare `SYS_MEMSIZE` sulla quantità di memoria disponibile, espressa in Mbyte.**

```
# SYS_MEMSIZE=dimensione_memoria
# export SYS_MEMSIZE
```

6. **Era stata attivata una directory al Punto 4?**

   - In caso affermativo, spostarsi nella directory `/tmp/mnt`.

     ```
     # cd /tmp/mnt
     ```

   - In caso negativo, spostarsi nella directory in cui si trova il profilo, solitamente la directory JumpStart.

     ```
     # cd directory_jumpstart
     ```

7. **Provare il profilo con il comando `pfinstall( 1M)`.**

```
# /usr/sbin/install.d/pfinstall -D:-d file_conf_dischi [-c percorso] profilo
```

Avvertenza – È *obbligatorio* includere l'opzione `-d` o `-D`. Se queste opzioni non vengono specificate, `pfinstall` utilizza il profilo indicato per installare Solaris 9. I dati presenti sul sistema verranno sovrascritti.

`-D`	`pfinstall` utilizza la configurazione dei dischi corrente per provare il profilo. L'opzione `-D` è obbligatoria per provare i profili di aggiornamento.
`-d` *file_conf_dischi*	`pfinstall` utilizza il file di configurazione dei dischi corrente per provare il profilo. Se il file di configurazione dei dischi si trova in una directory diversa da quella in cui viene eseguito `pfinstall`, occorre specificare il percorso. Per istruzioni su come creare un file di configurazione dei dischi, vedere "Creazione di un file di configurazione dei dischi" a pagina 257.

Nota – Non è possibile usare l'opzione `-d` *file_conf_dischi* con un profilo di aggiornamento, `install_type upgrade`. I profili di aggiornamento devono sempre essere provati in base alla configurazione effettiva dei dischi del sistema, usando l'opzione `-D`.

`-c` *percorso*
: Percorso dell'immagine di Solaris 9. Questa opzione può essere usata, ad esempio, se il sistema utilizza Volume Manager per attivare il CD Solaris 9 Software 1 of 2 per la piattaforma appropriata.

Nota – L'opzione `-c` non è richiesta se il sistema è stato avviato da un'immagine del DVD di Solaris 9 o del CD Solaris 9 Software 1 of 2. L'immagine del DVD o del CD viene attivata su `/cdrom` durante il processo di boot.

---

profilo
: Nome del profilo da provare. Se il *profilo* si trova in una directory diversa da quella in cui viene eseguito `pfinstall`, occorre specificare il percorso.

Esempi di prova dei profili

L'esempio seguente mostra come usare `pfinstall` per provare un profilo di nome `prof_base`. Il profilo viene provato in base alla configurazione dei dischi di un sistema sui cui è installato Solaris 9. Il profilo `prof_base` si trova nella directory `/jumpstart` e, poiché è in uso la gestione dei volumi (Volume Manager), viene specificato il percorso dell'immagine del CD Solaris 9 Software 1 of 2 *SPARC Platform Edition* o del CD Solaris 9 Software 1 of 2 *x86 Platform Edition*.

ESEMPIO 23–9 Prova dei profili con un sistema Solaris 9

```
# cd /jumpstart
# /usr/sbin/install.d/pfinstall -D -c /cdrom/percorsoprof_base
```

L'esempio seguente mostra come usare `pfinstall` per provare il profilo `prof_base` su un sistema Solaris 9. La prova viene eseguita in base al file di configurazione dei dischi `prova_535`. La memoria di sistema che viene verificata è di 64 Mbyte. Nell'esempio viene usata un'immagine del CD Solaris 9 Software 1 of 2 *SPARC Platform Editio*n del CD Solaris 9 Software 1 of 2 *x86 Platform Edition* situata nella directory `/export/install`.

ESEMPIO 23–10 Prova di un profilo con un file di configurazione dei dischi

```
# SYS_MEMSIZE=64
# export SYS_MEMSIZE
# /usr/sbin/install.d/pfinstall -d prova_535 -c /export/install prof_base
```

Verifica del file `rules`

Prima di usare un profilo e un file `rules`, occorre eseguire lo script `check` per verificare che i file siano configurati correttamente. Se tutte le regole e i profili sono corretti, viene creato il file `rules.ok`, che viene richiesto dal software di installazione JumpStart per abbinare i sistemi ai profili.

La Tabella 23–3 descrive il funzionamento dello script `check`.

TABELLA 23–3 Operazioni svolte dallo script `check`

Fase	Descrizione
1	Viene controllata la sintassi del file `rules`. Lo script `check` verifica che le parole chiave usate nelle regole siano valide e che per ogni regola siano specificati i campi *script_iniziale*, *classe* e *script_finale*. I campi *script_iniziale* e *script_finale* possono contenere un segno meno (`-`) anziché il nome di un file.
2	Se non vengono rilevati errori nel file `rules`, viene controllata la sintassi di tutti i profili specificati nelle regole.
3	Se non vengono riscontrati errori, `check` crea il file `rules.ok` dal file `rules`, rimuove i commenti e le righe vuote, mantiene le regole e aggiunge alla fine la seguente riga di commento: `# version=2 checksum=num`

▼ Verificare il file `rules`

1. **Verificare che lo script `check` si trovi nella directory JumpStart.**

   Nota – Lo script `check` si trova nella directory `Solaris_9/Misc/jumpstart_sample` sul DVD di Solaris 9 o sul CD Solaris 9 Software 1 of 2.

2. **Spostarsi nella directory JumpStart.**

3. **Eseguire lo script `check` per verificare il file `rules`:**

   ```
   $ ./check [-p percorso -r nome_file]
   ```

   `-p` *percorso* — Verifica il file `rules` usando lo script `check` dall'immagine di Solaris 9 anziché dal sistema in uso. *percorso* è l'immagine del

software presente su un disco locale, su un DVD di Solaris 9 attivato o su un CD Solaris 9 Software 1 of 2.

Se il sistema utilizza una versione precedente di Solaris, questa opzione permette di eseguire la versione più recente di `check`.

`-r` *nome_file* Specifica un file di regole diverso da quello denominato `rules`. Usando questa opzione, è possibile provare la validità di una regola prima di integrarla nel file `rules`.

Durante l'esecuzione, lo script `check` restituisce i risultati del controllo di validità del file `rules` e dei singoli profili. Se non vengono riscontrati errori, lo script restituisce il messaggio seguente: `The custom JumpStart configuration is ok`.

4. Verificare che il proprietario del file `rules.ok` sia `root` e che le autorizzazioni siano impostate su 644.

Dopo la verifica del file `rules`, è possibile esaminare le funzioni opzionali del metodo JumpStart personalizzato, descritte nel Capitolo 24. Per maggiori informazioni sull'esecuzione di un'installazione JumpStart personalizzata, vedere il Capitolo 26.

CAPITOLO 24

Uso delle funzioni opzionali del metodo JumpStart personalizzato (procedure)

Questo capitolo descrive le funzioni opzionali disponibili per creare altri tool di installazione basati sul metodo JumpStart personalizzato.

- "Creazione di uno script iniziale" a pagina 247
- "Creazione di uno script finale" a pagina 249
- "Creazione di un file di configurazione compresso" a pagina 255
- "Creazione di un file di configurazione dei dischi" a pagina 257
- "Uso di un programma di installazione dedicato" a pagina 262

Nota – Le istruzioni di questo capitolo si riferiscono ai server SPARC o x86 usati come server di profili, cioè usati per fornire i file personalizzati richiesti dal programma JumpStart. Un server di profili può contenere i file richiesti da JumpStart per diversi tipi di piattaforma. Ad esempio, un server SPARC può contenere i file JumpStart personalizzati richiesti sia per la piattaforma SPARC che per la piattaforma x86.

Creazione di uno script iniziale

Uno script iniziale è uno script per la Bourne shell definito dall'utente che viene specificato nel file `rules`. Questo script viene creato per eseguire una serie di operazioni prima dell'installazione di Solaris sul sistema. Gli script iniziali possono essere usati solo con il metodo di installazione JumpStart personalizzato.

Uno script iniziale può essere usato per eseguire le seguenti operazioni:

- Creare profili derivati
- Eseguire un backup dei file prima di un aggiornamento

Informazioni importanti sugli script iniziali

- Durante un'installazione iniziale o un aggiornamento, evitare di specificare nello script istruzioni che impediscano l'attivazione dei file system su `/a`. Se il programma JumpStart non può attivare i file system su `/a`, si verifica un errore e l'installazione non riesce.
- Durante l'installazione, l'output dello script iniziale viene memorizzato in `/tmp/begin.log`. Al termine dell'installazione, il file di log viene rediretto in `/var/sadm/system/logs/begin.log`.
- Verificare che il proprietario dello script iniziale sia `root` e che le autorizzazioni siano impostate su 644.
- Negli script iniziali è possibile usare le variabili d'ambiente accettate dal metodo JumpStart personalizzato. Per un elenco delle variabili d'ambiente disponibili, vedere "Variabili d'ambiente per l'installazione JumpStart personalizzata" a pagina 325.
- Salvare gli script iniziali nella directory JumpStart.

Creazione di profili derivati con uno script iniziale

Si dice derivato un profilo che viene creato dinamicamente da uno script iniziale durante un'installazione JumpStart personalizzata. I profili derivati sono utili quando non è possibile configurare il file `rules` in modo da abbinare sistemi specifici a un profilo. Ad esempio, può essere necessario usare profili derivati per sistemi dello stesso modello che contengano componenti hardware differenti, ad esempio frame buffer diversi.

Per creare una regola che preveda l'uso di un profilo derivato, procedere come segue:

- Inserire nel campo del profilo un segno di uguale (=) al posto del nome di un profilo.
- Nel campo dello script iniziale, inserire il nome di uno script che crei un profilo derivato in base al sistema su cui si desidera installare Solaris.

Quando un sistema soddisfa la regola con il campo del profilo impostato sul segno di uguale (=), lo script iniziale crea il profilo derivato che verrà usato per l'installazione di Solaris.

L'esempio seguente mostra uno script iniziale che crea ogni volta lo stesso profilo derivato. È possibile, tuttavia, creare uno script iniziale che crei profili derivati differenti in base alla valutazione delle regole.

ESEMPIO 24–1 Script iniziale che crea un profilo derivato

```
#!/bin/sh
echo "install_type        initial_install"> ${SI_PROFILE}
echo "system_type         standalone">> ${SI_PROFILE}
```

ESEMPIO 24–1 Script iniziale che crea un profilo derivato *(Continua)*

```
echo "partitioning        default">> ${SI_PROFILE}
echo "cluster             SUNWCprog">> ${SI_PROFILE}
echo "package       SUNWman     delete">> ${SI_PROFILE}
echo "package       SUNWolman   delete">> ${SI_PROFILE}
echo "package       SUNWxwman   delete">> ${SI_PROFILE}
```

In questo esempio, lo script iniziale deve usare la variabile d'ambiente `SI_PROFILE` per il nome del profilo derivato, che nell'impostazione predefinita è `/tmp/install.input`.

Nota – Se si utilizza uno script iniziale per creare un profilo derivato, verificare che lo script non contenga errori. I profili derivati non vengono verificati dallo script `check` perché vengono creati solo dopo l'esecuzione dello script iniziale.

Creazione di uno script finale

Uno script finale è uno script per la Bourne shell definito dall'utente che viene specificato nel file `rules`. Le operazioni specificate nello script finale vengono eseguite dopo l'installazione di Solaris ma prima del riavvio del sistema. Gli script finali possono essere usati solo con il metodo di installazione JumpStart personalizzato.

Le operazioni che è possibile eseguire con uno script sono le seguenti:

- Aggiungere file
- Aggiungere singoli package o patch oltre a quelli installati da un determinato gruppo software
- Personalizzare l'ambiente di root
- Impostare la password di root per il sistema
- Installare prodotti software aggiuntivi

Informazioni importanti sugli script finali

- Il programma `suninstall` di Solaris attiva i file system del sistema su `/a`. I file system rimangono attivati su `/a` fino al reboot successivo. Lo script può essere usato per aggiungere, modificare o rimuovere uno o più file dalla gerarchia di file system della nuova installazione modificando i file system relativi ad `/a`.

- Durante l'installazione, l'output dello script finale viene memorizzato in `/tmp/finish.log`. Al termine dell'installazione, il file di log viene rediretto in `/var/sadm/system/logs/finish.log`.
- Verificare che il proprietario dello script finale sia `root` e che le autorizzazioni siano impostate su 644.
- Negli script finali è possibile usare le variabili d'ambiente accettate dal metodo JumpStart personalizzato. Per un elenco delle variabili d'ambiente disponibili, vedere "Variabili d'ambiente per l'installazione JumpStart personalizzata" a pagina 325.
- Salvare gli script finali nella directory JumpStart.

▼ Aggiungere file con uno script finale

Usando uno script finale, è possibile aggiungere uno o più file della directory JumpStart a un sistema già installato. Questa operazione è possibile perché la directory JumpStart è attivata sulla directory specificata dalla variabile `SI_CONFIG_DIR`. Nell'impostazione predefinita, questa directory è `/tmp/install_config`.

Nota – È anche possibile sostituire i file già presenti sul sistema installato con i file della directory JumpStart.

---

1. **Copiare tutti i file da aggiungere al sistema installato nella directory JumpStart.**
2. **Nello script finale, inserire la riga seguente per ogni file che si desidera copiare nella gerarchia di file system del sistema installato:**

   `cp ${SI_CONFIG_DIR}/`*`nome_file`* `/a/`*`percorso`*

Ad esempio, si presuma di avere sviluppato un'applicazione speciale di nome `prog_sito` per tutti gli utenti del sito. Collocando una copia di `prog_sito` nella directory JumpStart e la riga seguente nello script finale, il file `prog_sito` verrà copiato dalla directory JumpStart nella directory `/usr/bin` dei sistemi installati:

```
cp ${SI_CONFIG_DIR}/prog_sito  /a/usr/bin
```

Aggiunta di package e patch con uno script finale

Uno script finale può essere usato per aggiungere automaticamente package o patch al sistema dopo l'installazione di Solaris. Usando uno script finale, si riducono i tempi delle procedure e si ha la certezza di installare gli stessi package e le stesse patch su tutti i sistemi del sito.

Quando si utilizzano i comandi `pkgadd`(1M) o `patchadd`(1M) in uno script finale, è consigliabile usare l'opzione `-R` per specificare `/a` come percorso radice.

- L'Esempio 24–2 mostra uno script finale che aggiunge una serie di package.
- L'Esempio 24–3 mostra uno script finale che aggiunge una serie di patch.

ESEMPIO 24–2 Aggiunta di package con uno script finale

```
#!/bin/sh

BASE=/a
MNT=/a/mnt
ADMIN_FILE=/a/tmp/admin

mkdir ${MNT}
mount -f nfs sherlock:/export/package ${MNT}[1]
cat>${ADMIN_FILE} <<DONT_ASK[2]
mail=root
instance=overwrite
partial=nocheck
runlevel=nocheck
idepend=nocheck
rdepend=nocheck
space=ask
setuid=nocheck
conflict=nocheck
action=nocheck
basedir=default
DONT_ASK

/usr/sbin/pkgadd -a ${ADMIN_FILE} -d ${MNT} -R ${BASE} SUNWxyz[3]
umount ${MNT}
rmdir ${MNT}
```

1. Attiva una directory su un server che contiene il package da installare.
2. Crea un file temporaneo per l'amministrazione dei package, di nome `admin`, per forzare il comando `pkgadd`(1M) a non eseguire controlli e a non formulare domande durante l'installazione dei package. Il file di amministrazione temporaneo permette di automatizzare la procedura di installazione dei package.
3. Aggiunge il package usando l'opzione `-a`, per specificare il file di amministrazione dei package, e l'opzione `-R` per specificare il percorso radice.

ESEMPIO 24–3 Aggiunta di patch con uno script finale

```
 #!/bin/sh

########
#
# USER-CONFIGURABLE OPTIONS
#
########

# The location of the patches to add to the system after it's installed.
```

ESEMPIO 24–3 Aggiunta di patch con uno script finale *(Continua)*

```
# The OS rev (5.x) and the architecture (`mach`) will be added to the
# root.  For example, /foo on a 2.6 SPARC would turn into /foo/5.6/sparc
LUPATCHHOST=ins3525-svr
LUPATCHPATHROOT=/export/solaris/patchdb
#########
#
# NO USER-SERVICEABLE PARTS PAST THIS POINT
#
#########

BASEDIR=/a

# Figure out the source and target OS versions
echo Determining OS revisions...
SRCREV=`uname -r`
echo Source $SRCREV

LUPATCHPATH=$LUPATCHPATHROOT/$SRCREV/`mach`

#
# Add the patches needed
#
echo Adding OS patches
mount $LUPATCHHOST:$LUPATCHPATH /mnt>/dev/null 2>&1
if [ $? = 0 ] ; then
    for patch in `cat /mnt/*Recommended/patch_order` ; do
        (cd /mnt/*Recommended/$patch ; echo yes | patchadd -u -d -R $BASEDIR .)
    done
    cd /tmp
    umount /mnt
else
    echo "No patches found"
if
```

Nota – In passato, nell'ambiente degli script finali, insieme ai comandi `pkgadd` e `patchadd` veniva usato il comando `chroot`(1M). In rari casi, alcuni package o patch non funzionano con l'opzione `-R`. In questi casi è necessario creare un file `/etc/mnttab` fittizio nel percorso radice `/a` prima di eseguire il comando `chroot`.

Per creare il file `/etc/mnttab` fittizio, aggiungere la riga seguente allo script finale:

```
cp /etc/mnttab /a/etc/mnttab
```

Personalizzazione dell'ambiente radice con uno script finale

Gli script finali possono anche essere usati per personalizzare i file già installati su un sistema. Ad esempio, lo script finale illustrato nell'Esempio 24–4 aggiunge una serie di informazioni al file `.cshrc` della directory radice (/).

ESEMPIO 24–4 Personalizzazione dell'ambiente radice con uno script finale

```
#!/bin/sh
#
# Personalizza l'ambiente radice
#
echo "***aggiunta delle personalizzazioni in /.cshrc"
test -f a/.cshrc || {
cat>> a/.cshrc <<EOF
set history=100 savehist=200 filec ignoreeof prompt="\$user@`uname -n`> "
alias cp cp -i
alias mv mv -i
alias rm rm -i
alias ls ls -FC
alias h history
alias c clear
unset autologout
EOF
}
```

Impostazione della password di root con uno script finale

Al termine del processo di installazione di Solaris, il sistema si riavvia. Prima che il processo di boot sia completato, il sistema richiede la password di root. La procedura di boot non prosegue finché la password non viene inserita.

Nella directory `auto_install_sample` viene salvato uno script finale di nome `set_root_pw`. Questo script mostra come impostare la password di root automaticamente, senza che il sistema la richieda. Lo script `set_root_pw` è riportato nell'Esempio 24–5.

ESEMPIO 24–5 Impostazione della password di root con uno script finale

```
#!/bin/sh
#
#       @(#)set_root_pw 1.4 93/12/23 SMI
#
# This is an example Bourne shell script to be run after installation.
# It sets the system's root password to the entry defined in PASSWD.
# The encrypted password is obtained from an existing root password entry
# in /etc/shadow from an installed machine.
```

ESEMPIO 24–5 Impostazione della password di root con uno script finale *(Continua)*

```
    echo "setting password for root"

    # set the root password
PASSWD=dKO5IBkSF42lw
    #create a temporary input file[1]
cp /a/etc/shadow /a/etc/shadow.orig[2]

    mv /a/etc/shadow /a/etc/shadow.orig
    nawk -F: '{
        if ( $1 == "root" )[3]
          printf"%s:%s:%s:%s:%s:%s:%s:%s:%s\n",$1,passwd,$3,$4,$5,$6,$7,$8,$9
     else
               printf"%s:%s:%s:%s:%s:%s:%s:%s:%s\n",$1,$2,$3,$4,$5,$6,$7,$8,$9
     }' passwd="$PASSWD" /a/etc/shadow.orig> /a/etc/shadow
#remove the temporary file
rm -f /a/etc/shadow.orig[4]
# set the flag so sysidroot won't prompt for the root password
sed -e 's/0 # root/1 # root/' ${SI_SYS_STATE}> /tmp/state.$$[5]
 mv /tmp/state.$$ ${SI_SYS_STATE}
```

1. Imposta la variabile `PASSWD` su una password di root cifrata ricavata da una voce esistente nel file `/etc/shadow` del sistema.
2. Crea un file di input temporaneo per `/a/etc/shadow`.
3. Cambia la password di root nel file `/etc/shadow` per il sistema installato usando `$PASSWD` come campo per la password.
4. Rimuove il file `/a/etc/shadow` temporaneo.
5. Cambia l'istruzione da `0` a `1` nel file di stato, in modo che la password di root non venga richiesta all'utente. L'accesso al file di stato avviene tramite la variabile `SI_SYS_STATE` , il cui valore corrente è `/a/etc/.sysIDtool.state`. Per evitare problemi con lo script in caso di cambiamento di questo valore, fare sempre riferimento a questo file usando `$SI_SYS_STATE`. Il comando `sed` di questo esempio contiene un carattere di tabulazione dopo lo `0` e dopo l'`1`.

Nota – Se si imposta la password di root del sistema con uno script finale, c'è il rischio che gli utenti cerchino di scoprirla accedendo alla password cifrata inclusa nello script finale. Occorre perciò adottare le misure di sicurezza appropriate per proteggere lo script.

Installazione di prodotti software con Web Start e script finali

Gli script finali permettono di installare prodotti software aggiuntivi dopo l'installazione dell'ambiente operativo Solaris. Alcuni programmi vengono installati da Solaris Web Start, che richiede informazioni a riguardo durante l'installazione. Per automatizzare questa procedura, è possibile eseguire Solaris Web Start con le opzioni `-nodisplay` o `-noconsole`.

TABELLA 24–1 Opzioni di Solaris Web Start

Opzione	Descrizione
`-nodisplay`	Esegue il programma di installazione senza l'interfaccia grafica utente. L'installazione viene eseguita nel modo predefinito, salvo le modifiche eventualmente apportate con l'opzione `-locales`.
`-noconsole`	Esegue il programma di installazione senza una console interattiva. Questa opzione è utile, insieme a `-nodisplay`, per l'uso degli script UNIX.

Per maggiori informazioni, vedere la pagina man `installer` (1M).

Creazione di un file di configurazione compresso

Anziché usare il comando `add_install_client` per specificare la posizione dei file di configurazione JumpStart personalizzati, tale posizione può essere specificata durante il boot del sistema. Il comando `boot` permette però di specificare un solo file. Per questa ragione, occorre comprimere i file di configurazione JumpStart personalizzati in un singolo file. Il file di configurazione compresso può essere dei seguenti tipi:

- `tar`
- `tar` compresso
- `zip`
- `bzip tar`

▼ Creare un file di configurazione compresso

1. **Spostarsi nella directory JumpStart sul server dei profili.**

   # **cd** *directory_jumpstart*

2. **Usare un programma di compressione per racchiudere i file di configurazione JumpStart in un singolo file.**

   Nota – Il file di configurazione compresso non può contenere percorsi relativi. I file di configurazione JumpStart devono trovarsi nella stessa directory del file compresso.

   Il file di configurazione compresso deve contenere i seguenti file:

   - Profilo
   - `rules`
   - `rules.ok`

   Il file di configurazione compresso può anche contenere il file `sysidcfg`.

3. **Salvare il file di configurazione compresso su un server NFS, su un server HTTP o su un disco rigido locale.**

Esempio di file di configurazione compresso

L'esempio seguente mostra come usare il comando `tar` per creare un file di configurazione compresso di nome `config.tar` . I file di configurazione JumpStart personalizzati si trovano nella directory `/jumpstart`.

ESEMPIO 24–6 Creazione di un file di configurazione compresso

```
# cd /jumpstart
# tar -cvf config.tar *
a profilo 1K
a rules 1K
a rules.ok 1K
a sysidcfg 1K
```

Creazione di un file di configurazione dei dischi

Questa sezione spiega come creare un file di configurazione per uno o più dischi. Questi file di configurazione permettono di usare `pfinstall` (1M) su un singolo sistema per provare più profili con diverse configurazioni dei dischi.

▼ SPARC: Creare un file di configurazione dei dischi

1. **Individuare un sistema SPARC di cui si desidera provare un disco.**
2. **Diventare superutente.**
3. **Creare un file di configurazione per un singolo disco redirigendo l'output del comando `prtvtoc`(1M) su un file.**

   # **`prtvtoc /dev/rdsk/`***nome_dispositivo***`>`***file_config_dischi*

`/dev/rdsk/`*nome_dispositivo*	Nome di dispositivo del disco del sistema. Il *nome_dispositivo* deve avere la forma `c`*w*`t`*x*`d`*y*`s2` o `c`*x*`d`*y*`s2`.
file_config_dischi	Nome del file di configurazione dei dischi

4. **Determinare se occorre provare l'installazione di Solaris su più dischi.**
   - In caso negativo, la procedura è terminata. Non occorre eseguire altre operazioni.
   - In caso affermativo, concatenare i file di configurazione dei singoli dischi e salvare l'output in un nuovo file.

     # **`cat`** *file_disco1 file_disco2***`>`***file_multi_disco*

     Il nuovo file racchiude la configurazione di più dischi, come nell'esempio seguente:

     ```
     # cat 104_disco2 104_disco3 104_disco5>prova_multi_disco
     ```

5. **Determinare se i numeri di target nei nomi di dispositivo dei dischi siano unici all'interno del file di configurazione multidisco creato al punto precedente.**
   - In caso affermativo, la procedura è terminata. Non occorre eseguire altre operazioni.
   - In caso negativo, aprire il file con un editor di testo e differenziare i numeri di target nei nomi di dispositivo dei dischi.

Ad esempio, se per ipotesi nel file viene usato lo stesso numero di target `t0` per più dischi, come nel caso seguente:

```
* /dev/rdsk/c0t0d0s2 partition map
...
* /dev/rdsk/c0t0d0s2 partition map
```

Cambiare il secondo numero di target in `t2`, come indicato qui sotto:

```
* /dev/rdsk/c0t0d0s2 partition map
...
* /dev/rdsk/c0t2d0s2 partition map
```

SPARC: Esempio di file di configurazione dei dischi

L'esempio seguente mostra come creare un file di configurazione per un singolo disco, `104_prova`, su un sistema SPARC con un disco da 104 Mbyte.

ESEMPIO 24–7 SPARC: Creazione di un file di configurazione dei dischi

L'output del comando `prtvtoc` viene rediretto in un file di configurazione di un singolo disco di nome `104_prova`:

```
# prtvtoc /dev/rdsk/c0t3d0s2>104_prova
```

Il contenuto del file `104_prova` si presenta come segue:

```
* /dev/rdsk/c0t3d0s2 partition map
*
* Dimensions:
*     512 bytes/sector
*      72 sectors/track
*      14 tracks/cylinder
*    1008 sectors/cylinder
*    2038 cylinders*    2036 accessible cylinders
* Flags:
*   1: unmountable
*  10: read-only
*
*                          First     Sector    Last
* Partition  Tag  Flags    Sector     Count    Sector  Mount Directory
       1      2    00          0     164304   164303   /
       2      5    00          0    2052288  2052287
       3      0    00     164304     823536   987839   /disk2/b298
       5      0    00     987840     614880  1602719   /install/298/sparc/work
       7      0    00    1602720     449568  2052287   /space
```

Sono stati creati i file di configurazione dei dischi per un sistema SPARC. Per informazioni sull'uso di questi file di configurazione per la prova dei profili, vedere "Prova di un profilo" a pagina 239.

▼ x86: Creare un file di configurazione dei dischi

1. **Individuare un sistema x86 di cui si desidera provare un disco.**
2. **Diventare superutente.**
3. **Creare una parte del file di configurazione del disco salvando l'output del comando `fdisk`(1M) in un file.**

   # **fdisk -R -W** *file_config_dischi* **-h /dev/rdsk/***nome_dispositivo*

file_config_dischi	Nome del file di configurazione dei dischi.
`/dev/rdsk/`*nome_dispositivo*	Nome di dispositivo del layout `fdisk` dell'intero disco. Il *nome_dispositivo* deve avere la forma `c`*w*`t`*x*`d`*y*`p0` o `c`*x*`d`*y*`p0`.

4. **Aggiungere l'output del comando `prtvtoc`(1M) al file di configurazione dei dischi:**

   # **prtvtoc /dev/rdsk/***nome_dispositivo* **>>***file_config_disco*

`/dev/rdsk/`*nome_dispositivo*	Nome di dispositivo del disco del sistema. Il *nome_dispositivo* deve avere la forma `c`*w*`t`*x*`d`*y*`s2` o `c`*x*`d`*y*`s2`.
file_config_dischi	Nome del file di configurazione dei dischi

5. **Determinare se occorre provare l'installazione di Solaris su più dischi.**
   - In caso negativo, la procedura è terminata. Non occorre eseguire altre operazioni.
   - In caso affermativo, concatenare i file di configurazione dei singoli dischi e salvare l'output in un nuovo file.

     # **cat** *file_disco1 file_disco2***>***file_multi_disco*

     Il nuovo file racchiude la configurazione di più dischi, come nell'esempio seguente:

     ```
     # cat 104_disco2 104_disco3 104_disco5>prova_multi_disco
     ```

6. **Determinare se i numeri di target nei nomi di dispositivo dei dischi siano unici all'interno del file di configurazione multidisco creato al punto precedente.**
   - In caso affermativo, la procedura è terminata. Non occorre eseguire altre operazioni.
   - In caso negativo, aprire il file con un editor di testo e differenziare i numeri di target.

     Ad esempio, se nel file viene usato lo stesso numero di target `t0` per più dischi, come nel caso seguente:

```
* /dev/rdsk/c0t0d0s2 partition map
...
* /dev/rdsk/c0t0d0s2 partition map
```

Cambiare il secondo numero di target in `t2`, come indicato qui sotto:

```
* /dev/rdsk/c0t0d0s2 partition map
...
* /dev/rdsk/c0t2d0s2 partition map
```

x86: Esempio di file di configurazione dei dischi

L'esempio seguente mostra come creare un file di configurazione per un singolo disco, `500_prova`, su un sistema x86 con un disco da 500 Mbyte.

ESEMPIO 24–8 x86: Creazione di un file di configurazione dei dischi

Per prima cosa, salvare l'output del comando `fdisk` in un file di nome `500_prova`:

```
# fdisk -R -W 500_prova -h /dev/rdsk/c0t0d0p0
```

Il file `500_prova` si presenta come segue:

```
 * /dev/rdsk/c0t0d0p0 default fdisk table
* Dimensions:
*     512 bytes/sector
*      94 sectors/track
*      15 tracks/cylinder
*    1455 cylinders
*
*  HBA Dimensions:
*     512 bytes/sector
*      94 sectors/track
*      15 tracks/cylinder
*    1455 cylinders
*
* systid:
*  1:    DOSOS12
*  2:    PCIXOS
*  4:    DOSOS16
*  5:    EXTDOS
*  6:    DOSBIG
*  86:   DOSDATA
*  98:   OTHEROS
*  99:   UNIXOS
* 130:   SUNIXOS
*
* Id  Act Bhead Bsect   Bcyl  Ehead  Esect  Ecyl Rsect  Numsect
 130  128 44    3       0     46    30     1001 1410   2050140
```

Quindi, aggiungere l'output del comando `prtvtoc` al file `500_prova`:

ESEMPIO 24–8 x86: Creazione di un file di configurazione dei dischi *(Continua)*

```
# prtvtoc /dev/rdsk/c0t0d0s2>>500_prova
```

Il file di configurazione dei dischi `500_prova` è ora completo:

```
* /dev/rdsk/c0t0d0p0 default fdisk table
* Dimensions:
*     512 bytes/sector
*      94 sectors/track
*      15 tracks/cylinder
*    1455 cylinders
*
*  HBA Dimensions:
*     512 bytes/sector
*      94 sectors/track
*      15 tracks/cylinder
*    1455 cylinders
*
* systid:
*  1:    DOSOS12
*  2:    PCIXOS
*  4:    DOSOS16
*  5:    EXTDOS
*  6:    DOSBIG
*  86:   DOSDATA
*  98:   OTHEROS
*  99:   UNIXOS
*  130:  SUNIXOS
*
* Id  Act Bhead Bsect Bcyl  Ehead  Esec  Ecyl Rsect  Numsect
 130  128 44    3     0     46    30    1001 1410   2050140
* /dev/rdsk/c0t0d0s2 partition map
*
* Dimensions:
*      512 bytes/sector
*       94 sectors/track
*       15 tracks/cylinder
*     1110 sectors/cylinder
*     1454 cylinders
*     1452 accessible cylinders
*
* Flags:
*   1: unmountable
*  10: read-only
*                          First    Sector    Last
* Partition  Tag  Flags    Sector     Count    Sector  Mount Directory
       2      5    01       1410   2045910   2047319
       7      6    00       4230   2043090   2047319  /space
       8      1    01          0      1410     1409
       9      9    01       1410      2820     422987
```

ESEMPIO 24–8 x86: Creazione di un file di configurazione dei dischi *(Continua)*

Sono stati creati i file di configurazione dei dischi per un sistema x86. Per informazioni sull'uso di questi file di configurazione per la prova dei profili, vedere "Prova di un profilo" a pagina 239.

Uso di un programma di installazione dedicato

Creando script iniziali e finali basati sulle specifiche caratteristiche di un sito, è possibile creare un programma di installazione personalizzato per l'installazione di Solaris.

Quando si specifica un segno meno (`-`) nel campo del profilo, le modalità di installazione di Solaris sul sistema vengono controllate dagli script iniziali e finali anziché dal profilo e dal programma `suninstall` di Solaris.

Ad esempio, in base alla regola seguente, Solaris viene installato sul sistema di nome `pongo`: dallo script iniziale `install_x.inizio` e dallo script finale `install_x.fine`.

```
hostname pongo install_x.inizio - install_x.fine
```

CAPITOLO 25

Creazione di parole chiave personalizzate (procedure)

Questo capitolo contiene le istruzioni da seguire per creare parole chiave personalizzate per le regole o per altre operazioni.

- "Parole chiave non operative" a pagina 263
- "Creazione di un file `custom_probes`" a pagina 264
- "Verifica del file `custom_probes`" a pagina 267

Parole chiave non operative

Per comprendere la natura di queste parole chiave, si pensi alla funzione delle parole chiave nelle regole. Una regola è una parola o un'unità lessicale predefinita che descrive un attributo generale del sistema, ad esempio il nome host, `hostname`, o la dimensione della memoria, `memsize`. Al suo interno, le parole chiave e i valori ad esse associati permettono di abbinare i sistemi con determinati attributi a un profilo. Questo meccanismo permette di definire le modalità di installazione di Solaris sui singoli sistemi di un gruppo.

Le variabili d'ambiente del metodo JumpStart personalizzato, usate negli script iniziali e finali, vengono impostate su richiesta. Ad esempio, le informazioni sul sistema operativo già installato su un sistema sono disponibili in `SI_INSTALLED` solo dopo l'utilizzo della parola chiave `installed`.

In alcuni casi, può essere necessario estrarre la stessa informazione in uno script iniziale o finale per uno scopo diverso da quello di abbinare un sistema a un profilo di installazione. La soluzione è rappresentata dalle parole chiave non operative. Queste parole chiave permettono di estrarre le informazioni degli attributi senza bisogno di impostare una condizione corrispondente per eseguire un profilo.

Per un elenco delle parole chiave non operative e dei relativi valori, vedere "Parole chiave non operative e valori" a pagina 328.

Creazione di un file custom_probes

Se le parole chiave descritte in "Parole chiave e valori usati nelle regole" a pagina 291 e "Parole chiave non operative e valori" a pagina 328 non sono abbastanza precise per le esigenze di installazione del proprio sito, è possibile definirne altre in un file `custom_probes`.

Il file `custom_probes` è uno script della Bourne shell che contiene due tipi di funzioni. Il file `custom_probes` deve essere salvato nella stessa directory JumpStart in cui risiede il file `rules`. I due tipi di funzioni che è possibile definire nel file `custom_probes` sono le seguenti:

- Dichiarative – Queste funzioni acquisiscono le informazioni richieste, o svolgono le operazioni corrispondenti, e impostano la variabile d'ambiente `SI_` definita dall'utente. Queste funzioni diventano parole chiave non operative.
- Comparative – Queste funzioni chiamano una funzione dichiarativa, confrontano l'output della funzione dichiarativa con lo stato del sistema e restituiscono 0 se la condizione definita viene soddisfatta o 1 se non viene soddisfatta. Le funzioni comparative diventano parole chiave delle regole.

Sintassi del file custom_probes

Il file `custom_probes` può contenere qualunque comando, variabile o algoritmo che sia accettato dalla Bourne shell.

Nota – All'interno del file è possibile definire funzioni dichiarative e comparative che richiedano un singolo argomento. Quando la parola chiave corrispondente viene usata nel file `rules`, l'argomento che la segue viene interpretato (come $1).

L'interpretazione inizia dopo la parola chiave e termina con il simbolo `&&` o con lo script iniziale successivo.

Il file `custom_probes` deve soddisfare i seguenti requisiti:

- Il nome del file deve essere `custom_probes`
- Il proprietario del file deve essere `root`
- Il file deve essere eseguibile e le autorizzazioni devono essere impostate su 755
- Il file deve contenere almeno una funzione dichiarativa e una funzione comparativa corrispondente

Per ragioni di chiarezza e di organizzazione, è preferibile definire per prime le funzioni dichiarative e collocarle all'inizio del file, seguite dalle funzioni comparative.

Sintassi dei nomi delle funzioni in `custom_probes`

Il nome di una funzione dichiarativa deve iniziare con `probe_`. Il nome di una funzione comparativa deve iniziare con `cmp_`.

Le funzioni che iniziano con `probe_` definiscono parole chiave non operative. Ad esempio, la funzione `probe_tcx` definisce una nuova parola chiave non operativa di nome `tcx`. Le funzioni che iniziano con `cmp_` definiscono le parole chiave per le regole. Ad esempio, `cmp_tcx` definisce la parola chiave `tcx` per l'utilizzo in una regola.

▼ Creare un file `custom_probes`

1. **Usando un editor di testo, creare un file di testo contenente uno script per la Bourne shell. Assegnare al file il nome `custom_probes`.**
2. **Nel file di testo `custom_probes`, definire le funzioni dichiarative e comparative desiderate.**

Nota – È possibile definire funzioni dichiarative e comparative che richiedano uno o più argomenti. Quando una parola chiave definita in una funzione dichiarativa viene usata nel file `rules`, gli argomenti che la seguono vengono interpretati in sequenza (come $1, $2, ecc.).

L'interpretazione inizia dopo la parola chiave e termina con il simbolo `&&` o con lo script iniziale successivo.

---

3. **Salvare il file `custom_probes` nella directory JumpStart in cui risiede il file `rules`.**
4. **Verificare che il proprietario del file `rules` sia `root` e che le autorizzazioni siano impostate su 644.**

Esempio di un file `custom_probes` con parole chiave personalizzate

Altri esempi di funzioni dichiarative e comparative si trovano nelle seguenti directory:

- `/usr/sbin/install.d/chkprobe` sui sistemi su cui è installato Solaris
- `/Solaris_9/Tools/Boot/usr/sbin/install.d/chkprobe` sul DVD di Solaris 9 o sul CD Solaris 9 Software 1 of 2

Il file `custom_probes` seguente contiene una funzione dichiarativa e una funzione comparativa che verificano la presenza di una scheda grafica TCX.

ESEMPIO 25–1 File `custom_probes`

```
#!/bin/sh
#
# script custom_probe che verifica la presenza di una scheda grafica TCX.
#

#
# FUNZIONI DICHIARATIVE
#
probe_tcx() {
  SI_TCX=`modinfo | grep tcx | nawk '{print $6}'`
  export SI_TCX
}

#
# FUNZIONI COMPARATIVE
#
cmp_tcx() {
  probe_tcx

  if [ "X${SI_TCX}" = "X${1}" ]; then
     return 0
  else
     return 1
  fi
}
```

Il seguente esempio di file `rules` mostra l'uso della parola chiave non operativa definita nell'esempio precedente, `tcx`. Se in un sistema viene rilevata una scheda grafica TCX, viene eseguito il profilo di nome `profilo_tcx`. Diversamente, viene eseguito il file `profilo`.

Nota – È sempre consigliabile collocare le parole chiave non operative all'inizio del file `rules`, in modo che vengano lette ed eseguite prima delle parole chiave usate dalle regole.

ESEMPIO 25–2 Parola chiave non operativa usata in un file `rules`

```
probe tcx
tcx     tcx     -     profilo_tcx     -
any     any     -     profilo         -
```

Verifica del file custom_probes

Prima di usare un profilo, un file rules o un file custom_probes, occorre eseguire lo script check per verificare che non contengano errori di sintassi. Se nei profili, nelle regole e nelle funzioni dichiarative e comparative non vengono riscontrati errori, vengono creati i file rules.ok e custom_probes.ok. La Tabella 25–1 descrive il funzionamento dello script check.

TABELLA 25–1 Operazioni svolte dallo script check

Fase	Descrizione
1	check ricerca un file custom_probes.
2	Se il file esiste, check crea il file custom_probes.ok dal file custom_probes, rimuove i commenti e le righe vuote e mantiene i comandi della Bourne shell, le variabili e gli algoritmi. Quindi, check aggiunge alla fine la seguente riga di commento: # version=2 checksum=num

▼ Verificare il file custom_probes

1. **Verificare che lo script `check` si trovi nella directory JumpStart.**

   Nota – Lo script check si trova nella directory Solaris_9/Misc/jumpstart_sample sul DVD di Solaris 9 o sul CD Solaris 9 Software 1 of 2.

2. **Spostarsi nella directory JumpStart.**

3. **Eseguire lo script `check` per verificare i file `rules` e `custom_probes`.**

   `$ ./check [-p` *percorso* `-r` *nome_file*`]`

   `-p` *percorso* — Verifica il file custom_probes eseguendo lo script check dall'immagine di Solaris 9 per la piattaforma del sistema anziché direttamente dal sistema in uso. *percorso* è l'immagine residente su un disco locale, su un DVD di Solaris 9 attivato o su un CD Solaris 9 Software 1 of 2 attivato.

   Se il sistema utilizza una versione precedente di Solaris, questa opzione permette di eseguire la versione più recente di check.

`-r` *nome_file* Specifica un file con un nome diverso da `custom_probes`. Usando l'opzione `-r`, è possibile provare la validità di una serie di funzioni prima di integrarle nel file `custom_probes`.

Durante l'esecuzione, lo script `check` indica la validità dei file `rules` e `custom_probes` e dei profili esaminati. Se non vengono riscontrati errori, lo script restituisce il messaggio seguente: "The custom JumpStart configuration is ok" e crea i file `rules.ok` e `custom_probes.ok` nella directory JumpStart.

4. **Determinare se il file `custom_probes.ok` è eseguibile.**
   - In caso affermativo, passare al Punto 5.
   - In caso negativo, usare il comando seguente:

     ```
     # chmod +x custom_probes
     ```

5. **Verificare che il proprietario del file `custom_probes.ok` sia `root` e che le autorizzazioni siano impostate su 755.**

CAPITOLO 26

Esecuzione di un'installazione JumpStart personalizzata (procedure)

Questo capitolo spiega come eseguire un'installazione JumpStart personalizzata su un sistema SPARC o x86. Le procedure descritte devono essere eseguite sul sistema su cui si intende installare Solaris 9.

- "SPARC: Eseguire un'installazione o un aggiornamento con il metodo JumpStart personalizzato" a pagina 273
- "x86: Eseguire un'installazione o un aggiornamento con il metodo JumpStart personalizzato" a pagina 276

SPARC: Esecuzione di un'installazione JumpStart personalizzata

SPARC: Mappa delle attività: Configurazione di un sistema per l'installazione JumpStart personalizzata

Durante un'installazione JumpStart personalizzata, il programma confronta lo stato del sistema da installare con le regole definite nel file `rules.ok`. Il programma JumpStart legge le regole in sequenza, dalla prima all'ultima. Una regola viene soddisfatta se il sistema da installare presenta tutti gli attributi in essa definiti. Quando un sistema soddisfa una regola, il programma JumpStart interrompe la lettura del file `rules.ok` e inizia a installare il sistema in base al profilo abbinato a quella regola.

TABELLA 26–1 Mappa delle attività: Configurazione di un sistema per l'installazione JumpStart personalizzata

Operazione	Descrizione	Per istruzioni, vedere
Determinare se il sistema è supportato	Consultare la documentazione dell'hardware per determinare se il sistema supporti l'ambiente Solaris 9.	*Solaris 9: Guida alle piattaforme hardware Sun*
Determinare se lo spazio su disco disponibile sia sufficiente per Solaris 9	Verificare che lo spazio pianificato sia sufficiente per l'installazione di Solaris.	Capitolo 5
(Opzionale) Preconfigurazione delle informazioni sul sistema.	È possibile preconfigurare le informazioni sul sistema usando il file `sysidcfg` o il servizio di denominazione. In questo modo, tali informazioni non verranno richieste nel corso dell'installazione.	Capitolo 7
Preparare il sistema per l'installazione JumpStart personalizzata	Creare e verificare il file `rules` e i file dei profili.	Capitolo 23
(Opzionale) Preparare le funzioni opzionali per l'installazione JumpStart personalizzata	Se si intende utilizzare uno script iniziale, uno script finale o altre funzioni opzionali, preparare gli script o i file richiesti.	Capitolo 24 e Capitolo 25
(Opzionale) Preparare il sistema per l'installazione in rete	Per installare un sistema da un'immagine remota del DVD di Solaris 9 o del CD Solaris 9 Software *SPARC Platform Edition*, è necessario configurare il sistema perché possa eseguire il boot e l'installazione da un server di installazione o di boot.	Capitolo 12
(Opzionale) Preparare il sistema per l'installazione di un'archivio Solaris Flash	Prima di installare un archivio Solaris Flash, occorre eseguire una procedura specifica.	"Preparare il sistema per l'installazione di un archivio Solaris Flash con il metodo JumpStart personalizzato" a pagina 271

TABELLA 26–1 Mappa delle attività: Configurazione di un sistema per l'installazione JumpStart personalizzata *(Continua)*

Operazione	Descrizione	Per istruzioni, vedere
Installare o aggiornare il sistema.	Avviare il sistema e iniziare la procedura di installazione o di aggiornamento.	"SPARC: Eseguire un'installazione o un aggiornamento con il metodo JumpStart personalizzato" a pagina 273

▼ Preparare il sistema per l'installazione di un archivio Solaris Flash con il metodo JumpStart personalizzato

È possibile utilizzare un archivio completo per eseguire un'installazione iniziale oppure un archivio differenziale per eseguire un aggiornamento. Per installare un archivio in un ambiente di boot inattivo è possibile utilizzare il metodo di installazione JumpStart personalizzato o l'utility Solaris Live Upgrade.

- Per una descrizione degli archivi completi e differenziali, vedere il Capitolo 17.
- Per le procedure di installazione di un archivio in un ambiente di boot inattivo con Solaris Live Upgrade, vedere "Installare un archivio Solaris Flash con un profilo (riga di comando)" a pagina 414.

1. **Sul server di installazione, creare il file `rules` per il metodo JumpStart personalizzato.**

   Per istruzioni dettagliate sulla creazione dei file JumpStart personalizzati, vedere il Capitolo 23.

2. **Sul server di installazione, creare il file di profilo per il metodo JumpStart personalizzato.**

   Alcuni esempi di profili per gli archivi Solaris Flash sono riportati in "Esempi di profilo" a pagina 235.

   Tra le parole chiave di JumpStart elencate nella Tabella 28–2, le uniche valide per l'installazione di un archivio Solaris Flash sono le seguenti:

   TABELLA 26–2 Parole chiave degli archivi Solaris Flash

Parola chiave	Installazione iniziale	Archivio differenziale
(obbligatorio) `archive_location`	X	X
`fdisk` (solo x86)	X	X

TABELLA 26–2 Parole chiave degli archivi Solaris Flash *(Continua)*

Parola chiave	Installazione iniziale	Archivio differenziale
`filesys`	X	
Nota – La parola chiave `filesys` non può essere impostata sul valore `auto`.		
`forced_deployment`		X
(obbligatorio) `install_type`	X	X
`local_customization`	X	X
`no_content_check`		X
`no_master_check`		X
`root_device`	X	X

a. Impostare la parola chiave `install_type` su uno dei tipi seguenti.

- Per l'installazione di un archivio completo, impostare il valore su `flash_install`
- Per l'installazione di un archivio differenziale, impostare il valore su `flash_update`

b. Inserire il percorso dell'archivio Solaris Flash usando la parola chiave `archive_location`.

Per maggiori informazioni sulla parola chiave `archive_location`, vedere "Parola chiave `archive_location`" a pagina 298.

c. Specificare la configurazione del file system.

Il processo di estrazione dell'archivio Solaris Flash non supporta la configurazione automatica delle partizioni.

d. (Opzionale) Se si desidera installare altri archivi Solaris Flash sul sistema clone, aggiungere una riga `archive_location` per ogni archivio da installare.

3. Sul server di installazione, aggiungere i client che si desidera installare con l'archivio Solaris Flash.

Per istruzioni dettagliate, vedere "Aggiunta di sistemi da installare dalla rete con l'immagine di un DVD" a pagina 94 o "Aggiunta di sistemi da installare dalla rete con l'immagine di un CD" a pagina 124.

4. Installare i sistemi clone con il metodo JumpStart personalizzato.

Per istruzioni dettagliate, vedere "SPARC: Eseguire un'installazione o un aggiornamento con il metodo JumpStart personalizzato" a pagina 273.

▼ SPARC: Eseguire un'installazione o un aggiornamento con il metodo JumpStart personalizzato

1. **Se il sistema fa parte di una rete, verificare che disponga di un connettore Ethernet o di un'altra scheda di rete.**

2. **Se il sistema da installare è collegato con una linea `tip`(1), verificare che il monitor possa visualizzare almeno 80 colonne e 24 righe.**

   Per determinare le dimensioni correnti della finestra `tip`, usare il comando `stty`(1).

3. **Se si intende installare Solaris 9 dal lettore di DVD-ROM o di CD-ROM, inserire il DVD Solaris 9** *SPARC Platform Edition* **o il CD Solaris 9 Software 1 of 2** *SPARC Platform Edition***.**

4. **Se si intende utilizzare un dischetto dei profili, inserire il dischetto nel sistema.**

5. **Avviare il sistema.**

   - Se il sistema è nuovo, accenderlo.
   - Se si desidera installare o aggiornare un sistema esistente, arrestarlo. Al prompt `ok`, digitare il comando seguente:

     `ok` **`boot cdrom:net - install`** [*url*`:`**`ask`**] [**`dhcp`**] [**`nowin`**]

     cdrom — Specifica che il boot deve essere eseguito da un CD o da un DVD.

     Per i sistemi con una EEPROM di vecchia produzione, sostituire `cdrom` con `sd(0,6,2)` per avviare il sistema dal CD-ROM o dal DVD-ROM.

     net — Specifica che il boot deve essere eseguito da un server di installazione in rete.

     url — Specifica la posizione dei file JumpStart personalizzati. È possibile specificare un URL per i file situati nelle seguenti posizioni:

     - Sul disco rigido locale

       `file://`*dir_jumpstart/file_config_compresso*

     - Sul server NFS

       `nfs://`*nome_server:indirizzo_IP/directory_jumpstart/file_config_compresso*

     - Sul server HTTP

       `http://`*nome_server:ind_IP/dir_jumpstart/file_config_compresso&info_proxy*

Se nel file di configurazione compresso è stato inserito un file `sysidcfg`, occorre specificare l'indirizzo IP del server che contiene il file, come nell'esempio seguente:

```
http://131.141.2.32/jumpstart/config.tar
```

Se il file di configurazione compresso è stato salvato su un server HTTP protetto da un firewall, durante il boot occorre specificare un proxy. Non è necessario specificare l'indirizzo IP del server su cui risiede il file. È invece necessario specificare l'indirizzo IP del server proxy, come nell'esempio seguente:

```
http://www.shadow.com/jumpstart/
config.tar&proxy=131.141.6.151
```

ask — Specifica che il programma di installazione deve richiedere la posizione del file di configurazione compresso dopo che il sistema ha eseguito il boot e si è connesso alla rete.

Se questo prompt viene ignorato premendo Return, il programma di installazione configura i parametri di rete in modo interattivo. Il programma richiede quindi di specificare la posizione del file di configurazione compresso. Se questo prompt viene ignorato premendo Return, viene avviato il programma `suninstall` di Solaris.

dhcp — Specifica che le informazioni richieste per l'avvio e l'installazione in rete del sistema verranno fornite da un server DHCP.

Se non viene specificato l'uso di un server DHCP, il sistema utilizza il file `/etc/bootparams` o il database `bootparams` del servizio di denominazione.

nowin — Disabilita l'avvio del programma X. Poiché il programma X non è necessario per eseguire l'installazione JumpStart personalizzata, è possibile ridurre i tempi di installazione usando l'opzione `nowin`.

Solo SPARC – Vengono controllati l'hardware e i componenti e il sistema SPARC viene avviato. Il processo di boot richiede alcuni minuti.

---

6. **Se le informazioni sul sistema non erano state preconfigurate nel file `sysidcfg`, occorrerà inserirle alla richiesta del sistema.**

7. **Seguire le istruzioni che compaiono sullo schermo per installare Solaris.**

   Quando il programma JumpStart conclude l'installazione di Solaris, il sistema si riavvia automaticamente.

   Al termine dell'installazione, le informazioni di log vengono salvate in un file. I log di installazione si trovano nelle seguenti directory:

- `/var/sadm/system/logs`
- `/var/sadm/install/logs`

x86: Esecuzione di un'installazione JumpStart personalizzata

x86: Mappa delle attività: Configurazione di un sistema per l'installazione JumpStart personalizzata

Durante un'installazione JumpStart personalizzata, il programma confronta lo stato del sistema da installare con le regole definite nel file `rules.ok`. Il programma JumpStart legge le regole in sequenza, dalla prima all'ultima. Una regola viene soddisfatta se il sistema da installare presenta tutti gli attributi in essa definiti. Quando un sistema soddisfa una regola, il programma JumpStart interrompe la lettura del file `rules.ok` e inizia a installare il sistema in base al profilo abbinato a quella regola.

TABELLA 26–3 x86: Mappa delle attività: Configurazione di un sistema per l'installazione JumpStart personalizzata

Operazione	Descrizione	Per istruzioni, vedere
Determinare se occorre preservare il sistema operativo esistente e i dati degli utenti	Se il sistema operativo presente sul sistema occupa l'intero disco, è necessario preservarlo in modo che possa coesistere con Solaris 9. Da questa decisione dipende il modo in cui occorre specificare la parola chiave `fdisk`(1M) nel profilo del sistema.	"x86: Parola chiave `fdisk`" a pagina 310
Determinare se il sistema è supportato	Consultare la documentazione dell'hardware per determinare se il sistema supporti l'ambiente Solaris 9.	Documentazione del produttore dell'hardware

TABELLA 26–3 x86: Mappa delle attività: Configurazione di un sistema per l'installazione JumpStart personalizzata *(Continua)*

Operazione	Descrizione	Per istruzioni, vedere
Determinare se lo spazio su disco disponibile sia sufficiente per Solaris 9	Verificare che lo spazio pianificato sia sufficiente per l'installazione di Solaris.	Capitolo 5
(Opzionale) Preconfigurare le informazioni sul sistema	È possibile preconfigurare le informazioni sul sistema usando il file `sysidcfg` o il servizio di denominazione. In questo modo, tali informazioni non verranno richieste nel corso dell'installazione.	Capitolo 7
Preparare il sistema per l'installazione JumpStart personalizzata	Creare e verificare il file `rules` e i file dei profili.	Capitolo 23
(Opzionale) Preparare le funzioni opzionali per l'installazione JumpStart personalizzata	Se si intende utilizzare uno script iniziale, uno script finale o altre funzioni opzionali, preparare gli script o i file richiesti.	Capitolo 24 e Capitolo 25
(Opzionale) Preparare il sistema per l'installazione in rete	Per installare un sistema da un'immagine remota del DVD Solaris 9 *x86 Platform Edition* o del CD Solaris 9 Software *x86 Platform Edition*, è necessario configurare il sistema perché possa eseguire il boot e l'installazione da un server di installazione o di boot.	Capitolo 12
Installare o aggiornare il sistema.	Avviare il sistema e iniziare la procedura di installazione o di aggiornamento.	"x86: Eseguire un'installazione o un aggiornamento con il metodo JumpStart personalizzato" a pagina 276

▼ x86: Eseguire un'installazione o un aggiornamento con il metodo JumpStart personalizzato

1. **Se il sistema fa parte di una rete, verificare che disponga di un connettore Ethernet o di un'altra scheda di rete.**

2. **Se il sistema da installare è collegato con una linea `tip`(1), verificare che il monitor possa visualizzare almeno 80 colonne e 24 righe.**

Per determinare le dimensioni correnti della finestra `tip`, usare il comando `stty`(1).

3. **Se si intende utilizzare un dischetto di profili, inserire il dischetto nel sistema.**

Nota – Il dischetto del profilo contiene una copia del Solaris 9 Device Configuration Assistant e le informazioni sul profilo. Se si intende utilizzare l'ambiente PXE per eseguire il boot attraverso la rete, occorre configurare il sistema in modo che si avvii dalla rete e non dal dischetto.

---

4. **Se si intende installare Solaris 9 dal lettore di DVD-ROM o di CD-ROM, inserire il DVD Solaris 9** *x86 Platform Edition* **o il CD Solaris 9 Software 1 of 2** *x86 Platform Edition***.**

5. **Decidere in che modo avviare il sistema.**

   - Se si desidera eseguire il boot dal DVD di Solaris 9 o dal CD di installazione di Solaris 9, inserire il disco appropriato. Il BIOS del sistema deve supportare il boot da un DVD o da un CD.
   - Se si desidera eseguire il boot dalla rete, usare l'ambiente di boot PXE (Preboot Execution Environment). Il sistema deve supportare il PXE. Per abilitare il sistema all'uso del PXE, usare il tool di configurazione del BIOS o quello della scheda di rete.
   - Se si desidera eseguire il boot dal dischetto, usare il dischetto dei profili inserito al Punto 3 o inserire il dischetto Solaris 9 Device Configuration Assistant *x86 Platform Edition*.

Solo x86 – Il Device Configuration Assistant può essere copiato su un dischetto nei seguenti modi:

- Copiare il software su un dischetto dal DVD Solaris 9 *x86 Platform Edition* o dal CD Solaris 9 Software 2 of 2 *x86 Platform Edition* usando la procedura descritta nell'Appendice I.
- Scaricare e copiare il software su un dischetto dal sito della Solaris Developer Connection, all'indirizzo `http://soldc.sun.com/support/drivers/dca_diskettes`.

---

6. **Se il sistema è spento, accenderlo. Se il sistema è acceso, riavviarlo.**

   Il Device Configuration Assistant identifica i dispositivi del sistema.

7. **Nella schermata di boot di Solaris, selezionare il dispositivo da cui si desidera avviare il sistema. Selezionare DVD, CD, rete o disco.**

8. **Al prompt, eseguire una delle operazioni seguenti:**

```
Select the type of installation you want to perform:

        1 Solaris Interactive
        2 Custom JumpStart

Enter the number of your choice followed by the <ENTER> key.

If you enter anything else, or if you wait for 30 seconds,
an interactive installation will be started.
```

Per selezionare il metodo JumpStart personalizzato, procedere in uno dei modi seguenti:

Nota – Se non si digita 2 o non si inserisce un comando di boot entro 30 secondi, viene avviato il programma `suninstall` di Solaris. È possibile arrestare il timer premendo qualsiasi tasto sulla riga di comando.

- Digitare 2 e premere Enter.
- Per specificare la posizione dei file di configurazione JumpStart personalizzati, usare il comando seguente:

  b install [*url***:ask**] [**dhcp**] [**nowin**]

  url Specifica la posizione dei file JumpStart personalizzati. È possibile specificare un URL per i file situati nelle seguenti posizioni:

  - Sul disco rigido locale

    `file://`*dir_jumpstart/file_config_compresso*

  - Sul server NFS

    `nfs://`*nome_server:indirizzo_IP/directory_jumpstart/file_config_compresso*

  - Sul server HTTP

    `http://`*nome_server:ind_IP/dir_jumpstart/file_config_compresso&info_proxy*

  Se nel file di configurazione compresso è stato inserito un file `sysidcfg`, occorre specificare l'indirizzo IP del server che contiene il file, come nell'esempio seguente:

  ```
  http://131.141.2.32/jumpstart/config.tar
  ```

  Se il file di configurazione compresso è stato salvato su un server HTTP protetto da un firewall, durante il boot occorre specificare un proxy. Non è necessario specificare l'indirizzo IP del server su cui risiede il file. È invece necessario specificare l'indirizzo IP del server proxy, come nell'esempio seguente:

  ```
  http://www.shadow.com/jumpstart/
  config.tar&proxy=131.141.6.151
  ```

ask — Specifica che il programma di installazione deve richiedere la posizione del file di configurazione compresso dopo che il sistema ha eseguito il boot e si è connesso alla rete.

Se questo prompt viene ignorato premendo Return, il programma di installazione configura i parametri di rete in modo interattivo. Il programma richiede quindi di specificare la posizione del file di configurazione compresso. Se questo prompt viene ignorato premendo Return, viene avviato il programma `suninstall` di Solaris.

dhcp — Specifica che le informazioni richieste per l'avvio e l'installazione in rete del sistema verranno fornite da un server DHCP.

Se non viene specificato l'uso di un server DHCP, il sistema utilizza il file `/etc/bootparams` o il database `bootparams` del servizio di denominazione.

nowin — Disabilita l'avvio del programma X. Poiché il programma X non è necessario per eseguire l'installazione JumpStart personalizzata, è possibile ridurre i tempi di installazione usando l'opzione `nowin`.

9. Se le informazioni sul sistema non erano state preconfigurate nel file `sysidcfg`, occorrerà inserirle alla richiesta del sistema.

10. Seguire le istruzioni che compaiono sullo schermo per installare Solaris.

Quando il programma JumpStart conclude l'installazione di Solaris, il sistema si riavvia automaticamente.

Al termine dell'installazione, le informazioni di log vengono salvate in un file. I log di installazione si trovano nelle seguenti directory:

- `/var/sadm/system/logs`
- `/var/sadm/install/logs`

CAPITOLO 27

Installazione JumpStart personalizzata (esempi)

Questo capitolo contiene un esempio di installazione di Solaris su un sistema SPARC e su un sistema x86 eseguito con il metodo JumpStart personalizzato.

- "Configurazione del sito di riferimento" a pagina 281
- "Creare un server di installazione" a pagina 283
- "x86: Creare un server di boot per i sistemi del gruppo di marketing" a pagina 284
- "Creare una directory JumpStart" a pagina 285
- "Condividere la directory JumpStart" a pagina 285
- "SPARC: Creare il profilo per il gruppo di progettazione" a pagina 285
- "x86: Creare il profilo per il gruppo di marketing" a pagina 286
- "Aggiornare il file `rules`" a pagina 286
- "Verificare il file `rules`" a pagina 287
- "SPARC: Configurare i sistemi del gruppo di progettazione per l'installazione in rete" a pagina 287
- "x86: Configurare i sistemi del gruppo di marketing per l'installazione in rete" a pagina 288
- "SPARC: Avviare i sistemi del gruppo di progettazione e installare Solaris 9" a pagina 289
- "x86: Avviare i sistemi del gruppo di marketing e installare Solaris 9" a pagina 289

Configurazione del sito di riferimento

La Figura 27–1 mostra la configurazione del sito a cui fa riferimento l'esempio descritto.



FIGURA 27–1 Configurazione del sito di riferimento

In questo sito, le condizioni sono le seguenti:

- SPARC: Il gruppo di progettazione si trova in una propria sottorete. Questo gruppo utilizza sistemi SPARCstation™ per lo sviluppo del software.
- x86:Il gruppo di marketing si trova in una propria sottorete. Questo gruppo utilizza sistemi x86 per eseguire word processor, fogli elettronici e altri strumenti di produttività per ufficio.
- Il sito utilizza il servizio di denominazione NIS. Gli indirizzi Ethernet, gli indirizzi IP e i nomi host dei sistemi sono preconfigurati nelle mappe NIS. La maschera di sottorete, la data e l'ora e la regione geografica del sito sono anch'esse preconfigurate nelle mappe NIS.

Nota – Le periferiche collegate ai sistemi del gruppo di marketing sono preconfigurate nel file `sysidcfg`.

- Si desidera installare Solaris 9 sui sistemi di entrambi i gruppi attraverso la rete.

Creare un server di installazione

Poiché Solaris 9 deve essere installato dalla rete per entrambi i gruppi, si decide di configurare `server-1` come server di installazione comune. Si utilizza il comando `setup_install_server`(1M) per copiare le immagini del software sul disco locale di `server-1` (nella directory `/export/install`). Le immagini possono essere copiate dai CD di Solaris 9 e dal CD Solaris 9 Languages o dal DVD di Solaris 9.

Le immagini devono essere copiate in una directory vuota, in questi esempi le directory `sparc_9`e `x86_9`.

ESEMPIO 27–1 SPARC: Copia dei CD di Solaris 9

Inserire il CD Solaris 9 Software 1 of 2 *SPARC Platform Edition* nel lettore di CD-ROM collegato a `server-1` e digitare i comandi seguenti:

```
server-1# mkdir -p /export/install/sparc_9
server-1# cd /punto_attivazione_CD/Solaris_9/Tools
server-1# ./setup_install_server /export/install/sparc_9
```

Inserire il CD Solaris 9 Software 2 of 2 *SPARC Platform Edition* nel lettore di CD-ROM collegato a `server-1` e digitare i comandi seguenti:

```
server-1# cd /punto_attivazione_CD/Solaris_9/Tools
server-1# ./add_to_install_server /export/install/sparc_9
```

Inserire il CD Solaris 9 *SPARC Platform Edition* Languages nel lettore di CD-ROM collegato a `server-1` e digitare i comandi seguenti:

```
server-1# cd /punto_attivazione_CD/Solaris_9/Tools
server-1# ./add_to_install_server /export/install/sparc_9
```

ESEMPIO 27–2 x86: Copia dei CD di Solaris 9

Inserire il CD Solaris 9 Software 1 of 2 *x86 Platform Edition* nel lettore di CD-ROM collegato a `server-1` e digitare i comandi seguenti:

```
server-1# mkdir -p /export/install/x86_9
server-1# cd /punto_attivazione_CD/Solaris_9/Tools
server-1# ./setup_install_server /export/install/x86_9
```

Inserire il CD Solaris 9 Software 2 of 2 *x86 Platform Edition* nel lettore di CD-ROM collegato a `server-1` e digitare i comandi seguenti:

```
server-1# cd /punto_attivazione_CD/Solaris_9/Tools
server-1# ./add_to_install_server /export/install/x86_9
```

Inserire il CD Solaris 9 *x86 Platform Edition* Languages nel lettore di CD-ROM collegato a `server-1` e digitare i comandi seguenti:

```
server-1# cd /punto_attivazione_CD/Solaris_9/Tools
server-1# ./add_to_install_server /export/install/x86_9
```

ESEMPIO 27–3 SPARC: Copia del DVD di Solaris 9

Inserire il DVD Solaris 9 *SPARC Platform Edition* nel lettore di DVD-ROM collegato a `server-1` e digitare i comandi seguenti:

```
server-1# mkdir -p /export/install/sparc_9
server-1# cd /punto_attivazione_DVD/Solaris_9/Tools
server-1# ./setup_install_server /export/install/sparc_9
```

ESEMPIO 27–4 x86: Copia del DVD di Solaris 9

Inserire il DVD Solaris 9 *x86 Platform Edition* nel lettore di DVD-ROM collegato a `server-1` e digitare i comandi seguenti:

```
server-1# mkdir -p /export/install/x86_9
server-1# cd /punto_attivazione_DVD/Solaris_9/Tools
server-1# ./setup_install_server /export/install/x86_9
```

x86: Creare un server di boot per i sistemi del gruppo di marketing

Poiché i sistemi non possono eseguire il boot da un server di installazione residente in un'altra sottorete, si decide di configurare `server-2` come server di boot nella sottorete del gruppo di marketing. Si utilizza il comando `setup_install_server`(1M) per copiare il software di boot dal DVD Solaris 9 *x86 Platform Edition* o dal CD Solaris 9 Software 1 of 2 *x86 Platform Edition* sul disco locale di `server-2` (nella directory `/export/boot`).

Se si inserisce il CD Solaris 9 Software 1 of 2 *x86 Platform Edition* nel lettore di CD-ROM collegato a `server-2`, usare il seguente comando:

```
server-2# cd /punto_attivazione_CD/Solaris_9/Tools
server-2# ./setup_install_server -b /export/boot
```

Se si inserisce il DVD Solaris 9 *x86 Platform Edition* nel lettore di DVD-ROM collegato a `server-2`, usare il seguente comando:

```
server-2# cd /punto_attivazione_DVD/Solaris_9/Tools
server-2# ./setup_install_server -b /export/boot
```

Nel comando `setup_install_server`, `-b` specifica che le informazioni di boot devono essere copiate nella directory di nome `/export/boot`.

Creare una directory JumpStart

Dopo aver configurato il server di installazione e il server di boot, creare una directory JumpStart su `server-1`. È possibile usare qualunque sistema della rete. Questa directory conterrà i file richiesti per l'installazione di Solaris con il metodo JumpStart personalizzato. Per creare questa directory, copiare la directory di esempio contenuta nell'immagine del DVD di Solaris 9 o del CD Solaris 9 Software 1 of 2 che è stata copiata in `/export/install`:

```
server-1# mkdir /jumpstart
server-1# cp -r /export/install/sparc_9/Solaris_9/Misc/jumpstart_sample  /jumpstart
```

Condividere la directory JumpStart

Per rendere il file `rules` e i profili accessibili ai sistemi della rete, occorre condividere la directory `/jumpstart`. Per abilitare la condivisione della directory, aggiungere la riga seguente al file `/etc/dfs/dfstab`:

```
share -F nfs -o ro,anon=0 /jumpstart
```

Quindi, dalla riga di comando, eseguire il comando `shareall`:

```
server-1# shareall
```

SPARC: Creare il profilo per il gruppo di progettazione

Per i sistemi del gruppo di progettazione, creare un file di nome `prof_prog` nella directory `/jumpstart`. Il file `prof_prog` deve contenere le informazioni seguenti, che definiscono il software di Solaris 9 da installare sui sistemi del gruppo:

```
install_type  initial_install[1]
system_type   standalone[2]
partitioning  default[3]
cluster       SUNWCprog[4]
filesys       any 512 swap[5]
```

1. Specifica che deve essere eseguita un'installazione iniziale, non un aggiornamento.
2. Specifica che i sistemi del gruppo di progettazione sono standalone.

3. Specifica che il software JumpStart dovrà usare il partizionamento predefinito dei dischi per l'installazione di Solaris sui sistemi.
4. Specifica che dovrà essere installato il gruppo software per sviluppatori.
5. Specifica che ogni sistema del gruppo di progettazione dovrà avere 512 Mbyte di spazio di swap.

x86: Creare il profilo per il gruppo di marketing

Per i sistemi del gruppo di marketing, creare un file di nome prof_marketing nella directory `/jumpstart`. Il file `prof_marketing` deve contenere le informazioni seguenti, che definiscono il software di Solaris 9 da installare sui sistemi del gruppo:

```
install_type  initial_install[1]
system_type   standalone[2]
partitioning  default[3]
cluster       SUNWCuser[4]
package       SUNWaudio[5]
```

1. Specifica che deve essere eseguita un'installazione iniziale, non un aggiornamento.
2. Specifica che i sistemi del gruppo di marketing sono standalone.
3. Specifica che il software JumpStart dovrà usare il partizionamento predefinito dei dischi per l'installazione di Solaris sui sistemi.
4. Specifica che dovrà essere installato il gruppo software per utenti finali.
5. Specifica che ad ogni sistema dovrà essere aggiunto il package del software audio dimostrativo.

Aggiornare il file `rules`

A questo punto occorre aggiungere le regole appropriate al file `rules`. Durante l'installazione JumpStart personalizzata, il programma `suninstall` di Solaris utilizza le regole per selezionare il profilo di installazione corretto per ogni sistema.

In questo sito, ogni reparto utilizza una propria *sottorete* e possiede un proprio indirizzo di rete. Il reparto di progettazione si trova nella sottorete 255.222.43.0. Il reparto di marketing si trova nella sottorete 255.222.44.0. Usando queste informazioni, è possibile controllare le modalità di installazione di Solaris 9 sui sistemi dei due gruppi. Nella directory `/jumpstart`, modificare il file `rules` eliminando le regole di esempio e aggiungendo le righe seguenti:

```
network 255.222.43.0 - prof_prog -
network 255.222.44.0 - prof_marketing -
```

Queste regole stabiliscono che i sistemi appartenenti alla rete 255.222.43.0 devono essere installati con il profilo `prof_prog`. Viceversa, i sistemi appartenenti alla rete 255.222.44.0 devono essere installati con il profilo `prof_marketing`.

Nota – Usando le regole di esempio, è possibile specificare l'indirizzo di rete con cui identificare i sistemi da installare con i profili `prof_prog` e `prof_marketing`. In alternativa, è possibile usare parole chiave che identifichino i sistemi in base al nome host, alle dimensioni della memoria o al modello. La Tabella 28–1 contiene un elenco completo delle parole chiave che è possibile usare nei file `rules`.

Verificare il file `rules`

Dopo aver configurato il file `rules` e i profili, eseguire lo script `check` per verificare che i file siano corretti:

```
server-1# cd /jumpstart
server-1# ./check
```

Se lo script `check` non rileva errori, viene creato il file `rules.ok`.

SPARC: Configurare i sistemi del gruppo di progettazione per l'installazione in rete

Dopo aver configurato la directory `/jumpstart` e i relativi file, usare il comando `add_install_client` sul server di installazione, `server-1`, per configurare i sistemi del gruppo di progettazione per l'installazione di Solaris 9 da quel server. `server-1` è anche il server di boot per la sottorete del gruppo di progettazione.

```
server-1# cd /export/install/sparc_9/Solaris_9/Tools
server-1# ./add_install_client -c server-1:/jumpstart host-pro1 sun4u
server-1# ./add_install_client -c server-1:/jumpstart host-pro2 sun4u
```

Nel comando `add_install_client`, le opzioni specificano quanto segue:

`-c` Specifica il server (`server-1`) e il percorso (`/jumpstart`) della directory JumpStart.

`host-pro1`	Nome di un sistema del gruppo di progettazione.
`host-pro2`	Nome di un altro sistema del gruppo di progettazione.
`sun4u`	Specifica la piattaforma dei sistemi che useranno `server-1` come server di installazione. Il gruppo di piattaforme è quello dei sistemi Ultra 5.

x86: Configurare i sistemi del gruppo di marketing per l'installazione in rete

Occorre quindi utilizzare il comando `add_install_client` sul server di boot (`server-2`). Questo comando configura i sistemi di marketing per l'avvio dal server di boot e l'installazione di Solaris 9 dal server di installazione (`server-1`):

```
server-2# cd /marketing/boot-dir/Solaris_9/Tools
server-2# ./add_install_client -s server-1:/export/install/x86_9 \
-c server-1:/jumpstart host-mkt1 i86pc
server-2# ./add_install_client -s server-1:/export/install/x86_9 \
-c server-1:/jumpstart host-mkt2 i86pc
server-2# ./add_install_client -d -s server-1:/export/install/x86_9 \
-c server-1:/jumpstart SUNW.i86pc i86pc
```

Nel comando `add_install_client`, le opzioni specificano quanto segue:

`-d`	Specifica che il client deve usare DHCP per ottenere i parametri per l'installazione in rete. Questa opzione è obbligatoria per i client che debbano eseguire il boot dalla rete con PXE. L'opzione `-d` è facoltativa per i client che non devono eseguire il boot di rete con PXE.
`-s`	Specifica il server di installazione (`server-1`) e il percorso del software di Solaris 9 (`/export/install/x86_9`).
`-c`	Specifica il server (`server-1`) e il percorso (`/jumpstart`) della directory JumpStart.
`host-mkt1`	Nome di un sistema del gruppo di marketing.
`host-mkt2`	Nome di un altro sistema del gruppo di marketing.
SUNW.i86pc	Nome della classe DHCP per tutti i client x86 di Solaris. Se si desidera configurare tutti i client x86 DHCP di Solaris con un unico comando, usare questa classe.
`i86pc`	Specifica il gruppo di piattaforme dei sistemi che dovranno utilizzare questo server di boot. Il nome della piattaforma rappresenta i sistemi

x86.

SPARC: Avviare i sistemi del gruppo di progettazione e installare Solaris 9

Dopo aver configurato i server e i file, è possibile avviare i sistemi del gruppo di progettazione usando il seguente comando `boot` al prompt `ok` (PROM) di ogni sistema:

```
ok boot net - install
```

L'ambiente operativo Solaris viene installato automaticamente sui sistemi del gruppo di progettazione.

x86: Avviare i sistemi del gruppo di marketing e installare Solaris 9

È possibile eseguire il boot dai seguenti supporti:

- CD Solaris 9 Software 1 of 2 *x86 Platform Edition*
- DVD Solaris 9 *x86 Platform Edition*
- Dalla rete, usando l'ambiente di boot PXE
- Dal dischetto dei profili
- Dal dischetto Solaris 9 Device Configuration Assistant *x86 Platform Edition*

Solaris 9 viene installato automaticamente sui sistemi del gruppo di marketing.

CAPITOLO 28

Installazione JumpStart personalizzata (riferimenti)

Questo capitolo contiene le parole chiave e i valori che è possibile usare nel file `rules`, nei profili e negli script iniziali e finali.

- "Parole chiave e valori usati nelle regole" a pagina 291
- "Parole chiave e valori usati nei profili" a pagina 296
- "Variabili d'ambiente per l'installazione JumpStart personalizzata" a pagina 325
- "Parole chiave non operative e valori" a pagina 328

Parole chiave e valori usati nelle regole

La Tabella 28–1 descrive le parole chiave e i valori che è possibile usare nel file `rules`. Per istruzioni dettagliate sulla creazione di un file `rules`, vedere "Creazione del file `rules`" a pagina 230.

TABELLA 28–1 Descrizione delle parole chiave e dei valori usati nelle regole

Parola chiave	Valore	Attributo identificato
`any`	segno meno (`-`)	Qualunque attributo. La parola chiave `any` corrisponde a tutti gli attributi.
`arch`	*tipo_processore*	Tipo di processore del sistema.
	I valori accettati come *tipo_processore* sono i seguenti: ■ SPARC: `sparc` ■ x86: `i386`	Il comando `uname -p` restituisce il tipo di processore del sistema.

TABELLA 28–1 Descrizione delle parole chiave e dei valori usati nelle regole *(Continua)*

Parola chiave	Valore	Attributo identificato

`disksize`	*nome_disco_effettivo ambito_dimensioni*
	
	nome_disco_effettivo – Nome del disco nella forma `c`*x*`t`*y*`d`*z*, ad esempio `c0t3d0`o `c0d0`, o la parola speciale `rootdisk`. Se si utilizza `rootdisk`, il disco da identificare viene ricercato nel seguente ordine:
	■ SPARC: Il disco che contiene l'immagine di boot preinstallata, vale a dire un sistema SPARC nuovo con l'installazione JumpStart predefinita
	■ Il disco `c0t3d0s0`, se presente
	■ Il primo disco disponibile trovato nell'ordine di probe del kernel
	
	ambito_dimensioni – Dimensione del disco, espressa come ambito di Mbyte (*x*- *x*).
		Nome e dimensione di un disco del sistema in Mbyte.
		
		Esempio:
		
		`disksize c0t3d0 250-300`
		
		In questo esempio, il programma JumpStart cerca un disco di sistema di nome `c0t3d0`. Il disco può avere una capacità compresa tra 250 e 300 Mbyte.
		
		Esempio:
		
		`disksize rootdisk 750-1000`
		
		In questo esempio, il programma JumpStart cerca un disco di sistema che contenga un'immagine di boot preinstallata. Successivamente, il programma ricerca il disco `c0t3d0s0`, se presente. Infine, il programma JumpStart cerca il primo disco disponibile che abbia una capacità compresa tra 750 Mbyte e 1 Gbyte.
		
		Nota – Nel calcolo dell'*ambito_dimensioni*, si ricordi che un Mbyte equivale a 1.048.576 byte. Ad esempio, un disco con una capacità dichiarata di "535 Mbyte" può contenere in realtà solo 535 milioni di byte. In questo caso, il programma JumpStart vedrebbe un disco da 510 Mbyte, poiché 535.000.000 / 1.048.576 = 510. Ciò significa che questo disco da "535 Mbyte" non corrisponderebbe a un *ambito_dimensioni* di 530–550.

`domainname`	*nome_dominio_effettivo*	Nome di dominio del sistema, che controlla il modo in cui il servizio di denominazione determina le informazioni richieste. Per i sistemi già installati, il comando `domainname` restituisce il nome di dominio del sistema.
`hostaddress`	*indirizzo_IP_effettivo*	Indirizzo IP del sistema.

TABELLA 28–1 Descrizione delle parole chiave e dei valori usati nelle regole *(Continua)*

Parola chiave	Valore	Attributo identificato
`hostname`	*nome_host_effettivo*	Nome host del sistema. Per i sistemi già installati, il comando `uname -n` restituisce il nome host del sistema.
`installed`	*slice versione* *slice* — Nome della slice del disco, nella forma *c*`w`*t*`x`*d*`y`*s*`z`, ad esempio `c0t3d0s5`, o denominata con le parole speciali `any` o `rootdisk`. Se si utilizza il nome `any`, il programma JumpStart identifica tutti i dischi del sistema nell'ordine di probe del kernel. Se si utilizza `rootdisk`, il disco da identificare viene ricercato nel seguente ordine: ■ SPARC: Il disco che contiene l'immagine di boot preinstallata, vale a dire un sistema SPARC nuovo con l'installazione JumpStart predefinita ■ Il disco `c0t3d0s0`, se presente ■ Il primo disco disponibile trovato nell'ordine di probe del kernel *versione* — Numero della versione o una delle parole speciali `any` o `upgrade`. Se si utilizza `any`, la regola viene soddisfatta da qualunque release di Solaris o SunOS. Se si utilizza `upgrade`, la regola viene soddisfatta da tutte le release compatibili con Solaris 2.1 che possano essere aggiornate. Se il programma JumpStart rileva una release di Solaris ma non riesce a determinarne la versione, viene restituita la versione `SystemV`.	Disco con un file system radice (`/`) che corrisponde a una determinata versione di Solaris. Esempio: `installed c0t3d0s1 Solaris_9` In questo esempio, il programma JumpStart ricerca un sistema con un file system radice di Solaris 9 su `c0t3d0s1`.
`karch`	*gruppo_piattaforme_effettivo* I valori ammessi sono `sun4m`, `sun4u`, `i86pc`, `prep`. Per un elenco dei sistemi con i relativi gruppi di piattaforme, vedere il manuale *Solaris 9: Guida alle piattaforme hardware Sun*.	Gruppo di piattaforme a cui appartiene il sistema. Per i sistemi già installati, il comando `arch -k` e il comando `uname -m` restituiscono il gruppo di piattaforme del sistema.

TABELLA 28–1 Descrizione delle parole chiave e dei valori usati nelle regole *(Continua)*

Parola chiave	Valore	Attributo identificato
`memsize`	*mem_fisica* Il valore deve essere espresso come ambito di Mbyte, *x*- *x*, o come valore singolo in Mbyte.	Dimensione della memoria fisica del sistema espressa in Mbyte. Esempio: `memsize 64-128` In questo esempio, viene cercato un sistema con una quantità di memoria fisica compresa tra 64 e 128 Mbyte. Per i sistemi già installati, l'output del comando `prtconf`, alla riga 2, restituisce la dimensione della memoria fisica.
`model`	*nome_piattaforma_effettivo*	Nome della piattaforma del sistema. Per un elenco delle piattaforme valide, vedere il manuale *Solaris 9: Guida alle piattaforme hardware Sun*. Per determinare il nome della piattaforma di un sistema già installato, usare il comando `uname -i` o vedere l'output del comando `prtconf` alla riga 5. **Nota –** Se il *nome_piattaforma_effettivo* contiene spazi vuoti, è necessario sostituirli con trattini di sottolineatura (_). Esempio: SUNW,Sun_4_50
`network`	*numero_rete*	Numero di rete del sistema, che il programma JumpStart determina eseguendo un AND logico tra l'indirizzo IP del sistema e la maschera di sottorete. Esempio: `network 193.144.2.8` In questo esempio, viene cercato un sistema con un indirizzo IP di 193.144.2.8 se la maschera di sottorete è 255.255.255.0.

TABELLA 28–1 Descrizione delle parole chiave e dei valori usati nelle regole *(Continua)*

Parola chiave	Valore	Attributo identificato
`osname`	`Solaris_`*x*	Versione di Solaris già installata sul sistema. Esempio: `osname Solaris_9` In questo esempio, il programma JumpStart cerca un sistema con l'ambiente operativo Solaris 9 già installato.
`probe`	*parola_chiave_non_operativa*	Parola chiave non operativa predefinita o personalizzata. Esempio: `probe disks` Questo esempio restituisce le dimensioni dei dischi di un sistema SPARC espressi in Mbyte e nell'ordine di probe del kernel, ad esempio, `c0t3d0s1`, `c0t4d0s0`. Il programma JumpStart imposta le variabili d'ambiente `SI_DISKLIST`, `SI_DISKSIZES`, `SI_NUMDISKS` e `SI_TOTALDISK`. **Nota –** La parola chiave `probe` è particolare perché non ricerca un attributo ai fini dell'esecuzione di un profilo. La parola chiave `probe` restituisce un valore. Non può essere perciò utilizzata per specificare uno script iniziale, un profilo o uno script finale. Le parole chiave di questo tipo, dette non operative, sono descritte nel Capitolo 25.

TABELLA 28–1 Descrizione delle parole chiave e dei valori usati nelle regole *(Continua)*

Parola chiave	Valore	Attributo identificato
`totaldisk`	*ambito_dimensioni* Il valore deve essere specificato come ambito di Mbyte (*x*- *x*).	Spazio su disco totale del sistema espresso in Mbyte. Lo spazio su disco totale include tutti i dischi operativi collegati al sistema. Esempio: `totaldisk 300-500` In questo esempio, il programma JumpStart ricerca un sistema con uno spazio su disco totale compreso tra 300 e 500 Mbyte. **Nota –** Nel calcolo dell'*ambito_dimensioni*, si ricordi che un Mbyte equivale a 1.048.576 byte. Ad esempio, un disco con una capacità dichiarata di "535 Mbyte" può contenere in realtà solo 535 milioni di byte. In questo caso, il programma JumpStart vedrebbe un disco da 510 Mbyte, poiché 535.000.000 / 1.048.576 = 510. Ciò significa che questo disco da "535 Mbyte" non corrisponderebbe a un *ambito_dimensioni* di 530–550.

Parole chiave e valori usati nei profili

In questa sezione sono descritte le parole chiave e i relativi valori che è possibile usare nei profili. Per istruzioni sulla creazione dei profili, vedere "Creazione di un profilo" a pagina 234

Sommario delle parole chiave usate nei profili

La Tabella 28–2 permette di determinare velocemente le parole chiave che è possibile usare in base al proprio scenario di installazione. Se non specificato diversamente nelle descrizioni, le parole chiave possono essere usate solo nelle installazioni iniziali.

TABELLA 28–2 Sommario delle parole chiave usate nei profili

Parola chiave	Scenario di installazione				
	Sistema standalone (non in rete)	Sistema standalone (in rete) o server	Server OS	Aggiornamento	Aggiornamento con riallocazione dello spazio su disco
`archive_location` (installazione di archivi Solaris Flash)	✓	✓			
`backup_media`					✓
`boot_device`	✓	✓	✓		
`bootenv createbe`	✓	✓	✓		
`client_arch`			✓		
`client_root`			✓		
`client_swap`			✓		
`cluster` (aggiunta di gruppi software)	✓	✓	✓		
`cluster` (aggiunta o eliminazione di cluster)	✓	✓	✓	✓	✓
`dontuse`	✓	✓	✓		
`fdisk` (solo x86)	✓	✓	✓		
`filesys` (attivazione di file system remoti)		✓	✓		
`filesys` (creazione di file system locali)	✓	✓	✓		
`forced_deployment` (installazione di archivi differenziali Solaris Flash)	✓	✓			
`geo`	✓	✓	✓	✓	✓
`install_type`	✓	✓	✓	✓	✓
`isa_bits`	✓	✓	✓	✓	✓
`layout_constraint`					✓
`local_customization` (installazione di archivi Solaris Flash)	✓	✓			
`locale`	✓	✓	✓	✓	✓

TABELLA 28–2 Sommario delle parole chiave usate nei profili *(Continua)*

Parola chiave	Scenario di installazione				
	Sistema standalone (non in rete)	**Sistema standalone (in rete) o server**	**Server OS**	**Aggiornamento**	**Aggiornamento con riallocazione dello spazio su disco**
`no_master_check` (installazione di archivi differenziali Solaris Flash)	✓	✓			
`no_content_check` (installazione di archivi differenziali Solaris Flash)	✓	✓			
`num_clients`			✓		
`package`	✓	✓	✓	✓	✓
`partitioning`	✓	✓	✓		
`root_device`	✓	✓	✓	✓	✓
`system_type`	✓	✓	✓		
`usedisk`	✓	✓	✓		

Descrizione ed esempi delle parole chiave usate nei profili

Parola chiave `archive_location`

`archive_location` *tipo_lettura posizione*

I valori di *tipo_lettura* e *posizione* dipendono dalla posizione in cui è memorizzato l'archivio Solaris Flash. Le sezioni seguenti contengono i valori che è possibile usare per *tipo_lettura* e *posizione* e alcuni esempi d'uso della parola chiave `archive_location`.

- "Server NFS" a pagina 298
- "Server HTTP" a pagina 299
- "Server FTP" a pagina 300
- "Unità nastro locale" a pagina 301
- "Dispositivo locale" a pagina 302
- "File locale" a pagina 303

Server NFS

Se l'archivio si trova su un server NFS, usare la sintassi seguente per la parola chiave `archive_location`.

`archive_location nfs` *nome_server:/percorso/nomefile retry n*

nome_server	È il nome del server in cui è memorizzato l'archivio.
percorso	È la posizione dell'archivio da richiamare dal server specificato. Se il percorso contiene la variabile $HOST, le utility di installazione di Solaris Flash sostituiscono tale variabile con il nome del sistema clone da installare.
nomefile	È il nome del file dell'archivio Solaris Flash.
retry n	Parola chiave opzionale. *n* è il numero massimo di volte in cui le utility Solaris Flash cercheranno di attivare l'archivio.

Esempi:

```
archive_location nfs oro:/archivi/archivio

archive_location nfs://oro/archivi/archivio
```

Server HTTP

Se l'archivio si trova su un server HTTP, usare la sintassi seguente per la parola chiave `archive_location`.

`archive_location http://`*nome_server:porta percorso/nomefile par_chiave_opz*

nome_server	È il nome del server in cui è memorizzato l'archivio. *nome_server* può essere un numero di porta o il nome di un servizio TCP con un numero di porta che viene determinato al momento dell'esecuzione.
porta	Porta opzionale. Se la porta non viene specificata, le utility di installazione Solaris Flash utilizzano la porta HTTP predefinita, la numero 80.
percorso	È la posizione dell'archivio da richiamare dal server specificato. Se il percorso contiene la variabile $HOST, le utility di installazione di Solaris Flash sostituiscono tale variabile con il nome del sistema clone da installare.
nomefile	È il nome del file dell'archivio Solaris Flash.
par_chiave_opz	Parole chiave opzionali che è possibile specificare quando si richiama un archivio Solaris Flash da un server HTTP.

TABELLA 28–3 Parole chiave opzionali che è possibile usare con `archive_location http`

Parole chiave	Definizioni dei valori
`auth basic` *nome_utente password*	Se l'archivio si trova su un server HTTP protetto da una password, occorre includere il nome utente e la password necessari per accedere al server nel file del profilo. **Nota –** L'uso di questo metodo di autenticazione in un profilo da usare con il metodo JumpStart personalizzato è rischioso. È infatti possibile che utenti non autorizzati accedano al file del profilo contenente la password.
`timeout` *min*	La parola chiave `timeout` permette di specificare, in minuti, il tempo massimo che può trascorrere senza ricezione di dati dal server HTTP prima che la connessione venga chiusa, riaperta e ripresa dal punto in cui è intervenuto il timeout. Se si specifica un `timeout` di valore 0 (zero), la connessione non viene riaperta a causa dell'inattività del sistema. Se si verifica una riconnessione dopo un timeout, le utility di installazione di Solaris Flash tentano di riprendere la procedura dalla posizione in cui ci si trovava all'interno dell'archivio. Se le utility di installazione di Solaris Flash non riescono a riprendere la procedura da tale posizione, la lettura riprende dall'inizio dell'archivio e i dati già letti prima che si verificasse il timeout vengono abbandonati.
`proxy` *host:porta*	La parola chiave `proxy` permette di specificare un host proxy e una porta proxy. L'uso di un host proxy permette di leggere un archivio Solaris Flash che si trova dall'altra parte di un firewall. Quando si specifica la parola chiave `proxy`, è necessario indicare anche una porta per il proxy.

Esempio:

```
archive_location http://orione/archivi/archivio.flar timeout 5
```

Esempio della parola chiave `auth basic` *nome_utente password*:

```
archive_location http://orione/archivi/archivio.flar timeout 5 utente1 cifra
```

Server FTP

Se l'archivio si trova su un server FTP, usare la sintassi seguente per la parola chiave `archive_location`.

```
archive_location ftp://utente:password@nome_server:porta percorso/nomefile  par_chiave_opz
```

utente:password Nome utente e password da specificare per accedere al server FTP nel file del profilo.

nome_server È il nome del server in cui è memorizzato l'archivio. *nome_server* può essere un numero di porta o il nome di un servizio TCP con un numero di porta che viene determinato al momento dell'esecuzione.

porta Porta opzionale. Se la porta non viene specificata, le utility di installazione Solaris Flash utilizzano la porta FTP predefinita, la numero 21.

percorso È la posizione dell'archivio da richiamare dal server specificato. Se il percorso contiene la variabile $HOST, le utility di installazione di Solaris Flash sostituiscono tale variabile con il nome del sistema clone da installare.

nomefile È il nome del file dell'archivio Solaris Flash.

par_chiave_opz Parole chiave opzionali che è possibile specificare quando si richiama un archivio Solaris Flash da un server FTP.

TABELLA 28–4 Parole chiave opzionali che è possibile usare con `archive_location ftp`

Parole chiave	Definizioni dei valori
`timeout` *min*	La parola chiave `timeout` permette di specificare, in minuti, il tempo massimo che può trascorrere senza ricezione di dati dal server FTP prima che la connessione venga chiusa, riaperta e ripresa dal punto in cui è intervenuto il timeout. Se si specifica un `timeout` di valore 0 (zero), la connessione non viene riaperta a causa dell'inattività del sistema. Se si verifica una riconnessione dopo un timeout, le utility di installazione di Solaris Flash tentano di riprendere la procedura dalla posizione in cui ci si trovava all'interno dell'archivio. Se le utility di installazione di Solaris Flash non riescono a riprendere la procedura da tale posizione, la lettura riprende dall'inizio dell'archivio e i dati già letti prima che si verificasse il timeout vengono abbandonati.
`proxy` *host:porta*	La parola chiave `proxy` permette di specificare un host proxy e una porta proxy. L'uso di un host proxy permette di leggere un archivio Solaris Flash che si trova dall'altra parte di un firewall. Quando si specifica la parola chiave `proxy`, è necessario indicare anche una porta per il proxy.

Esempio:

```
archive_location ftp://utente1:cifra@orione/archivi/archivio.flar timeout 5
```

Unità nastro locale

Se l'archivio si trova su un nastro, usare la sintassi seguente per la parola chiave `archive_location`.

`archive_location local_tape` *dispositivo posizione*

dispositivo È il nome dell'unità nastro in cui è memorizzato l'archivio Solaris Flash. Se il nome del dispositivo corrisponde a un percorso canonico, le utility di installazione di Solaris Flash leggono l'archivio dal percorso del nodo del dispositivo. Se invece il nome del dispositivo non corrisponde a un

percorso canonico, le utility di installazione di Solaris Flash aggiungono gli elementi `/dev/rmt/` al percorso.

posizione Designa la posizione sul nastro in cui è stato salvato l'archivio. Se la posizione non viene specificata, le utility di installazione di Solaris Flash leggono l'archivio dalla posizione corrente sul nastro. Specificando una *posizione*, è possibile collocare uno script iniziale o un file `sysidcfg` sul nastro prima dell'archivio.

Esempi:

```
archive_location local_tape /dev/rmt/0n 5

archive_location local_tape 0n 5
```

Dispositivo locale

L'archivio Solaris Flash può essere letto da un dispositivo locale se era stato memorizzato su un dispositivo ad accesso casuale basato su un file system, ad esempio un dischetto o un CD-ROM. In questo caso, usare la sintassi seguente per la parola chiave `archive_location`.

Nota – Per leggere un archivio da un dispositivo ad accesso seriale, ad esempio da un nastro, occorre utilizzare la sintassi descritta per l'unità nastro locale.

`archive_location local_device` *dispositivo percorso/nomefile tipo_file_system*

dispositivo È il nome dell'unità in cui è memorizzato l'archivio Solaris Flash. Se il nome del dispositivo corrisponde a un percorso canonico, il dispositivo viene attivato direttamente. Se invece il nome del dispositivo non corrisponde a un percorso canonico, le utility di installazione Solaris Flash vi aggiungono gli elementi `/dev/dsk/`.

percorso È il percorso dell'archivio Solaris Flash in relazione alla radice del file system sul dispositivo specificato. Se il percorso contiene la variabile $HOST, le utility di installazione di Solaris Flash sostituiscono tale variabile con il nome del sistema clone da installare.

nomefile È il nome del file dell'archivio Solaris Flash.

tipo_file_system Specifica il tipo di file system del dispositivo. Se il tipo di file system non viene specificato, le utility di installazione di Solaris Flash cercano di attivare un file system UFS. Se l'attivazione UFS non riesce, le utility di installazione di Solaris Flash cercano di attivare un file system HSFS.

Esempi:

Per richiamare un archivio da un disco rigido locale formattato come file system UFS, usare il comando seguente:

```
archive_location local_device c0t0d0s0 /archivi/$HOST
```

Per richiamare un archivio da un CD-ROM locale contenente un file system HSFS, usare il comando seguente:

```
archive_location local_device c0t0d0s0 /archivi/archivio
```

File locale

Se l'archivio è stato memorizzato nell'area di miniroot da cui si è avviato il sistema clone, può essere letto come file locale. Quando si esegue un'installazione con il metodo JumpStart personalizzato, il sistema viene avviato da un CD-ROM o da un'area di miniroot NFS. Il software di installazione viene caricato ed eseguito da quest'area di miniroot. Di conseguenza, un archivio Solaris Flash memorizzato su un CD-ROM o in un'area di miniroot NFS è accessibile come file locale. In questo caso, usare la sintassi seguente per la parola chiave `archive_location`.

`archive_location local_file` *percorso/nomefile*

percorso È la posizione dell'archivio. Il percorso deve essere accessibile al sistema come file locale durante il boot dal CD di installazione di Solaris 9 o dal DVD di Solaris 9. Il sistema non può accedere a `/net` durante il boot dal CD di installazione di Solaris 9 o dal DVD di Solaris 9.

nomefile È il nome del file dell'archivio Solaris Flash.

Esempi:

```
archive_location local_file /archivi/archivio

archive_location local_file /archivi/archivio
```

Parola chiave `backup_media`

`backup_media` *tipo percorso*

Nota – La parola chiave `backup_media` può essere usata solo per l'aggiornamento quando è richiesta la riallocazione dello spazio su disco.

`backup_media` definisce il supporto da usare per eseguire il backup dei file system se è necessario riallocare lo spazio durante l'aggiornamento. Se il backup richiede più nastri o dischetti, viene chiesto di inserirli durante l'aggiornamento.

Valori per *tipo*	**Valori per** *percorso*	**Significato**
`local_tape`	`/dev/rmt/`*n*	Unità nastro locale del sistema da aggiornare. Il *percorso* deve designare il dispositivo a caratteri (raw) dell'unità nastro. *n* è il numero dell'unità nastro.
`local_diskette`	`/dev/rdiskette` *n*	Unità a dischetti locale del sistema da aggiornare. Il *percorso* deve designare il dispositivo a caratteri (raw) dell'unità a dischetti. *n* è il numero dell'unità a dischetti. I dischetti da usare per il backup devono essere formattati.
`local_filesystem`	`/dev/dsk/c`*w*`t`*x*`d`*y*`s`*z* */file_system*	File system locale del sistema da aggiornare. Non è possibile specificare un file system locale che verrà modificato dall'aggiornamento. Il *percorso* può essere il percorso di dispositivo a blocchi di una slice del disco. Ad esempio, se la porzione `t`*x* in `/dev/dsk/c`*w*`t`*x*`d`*y*`s`*z* non è necessaria. Oppure, il *percorso* può essere il percorso assoluto di un file system attivato dal file `/etc/vfstab`.
`remote_filesystem`	*host*`:`*/file_system*	File system NFS di un sistema remoto. Il *percorso* deve includere il nome o l'indirizzo IP del sistema remoto, *host*, e il percorso assoluto del file system NFS, *file_system*. Il file system NFS deve essere accessibile in lettura/scrittura.
`remote_system`	*utente@host*`:`*/directory*	Directory di un sistema remoto che può essere raggiunta mediante una shell remota, `rsh`. Il sistema da aggiornare deve avere accesso al sistema remoto in base al file `.rhosts` di quest'ultimo. Il *percorso* deve includere il nome del sistema remoto, *host*, e il percorso assoluto della *directory*. Se non viene specificato l'ID di login di un utente, *utente*, viene usato l'utente `root`.

Esempi:

```
backup_media local_tape /dev/rmt/0

backup_media local_diskette /dev/rdiskette1

backup_media local_filesystem /dev/dsk/c0t3d0s4
```

```
backup_media local_filesystem /export

backup_media remote_filesystem system1:/export/temp

backup_media remote_system utente1@sistema1:/export/temp
```

Parola chiave `boot_device`

`boot_device` *dispositivo eeprom*

La parola chiave `boot_device` designa il dispositivo da cui il programma JumpStart dovrà installare il file system radice (`/`) e il dispositivo di boot del sistema.

Se questa parola chiave non viene specificata nel profilo, durante l'installazione viene specificata automaticamente come segue: `boot_device any update`.

dispositivo – Usare uno dei valori seguenti.

- SPARC: `c`*w*`t`*x*`d`*y*`s`*z* o `c`*x*`d`*y*`s`*z* – Slice del disco in cui il programma JumpStart colloca il file system radice (`/`), ad esempio `c0t0d0s0`.
- x86:`c`*w*`t`*x*`d`*y* o `c`*x*`d`*y* – Disco in cui il programma JumpStart colloca il file system radice (`/`), ad esempio `c0d0`.
- `existing` – Il programma JumpStart colloca il file system radice (`/`) nel dispositivo di boot attuale del sistema.
- `any` – Il programma JumpStart sceglie la posizione in cui collocare il file system radice (`/`) del sistema. Il programma JumpStart cerca di usare il dispositivo di boot esistente. Se necessario, tuttavia, può scegliere un dispositivo differente.

eeprom – È possibile scegliere se aggiornare o preservare la EEPROM del sistema.

SPARC: Decidere se aggiornare o preservare la EEPROM sul dispositivo di boot specificato.

x86: È necessario specificare il valore `preserve`.

- `update` – Il programma JumpStart aggiorna la EEPROM del sistema impostando il dispositivo di boot specificato, in modo che il sistema installato venga avviato automaticamente da quella posizione.
- `preserve` – Il valore del dispositivo di boot impostato nella EEPROM del sistema non viene modificato. Se si specifica un nuovo dispositivo di boot senza modificare la EEPROM, perché il sistema si avvii automaticamente dal nuovo dispositivo di boot occorrerà aggiornare la EEPROM manualmente.

Nota – SPARC: Sui sistemi SPARC, il valore di *eeprom* permette anche di aggiornare la EEPROM del sistema se viene modificato il dispositivo di boot corrente. Con la EEPROM aggiornata, il sistema viene avviato automaticamente dal nuovo dispositivo di boot.

Esempio:

```
boot_device c0t0d0s2 update
```

Nota – `boot_device` deve corrispondere a tutte le parole chiave `filesys` che specifichino il file system radice (`/`) e la parola chiave `root_device`, se specificata.

Parola chiave `bootenv createbe`

`bootenv createbe nome_be`*nuovo_BE* `file_system` *punto_attivazione*`:`
dispositivo`:`*opzioni_fs*
`[file_system...]`

La parola chiave `bootenv createbe` permette di creare un ambiente di boot vuoto e inattivo durante l'installazione dell'ambiente operativo. È necessario creare almeno il file system radice (`/`). Anche se si creano altri file system, questi rimangono vuoti. Questo ambiente di boot inattivo può essere successivamente popolato con un archivio Solaris Flash. Una volta installato l'ambiente di boot con l'archivio, è possibile attivarlo in modo che diventi l'ambiente di boot corrente. Qui di seguito sono elencati i valori per *nome_be* e *file_system*.

`bename` *nuovo_BE*
`nome_be` specifica il nome del nuovo ambiente da creare. *nuovo_BE* non può superare la lunghezza di 30 caratteri, può contenere solo caratteri alfanumerici e non può contenere caratteri multibyte. Il nome assegnato deve essere unico nel sistema.

`file_system` *punto_attivazione* : *dispositivoopzioni_fs*
`file_system` determina il tipo e il numero dei file system da creare nel nuovo ambiente di boot. È necessario definire almeno una slice che contenga il file system radice (`/`). I file system possono trovarsi sullo stesso disco o essere distribuiti su più dischi.

- Per *punto_attivazione* è possibile specificare qualunque punto di attivazione valido oppure un trattino (–), per indicare una slice di swap.
- Il *dispositivo* deve essere disponibile al primo boot dell'ambiente operativo installato. Il dispositivo non ha alcuna relazione con i dispositivi di memorizzazione speciali usati da JumpStart, ad esempio con i dispositivi *liberi*. Il dispositivo non può essere un volume di Solaris Volume Manager o di Veritas Volume Manager. *dispositivo* è il nome di un disco, nella forma `/dev/dsk/c`*w*`t`

*x*d*y*s*z*.

- Per *opzioni_fs* è possibile specificare:
  - `ufs`, indicante un file system UFS
  - `swap`, indicante un file system di swap. Il punto di attivazione per il file system di swap deve essere un trattino (–).

Per un esempio di profilo e informazioni generali sull'uso di questa parola chiave, vedere i seguenti riferimenti:

- Per un esempio di profilo, vedere Esempio 23–8.
- Per informazioni generali sull'uso di Solaris Live Upgrade per la creazione, l'aggiornamento e l'attivazione di un ambiente di boot inattivo, vedere il Capitolo 29.
- Per informazioni generali sull'uso di un archivio Solaris Flash, vedere il Capitolo 16.

Parola chiave `client_arch`

`client_arch` *valore_arch* `...`

La parola chiave `client_arch` specifica che il server del sistema operativo deve supportare un gruppo di piattaforme differente dal proprio. Se la parola chiave `client_arch` non viene specificata nel profilo, tutti i client diskless che utilizzano il server del sistema operativo devono appartenere allo stesso gruppo di piattaforme di quel server. È necessario specificare tutti i gruppi di piattaforme che si desidera supportare.

I valori accettati da *valore_arch* sono `sun4m`, `sun4u` `i86pc`. Per un elenco completo delle piattaforme e dei sistemi, vedere il manuale *Solaris 9: Guida alle piattaforme hardware Sun*.

Nota – La parola chiave `client_arch` può essere usata solo se il valore specificato per `system_type` è `server`.

Parola chiave `client_root`

`client_root` *dim_root*

La parola chiave `client_root` definisce lo spazio di root in Mbyte, *dim_root*, da allocare per ogni client. Se la parola chiave `client_root` non viene specificata nel profilo di un server, il software di installazione alloca 15 Mbyte di spazio per ogni client. La dimensione dell'area di root dei client viene usata in combinazione con la parola chiave `num_clients` per determinare quanto spazio occorre riservare per il file system `/export/root`.

Nota – La parola chiave `client_root` può essere usata solo se il valore specificato per `system_type` è `server`.

Parola chiave `client_swap`

`client_swap` *dim_swap*

La parola chiave `client_swap` definisce lo spazio di swap in Mbyte, *dim_swap*, da allocare per ogni client diskless. Se la parola chiave `client_swap` non viene specificata nel profilo, vengono allocati automaticamente 32 Mbyte di spazio di swap.

Esempio:

```
client_swap 64
```

L'esempio specifica che ogni client diskless dovrà avere uno spazio di swap di 64 Mbyte.

Nota – La parola chiave `client_swap` può essere usata solo se il valore specificato per `system_type` è `server`.

Come viene determinata la dimensione dello spazio di `swap`

Se il profilo non specifica la dimensione dello spazio di `swap`, il programma JumpStart la determina in base alla memoria fisica del sistema. La Tabella 28–5 mostra in che modo viene determinato lo spazio di `swap` durante l'installazione JumpStart personalizzata.

TABELLA 28–5 Calcolo della dimensione dello spazio di `swap`

Memoria fisica (in Mbyte)	Spazio di swap (in Mbyte)
16–64	32
64–128	64
128–512	128
Oltre 512	256

Il programma JumpStart assegna al file system di `swap` non più del 20% della dimensione del disco, a meno che il disco non disponga di una maggiore quantità di spazio libero dopo la configurazione degli altri file system. In questo caso, il programma JumpStart alloca tale spazio al file system di `swap` e, se possibile, alloca la quantità indicata nella Tabella 28–5.

Nota – La somma tra la memoria fisica e lo spazio di swap deve risultare almeno pari a 32 Mbyte.

Parola chiave `cluster` (aggiunta di gruppi software)

`cluster` *nome_gruppo*

La parola chiave `cluster` designa il gruppo software da aggiungere al sistema. La tabella seguente contiene il *nome_gruppo* per ogni gruppo software.

Gruppo software	*nome_gruppo*
Gruppo software Core System Support	`SUNWCreq`
Gruppo software End User	`SUNWCuser`
Gruppo software Developer	`SUNWCprog`
Gruppo software Entire Solaris	`SUNWCall`
Gruppo software Entire Solaris Plus OEM Support	`SUNWCXall`

In ogni profilo è possibile specificare un solo gruppo software. Il gruppo software deve essere specificato prima di altre voci `cluster` e `package`. Se nel profilo non viene specificato un gruppo software con la parola chiave `cluster`, viene installato il gruppo software per l'utente finale, `SUNWCuser`.

Parola chiave `cluster` (aggiunta o eliminazione di cluster)

`cluster` *nome_cluster switch_add_delete*

Nota – La parola chiave `cluster` (per l'aggiunta o l'eliminazione di cluster) può essere usata sia in un'installazione iniziale che in un aggiornamento.

Questa parola chiave designa se il cluster specificato debba essere aggiunto o eliminato dal gruppo software da installare sul sistema.

Il *nome_cluster* deve avere la forma `SUNWC`*nome*. Per visualizzare informazioni dettagliate sui cluster e sui relativi nomi, avviare Admintool su un sistema installato e scegliere Software dal menu Sfoglia.

switch_add_delete rappresenta l'opzione `add` o `delete`. Queste opzioni designano se il cluster specificato deve essere aggiunto o eliminato dal gruppo software. Se *switch_add_delete* non viene specificato, viene usato automaticamente il valore `add`.

Quando si utilizza la parola chiave `cluster` (aggiunta o eliminazione di cluster) durante un aggiornamento, si verificano le seguenti condizioni:

- Tutti i cluster già presenti sul sistema vengono automaticamente aggiornati.
- Se si specifica *nome_cluster* `add` e *nome_cluster* non è installato sul sistema, il cluster viene installato.
- Se si specifica *nome_cluster* `delete` e *nome_cluster* è installato sul sistema, il package viene eliminato *prima* che inizi l'aggiornamento.

Parola chiave `dontuse`

`dontuse` *nome_disco* `...`

Nella configurazione predefinita, se è specificata l'istruzione `partitioning default` il programma JumpStart utilizza tutti i dischi operativi del sistema. La parola chiave `dontuse` designa uno o più dischi che non si desidera vengano utilizzati dal programma JumpStart. Il *nome_disco* deve essere specificato nella forma `c`*x*`t`*y*`d`*z* o `c`*y*`d`*z*, ad esempio `c0t0d0`.

Nota – Non è possibile specificare le parole chiave `dontuse` e `usedisk` insieme nello stesso profilo.

---

x86: Parola chiave `fdisk`

`fdisk` *nome_disco tipo dimensione*

`fdisk` definisce la configurazione delle partizioni `fdisk` sui sistemi x86. È possibile specificare più istanze della parola chiave `fdisk`. Quando si utilizza `fdisk` per partizionare un sistema x86, si verificano le seguenti condizioni:

- Tutte le partizioni `fdisk` vengono preservate, a meno che non si scelga di eliminarle con la parola chiave `fdisk` assegnando a *dimensione* il valore `delete` o `0`. Inoltre, tutte le partizioni `fdisk` esistenti vengono eliminate se la *dimensione* viene impostata su `all`.
- Una partizione `fdisk` Solaris contenente un file system radice (`/`) viene sempre designata come partizione attiva nel disco.

Solo x86 – Nella configurazione predefinita, il sistema si avvia dalla partizione attiva.

- Se la parola chiave `fdisk` non viene specificata in un profilo, durante l'installazione viene usata automaticamente come segue:

  ```
  fdisk all solaris maxfree
  ```

- Le voci `fdisk` vengono elaborate nell'ordine in cui sono elencate nel profilo.

nome_disco – Usare i valori seguenti per specificare la posizione in cui creare o eliminare la partizione `fdisk`:

- c*x* t*y*d*z* o c*y* d*z* – Questi valori designano un disco specifico, ad esempio `c0t3d0`.
- `rootdisk` – Variabile che contiene il valore del disco radice del sistema, identificato dal programma JumpStart come descritto in "Come viene determinato il disco di root del sistema" a pagina 324.
- `all` – Questo valore designa tutti i dischi selezionati.

tipo – Usare i valori seguenti per specificare il tipo di partizione `fdisk` da creare o eliminare nel disco specificato:

- `solaris` – Designa una partizione `fdisk` Solaris (tipo `SUNIXOS fdisk`).
- `dosprimary` – Alias per le partizioni `fdisk` DOS primarie, non per le partizioni `fdisk` estese o riservate per i dati DOS. Quando si elimina una partizione `fdisk` assegnando a *dimensione* il valore `delete`, `dosprimary` è un alias per i tipi DOSHUGE, DOSOS12 e DOSOS16 `fdisk`. Quando si crea una partizione `fdisk`, `dosprimary` è un alias per la partizione DOSHUGE `fdisk`.
- *DDD* – Partizione `fdisk` in interi. *DDD* è un numero intero compreso tra 1 e 255.

  Solo x86 – Questo valore può essere specificato solo se *dimensione* è `delete`.

- 0x*HH* – Partizione `fdisk` esadecimale. *HH* è un numero esadecimale compreso tra 01 e FF.

  Solo x86 – Questo valore può essere specificato solo se *dimensione* è `delete`.

La tabella seguente mostra i numeri interi ed esadecimali associati ad alcuni tipi `fdisk`.

Tipo `fdisk`	*DDD*	*HH*
DOSOS12	`1`	`01`
PCIXOS	`2`	`02`
DOSOS16	`4`	`04`

Tipo `fdisk`	*DDD*	*HH*
EXTDOS	`5`	`05`
DOSHUGE	`6`	`06`
DOSDATA	`86`	`56`
OTHEROS	`01`	`62`
UNIXOS	`99`	`63`

dimensione – Usare uno dei valori seguenti:

- *DDD* – Sul disco specificato viene creata una partizione `fdisk` di dimensione *DDD* (in Mbyte). *DDD* deve essere un numero intero, che viene arrotondato automaticamente dal programma JumpStart al limite del cilindro più vicino. L'assegnazione del valore `0` equivale all'assegnazione del valore `delete`.
- `all` – Viene creata una partizione `fdisk` sull'intero disco. Le partizioni `fdisk` esistenti vengono eliminate.

  Solo x86 – Il valore `all` può essere specificato solo se il *tipo* è `solaris`.

- `maxfree` – Viene creata una partizione `fdisk` nello spazio contiguo più grande disponibile sul disco specificato. Se sul disco è già presente una partizione `fdisk` del *tipo* specificato, viene usata la partizione `fdisk` esistente. In questo caso *non* viene creata una nuova partizione `fdisk`.

  Solo x86 – Il disco deve contenere almeno una partizione `fdisk` non utilizzata. Inoltre, perché l'installazione riesca, il disco deve disporre di uno spazio libero sufficiente. Il valore `maxfree` può essere specificato solo se il *tipo* è `solaris` o `dosprimary`.

- `delete` – Tutte le partizioni `fdisk` del *tipo* specificato vengono eliminate dal disco.

Parola chiave `filesys` (attivazione di file system remoti)

`filesys` *server*`:`*percorso indirizzo_server punto_attivazione* [*opzioni_att*]

Usando `filesys` con i valori elencati, il programma JumpStart configura il sistema installato in modo che attivi automaticamente i file system remoti durante il boot. La parola chiave `filesys` può essere specificata più volte.

Esempio:

```
filesys sherlock:/export/home/utente2 - /home
```

server: – Nome del server in cui risiede il file system remoto, seguito da due punti.

percorso – Punto di attivazione del file system remoto. Ad esempio, `/usr` o `/export/home`.

indirizzo_server – Indirizzo IP del server specificato in *server*:*percorso*. Se nella rete non è in uso un servizio di denominazione, il valore *indirizzo_server* può essere usato per popolare il file `/etc/hosts` con il nome host e l'indirizzo IP del server. Se non si desidera specificare l'indirizzo IP del server, occorre specificare un segno meno (`-`). Ad esempio, se la rete utilizza un servizio di denominazione non è necessario specificare l'indirizzo IP del server.

punto_attivazione – Punto di attivazione da usare per il file system remoto.

opzioni_att – Una o più opzioni di attivazione, equivalenti all'opzione `-o` del comando `mount`(1M). Le opzioni di attivazione vengono aggiunte alla voce `/etc/vfstab` per il *punto_attivazione* specificato.

Nota – Se occorre specificare più opzioni di attivazione, è necessario separarle con una virgola senza spazi vuoti (ad esempio: `ro,quota`).

Parola chiave `filesys` (creazione di file system locali)

`filesys` *slice dimensione* [*file_system parametri_opzionali*]

Usando `filesys` con i valori elencati, il programma JumpStart crea file system locali corrispondenti durante l'installazione. La parola chiave `filesys` può essere specificata più volte.

slice – Usare uno dei seguenti valori:

- `any` – Il programma JumpStart può collocare il file system su qualunque disco.

  Nota – Non è possibile specificare `any` se *dimensione* è `existing`, `all`, `free`, *inizio*:*dimensione* o `ignore`.

- c*w*t*x*d*y*s*z* o c*x*d*y*s*z* – Slice del disco in cui il programma JumpStart dovrà collocare il file system, ad esempio `c0t0d0s0` o `c0d0s0`.
- `rootdisk.s` *n* – È la variabile che contiene il valore per il disco radice del sistema, determinato dal programma JumpStart come descritto in "Come viene determinato il disco di root del sistema" a pagina 324. Il suffisso s*n* indica una slice specifica sul disco.

dimensione – Usare uno dei seguenti valori:

- *num* – La dimensione del file system viene impostata su *num*, espresso in Mbyte.
- `existing` – Viene usata la dimensione corrente del file system esistente.

Nota – Quando si utilizza il valore `existing`, è possibile cambiare il nome di una slice esistente specificando *file_system* con un *punto_attivazione* differente.

- `auto` – La dimensione del file system viene determinata automaticamente, in base al software selezionato.
- `all` – La *slice* specificata userà l'intero disco per il file system. Quando si specifica il valore `all`, non è possibile collocare altri file system sullo stesso disco.
- `free` – Viene usato per il file system lo spazio rimasto inutilizzato sul disco.

Nota – Per usare il valore `free`, `filesys` deve essere l'ultima parola chiave del profilo.

- *inizio*:*dimensione* – Il file system viene partizionato in modo esplicito. *inizio* è il cilindro da cui inizia la slice. *dimensione* è il numero di cilindri da usare per la slice.

file_system – Il valore *file_system* è opzionale e viene usato quando la *slice* specificata è `any` o `c`*w*`t`*x*`d`*y*`s`*z*. Se *file_system* non viene specificato, viene impostato il valore `unnamed`. Se è impostato il valore `unnamed`, non è possibile specificare *parametri_opzionali*. Usare uno dei seguenti valori:

- *punto_attivazione* – Punto di attivazione del file system, ad esempio `/var`.
- `swap` – La *slice* specificata viene usata come `swap`.
- `overlap` – La *slice* specificata viene definita come rappresentazione di un'area del disco. Il valore VTOC è V_BACKUP. Nell'impostazione predefinita, la slice 2 è una slice sovrapposta che rappresenta l'intero disco.

Nota – È possibile specificare `overlap` solo se la *dimensione* è `existing`, `all` o *inizio*:*dimensione*.

- `unnamed` – La *slice* specificata viene definita come "raw", perciò non richiede un punto di attivazione. Se non viene specificato il *file_system*, viene usato automaticamente il valore `unnamed`.
- `ignore` – La *slice* specificata non viene usata o non viene riconosciuta dal programma JumpStart. Questa opzione può essere usata per ignorare un file system del disco durante l'installazione. In questo caso, il programma JumpStart

crea un nuovo file system sullo stesso disco con lo stesso nome. Il valore `ignore` può essere usato solo quando è specificato `partitioning existing`.

parametri_opzionali – Usare uno dei valori seguenti:

- `preserve` – Il file system nella *slice* specificata viene preservato.

  Nota – Il valore `preserve` può essere specificato solo se la *dimensione* è `existing` e la *slice* è `c`*`w`*`t`*`x`*`d`*`y`*`s`*`z`*.

- *opzioni_att* – Una o più opzioni di attivazione, equivalenti all'opzione `-o` del comando `mount`(1M). Le opzioni di attivazione vengono aggiunte alla voce `/etc/vfstab` per il *punto_attivazione* specificato.

  Nota – Se occorre specificare più opzioni di attivazione, è necessario separarle con una virgola senza spazi vuoti; ad esempio: `ro,quota`.

Parola chiave `forced_deployment` (installazione di archivi differenziali Solaris Flash)

`forced_deployment`

`forced_deployment` forza l'installazione di un archivio differenziale Solaris Flash su un sistema clone diverso da quello atteso dal software.

Avvertenza – Usando `forced_deployment`, tutti i file nuovi vengono eliminati per portare il sistema clone allo stato previsto. Se non si è certi di voler eliminare i file nuovi, usare l'impostazione predefinita, che protegge i nuovi file interrompendo l'installazione.

Parola chiave `geo`

`geo` *versione_locale*

Questa parola chiave designa la versione locale o le versioni locali da installare sul sistema o da aggiungere durante un aggiornamento. La tabella seguente contiene i valori che è possibile specificare come *versione_locale*:

Valore	Descrizione
N_Africa	Paesi dell'Africa settentrionale, incluso l'Egitto
C_America	Paesi dell'America centrale, inclusi Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Messico, Nicaragua, Panama
N_America	Paesi dell'America settentrionale, inclusi Canada e Stati Uniti
S_America	Paesi dell'America meridionale, inclusi Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perù, Uruguay, Venezuela
Asia	Paesi asiatici, inclusi Giappone, Repubblica di Corea, Repubblica Popolare Cinese, Taiwan, Thailandia
Ausi	Australasia, inclusi Australia e Nuova Zelanda
C_Europe	Paesi dell'Europa centrale, inclusi Austria, Repubblica Ceca, Germania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Svizzera
E_Europe	Paesi dell'Europa orientale, inclusi Albania, Bosnia, Bulgaria, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, Macedonia, Romania, Russia, Serbia, Slovenia, Turchia
N_Europe	Paesi dell'Europa settentrionale, inclusi Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia
S_Europe	Paesi dell'Europa meridionale, inclusi Grecia, Italia, Portogallo, Spagna
W_Europe	Paesi dell'Europa occidentale, inclusi Belgio, Francia, Gran Bretagna, Irlanda, Olanda
M_East	Paesi del Medio Oriente, incluso Israele

Per un elenco completo dei componenti delle versioni locali sopra elencate, vedere l'Appendice D.

Nota – La parola chiave `geo` può essere specificata per ogni versione locale da aggiungere al sistema.

Parola chiave `install_type`

`install_type` *opzione_aggiornamento_iniziale_flash*

`install_type` definisce se la procedura dovrà eliminare e installare un nuovo ambiente operativo Solaris, aggiornare l'ambiente esistente o installare un archivio Solaris Flash.

Nota – `install_type` deve essere la prima parola chiave specificata in ogni profilo.

È necessario specificare una delle seguenti opzioni per *opzione_aggiornamento_iniziale_flash*:

- `initial_install` – Specifica che dovrà essere eseguita un'installazione iniziale dell'ambiente operativo Solaris
- `upgrade` – Specifica che dovrà essere eseguito un aggiornamento dell'ambiente operativo Solaris
- `flash_install` – Specifica l'installazione di un archivio Solaris Flash che sovrascriva tutti i file
- `flash_update` – Specifica l'installazione di un archivio differenziale Solaris Flash che sovrascriva solo i file specificati

Nota – Alcune parole chiave possono essere usate solo con l'opzione `initial_install`. Altre possono essere usate solo con l'opzione `upgrade`. Alcune parole chiave possono essere usate solo con l'opzione `flash_install`.

Parola chiave `isa_bits`

`isa_bits` *switch_bit*

La parola chiave `isa_bits` specifica se debbano essere installati i package a 64 bit o i package a 32 bit di Solaris 9.

switch_bit rappresenta l'opzione `64` o `32`, che indica il tipo di package di Solaris 9 da installare. Se questa parola chiave non viene specificata nel profilo, il programma JumpStart installa i sistemi come segue:

- Package a 64 bit sui sistemi UltraSPARC™
- Package a 32 bit sugli altri sistemi

Nota – Se si utilizza la parola chiave `isa_bits`, occorre usare anche l'ultimo script `check` incluso nella directory `solaris_9/Misc/jumpstart_sample` sul CD Solaris 9 Software 1 of 2 o sul DVD di Solaris 9.

Parola chiave `layout_constraint`

`layout_constraint` *slice vincolo* [*dim_minima*]

Nota – La parola chiave `layout_constraint` può essere usata solo per l'aggiornamento quando è richiesta la riallocazione dello spazio su disco.

`layout_constraint` designa i vincoli da rispettare nella configurazione automatica dei file system se occorre riallocare lo spazio su disco durante l'aggiornamento.

Se la parola chiave `layout_constraint` non viene specificata, il programma JumpStart configura il disco come segue:

- I file system che richiedono più spazio per l'aggiornamento vengono contrassegnati come modificabili.
- I file system residenti sullo stesso disco di un file system che richiede più spazio e che vengono attivati dal file `/etc/vfstab` vengono contrassegnati come modificabili.
- Gli altri file system vengono contrassegnati come fissi poiché la funzione di configurazione automatica non può modificarli.

Se si specificano una o più parole chiave `layout_constraint`, il programma JumpStart configura il disco come segue:

- I file system che richiedono più spazio per l'aggiornamento vengono contrassegnati come modificabili.
- I file system per cui è stata specificata una parola chiave `layout_constraint` vengono contrassegnati con il vincolo specificato.
- Gli altri file system vengono contrassegnati come fissi.

Non è possibile modificare il vincolo per i file system che richiedono più spazio per l'aggiornamento, poiché questi file system devono essere contrassegnati come modificabili. La parola chiave `layout_constraint` può essere invece usata per cambiare i valori *dim_minima* per i file system che richiedono più spazio per l'aggiornamento.

Nota – Per facilitare la riallocazione dello spazio durante la configurazione automatica, impostare un maggior numero di file system come modificabili o spostabili, in particolare i file system che risiedono sugli stessi dischi di quelli che richiedono più spazio per l'aggiornamento.

slice – Specifica la slice del file system a cui si riferisce il vincolo specificato. La slice deve essere specificata nella forma `c`*`w`*`t`*`x`*`d`*`y`*`s`*`z`* o `c`*`x`*`d`*`y`*`s`*`z`*.

vincolo – Usare uno dei valori seguenti per il file system specificato:

- `changeable` – La funzione di autoconfigurazione può spostare il file system in un'altra posizione e può cambiarne le dimensioni. Il vincolo `changeable` può essere specificato solo sui file system che vengono attivati dal file `/etc/vfstab`. La dimensione del file system può essere modificata specificando il valore *dim_minima*.

  Se si contrassegna un file system come modificabile e non si specifica una *dim_minima*, la dimensione minima del file system viene impostata al 10% in più della dimensione minima richiesta. Ad esempio, se la dimensione minima di un file system è di 100 Mbyte, la nuova dimensione verrà impostata a 110 Mbyte. Se viene specificata una *dim_minima*, lo spazio libero restante sottraendo la dimensione minima dalla dimensione originale viene usato per altri file system.
- `movable` – La funzione di autoconfigurazione può spostare il file system in un'altra slice dello stesso disco o di un disco differente. La dimensione del file system rimane invariata.
- `available` – La funzione di autoconfigurazione può riallocare tutto lo spazio del file system. I dati presenti nel file system andranno perduti. Il vincolo `available` può essere specificato solo per i file system che non vengono attivati dal file `/etc/vfstab`.
- `collapse` – La funzione di autoconfigurazione sposta e comprime il file system specificato nel file system di livello superiore. L'opzione `collapse` può essere usata per ridurre il numero di file system di un sistema nel corso dell'aggiornamento. Ad esempio, se un sistema contiene i file system `/usr` e `/usr/share`, comprimendo `/usr/share` il file system verrà spostato in `/usr`, cioè nel file system di livello superiore. Il vincolo `collapse` può essere specificato solo per i file system attivati dal file `/etc/vfstab`.

dim_minima – Specifica la dimensione del file system dopo la riallocazione dello spazio su disco. L'opzione *dim_minima* permette di cambiare la dimensione di un file system. La dimensione del file system può risultare superiore se allo spazio designato viene aggiunto altro spazio non allocato. In ogni caso, la dimensione finale non può essere inferiore a quella specificata. Il valore *dim_minima* è opzionale. Questo valore può essere usato solo se il file system è stato contrassegnato come modificabile e la dimensione minima non può essere inferiore a quella richiesta per il contenuto esistente.

Esempi:

```
layout_constraint c0t3d0s1 changeable 200

layout_constraint c0t3d0s4 movable

layout_constraint c0t3d1s3 available

layout_constraint c0t2d0s1 collapse
```

Parola chiave `local_customization` (installazione di archivi Solaris Flash)

`local_customization` *directory locale*

Prima di installare un archivio Solaris Flash su un sistema clone, è possibile creare script personalizzati che preservino le configurazioni locali sul sistema clone. La parola chiave `local_customization` designa la directory in cui sono stati memorizzati questi script. *directory locale* è il percorso dello script sul sistema clone. Per informazioni sugli script di predeployment e postdeployment, vedere "Creazione di script di personalizzazione" a pagina 178.

Parola chiave `locale`

`locale` *versione_locale*

Nota – La parola chiave `locale` può essere usata sia in un'installazione iniziale che in un aggiornamento.

La parola chiave `locale` designa i package delle versioni locali che si desidera installare o aggiungere durante l'aggiornamento per la *versione_locale* specificata. I valori accettati come *versione_locale* sono gli stessi utilizzati per la variabile d'ambiente `$LANG`. Per l'elenco delle versioni locali, vedere l'Appendice D.

Quando si utilizza la parola chiave `locale`, considerare i seguenti fattori:

- Se è stata preconfigurata una versione locale predefinita, questa viene installata automaticamente. I package per la lingua inglese vengono installati automaticamente.
- È possibile specificare una parola chiave `locale` per ogni versione locale da aggiungere al sistema.

Parola chiave `no_content_check` (installazione di archivi Solaris Flash)

`no_content_check`

Durante l'installazione di un sistema clone con un archivio differenziale Solaris Flash, è possibile usare la parola chiave `no_content_check` per ignorare la verifica file per file. Questo tipo di verifica assicura che il sistema clone sia una esatta duplicazione del sistema master. È perciò preferibile evitare di usare questa parola chiave, a meno che non si è certi che il sistema clone sia una copia esatta del sistema master originale.

Avvertenza – Usando `no_content_check`, tutti i file nuovi vengono eliminati per portare il sistema clone allo stato previsto. Se non si è certi di voler eliminare i file nuovi, usare l'impostazione predefinita, che protegge i nuovi file interrompendo l'installazione.

Parola chiave `no_master_check` (installazione di archivi Solaris Flash)

`no_master_check`

Quando si installa un sistema clone con un archivio differenziale Solaris Flash, è possibile usare la parola chiave `no_master_check` per ignorare la verifica che il sistema clone sia stato creato in base al sistema master originale. È perciò preferibile evitare di usare questa parola chiave, se non si è certi che il sistema clone sia una copia esatta del sistema master originale. Per informazioni sull'installazione degli archivi differenziali Solaris Flash, vedere "Preparare il sistema per l'installazione di un archivio Solaris Flash con il metodo JumpStart personalizzato" a pagina 271.

Parola chiave `num_clients`

`num_clients` *numero_client*

Quando si installa un server, viene allocato dello spazio per i file system radice (`/`) e di `swap` di ogni client diskless. La parola chiave `num_clients` definisce il numero dei client diskless, *numero_client*, supportati da un server. Se la parola chiave `num_clients` non viene specificata nel profilo, vengono allocati cinque client diskless.

Nota – La parola chiave `num_clients` può essere usata solo se il `system_type` specificato è `server`.

Parola chiave `package`

`package` *nome_package* [*switch_add_delete*]

Nota – La parola chiave `package` può essere usata sia in un'installazione iniziale che in un aggiornamento.

Questa parola chiave designa se il package specificato debba essere aggiunto o eliminato dal gruppo software da installare sul sistema.

Il *nome_package* deve essere specificato nella forma `SUNW`*nome*. Per visualizzare informazioni dettagliate sui package e i relativi nomi, usare il comando `pkginfo -l`.

switch_add_delete rappresenta l'opzione `add` o `delete`, usata per indicare se il package specificato debba essere aggiunto o eliminato. Se lo *switch_add_delete* non viene specificato, viene usata l'opzione `add`.

Nota – Alcuni package sono necessari e non possono essere eliminati. Non è possibile aggiungere o eliminare singoli package di localizzazione con la parola chiave `package`. Per aggiungere i package di localizzazione, usare la parola chiave `locale`.

Se si utilizza la parola chiave `package` per un aggiornamento, il programma JumpStart esegue le seguenti operazioni:

- Tutti i package già presenti sul sistema vengono automaticamente aggiornati.
- Se si specifica *nome_package* `add` e *nome_package* non è installato sul sistema, il package viene installato.
- Se si specifica *nome_package* `delete` e *nome_package* è installato sul sistema, il package viene eliminato *prima* che inizi l'aggiornamento.
- Se si specifica *nome_package* `delete` e *nome_package* non è installato sul sistema, il package non viene installato se fa parte di un cluster designato per l'installazione.

Parola chiave `partitioning`

`partitioning` *tipo*

La parola chiave `partitioning` definisce il modo in cui i dischi dovranno essere divisi in slice durante l'installazione.

tipo – Usare uno dei valori seguenti:

- `default` – Il programma JumpStart seleziona i dischi e crea i file system su cui installare il software specificato, fatta eccezione per i file system specificati dalle parole chiave `filesys`. `rootdisk` viene selezionato per primo. Se il software specificato non può essere contenuto interamente in `rootdisk`, il programma JumpStart utilizza altri dischi.
- `existing` – Il programma JumpStart usa i file system presenti sui dischi del sistema. Tutti i file system vengono preservati, ad eccezione di `/`, `/usr`, `/usr/openwin`, `/opt` e `/var`. Il programma JumpStart utilizza l'ultimo punto di attivazione del superblocco del file system per determinare quale punto di attivazione rappresenti la slice.

Nota – Quando si utilizzano le due parole chiave `filesys` e `partitioning existing`, occorre impostare la *dimensione* su `existing`.

- `explicit` – Il programma JumpStart utilizza i dischi esistenti e crea i file system specificati dalle parole chiave `filesys`. Se si specifica solo il file system radice (`/`) con la parola chiave `filesys`, tutto il software di Solaris viene installato in questo file system.

Nota – Se si utilizza il valore `explicit`, occorre usare la parola chiave `filesys` per specificare i dischi da usare e i file system da creare.

Se la parola chiave `partitioning` non viene specificata nel profilo, viene usato il tipo di partizionamento `default`.

Parola chiave `root_device`

`root_device` *slice*

Nota – La parola chiave `root_device` può essere usata sia in un'installazione iniziale che in un aggiornamento.

Questa parola chiave designa il disco di root del sistema. Per maggiori informazioni, vedere "Come viene determinato il disco di root del sistema" a pagina 324.

Quando si aggiorna un sistema, `root_device` designa il file system radice (`/`) e i file system attivati dal suo file `/etc/vfstab` per l'aggiornamento. La parola chiave `root_device` deve essere specificata se il sistema contiene più file system radice (`/`) aggiornabili. La *slice* deve essere specificata nella forma *cwtxdyszo cxdysz*.

Esempio:

```
root_device c0t0d0s2
```

Quando si utilizza la parola chiave `root_device`, considerare i seguenti fattori:

- Se si specifica `root_device` su un sistema con un solo disco, il valore di `root_device` e il nome del disco devono coincidere. Inoltre, le parole chiave `filesys` che specificano il file system radice (`/`) devono corrispondere a `root_device`.

- Se si sta aggiornando un volume RAID-1 (mirror), il valore specificato per `root_device` deve essere un lato del mirror. L'altro lato del mirror viene aggiornato automaticamente.

Come viene determinato il disco di root del sistema

Il disco di root del sistema è quello che contiene il file system radice (`/`). In un profilo, è possibile usare la variabile `rootdisk` al posto del nome di un disco, che il programma JumpStart imposta come disco di root del sistema. La Tabella 28–6 descrive in che modo il programma JumpStart determina il disco di root del sistema per l'installazione.

Nota – Il programma JumpStart determina la dimensione del disco di root del sistema solo durante l'installazione iniziale. Il disco di root del sistema non può essere cambiato durante un aggiornamento.

TABELLA 28–6 Come JumpStart determina il disco di root di un sistema (installazione iniziale)

Fase	Azione
1	Se la parola chiave `root_device` è specificata nel profilo, il programma JumpStart imposta `rootdisk` sul dispositivo radice.
2	Se `rootdisk` non è impostato e la parola chiave `boot_device` è specificata nel profilo, il programma JumpStart imposta `rootdisk` sul dispositivo radice.
3	Se `rootdisk` non è impostato e nel profilo è specificata una voce `filesys` *cwtxdysz dimensione* `/`, il programma JumpStart imposta `rootdisk` sul disco specificato da questa voce.
4	Se `rootdisk` non è impostato e nel profilo è specificata una voce `rootdisk.sn`, il programma JumpStart ricerca nei dischi di sistema, nell'ordine di probe del kernel, un file system radice residente nella slice specificata. Se viene trovato un disco corrispondente, il programma JumpStart imposta `rootdisk` su quel disco.
5	Se `rootdisk` non è impostato e nel profilo è specificata la parola chiave `partitioning existing`, il programma JumpStart ricerca nei dischi di sistema, nell'ordine di probe del kernel, un file system radice esistente. Se non viene trovato un file system radice o ne vengono trovati più di uno, viene generato un errore. Se viene trovato un file system radice, il programma JumpStart imposta `rootdisk` su quel disco.
6	Se `rootdisk` non è impostato, il programma JumpStart imposta questa variabile sul disco in cui è installato il file system radice (`/`).

Parola chiave `system_type`

`system_type` *switch_tipo*

La parola chiave `system_type` definisce il tipo di sistema su cui deve essere installato l'ambiente operativo Solaris.

switch_tipo rappresenta l'opzione `standalone` o `server`, usata per indicare il tipo di sistema su cui deve essere installato Solaris. Se la parola chiave `system_type` non è specificata in un profilo, viene usato il tipo `standalone`.

Parola chiave `usedisk`

`usedisk` *nome_disco* `...`

Nella configurazione predefinita, se si specifica l'istruzione `partitioning default` il programma JumpStart utilizza tutti i dischi operativi del sistema. La parola chiave `usedisk` designa il disco o i dischi che dovranno essere utilizzati da JumpStart. Il *nome_disco* deve essere specificato nella forma `c`*x*`t`*y*`d`*z* o `c`*y*`d`*z*, ad esempio `c0t0d0` o `c0d0s0`.

Se si specifica `usedisk` in un profilo, il programma JumpStart utilizza solo i dischi specificati dopo questa parola chiave.

Nota – Non è possibile specificare le parole chiave `dontuse` e `usedisk` insieme nello stesso profilo.

Variabili d'ambiente per l'installazione JumpStart personalizzata

Negli script iniziali e finali è possibile usare una serie di variabili d'ambiente. Ad esempio, uno script iniziale può estrarre la dimensione del disco, `SI_DISKSIZES`, e quindi installare o non installare determinati package sul sistema in base alla dimensione effettiva del disco estratta dallo script.

Le informazioni acquisite su un sistema vengono memorizzate in queste variabili d'ambiente, che vengono impostate o meno in base alle parole chiave e ai valori utilizzati nel file `rules`.

Ad esempio, le informazioni sul sistema operativo già installato su un sistema sono disponibili in `SI_INSTALLED` solo dopo l'utilizzo della parola chiave `installed`.

La Tabella 28–7 descrive queste variabili e i relativi valori.

TABELLA 28–7 Variabili d'ambiente usate per l'installazione

Variabile d'ambiente	Valore
CHECK_INPUT	Percorso del file rules nella directory JumpStart, attivata su /tmp/install_config/rules.
HOME	Directory home dell'utente root usata durante l'installazione, /tmp/root.
PATH	Percorso di ricerca della shell usato durante l'installazione, /sbin:/usr/sbin/install.d:/usr:/usr/sbin:/usr/bin
SI_ARCH	Architettura hardware del client di installazione. La variabile SI_ARCH viene impostata quando si utilizza la parola chiave arch nel file rules.
SI_BEGIN	Nome dello script iniziale, se usato.
SI_CLASS	Nome del profilo utilizzato per installare il client.
SI_CONFIG_DIR	Percorso della directory JumpStart, attivata su /tmp/install_config.
SI_CONFIG_FILE	Percorso del file rules nella directory JumpStart, attivata su /tmp/install_config/rules.
SI_CONFIG_PROG	Il file rules.
SI_CUSTOM_PROBES_FILE	Il file custom_probes.ok, in cui è possibile definire proprie regole e parole chiave non operative. Il file custom_probes.ok può essere usato per estendere l'elenco delle parole chiave predefinite per le regole, descritte in "Parole chiave e valori usati nelle regole" a pagina 291. Può anche essere usato per estendere l'elenco delle parole chiave non operative, descritte in "Parole chiave non operative e valori" a pagina 328.
SI_DISKLIST	Elenco separato da virgole dei dischi presenti sul client di installazione. La variabile SI_DISKLIST viene impostata quando il programma trova un sistema corrispondente al valore della parola chiave disksize specificato nel file rules. Le variabili SI_DISKLIST e SI_NUMDISKS vengono usate per determinare il disco fisico da usare come rootdisk. La variabile rootdisk è descritta in "Come viene determinato il disco di root del sistema" a pagina 324.
SI_DISKSIZES	Elenco separato da virgole delle dimensioni dei dischi presenti sul client di installazione. La variabile SI_DISKSIZES viene impostata quando il programma trova un sistema corrispondente al valore della parola chiave disksize specificato nel file rules.
SI_DOMAINNAME	Nome del dominio. La variabile SI_DOMAINNAME viene impostata quando il programma trova un sistema corrispondente al valore della parola chiave dommainname specificato nel file rules.
SI_FINISH	Nome dello script finale, se usato.
SI_HOSTADDRESS	Indirizzo IP del client di installazione.
SI_HOSTID	Indirizzo Ethernet del client di installazione.

TABELLA 28–7 Variabili d'ambiente usate per l'installazione *(Continua)*

Variabile d'ambiente	Valore
SI_HOSTNAME	Nome host del client di installazione. La variabile SI_HOSTNAME viene impostata quando il programma trova un sistema corrispondente al valore della parola chiave hostname specificato nel file rules.
SI_INSTALLED	Nome di dispositivo di un disco con un sistema operativo specifico, ad esempio Solaris, SunOS o System V. La variabile SI_INSTALLED viene impostata quando il programma trova un sistema corrispondente al valore della parola chiave installed specificato nel file rules. SI_INST_OS e SI_INST_VER vengono usate per determinare il valore di SI_INSTALLED.
SI_INST_OS	Nome del sistema operativo. SI_INST_OS e SI_INST_VER vengono usate per determinare il valore di SI_INSTALLED.
SI_INST_VER	Versione del sistema operativo. SI_INST_OS e SI_INST_VER vengono usate per determinare il valore di SI_INSTALLED.
SI_KARCH	Architettura del kernel del client di installazione. La variabile SI_KARCH viene impostata quando il programma trova un sistema corrispondente al valore della parola chiave karch specificato nel file rules.
SI_MEMSIZE	Quantità di memoria fisica presente sul client di installazione. La variabile SI_MEMSIZE viene impostata quando il programma trova un sistema corrispondente al valore della parola chiave memsize specificato nel file rules.
SI_MODEL	Modello del client di installazione. La variabile SI_MODEL viene impostata quando il programma trova un sistema corrispondente al valore della parola chiave model specificato nel file rules.
SI_NETWORK	Numero di rete del client di installazione. La variabile SI_NETWORK viene impostata quando il programma trova un sistema corrispondente al valore della parola chiave network specificato nel file rules.
SI_NUMDISKS	Numero di dischi del client di installazione. La variabile SI_NUMDISKS viene impostata quando il programma trova un sistema corrispondente al valore della parola chiave disksize specificato nel file rules. Le variabili SI_NUMDISKS e SI_DISKLIST vengono usate per determinare il disco fisico da usare come rootdisk. La variabile rootdisk è descritta in "Come viene determinato il disco di root del sistema" a pagina 324.
SI_OSNAME	Release del sistema operativo dell'immagine di Solaris 9. Ad esempio, la variabile SI_OSNAME può essere usata in uno script se si desidera installare Solaris sui sistemi basati sulla versione del sistema operativo uguale a quella dell'immagine del DVD di Solaris 9 o del CD Solaris 9 Software 1 of 2.
SI_PROFILE	Percorso del profilo nella directory JumpStart attivata. Il percorso è /tmp/install_config/*nome_profilo*. Se si sta creando un profilo derivato, SI_PROFILE viene impostata sul file /tmp/install.input.

TABELLA 28–7 Variabili d'ambiente usate per l'installazione *(Continua)*

Variabile d'ambiente	Valore
SI_ROOTDISK	Nome di dispositivo del disco rappresentato dal nome logico rootdisk. La variabile SI_ROOTDISK viene impostata quando la parola chiave disksize o installed è impostata su rootdisk nel file rules.
SI_ROOTDISKSIZE	Dimensione del disco rappresentato dal nome logico rootdisk. La variabile SI_ROOTDISKSIZE viene impostata quando la parola chiave disksize o installed è impostata su rootdisk nel file rules.
SI_SYS_STATE	Il file /a/etc/.sysIDtool.state. Questo file può essere modificato in uno script finale in modo da impedire che il programma sysidroot richieda la password di root prima del riavvio del sistema.
SI_TOTALDISK	Quantità totale di spazio su disco presente sul client di installazione. La variabile SI_TOTALDISK viene impostata quando il programma trova un sistema corrispondente al valore della parola chiave totaldisk specificato nel file rules.
SHELL	Shell predefinita usata durante l'installazione, /sbin/sh.
TERM	Tipo di terminale del client di installazione.
TZ	Fuso orario predefinito specificato nel servizio di denominazione NIS o NIS+.

Parole chiave non operative e valori

La Tabella 28–8 descrive le parole chiave usate nelle regole e i relativi equivalenti non operativi.

Nota – Le parole chiave non operative devono sempre essere collocate all'inizio del file rules.

TABELLA 28–8 Descrizione delle parole chiave non operative

Parola chiave usata nelle regole	Equivalente non operativo	Descrizione della parola chiave non operativa
any	Nessuno	
arch	arch	Determina l'architettura del kernel, i386 o SPARC, e imposta SI_ARCH.
disksize	disks	Restituisce le dimensioni dei dischi di un sistema, espresse in Mbyte, nell'ordine di probe del kernel, c0t3d0s0, c0t3d0s1, c0t4d0s0. disksize imposta SI_DISKLIST, SI_DISKSIZES, SI_NUMDISKS e SI_TOTALDISK.

TABELLA 28–8 Descrizione delle parole chiave non operative *(Continua)*

Parola chiave usata nelle regole	Equivalente non operativo	Descrizione della parola chiave non operativa
`domainname`	`domainname`	Restituisce il nome di dominio NIS o NIS+ del sistema, se esistente, e imposta `SI_DOMAINNAME`. La parola chiave `domainname` restituisce l'output di `domainname`(1M).
`hostaddress`	`hostaddress`	Restituisce l'indirizzo IP del sistema, il primo indirizzo elencato nell'output di `ifconfig` (1M) `-a` diverso da lo0, e imposta `SI_HOSTADDRESS`.
`hostname`	`hostname`	Restituisce il nome host del sistema, corrispondente all'output di `uname`(1) `-n`, e imposta `SI_HOSTNAME`.
`installed`	`installed`	Restituisce il numero di versione dell'ambiente operativo Solaris installato sul sistema e imposta `SI_ROOTDISK` e `SI_INSTALLED`.
		Se il programma JumpStart rileva una release di Solaris ma non riesce a determinarne la versione, viene restituita la versione `SystemV`.
`karch`	`karch`	Restituisce il gruppo di piattaforme del sistema, ad esempio i86pc, sun4m e sun4, e imposta `SI_KARCH`. Per un elenco delle piattaforme valide, vedere il manuale *Solaris 9: Guida alle piattaforme hardware Sun*.
`memsize`	`memsize`	Restituisce la memoria fisica di un sistema, espressa in Mbyte, e imposta `SI_MEMSIZE`.
`model`	`model`	Restituisce il nome della piattaforma del sistema e imposta `SI_MODEL`. Per un elenco delle piattaforme valide, vedere il manuale *Solaris 9: Guida alle piattaforme hardware Sun*.
`network`	`network`	Restituisce il numero di rete del sistema, che il programma JumpStart determina eseguendo un AND logico tra l'indirizzo IP del sistema e la maschera di sottorete. L'indirizzo IP del sistema la maschera di sottorete vengono ricavati dal primo indirizzo elencato nell'output di `ifconfig`(1M) `-a` che sia diverso da lo0. La parola chiave `network` imposta `SI_NETWORK`.
`osname`	`osname`	Restituisce la versione e il nome del sistema operativo della release di Solaris residente sul CD e imposta `SI_OSNAME`.
		Se il programma JumpStart rileva una release di Solaris ma non riesce a determinarne la versione, viene restituita la versione `SystemV`.
	`rootdisk`	Restituisce il nome e la dimensione in Mbyte del disco di root del sistema e imposta `SI_ROOTDISK`.
`totaldisk`	`totaldisk`	Restituisce lo spazio su disco totale del sistema (in Mbyte) e imposta `SI_TOTALDISK`. Lo spazio su disco totale include tutti i dischi operativi collegati al sistema.

CAPITOLO 29

Solaris Live Upgrade (argomenti)

Questa sezione contiene le istruzioni da seguire per creare e aggiornare un ambiente di boot inattivo con Solaris Live Upgrade e quindi impostarlo come ambiente di boot attivo.

Capitolo 30	Contiene una descrizione introduttiva del processo Solaris Live Upgrade.
Capitolo 31	Contiene le informazioni da acquisire prima di creare un ambiente di boot.
Capitolo 32	Contiene le istruzioni da seguire per installare Solaris Live Upgrade, usare i menu e creare un ambiente di boot.
Capitolo 33	Contiene le istruzioni da seguire per aggiornare il sistema operativo o installare un archivio Solaris Flash in un ambiente di boot, rendere attivo l'ambiente di boot e ripristinare il sistema rapidamente in caso di aggiornamento non riuscito.
Capitolo 34	Contiene istruzioni dettagliate per la manutenzione di un ambiente di boot e la visualizzazione dello stato del sistema.
Capitolo 35	Contiene alcuni esempi di utilizzo di Solaris Live Upgrade.
Capitolo 36	Contiene un elenco dei comandi di Solaris Live Upgrade.

CAPITOLO 30

Solaris Live Upgrade (panoramica)

In questo capitolo viene descritto il processo Solaris Live Upgrade.

Nota – In questo manuale viene adottato il termine *slice*, ma in alcuni programmi e documenti di Solaris in analogo contesto può essere usato il termine partizione.

Descrizione di Solaris Live Upgrade

Solaris Live Upgrade offre un metodo per aggiornare un sistema senza interromperne le operazioni. Con l'ambiente di boot corrente in esecuzione, è possibile crearne una copia e aggiornarla. Oppure, anziché eseguire un aggiornamento, è possibile installare un archivio Solaris Flash in un ambiente di boot. La configurazione originale del sistema rimane pienamente funzionale e non viene in alcun modo modificata dall'aggiornamento o dall'installazione di un archivio. Al momento opportuno, sarà possibile attivare il nuovo ambiente di boot riavviando il sistema. In caso di problemi, sarà possibile ripristinare velocemente l'ambiente di boot originale con una semplice procedura di reboot. Questo meccanismo di commutazione elimina le normali interruzioni di servizio associate ai processi di prova e valutazione.

Solaris Live Upgrade permette di duplicare un ambiente di boot senza influire sul funzionamento del sistema attualmente in uso. È quindi possibile:

- Aggiornare un sistema.
- Cambiare la configurazione dei dischi dell'ambiente di boot corrente usando file system di tipo diverso e con dimensioni e layout differenti nel nuovo ambiente di boot.
- Amministrare più ambienti di boot con immagini differenti. Ad esempio, è possibile creare un primo ambiente di boot che contenga le patch correnti e un secondo che contenga una versione di aggiornamento.

Prima di usare Solaris Live Upgrade è importante comprendere i concetti principali riguardanti l'amministrazione di sistema. Per informazioni generali sulle attività di amministrazione dei sistemi, quali la gestione dei file system, l'attivazione, il boot e la gestione dello spazio di swap, vedere il manuale *System Administration Guide: Basic Administration*.

Processo Solaris Live Upgrade

Qui di seguito sono descritte le operazioni necessarie per creare una copia dell'ambiente di boot corrente, aggiornare la copia e attivare la copia aggiornata rendendola l'ambiente di boot corrente.

Creazione di un ambiente di boot

Il processo di creazione di un ambiente di boot consente di copiare i file system di importanza critica dall'ambiente di boot attivo a uno nuovo. Il disco viene riorganizzato (se necessario), i file system vengono personalizzati e i file system di importanza critica vengono copiati nel nuovo ambiente di boot.

Tipi di file system

Solaris Live Upgrade distingue tra due tipi di file system: file system di importanza critica e file system condivisibili. File system di importanza critica richiesti dall'ambiente operativo Solaris. Questi file system sono rappresentati da punti di attivazione separati nei file `vfstab` dell'ambiente di boot attivo e di quello inattivo. Appartengono a questo tipo i file system radice (`/`), `/usr`, `/var` o `/opt`. Questi file system vengono sempre copiati dall'ambiente originale all'ambiente di boot inattivo. I file system di importanza critica sono *non-condivisibili*. I file system condivisibili vengono definiti dall'utente, ad esempio `/export`, e sono rappresentati dallo stesso punto di attivazione nel file `vfstab` dell'ambiente di boot attivo e in quello dell'ambiente inattivo. Di conseguenza, l'aggiornamento dei file condivisi nell'ambiente di boot attivo si riflette anche sui dati dell'ambiente di boot inattivo. Quando si crea un nuovo ambiente di boot, i file system condivisibili vengono automaticamente condivisi. È possibile tuttavia specificare una slice di destinazione in cui copiarli. Per informazioni più dettagliate sui file system condivisibili, vedere "Indicazioni per la scelta delle slice per i file system condivisibili" a pagina 360.

Lo spazio di swap è un tipo speciale di file system condivisibile. Come negli altri file system di questo tipo, tutte le slice sono già condivise nella configurazione predefinita. È tuttavia possibile specificare una directory di destinazione in cui copiare la slice di swap. Per le procedure relative alla riconfigurazione dello spazio di swap, vedere:

- “Creare un ambiente di boot (interfaccia a caratteri)” Punto 9
- “Creare un ambiente di boot e riconfigurare lo spazio di swap (riga di comando)” a pagina 381

Solaris Live Upgrade può creare un ambiente di boot che comprende volumi RAID-1 (mirror) nei file system. Per una descrizione generale, vedere “Creazione di un ambiente di boot con file system in mirroring” a pagina 338.

Copia dei file system

Il primo passo per la creazione di un nuovo ambiente di boot consiste nell’identificare una slice non utilizzata in cui sia possibile copiare i file system di importanza critica. Se non è disponibile una slice non utilizzata, o se la slice non soddisfa i requisiti minimi richiesti, è necessario formattare una nuova slice.

Una volta definita la slice, è possibile riconfigurare i file system del nuovo ambiente di boot prima di copiarli nelle directory. La riconfigurazione, vale a dire la divisione o la combinazione dei file system, rappresenta un metodo semplice per modificare il file `vfstab` per connettere e disconnettere le directory dei file system. È possibile unire i file system con le directory di livello superiore specificando lo stesso punto di attivazione. È anche possibile dividere i file system dalle directory di livello superiore specificando punti di attivazione differenti.

Una volta configurati i file system nell’ambiente di boot inattivo, è possibile avviare la copia automatica. I file system di importanza critica vengono copiati nelle directory designate. I file system condivisibili non vengono copiati ma vengono condivisi. Fa eccezione il caso in cui i alcuni file system condivisibili vengono designati per essere copiati. Quando i file system vengono copiati dall’ambiente di boot attivo a quello inattivo, i file vengono posizionati nelle nuove directory. L’ambiente di boot attivo non viene in nessun modo modificato.

- Per le procedure di divisione e unione dei file system, vedere:
  - “Creare un ambiente di boot (interfaccia a caratteri)” Punto 7 oppure Punto 8
  - “Creazione di un nuovo ambiente di boot” a pagina 369
  - “Creare un ambiente di boot e dividere i file system (riga di comando)” a pagina 379
- Per una descrizione della creazione di un ambiente di boot con file system in mirroring, vedere “Creazione di un ambiente di boot con file system in mirroring” a pagina 338.

Le figure seguenti illustrano vari modi per creare nuovi ambienti di boot.

La Figura 30–1 mostra il file system radice (`/`) copiato in un’altra slice di un disco per creare un nuovo ambiente di boot. L’ambiente di boot attivo contiene il file system radice (`/`) in un’unica slice. Il nuovo ambiente di boot è una copia esatta del file system radice (`/`) in una nuova slice. I file system `/swap` e `/export/home` vengono condivisi dall’ambiente di boot attivo e da quello inattivo.



FIGURA 30–1 Creazione di un ambiente di boot inattivo - Copia del file system radice (/)

La Figura 30–2 mostra i file system di importanza critica che sono stati divisi e copiati su un disco per creare un nuovo ambiente di boot. L'ambiente di boot attivo contiene il file system radice (/) in un'unica slice. In questa slice, il file system radice (/) contiene le directory `/usr`, `/var` e `/opt`. Nel nuovo ambiente di boot, il file system radice (/) è diviso e le directory `/usr` e `/opt` si trovano in slice separate. I file system `/swap` e `/export/home` sono condivisi da entrambi gli ambienti di boot.



FIGURA 30–2 Creazione di un ambiente di boot inattivo - Divisione dei file system

La Figura 30–3 mostra i file system di importanza critica che sono stati divisi e copiati nelle slice su un disco per creare un nuovo ambiente di boot. L'ambiente di boot attivo contiene i file system radice (/), `/usr`, `/var` e `/opt`, ognuno in una propria slice. Nel nuovo ambiente di boot, `/usr` e `/opt` sono uniti nel file system radice (/) in un'unica slice. I file system `/swap` e `/export/home` sono condivisi da entrambi gli ambienti di boot.



FIGURA 30–3 Creazione di un ambiente di boot inattivo - Unione dei file system

Creazione di un ambiente di boot con file system in mirroring

Solaris Live Upgrade utilizza la tecnologia di Solaris Volume Manager per creare un ambiente di boot che possa contenere file system in mirroring. Solaris Volume Manager offre un metodo estremamente efficiente per gestire i dischi e i dati con l'uso dei volumi. Solaris Volume Manager permette di gestire concatenazioni, stripe e altre configurazioni complesse. Solaris Live Upgrade permette di eseguire un sottoinsieme di queste operazioni, ad esempio la creazione di un volume RAID-1 per il file system radice (/).

I volumi permettono di raggruppare le slice di diversi dischi in modo che appaiano come un unico disco all'ambiente operativo. Solaris Live Upgrade permette solo di creare un ambiente di boot per il file system radice (/) che contenga concatenazioni di una singola slice all'interno di un volume RAID-1 (mirror). Questa limitazione è legata al fatto che la PROM di boot permette di scegliere una sola slice per l'avvio del sistema.

Quando si crea un ambiente di boot, è possibile usare Solaris Live Upgrade per gestire le seguenti operazioni.

- Scollegare una concatenazione di una singola slice (submirror) da un volume RAID-1 (mirror). Se necessario, il contenuto della concatenazione può essere preservato per essere usato come contenuto del nuovo ambiente di boot. Poiché il contenuto non viene copiato, il nuovo ambiente di boot può essere creato velocemente. Dopo essere stati scollegati dal mirror, i submirror non fanno più parte del mirror originale. Le operazioni di lettura e scrittura sul submirror non vengono più eseguite attraverso il mirror.
- Creare un ambiente di boot contenente un mirror.
- Collegare fino a tre concatenazioni di una singola slice al nuovo mirror.

Per usare le funzioni di mirroring di Solaris Live Upgrade, è necessario creare almeno un database di stato e almeno tre repliche di tale database. Il database di stato memorizza informazioni riguardo allo stato della configurazione di Solaris Volume Manager. Il database di stato è una raccolta di più copie replicate del database. Ogni copia viene denominata replica del database di stato. La copia del database di stato permette di proteggerlo contro la perdita di dati provocata dalla presenza di punti di guasto non ridondanti. Per le procedure di creazione del database di stato, vedere la sezione "State Database (Overview)" in *Solaris Volume Manager Administration Guide*.

Il comando `lucreate` con l'opzione `-m` permette di creare un mirror, di scollegare i submirror e di collegarli al nuovo ambiente di boot.

- Per una descrizione delle procedure, vedere "Creare un ambiente di boot con volumi RAID-1 (mirror) (riga di comando)" a pagina 389.
- Per informazioni dettagliate su altre configurazioni complesse di Solaris Volume Manager che non sono supportate da Solaris Live Upgrade, vedere la sezione "Storage Management Concepts" in *Solaris Volume Manager Administration Guide*.

TABELLA 30–1 Elementi di Solaris Volume Manager usati da Solaris Live Upgrade

Termine	Descrizione
database di stato	Il database di stato memorizza informazioni riguardo allo stato della configurazione di Solaris Volume Manager. Il database di stato è una raccolta di più copie replicate del database. Ogni copia viene denominata replica del database di stato. Il database di stato tiene traccia della posizione e dello stato di tutte le repliche note.

TABELLA 30–1 Elementi di Solaris Volume Manager usati da Solaris Live Upgrade *(Continua)*

Termine	Descrizione
replica del database di stato	Copia di un database di stato. La replica garantisce che i dati del database siano validi.
volume	Gruppo di slice fisiche o di altri volumi che appare al sistema come un unico dispositivo logico. Dal punto di vista delle applicazioni o dei file system, i volumi sono funzionalmente identici ai dischi fisici. In alcune utility disponibili dalla riga di comando, i volumi sono denominati metadevice.

La Tabella 30–2 mostra i componenti che è possibile gestire con Solaris Live Upgrade.

TABELLA 30–2 Classi di volumi

Termine	Descrizione
volume RAID-1	Classe di volumi che replica i dati conservandone più copie. I volumi RAID-1 vengono a volte denominati mirror. I volumi RAID-1 sono formati da uno o più volumi RAID-0, detti submirror.
volume RAID-0	Classe di volumi che comprende stripe o concatenazioni. Questi componenti sono denominati submirror. Le stripe o le concatenazioni sono i componenti essenziali dei mirror.
mirror	Volume RAID-1. Vedere la descrizione dei volumi RAID-1.
concatenazione	Volume RAID-0. Se le slice sono concatenate, i dati vengono scritti nella prima slice disponibile finché il suo spazio non è esaurito. Una volta raggiunto il limite di spazio di quella slice, i dati vengono scritti nella slice successiva, in modo seriale. La concatenazione non fornisce alcuna ridondanza dei dati, a meno che non sia contenuta in un mirror.
submirror	Vedere la descrizione del volume RAID-0.

La Figura 30–4 mostra un nuovo ambiente di boot in cui un volume RAID-1 (mirror) è stato creato su due dischi fisici. Per creare il nuovo ambiente di boot e il mirror è stato usato il comando seguente.

```
# lucreate -n secondo_disco -m /:/dev/md/dsk/d30:mirror,ufs \
-m /:c0t1d0s0,d31:attach -m /:c0t2d0s0,d32:attach \
-m -:c0t1d0s1:swap -m -:c0t2d0s1:swap
```

Il comando esegue le seguenti operazioni:

- Crea il nuovo ambiente di boot `secondo_disco`.
- Crea il mirror `d30` e configura un file system UFS.
- Crea una concatenazione su singolo dispositivo sulla slice 0 di ogni disco fisico. Le concatenazioni sono denominate `d31` e `d32`.

- Aggiunge le due concatenazioni al mirror `d30`.
- Copia il file system radice (/) sul mirror.
- Configura i file system di swap sulla slice 1 di ogni disco fisico.



d30 – Volume RAID-1 (mirror)

d31 – Concatenazione di una singola slice (submirror)

d32 – Concatenazione di una singola slice (submirror)

FIGURA 30–4 Creare un ambiente di boot e creare un mirror

La Figura 30–5 mostra un nuovo ambiente di boot contenente un volume RAID-1 (mirror). Per creare il nuovo ambiente di boot e il mirror è stato usato il comando seguente.

```
# lucreate -n secondo_disco -m /:/dev/md/dsk/d20:ufs,mirror \
-m /:/dev/dsk/c0t1d0s0:detach,attach,preserve
```

Questo comando esegue le seguenti operazioni:

- Crea il nuovo ambiente di boot `secondo_disco`.
- Separa il mirror `d10` e scollega la concatenazione `d12`.
- Preserva il contenuto della concatenazione `d12` senza copiare i file system.
- Crea un nuovo mirror `d20`. A questo punto sono disponibili due mirror a una via, `d10` e `d20`.
- Collega la concatenazione d12 al mirror d20.

Creazione di un nuovo ambiente di boot usando il submirror esistente



FIGURA 30–5 Creare un ambiente di boot e usare il submirror esistente

Aggiornamento di un ambiente di boot

Dopo aver creato un ambiente di boot, è possibile eseguirne un aggiornamento. Nell'ambito di questo aggiornamento, l'ambiente di boot può contenere volumi RAID-1 (mirror) per qualunque file system. Questa procedura infatti non ha effetto sui file dell'ambiente di boot attivo. Al momento opportuno, è possibile attivare il nuovo ambiente di boot, che quindi diventa l'ambiente di boot corrente.

- Per istruzioni sull'aggiornamento di un ambiente di boot, vedere il Capitolo 33.
- Per un esempio di aggiornamento dell'ambiente di boot con file system in mirroring, vedere "Esempio di separazione e aggiornamento di un lato di un mirror" a pagina 446.

La Figura 30–6 illustra l'aggiornamento di un ambiente di boot inattivo.



FIGURA 30–6 Aggiornamento di un ambiente di boot inattivo

Anziché eseguire un aggiornamento, è possibile installare un archivio Solaris Flash in un ambiente di boot. La funzione di installazione Solaris Flash permette di creare una singola installazione di riferimento dell'ambiente operativo Solaris. Questo sistema viene denominato sistema master. Successivamente, tale installazione può essere replicata su altri sistemi, denominati cloni. In questo caso, l'ambiente di boot inattivo è un clone. Quando si installa un archivio Solaris Flash su un sistema, l'archivio sostituisce tutti i file dell'ambiente di boot esistente, come accadrebbe eseguendo un'installazione iniziale.

Per le procedure di installazione degli archivi Solaris Flash, vedere "Installazione di archivi Solaris Flash in un ambiente di boot" a pagina 411.

La Figura 30–7 illustra l'installazione di un archivio Solaris Flash in un ambiente di boot inattivo.



FIGURA 30–7 Installazione di un archivio Solaris Flash

Attivazione di un ambiente di boot

Quando si è pronti per passare al nuovo ambiente di boot, è sufficiente attivarlo e riavviare il sistema. I file degli ambienti di boot vengono sincronizzati al primo avvio dell'ambiente di boot di nuova creazione. "Sincronizzazione" significa in questo caso

la copia di alcuni file e directory di sistema dall'ambiente di boot precedente a quello nuovo. Riavviando il sistema, viene attivata la configurazione installata sul nuovo ambiente. L'ambiente di boot originale viene invece reso inattivo.

- Per istruzioni sull'attivazione di un ambiente di boot, vedere "Attivazione di un ambiente di boot" a pagina 416.
- Per informazioni sulla sincronizzazione tra l'ambiente di boot attivo e quello inattivo, vedere "Sincronizzazione dei file tra gli ambienti di boot" a pagina 362.

La Figura 30–8 mostra il passaggio da inattivo ad attivo dell'ambiente di boot al riavvio del sistema.



FIGURA 30–8 Attivazione di un ambiente di boot inattivo

Ripristinare l'ambiente di boot originale

In caso di malfunzionamento, è possibile tornare velocemente all'ambiente di boot originale con un processo di attivazione e riavvio. Il ripristino dell'ambiente di boot originale può rendersi necessario per le seguenti ragioni:

- Il nuovo ambiente di boot non si avvia
- Il nuovo ambiente di boot si avvia ma non è completamente funzionale
- Non si è soddisfatti del risultato ottenuto

La procedura di fallback richiede solo il tempo di riavvio del sistema, ed è perciò molto più veloce rispetto al backup e al ripristino dell'ambiente originale. Il nuovo ambiente di boot che non è stato avviato correttamente viene preservato. In questo modo, l'errore può essere analizzato. È possibile ripristinare con il fallback solo l'ambiente di boot che era stato usato da `luactivate` per attivare quello nuovo.

Per tornare all'ambiente di boot precedente, è possibile procedere nei seguenti modi:

- Se il nuovo ambiente di boot si avvia correttamente ma non si è soddisfatti dei risultati, è possibile eseguire il comando `luactivate` con il nome dell'ambiente di boot precedente e riavviare il sistema.
- Se il nuovo ambiente di boot non si avvia, occorre avviare l'ambiente di boot precedente in modalità monoutente, eseguire `luactivate` e riavviare il sistema.
- Se non è possibile avviare il sistema in modalità monoutente, usare una delle procedure seguenti:
  - Avviare il sistema dal DVD, dal CD o da un'immagine di installazione in rete.
  - Attivare il file system radice (`/`) nell'ambiente di boot ripristinato.
  - Eseguire il comando `luactivate` e riavviare il sistema.

Per istruzioni dettagliate, vedere "Ripristino dell'ambiente di boot originale (riga di comando)" a pagina 420.

La Figura 30–9 mostra lo svolgimento del processo di ripristino.



FIGURA 30–9 Ripristino dell'ambiente di boot originale

Manutenzione di un ambiente di boot

È anche possibile eseguire varie operazioni di manutenzione sull'ambiente di boot, ad esempio controllarne lo stato, rinominarlo o eliminarlo. Per istruzioni a riguardo, vedere il Capitolo 34.

CAPITOLO 31

Solaris Live Upgrade (pianificazione)

Questo capitolo descrive i requisiti da verificare e i fattori da considerare prima di installare e utilizzare la funzione Solaris Live Upgrade. Vedere anche le informazioni generali sull'aggiornamento dei sistemi in "Lista di controllo per l'aggiornamento" a pagina 51. Il capitolo è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- "Requisiti per Solaris Live Upgrade" a pagina 351
- "Gestione dei package e delle patch con Solaris Live Upgrade" a pagina 353
- "Indicazioni per la creazione dei file system con il comando `lucreate`" a pagina 355
- "Indicazioni per la selezione delle slice per i file system" a pagina 356
- "Personalizzazione del contenuto del nuovo ambiente di boot" a pagina 361
- "Sincronizzazione dei file tra gli ambienti di boot" a pagina 362
- "Uso di Solaris Live Upgrade da un sistema remoto" a pagina 364

Requisiti per Solaris Live Upgrade

Requisiti di sistema per Solaris Live Upgrade

- Da un sistema SPARC, è possibile eseguire un aggiornamento dall'ambiente operativo Solaris 2.6, Solaris 7 o Solaris 8 alla versione Solaris 8 o Solaris 9.
- Sui sistemi x86, è possibile eseguire un aggiornamento dalle release Solaris 7 o 8 alle release Solaris 8 o Solaris 9.
- Non è possibile aggiornare i sistemi all'ambiente operativo Solaris 7.
- L'aggiornamento deve essere eseguito verso la stessa release del software Solaris Live Upgrade installato sul sistema corrente. Ad esempio, se nell'attuale ambiente operativo è stato installato Solaris Live Upgrade da Solaris 9, è necessario eseguire l'aggiornamento sempre a Solaris 9.

Solaris Live Upgrade è incluso in Solaris 9, ma se si desidera eseguire un aggiornamento da una release precedente è necessario installare i package di Solaris Live Upgrade nell'ambiente operativo corrente. I package di Solaris Live Upgrade possono essere installati:

- Con il programma di installazione contenuto nel DVD di Solaris 9, nel CD Solaris 9 Software 2 of 2 o in un'immagine di installazione in rete.
- Con il comando `pkgadd`. Se si utilizza il comando `pkgadd`, i package richiesti sono `SUNWlur` e `SUNWluu` e devono essere installati in questo ordine.

Per istruzioni sull'installazione di Solaris Live Upgrade, vedere "Installare Solaris Live Upgrade" a pagina 367.

Spazio su disco richiesto per Solaris Live Upgrade

Seguire le direttive generali per i requisiti di spazio negli aggiornamenti. Vedere il Capitolo 5.

Per calcolare lo spazio richiesto nel file system per creare un ambiente di boot, iniziare il processo di creazione di un nuovo ambiente di boot. La dimensione viene calcolata. A quel punto è possibile interrompere il processo.

Il disco del nuovo ambiente di boot deve poter operare come dispositivo di boot. Per alcuni sistemi sono previste limitazioni riguardo ai dischi utilizzabili come dispositivi di boot. Se necessario, vedere la documentazione del proprio sistema.

Prima di creare il nuovo ambiente di boot, può essere necessaria una preparazione del disco. Controllare che il disco sia formattato correttamente:

- Identificare le slice sufficientemente grandi da contenere i file system da copiare.
- Identificare i sistemi che contengono le directory da condividere, anziché da copiare, tra gli ambienti di boot. Per condividere una directory, è necessario creare un nuovo ambiente di boot con la directory situata su una propria slice. La directory diventa così un file system ed è quindi condivisibile con altri ambienti di boot. Per maggiori informazioni sulla creazione di file system separati da condividere, vedere "Indicazioni per la scelta delle slice per i file system condivisibili" a pagina 360.

Requisiti per la creazione di volumi RAID-1 (mirror) con Solaris Live Upgrade

Utilizzando la tecnologia di Solaris Volume Manager, Solaris Live Upgrade permette di creare ambienti di boot in grado di contenere come file system volumi RAID-1 (mirror). Per usare le funzioni di mirroring di Solaris Live Upgrade, è necessario creare almeno un database di stato e almeno tre repliche di questo database. Il database di

stato memorizza informazioni riguardo allo stato della configurazione di Solaris Volume Manager. Il database di stato è una raccolta di più copie replicate del database. Ogni copia viene denominata replica del database di stato. La copia del database di stato permette di proteggerlo contro la perdita di dati causata dalla presenza di punti di guasto non ridondanti. Per le procedure di creazione del database di stato, vedere la sezione "State Database (Overview)" in *Solaris Volume Manager Administration Guide*.

Solaris Live Upgrade non implementa tutte le funzionalità di Solaris Volume Manager. Solaris Live Upgrade supporta solo i volumi RAID-1 (mirror) con concatenazioni su singola slice nel file system radice (/). Ogni mirror può contenere fino a un massimo di tre concatenazioni. Per istruzioni sulla creazione di file system in mirroring, vedere "Indicazioni per la scelta delle slice per i file system in mirroring" a pagina 357.

Gestione dei package e delle patch con Solaris Live Upgrade

Le sezioni seguenti descrivono i package richiesti da Solaris Live Upgrade e forniscono informazioni sulle patch consigliate. Per informazioni sull'uso di Solaris Live Upgrade per l'aggiunta di package e patch, vedere "Aggiornamento di un sistema con package e patch" a pagina 354.

Avvertenza – Se durante un aggiornamento occorre aggiungere o rimuovere package o patch, Solaris Live Upgrade richiede che i package o le patch siano conformi alle direttive di packaging avanzate di SVR4. Benché i package Sun siano conformi a queste direttive, Sun non può garantire la conformità dei package di altri produttori. I package non conformi possono causare l'interruzione del software di aggiunta dei package durante il processo di aggiornamento o l'alterazione dell'ambiente di boot.

Per maggiori informazioni sull'aggiunta e la rimozione dei package con Solaris Live Upgrade, vedere la pagina man `luupgrade`(1M). Per maggiori informazioni sui package richiesti, vedere l'Appendice G.

Package richiesti

Verificare che l'ambiente operativo contenga i package elencati nella tabella seguente, che sono necessari per l'uso di Solaris Live Upgrade. Se uno o più package elencati per la propria versione non sono presenti, usare il comando `pkgadd` per aggiungerli.

TABELLA 31–1 Package richiesti per Solaris Live Upgrade

Solaris 2.6	Solaris 7	Solaris 8
SUNWadmap	SUNWadmap	SUNWadmap
SUNWadmc	SUNWadmc	SUNWadmc
SUNWjvrt	SUNWjvrt	SUNWj2rt
SUNWlibC	SUNWlibC	SUNWlibC
SUNWadmfw		SUNWbzip
SUNWmfrun		
SUNWloc		

Per controllare la presenza dei package sul sistema, digitare il comando seguente.

```
% pkginfo [nome_package]
```

Aggiornamento di un sistema con package e patch

Solaris Live Upgrade permette di aggiungere patch e package ai sistemi. Utilizzando Solaris Live Upgrade per aggiungere una o più patch a un sistema, il tempo di inattività del sistema si limita alla durata del reboot. Per aggiungere patch e package a un ambiente di boot, è possibile usare il comando `luupgrade` o un archivio Solaris Flash.

- Per aggiungere una patch direttamente a un ambiente di boot, creare un nuovo ambiente di boot e usare il comando `luupgrade` con l'opzione `-t`. Per aggiungere un package a un ambiente di boot, usare il comando `luupgrade` con l'opzione `-p`. Per maggiori informazioni, vedere la pagina man `luupgrade`(1M).
- Oppure, è possibile installare un archivio Solaris Flash usando Solaris Live Upgrade. L'archivio contiene una copia completa dell'ambiente di boot con i nuovi package e le patch già incluse. Questo ambiente di boot completo, o il singolo sistema di riferimento, vengono detti sistemi master. Il processo di creazione di un archivio Solaris Flash inizia con la creazione di un sistema master. Dopo aver creato un sistema master, aggiungervi le patch e i package che si desidera installare. Quindi, creare un archivio Solaris Flash del sistema master. Usare Solaris Live Upgrade per installare l'archivio sul nuovo ambiente di boot. La copia, la modifica e la distribuzione dell'ambiente di boot possono essere ripetuti per il numero di volte necessario. Per informazioni su come creare un archivio Solaris Flash, vedere il Capitolo 18. Per istruzioni sulle procedure da seguire per installare un archivio Solaris Flash con Solaris Live Upgrade, vedere "Installazione di archivi Solaris Flash in un ambiente di boot" a pagina 411.

Avvertenza – Se durante un aggiornamento occorre aggiungere o rimuovere package o patch, Solaris Live Upgrade richiede che i package o le patch siano conformi alle direttive di packaging avanzate SVR4. Benché i package Sun siano conformi a queste direttive, Sun non può garantire la conformità dei package di altri produttori. I package non conformi possono causare l'interruzione del software di aggiunta dei package o l'alterazione dell'ambiente di boot.

Per maggiori informazioni sull'aggiunta e la rimozione dei package con Solaris Live Upgrade, vedere la pagina man `luupgrade`(1M). Per maggiori informazioni sui package richiesti, vedere l'Appendice G.

Verifica del livello delle patch del sistema

Il software Solaris Live Upgrade è progettato per essere installato ed eseguito su più versioni dell'ambiente operativo Solaris. Per operare correttamente, Solaris Live Upgrade richiede le ultime patch raccomandate e le patch di sicurezza per la versione dell'OS in uso. Per informazioni sul livello di revisione corretto per i cluster di patch da applicare alla release di Solaris in uso, accedere a http://sunsolve.sun.com.

Indicazioni per la creazione dei file system con il comando `lucreate`

L'opzione `-m` del comando `lucreate` specifica quali e quanti file system dovranno essere creati nel nuovo ambiente di boot. Ripetendo questa opzione è necessario specificare il numero esatto dei file system che si desidera creare. Ad esempio, usando una sola volta l'opzione `-m` si specifica una sola posizione in cui collocare tutti i file system; in questo modo, tutti i file system dell'ambiente di boot originale vengono uniti nell'unico file system specificato dall'opzione `-m`. Se l'opzione `-m` viene specificata due volte, vengono creati due file system. Quando si utilizza l'opzione `-m` per creare i file system, occorre ricordare quanto segue:

- È necessario specificare una sola opzione `-m` per il file system radice (`/`) del nuovo ambiente di boot. Se si esegue `lucreate` senza l'opzione `-m`, viene visualizzato il menu di configurazione. Questo menu permette di personalizzare il nuovo ambiente di boot redirigendo i file su nuovi punti di attivazione.
- I file system di importanza critica presenti nell'ambiente di boot corrente che non vengono specificati con un'opzione `-m` vengono uniti nel file system creato al livello superiore.

- Nel nuovo ambiente di boot vengono creati solo i file system specificati con l'opzione `-m`. Se l'ambiente di boot corrente contiene più file system e si desidera avere lo stesso numero di file system in quello nuovo, è necessario specificare un'opzione `-m` per ogni file system da creare. Ad esempio, se si dispone dei file system radice (/), `/opt` e `/var`, occorrerà usare un'opzione `-m` per ogni file system del nuovo ambiente di boot.
- I punti di attivazione non possono essere duplicati. Ad esempio, non è possibile creare due file system radice (/).

Indicazioni per la selezione delle slice per i file system

Per la creazione dei file system di un ambiente di boot, le regole da seguire sono uguali a quelle per la creazione dei file system per l'ambiente operativo Solaris. Solaris Live Upgrade non previene la creazione di configurazioni non valide per i file system di importanza critica. Ad esempio, sarebbe possibile inserire un comando `lucreate` che crei file system separati per `/` e `/kernel`, creando così una divisione non ammessa per il file system radice (/).

Durante il ripartizionamento dei dischi, evitare di sovrapporre le slice. In tal caso, infatti, il nuovo ambiente di boot verrà creato senza errori ma, una volta attivato, non permetterà di avviare il sistema. I file system sovrapposti possono risultare danneggiati.

Perché Solaris Live Upgrade operi correttamente, è necessario che il file `vfstab` dell'ambiente di boot attivo abbia un contenuto valido con almeno una voce per il file system radice (/).

Indicazioni per la scelta della slice per il file system radice (/)

Quando si crea un ambiente di boot inattivo, occorre identificare la slice in cui copiare il file system radice (/). Per selezionare tale slice, usare i criteri seguenti. La slice deve soddisfare i seguenti requisiti:

- Deve essere una slice da cui sia possibile eseguire il boot.
- Deve avere la dimensione minima consigliata.
- Se si utilizza un sistema sun4m, il file system radice (/) non deve superare la dimensione di 2 Gbyte.
- Può occupare dischi fisici differenti o lo stesso disco come file system radice (/) attivo.

- Può essere un volume di Veritas Volume Manager, ma questi volumi non sono supportati.

Indicazioni per la scelta delle slice per i file system in mirroring

È possibile creare un nuovo ambiente di boot che contenga qualunque combinazione di slice di dischi fisici, volumi Solaris Volume Manager o volumi Veritas Volume Manager. Nel nuovo ambiente di boot è possibile copiare i file system di importanza critica dei seguenti tipi:

- Slice fisiche.
- Concatenazioni di una singola slice che siano incluse in un volume RAID–1 (mirror). La slice che contiene il file system radice (/) può essere un volume RAID–1.
- Concatenazioni di una singola slice che siano incluse in un volume RAID–0. La slice che contiene il file system radice (/) può essere un volume RAID–0.

Quando si crea un nuovo ambiente di boot, il comando `lucreate -m` riconosce i seguenti tre tipi di dispositivo:

- Le slice fisiche nella forma /dev/dsk/*cwt xdysz*
- I metadevice di Solaris Volume Manager nella forma /dev/md/dsk/d*num*
- I volumi Veritas Volume Manager nella forma /dev/vx/dsk/*nome_volume*

Nota – In caso di problemi nell'aggiornamento con Veritas VxVM, vedere "Errore fatale del sistema durante l'aggiornamento con Solaris Live Upgrade su volumi Veritas VxVm" a pagina 498.

Indicazioni generali per la creazione di file system in mirroring

Designazione di un volume

È possibile specificare un mirror o un submirror, oppure indicare al comando `lucreate` di scegliere uno dei volumi disponibili.

- Per specificare un volume, aggiungere al nome del dispositivo una virgola e il nome del mirror o del submirror. Nel comando seguente, è specificato il submirror `d1`.

```
-m /:/dev/dsk/c0t0d0s0,d1:attach
```

- Per consentire al software di scegliere un volume libero, non specificare il nome del mirror o del submirror. L'opzione seguente non specifica il submirror, in modo che il software scelga automaticamente un volume libero.

```
-m /:/dev/dsk/c0t0d0s0:attach
```

Abbreviazioni per i nomi dei volumi

È possibile abbreviare i nomi delle slice dei dischi fisici e dei volumi Solaris Volume Manager. L'abbreviazione è il nome più corto che può identificare un dispositivo in modo univoco. Qui di seguito sono riportati alcuni esempi.

- Un volume di Solaris Volume Manager può essere identificato con la designazione d*num*; ad esempio, il volume `/dev/md/dsk/d10` può essere denominato semplicemente `d10`.
- Se un sistema dispone di un solo controller e di più dischi, è possibile usare la designazione `t0d0s0`, mentre se i controller sono più di uno occorre usare la forma `c0t0d0s0`.

Per maggiori informazioni sulle regole di denominazione dei dispositivi, vedere la sezione "Overview of Solaris Volume Manager Components" in *Solaris Volume Manager Administration Guide*.

Controllo dello stato dei volumi

Se un mirror o un submirror richiede un intervento di manutenzione o è occupato, non è possibile scollegarne i componenti. Prima di creare un nuovo ambiente di boot e utilizzare la parola chiave `detach`, occorre usare il comando `metastat`. Il comando `metastat` controlla se il mirror è in fase di risincronizzazione o se è correntemente in uso. Per informazioni, vedere la pagina man `metastat`(1M).

Scollegamento dei volumi e risincronizzazione dei mirror

Se si utilizza la parola chiave `detach` per separare un submirror, `lucreate` controlla se il dispositivo è attualmente in fase di risincronizzazione. Se è in corso una risincronizzazione, il submirror non può essere scollegato e viene generato un messaggio di errore.

La risincronizzazione è il processo con cui i dati residenti in un submirror vengono copiati in un altro submirror quando si verifica uno dei seguenti problemi:

- Si è verificato un guasto nel submirror.
- Il sistema si interrompe.
- Un submirror è stato disattivato e riattivato.
- È stato aggiunto un nuovo submirror.

Per maggiori informazioni sulla risincronizzazione, vedere la sezione "RAID 1 Volume (Mirror) Resynchronization" in *Solaris Volume Manager Administration Guide*.

Uso dei comandi di Solaris Volume Manager

Per operare sui volumi di un ambiente di boot inattivo, è preferibile usare il comando `lucreate` anziché i comandi di Solaris Volume Manager. Solaris Volume Manager non riconosce gli ambienti di boot, mentre il comando `lucreate` utilizza una serie di controlli che impediscono la possibile distruzione involontaria degli ambienti di boot. Ad esempio, `lucreate` impedisce di sovrascrivere o di eliminare i volumi di Solaris Volume Manager.

Se tuttavia si è già utilizzato il software Solaris Volume Manager per creare concatenazioni, stripe e mirror di natura complessa, per modificare queste configurazioni è necessario utilizzare ancora Solaris Volume Manager. Solaris Live Upgrade riconosce questi componenti e supporta il loro utilizzo. Prima di usare i comandi di Solaris Volume Manager per creare, modificare o distruggere i componenti dei volumi, usare i comandi `lustatus` o `lufslist`. Questi comandi permettono di determinare quali volumi di Solaris Volume Manager contengano file system utilizzati da un ambiente di boot Solaris Live Upgrade.

Indicazioni per la scelta della slice per il file system di swap

Configurazione dello spazio di swap per il nuovo ambiente di boot

Per configurare una slice di swap con il comando `lucreate` e l'opzione `-m`, è possibile procedere in tre modi:

- Se non viene specificata una slice di swap, per il nuovo ambiente di boot vengono configurate le slice di swap appartenenti all'ambiente di boot corrente.
- Se vengono specificate una o più slice di swap, il nuovo ambiente di boot userà solo le slice di swap specificate. I due ambienti di boot non condividono nessuna slice di swap.
- È possibile specificare sia la condivisione di una slice di swap che l'aggiunta di una nuova slice di swap.

Gli esempi seguenti illustrano i tre metodi per la configurazione dello spazio di swap. L'ambiente di boot corrente è configurato con il file system radice (`/`) su `c0t0d0s0`. Il file system di swap si trova su `c0t0d0s1`.

- Nell'esempio seguente non è specificata nessuna slice di swap. Il nuovo ambiente di boot contiene il file system radice (`/`) su `c0t1d0s0`. L'ambiente di boot corrente e quello nuovo condividono lo spazio di swap su `c0t0d0s1`.

  ```
  # lucreate -n be2 -m /:c0t1d0s0:ufs
  ```

- Nell'esempio seguente è specificata una slice di swap. Il nuovo ambiente di boot contiene il file system radice (/) su `c0t1d0s0`. Viene creata una nuova slice di swap su `c0t1d0s1`. L'ambiente di boot corrente e quello nuovo non condividono nessuna slice di swap.

  ```
  # lucreate -n be2 -m /:c0t1d0s0:ufs -m -:c0t1d0s1:swap
  ```

- Nell'esempio seguente, viene aggiunta una slice di swap e una seconda slice di swap è condivisa tra i due ambienti di boot. Il nuovo ambiente di boot contiene il file system radice (/) su `c0t1d0s0`. Viene creata una nuova slice di swap su `c0t1d0s1`. L'ambiente di boot corrente e quello nuovo condividono la slice di swap su `c0t0d0s1`.

  ```
  # lucreate -n be2 -m /:c0t1d0s0:ufs -m -:shared:swap -m -:c0t1d0s1:swap
  ```

Impossibilità di creare l'ambiente di boot con lo spazio di swap in uso

La creazione dell'ambiente di boot non riesce se la slice di swap è utilizzata da un ambiente di boot diverso da quello corrente. Se l'ambiente di boot era stato creato con l'opzione `-s`, la slice di swap può essere utilizzata solo dall'ambiente di boot alternativo ma non da altri.

Indicazioni per la scelta delle slice per i file system condivisibili

Solaris Live Upgrade copia l'intero contenuto di una slice nella slice designata del nuovo ambiente di boot. In alcuni casi, tuttavia, può essere più comodo condividere i file system di grandi dimensioni tra gli ambienti di boot anziché copiarli fisicamente, in modo da occupare meno spazio e velocizzare le operazioni. I file system di importanza critica per l'ambiente operativo, ad esempio il file system radice (/) e `/var`, devono necessariamente essere copiati. I file system come `/home` non sono di importanza critica e possono essere condivisi tra gli ambienti di boot. I file system condivisibili devono essere definiti dall'utente e trovarsi su slice di swap separate nell'ambiente di boot attivo e in quello inattivo. Il disco può essere riconfigurato in vari modi a seconda delle esigenze.

- È possibile ripartizionarlo prima di creare il nuovo ambiente di boot e collocare il file system condivisibile in una propria slice. Ad esempio, se i file system radice (/), `/var` e `/home` si trovano tutti nella stessa slice, è possibile riconfigurare il disco e collocare `/home` in una propria slice. Quando si crea un nuovo ambiente di boot, `/home` viene automaticamente condiviso con il nuovo ambiente di boot.
- Se si desidera condividere una directory, è necessario collocarla in una slice separata. La directory diventa così un file system condivisibile con un altro ambiente di boot. Il comando `lucreate` con l'opzione `-m` permette di creare un nuovo ambiente di boot e di collocare una directory in una propria slice. Tuttavia, il

nuovo file system non può ancora essere condiviso con l'ambiente di boot originale. A tale scopo, occorre eseguire il comando `lucreate` con l'opzione `-m` e creare un altro ambiente di boot. I due ambienti di boot nuovi potranno condividere la directory.

Ad esempio, se si desidera eseguire un aggiornamento da Solaris 8 a Solaris 9 e condividere il file system `/home`, è possibile eseguire il comando `lucreate` con l'opzione `-m` per creare una release Solaris 8 con `/home` come file system separato in una propria slice. Occorre quindi eseguire nuovamente il comando `lucreate` con l'opzione `-m` per duplicare questo ambiente di boot. Questo terzo ambiente di boot potrà quindi essere aggiornato a Solaris 9. Il file system `/home` verrà condiviso tra le release Solaris 8 e Solaris 9.

Per una descrizione dei file system di importanza critica e dei file system condivisibili, vedere "Tipi di file system" a pagina 334.

Personalizzazione del contenuto del nuovo ambiente di boot

Quando si crea un nuovo ambiente di boot, è possibile escludere dal processo di copia alcuni file e directory specifici. Se si esclude una directory, è tuttavia possibile includere file o sottodirectory specifiche contenuti al suo interno. Tali file o sottodirectory verranno quindi copiati nel nuovo ambiente di boot. Ad esempio, è possibile escludere dalla copia l'intero contenuto di `/etc/mail` ma includere i file e le directory in `/etc/mail/staff`. Il comando seguente copia la sottodirectory `staff` nel nuovo ambiente di boot.

```
# lucreate -n secondo_disco -x /etc/mail -y /etc/mail/staff
```

Avvertenza – Le opzioni di esclusione dei file devono essere usate con estrema attenzione. In particolare, occorre evitare di rimuovere file o directory che sono richiesti dal sistema.

La tabella seguente elenca le opzioni del comando `lucreate` disponibili per rimuovere o ripristinare file e directory.

Metodo di designazione	Opzioni di esclusione	Opzioni di inclusione
Specificare il nome della directory o del file	`-x` *dir/file_esclusi*	`-y` *dir/file_inclusi*

Metodo di designazione	Opzioni di esclusione	Opzioni di inclusione
Usare un file che contiene un elenco	`-f` *file_elenco*	`-Y` *file_elenco*
	`-z` *file_elenco*	`-z` *file_elenco*

Alcuni esempi di personalizzazione dei file e delle directory durante la creazione di un ambiente di boot sono riportati in "Creare un ambiente di boot e personalizzarne il contenuto (riga di comando)" a pagina 395.

Sincronizzazione dei file tra gli ambienti di boot

Quando si è pronti per usare il nuovo ambiente di boot, è possibile attivarlo velocemente e riavviare il sistema. La prima volta che si avvia un nuovo ambiente di boot, i file vengono sincronizzati con quelli dell'ambiente precedentemente in uso. "Sincronizzazione" significa in questo caso la copia di alcuni file e directory di importanza critica dall'ambiente di boot precedente a quello nuovo. Vengono copiati i file e le directory che sono stati modificati.

Aggiunta di file a `/etc/lu/synclist`

Solaris Live Upgrade controlla i file di importanza critica che sono stati modificati. Se il contenuto di questi file non corrisponde nei due ambienti di boot, quelli residenti nell'ambiente di boot attivo vengono copiati nel nuovo ambiente di boot. La sincronizzazione è particolarmente utile per applicare al nuovo ambiente di boot le modifiche apportate ad alcuni file di importanza critica, ad esempio `/etc/passwd` o `/etc/group`.

Il file `/etc/lu/synclist` contiene l'elenco delle directory e dei file da sincronizzare. In alcuni casi, è possibile copiare altri file dall'ambiente di boot attivo a quello nuovo. Se necessario, è possibile aggiungere i file e le directory desiderate a `/etc/lu/synclist`.

L'aggiunta di file non elencati in `/etc/lu/synclist` potrebbe rendere impossibile il boot del sistema. Il processo di sincronizzazione si limita alla copia dei file e alla creazione di directory. Non esegue la rimozione di file e directory.

L'esempio seguente del file `/etc/lu/synclist` mostra le directory e i file standard che vengono sincronizzati su questo sistema.

```
/var/mail                       OVERWRITE
/var/spool/mqueue               OVERWRITE
```

```
/var/spool/cron/crontabs     OVERWRITE
/var/dhcp                    OVERWRITE
/etc/passwd                  OVERWRITE
/etc/shadow                  OVERWRITE
/etc/opasswd                 OVERWRITE
/etc/oshadow                 OVERWRITE
/etc/group                   OVERWRITE
/etc/pwhist                  OVERWRITE
/etc/default/passwd          OVERWRITE
/etc/dfs                     OVERWRITE
/var/log/syslog              APPEND
/var/adm/messages            APPEND
```

Qui di seguito sono riportati alcuni esempi di file e directory che potrebbero essere aggiunti al file `synclist`:

```
/var/yp                    OVERWRITE
/etc/mail                  OVERWRITE
/etc/resolv.conf           OVERWRITE
/etc/domainname            OVERWRITE
```

Il file `synclist` può contenere file o directory. Il secondo campo indica il metodo di aggiornamento che viene utilizzato all'attivazione dell'ambiente di boot. Sono disponibili tre metodi per l'aggiornamento dei file:

- OVERWRITE — Il contenuto del file dell'ambiente di boot attivo viene sovrascritto con quello del file del nuovo ambiente di boot. Se nel secondo campo non viene specificata nessuna azione, viene usato automaticamente il metodo OVERWRITE. Nel caso delle directory, vengono copiate anche tutte le sottodirectory. Questo processo sovrascrive tutti i file. La data, la modalità e il proprietario del file del nuovo ambiente di boot sono uguali a quelli del file dell'ambiente di boot precedente.
- APPEND — Il contenuto del file dell'ambiente di boot attivo viene aggiunto alla fine del file del nuovo ambiente di boot. Questo processo può causare la duplicazione di alcune voci nel file. L'azione APPEND non può essere applicata alle directory. La data, la modalità e il proprietario del file del nuovo ambiente di boot sono uguali a quelli del file dell'ambiente di boot precedente.
- PREPEND — Il contenuto del file dell'ambiente di boot attivo viene aggiunto all'inizio del file del nuovo ambiente di boot. Questo processo può causare la duplicazione di alcune voci nel file. L'azione PREPEND non può essere applicata alle directory. La data, la modalità e il proprietario del file del nuovo ambiente di boot sono uguali a quelli del file dell'ambiente di boot precedente.

Sincronizzazione forzata tra gli ambienti di boot

La prima volta che si avvia un sistema da un nuovo ambiente di boot, il software Solaris Live Upgrade sincronizza questo ambiente con quello precedentemente attivo. Dopo il boot e la sincronizzazione iniziale, Solaris Live Upgrade non esegue altre sincronizzazioni in modo automatico.

- Per forzare una sincronizzazione usando l'interfaccia a caratteri, digitare **`yes`** alla richiesta del sistema
- Per forzare una sincronizzazione dalla riga di comando, usare il comando `luactivate` con l'opzione `-s`

In questo modo, Solaris Live Upgrade controlla i conflitti tra i file sottoposti alla sincronizzazione. Quando si avvia il nuovo ambiente di boot e viene rilevato un conflitto, il software genera un messaggio di avvertimento e i file non vengono sincronizzati. Ciò nonostante, l'attivazione può essere completata correttamente. La modifica dello stesso file nell'ambiente di boot nuovo e in quello attivo può generare un conflitto. Ad esempio, si supponga di modificare il file `/etc/passwd` nell'ambiente di boot originale. Successivamente, vengono apportate altre modifiche al file `/etc/passwd` nel nuovo ambiente di boot In questo caso, il processo di sincronizzazione non è in grado di scegliere quale file copiare per sincronizzare i due ambienti.

Avvertenza – Questa opzione deve essere utilizzata con estrema cautela, poiché spesso è difficile tener conto di tutte le modifiche apportate all'ultimo ambiente di boot attivo. Ad esempio, se l'ambiente di boot corrente viene eseguito in Solaris 9 e si ritorna a Solaris 2.6 con una sincronizzazione forzata, i file della release 2.6 possono risultare modificati. Poiché i file dipendono dalla release dell'ambiente operativo, il boot di Solaris 2.6 può non riuscire perché i file di Solaris 9 non sono sempre compatibili con quelli di Solaris 2.6.

Uso di Solaris Live Upgrade da un sistema remoto

Quando si visualizza l'interfaccia a caratteri in modo remoto, ad esempio attraverso una linea asincrona, può essere necessario impostare la variabile d'ambiente `TERM` su VT220. Inoltre, se si utilizza il Common Desktop Environment (CDE), occorre impostare la variabile `TERM` sul valore `dtterm` anziché `xterm`.

CAPITOLO 32

Uso di Solaris Live Upgrade per creare un ambiente di boot (procedure)

Questo capitolo spiega come installare Solaris Live Upgrade, usare i menu e creare un ambiente di boot. Il capitolo è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- "Le interfacce di Solaris Live Upgrade" a pagina 365
- "Uso dei menu di Solaris Live Upgrade" a pagina 366
- "Mappa delle attività: Installazione di Solaris Live Upgrade e creazione di un ambiente di boot" a pagina 367
- "Installazione di Solaris Live Upgrade" a pagina 367
- "Avvio e arresto di Solaris Live Upgrade (interfaccia a caratteri)" a pagina 368
- "Creazione di un nuovo ambiente di boot" a pagina 369

Le interfacce di Solaris Live Upgrade

Solaris Live Upgrade può essere usato con un'interfaccia utente a caratteri o dalla riga di comando. Le sezioni seguenti contengono le procedure da seguire per entrambi i metodi di esecuzione. L'interfaccia a caratteri non permette di accedere a tutte le funzioni di Solaris Live Upgrade. Le procedure riferite all'interfaccia a caratteri descritte in questo documento riguardano gli usi principali dei comandi di Solaris Live Upgrade. Per informazioni più complete sull'uso di questi comandi, vedere il Capitolo 36. Ulteriori informazioni sono disponibili nelle pagine man dei singoli comandi.

L'interfaccia utente a caratteri viene eseguita in lingua inglese nelle versioni locali multibyte e in quelle a 8 bit.

Uso dei menu di Solaris Live Upgrade

FIGURA 32–1 Menu principale di Solaris Live Upgrade

Per spostarsi nei menu dell'interfaccia utente a caratteri di Solaris Live Upgrade si utilizzano i tasti a freccia e i tasti funzione. I tasti a freccia permettono di spostarsi in alto e in basso prima di operare una selezione o di posizionare il cursore in un campo. Per eseguire le operazioni si utilizzano invece i tasti funzione. Al di sotto del menu sono visualizzati alcuni rettangoli neri che rappresentano i tasti funzione della tastiera. Il primo rettangolo rappresenta il tasto F1, il secondo il tasto F2, ecc. I rettangoli attivi contengono il nome della funzione corrispondente, ad esempio Salva. Il menu di configurazione presenta, al posto dei rettangoli, il numero del tasto funzione accompagnato dall'azione corrispondente.

- Il tasto F3 è sempre associato all'azione SALVA ed esegue l'operazione per quel menu.
- Il tasto F6 è sempre ANNULLA ed esce dal menu senza salvare le modifiche.
- Le azioni associate agli altri tasti funzione cambiano a seconda del menu.

Nel corso delle procedure qui descritte può essere richiesta la pressione di un tasto funzione. Se i tasti funzione della tastiera non operano correttamente con i menu di Solaris Live Upgrade, usare la combinazione Control-F seguita dal numero appropriato.

Mappa delle attività: Installazione di Solaris Live Upgrade e creazione di un ambiente di boot

TABELLA 32–1 Mappa delle attività: uso di Solaris Live Upgrade

Attività	Descrizione	Per istruzioni, vedere
Installazione dei package di Solaris Live Upgrade	Installare i package nell'ambiente operativo Solaris 2.6, Solaris 7 o Solaris 8	"Installazione di Solaris Live Upgrade" a pagina 367
Avvio di Solaris Live Upgrade	Avviare il menu principale di Solaris Live Upgrade	"Avvio e arresto di Solaris Live Upgrade (interfaccia a caratteri)" a pagina 368
Creazione di un ambiente di boot	Copiare e riconfigurare i file system in un ambiente di boot inattivo	"Creazione di un nuovo ambiente di boot" a pagina 369

Installazione di Solaris Live Upgrade

Se si sta eseguendo un aggiornamento dall'ambiente operativo Solaris 2.6, Solaris 7 o Solaris 8, occorre installare i package di Solaris Live Upgrade nell'ambiente operativo corrente.

▼ Installare Solaris Live Upgrade

1. **Inserire il DVD di Solaris 9 o il CD Solaris 9 Software 2 of 2.**
2. **Eseguire il programma di installazione per il supporto utilizzato.**
   - Se si utilizza il DVD di Solaris 9, spostarsi nella directory del programma di installazione e avviarlo.

     ```
     # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools/Installers
     # ./liveupgrade20
     ```

     Viene avviato il programma di installazione Solaris Web Start.
   - Se si utilizza il CD Solaris 9 Software 2 of 2, avviare il programma di installazione.

```
% ./installer
```

Viene avviato il programma di installazione Solaris Web Start.

3. **Dalla schermata di selezione del tipo di installazione, scegliere l'installazione personalizzata.**
4. **Nella schermata di selezione della versione locale, fare clic sulle lingue da installare.**
5. **Scegliere il software da installare.**
   - Per i DVD, nella schermata di selezione dei componenti, fare clic su Avanti per installare i package.
   - Per i CD, nella schermata di selezione dei prodotti, scegliere l'installazione predefinita per Solaris Live Upgrade e fare clic sulle altre opzioni per deselezionarle.
6. **Installare il software seguendo le indicazioni di Solaris Web Start.**

Avvio e arresto di Solaris Live Upgrade (interfaccia a caratteri)

Qui di seguito è descritta la procedura da seguire per avviare e arrestare il programma Solaris Live Upgrade.

▼ Aprire i menu di Solaris Live Upgrade

Nota – Se l'interfaccia a caratteri viene visualizzata da un sistema remoto, ad esempio attraverso una linea tip, è necessario impostare la variabile d'ambiente `TERM` su VT220. Inoltre, se si utilizza il Common Desktop Environment (CDE), occorre impostare la variabile `TERM` sul valore `dtterm` anziché `xterm`.

1. **Eseguire il login come superutente.**
2. **Digitare:**

   ```
   # /usr/sbin/lu
   ```

   Viene visualizzato il menu principale di Solaris Live Upgrade.

FIGURA 32–2 Menu principale di Solaris Live Upgrade

▼ Chiudere i menu di Solaris Live Upgrade

- **Dal menu principale, selezionare Exit.**

Creazione di un nuovo ambiente di boot

La creazione di un ambiente di boot consente di copiare i file system di importanza critica dall'ambiente di boot attivo a uno nuovo. Il menu Create, il sottomenu Configuration e il comando `lucreate` dell'interfaccia a caratteri permettono di riorganizzare il disco, di personalizzare i file system e di copiare i file system di importanza critica nel nuovo ambiente di boot.

Prima di copiare i file system nel nuovo ambiente di boot, è possibile personalizzarli in modo che le directory dei file system di importanza critica vengano unite alla directory di livello superiore o divise dalla directory di livello superiore. I file system definiti dall'utente (condivisibili) vengono automaticamente condivisi tra gli ambienti di boot. Se necessario, tuttavia, i file system condivisibili possono essere copiati. Lo

spazio di swap è un file system condivisibile che può essere diviso o combinato. Per una descrizione generale dei file system di importanza critica e dei file system condivisibili, vedere “Tipi di file system” a pagina 334.

▼ Creare un ambiente di boot (interfaccia a caratteri)

1. **Dal menu principale, selezionare Create.**

   Viene visualizzato il sottomenu "Create a Boot Environment".

2. **Inserire il nome dell’ambiente di boot attivo (se necessario) e del nuovo ambiente di boot e confermare. Il nome dell’ambiente di boot attivo è richiesto solo la prima volta che si crea un ambiente di boot.**

   Il nome dell’ambiente di boot non può superare la lunghezza di 30 caratteri, può contenere solo caratteri alfanumerici e non può contenere caratteri multibyte.

   ```
   Name of Current Boot Environment:    solaris8
   Name of New Boot Environment:   solaris9
   ```

3. **Per salvare le modifiche, premere F3.**

   Viene visualizzato il menu di configurazione.



FIGURA 32–3 Menu di configurazione di Solaris Live Upgrade

Il menu di configurazione è strutturato come segue:

- L’ambiente di boot originale si trova nella parte superiore dello schermo. L’ambiente di boot da creare compare invece nella parte inferiore.
- Il campo Device contiene le seguenti informazioni:

- Il nome di un disco, indicato nella forma `/dev/dsk/c`*`w`*`t`*`x`*`d`*`y`*`s`*`z`*.
- Il nome del metadevice di Solaris Volume Manager nella forma /dev/md/dsk/d*num*.
- Il nome di un volume di Veritas Volume Manager, nella forma /dev/vx/dsk/*nome_volume*.
- L'area per la selezione del file system di importanza critica rimane vuota finché non viene selezionato un file system. I file system di importanza critica, come `/usr`, `/var` o `/opt`, possono essere divisi o uniti al file system radice (`/`).
- I file system condivisibili, come `/export` o il file system di swap, vengono visualizzati nel campo Device. Questi file system presentano lo stesso punto di attivazione sia nell'ambiente di boot di origine che in quello di destinazione. Lo spazio di swap predefinito è condiviso, ma è possibile dividere e unire (aggiungere e rimuovere) le slice di swap desiderate.

  Per una descrizione generale dei file system di importanza critica e dei file system condivisibili, vedere "Tipi di file system" a pagina 334.

- Il campo FS_Type permette di cambiare il tipo di file system. Il tipo di file system può essere:
  - `vxfs`, indicante un file system Veritas
  - `swap`, indicante un file system di swap.
  - `ufs`, indicante un file system UFS

4. (Opzionale) È sempre possibile eseguire le seguenti operazioni:

- Stampare le informazioni visualizzate sullo schermo in un file ASCII, premendo F5.
- Scorrere l'elenco dei file system, premendo Control-X.

  È quindi possibile spostarsi tra i file system dell'ambiente di boot attivo e quelli dell'ambiente nuovo.
- Uscire dal menu di configurazione premendo F6.
  - Se ci si trova nel menu di configurazione, le modifiche non vengono salvate e i file system non vengono modificati.
  - Se ci si trova in uno dei sottomenu, viene ripresentato il menu di configurazione.

5. Selezionare una slice disponibile premendo F2.

Il menu Choices presenta le slice disponibili sul sistema per il campo su cui è posizionato il cursore. Il menu presenta un campo Slice e un campo FS_Type per il file system.

a. Usando i tasti freccia, posizionare il cursore in un campo per selezionare una slice o un tipo di file system.

- Posizionando il cursore nel campo Slice, vengono visualizzate tutte le slice libere. Per il file system radice (/), vengono presentate solo le slice libere che rispondono ai requisiti prestabiliti per questo file system. Vedere "Indicazioni per la scelta della slice per il file system radice (/)" a pagina 356.
- Posizionando il cursore nel campo FS_Type, vengono presentati tutti i tipi di file system disponibili.
- Le slice in grassetto possono essere selezionate per il file system corrente. La dimensione della slice viene calcolata sommando la dimensione del file system più un 30% di margine per l'aggiornamento.
- Le slice che non appaiono in grassetto sono troppo piccole per supportare il file system in oggetto. Per ripartizionare un disco, vedere il Punto 6.

b. Premere Return per selezionare una slice.

La slice viene inserita nel campo Slice, oppure il tipo di file system viene aggiornato nel campo FS_Type.

6. (Opzionale) Se le slice disponibili non soddisfano i requisiti minimi, per ripartizionare i dischi disponibili occorre premere F4.

Viene visualizzato il menu di configurazione delle slice di Solaris Live Upgrade.

Viene eseguito il comando `format`, che permette di creare nuove slice. Seguire le istruzioni visualizzate per creare una nuova slice. Per informazioni sul comando `format`, vedere la relativa pagina man.

All'interno del menu, usare i tasti freccia per spostarsi tra i campi Device e FS_Type. Il campo Size (Mbyte) viene compilato automaticamente in base ai dispositivi selezionati.

a. Per liberare un dispositivo, premere Control-D.

La slice viene resa disponibile e appare nel menu Choices.

b. Per tornare al menu di configurazione, premere F3.

7. (Opzionale) La divisione dei file system di importanza critica comporta l'utilizzo di punti di attivazione separati. Per dividere un file system, procedere come segue:

(per unire due file system, vedere il Punto 8).

a. Selezionare il file system da dividere.

È possibile dividere o escludere file system come `/usr`, `/var` o `/opt` dalle relative directory di livello superiore.

Nota – Quando si crea un file system per un ambiente di boot, le regole da seguire sono uguali a quelle usate per la creazione dei file system per l'ambiente operativo Solaris. Solaris Live Upgrade non previene la creazione di configurazioni non valide nei file system di importanza critica. Ad esempio, sarebbe possibile inserire un comando `lucreate` che crei file system separati per `/` e `/kernel`, creando così una divisione non valida per il file system radice (/).

b. Premere F8.

c. Inserire il nome del file system per il nuovo ambiente di boot, ad esempio:

```
Inserire la directory che sarà un file system separato sul nuovo BE: /opt
```

Una volta verificato il nuovo file system, sullo schermo compare una nuova riga.

d. Per tornare al menu di configurazione, premere F3.

Viene visualizzato il menu di configurazione.

8. (Opzionale) L'unione di due file system comporta l'utilizzo dello stesso punto di attivazione. Per unire un file system alla directory di livello superiore:

(Per dividere i file system, vedere il Punto 7.)

a. Selezionare il file system da unire.

È possibile unire file system come `/usr`, `/var` o `/opt` con le relative directory di livello superiore.

b. Premere F9.

Vengono visualizzati i file system che verranno combinati, ad esempio:

```
/opt sarà unita con /.
```

c. Premere Return.

d. Per tornare al menu di configurazione, premere F3.

Viene visualizzato il menu di configurazione.

9. (Opzionale) Decidere se aggiungere o rimuovere le slice di swap.

- Se si desidera dividere una slice di swap e collocare spazio di swap in una nuova slice, continuare con il Punto 10.
- Se si desidera rimuovere una slice di swap, continuare con il Punto 11.

10. (Opzionale) Per dividere una slice di swap, procedere come segue:

a. Nel campo Device, selezionare la slice di swap che si desidera dividere.

b. Premere F8.

c. Al prompt, digitare:

```
Inserire la directory che sarà un file system separato sul nuovo BE: swap
```

d. Premere F2 CHOICES.

Il menu Choices presenta le slice disponibili per lo swap.

e. Selezionare la slice da utilizzare per lo swap.

La slice viene inserita nel campo Device ed è disponibile come slice di swap.

11. (Opzionale) Per rimuovere una slice di swap, procedere come segue:

a. Nel campo Device, selezionare la slice di swap che si desidera rimuovere.

b. Premere F9.

c. Al prompt, digitare y.

```
La slice /dev/dsk/c0t4d0s0 non sarà una partizione di swap.
Confermare? [y, n]: y
```

La slice swap viene rimossa.

12. Decidere se creare l'ambiente di boot ora o rinviarne la creazione a un momento successivo:

- Premere F3 per creare subito il nuovo ambiente di boot.

  La configurazione viene salvata e la schermata di configurazione viene chiusa. I file system vengono copiati, l'ambiente viene reso utilizzabile per il boot e viene creato un ambiente di boot inattivo.

  La creazione di un ambiente di boot può richiedere più di un'ora, a seconda della configurazione del sistema. Viene quindi visualizzato il menu principale di Solaris Live Upgrade.

- Se si preferisce rinviare la creazione a un momento successivo, digitare **y**, quindi inserire un'ora di inizio e un indirizzo di email, come nell'esempio seguente.

```
Do you want to schedule the copy? y
Enter the time in 'at' format to schedule create: 8:15 PM
Enter the address to which the copy log should be mailed: utente@dominio.it
```

Il completamento della procedura verrà comunicato via posta elettronica.

Per informazioni sui formati disponibili per l'ora, vedere la pagina man di `at`(1).

È possibile pianificare una sola attività alla volta.

Terminata la procedura di creazione, l'ambiente di boot inattivo è pronto per essere aggiornato. Vedere il Capitolo 33.

▼ Creare un ambiente di boot per la prima volta (riga di comando)

Il comando `lucreate`, usato con l'opzione `-m`, specifica quali e quanti file system dovranno essere creati nel nuovo ambiente di boot. Occorre ripetere questa opzione per il numero esatto di file system che si desidera creare. Ad esempio, usando una sola volta l'opzione `-m` si specifica una sola posizione in cui collocare tutti i file system; in questo modo, tutti i file system dell'ambiente di boot originale vengono uniti nell'unico file system specificato dall'opzione `-m`. Se l'opzione `-m` viene specificata due volte, vengono creati due file system. Quando si utilizza l'opzione `-m` per creare i file system, occorre ricordare quanto segue:

- È necessario specificare una sola opzione `-m` per il file system radice (`/`) del nuovo ambiente di boot. Se si esegue `lucreate` senza l'opzione `-m`, viene visualizzato il menu di configurazione. Questo menu permette di personalizzare il nuovo ambiente di boot redirigendo i file su nuovi punti di attivazione.
- I file system di importanza critica presenti nell'ambiente di boot corrente che non vengono specificati con un'opzione `-m` vengono uniti nel file system creato al livello superiore.
- Nel nuovo ambiente di boot vengono creati solo i file system specificati con l'opzione `-m`. Se l'ambiente di boot corrente contiene più file system e si desidera avere lo stesso numero di file system in quello nuovo, è necessario specificare un'opzione `-m` per ogni file system da creare. Ad esempio, se si dispone dei file system radice (`/`), `/opt` e `/var`, occorrerà usare un'opzione `-m` per ogni file system del nuovo ambiente di boot.
- I punti di attivazione non possono essere duplicati. Ad esempio, non è possibile creare due file system radice (`/`).

1. **Eseguire il login come superutente.**
2. **Per creare il nuovo ambiente di boot, digitare:**

```
# lucreate [-A 'descrizione_BE'] -c nome_BE \
-m punto_attivazione:dispositivo[,metadevice]:opzioni_fs  \
[-m ...] -n nome_BE
```

`-A` *'descrizione_BE'*
(Opzionale) Permette di creare una descrizione dell'ambiente di boot associata al nome (nome_BE). La descrizione può avere qualunque lunghezza e contenere qualunque carattere.

`-c` *nome_BE*
Assegna il nome specificato all'ambiente di boot attivo. Questa opzione non è richiesta e viene usata solo per la creazione del primo ambiente di boot. Se alla prima esecuzione di `lucreate` non si utilizza l'opzione `-c`, il software crea automaticamente un nome.

Il nome viene scelto in base ai seguenti criteri:

- Se è possibile determinare il dispositivo di boot fisico, per denominare l'ambiente di boot corrente viene usato il nome base di quel dispositivo.

  Ad esempio, se il dispositivo di boot fisico è `/dev/dsk/c0t0d0s0`, l'ambiente di boot corrente viene denominato `c0t0d0s0`.
- Se non è possibile determinare il dispositivo di boot fisico, vengono combinati i nomi risultanti dal comando `uname` usato con le opzioni `-s` e `-r`.

  Ad esempio, se `uname -s` restituisce il nome dell'ambiente operativo di SunOS e `uname - r` restituisce la versione 5.9, l'ambiente di boot corrente viene denominato `SunOS5.9`.
- Se non è possibile determinare un nome con nessuno dei due metodi precedenti, viene usato il nome `current`.

Nota – Se si utilizza l'opzione `-c` dopo la creazione del primo ambiente di boot, l'opzione viene ignorata o viene visualizzato un messaggio di errore.

- Se il nome specificato è uguale a quello dell'ambiente di boot corrente, l'opzione viene ignorata.
- Se il nome specificato è diverso da quello dell'ambiente di boot corrente, viene visualizzato un messaggio di errore e la creazione non riesce. L'esempio seguente mostra un nome per l'ambiente di boot che produce un messaggio di errore.

```
# lucurr
c0t0d0s0
# lucreate -c c1t1d1s1 -n newbe -m /:c1t1d1s1:ufs
ERROR: current boot environment name is c0t0d0s0: cannot change name
using <-c c1t1d1s1>
```

`-m` *punto_attivazione:dispositivo[,metadevice]:opzioni_fs* [`-m` ...]
Specifica la configurazione dei file system del nuovo ambiente di boot in `vfstab`. I file system specificati come argomenti di `-m` possono trovarsi nello stesso disco o su più dischi. Questa opzione deve essere usata il numero di volte necessario per creare il numero di file system desiderato.

- Per *punto_attivazione* è possibile specificare qualunque punto di attivazione valido oppure un trattino (–), per indicare una partizione di swap.
- Nel campo *disp* è possibile specificare:
  - Il nome di un disco, nella forma `/dev/dsk/c`*w*`t`*x*`d`*y*`s`*z*.
  - Il nome di un volume di Solaris Volume Manager, nella forma /dev/md/dsk/d*num*
  - Il nome di un volume di Veritas Volume Manager, nella forma /dev/md/vxfs/dsk/d*num*

- La parola chiave `merged`, per indicare che il file system nel punto di attivazione specificato deve essere unito con la directory di livello superiore.

- Per *opzioni_fs* è possibile specificare:
  - `ufs`, indicante un file system UFS
  - `vxfs`, indicante un file system Veritas
  - `swap`, indicante un file system di swap. Il punto di attivazione per il file system di swap deve essere un trattino (–).
  - Per i file system costituiti da dispositivi logici (mirror), le operazioni da eseguire sono specificate da diverse parole chiave. Queste parole chiave possono essere usate per creare o eliminare un dispositivo logico o per modificarne la configurazione. Per una descrizione di queste parole chiave, vedere "Creare un ambiente di boot con volumi RAID-1 (mirror) (riga di comando)" a pagina 389.

`-n` *nome_BE*
Nome dell'ambiente di boot da creare. Il *nome_BE* deve essere unico nel sistema.

ESEMPIO 32–1 Creazione di un ambiente di boot (riga di comando)

In questo esempio, l'ambiente di boot attivo è denominato primo_disco. I punti di attivazione dei file system vengono designati con l'opzione `-m`. Vengono creati due file system, `/` e `/usr`. Il nome del nuovo ambiente di boot è secondo_disco. Al nome secondo_disco viene associata una `descrizione`. Nel nuovo ambiente di boot secondo_disco, il file system di swap viene automaticamente condiviso dall'ambiente di origine, primo_disco.

```
# lucreate -A 'descrizione' -c primo_disco
-m /:/dev/dsk/c0t4d0s0:ufs -m /usr:/dev/dsk/c0t4d0s3:ufs \
-n secondo_disco
```

Una volta creato il nuovo ambiente di boot, è possibile aggiornarlo e attivarlo (renderlo utilizzabile per il boot). Vedere il Capitolo 33.

▼ Creare un ambiente di boot e unire i file system (riga di comando)

Nota – Il comando `lucreate`, usato con l'opzione `-m`, specifica quali e quanti file system dovranno essere creati nel nuovo ambiente di boot. Occorre ripetere questa opzione per il numero esatto di file system che si desidera creare. Ad esempio, usando una sola volta l'opzione `-m` si specifica una sola posizione in cui collocare tutti i file system; tutti i file system dell'ambiente di boot originale vengono uniti in un unico file system. Se l'opzione `-m` viene specificata due volte, vengono creati due file system.

1. **Eseguire il login come superutente.**

2. **Digitare:**

```
# lucreate  [-A 'descrizione_BE'] \
-m punto_attivazione:dispositivo[,metadevice]:opzioni_fs \
[-m [...]] -m punto_di_attivazione:merged:opzioni_fs -n nome_BE
```

`-A` *descrizione_BE*
(Opzionale) Permette di creare una descrizione dell'ambiente di boot associata al nome (nome_BE). La descrizione può avere qualunque lunghezza e contenere qualunque carattere.

`-m` *punto_attivazione:dispositivo[,metadevice]:opzioni_fs* [`-m` ...]
Specifica la configurazione dei file system del nuovo ambiente di boot. I file system specificati come argomenti di `-m` possono trovarsi nello stesso disco o su più dischi. Questa opzione deve essere usata il numero di volte necessario per creare il numero di file system desiderato.

- Per *punto_attivazione* è possibile specificare qualunque punto di attivazione valido oppure un trattino (–), per indicare una partizione di swap.
- Nel campo *disp* è possibile specificare:
  - Il nome di un disco, nella forma `/dev/dsk/c`*wtxdy*`s`*z*.
  - Il nome del metadevice di Solaris Volume Manager nella forma /dev/md/dsk/d*num*
  - Il nome di un volume di Veritas Volume Manager, nella forma /dev/vx/dsk/*nome_volume*
  - La parola chiave `merged`, per indicare che il file system nel punto di attivazione specificato deve essere unito con la directory di livello superiore.
- Per *opzioni_fs* è possibile specificare:
  - `ufs`, indicante un file system UFS
  - `vxfs`, indicante un file system Veritas
  - `swap`, indicante un file system di swap. Il punto di attivazione per il file system di swap deve essere un trattino (–).
  - Per i file system costituiti da dispositivi logici (mirror), le operazioni da eseguire sono specificate da diverse parole chiave. Queste parole chiave possono essere usate per creare o eliminare un dispositivo logico o per modificarne la configurazione. Per una descrizione di queste parole chiave, vedere "Creare un ambiente di boot con volumi RAID-1 (mirror) (riga di comando)" a pagina 389.

`-n` *nome_BE*
Nome dell'ambiente di boot da creare. Il *nome_BE* deve essere unico nel sistema.

ESEMPIO 32–2 Creazione di un ambiente di boot e unione dei file system (riga di comando)

In questo esempio, i file system dell'ambiente di boot corrente sono il file system radice (/), /usr e /opt . Il file system /opt viene combinato con quello di livello superiore, /usr. Il nome del nuovo ambiente di boot è secondo_disco. Al nome secondo_disco viene associata una descrizione.

```
# lucreate -A 'descrizione' -c primo_disco \
-m /:/dev/dsk/c0t4d0s0:ufs -m /usr:/dev/dsk/c0t4d0s1:ufs \
-m /usr/opt:merged:ufs -n secondo_disco
```

Una volta creato il nuovo ambiente di boot, è possibile aggiornarlo e attivarlo (renderlo utilizzabile per il boot). Vedere il Capitolo 33.

▼ Creare un ambiente di boot e dividere i file system (riga di comando)

Nota – Le regole per la creazione dei file system per un ambiente di boot sono uguali a quelle per la creazione dei file system per l'ambiente operativo Solaris. Solaris Live Upgrade non previene la creazione di configurazioni non valide nei file system di importanza critica. Ad esempio, sarebbe possibile inserire un comando lucreate che crei file system separati per / e /kernel, creando così una divisione non ammessa per il file system radice (/).

Quando si divide una directory in più punti di attivazione, i collegamenti fisici non vengono mantenuti tra i file system. Ad esempio, se /usr/lavori1/file è collegato a /usr/lavori2/file, e /usr/lavori1 e /usr/lavori2 vengono divisi in file system separati, il collegamento tra i due file non viene mantenuto. Il comando lucreate genera un messaggio di avvertimento e al posto del precedente collegamento fisico viene creato un collegamento simbolico.

1. **Eseguire il login come superutente.**
2. **Digitare:**

```
# lucreate [-A 'descrizione_BE'] \
-m punto_attivazione:dispositivo[,metadevice]:opzioni_fs \
[-m punto_attivazione:dispositivo[,metadevice]:opzioni_fs] -n nuovo_BE
```

-A *'descrizione_BE'*
(Opzionale) Permette di creare una descrizione dell'ambiente di boot associata al nome (nome_BE). La descrizione può avere qualunque lunghezza e contenere qualunque carattere.

`-m` *punto_attivazione:dispositivo[,metadevice]:opzioni_fs* [`-m` ...]
Specifica la configurazione dei file system del nuovo ambiente di boot. I file system specificati come argomenti di `-m` possono trovarsi nello stesso disco o su più dischi. Questa opzione deve essere usata il numero di volte necessario per creare il numero di file system desiderato.

- Per *punto_attivazione* è possibile specificare qualunque punto di attivazione valido oppure un trattino (–), per indicare una partizione di swap.
- Nel campo *disp* è possibile specificare:
  - Il nome di un disco, nella forma `/dev/dsk/c`*wtxdys z*.
  - Il nome del metadevice di Solaris Volume Manager nella forma /dev/md/dsk/d*num*
  - Il nome di un volume di Veritas Volume Manager, nella forma /dev/vx/dsk/*nome_volume*
  - La parola chiave `merged`, per indicare che il file system nel punto di attivazione specificato deve essere unito con la directory di livello superiore.
- Per *opzioni_fs* è possibile specificare:
  - `ufs`, indicante un file system UFS
  - `vxfs`, indicante un file system Veritas
  - `swap`, indicante un file system di swap. Il punto di attivazione per il file system di swap deve essere un trattino (–).
  - Per i file system costituiti da dispositivi logici (mirror), le operazioni da eseguire sono specificate da diverse parole chiave. Queste parole chiave possono essere usate per creare o eliminare un dispositivo logico o per modificarne la configurazione. Per una descrizione di queste parole chiave, vedere “Creare un ambiente di boot con volumi RAID-1 (mirror) (riga di comando)” a pagina 389.

`-n` *nome_BE*
Nome dell’ambiente di boot da creare. Il *nome_BE* deve essere unico nel sistema.

ESEMPIO 32–3 Creazione di un ambiente di boot e divisione dei file system (riga di comando)

In questo esempio, il comando precedente divide il file system radice (/) su più slice nel nuovo ambiente di boot. Si supponga che nell’ambiente di boot di origine i file system `/usr`, `/var` e `/opt` si trovino tutti nel file system radice (/): `/dev/dsk/c0t0d0s0 /`.

Nel nuovo ambiente di boot, si desidera separare `/usr, /var` e `/opt` e attivarli in slice indipendenti, come segue:

```
/dev/dsk/c0t1d0s0 /

/dev/dsk/c0t1d0s1 /var

/dev/dsk/c0t1d0s7 /usr
```

ESEMPIO 32–3 Creazione di un ambiente di boot e divisione dei file system (riga di comando) *(Continua)*

```
/dev/dsk/c0t1d0s5 /opt
```

Al nome secondo_disco dell'ambiente di boot viene associata una `descrizione`.

```
# lucreate -A 'descrizione' -c primo_disco \
-m /:/dev/dsk/c0t1d0s0:ufs -m /usr:/dev/dsk/c0t1d0s7:ufs  \
-m /var:/dev/dsk/c0t1d0s1:ufs -m /opt:/dev/dsk/c0t1d0s5:ufs \
-n secondo_disco
```

Una volta creato il nuovo ambiente di boot, è possibile aggiornarlo e attivarlo (renderlo utilizzabile per il boot). Vedere il Capitolo 33.

▼ Creare un ambiente di boot e riconfigurare lo spazio di swap (riga di comando)

Le slice di swap vengono automaticamente condivise tra gli ambienti di boot. Se lo spazio di swap *non* viene specificato con l'opzione `-m`, l'ambiente di boot corrente e quello inattivo condividono le stesse slice di swap. Se si desidera riconfigurare lo spazio di swap del nuovo ambiente di boot, usare l'opzione `-m` per aggiungere o rimuovere le slice di swap desiderate nel nuovo ambiente.

Nota – La slice di swap non può essere usata da un ambiente di boot diverso da quello corrente o, se si utilizza l'opzione `-s`, dall'ambiente di boot di origine. La creazione dell'ambiente di boot non riesce se la slice di swap viene usata da altri ambienti di boot, indipendentemente dal fatto che tale slice contenga un file system di swap, UFS o di altro tipo.

È possibile creare un ambiente di boot con le slice di swap esistenti e quindi modificare il file `vfstab` dopo la creazione.

---

1. **Eseguire il login come superutente.**
2. **Digitare:**

   ```
   # lucreate  [-A 'descrizione_BE'] \
   -m punto_attivazione:dispositivo[,metadevice]:opzioni_fs \
   -m -:dispositivo:swap -n nome_BE
   ```

   `-A` *'descrizione_BE'*
   (Opzionale) Permette di creare una descrizione dell'ambiente di boot associata al nome (nome_BE). La descrizione può avere qualunque lunghezza e contenere qualunque carattere.

`-m` *punto_attivazione:dispositivo[,metadevice]:opzioni_fs* [`-m` ...]
Specifica la configurazione dei file system del nuovo ambiente di boot. I file system specificati come argomenti di `-m` possono trovarsi nello stesso disco o su più dischi. Questa opzione deve essere usata il numero di volte necessario per creare il numero di file system desiderato.

- Per *punto_attivazione* è possibile specificare qualunque punto di attivazione valido oppure un trattino (–), per indicare una partizione di swap.
- Nel campo *disp* è possibile specificare:
  - Il nome di un disco, nella forma `/dev/dsk/c`*w*`t`*x*`d`*y*`s`*z*.
  - Il nome del metadevice di Solaris Volume Manager nella forma /dev/md/dsk/d*num*
  - Il nome di un volume di Veritas Volume Manager, nella forma /dev/vx/dsk/*nome_volume*
  - La parola chiave `merged`, per indicare che il file system nel punto di attivazione specificato deve essere unito con la directory di livello superiore.
- Per *opzioni_fs* è possibile specificare:
  - `ufs`, indicante un file system UFS
  - `vxfs`, indicante un file system Veritas
  - `swap`, indicante un file system di swap. Il punto di attivazione per il file system di swap deve essere un trattino (–).
  - Per i file system costituiti da dispositivi logici (mirror), le operazioni da eseguire sono specificate da diverse parole chiave. Queste parole chiave possono essere usate per creare o eliminare un dispositivo logico o per modificarne la configurazione. Per una descrizione di queste parole chiave, vedere "Creare un ambiente di boot con volumi RAID-1 (mirror) (riga di comando)" a pagina 389.

`-n` *nome_BE*
Nome dell'ambiente di boot da creare. Il *nome_BE* deve essere unico.

Il nuovo ambiente di boot viene creato con lo spazio di swap in una slice o su un dispositivo differente.

ESEMPIO 32–4 Creazione di un ambiente di boot e riconfigurazione dello spazio di swap (riga di comando)

In questo esempio, l'ambiente di boot corrente contiene il file system radice (/) su `/dev/dsk/c0t0d0s0` e il file system di swap su `/dev/dsk/c0t0d0s1`. Il nuovo ambiente di boot copia il file system radice (/) su `/dev/dsk/c0t4d0s0` e utilizza sia `/dev/dsk/c0t0d0s1` che `/dev/dsk/c0t4d0s1` come slice di swap. Al nome secondo_disco dell'ambiente di boot viene associata una `descrizione`.

```
# lucreate -A 'descrizione' -c primo_disco \
-m /:/dev/dsk/c0t4d0s0:ufs -m -:/dev/dsk/c0t0d0s1:swap \
-m -:/dev/dsk/c0t4d0s1:swap -n secondo_disco
```

ESEMPIO 32–4 Creazione di un ambiente di boot e riconfigurazione dello spazio di swap (riga di comando) *(Continua)*

Le due assegnazioni dello spazio di swap diventano effettive solo dopo l'esecuzione del boot da `secondo_disco`. Se si deve utilizzare un lungo elenco di slice di swap, usare l'opzione `-M`. Vedere "Creare un ambiente di boot e riconfigurare lo spazio di swap usando un elenco (riga di comando)" a pagina 383.

Una volta creato il nuovo ambiente di boot, è possibile aggiornarlo e attivarlo (renderlo utilizzabile per il boot). Vedere il Capitolo 33.

▼ Creare un ambiente di boot e riconfigurare lo spazio di swap usando un elenco (riga di comando)

Se le slice di swap sono numerose, può essere utile creare un elenco di swap. Il comando `lucreate` utilizzerà questo elenco per creare le slice di swap nel nuovo ambiente di boot.

Nota – La slice di swap non può essere usata da un ambiente di boot diverso da quello corrente o, se si utilizza l'opzione `-s`, dall'ambiente di boot di origine. La creazione dell'ambiente di boot non riesce se la slice di swap viene usata da altri ambienti di boot, indipendentemente dal fatto che tale slice contenga un file system di swap, UFS o di altro tipo.

---

1. **Creare un elenco delle slice di swap da utilizzare nel nuovo ambiente di boot. La posizione e il nome del file con l'elenco possono essere definiti dall'utente. In questo esempio, il file `/etc/lu/sliceswap` contiene un elenco di dispositivi e slice:**

```
-:/dev/dsk/c0t3d0s2:swap
-:/dev/dsk/c0t3d0s2:swap
-:/dev/dsk/c0t4d0s2:swap
-:/dev/dsk/c0t5d0s2:swap
-:/dev/dsk/c1t3d0s2:swap
-:/dev/dsk/c1t4d0s2:swap
-:/dev/dsk/c1t5d0s2:swap
```

2. **Digitare:**

```
# lucreate  [-A 'descrizione_BE'] \
-m punto_attivazione:dispositivo[,metadevice]:opzioni_fs \
 -M elenco_slice  -n nome_BE
```

`-A` *'descrizione_BE'*
(Opzionale) Permette di creare una descrizione dell'ambiente di boot associata al nome (nome_BE). La descrizione può avere qualunque lunghezza e contenere qualunque carattere.

`-m` *punto_attivazione:dispositivo[,metadevice]:opzioni_fs* [`-m` ...]
Specifica la configurazione dei file system del nuovo ambiente di boot. I file system specificati come argomenti di `-m` possono trovarsi nello stesso disco o su più dischi. Questa opzione deve essere usata il numero di volte necessario per creare il numero di file system desiderato.

- Per *punto_attivazione* è possibile specificare qualunque punto di attivazione valido oppure un trattino (–), per indicare una partizione di swap.
- Nel campo *disp* è possibile specificare:
  - Il nome di un disco, nella forma `/dev/dsk/c`*wtxdys z*.
  - Il nome del metadevice di Solaris Volume Manager nella forma /dev/md/dsk/d*num*
  - Il nome di un volume di Veritas Volume Manager, nella forma /dev/vx/dsk/*nome_volume*
  - La parola chiave `merged`, per indicare che il file system nel punto di attivazione specificato deve essere unito con la directory di livello superiore.
- Per *opzioni_fs* è possibile specificare:
  - `ufs`, indicante un file system UFS
  - `vxfs`, indicante un file system Veritas
  - `swap`, indicante un file system di swap. Il punto di attivazione per il file system di swap deve essere un trattino (–).
  - Per i file system costituiti da dispositivi logici (mirror), le operazioni da eseguire sono specificate da diverse parole chiave. Queste parole chiave possono essere usate per creare o eliminare un dispositivo logico o per modificarne la configurazione. Per una descrizione di queste parole chiave, vedere "Creare un ambiente di boot con volumi RAID-1 (mirror) (riga di comando)" a pagina 389.

`-M` *elenco_slice*
Elenco delle opzioni `-m`, riunite nel file *elenco_slice*. Specificare questi argomenti nel formato specificato per `-m`. Le righe di commento, precedute dal simbolo del cancelletto (#), vengono ignorate. L'opzione `-M` è utile quando l'ambiente di boot contiene numerosi file system. Si noti che è possibile combinare le opzioni `-m` e `-M`. Ad esempio, è possibile memorizzare le slice di swap in *elenco_slice* e specificare la slice radice (/) e la slice `/usr` con l'opzione `-m`.

Le opzioni `-m` e `-M` supportano l'assegnazione di più slice a uno stesso punto di attivazione. Nell'elaborazione di queste slice, `lucreate` ignora le slice non disponibili e seleziona la prima slice disponibile.

`-n` *nome_BE*
Nome dell'ambiente di boot da creare. Il *nome_BE* deve essere unico.

ESEMPIO 32–5 Creazione di un ambiente di boot e riconfigurazione dello spazio di swap usando un elenco (riga di comando)

In questo esempio, lo spazio di swap del nuovo ambiente di boot è rappresentato dall'elenco di slice specificato nel file `/etc/lu/sliceswap`. Al nome secondo_disco viene associata una `descrizione`.

```
# lucreate -A 'descrizione' -c primo_disco \
-m /:/dev/dsk/c02t4d0s0:ufs -m /usr:/dev/dsk/c02t4d0s1:ufs \
-M /etc/lu/sliceswap -n secondo_disco
```

Una volta creato il nuovo ambiente di boot, è possibile aggiornarlo e attivarlo (renderlo utilizzabile per il boot). Vedere il Capitolo 33.

▼ Creare un ambiente di boot e copiare un file system condivisibile (riga di comando)

Per copiare un file system condivisibile nel nuovo ambiente di boot, specificare il punto di attivazione da copiare con l'opzione `-m`. Diversamente, i file system condivisibili vengono automaticamente condivisi e mantengono lo stesso punto di attivazione nel file `vfstab`. Qualunque modifica apportata a un file system condivisibile viene applicata ad entrambi gli ambienti di boot.

1. **Eseguire il login come superutente.**
2. **Creare l'ambiente di boot.**

```
# lucreate [-A 'descrizione_BE'] \
-m punto_attivazione:dispositivo[,metadevice]:opzioni_fs \
[-m ]punto_attivazione:dispositivo[,metadevice]:opzioni_fs -n nome_BE
```

`-A` *'descrizione_BE'*
(Opzionale) Permette di creare una descrizione dell'ambiente di boot associata al nome (nome_BE). La descrizione può avere qualunque lunghezza e contenere qualunque carattere.

`-m` *punto_attivazione:dispositivo[,metadevice]:opzioni_fs* [`-m` ...]
Specifica la configurazione dei file system del nuovo ambiente di boot. I file system specificati come argomenti di `-m` possono trovarsi nello stesso disco o su più dischi. Questa opzione deve essere usata il numero di volte necessario per creare il numero di file system desiderato.

- Per *punto_attivazione* è possibile specificare qualunque punto di attivazione valido oppure un trattino (–), per indicare una partizione di swap.
- Nel campo *disp* è possibile specificare:
  - Il nome di un disco, nella forma `/dev/dsk/c`*wtxdys z*.
  - Il nome del metadevice di Solaris Volume Manager nella forma /dev/md/dsk/d*num*

- Il nome di un volume di Veritas Volume Manager, nella forma /dev/vx/dsk/*nome_volume*
- La parola chiave `merged`, per indicare che il file system nel punto di attivazione specificato deve essere unito con la directory di livello superiore.

- Per *opzioni_fs* è possibile specificare:
  - `ufs`, indicante un file system UFS
  - `vxfs`, indicante un file system Veritas
  - `swap`, indicante un file system di swap. Il punto di attivazione per il file system di swap deve essere un trattino (–).
  - Per i file system costituiti da dispositivi logici (mirror), le operazioni da eseguire sono specificate da diverse parole chiave. Queste parole chiave possono essere usate per creare o eliminare un dispositivo logico o per modificarne la configurazione. Per una descrizione di queste parole chiave, vedere "Creare un ambiente di boot con volumi RAID-1 (mirror) (riga di comando)" a pagina 389.

`-n` *nome_BE*
Nome dell'ambiente di boot da creare. Il *nome_BE* deve essere unico.

ESEMPIO 32–6 Creazione di un ambiente di boot e copia di un file system condivisibile (riga di comando)

In questo esempio, l'ambiente di boot corrente contiene i file system radice (/) e `/home`. Nel nuovo ambiente di boot, il file system radice (/) viene diviso in due file system, / e `/usr`. Il file system `/home` viene copiato nel nuovo ambiente di boot. Al nome secondo_disco dell'ambiente di boot viene associata una `descrizione`.

```
# lucreate -A 'descrizione' -c primo_disco \
-m /:/dev/dsk/c0t4d0s0:ufs -m /usr:/dev/dsk/c0t4d0s3:ufs \
-m /home:/dev/dsk/c0t4d0s4:ufs -n secondo_disco
```

Una volta creato il nuovo ambiente di boot, è possibile aggiornarlo e attivarlo (renderlo utilizzabile per il boot). Vedere il Capitolo 33.

▼ Creare un ambiente di boot da un'origine differente (riga di comando)

Il comando `lucreate` crea un ambiente di boot basato sui file system dell'ambiente di boot attivo. Se si desidera creare un ambiente di boot basato su un ambiente di boot diverso da quello attivo, usare `lucreate` con l'opzione `-s`.

Nota – Se, dopo avere attivato il nuovo ambiente di boot, si desidera tornare indietro, si può tornare solo all'ultimo ambiente di boot attivo, non all'ambiente di origine su cui è stato basato quello nuovo.

1. **Eseguire il login come superutente.**

2. **Creare l'ambiente di boot.**

   # **lucreate [-A '***descrizione_BE***'] -s** *nome_BE_di_origine*
   -m *punto_attivazione:dispositivo[,metadevice]:opzioni_fs* **-n** *nome_BE*

   -A '*descrizione_BE*'
   (Opzionale) Permette di creare una descrizione dell'ambiente di boot associata al nome (nome_BE). La descrizione può avere qualunque lunghezza e contenere qualunque carattere.

   -s *nome_BE_di_origine*
   Specifica l'ambiente di boot di origine su cui è basato quello nuovo. Non corrisponde all'ambiente di boot attivo.

   -m *punto_attivazione:dispositivo[,metadevice]:opzioni_fs* [-m ...]
   Specifica la configurazione dei file system del nuovo ambiente di boot. I file system specificati come argomenti di -m possono trovarsi nello stesso disco o su più dischi. Questa opzione deve essere usata il numero di volte necessario per creare il numero di file system desiderato.

   - Per *punto_attivazione* è possibile specificare qualunque punto di attivazione valido oppure un trattino (-), per indicare una partizione di swap.
   - Nel campo *disp* è possibile specificare:
     - Il nome di un disco, nella forma /dev/dsk/c *w*t*x*d*y*s *z*.
     - Il nome del metadevice di Solaris Volume Manager nella forma /dev/md/dsk/d*num*
     - Il nome di un volume di Veritas Volume Manager, nella forma /dev/vx/dsk/*nome_volume*
     - La parola chiave merged, per indicare che il file system nel punto di attivazione specificato deve essere unito con la directory di livello superiore.
   - Per *opzioni_fs* è possibile specificare:
     - ufs, indicante un file system UFS
     - vxfs, indicante un file system Veritas
     - swap, indicante un file system di swap. Il punto di attivazione per il file system di swap deve essere un trattino (-).
     - Per i file system costituiti da dispositivi logici (mirror), le operazioni da eseguire sono specificate da diverse parole chiave. Queste parole chiave possono essere usate per creare o eliminare un dispositivo logico o per modificarne la configurazione. Per una descrizione di queste parole

chiave, vedere “Creare un ambiente di boot con volumi RAID-1 (mirror) (riga di comando)” a pagina 389.

`-n` *nome_BE*
Nome dell’ambiente di boot da creare. Il *nome_BE* deve essere unico nel sistema.

ESEMPIO 32–7 Creazione di un ambiente di boot da un’origine differente (riga di comando)

In questo esempio, viene creato un ambiente di boot basato sul file system radice (/) dell’ambiente di boot di origine terzo_disco. Terzo_disco non è l’ambiente di boot attivo. Al nuovo ambiente di boot di nome secondo_disco viene associata una `descrizione`.

```
# lucreate -A 'descrizione' -s terzo_disco \
-m /:/dev/dsk/c0t4d0s0:ufs  -n secondo_disco
```

Una volta creato il nuovo ambiente di boot, è possibile aggiornarlo e attivarlo (renderlo utilizzabile per il boot). Vedere il Capitolo 33.

▼ Creare un ambiente di boot vuoto per un archivio Flash (riga di comando)

Con la maggior parte delle opzioni, `lucreate` crea un ambiente di boot basato sui file system dell’ambiente di boot attivo. Se si utilizza `lucreate` con l’opzione `-s -`, il comando crea velocemente un ambiente di boot vuoto. Questo nuovo ambiente di boot può quindi essere installato con un archivio Solaris Flash. Per il nuovo ambiente di boot vengono salvate solo le informazioni di configurazione. L’ambiente di boot non viene effettivamente creato finché non viene popolato con un archivio.

1. **Eseguire il login come superutente.**
2. **Creare l’ambiente di boot vuoto.**

```
# lucreate -A 'nome_BE' -s - \
-m punto_attivazione:dispositivo[,metadevice]:opzioni_fs -n nome_BE
```

`-A` *'descrizione_BE'*
(Opzionale) Permette di creare una descrizione dell’ambiente di boot associata al nome (nome_BE). La descrizione può avere qualunque lunghezza e contenere qualunque carattere.

`-s -`
Specifica la creazione di un ambiente di boot vuoto.

`-m` *punto_attivazione:dispositivo[,metadevice]:opzioni_fs* [`-m` ...]
Specifica la configurazione dei file system del nuovo ambiente di boot. I file system specificati come argomenti di `-m` possono trovarsi nello stesso disco o su più dischi. Questa opzione deve essere usata il numero di volte necessario per creare il numero di file system desiderato.

- Per *punto_attivazione* è possibile specificare qualunque punto di attivazione valido oppure un trattino (-), per indicare una partizione di swap.
- Nel campo *disp* è possibile specificare:
  - Il nome di un disco, nella forma `/dev/dsk/c`*wtx*`d`*y*`s`*z*.
  - Il nome del metadevice di Solaris Volume Manager nella forma `/dev/md/dsk/d`*num*
  - Il nome di un volume di Veritas Volume Manager, nella forma `/dev/vx/dsk/`*nome_volume*
  - La parola chiave `merged`, per indicare che il file system nel punto di attivazione specificato deve essere unito con la directory di livello superiore.
- Per *opzioni_fs* è possibile specificare:
  - `ufs`, indicante un file system UFS
  - `vxfs`, indicante un file system Veritas
  - `swap`, indicante un file system di swap. Il punto di attivazione per il file system di swap deve essere un trattino (-).
  - Per i file system costituiti da dispositivi logici (mirror), le operazioni da eseguire sono specificate da diverse parole chiave. Queste parole chiave possono essere usate per creare o eliminare un dispositivo logico o per modificarne la configurazione. Per una descrizione di queste parole chiave, vedere "Creare un ambiente di boot con volumi RAID-1 (mirror) (riga di comando)" a pagina 389.

`-n` *nome_BE*
Nome dell'ambiente di boot da creare. Il *nome_BE* deve essere unico nel sistema.

ESEMPIO 32–8 Creazione di un ambiente di boot per un archivio Flash (riga di comando)

In questo esempio, viene creato un ambiente di boot senza file system. Al nuovo ambiente di boot denominato secondo_disco viene associata una `descrizione`.

```
# lucreate -A 'descrizione' -s - \
-m /:/dev/dsk/c0t4d0s0:ufs  -n secondo_disco
```

Una volta creato l'ambiente di boot vuoto, è possibile installare e attivare (rendere avviabile) un archivio Flash. Vedere il Capitolo 33.

▼ Creare un ambiente di boot con volumi RAID-1 (mirror) (riga di comando)

Quando si crea un ambiente di boot, Solaris Live Upgrade utilizza la tecnologia di Solaris Volume Manager per creare i volumi RAID-1. Quando si crea un ambiente di boot, è possibile usare Solaris Live Upgrade per gestire le seguenti operazioni.

- Rimuovere una concatenazione di una singola slice (submirror) da un volume RAID-1 (mirror). Se necessario, il contenuto della concatenazione può essere salvato per essere usato come contenuto del nuovo ambiente di boot. Poiché il

contenuto non viene copiato, il nuovo ambiente di boot può essere creato velocemente. Dopo essere stati scollegati dal mirror, i submirror non fanno più parte del mirror originale. Le operazioni di lettura e scrittura sul submirror non vengono più eseguite attraverso il mirror.

- Crea un ambiente di boot contenente un mirror.
- Collega una concatenazione di una singola slice al nuovo mirror creato.

Per usare le funzioni di mirroring di Solaris Live Upgrade, è necessario creare un database di stato e una sua replica. Un database di stato memorizza informazioni riguardo allo stato della configurazione di Solaris Volume Manager.

- Per informazioni sulla creazione del database di stato, vedere la sezione "State Database (Overview)" in *Solaris Volume Manager Administration Guide*.
- Per una descrizione di Solaris Volume Manager e delle funzioni di Solaris Live Upgrade, vedere "Creazione di un ambiente di boot con file system in mirroring" a pagina 338.
- Per informazioni dettagliate sulle configurazioni complesse di Solaris Volume Manager che non possono essere gestite con Solaris Live Upgrade, vedere la sezione "Storage Management Concepts" in *Solaris Volume Manager Administration Guide*.

1. **Eseguire il login come superutente.**

2. **Per creare il nuovo ambiente di boot, digitare:**

```
# lucreate [-A 'descrizione_BE']  \
-m punto_attivazione:dispositivo[,metadevice]:opzioni_fs [-m...] \
-n nome_BE
```

`-A` *'descrizione_BE'*
(Opzionale) Permette di creare una descrizione dell'ambiente di boot associata al nome *nome_BE*. La descrizione può avere qualunque lunghezza e contenere qualunque carattere.

`-m` *punto_attivazione:dispositivo[,metadevice]:opzioni_fs* [`-m` ...]
Specifica la configurazione dei file system del nuovo ambiente di boot in `vfstab`. I file system specificati come argomenti di `-m` possono trovarsi nello stesso disco o su più dischi. Questa opzione deve essere usata il numero di volte necessario per creare il numero di file system desiderato.

- Per *punto_attivazione* è possibile specificare qualunque punto di attivazione valido oppure un trattino (–), per indicare una partizione di swap.
- Nel campo *disp* è possibile specificare:
  - Il nome di un disco, nella forma `/dev/dsk/c`*w*`t`*x*`d`*y*`s`*z*.
  - Il nome di un volume di Solaris Volume Manager, nella forma /dev/md/dsk/d*num*
  - Il nome di un volume di Veritas Volume Manager, nella forma /dev/md/vxfs/dsk/d*num*

- La parola chiave `merged`, per indicare che il file system nel punto di attivazione specificato deve essere unito con la directory di livello superiore.

- Per *opzioni_fs* è possibile specificare uno dei seguenti tipi di file system e parole chiave:
  - `ufs`, indicante un file system UFS
  - `vxfs`, indicante un file system Veritas
  - `swap`, indicante un file system di swap. Il punto di attivazione per il file system di swap deve essere un trattino (–).
  - Per i file system costituiti da dispositivi logici (mirror), le operazioni da eseguire sono specificate da diverse parole chiave. Queste parole chiave possono essere usate per creare o eliminare un dispositivo logico o per modificarne la configurazione.
    - L'opzione `mirror` crea un volume RAID–1 o un mirror sul dispositivo specificato. Nelle successive opzioni `-m`, è necessario specificare `attach` per collegare almeno una concatenazione al nuovo mirror. Il dispositivo specificato deve avere un nome valido. Ad esempio, come nome del mirror si può utilizzare il nome di un dispositivo logico nella forma `/dev/md/dsk/d10` oppure la forma abbreviata `d10`. Per maggiori informazioni sulla denominazione dei dispositivi, vedere la sezione "Overview of Solaris Volume Manager Components" in *Solaris Volume Manager Administration Guide*.
    - La parola chiave `detach` rimuove una concatenazione da un volume associato al punto di attivazione specificato. Non è necessario specificare il nome del volume.
    - La parola chiave `attach` collega una concatenazione al mirror associato a un punto di attivazione specificato. La slice del disco fisico specificata viene configurata come una singola concatenazione per poter essere collegata al mirror. Per specificare una concatenazione da collegare a un disco, è necessario aggiungere una virgola e il nome della concatenazione al nome del dispositivo. In mancanza della virgola e del nome della concatenazione, `lucreate` seleziona un volume libero per la concatenazione.

      Il comando `lucreate` permette di creare solo concatenazioni contenenti una sola slice fisica. Questo comando permette di collegare fino a tre concatenazioni a un mirror.
    - La parola chiave `preserve` salva il file system esistente e il suo contenuto. Questa parola chiave permette di ignorare il processo di copia del contenuto dell'ambiente di boot di origine. Il salvataggio del contenuto permette di creare velocemente il nuovo ambiente di boot. Per un determinato punto di attivazione, è possibile usare `preserve` con un solo dispositivo fisico. Se si utilizza la parola chiave `preserve`, `lucreate` controlla che il contenuto del dispositivo sia adatto per il file system specificato. Questo controllo è limitato e non

può garantire la completa idoneità del contenuto.

La parola chiave `preserve` può essere usata sia con una slice fisica che con un volume di Solaris Volume Manager.

- Se si utilizza la parola chiave `preserve` quando il file system UFS si trova in una slice fisica, il contenuto del file system UFS viene salvato nella slice. Nell'esempio seguente relativo all'uso dell'opzione `-m`, la parola chiave `preserve` salva il contenuto del dispositivo fisico `c0t0d0s0` come file system per il punto di attivazione del file system radice (`/`).

  ```
  -m /:c0t0d0s0:preserve,ufs
  ```

- Se si utilizza la parola chiave `preserve` quando il file system UFS si trova in un volume, il contenuto del file system UFS viene salvato nel volume.

  Nell'esempio seguente relativo all'uso dell'opzione `-m`, la parola chiave `preserve` salva il contenuto del volume RAID-1 (mirror) `d10` come file system per il punto di attivazione del file system radice (`/`).

  ```
  -m /:d10:preserve,ufs
  ```

  Nell'esempio seguente relativo all'uso dell'opzione `-m`, il volume RAID-1 (mirror) `d10` viene configurato come file system per il punto di attivazione del file system radice (`/`). La concatenazione a slice singola `d20` viene scollegata dal mirror corrente. La concatenazione `d20` viene collegata al mirror `d10`. Il file system radice (`/`) viene preservato nel submirror `d20`.

  ```
  -m /:d10:mirror,ufs -m /:d20:detach,attach,preserve
  ```

`-n` *nome_BE*
Nome dell'ambiente di boot da creare. Il *nome_BE* deve essere unico nel sistema.

Una volta creato il nuovo ambiente di boot, è possibile aggiornarlo e attivarlo (renderlo utilizzabile per il boot). Vedere il Capitolo 33.

ESEMPIO 32–9 Creazione di un ambiente di boot con un mirror e designazione dei dispositivi (riga di comando)

In questo esempio, i punti di attivazione per i file system vengono specificati usando l'opzione `-m`.

- Al nome `altro_disco` viene associata una `descrizione`.
- `lucreate` configura un file system UFS per il punto di attivazione del file system radice (`/`). Viene creato il mirror `d10`. Questo mirror contiene il file system radice (`/`) dell'ambiente di boot corrente, che viene copiato sul mirror `d10`. Tutti i dati contenuti nel mirror `d10` vengono sovrascritti.
- Le due slice `c0t0d0s0` e `c0t1d0s0` fungono da submirror `d1` e `d2`. Questi due submirror vengono aggiunti al mirror `d10`.

ESEMPIO 32–9 Creazione di un ambiente di boot con un mirror e designazione dei dispositivi (riga di comando) *(Continua)*

- Il nuovo ambiente di boot viene denominato `altro_disco`.

```
# lucreate -A 'descrizione' \
-m /:/dev/md/dsk/d10:ufs,mirror \
-m /:/dev/dsk/c0t0d0s0,d1:attach \
-m /:/dev/dsk/c0t1c0s0,d2:attach -n altro_disco
```

Una volta creato il nuovo ambiente di boot, è possibile aggiornarlo e attivarlo (renderlo utilizzabile per il boot). Vedere il Capitolo 33.

ESEMPIO 32–10 Creazione di un ambiente di boot con un mirror senza designazione di un submirror (riga di comando)

In questo esempio, i punti di attivazione per i file system vengono specificati con l'opzione `-m`.

- Al nome `altro_disco` viene associata una `descrizione`.
- `lucreate` configura un file system UFS per il punto di attivazione del file system radice (`/`). Viene creato il mirror `d10`. Questo mirror contiene il file system radice (`/`) dell'ambiente di boot corrente, che viene copiato sul mirror `d10`. Tutti i dati contenuti nel mirror `d10` vengono sovrascritti.
- Le due slice `c0t0d0s0` e `c0t1d0s0` vengono designate per essere usate come submirror. I submirror non vengono specificati, ma il comando `lucreate` ne sceglie i nomi dall'elenco dei volumi disponibili. Questi due submirror vengono collegati al mirror `d10`.
- Il nuovo ambiente di boot viene denominato `altro_disco`.

```
# lucreate -A 'descrizione' \
-m /:/dev/md/dsk/d10:ufs,mirror \
-m /:/dev/dsk/c0t0d0s0:attach \
-m /:/dev/dsk/c0t1d0s0:attach -n altro_disco
```

Una volta creato il nuovo ambiente di boot, è possibile aggiornarlo e attivarlo (renderlo utilizzabile per il boot). Vedere il Capitolo 33.

ESEMPIO 32–11 Creazione di un ambiente di boot e scollegamento di un submirror (riga di comando)

In questo esempio, i punti di attivazione per i file system vengono specificati con l'opzione `-m`.

- Al nome `altro_disco` viene associata una `descrizione`.
- `lucreate` configura un file system UFS per il punto di attivazione del file system radice (`/`). Viene creato il mirror `d10`.
- La slice `c0t0d0s0` viene rimossa dal mirror corrente. La slice viene designata come submirror `d1` e viene aggiunta al mirror d10. Il contenuto del submirror, il file system radice (`/`), viene salvato senza la creazione di una copia. La slice

ESEMPIO 32–11 Creazione di un ambiente di boot e scollegamento di un submirror (riga di comando) *(Continua)*

`c0t1d0s0` viene designata come submirror `d2` e viene aggiunta al mirror `d10`.

- Il nuovo ambiente di boot viene denominato `altro_disco`.

```
# lucreate -A 'descrizione' \
-m /:/dev/md/dsk/d10:ufs,mirror \
-m /:/dev/dsk/c0t0d0s0,d1:detach,attach,preserve \
-m /:/dev/dsk/c0t1d0s0,d2:attach -n altro_disco
```

Questo esempio può essere abbreviato come indicato qui di seguito. I nomi dei dispositivi fisici e logici possono essere abbreviati. Gli identificativi dei submirror `d1` e `d2` vengono omessi.

```
# lucreate -A 'descrizione' \
-m /:d10:ufs,mirror \
-m /:c0t0d0s0:detach,attach,preserve \
-m /:c0t1d0s0:attach -n altro_disco
```

Una volta creato il nuovo ambiente di boot, è possibile aggiornarlo e attivarlo (renderlo utilizzabile per il boot). Vedere il Capitolo 33.

ESEMPIO 32–12 Creazione di un ambiente di boot, scollegamento di un submirror e salvataggio del suo contenuto (riga di comando)

In questo esempio, i punti di attivazione per i file system vengono specificati con l'opzione `-m`.

- Al nome `altro_disco` viene associata una `descrizione`.
- `lucreate` configura un file system UFS per il punto di attivazione del file system radice (`/`). Viene creato il mirror `d20`.
- La slice `c0t0d0s0` viene rimossa dal mirror corrente e viene aggiunta al mirror d20. Il nome del submirror non viene specificato. Il contenuto del submirror, il file system radice (`/`), viene salvato senza la creazione di una copia.
- Il nuovo ambiente di boot viene denominato `altro_disco`.

```
# lucreate -A 'descrizione' \
-m /:/dev/md/dsk/d20:ufs,mirror \
-m /:/dev/dsk/c0t0d0s0:detach,attach,preserve \
-n altro_disco
```

Una volta creato il nuovo ambiente di boot, è possibile aggiornarlo e attivarlo (renderlo utilizzabile per il boot). Vedere il Capitolo 33.

ESEMPIO 32–13 Creazione di un ambiente di boot con due mirror (riga di comando)

In questo esempio, i punti di attivazione per i file system vengono specificati con l'opzione `-m`.

- Al nome `altro_disco` viene associata una `descrizione`.

ESEMPIO 32–13 Creazione di un ambiente di boot con due mirror (riga di comando) *(Continua)*

- `lucreate` configura un file system UFS per il punto di attivazione del file system radice (/). Viene creato il mirror `d10`. Questo mirror contiene il file system radice (/) dell'ambiente di boot corrente, che viene copiato sul mirror `d10`. Tutti i dati contenuti nel mirror `d10` vengono sovrascritti.
- Le due slice `c0t0d0s0` e `c0t1d0s0` fungono da submirror `d1` e `d2`. Questi due submirror vengono aggiunti al mirror `d10`.
- `lucreate` configura un file system UFS per il punto di attivazione (`/opt`). Viene creato il mirror `d11`. Questo mirror contiene il file system (`/opt`) dell'ambiente di boot corrente, che viene copiato sul mirror `d11`. Tutti i dati contenuti nel mirror `d11` vengono sovrascritti.
- Le due slice `c2t0d0s1` e `c3t1d0s1` fungono da submirror `d3` e `d4`. Questi due submirror vengono aggiunti al mirror `d11`.
- Il nuovo ambiente di boot viene denominato `altro_disco`.

```
# lucreate -A 'descrizione' \
-m /:/dev/md/dsk/d10:ufs,mirror \
-m /:/dev/dsk/c0t0d0s0,d1:attach \
-m /:/dev/dsk/c0t1d0s0,d2:attach \
-m /opt:/dev/md/dsk/d11:ufs,mirror \
-m /opt:/dev/dsk/c2t0d0s1,d3:attach \
-m /opt:/dev/dsk/c3t1d0s1,d4:attach -n altro_disco
```

Una volta creato il nuovo ambiente di boot, è possibile aggiornarlo e attivarlo (renderlo utilizzabile per il boot). Vedere il Capitolo 33.

▼ Creare un ambiente di boot e personalizzarne il contenuto (riga di comando)

Il contenuto del file system del nuovo ambiente di boot può essere modificato usando le opzioni seguenti. Le directory e i file non vengono copiati nel nuovo ambiente di boot.

1. **Eseguire il login come superutente.**
2. **Per creare il nuovo ambiente di boot, digitare:**

```
# lucreate -m punto_attivazione:dispositivo[,metadevice]:opzioni_fs \
[-m ...]  [-x dir/file_esclusi] [-y dir/file_inclusi] \
[-Y file_elenco_elementi_inclusi] [-f file_elenco_elementi_esclusi]\
 [-z elenco_filtri] [-I] -n nome_BE
```

`-m` *punto_attivazione:dispositivo[,metadevice]:opzioni_fs* [`-m` ...]
Specifica la configurazione dei file system del nuovo ambiente di boot in `vfstab`. I file system specificati come argomenti di `-m` possono trovarsi nello

stesso disco o su più dischi. Questa opzione deve essere usata il numero di volte necessario per creare il numero di file system desiderato.

- Per *punto_attivazione* è possibile specificare qualunque punto di attivazione valido oppure un trattino (–), per indicare una partizione di swap.
- Nel campo *disp* è possibile specificare:
  - Il nome di un disco, nella forma `/dev/dsk/c`*`wtxdys z`*.
  - Il nome di un volume di Solaris Volume Manager, nella forma /dev/md/dsk/d*num*
  - Il nome di un volume di Veritas Volume Manager, nella forma /dev/md/vxfs/dsk/d*num*
  - La parola chiave `merged`, per indicare che il file system nel punto di attivazione specificato deve essere unito con la directory di livello superiore.
- Per *opzioni_fs* è possibile specificare:
  - `ufs`, indicante un file system UFS
  - `vxfs`, indicante un file system Veritas
  - `swap`, indicante un file system di swap. Il punto di attivazione per il file system di swap deve essere un trattino (–).
  - Per i file system costituiti da dispositivi logici (mirror), le operazioni da eseguire sono specificate da diverse parole chiave. Queste parole chiave possono essere usate per creare o eliminare un dispositivo logico o per modificarne la configurazione. Per una descrizione di queste parole chiave, vedere “Creare un ambiente di boot con volumi RAID-1 (mirror) (riga di comando)” a pagina 389.

`-x` *dir/file_esclusi*
Esclude i file e le directory dalla copia nel nuovo ambiente di boot. È possibile usare più istanze di questa opzione per escludere più file o directory.

dir/file_esclusi è il nome della directory o del file da escludere.

`-y` *dir/file_inclusi*
Copia le directory e i file indicati nel nuovo ambiente di boot. Questa opzione è utile quando si è esclusa una directory ma si desidera ripristinare singoli file o sottodirectory.

dir/file_inclusi è il nome della sottodirectory o del file da includere.

`-Y` *file_elenco*
Copia le directory e i file specificati in un elenco nel nuovo ambiente di boot. Questa opzione è utile quando si è esclusa una directory ma si desidera ripristinare singoli file o sottodirectory.

- *file_elenco* è il percorso completo del file che contiene l’elenco.
- Il file *file_elenco* deve contenere un solo file per riga.
- Se uno degli elementi elencati è una directory, l’operazione viene estesa anche alle sottodirectory e ai file di quella directory. Se l’elemento è un file, l’operazione viene eseguita solo su quel file.

`-f` *file_elenco*
Esclude i file e le directory specificati in un elenco dalla copia nel nuovo ambiente di boot.

- *file_elenco* è il percorso completo del file che contiene l'elenco.
- Il file *file_elenco* deve contenere un solo file per riga.

`-z` *file_elenco*
Copia le directory e i file specificati in un elenco nel nuovo ambiente di boot. Ogni file o directory dell'elenco è contrassegnato con un segno più "+" o meno "-". Il più indica che il file o la directory vengono inclusi, mentre il meno indica che vengono esclusi.

- *file_elenco* è il percorso completo del file che contiene l'elenco.
- Il file *file_elenco* deve contenere un solo file per riga. Il più o il meno davanti al nome del file devono essere preceduti da uno spazio.
- Se un elemento è una directory ed è indicata con un più (+), l'operazione viene estesa anche alle sottodirectory e ai file inclusi in quella directory. Nel caso di un file indicato con un più (+), l'operazione viene eseguita solo su quel file.

`-I`
Ignora il controllo di integrità dei file di sistema. Questa opzione deve essere utilizzata con cautela.

Per prevenire la rimozione di importanti file di sistema da un ambiente di boot, `lucreate` esegue un controllo di integrità. Questo controllo esamina tutti i file registrati nel database dei package del sistema e interrompe la creazione dell'ambiente di boot se rileva l'esclusione di uno o più di questi file. L'uso di questa opzione esclude questo controllo di integrità. Questa opzione velocizza la creazione dell'ambiente di boot, ma può impedire la rilevazione di eventuali problemi.

`-n` *nome_BE*
Nome dell'ambiente di boot da creare. Il *nome_BE* deve essere unico nel sistema.

ESEMPIO 32–14 Creazione di un ambiente di boot con esclusione di file (riga di comando)

In questo esempio, il nome del nuovo ambiente di boot è `secondo_disco`. L'ambiente di boot di origine contiene solo il file system radice (`/`). Nel nuovo ambiente di boot, il file system `/var` viene separato dal file system radice (`/`) e viene collocato in un'altra slice. Il comando `lucreate` configura un file system UFS per i punti di attivazione del file system radice (`/`) e del file system `/var`. Inoltre, due file di posta contenuti in `/var`, `root` e `staff`, non vengono copiati nel nuovo ambiente di boot. Il file system di swap viene automaticamente condiviso tra l'ambiente di boot di origine e quello nuovo.

```
# lucreate -n secondo_disco \
-m /:/dev/dsk/c0t1d0s0:ufs -m /var/mail:c0t2d0s0:ufs  \
 -x /var/mail/root -x /var/mail/staff
```

ESEMPIO 32–15 Creazione di un ambiente di boot con esclusione e inclusione di file (riga di comando)

In questo esempio, il nome del nuovo ambiente di boot è `secondo_disco`. L'ambiente di boot di origine contiene solo un file system per l'ambiente operativo, il file system radice (/). Contiene inoltre un file system di nome `/dati`. Il comando `lucreate` configura un file system UFS per i punti di attivazione del file system radice (/) e del file system `/dati`. Solo due directory di `/dati` vengono copiate nel nuovo ambiente di boot , `/recenti` e `/backup`. Il file system di swap viene automaticamente condiviso tra l'ambiente di boot di origine e quello nuovo.

```
# lucreate -n secondo_disco \
-m /:/dev/dsk/c01t0d0s0:ufs -m /dati:c1t1d0s0:ufs  \
 -x /dati -y /dati/recenti -y /dati/backup
```

Una volta creato il nuovo ambiente di boot, è possibile aggiornarlo e attivarlo (renderlo utilizzabile per il boot). Vedere il Capitolo 33.

CAPITOLO 33

Aggiornamento con Solaris Live Upgrade (procedure)

Questo capitolo spiega come usare Solaris Live Upgrade per aggiornare e attivare un ambiente di boot inattivo. Spiega inoltre come ripristinare il sistema in caso di problemi nell'attivazione. Il capitolo è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- "Mappa delle attività: Aggiornamento di un ambiente di boot" a pagina 400
- "Aggiornamento di un ambiente di boot" a pagina 400
- "Installazione di archivi Solaris Flash in un ambiente di boot" a pagina 411
- "Attivazione di un ambiente di boot" a pagina 416
- "Ripristino dell'ambiente di boot originale (riga di comando)" a pagina 420

Solaris Live Upgrade può essere usato con i menu o dalla riga di comando. In questa sezione sono documentate le procedure per entrambi i tipi di interfaccia. Queste procedure, tuttavia, non esauriscono le possibilità d'uso di Solaris Live Upgrade. Per maggiori informazioni sui comandi, vedere il Capitolo 36 e le pagine man appropriate.

Mappa delle attività: Aggiornamento di un ambiente di boot

TABELLA 33–1 Mappa delle attività: Aggiornamento con Solaris Live Upgrade

Attività	Descrizione	Per istruzioni, vedere
Aggiornamento di un ambiente di boot o installazione di un archivio Solaris Flash	■ Aggiornare l'ambiente di boot inattivo con un'immagine dell'ambiente operativo ■ Installare un archivio Solaris Flash in un ambiente di boot inattivo	■ "Aggiornamento di un ambiente di boot" a pagina 400 ■ "Installazione di archivi Solaris Flash in un ambiente di boot" a pagina 411
Attivazione di un ambiente di boot inattivo	Rendere effettive le modifiche e rendere attivo l'ambiente di boot inattivo	"Attivazione di un ambiente di boot" a pagina 416
(Opzionale) Ripristino dell'ambiente originale in caso di problemi nell'attivazione	Riattivare l'ambiente di boot originale in caso di problemi con la procedura	"Ripristino dell'ambiente di boot originale (riga di comando)" a pagina 420

Aggiornamento di un ambiente di boot

Per aggiornare un ambiente di boot è possibile usare il menu Update o il comando `luupgrade`. Questa sezione descrive le procedure da seguire per aggiornare un ambiente di boot inattivo usando file situati nelle seguenti posizioni:

- Sul server NFS
- In un file locale
- Sull'unità nastro locale
- Su un dispositivo locale, ad esempio un DVD o un CD

Nota – Se l'installazione richiede più CD, per eseguire l'aggiornamento è necessario utilizzare la riga di comando. Vedere "Aggiornare un'immagine del sistema operativo da più CD (riga di comando)" a pagina 403.

Linee guida per l'aggiornamento

Quando si aggiorna un ambiente di boot con l'ultima versione dell'ambiente operativo, l'ambiente di boot attivo non viene interessato. I nuovi file vengono uniti ai file system di importanza critica dell'ambiente di boot inattivo, ma i file system condivisibili non vengono modificati.

Se è stato creato un archivio Solaris Flash, anziché eseguire un aggiornamento è possibile installare l'archivio in un ambiente di boot inattivo. I nuovi file sovrascrivono i file system di importanza critica dell'ambiente di boot inattivo, ma i file system condivisibili non vengono modificati. Vedere "Installazione di archivi Solaris Flash in un ambiente di boot" a pagina 411.

È possibile aggiornare un ambiente di boot inattivo contenente qualunque combinazione di slice di dischi fisici, volumi di Solaris Volume Manager o volumi di Veritas Volume Manager. La slice selezionata per il file system radice (/) deve essere una concatenazione di una singola slice inclusa in un volume RAID–1 (mirror). Per informazioni sulle procedure di creazione di un ambiente di boot con file system in mirroring, vedere "Creare un ambiente di boot con volumi RAID-1 (mirror) (riga di comando)" a pagina 389.

Aggiunta e rimozione di package con Solaris Live Upgrade

Avvertenza – Se durante un aggiornamento occorre aggiungere o rimuovere package o patch, Solaris Live Upgrade richiede che i package o le patch siano conformi alle direttive di packaging avanzate SVR4. Benché i package Sun siano conformi a queste direttive, Sun non può garantire la conformità dei package di altri produttori. I package non conformi possono causare l'interruzione del software di aggiunta dei package o l'alterazione dell'ambiente di boot.

Per maggiori informazioni sull'aggiunta e sulla rimozione di package con Solaris Live Upgrade, vedere i seguenti riferimenti:

- Per informazioni sulla pianificazione, vedere "Gestione dei package e delle patch con Solaris Live Upgrade" a pagina 353.
- Per informazioni sul comando e sulle relative opzioni, vedere la pagina man `luupgrade`(1M).
- Per maggiori informazioni sui requisiti dei package, vedere l'Appendice G.

▼ Aggiornare l'immagine del sistema operativo in un ambiente di boot (interfaccia a caratteri)

Per eseguire un aggiornamento con questa procedura, è necessario utilizzare un solo CD, un DVD o un'immagine di installazione combinata. Se l'installazione richiede più CD, è necessario usare la procedura descritta in: "Aggiornare un'immagine del sistema operativo da più CD (riga di comando)" a pagina 403.

1. **Dal menu principale di Solaris Live Upgrade, selezionare Update.**
   Viene visualizzato il menu di aggiornamento.
2. **Inserire il nome del nuovo ambiente di boot.**
3. **Inserire il percorso dell'immagine di installazione di Solaris.**

Supporto di installazione	Descrizione
File system di rete	Specificare il percorso del file system di rete in cui risiede l'immagine di installazione.
File locale	Specificare il percorso del file system locale in cui risiede l'immagine di installazione.
Unità nastro locale	Specificare l'unità nastro locale e la posizione sul nastro in cui risiede l'immagine di installazione.
Dispositivo locale, DVD o CD	Specificare il dispositivo locale e il percorso dell'immagine di installazione.

   - Se si utilizza un DVD o un unico CD, inserire il percorso del disco, come nell'esempio seguente:

     ```
     Package Media: /cdrom/solaris9/s0
     ```

   - Se si dispone di un'immagine di installazione combinata in rete, inserire il percorso del file system di rete come nell'esempio seguente:

     ```
     Package Media: /net/sistema_installazione/export/solaris9/immagine_os
     ```

4. **Per avviare l'aggiornamento, premere F3.**
5. **Al termine dell'aggiornamento, viene visualizzato il menu principale.**

▼ Aggiornare l'immagine del sistema operativo in un ambiente di boot (riga di comando)

Per eseguire un aggiornamento con questa procedura, è necessario utilizzare un solo CD, un DVD o un'immagine di installazione combinata. Se l'installazione richiede più CD, è necessario usare la procedura descritta in: "Aggiornare un'immagine del sistema operativo da più CD (riga di comando)" a pagina 403.

1. **Eseguire il login come superutente.**
2. **Indicare l'ambiente di boot da aggiornare e il percorso del software di installazione digitando:**

   # **luupgrade -u -n** *nome_BE* **-s** *percorso_immagine_os*

`-u`	Aggiorna l'immagine del sistema operativo in un ambiente di boot
`-n` *nome_BE*	Specifica il nome dell'ambiente di boot da aggiornare
`-s` *percorso_immagine_os*	Specifica il percorso della directory che contiene l'immagine del sistema operativo.

   ESEMPIO 33–1 Aggiornamento dell'immagine del sistema operativo in un ambiente di boot (riga di comando)

   In questo esempio, viene aggiornato l'ambiente di boot di secondo_disco.

```
# luupgrade -u -n secondo_disco \
-s /net/sistema_installazione/export/solaris9/immagine_OS
```

▼ Aggiornare un'immagine del sistema operativo da più CD (riga di comando)

Se l'immagine del sistema operativo risiede su due o più CD, usare questa procedura di aggiornamento.

1. **Eseguire il login come superutente.**
2. **Indicare l'ambiente di boot da aggiornare e il percorso del software di installazione digitando:**

   # **luupgrade -u -n** *nome_BE* **-s** *percorso_immagine_os*

`-u`	Aggiorna l'immagine del sistema operativo in un ambiente di boot
`-n` *nome_BE*	Specifica il nome dell'ambiente di boot da aggiornare

`-s` *percorso_immagine_os*	Specifica il percorso della directory che contiene l'immagine del sistema operativo.

3. **Quando il programma di installazione ha terminato la lettura del primo CD, inserire il secondo CD.**

4. **Questo punto è identico al precedente, ma l'opzione `-u` viene sostituita dall'opzione `-i`. Scegliere se eseguire il programma di installazione del secondo CD con i menu o in modalità testo.**

   - Il comando seguente esegue il programma di installazione del secondo CD con i menu.

     # **luupgrade -i -n** *nome_BE* **-s** *percorso_immagine_os*

   - Questo comando esegue il programma di installazione sul secondo CD in modalità testo e non richiede l'interazione dell'utente.

     # **luupgrade -i -n** *nome_BE* **-s** *percorso_immagine_os* **-O '-nodisplay -noconsole'**

`-i`	Cerca un programma di installazione sul supporto specificato e lo esegue. Il programma di installazione viene specificato con `-s`.
`-n` *nome_BE*	Specifica il nome dell'ambiente di boot da aggiornare
`-s` *percorso_immagine_os*	Specifica il percorso della directory che contiene l'immagine del sistema operativo.
`-O '-nodisplay -noconsole'`	(Opzionale) Esegue il programma di installazione sul secondo CD in modalità testo e non richiede l'interazione dell'utente.

L'ambiente di boot è pronto per essere attivato. Vedere "Attivazione di un ambiente di boot" a pagina 416.

ESEMPIO 33–2 SPARC: Aggiornamento di un'immagine del sistema operativo da più CD (riga di comando)

In questo esempio, viene aggiornato l'ambiente di boot di secondo_disco e l'immagine di installazione si trova su due CD: Solaris 9 Software 1 of 2 e Solaris 9 Software 2 of 2. L'opzione `-u` determina se lo spazio è sufficiente per tutti i package del set di CD. L'opzione `-O`, insieme alle opzioni `-nodisplay` e `-noconsole`, impedisce la visualizzazione dell'interfaccia a caratteri dopo la lettura del secondo CD; all'utente non viene richiesto di inserire informazioni. Per visualizzare l'interfaccia, omettere queste opzioni.

Inserire il CD Solaris 9 Software 1 of 2 e digitare:

```
# luupgrade -u -n secondo_disco -s /dev/cdrom/cdrom0/s0
```

Inserire il CD Solaris 9 Software 2 of 2 e digitare:

ESEMPIO 33–2 SPARC: Aggiornamento di un'immagine del sistema operativo da più CD (riga di comando) *(Continua)*

```
# luupgrade -i -n secondo_disco -s /dev/cdrom/cdrom0 -O '-nodisplay \
-noconsole'
```

Nota – Per installare altri CD, usare il comando `luupgrade` con l'opzione `-i`.

▼ Creare un profilo per Solaris Live Upgrade

Questa procedura mostra come creare un profilo da utilizzare con Solaris Live Upgrade. Il profilo creato potrà essere usato per aggiornare un ambiente di boot inattivo usando il comando `luupgrade` con l'opzione `-j`.

Per le procedure di utilizzo del profilo, vedere le sezioni seguenti:

- Per l'esecuzione di un aggiornamento con un profilo, vedere "Eseguire un aggiornamento con un profilo usando Solaris Live Upgrade (riga di comando)" a pagina 410.
- Per l'esecuzione di un'installazione Solaris Flash con un profilo, vedere "Installare un archivio Solaris Flash con un profilo (riga di comando)" a pagina 414.

1. **Creare un file con un editor di testo.**

   Assegnare al file un nome descrittivo. Verificare che il nome del profilo sia indicativo del modo in cui si intende installare Solaris sul sistema. Ad esempio, il profilo può essere denominato `upgrade_solaris9`.

2. **Aggiungere le parole chiave e i valori desiderati.**

   Nei profili di Solaris Live Upgrade è possibile usare solo le parole chiave elencate nelle tabelle seguenti.

   - Per eseguire un'installazione usando i valori `upgrade` o `flash_install` per la parola chiave `Install_type`, vedere la Tabella 33–2.
   - Per eseguire un'installazione usando il valore `flash_update` per la parola chiave `Install_type`, vedere la Tabella 33–3.

TABELLA 33–2 Parole chiave dei profili di Solaris Live Upgrade

Parola chiave	Descrizione
(Obbligatoria) `Install_type`	Determina se verrà eseguito un aggiornamento dell'ambiente Solaris presente sul sistema o se verrà installato un archivio Solaris Flash. Per questa parola chiave, usare i seguenti valori: ■ `upgrade` per eseguire un aggiornamento ■ `flash_install` per eseguire un'installazione Solaris Flash ■ `flash_update` per eseguire un'installazione differenziale Solaris Flash
(Richiesta per gli archivi Solaris Flash) `archive_location`	Richiama un archivio Solaris Flash dalla posizione designata. Per l'elenco dei valori utilizzabili con questa parola chiave, vedere "Parola chiave `archive_location`" a pagina 298.
(Opzionale) `cluster` (aggiunta o eliminazione di cluster)	Designa l'aggiunta o la rimozione di un cluster dal gruppo software da installare sul sistema. Per l'elenco dei valori utilizzabili con questa parola chiave, vedere "Parola chiave `cluster` (aggiunta di gruppi software) " a pagina 309.
(Opzionale) `geo`	Designa la versione locale o le versioni locali da installare sul sistema o da aggiungere durante un aggiornamento. Per l'elenco dei valori utilizzabili con questa parola chiave, vedere "Parola chiave `geo`" a pagina 315.
(Opzionale) `isa_bits`	Specifica se debbano essere installati i package a 64 bit o i package a 32 bit di Solaris 9. Per l'elenco dei valori utilizzabili con questa parola chiave, vedere "Parola chiave `isa_bits`" a pagina 317.
(Opzionale) `local_customization`	Prima di installare un archivio Solaris Flash su un sistema clone, è possibile creare script personalizzati che preservino le configurazioni locali sul sistema clone. La parola chiave `local_customization` designa la directory in cui sono stati memorizzati questi script. Il valore corrisponde al percorso dello script sul sistema clone. Per informazioni sugli script di predeployment e postdeployment, vedere "Creazione di script di personalizzazione" a pagina 178.
(Opzionale) `locale`	Designa i package delle versioni locali da installare o da aggiungere durante l'aggiornamento. Per l'elenco dei valori utilizzabili con questa parola chiave, vedere "Parola chiave `locale`" a pagina 320.
(Opzionale) `package`	Designa l'aggiunta o la rimozione di un package dal gruppo software da installare sul sistema. Per l'elenco dei valori utilizzabili con questa parola chiave, vedere "Parola chiave `package`" a pagina 321.

TABELLA 33–3 Parole chiave dei profili Solaris Live Upgrade per la creazione di un archivio differenziale

Parola chiave	Descrizione
(Obbligatoria) `Install_type`	Definisce l'installazione di un archivio Solaris Flash sul sistema. Il valore per gli archivi differenziali è `flash_update` .
(Obbligatoria) `archive_location`	Richiama un archivio Solaris Flash dalla posizione designata. Per l'elenco dei valori utilizzabili con questa parola chiave, vedere "Parola chiave `archive_location`" a pagina 298.
(Opzionale) `forced_deployment`	Forza l'installazione di un archivio differenziale Solaris Flash su un sistema clone diverso da quello atteso dal software. Se si utilizza `forced_deployment`, tutti i file nuovi vengono eliminati per portare il sistema clone allo stato richiesto. Se non si è certi di voler eliminare i file nuovi, usare l'impostazione predefinita, che protegge i nuovi file interrompendo l'installazione.
(Opzionale) `local_customization`	Prima di installare un archivio Solaris Flash su un sistema clone, è possibile creare script personalizzati che preservino le configurazioni locali sul sistema clone. La parola chiave `local_customization` designa la directory in cui sono stati memorizzati questi script. Il valore corrisponde al percorso dello script sul sistema clone. Per informazioni sugli script di predeployment e postdeployment, vedere "Creazione di script di personalizzazione" a pagina 178.
(Opzionale) `no_content_check`	Durante l'installazione di un sistema clone con un archivio differenziale Solaris Flash, è possibile usare la parola chiave `no_content_check` per ignorare la verifica file per file. Questo tipo di verifica assicura che il sistema clone sia una esatta duplicazione del sistema master. È perciò preferibile evitare di usare questa parola chiave, se non si è certi che il sistema clone sia una copia esatta del sistema master originale.
(Opzionale) `no_master_check`	Durante l'installazione di un sistema clone con un archivio differenziale Solaris Flash, è possibile usare la parola chiave `no_master_check` per ignorare la verifica dei file. I file dei sistemi clone non vengono controllati. Il controllo permetterebbe di verificare che il sistema clone sia stato creato sulla base del sistema master originale. È perciò preferibile evitare di usare questa parola chiave, a meno che non si è certi che il sistema clone sia una copia esatta del sistema master originale.

3. **Salvare il profilo in una directory del sistema locale.**
4. **Verificare che il proprietario del profilo sia `root` e che le autorizzazioni siano impostate su 644.**
5. **Provare il profilo (opzionale).**

Per informazioni sulla procedura di prova del profilo, vedere “Provare un profilo da usare con Solaris Live Upgrade” a pagina 409.

ESEMPIO 33–3 Creazione di un profilo per Solaris Live Upgrade

In questo esempio, i parametri per l’aggiornamento vengono indicati da un profilo. Questo profilo dovrà essere usato per aggiornare un ambiente di boot inattivo con il comando `luupgrade` e le opzioni `-u` e `-j` di Solaris Live Upgrade. Questo profilo aggiunge un package e un cluster. Al profilo vengono inoltre aggiunte una versione locale regionale e altre versioni locali. Se si aggiungono una o più versioni locali a un profilo, verificare che l’ambiente di boot contenga uno spazio su disco sufficiente.

```
# parole chiave            valori
# ----------------         -------------------
  install_type             upgrade
  package                  SUNWxwman add
  cluster                  SUNWCacc add
  geo                      C_Europe
  locale                   zh_TW
  locale                   zh_TW.BIG5
  locale                   zh_TW.UTF-8
  locale                   zh_HK.UTF-8
  locale                   zh_HK.BIG5HK
  locale                   zh
  locale                   zh_CN.GB18030
  locale                   zh_CN.GBK
  locale                   zh_CN.UTF-8
```

ESEMPIO 33–4 Creazione di un profilo Solaris Live Upgrade per l’installazione di un archivio differenziale

L’esempio seguente mostra un profilo da utilizzare con Solaris Live Upgrade per l’installazione di un archivio differenziale su un sistema clone. Con questa procedura, verranno aggiunti, eliminati o modificati solo i file specificati dall’archivio differenziale. L’archivio Solaris Flash viene richiamato da un server NFS. Poiché l’immagine era stata creata dal sistema master originale, l’immagine del sistema clone non viene controllata. Questo profilo deve essere utilizzato con il comando `luupgrade` e con le opzioni `-u` e `-j` di Solaris Live Upgrade.

```
# parole chiave            valori
# ----------------         -------------------
 install_type              flash_update
 archive_location          nfs installserver:/export/solaris/flasharchive/solaris9archive
 no_master_check
```

Per usare il comando `luupgrade` per installare l’archivio differenziale, vedere “Installare un archivio Solaris Flash con un profilo (riga di comando)” a pagina 414.

▼ Provare un profilo da usare con Solaris Live Upgrade

Dopo la creazione di un profilo, è possibile usare il comando `luupgrade` per provarlo. Esaminando l'output generato da `luupgrade`, è possibile determinare velocemente se il risultato corrisponde all'obiettivo desiderato.

- **Provare il profilo.**

  # **luupgrade -u -n** *nome_BE* **-D -s** *percorso_immagine_os* **-j** *percorso_profilo*

`-u`	Aggiorna l'immagine del sistema operativo in un ambiente di boot
`-n` *nome_BE*	Specifica il nome dell'ambiente di boot da aggiornare.
`-D`	Il comando `luupgrade` usa la configurazione del disco dell'ambiente di boot selezionato per provare le opzioni del profilo specificate con l'opzione `-j`.
`-s` *percorso_immagine_os*	Specifica il percorso della directory che contiene l'immagine del sistema operativo. È possibile specificare una directory di un supporto di installazione, ad esempio di un DVD-ROM o di un CD-ROM, oppure una directory NFS o UFS.
`-j` *percorso_profilo*	Percorso di un profilo configurato per l'aggiornamento. Il profilo deve trovarsi in una directory del sistema locale.

ESEMPIO 33–5 Prova di un profilo con Solaris Live Upgrade

Nell'esempio seguente, il profilo è denominato `upgrade_solaris9`. Il profilo viene provato con successo nell'ambiente di boot inattivo `s9u1b08`.

```
# luupgrade -u -n s9u1b08 -D -s /net/installsvr/export/s9u1/combined.s9s_u1wos \
 -j /var/tmp/flash_profile
Convalida del contenuto del supporto /net/installsvr/export/s9u1/combined.s9s_u1wos.
Il supporto è uno dei supporti standard di Solaris.
Il supporto contiene un'immagine di aggiornamento del sistema operativo.
Il supporto contiene Solaris versione 9.
Ricerca del modello di profilo di aggiornamento da utilizzare.
Ricerca del programma di aggiornamento del sistema operativo.
Controllo dell'esistenza di richieste di Live Upgrade precedentemente programmate.
Creazione del profilo di aggiornamento per l'ambiente di boot s9u1b08.
Determinazione dei package da installare o da aggiornare per l'ambiente di boot s9u1b08.
Simulazione dell'aggiornamento del sistema operativo dell'ambiente di boot s9u1b08.
La simulazione dell'aggiornamento del sistema operativo è terminata.
INFORMAZIONE: var/sadm/system/data/upgrade_cleanup
contiene un log dell'operazione di aggiornamento.
INFORMAZIONE: var/sadm/system/data/upgrade_cleanup
contiene un log delle operazioni di pulizia richieste.
L'aggiornamento Solaris dell'ambiente di boot s9u1b08 è completo.
```

A questo punto è possibile usare il profilo per aggiornare un ambiente di boot inattivo.

▼ Eseguire un aggiornamento con un profilo usando Solaris Live Upgrade (riga di comando)

Questa procedura fornisce istruzioni dettagliate per l'aggiornamento dell'ambiente operativo con l'uso di un profilo.

Per installare un archivio Solaris Flash usando un profilo, vedere "Installare un archivio Solaris Flash con un profilo (riga di comando)" a pagina 414.

Se sono state aggiunte una o più versioni locali a un profilo, verificare che l'ambiente di boot contenga uno spazio su disco sufficiente.

1. **Eseguire il login come superutente.**
2. **Creare un profilo.**

   Per l'elenco delle parole chiave utilizzabili con i profili di Solaris Live Upgrade, vedere la Tabella 33–2.
3. **Digitare:**

   # **luupgrade -u -n** *nome_BE* **-s** *percorso_immagine_os* **-j** *percorso_profilo*

`-u`	Aggiorna l'immagine del sistema operativo in un ambiente di boot
`-n` *nome_BE*	Specifica il nome dell'ambiente di boot da aggiornare
`-s` *percorso_immagine_os*	Specifica il percorso della directory che contiene l'immagine del sistema operativo. È possibile specificare una directory di un supporto di installazione, ad esempio di un DVD-ROM o di un CD-ROM, oppure una directory NFS o UFS.
`-j` *percorso_profilo*	Percorso di un profilo. Il profilo deve trovarsi in una directory del sistema locale. Per informazioni sulla creazione di un profilo, vedere "Creare un profilo per Solaris Live Upgrade" a pagina 405.

   L'ambiente di boot è pronto per essere attivato.

ESEMPIO 33–6 Aggiornamento di un ambiente di boot con un profilo JumpStart personalizzato (riga di comando)

In questo esempio, viene installato un archivio nell'ambiente di boot `secondo_disco`. Per accedere al profilo viene usata l'opzione `-j`. L'ambiente di boot è pronto per essere attivato. Per creare il profilo, vedere "Creare un profilo per Solaris Live Upgrade" a pagina 405.

ESEMPIO 33–6 Aggiornamento di un ambiente di boot con un profilo JumpStart personalizzato (riga di comando) *(Continua)*

```
# luupgrade -u -n secondo_disco \
-s /net/sistema_installazione/export/solarisX/immagine_OS \
-j /var/tmp/profile
```

Installazione di archivi Solaris Flash in un ambiente di boot

Questa sezione descrive la procedura per usare Solaris Live Upgrade per l'installazione di archivi Solaris Flash residenti nelle seguenti posizioni:

- Sul server HTTP
- Sul server FTP - Questo percorso deve essere usato solo dalla riga di comando
- Sul server NFS
- In un file locale
- Sull'unità nastro locale
- Su un dispositivo locale, ad esempio un DVD o un CD

Nota – Alcuni esempi di sintassi dei percorsi associati alla memorizzazione degli archivi sono riportati in "Parola chiave `archive_location`" a pagina 298.

L'installazione di un archivio Solaris Flash sovrascrive tutto il contenuto del nuovo ambiente di boot ad eccezione dei file condivisi.

Per usare la funzione di installazione Solaris Flash, è prima necessario installare il sistema master e avere creato l'archivio Solaris Flash. Per maggiori informazioni su Solaris Flash, vedere il Capitolo 16.

▼ Installare un archivio Solaris Flash in un ambiente di boot (interfaccia a caratteri)

1. **Dal menu principale di Solaris Live Upgrade, selezionare Flash.**

   Viene visualizzato il menu "Converti in Flash l'ambiente di boot alternativo".

2. **Inserire il nome dell'ambiente di boot in cui si desidera installare l'archivio Solaris Flash e la posizione del supporto di installazione:**

```
Name of Boot Environment: solaris_9
Package media: /net/server-install/export/s9/aggiornato
```

3. Premere F1 per aggiungere un archivio.

Viene visualizzato il sottomenu Archive Selection.

```
Location            - Retrieval Method
<No Archives added> - Select ADD to add archives
```

Questo menu permette di creare una serie di archivi. Per aggiungere o rimuovere un archivio, procedere come segue.

a. Per aggiungere un archivio al menu, premere F1.

Viene visualizzato un sottomenu per la scelta del metodo di richiamo.

```
HTTP
NFS
Local File
Local Tape
Local Device
```

b. Nel menu "Select Retrieval Method", selezionare la posizione dell'archivio Solaris Flash.

Supporto selezionato	Prompt
HTTP	Specificare l'URL e le informazioni sul proxy necessarie per accedere all'archivio Solaris Flash.
NFS	Specificare il percorso del file system di rete in cui si trova l'archivio Solaris Flash. Oppure, specificare il nome del file dell'archivio.
File locale	Specificare il percorso del file system locale in cui si trova l'archivio Solaris Flash.
Unità nastro locale	Specificare l'unità nastro locale e la posizione del nastro su cui si trova l'archivio Solaris Flash.
Dispositivo locale	Specificare il dispositivo locale, il percorso dell'archivio Solaris Flash e il tipo di file system in cui si trova l'archivio Solaris Flash.

Viene visualizzato un sottomenu simile a quello dell'esempio seguente, che varia a seconda del supporto selezionato.

```
NFS Location:
```

c. Inserire il percorso dell'archivio come indicato nell'esempio seguente.

```
NFS Location: host:/percorso/destinazione archivio.flar
```

d. Premere F3 per aggiungere l'archivio all'elenco.

e. (Opzionale) Per rimuovere un archivio dal menu, premere F2.

f. Quando l'elenco contiene gli archivi che si desidera installare, premere F6 per uscire.

4. Premere F3 per installare uno o più archivi.

L'archivio Solaris Flash viene installato nell'ambiente di boot. I file residenti nell'ambiente di boot vengono sovrascritti, ad eccezione dei file condivisibili.

L'ambiente di boot è pronto per essere attivato. Vedere "Attivare un ambiente di boot (interfaccia a caratteri)" a pagina 417.

▼ Installare un archivio Solaris Flash in un ambiente di boot (riga di comando)

1. Eseguire il login come superutente.

2. Digitare:

```
# luupgrade -f -n nome_BE -s percorso_immagine_os -a archivio
```

`-f`	Specifica l'installazione di un sistema operativo da un archivio Solaris Flash.
`-n` *nome_BE*	Specifica il nome dell'ambiente di boot da installare con l'archivio.
`-s` *percorso_immagine_os*	Specifica il percorso della directory che contiene l'immagine del sistema operativo. È possibile specificare una directory di un supporto di installazione, ad esempio di un DVD-ROM o di un CD-ROM, oppure una directory NFS o UFS.
`-a` *archivio*	Percorso dell'archivio Solaris Flash, se disponibile sul file system locale. Le versioni delle immagini del sistema operativo specificate con le opzioni `-s` e `-a` devono essere uguali.

ESEMPIO 33–7 Installazione di archivi Solaris Flash in un ambiente di boot (riga di comando)

In questo esempio, viene installato un archivio nell'ambiente di boot `secondo_disco`. L'archivio si trova sul sistema locale. Le versioni del sistema operativo da specificare con le opzioni `-s` e `-a` sono entrambe Solaris 9. Tutti i file vengono sovrascritti su `secondo_disco`, ad eccezione dei file condivisi.

```
# luupgrade -f -n secondo_disco \
-s /net/sistema_installazione/export/solaris9/immagine_OS \
-a /net/server/archive/solaris9
```

ESEMPIO 33–7 Installazione di archivi Solaris Flash in un ambiente di boot (riga di comando) *(Continua)*

L'ambiente di boot è pronto per essere attivato.

▼ Installare un archivio Solaris Flash con un profilo (riga di comando)

Questa procedura mostra come installare un archivio Solaris Flash o un archivio differenziale con l'uso di un profilo.

Se sono state aggiunte una o più versioni locali a un profilo, verificare che l'ambiente di boot contenga uno spazio su disco sufficiente.

1. **Eseguire il login come superutente.**
2. **Creare un profilo.**

   Per l'elenco delle parole chiave utilizzabili con i profili di Solaris Live Upgrade, vedere la Tabella 33–2.
3. **Digitare:**

   # **luupgrade -f -n** *nome_BE* **-s** *percorso_immagine_os* **-j** *percorso_profilo*

`-f`	Specifica l'installazione di un sistema operativo da un archivio Solaris Flash.
`-n` *nome_BE*	Specifica il nome dell'ambiente di boot da aggiornare
`-s` *percorso_immagine_os*	Specifica il percorso della directory che contiene l'immagine del sistema operativo. È possibile specificare una directory di un supporto di installazione, ad esempio di un DVD-ROM o di un CD-ROM, oppure una directory NFS o UFS.
`-j` *percorso_profilo*	Percorso di un profilo configurato per l'installazione flash. Il profilo deve trovarsi in una directory del sistema locale.

   L'ambiente di boot è pronto per essere attivato.

ESEMPIO 33–8 Installare un archivio Solaris Flash in un ambiente di boot con un profilo (interfaccia a caratteri)

In questo esempio, la posizione di installazione dell'archivio viene indicata da un profilo.

```
# parole chiave           valori
# ----------------        -------------------
 install_type              flash_install
```

ESEMPIO 33–8 Installare un archivio Solaris Flash in un ambiente di boot con un profilo (interfaccia a caratteri) *(Continua)*

```
archive_location          nfs installserver:/export/solaris/flasharchive/solaris9archive
```

Dopo aver creato il profilo, è possibile eseguire il comando `luupgrade` e installare l'archivio. Per accedere al profilo viene usata l'opzione `-j`.

```
# luupgrade -f -n secondo_disco \
-s /net/sistema_installazione/export/solarisX/immagine_OS \
-j /var/tmp/profile
```

L'ambiente di boot è pronto per essere attivato. Per creare il profilo, vedere "Creare un profilo per Solaris Live Upgrade" a pagina 405.

▼ Installare un archivio Solaris Flash con una parola chiave di un profilo (riga di comando)

Questa procedura permette di installare un archivio Solaris Flash e di utilizzare la parola chiave `archive_location` dalla riga di comando anziché con un file di profilo. Un archivio può essere richiamato rapidamente anche senza l'uso di un apposito file.

1. **Eseguire il login come superutente.**
2. **Digitare:**

   # **luupgrade -f -n** *nome_BE* **-s** *percorso_immagine_os* **-J** *'profilo'*

`-f`	Specifica l'aggiornamento di un sistema operativo da un archivio Solaris Flash.
`-n` *nome_BE*	Specifica il nome dell'ambiente di boot da aggiornare
`-s` *percorso_immagine_os*	Specifica il percorso della directory che contiene l'immagine del sistema operativo. È possibile specificare una directory di un supporto di installazione, ad esempio di un DVD-ROM o di un CD-ROM, oppure una directory NFS o UFS.
`-J` *'profilo'*	Specifica la parola chiave `archive_location` del profilo. Per i valori delle parole chiave, vedere "Parola chiave `archive_location`" a pagina 298.

   L'ambiente di boot è pronto per essere attivato.

ESEMPIO 33–9 Installazione di un archivio Solaris Flash con l'uso di una parola chiave di un profilo (riga di comando)

In questo esempio, viene installato un archivio nell'ambiente di boot `secondo_disco`. Per richiamare l'archivio vengono usate l'opzione `-J` e la parola chiave `archive_location`. Tutti i file vengono sovrascritti su `secondo_disco`, ad eccezione dei file condivisi.

```
# luupgrade -f -n secondo_disco \
-s /net/sistema_installazione/export/solarisX/immagine_OS \
-J 'archive_location http://esempio.com/flash.flar'
```

Attivazione di un ambiente di boot

L'attivazione di un ambiente di boot permette di utilizzarlo per l'avvio successivo del sistema. In caso di problemi nell'avvio del sistema con il nuovo ambiente di boot, sarà sufficiente tornare all'ambiente di boot originale. Vedere "Ripristino dell'ambiente di boot originale (riga di comando)" a pagina 420.

Perché l'attivazione possa avvenire correttamente, l'ambiente di boot deve soddisfare le seguenti condizioni:

- Lo stato dell'ambiente di boot deve essere "complete". Per informazioni su come determinare lo stato dell'ambiente, vedere "Visualizzazione dello stato degli ambienti di boot" a pagina 429.
- Se l'ambiente di boot non è quello corrente, non è stato possibile attivare le partizioni di quell'ambiente con `lumount`(1M) o `mount`(1M).
- L'ambiente di boot che si desidera attivare non può essere sottoposto a un'operazione di confronto. Vedere "Confronto tra due ambienti di boot" a pagina 433.

Nota – Se si desidera riconfigurare lo spazio di swap, operare questa modifica prima di avviare l'ambiente di boot inattivo. Nella configurazione predefinita, tutti gli ambienti di boot condividono gli stessi dispositivi di swap. Per riconfigurare lo spazio di swap, vedere "Creare un nuovo ambiente di boot", Punto 9 o "Creare un ambiente di boot e riconfigurare lo spazio di swap (riga di comando)" a pagina 381.

▼ x86: (Opzionale) Aggiornare il dischetto di boot prima dell'attivazione

Se non si intende utilizzare il dischetto Solaris 9 Device Configuration Assistant *x86 Platform Edition* per l'avvio del sistema, è possibile ignorare questa procedura. Se il boot verrà eseguito con il Device Configuration Assistant, è necessario aggiornare il dischetto di boot. Questa procedura permette di aggiornare il dischetto di boot alla release utilizzata sovrascrivendo il dischetto esistente o scrivendo i dati su un nuovo dischetto.

1. **Inserire il dischetto Solaris 9 Device Configuration Assistant** *x86 Platform Edition***. Usare il dischetto esistente da sovrascrivere o un nuovo dischetto.**
2. **Aggiornare il dischetto di boot con l'ultima immagine disponibile per la release in uso.**
3. **Espellere il dischetto di boot.**
4. **Digitare:**

   ```
   volcheck
   ```

5. **Copiare il file `boot/solaris/bootenv.rc` del nuovo ambiente di boot sul dischetto.**

   ```
   cp /a/boot/solaris/bootenv.rc /floppy/floppy0/solaris/bootenv.rc
   ```

6. **Controllare che i dispositivi di input e di output sul dischetto siano corretti. Qualora non fossero corretti, aggiornarli.**

   A questo punto si è pronti per attivare il nuovo ambiente di boot.

▼ Attivare un ambiente di boot (interfaccia a caratteri)

La prima volta che si avvia un sistema da un nuovo ambiente di boot, il software Solaris Live Upgrade sincronizza questo ambiente con quello precedentemente attivo. "Sincronizzazione" significa in questo caso la copia di alcuni file e directory di importanza critica dall'ambiente di boot precedente a quello nuovo. Solaris Live Upgrade non esegue questa sincronizzazione dopo il boot iniziale, a meno che l'operazione non venga forzata dall'utente.

Per maggiori informazioni sulla sincronizzazione, vedere "Sincronizzazione dei file tra gli ambienti di boot" a pagina 362.

1. **Dal menu principale di Solaris Live Upgrade, selezionare Activate.**

2. **Inserire il nome dell'ambiente di boot da attivare:**

```
Name of Boot Environment: solaris_9
Do you want to force a Live Upgrade sync operations: no
```

3. **È possibile continuare oppure forzare la sincronizzazione dei file.**

   - Premere Return per continuare.

     Al primo avvio dell'ambiente di boot, i file vengono automaticamente sincronizzati.

   - È possibile forzare la sincronizzazione dei file, ma questa funzione deve essere usata con cautela. I sistemi operativi di entrambi gli ambienti di boot devono essere compatibili con i file da sincronizzare. Per forzare la sincronizzazione dei file, digitare:

     ```
     Do you want to force a Live Upgrade sync operations: yes
     ```

Avvertenza – La sincronizzazione forzata deve essere utilizzata con estrema cautela, poiché spesso è difficile tener conto di tutte le modifiche apportate all'ultimo ambiente di boot attivo. Ad esempio, se l'ambiente di boot corrente viene eseguito in Solaris 9 e si ritorna a Solaris 2.6 con una sincronizzazione forzata, i file della release 2.6 possono risultare modificati. Poiché i file dipendono dalla release dell'ambiente operativo, il boot di Solaris 2.6 può non riuscire perché i file di Solaris 9 non sono sempre compatibili con quelli di Solaris 2.6.

4. **Premere F3 per iniziare il processo di attivazione.**

5. **Premere Return per continuare.**

   Il nuovo ambiente di boot verrà attivato al riavvio successivo del sistema.

6. **Per attivare l'ambiente di boot inattivo, riavviare il sistema:**

   ```
   # init 6
   ```

▼ Attivare un ambiente di boot (riga di comando)

1. **Eseguire il login come superutente.**

2. **Per attivare l'ambiente di boot, digitare:**

   # **/usr/sbin/luactivate** *nome_BE*

   nome_BE Specifica il nome dell'ambiente di boot da attivare

3. **Riavviare il sistema.**

```
# init 6
```

Avvertenza – Per riavviare il sistema, usare solo i comandi `init` o `shutdown`. Non usare i comandi `reboot`, `halt` o `uadmin`, poiché il sistema non cambierebbe l'ambiente di boot. Verrebbe cioè avviato nuovamente l'ambiente di boot precedentemente attivo.

ESEMPIO 33–10 Attivazione di un ambiente di boot (riga di comando)

In questo esempio, viene attivato l'ambiente di boot secondo_disco.

```
# /usr/sbin/luactivate secondo_disco
# init 6
```

▼ Attivare un ambiente di boot e sincronizzare i file (riga di comando)

La prima volta che si avvia un sistema da un nuovo ambiente di boot, il software Solaris Live Upgrade sincronizza questo ambiente con quello precedentemente attivo. "Sincronizzazione" significa in questo caso la copia di alcuni file e directory di importanza critica dall'ambiente di boot precedente a quello nuovo. Solaris Live Upgrade non esegue questa sincronizzazione dopo il boot iniziale, a meno che questa operazione non venga forzata usando il comando `luactivate` e l'opzione `-s`.

Per maggiori informazioni sulla sincronizzazione, vedere "Sincronizzazione dei file tra gli ambienti di boot" a pagina 362.

1. **Eseguire il login come superutente.**
2. **Per attivare l'ambiente di boot, digitare:**

   ```
   # /usr/sbin/luactivate  -s nome_BE
   ```

   `-s` Forza la sincronizzazione dei file tra l'ambiente di boot precedentemente attivo e quello nuovo. Alla prima attivazione di un ambiente di boot, i file dei due ambienti di boot vengono sincronizzati. Alle attivazioni successive, i file verranno sincronizzati solo se verrà utilizzata l'opzione `-s`.

Avvertenza – Questa opzione deve essere utilizzata con estrema cautela, poiché spesso è difficile tener conto di tutte le modifiche apportate all'ultimo ambiente di boot attivo. Ad esempio, se l'ambiente di boot corrente viene eseguito in Solaris 9 e si ritorna a Solaris 2.6 con una sincronizzazione forzata, i file della release 2.6 possono risultare modificati. Poiché i file dipendono dalla release dell'ambiente operativo, il boot di Solaris 2.6 può non riuscire perché i file di Solaris 9 non sono sempre compatibili con quelli di Solaris 2.6.

nome_BE Specifica il nome dell'ambiente di boot da attivare

3. **Riavviare il sistema.**

```
# init 6
```

ESEMPIO 33–11 Attivazione di un ambiente di boot (riga di comando)

In questo esempio, viene attivato l'ambiente di boot secondo_disco e i file vengono sincronizzati.

```
# /usr/sbin/luactivate -s secondo_disco
# init 6
```

Ripristino dell'ambiente di boot originale (riga di comando)

In caso di problemi dopo l'aggiornamento, o di incompatibilità dell'applicazione con uno dei componenti aggiornati, è possibile ripristinare l'ambiente di boot originale usando una delle procedure descritte qui di seguito, a seconda della piattaforma utilizzata. Per i sistemi SPARC, la prima procedura utilizza `luactivate` per tornare all'ambiente di boot originale. Se la prima procedura non dovesse riuscire, usare la seconda procedura per eseguire il boot da un DVD-ROM, da un CD-ROM o da un'immagine di rete. Per i sistemi x86, scegliere la procedura in base al fatto che i file system radice (/) siano attivati sullo stesso disco fisico o su due dischi differenti.

▼ Ripristinare l'ambiente di boot originale nonostante la corretta creazione del nuovo ambiente di boot

Se l'attivazione del nuovo ambiente di boot è andata a buon fine ma non si è soddisfatti del risultato, usare la procedura seguente.

1. **Eseguire il login come superutente.**
2. **Digitare:**

   # **/usr/sbin/luactivate** *nome_BE*

   nome_BE Specifica il nome dell'ambiente di boot da attivare.
3. **Riavviare il sistema.**

   # **init 6**

   L'ambiente di boot precedente torna ad essere l'ambiente attivo.

▼ SPARC: Ripristinare l'ambiente di boot originale in caso di insuccesso nell'attivazione del nuovo ambiente

- Se il nuovo ambiente di boot non si avvia e si riesce ad avviare l'ambiente originale in modalità monoutente, usare la procedura qui descritta per tornare all'ambiente di boot precedente.
- Se il sistema deve essere avviato da un supporto o da un'immagine di installazione in rete, vedere "SPARC: Ripristinare l'ambiente di boot originale usando un DVD, un CD o un'immagine di installazione in rete" a pagina 422.

1. **Al prompt OK, avviare il sistema in modalità monoutente dal DVD di Solaris 9, dal CD di installazione di Solaris 9, dalla rete o da un disco locale:**

   OK **boot cdrom -s**

   o

   OK **boot net -s**

   o

   OK **boot** *nome_dispositivo* **-s**

   nome_dispositivo Specifica il nome del dispositivo da cui deve essere avviato il sistema, ad esempio `/dev/dsk/c0t0d0s0`
2. **Digitare:**

```
# /sbin/luactivate nome_BE
```

nome_BE Specifica il nome dell'ambiente di boot da attivare

- Se questo comando non visualizza un prompt, passare a "SPARC: Ripristinare l'ambiente di boot originale usando un DVD, un CD o un'immagine di installazione in rete" a pagina 422.
- Se viene visualizzato il prompt, continuare.

3. **Al prompt, digitare:**

```
Eseguire il fallback su (attivare) l'ambiente di boot <nome disco>
(yes o no)? yes
```

Compare un messaggio indicante che l'attivazione è riuscita.

4. **Riavviare il sistema.**

```
# init 6
```

L'ambiente di boot precedente torna ad essere l'ambiente attivo.

▼ SPARC: Ripristinare l'ambiente di boot originale usando un DVD, un CD o un'immagine di installazione in rete

Per avviare il sistema da un DVD, da un CD o da un'immagine di installazione in rete, procedere come segue. Attivare la slice radice (/) dall'ultimo ambiente di boot attivo. Eseguire quindi il comando `luactivate` per cambiare l'ambiente attivo. Al riavvio del sistema, verrà nuovamente utilizzato l'ambiente di boot originale.

1. **Al prompt OK, avviare il sistema in modalità monoutente dal DVD di Solaris 9, dal CD di installazione di Solaris 9, dalla rete o da un disco locale:**

```
OK boot cdrom -s
```

o

```
OK boot net -s
```

o

```
OK boot nome_dispositivo -s
```

nome_dispositivo Specifica il nome del disco e la slice in cui risiede la copia del sistema operativo, ad esempio `/dev/dsk/c0t0d0s0`

2. **Se necessario, controllare l'integrità del file system radice (/) dell'ambiente di boot sicuro.**

```
# fsck nome_dispositivo
```

nome_dispositivo Specifica la posizione del file system radice (/) sul disco dell'ambiente di boot che si desidera ripristinare. Il nome del dispositivo deve essere specificato nella forma `/dev/dsk/c`*wtx*`d`*y*`s`*z*.

3. **Attivare la slice radice (/) dell'ambiente di boot attivo in una directory selezionata (ad esempio `/mnt`):**

   `# mount` *nome_dispositivo* `/mnt`

   nome_dispositivo Specifica la posizione del file system radice (/) sul disco dell'ambiente di boot che si desidera ripristinare. Il nome del dispositivo deve essere specificato nella forma `/dev/dsk/c`*wtx*`d`*y*`s`*z*.

4. **Dalla slice radice (/) dell'ambiente di boot attivo, digitare:**

   `# /mnt/sbin/luactivate`

   `luactivate` attiva l'ambiente di boot precedente e indica il risultato dell'operazione.

5. **Disattivare `/mnt`**

   `# umount /mnt`

6. **Riavviare il sistema.**

   `# init 6`

   L'ambiente di boot precedente torna ad essere l'ambiente attivo.

▼ x86: Ripristinare l'ambiente di boot da un disco differente

L'avvio del nuovo ambiente di boot potrebbe non riuscire. Se i file system radice (/) degli ambienti di boot si trovano su dischi fisici differenti, usare la procedura seguente per ripristinare l'ambiente di boot originale.

1. **Riavviare il sistema e accedere al menu del BIOS appropriato.**
   - Se i dispositivi di boot del sistema sono SCSI, accedere al BIOS SCSI: Per istruzioni a riguardo, vedere la documentazione del controller SCSI.
   - Se i dispositivi di boot sono gestiti dal BIOS di sistema, accedere al BIOS di sistema.
2. **Seguendo le istruzioni fornite nella documentazione del BIOS, cambiare il dispositivo di boot in modo da ripristinare l'ambiente di boot originale (se differente).**

3. **Salvare le modifiche al BIOS.**
4. **Uscire dal BIOS e avviare il processo di boot.**
5. **Digitare `b -s` per avviare il sistema in modalità monoutente.**
6. **Digitare:**

```
# /sbin/luactivate
```

7. **Riavviare il sistema.**

```
# init 6
```

▼ x86: Ripristinare l'ambiente di boot dallo stesso disco

L'avvio del sistema potrebbe non riuscire. Se i file system radice (/) si trovano sullo stesso disco fisico, usare la procedura seguente per ripristinare l'ambiente di boot originale. Attivare la slice radice (/) dall'ultimo ambiente di boot attivo. Eseguire quindi il comando `luactivate` per cambiare l'ambiente attivo. Al riavvio del sistema, verrà nuovamente utilizzato l'ambiente di boot originale.

1. **Decidere in che modo avviare il sistema.**
   - Se si desidera eseguire il boot dal DVD di Solaris 9 o dal CD di installazione di Solaris 9, inserire il disco appropriato. Il BIOS del sistema deve supportare il boot da un DVD o da un CD.
   - Se si desidera eseguire il boot dalla rete, usare l'ambiente di boot PXE (Preboot Execution Environment). Il sistema deve supportare il PXE. Per abilitare il sistema all'uso del PXE, usare il tool di configurazione del BIOS o quello della scheda di rete.
   - Se si desidera eseguire il boot da un dischetto, inserire il dischetto Solaris 9 Device Configuration Assistant *x86 Platform Edition* nel sistema.

Solo x86 – Il Device Configuration Assistant può essere copiato su un dischetto nei seguenti modi:

- Copiare il software su un dischetto dal DVD Solaris 9 *x86 Platform Edition* o dal CD Solaris 9 Software 2 of 2 *x86 Platform Edition* usando la procedura descritta nell'Appendice I.
- Scaricare e copiare il software su un dischetto dal sito della Solaris Developer Connection, all'indirizzo http://soldc.sun.com/support/drivers/dca_diskettes.

Seguire le istruzioni visualizzate finché non compare il menu con i parametri di boot correnti.

2. **Digitare `b -s` per avviare il sistema in modalità monoutente.**

3. **Se necessario, controllare l'integrità del file system radice (/) dell'ambiente di boot sicuro.**

   `# fsck` *punto_attivazione*

   punto_attivazione File system radice noto e affidabile

4. **Attivare la slice radice dell'ambiente di boot attivo in una directory selezionata (ad esempio `/mnt/sbin`):**

   `# mount` *nome_dispositivo* `/mnt/sbin`

   nome_dispositivo Specifica la posizione del file system radice (/) sul disco dell'ambiente di boot che si desidera ripristinare. Il nome del dispositivo deve essere specificato nella forma `/dev/dsk/c`*wtx* `d`*y*`s`*z*.

5. **Dalla slice radice dell'ambiente di boot attivo, digitare:**

   `# /mnt/sbin/luactivate`

   `luactivate` attiva l'ambiente di boot precedente e indica il risultato dell'operazione.

6. **Disattivare `/mnt/sbin`.**

   `# umount` *nome_dispositivo* `/mnt/sbin`

   nome_dispositivo Specifica la posizione del file system radice (/) sul disco dell'ambiente di boot che si desidera ripristinare. Il nome del dispositivo deve essere specificato nella forma `/dev/dsk/c`*wtx* `d`*y*`s`*z*.

7. **Riavviare il sistema.**

   `# init 6`

   L'ambiente di boot precedente torna ad essere l'ambiente attivo.

CAPITOLO 34

Manutenzione degli ambienti di boot con Solaris Live Upgrade (procedure)

Questo capitolo descrive varie attività di manutenzione, ad esempio l'aggiornamento regolare del file system dell'ambiente di boot o l'eliminazione di un ambiente di boot. Il capitolo è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- "Funzioni di manutenzione di Solaris Live Upgrade" a pagina 428
- "Visualizzazione dello stato degli ambienti di boot" a pagina 429
- "Aggiornamento di un ambiente di boot precedentemente configurato" a pagina 430
- "Annullamento di un'operazione pianificata di creazione, aggiornamento o copia" a pagina 432
- "Confronto tra due ambienti di boot" a pagina 433
- "Eliminazione di un ambiente di boot inattivo" a pagina 435
- "Visualizzazione del nome dell'ambiente di boot attivo" a pagina 436
- "Rinomina di un ambiente di boot" a pagina 437
- "Aggiunta o modifica della descrizione associata al nome di un ambiente di boot" a pagina 438
- "Visualizzazione della configurazione di un ambiente di boot" a pagina 441

Funzioni di manutenzione di Solaris Live Upgrade

TABELLA 34–1 Funzioni di manutenzione di Solaris Live Upgrade

Attività	Descrizione	Per istruzioni, vedere
(Opzionale) Visualizzazione dello stato dell'ambiente di boot	■ Determinare se un ambiente di boot è attivo, in corso di attivazione, programmato per l'attivazione o in fase di confronto	■ "Visualizzazione dello stato degli ambienti di boot" a pagina 429
	■ Confrontare l'ambiente di boot attivo con quello inattivo	■ "Confronto tra due ambienti di boot" a pagina 433
	■ Visualizzare il nome dell'ambiente di boot attivo	■ "Visualizzazione del nome dell'ambiente di boot attivo" a pagina 436
	■ Visualizzare la configurazione di un ambiente di boot	■ "Visualizzazione della configurazione di un ambiente di boot" a pagina 441
(Opzionale) Aggiornamento di un ambiente di boot inattivo	Copiare nuovamente i file system dall'ambiente di boot attivo senza modificare la configurazione dei file system	"Aggiornamento di un ambiente di boot precedentemente configurato" a pagina 430
(Opzionale) Altre attività	■ Eliminare un ambiente di boot	■ "Eliminazione di un ambiente di boot inattivo" a pagina 435
	■ Cambiare nome a un ambiente di boot	■ "Rinomina di un ambiente di boot" a pagina 437
	■ Aggiungere o modificare la descrizione associata al nome di un ambiente di boot	■ "Aggiunta o modifica della descrizione associata al nome di un ambiente di boot" a pagina 438
	■ Annullare attività pianificate	■ "Annullamento di un'operazione pianificata di creazione, aggiornamento o copia" a pagina 432

Visualizzazione dello stato degli ambienti di boot

Per visualizzare informazioni sull'ambiente di boot si può utilizzare il menu Status o il comando `lustatus`. Se non viene specificato un ambiente di boot, vengono visualizzate informazioni di stato su tutti gli ambienti di boot del sistema.

Per ogni ambiente di boot vengono presentate le seguenti informazioni:

- Name – Nome dell'ambiente di boot.
- Complete – Indica se sono in corso operazioni di copia o di creazione. Indica anche che l'ambiente di boot può essere avviato. Se sono in corso attività di creazione o di aggiornamento, o se una di queste attività ha avuto esito negativo, l'ambiente di boot viene considerato incompleto. Ad esempio, se è in corso o è pianificata un'operazione di copia in un determinato ambiente di boot, quell'ambiente viene considerato incompleto.
- Active – Indica l'ambiente di boot correntemente attivo.
- ActiveOnReboot – Indica che l'ambiente di boot diventerà attivo al riavvio successivo del sistema.
- CopyStatus – Indica se il processo di creazione o di copia dell'ambiente di boot è stato pianificato, è in corso o è in fase di aggiornamento. Lo stato `SCHEDULED` impedisce di eseguire operazioni di copia, rinomina o aggiornamento.

▼ Visualizzare lo stato degli ambienti di boot (interfaccia a caratteri)

- **Dal menu principale, selezionare Status.**

  Viene visualizzata una tabella simile alla seguente:

```
boot environment   Is        Active  Active     Can        Copy
Name               Complete  Now     OnReboot   Delete     Status
--------------------------------------------------------------------------
disk_a_S7          yes       yes     yes        no         -
disk_b_S7database  yes       no      no         yes        COPYING
disk_b_S8          no        no      no         yes        -
```

Nota – In questo esempio, non sarebbe possibile eseguire operazioni di copia, rinomina o aggiornamento su `disco_b_S8`, poiché l'ambiente non è completo, né su `disco_b_S7database`, perché per questo ambiente è in corso un'operazione di aggiornamento.

▼ Visualizzare lo stato degli ambienti di boot (riga di comando)

1. **Eseguire il login come superutente.**
2. **Digitare:**

   # **lustatus** *nome_BE*

   nome_BE Specifica il nome dell'ambiente di boot inattivo di cui si desidera visualizzare lo stato Se il *nome_BE* viene omesso, `lustatus` visualizza lo stato di tutti gli ambienti di boot del sistema.

   In questo esempio, viene visualizzato lo stato di tutti gli ambienti di boot.

```
# lustatus second_disk
boot environment   Is        Active  Active     Can        Copy
Name               Complete  Now     OnReboot   Delete     Status
----------------------------------------------------------------------
disk_a_S7           yes       yes     yes        no         -
disk_b_S7database   yes       no      no         yes        COPYING
disk_b_S8           no        no      no         yes        -
```

Nota – In questo caso, non sarebbe possibile eseguire operazioni di copia, rinomina o aggiornamento su `disco_b_S8`, poiché l'ambiente non è completo, né su `disco_b_S7database`, perché per questo ambiente è in corso un'operazione di aggiornamento.

Aggiornamento di un ambiente di boot precedentemente configurato

Per aggiornare il contenuto di un ambiente di boot precedentemente configurato è possibile utilizzare il menu Copy o il comando `lumake`(1M). I file system dell'ambiente di boot attivo (di origine) vengono copiati nell'ambiente di boot di destinazione. I dati di quest'ultimo vengono distrutti. Per poter eseguire un'operazione di copia da un ambiente di boot, è necessario che il suo stato sia "complete". Per determinare lo stato di un ambiente di boot, vedere "Visualizzazione dello stato degli ambienti di boot" a pagina 429.

L'operazione di copia può essere pianificata per un momento successivo, ed è possibile pianificare una sola attività alla volta. Per annullare una copia pianificata, vedere "Annullamento di un'operazione pianificata di creazione, aggiornamento o copia" a pagina 432.

▼ Aggiornare un ambiente di boot precedentemente configurato (interfaccia a caratteri)

1. **Dal menu principale, selezionare Copy.**
2. **Inserire il nome dell'ambiente di boot inattivo da attivare:**

   ```
   Name of Target Boot Environment: solaris8
   ```

3. **Continuare o pianificare la copia per un momento successivo:**

   - Per continuare con la copia, premere Return.

     L'ambiente di boot inattivo viene aggiornato.

   - Per pianificare la copia per un momento successivo, digitare **y**, un orario (nel formato del comando `at`) e l'indirizzo di posta elettronica a cui inviare i risultati:

     ```
     Do you want to schedule the copy? y
     Enter the time in 'at' format to schedule copy: 8:15 PM
     Enter the address to which the copy log should be mailed:
     utente@dominio.it
     ```

     Per informazioni sui formati disponibili per l'ora, vedere la pagina man di `at`(1).

     L'ambiente di boot inattivo viene aggiornato.

     Per annullare una copia pianificata, vedere "Annullamento di un'operazione pianificata di creazione, aggiornamento o copia" a pagina 432.

▼ Aggiornare un ambiente di boot precedentemente configurato (riga di comando)

Questa procedura copia i file dell'ambiente di origine sopra i file obsoleti di un ambiente di boot creato in precedenza.

1. **Eseguire il login come superutente.**
2. **Digitare:**

   # **lumake -n** *nome_BE* **[-s** *BE_origine***] [-t** *ora***] [-m** *indirizzo_email***]**

`-n` *nome_BE*	Specifica il nome dell'ambiente di boot di cui si desidera sostituire i file system.
`-s` *BE_origine*	(Opzionale) Specifica il nome dell'ambiente di boot di origine che contiene i file system da copiare nell'ambiente di boot di

	destinazione. Se questa opzione viene omessa, `lumake` utilizza come origine l'ambiente di boot corrente.
`-t` *ora*	(Opzionale) Imposta un'attività batch di copia da eseguire sui file system dell'ambiente di boot specificato all'ora specificata. L'ora deve essere indicata nel formato descritto nella pagina man del comando `at`(1).
`-m` *indirizzo_email*	(Opzionale) Permette di inviare l'output di `lumake` all'indirizzo specificato al termine del comando. L'*indirizzo_email* non viene verificato. Questa opzione può essere utilizzata solo insieme a `-t`.

ESEMPIO 34–1 Aggiornamento di un ambiente di boot precedentemente configurato (riga di comando)

In questo esempio, i file system di `primo_disco` verranno copiati su `secondo_disco`. Al termine dell'operazione, verrà inviata una email all'utente Gianni del dominio `sede.it`.

```
# lumake -n  secondo_disco -s primo_disco -m gianni@sede.it
```

I file di `primo_disco` vengono copiati su `secondo_disco` e viene inviata una email di notifica. Per annullare una copia pianificata, vedere "Annullamento di un'operazione pianificata di creazione, aggiornamento o copia" a pagina 432.

Annullamento di un'operazione pianificata di creazione, aggiornamento o copia

Le operazioni di creazione, aggiornamento e copia di un ambiente di boot possono essere annullate fino all'ora di esecuzione impostata. Nell'interfaccia grafica, per pianificare un'operazione è possibile utilizzare i menu per la creazione, l'aggiornamento o la copia dell'ambiente di boot. Dalla riga di comando, è possibile usare il comando `lumake`. È possibile pianificare una sola operazione alla volta.

▼ Annullare un'operazione pianificata di creazione, aggiornamento o copia (interfaccia a caratteri)

1. **Dal menu principale, selezionare Cancel.**

2. **Per visualizzare un elenco degli ambienti di boot disponibili per l'annullamento, premere F2.**
3. **Selezionare l'ambiente di boot in cui annullare l'operazione.**
   L'operazione non verrà più eseguita all'ora specificata.

▼ Annullare un'operazione pianificata di creazione, aggiornamento o copia (riga di comando)

1. **Eseguire il login come superutente.**
2. **Digitare:**

   ```
   # lucancel
   ```

   L'operazione non verrà più eseguita all'ora specificata.

Confronto tra due ambienti di boot

Per identificare le differenze tra l'ambiente di boot attivo e altri ambienti di boot, è possibile usare il menu Compare o il comando `lucompare`. Per poter eseguire il confronto, l'ambiente di boot inattivo deve essere in stato "complete" e non può avere un'operazione di copia pianificata per l'esecuzione. Vedere "Visualizzazione dello stato degli ambienti di boot" a pagina 429.

L'ambiente di boot specificato non può contenere partizioni attivate con `lumount` o `mount`.

▼ Confrontare due ambienti di boot (interfaccia a caratteri)

1. **Dal menu principale, selezionare Compare.**
2. **Scegliere se eseguire il confronto con l'ambiente di boot originale o con un ambiente di boot attivo.**
3. **Premere F3.**
4. **Inserire i nomi dell'ambiente di boot originale (attivo) e dell'ambiente di boot inattivo e il percorso di un file:**

```
Name of Parent: solaris8
Name of Child: solaris8-1
Full Pathname of the file to Store Output: /tmp/compare
```

5. **Per salvare il file, premere F3.**

   Il menu Compare presenta i seguenti attributi dei file:

   - Modalità.
   - Numero di collegamenti.
   - Proprietario.
   - Gruppo.
   - Checksum – Il checksum viene calcolato solo se il file dell'ambiente di boot specificato corrisponde alla sua controparte nell'ambiente di boot attivo in tutti i campi descritti in precedenza. Se gli altri attributi sono uguali ma il checksum è diverso, i checksum differenti vengono aggiunti all'output relativo ai file confrontati.
   - Dimensioni.
   - File presenti in uno solo degli ambienti di boot.

6. **Per tornare al menu Compare, premere F3.**

▼ Confrontare due ambienti di boot (riga di comando)

1. **Eseguire il login come superutente.**
2. **Digitare:**

   # **/usr/sbin/lucompare -i** *file_input* **(o) -t -o** *file_output nome_BE*

`-i` *file_input*	Confronta i file elencati nel file specificato. I file da confrontare devono essere designati con un percorso assoluto. Se viene specificato il nome di una directory, il confronto viene effettuato in modo ricorsivo sul contenuto della directory. Questa opzione è alternativa a `-t`.
`-t`	Confronta solo i file non-binari. Questa operazione utilizza il comando `file`(1) su tutti i file per determinare se siano in formato testo. Questa opzione è alternativa a `-i`.
`-o` *file_output*	Redirige l'output delle differenze al file specificato.
nome_BE	Specifica il nome dell'ambiente di boot da confrontare con quello attivo.

ESEMPIO 34–2 Confronto tra due ambienti di boot (riga di comando)

In questo esempio, l'ambiente di boot primo_disco (origine) viene confrontato con secondo_disco e i risultati vengono inviati ad un file.

```
# /usr/sbin/lucompare -i  /etc/lu/compare/ \
-o /var/tmp/compare.out secondo_disco
```

Eliminazione di un ambiente di boot inattivo

È possibile usare il menu Delete o il comando `ludelete`. Non è possibile eliminare l'ambiente di boot attivo o quello che verrà attivato al riavvio successivo del sistema. L'ambiente di boot da eliminare deve essere in stato "complete". Un ambiente di boot viene considerato completo quando non deve subire operazioni che ne possano modificare lo stato. Per determinare lo stato di un ambiente di boot, vedere "Visualizzazione dello stato degli ambienti di boot" a pagina 429. Allo stesso modo, non è possibile eliminare un ambiente di boot i cui file system siano attivati con `lumount`.

▼ Eliminare un ambiente di boot inattivo (interfaccia a caratteri)

1. **Dal menu principale, selezionare Delete.**
2. **Inserire il nome dell'ambiente di boot inattivo che si desidera eliminare**

   ```
   Name of boot environment: solaris8
   ```

   L'ambiente di boot inattivo viene eliminato.

▼ Eliminare un ambiente di boot inattivo (riga di comando)

1. **Eseguire il login come superutente.**
2. **Digitare:**

   ```
   # ludelete nome_BE
   ```

nome_BE Specifica il nome dell'ambiente di boot inattivo da eliminare.

ESEMPIO 34–3 Eliminazione di un ambiente di boot inattivo (riga di comando)

In questo esempio, viene eliminato l'ambiente di boot secondo_disco.

```
# ludelete secondo_disco
```

Visualizzazione del nome dell'ambiente di boot attivo

Per visualizzare il nome dell'ambiente di boot corrente è possibile usare il menu Current o il comando `lucurr`. Se sul sistema non è configurato alcun ambiente di boot, compare il messaggio "Nessun ambiente di boot configurato sul sistema". Si noti che `lucurr` restituisce solo il nome dell'ambiente di boot corrente, non di quello che verrà attivato al riavvio successivo del sistema. Per determinare lo stato di un ambiente di boot, vedere "Visualizzazione dello stato degli ambienti di boot" a pagina 429.

▼ Visualizzare il nome dell'ambiente di boot attivo (interfaccia a caratteri)

- **Dal menu principale, selezionare Current.**

  Viene visualizzato il nome dell'ambiente di boot attivo o il messaggio "Nessun ambiente di boot configurato sul sistema".

▼ Visualizzare il nome dell'ambiente di boot attivo (riga di comando)

- **Digitare:**

  ```
  # /usr/sbin/lucurr
  ```

ESEMPIO 34–4 Visualizzazione del nome dell'ambiente di boot attivo (riga di comando)

In questo esempio, viene visualizzato il nome dell'ambiente di boot corrente.

```
# /usr/sbin/lucurr
solaris8
```

Rinomina di un ambiente di boot

La rinomina dell'ambiente di boot può essere utile quando occorre aggiornare l'ambiente di boot da una release di Solaris a un'altra. Ad esempio, in seguito all'aggiornamento del sistema operativo è possibile rinominare l'ambiente di boot da `solaris7` a `solaris8`. Per cambiare nome all'ambiente di boot inattivo, è possibile usare il menu Rename o il comando `lurename`.

Il nuovo nome deve rispettare i seguenti vincoli.

- Non deve superare i 30 caratteri di lunghezza.
- Può contenere solo caratteri alfanumerici o altri caratteri ASCII che non siano considerati speciali nella shell UNIX. Vedere la sezione "Quoting" della pagina man `sh`(1).
- Può contenere solo caratteri a 8 bit di un solo byte.
- Deve essere unico nel sistema.

È possibile rinominare solo gli ambienti di boot con stato "complete". Per determinare lo stato di un ambiente di boot, vedere "Visualizzazione dello stato degli ambienti di boot" a pagina 429. Non è possibile rinominare un ambiente di boot i cui file system siano stati attivati con `lumount` o `mount`.

▼ Rinominare un ambiente di boot inattivo (interfaccia a caratteri)

1. **Dal menu principale, selezionare Rename.**
2. **Inserire il nome corrente dell'ambiente di boot da rinominare e quindi il nuovo nome:**
3. **Per salvare le modifiche, premere F3.**

▼ Rinominare un ambiente di boot inattivo (riga di comando)

1. **Eseguire il login come superutente.**
2. **Digitare:**

   # **`lurename -e`** *nome_BE* **`-n`** *nuovo_nome*

`-e` *nome_BE* Specifica il nome dell'ambiente di boot inattivo da modificare

`-n` *nuovo_nome* Specifica il nuovo nome da assegnare all'ambiente di boot inattivo

In questo esempio, secondo_disco viene rinominato in terzo_disco.

```
# lurename -e  secondo_disco  -n  terzo_disco
```

Aggiunta o modifica della descrizione associata al nome di un ambiente di boot

È possibile associare una descrizione al nome di un ambiente di boot. La descrizione non può sostituire il nome. Mentre per il nome dell'ambiente di boot esistono alcune limitazioni a livello di lunghezza e di caratteri ammessi, la descrizione può avere qualunque lunghezza e accetta qualunque contenuto. La descrizione può essere un semplice testo o un'entità più complessa, ad esempio un file `gif`. La descrizione può essere creata:

- Durante la creazione dell'ambiente di boot, con il comando `lucreate` e l'opzione `-A`
- Dopo la creazione dell'ambiente di boot, con il comando `ludesc`.

Per maggiori informazioni sull'uso dell'opzione `-A` con `lucreate`, vedere "Creare un ambiente di boot per la prima volta (riga di comando)" a pagina 375. Per informazioni su come creare la descrizione dopo la creazione dell'ambiente di boot, vedere le procedure descritte qui di seguito o la pagina man `ludesc`(1M).

▼ Aggiungere o modificare la descrizione di un ambiente di boot in formato testo

1. **Eseguire il login come superutente.**
2. **Digitare:**

   ```
   # /usr/sbin/ludesc -n  nome_BE  'descrizione_BE'
   ```

   `-n` *nome_BE 'descrizione_BE'* Specifica il nome dell'ambiente di boot e la nuova descrizione da associare al nome

ESEMPIO 34–5 Aggiunta di una descrizione in formato testo per un ambiente di boot

In questo esempio, viene aggiunta una descrizione a un ambiente di boot di nome secondo_disco. La descrizione è un testo racchiuso tra virgolette singole.

```
# /usr/sbin/ludesc -n secondo_disco 'Test di Solaris 9, gennaio 2001.'
```

▼ Aggiungere o modificare la descrizione di un ambiente di boot con un file

1. **Eseguire il login come superutente.**
2. **Digitare:**

   # **/usr/sbin/ludesc -n** *nome_BE* **-f** *nome_file*

`-n` *nome_BE*	Specifica il nome dell'ambiente di boot e la nuova descrizione da associare al nome
nome_file	Specifica il file da associare al nome dell'ambiente di boot

ESEMPIO 34–6 Aggiunta della descrizione di un ambiente di boot con un file

In questo esempio, viene aggiunta una descrizione a un ambiente di boot di nome secondo_disco. La descrizione è contenuta in un file `gif`.

```
# /usr/sbin/ludesc -n secondo_disco -f rosa.gif
```

▼ Determinare il nome di un ambiente di boot da una descrizione in formato testo

1. **Eseguire il login come superutente.**
2. **Digitare:**

   # **/usr/sbin/ludesc -A '***descrizione_BE***'**

`-A` '*descrizione_BE*'	Visualizza il nome dell'ambiente di boot associato alla descrizione

ESEMPIO 34–7 Identificazione dell'ambiente di boot in base alla descrizione

In questo esempio, il nome dell'ambiente di boot, secondo_disco, viene determinato usando l'opzione `-A` con la descrizione.

```
# /usr/sbin/ludesc -A  'Test di Solaris 9, gennaio 2001.'
secondo_disco
```

▼ Determinare il nome di un ambiente di boot da una descrizione contenuta in un file

1. **Eseguire il login come superutente.**
2. **Digitare:**

   # **/usr/sbin/ludesc -f** *nome_file*

   `-f` *nome_file* Visualizza il nome dell'ambiente di boot associato alla descrizione contenuta nel file specificato

ESEMPIO 34–8 Identificazione di un ambiente di boot in base alla descrizione contenuta in un file

In questo esempio, il nome dell'ambiente di boot, secondo_disco, viene determinato usando l'opzione `-f` e il nome del file che contiene la descrizione.

```
# /usr/sbin/ludesc -f rosa.gif
secondo_disco
```

▼ Determinare la descrizione di un ambiente di boot in base al nome

1. **Eseguire il login come superutente.**
2. **Digitare:**

   # **/usr/sbin/ludesc -n** *nome_BE*

   `-n` *nome_BE* Visualizza la descrizione associata al nome dell'ambiente di boot

ESEMPIO 34–9 Identificazione della descrizione dell'ambiente di boot in base al nome

In questo esempio, la descrizione viene determinata usando l'opzione `-n` con il nome dell'ambiente di boot.

```
# /usr/sbin/ludesc -n  secondo_disco
Test di Solaris 9, gennaio 2001
```

Visualizzazione della configurazione di un ambiente di boot

Per visualizzare la configurazione di un ambiente di boot è possibile usare il menu List o il comando `lufslist`. L'output contiene la slice (il file system) del disco, il tipo di file system e la dimensione del file system per ogni punto di attivazione dell'ambiente di boot.

▼ Visualizzare la configurazione degli ambienti di boot inattivi (interfaccia a caratteri)

1. **Dal menu principale, selezionare List.**
2. **Per visualizzare lo stato di un ambiente di boot, digitarne il nome.**

   ```
   Name of Boot Environment: solaris8
   ```

3. **Premere F3.**

   L'esempio seguente visualizza un elenco.

   ```
   Filesystem              fstype       size(Mb) Mounted on
   ------------------------------------------------------------------------
   /dev/dsk/c0t0d0s1       swap           512.11 -
   /dev/dsk/c0t4d0s3       ufs           3738.29 /
   /dev/dsk/c0t4d0s4       ufs            510.24 /opt
   ```

4. **Per tornare al menu List, premere F6.**

▼ Visualizzare la configurazione di un ambiente di boot (riga di comando)

1. **Eseguire il login come superutente.**
2. **Digitare:**

   ```
   # lufslist
   ```

   nome_BE Specifica il nome dell'ambiente di boot di cui si desidera visualizzare i file system.

   L'esempio seguente visualizza un elenco.

```
Filesystem              fstype       size(Mb) Mounted on
------------------------------------------------------------------------
/dev/dsk/c0t0d0s1       swap           512.11 -
/dev/dsk/c0t4d0s3       ufs           3738.29 /
/dev/dsk/c0t4d0s4       ufs            510.24 /opt
```

CAPITOLO 35

Solaris Live Upgrade (esempi)

Questo capitolo contiene alcuni esempi che illustrano la creazione di un ambiente di boot, il suo aggiornamento e la sua attivazione da un'interfaccia a caratteri (CUI) o dalla riga di comando (CLI). Contiene inoltre alcuni esempi di ripristino dell'ambiente di boot originale.

Esempio di aggiornamento con Solaris Live Upgrade (riga di comando)

In questo esempio, viene creato un nuovo ambiente di boot usando il comando `lucreate` su un sistema che utilizza la release Solaris 2.6. Il nuovo ambiente di boot viene aggiornato a Solaris 9 con il comando `luupgrade`. L'ambiente di boot aggiornato viene attivato con il comando `luactivate`. Viene inoltre fornito un esempio di ripristino dell'ambiente di boot originale.

Installare Live Upgrade nell'ambiente di boot attivo

1. Inserire il DVD di Solaris 9 o il CD Solaris 9 Software 2 of 2.
2. Seguire la procedura appropriata per il supporto utilizzato.
   - Se si utilizza il DVD di Solaris 9, spostarsi nella directory del programma di installazione e avviarlo.

     ```
     # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools/Installers
     # ./liveupgrade20
     ```

     Viene avviato il programma di installazione Solaris Web Start.

- Se si utilizza il CD Solaris 9 Software 2 of 2, avviare il programma di installazione.

  ```
  % ./installer
  ```

  Viene avviato il programma di installazione Solaris Web Start.

3. Dalla schermata di selezione del tipo di installazione, scegliere l'installazione personalizzata.
4. Nella schermata di selezione della versione locale, fare clic sulle lingue da installare.
5. Scegliere il software da installare.
   - Per i DVD, nella schermata di selezione dei componenti, fare clic su Avanti per installare i package.
   - Per i CD, nella schermata di selezione dei prodotti, scegliere l'installazione predefinita per Solaris Live Upgrade e fare clic sulle altre opzioni per deselezionarle.
6. Installare il software seguendo le indicazioni di Solaris Web Start.

Creare un ambiente di boot

L'ambiente di boot di origine viene denominato c0t4d0s0 usando l'opzione `-c`. Il nome dell'ambiente di boot di origine deve essere specificato solo durante la creazione del primo ambiente di boot. Per maggiori informazioni sull'indicazione dei nomi con l'opzione `-c`, vedere la descrizione al Punto 2.

Il nome del nuovo ambiente di boot è c0t15d0s0. L'opzione `-A` crea una descrizione che viene associata al nome dell'ambiente di boot.

Il file system radice (`/`) viene copiato nel nuovo ambiente di boot. Viene anche creata una nuova slice di swap (non viene condivisa la slice di swap dell'ambiente di boot di origine).

```
# lucreate -A 'descrizione_BE' -c c0t4d0s0 -m /:/dev/dsk/c0t15d0s0:ufs \
-m -:/dev/dsk/c0t15d0s1:swap -n c0t15d0s0
```

Aggiornare l'ambiente di boot inattivo

Il nome dell'ambiente di boot inattivo è c0t15d0s0. L'immagine del sistema operativo da usare per l'aggiornamento viene presa dalla rete.

```
# luupgrade -n c0t15d0s0 -u -s /net/ins3-svr/export/s9/combined.s9s_wos
```

Controllare che l'ambiente di boot possa essere avviato

Il comando `lustatus` indica se la creazione dell'ambiente di boot è terminata. Indica inoltre se l'ambiente di boot può essere utilizzato per l'avvio del sistema.

```
# lustatus
boot environment   Is        Active  Active     Can        Copy
Name               Complete  Now     OnReboot   Delete     Status
----------------------------------------------------------------------
c0t4d0s0           yes       yes      yes      no      -
c0t15d0s0          yes       no       no       yes     -
```

Attivare l'ambiente di boot inattivo

L'ambiente di boot c0t15d0s0 viene reso avviabile con il comando `luactivate`. Il sistema viene quindi riavviato e c0t15d0s0 diventa l'ambiente di boot attivo. L'ambiente di boot c0t4d0s0 è ora inattivo.

```
# luactivate c0t15d0s0
# init 6
```

Ripristinare l'ambiente di boot di origine

La procedura di ripristino dipende dallo stato di attivazione del nuovo ambiente di boot:

- L'attivazione è riuscita ma si desidera tornare all'ambiente di boot precedente. Vedere Esempio 35–1.
- L'attivazione non riesce ed è possibile riavviare l'ambiente di boot di origine. Vedere Esempio 35–2.
- L'attivazione non riesce e occorre riavviare l'ambiente di boot originale usando un supporto o un'immagine di installazione in rete. Vedere Esempio 35–3.

ESEMPIO 35–1 Ripristinare l'ambiente di boot originale nonostante la corretta creazione del nuovo ambiente di boot

In questo esempio, l'ambiente di boot originale c0t4d0s0 viene ripristinato come ambiente di boot attivo nonostante l'attivazione del nuovo ambiente sia andata a buon fine. Il nome del dispositivo è primo_disco.

```
# /usr/sbin/luactivate primo_disco
# init 6
```

ESEMPIO 35–2 SPARC: Ripristinare l'ambiente di boot originale in caso di insuccesso nell'attivazione del nuovo ambiente

In questo esempio, l'avvio del nuovo ambiente di boot non è riuscito. È necessario tornare al prompt OK e quindi riavviare l'ambiente di boot originale, c0t4d0s0, in modalità monoutente.

```
OK boot net -s
# /sbin/luactivate primo_disco
Eseguire il fallback per (attivare) l'ambiente di boot c0t4d0s0
(yes or no)? yes
# init 6
```

L'ambiente di boot originale, c0t4d0s0, diventa l'ambiente attivo.

ESEMPIO 35–3 SPARC: Ripristinare l'ambiente di boot originale usando un DVD, un CD o un'immagine di installazione in rete

In questo esempio, l'avvio del nuovo ambiente di boot non è riuscito. Non è possibile avviare il sistema dall'ambiente di boot originale, perciò occorre usare un supporto o un'immagine di installazione in rete. Il dispositivo è `/dev/dsk/c0t4d0s0`. L'ambiente di boot originale, c0t4d0s0, diventa l'ambiente attivo.

```
OK boot net -s
# fsck /dev/dsk/c0t4d0s0
# mount /dev/dsk/c0t4d0s0 /mnt
# /mnt/sbin/luactivate
Eseguire il fallback per (attivare) l'ambiente di boot c0t4d0s0
(yes or no)? yes
# umount /mnt
# init 6
```

Esempio di separazione e aggiornamento di un lato di un mirror

Questo esempio mostra come eseguire le seguenti operazioni:

- Creare un volume RAID-1 (mirror) in un nuovo ambiente di boot
- Dividere il mirror e aggiornarne metà
- Collegare l'altra metà del mirror (la concatenazione) al nuovo mirror

La Figura 35–1 mostra l'ambiente di boot corrente, che contiene tre dischi fisici.

FIGURA 35–1 Scollegamento e aggiornamento di una parte di un volume RAID-1 (mirror) (continua)

1. Creare un nuovo ambiente di boot, `secondo_disco`, contenente un mirror.

   Il comando seguente esegue queste operazioni.

   - `lucreate` configura un file system UFS per il punto di attivazione del file system radice (`/`). Viene creato il mirror `d10`. Questo mirror contiene il file system radice (`/`) dell'ambiente di boot corrente, che viene copiato sul mirror `d10`. Tutti i dati contenuti nel mirror `d10` vengono sovrascritti.
   - Le due slice `c0t1d0s0` e `c0t2d0s0` vengono designate per essere usate come submirror. Questi due submirror vengono collegati al mirror `d10`.

   ```
   # lucreate -c primo_disco -n secondo_disco \
   -m /:/dev/md/dsk/d10:ufs,mirror \
   -m /:/dev/dsk/c0t1d0s0:attach \
   -m /:/dev/dsk/c0t2d0s0:attach
   ```

2. Attivare l'ambiente di boot `secondo_disco`.

   ```
   # /usr/sbin/luactivate secondo_disco
   # init 6
   ```

3. Creare un altro ambiente di boot di nome `terzo_disco`.

   Il comando seguente esegue queste operazioni.

   - `lucreate` configura un file system UFS per il punto di attivazione del file system radice (`/`). Viene creato il mirror `d20`.
   - La slice `c0t1d0s0` viene rimossa dal mirror corrente e viene aggiunta al mirror `d20`. Il contenuto del submirror, il file system radice (`/`), viene preservato senza la creazione di una copia.

   ```
   # lucreate -n terzo_disco \
   -m /:/dev/md/dsk/d20:ufs,mirror \
   -m /:/dev/dsk/c0t1d0s0:detach,attach,preserve
   ```

4. Aggiornare il nuovo ambiente di boot, `terzo_disco`, installando un archivio Solaris Flash. L'archivio si trova sul sistema locale. Le versioni del sistema operativo da specificare con le opzioni `-s` e `-a` sono entrambe Solaris 9. Tutti i file

vengono sovrascritti su terzo_disco, ad eccezione dei file condivisi.

```
# luupgrade -f -n terzo_disco \
-s /net/sistema_installazione/export/solaris9/immagine_OS \
-a /net/server/archive/solaris9
```

5. Attivare l'ambiente di boot terzo_disco per renderlo operativo sul sistema.

```
# /usr/sbin/luactivate terzo_disco
# init 6
```

6. Eliminare l'ambiente di boot secondo_disco.

```
# ludelete secondo_disco
```

7. I comandi seguenti eseguono queste operazioni.
   - Cancellare il mirror d10.
   - Individuare il numero della concatenazione di c0t2d0s0.
   - Collegare la concatenazione restituita dal comando metastat al mirror d20. Il comando metattach sincronizza la concatenazione così collegata alla concatenazione del mirror d20. Tutti i dati contenuti nella concatenazione vengono sovrascritti.

```
# metaclear d10
metastat -p | grep c0t2d0s0
dnum 1 1 c0t2d0s0
metattach d20 dnum
```

num È il numero restituito dal comando metastat per la concatenazione

Il nuovo ambiente di boot, terzo_disco, è stato aggiornato ed è il sistema attualmente in uso. terzo_disco contiene il file system radice (/) in mirroring.

La Figura 35–2 mostra il processo di scollegamento e aggiornamento del mirror eseguito con i comandi dell'esempio precedente.

FIGURA 35–2 Scollegamento e aggiornamento di un lato di un volume RAID-1 (mirror) (continua)

Esempio di aggiornamento con Solaris Live Upgrade (interfaccia a caratteri)

In questo esempio, viene creato un nuovo ambiente di boot su un sistema che utilizza la release Solaris 2.6. Il nuovo ambiente di boot viene aggiornato a Solaris 9. L'ambiente di boot aggiornato viene quindi attivato.

Installare Live Upgrade nell'ambiente di boot attivo

1. Inserire il DVD di Solaris 9 o il CD Solaris 9 Software 2 of 2.
2. Eseguire il programma di installazione per il supporto utilizzato.
   - Se si utilizza il DVD di Solaris 9, spostarsi nella directory del programma di installazione e avviarlo.

     ```
     # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools/Installers
     # ./liveupgrade20
     ```

     Viene avviato il programma di installazione Solaris Web Start.
   - Se si utilizza il CD Solaris 9 Software 2 of 2, avviare il programma di installazione.

     ```
     % ./installer
     ```

     Viene avviato il programma di installazione Solaris Web Start.
3. Dalla schermata di selezione del tipo di installazione, scegliere l'installazione personalizzata.
4. Nella schermata di selezione della versione locale, fare clic sulle lingue da installare.
5. Scegliere il software da installare.
   - Per i DVD, nella schermata di selezione dei componenti, fare clic su Avanti per installare i package.
   - Per i CD, nella schermata di selezione dei prodotti, scegliere l'installazione predefinita per Solaris Live Upgrade e fare clic sulle altre opzioni per deselezionarle.
6. Installare il software seguendo le indicazioni di Solaris Web Start.

Creare un ambiente di boot

In questo esempio, l'ambiente di boot di origine è c0t4d0s0. Il file system radice (/) viene copiato nel nuovo ambiente di boot. Viene anche creata una nuova slice di swap (non viene condivisa la slice di swap dell'ambiente di boot di origine).

1. Visualizzare l'interfaccia a caratteri:

   ```
   # /usr/sbin/lu
   ```

FIGURA 35–3 Menu principale di Solaris Live Upgrade

2. Dal menu principale, selezionare Create.

   ```
   Name of Current Boot Environment:    c0t4d0s0
   Name of New Boot Environment:   c0t15d0s0
   ```

3. Premere F3.



FIGURA 35–4 Menu di configurazione di Solaris Live Upgrade

4. Dal menu di configurazione, premere F2 per aprire il menu Scelte.
5. Scegliere la slice 0 dal disco c0t15d0 per il file system radice (/).
6. Dal menu di configurazione, creare una nuova slice per lo swap su c0t15d0 selezionando una slice di swap da dividere.
7. Premere F2 per visualizzare il menu Scelte.
8. Selezionare la slice 1 del disco c0t15d0 per la nuova slice di swap.
9. Premere F3 per creare il nuovo ambiente di boot.

Aggiornare l'ambiente di boot inattivo

L'immagine del sistema operativo da usare per l'aggiornamento viene presa dalla rete.

1. Dal menu principale, selezionare Upgrade.

```
Name of New Boot Environment:   c0t15d0s0
Package Media: /net/ins3-svr/export/s9/combined.s9s_wos
```

2. Premere F3.

Attivare l'ambiente di boot inattivo

L'ambiente di boot c0t15d0s0 può ora essere avviato. Il sistema viene quindi riavviato e c0t15d0s0 diventa l'ambiente di boot attivo. L'ambiente di boot c0t4d0s0 è ora inattivo.

1. Dal menu principale, selezionare Activate.

```
Name of Boot Environment: c0t15d0s0
Do you want to force a Live Upgrade sync operations: no
```

2. Premere F3.
3. Premere Return.
4. Digitare:

```
# init 6
```

Se fosse necessario ripristinare l'ambiente di boot originale, usare le procedure descritte nell'esempio precedente: "Ripristinare l'ambiente di boot di origine" a pagina 445.

CAPITOLO 36

Solaris Live Upgrade (riferimenti sui comandi)

L'elenco seguente mostra i comandi che è possibile usare dalla riga di comando al posto delle opzioni dei menu equivalenti. Solaris Live Upgrade include le pagine man per tutte le utility elencate.

TABELLA 36–1 Comandi che è possibile utilizzare con Solaris Live Upgrade

Operazione	Comando
Attivare un ambiente di boot inattivo.	`luactivate`(1M)
Annullare un'operazione di copia o di creazione pianificata.	`lucancel`(1M)
Confrontare un ambiente di boot attivo con uno inattivo.	`lucompare`(1M)
Copiare nuovamente i file system per aggiornare un ambiente di boot inattivo.	`lucopy`
Creare un ambiente di boot.	`lucreate` (1M)
Assegnare un nome all'ambiente di boot attivo.	`lucurr`(1M)
Eliminare un ambiente di boot.	`ludelete` (1M)
Aggiungere una descrizione al nome dell'ambiente di boot.	`ludesc`(1M)
Elencare i file system di importanza critica degli ambienti di boot.	`lufslist`(1M)
Abilitare l'attivazione dei file system in un ambiente di boot. Questo comando permette di modificare i file di un ambiente di boot correntemente inattivo.	`lumount`(1M)
Rinominare un ambiente di boot.	`lurename` (1M)

TABELLA 36–1 Comandi che è possibile utilizzare con Solaris Live Upgrade *(Continua)*

Operazione	Comando
Visualizzare lo stato degli ambienti di boot.	`lustatus`(1M)
Abilitare la disattivazione di tutti i file system di un ambiente di boot. Questo comando permette di modificare i file di un ambiente di boot correntemente inattivo.	`luumount`(1M)
Aggiornare un ambiente operativo o installare un archivio flash in un ambiente di boot inattivo.	`luupgrade` (1M)

APPENDICE **A**

Riferimenti su Solaris (argomenti)

Questa sezione contiene informazioni di riferimento.

Appendice B	Descrive il DVD e i CD principali inclusi nei media kit di Solaris 9.
Appendice C	Contiene un elenco delle piattaforme e dei gruppi di piattaforme hardware.
Appendice D	Contiene un elenco dei valori da utilizzare per impostare la parola chiave `locale` in un profilo o per preconfigurare una versione locale.
Appendice E	Contiene un elenco dei messaggi di errore specifici e dei problemi generali che si possono verificare durante l'installazione di Solaris.
Appendice F	Spiega come usare il programma Solaris Web Start per installare o aggiornare l'ambiente operativo Solaris su un sistema o in un dominio privi di un lettore di DVD-ROM o di CD-ROM.
Appendice G	Descrive i requisiti necessari per eseguire l'installazione JumpStart personalizzata in modo automatico senza modificare il sistema attualmente in uso, in modo da poter eseguire un aggiornamento con Solaris Live Upgrade.
Appendice H	Contiene le istruzioni da seguire per controllare le patch prima di aggiornare l'ambiente operativo Solaris a una versione successiva.
Appendice I	Spiega come copiare l'immagine di boot da un Solaris 9 Device Configuration Assistant su un dischetto.
Appendice J	Descrive le modifiche apportate a questo manuale per le versioni di aggiornamento di Solaris 9.

APPENDICE **B**

Organizzazione dei supporti di Solaris 9 (riferimenti)

Questo capitolo descrive i DVD e i CD principali inclusi nei media kit di Solaris 9.

SPARC: Supporti di Solaris 9

La tabella seguente contiene i DVD e i CD principali di Solaris 9. Il prodotto viene distribuito con un media kit multilingue contenente i DVD o i CD per la lingua inglese, le altre lingue e il software per le versioni locali.

TABELLA B–1 SPARC: DVD multilingue

Titolo del DVD	Descrizione
DVD Solaris 9 *SPARC Platform Edition*	Contiene: ■ Il software, i tool e le informazioni di configurazione necessarie per installare Solaris e tutte le versioni locali parziali ■ La directory ExtraValue contenente software supportati e non supportati ■ Programmi di installazione ■ Il codice sorgente per alcuni software di pubblico dominio di terze parti ■ Le interfacce e i documenti localizzati ■ La documentazione di Solaris in inglese, nelle lingue europee e nelle lingue asiatiche, incluso il giapponese Per la struttura delle directory, vedere la Figura B–1

TABELLA B–2 SPARC: CD multilingue

Titolo del CD	Descrizione
CD Solaris 9 Multilingual Installation *SPARC Platform Edition*	Contiene gli script e i programmi di installazione localizzati necessari per installare Solaris e tutte le versioni locali parziali. Per la struttura delle directory, vedere la Figura B–2.
CD Solaris 9 Software 1 of 2 *SPARC Platform Edition*	Contiene il software, i tool e le informazioni di configurazione necessarie per installare Solaris. Per la struttura delle directory, vedere la Figura B–3.
CD Solaris 9 Software 2 of 2 *SPARC Platform Edition*	Contiene: ■ Un numero limitato di package che il software può richiedere di installare ■ La directory ExtraValue contenente software supportati e non supportati ■ Programmi di installazione ■ Il codice sorgente per alcuni software di pubblico dominio di terze parti Per la struttura delle directory, vedere la Figura B–4. Questo CD viene richiesto, se necessario, dal programma di installazione.
CD Solaris 9 *SPARC Platform Edition* Languages	Contiene le interfacce e i documenti che sono stati localizzati. Per la struttura delle directory, vedere la Figura B–5. Questo CD può essere richiesto dal programma di installazione per il supporto delle lingue di alcune regioni geografiche specifiche.
CD Solaris 9 Documentation 1 of 2	Contiene la documentazione di Solaris per la lingua inglese e le lingue europee.
CD Solaris 9 Documentation 2 of 2	Contiene la documentazione di Solaris per le lingue asiatiche, incluso il giapponese.

SPARC: Organizzazione delle directory dei supporti di Solaris 9

Questa sezione descrive le directory di primo livello dei DVD e dei CD di Solaris 9.

SPARC: Struttura di directory del DVD Solaris 9 *SPARC Platform Edition*

La figura seguente mostra la struttura di directory del DVD Solaris 9 *SPARC Platform Edition*.



FIGURA B–1 DVD Solaris 9 *SPARC Platform Edition*

- La slice 0 (s0) contiene le directory `Copyright` e `Solaris_9`. La directory `Solaris_9` contiene i tool, il software e le informazioni di configurazione necessarie per installare Solaris 9. La directory `Solaris_9` contiene le seguenti directory:
  - `ExtraValue` – Contiene due sottodirectory:
    - `CoBundled` – Contiene i prodotti supportati che non fanno direttamente parte dell'ambiente operativo Solaris, tra cui Solaris Web Start Wizards SDK 3.0.1 e SunScreen 3.2
    - `EarlyAccess` – Contiene prodotti software in versione preliminare
  - `Misc` – Contiene la directory `jumpstart_sample`, che include un file `rules`, uno script `check`, esempi di profili, script iniziali, script finali e altri software e file per il metodo JumpStart.
  - `Patches` – Contiene tutte le patch di Solaris 9 disponibili al momento dell'uscita della release.
  - `Product` – Contiene i package e i file di controllo di Solaris 9.
  - `Tools` – Contiene i tool di installazione di Solaris 9, che includono:
    - La sottodirectory `Boot`, che contiene la miniroot di Solaris 9.

- Gli script `add_install_client`, `dial`, `rm_install_client` e `setup_install_server`.
- La sottodirectory `Installers`, contenente i programmi di installazione e i file delle classi Java™ di supporto necessari per l'installazione di Solaris Live Upgrade e del CD Solaris 9 Software 2 of 2 *SPARC Platform Edition*. Solaris Live Upgrade viene installato automaticamente insieme a Solaris. Tuttavia, per usare la funzione Live Upgrade per eseguire un aggiornamento da una release precedente di Solaris, occorre prima installare questi package sulla release corrente. Per istruzioni sull'installazione di Solaris Live Upgrade, vedere "Installare Solaris Live Upgrade" a pagina 367.

- `1of2_Doc_CD` – Documentazione in lingua inglese e nelle lingue europee
- `2of2_Doc_CD` – Documentazione nelle lingue asiatiche

- La slice 1 (s1) contiene la miniroot di Solaris 9.

SPARC: Struttura di directory del CD di installazione di Solaris 9

La figura seguente mostra la struttura di directory del CD Solaris 9 Multilingual Installation *SPARC Platform Edition* o del CD di installazione di Solaris 9 *Edizione per piattaforma SPARC*.



FIGURA B–2 SPARC: CD di installazione di Solaris 9 *Edizione per piattaforma SPARC*

La directory `multi_icd_sol_sparc` contiene gli script da usare per l'installazione di Solaris e la sottodirectory `Boot` per la miniroot di Solaris 9. Le directory e gli script includono:

- La slice 0 (s0) contiene gli script che permettono di installare Solaris e una sottodirectory Boot contenente la miniroot di Solaris. Gli script sono i seguenti:
  - `add_install_client`
  - `modify_install_server`
  - `rm_install_client`
- La slice 1 (s1) contiene la miniroot di Solaris 9.

SPARC: Struttura di directory dei CD di Solaris 9 Software *SPARC Platform Edition*

Le figure seguenti mostrano la struttura di directory dei CD di Solaris 9 Software *SPARC Platform Edition*.



FIGURA B–3 SPARC: CD Solaris 9 Software 1 of 2 *SPARC Platform Edition*

- La slice 0 (s0) contiene le directory `Copyright` e `Solaris_9`. La directory `Solaris_9` contiene i tool, il software e le informazioni di configurazione necessarie per installare, come configurazione minima, il prodotto Solaris 9 con i gruppi software Core System Support ed End User System Support. La directory `Solaris_9` contiene le seguenti sottodirectory:
  - `Docs` – Questa directory è vuota.
  - `Misc` – Contiene la directory `jumpstart_sample`, che include un file `rules`, uno script `check`, esempi di profili, script iniziali, script finali e altri software e file per il metodo JumpStart.
  - `Patches` – Contiene tutte le patch di Solaris 9 disponibili al momento della creazione del CD Solaris 9 Software 1 of 2 *SPARC Platform Edition*.
  - `Product` – Contiene i package e i file di controllo di Solaris 9.
  - `Tools` – Contiene gli strumenti di installazione di Solaris 9, che includono un collegamento simbolico alla miniroot `boot` sulla slice 1 e le utility `add_install_client`, `dial`, `rm_install_client` e `setup_install_server`.
- La slice 1 (s1) contiene la miniroot di Solaris 9.

La figura seguente mostra le directory del CD Solaris 9 Software 2 of 2 *SPARC Platform Edition*.



FIGURA B–4 SPARC: CD Solaris 9 Software 2 of 2 *SPARC Platform Edition*

La directory `sol_9_sparc_2` contiene la directory `Copyright`, la directory `installer` per Solaris Web Start e la directory `Solaris_9`. La directory `Solaris_9` contiene le seguenti sottodirectory:

- `ExtraValue` – Contiene due sottodirectory:
  - `CoBundled` – Contiene prodotti Solaris pienamente supportati che non fanno parte direttamente dell'ambiente operativo Solaris
  - `EarlyAccess` – Contiene prodotti software in versione preliminare
- `Product` – Contiene un numero limitato di package per i gruppi software Developer System Support, Entire Distribution ed Entire Distribution Plus OEM Support
- `Tools` – Contiene i seguenti tool di installazione di Solaris 9:
  - Lo script `add_to_install_server`
  - La sottodirectory `Installers`, contenente i programmi di installazione e i file delle classi Java di supporto necessari per l'installazione di Solaris Live Upgrade e del CD Solaris 9 Software 2 of 2 *SPARC Platform Edition*. Solaris Live Upgrade viene installato automaticamente durante l'installazione di Solaris, ma per usare Live Upgrade per eseguire un aggiornamento da una release precedente di Solaris occorre prima installare questi package nella release corrente. Per istruzioni sull'installazione di Solaris Live Upgrade, vedere "Installare Solaris Live Upgrade" a pagina 367.

SPARC: Struttura di directory di CD Solaris 9 *SPARC Platform Edition* Languages

La figura seguente mostra la struttura di directory del CD Solaris 9 *SPARC Platform Edition* Languages.



FIGURA B–5 CD Solaris 9 *SPARC Platform Edition* Languages

La directory `sol_9_lang_sparc` contiene il programma di installazione Solaris Web Start, usato per installare il software per le lingue e le versioni locali di Solaris. La directory `sol_9_lang_sparc` contiene le seguenti directory:

- `components` – Contiene i package delle versioni locali in cinese semplificato, francese, tedesco, italiano, giapponese, coreano, spagnolo, svedese, cinese tradizionale e cinese tradizionale di Hong Kong, oltre a una serie di package comuni a tutte le versioni locali
- `Copyright` – Contiene la pagina di copyright
- `Installer` – Contiene il programma di installazione Solaris Web Start
- `Tools` – Contiene lo script `add_to_install_server` per la creazione di un'immagine di installazione combinata

Per maggiori informazioni sul software delle versioni locali, vedere il manuale *International Language Environments Guide*.

x86: Supporti di Solaris 9

Le tabelle seguenti elencano i DVD e i CD principali di Solaris 9 *Edizione per piattaforma x86*. Il prodotto viene distribuito con un media kit multilingue contenente i DVD o i CD per la lingua inglese, le altre lingue e il software per le versioni locali.

TABELLA B–3 x86: DVD multilingue

Titolo del DVD	Descrizione
DVD Solaris 9 *x86 Platform Edition*	Contiene: ■ Il software, i tool e le informazioni di configurazione necessarie per installare Solaris e tutte le versioni locali parziali. Include anche il Solaris 9 Device Configuration Assistant, usato per eseguire varie operazioni di configurazione e di boot. ■ La directory ExtraValue, contenente software supportati e non supportati ■ Programmi di installazione ■ Il codice sorgente per alcuni software di pubblico dominio di terze parti ■ Le interfacce e i documenti localizzati ■ La documentazione di Solaris in inglese, nelle lingue europee e nelle lingue asiatiche, incluso il giapponese Per la struttura delle directory, vedere la Figura B–6.

TABELLA B–4 x86: CD multilingue

Titolo del CD	Descrizione
CD Solaris 9 Installation Multilingual *x86 Platform Edition*	Contiene gli script e i programmi di installazione localizzati necessari per installare Solaris e tutte le versioni locali parziali. Include anche il Solaris 9 Device Configuration Assistant, usato per eseguire varie operazioni di configurazione e di boot. Per la struttura delle directory, vedere la Figura B–7.
CD Solaris 9 Software 1 of 2 *x86 Platform Edition*	Contiene il software, i tool e le informazioni di configurazione necessarie per installare Solaris. Include anche il Solaris 9 Device Configuration Assistant, usato per eseguire varie operazioni di configurazione e di boot. Per la struttura delle directory, vedere la Figura B–8.

TABELLA B–4 x86: CD multilingue *(Continua)*

Titolo del CD	Descrizione
CD Solaris 9 Software 2 of 2 *x86 Platform Edition*	Contiene: ■ Un numero limitato di package che il software può richiedere di installare ■ La directory ExtraValue contenente software supportati e non supportati ■ Programmi di installazione ■ Il codice sorgente per alcuni software di pubblico dominio di terze parti Per la struttura delle directory, vedere la Figura B–9. Questo CD viene richiesto, se necessario, dal programma di installazione.
CD Solaris 9 *x86 Platform Edition* Languages	Contiene le interfacce e i documenti che sono stati localizzati. Per la struttura delle directory, vedere la Figura B–10. Questo CD può essere richiesto dal programma di installazione per il supporto delle lingue di alcune regioni geografiche specifiche.
CD Solaris 9 Documentation 1 of 2	Contiene la documentazione di Solaris per la lingua inglese e le lingue europee.
CD Solaris 9 Documentation 2 of 2	Contiene la documentazione di Solaris per le lingue asiatiche, incluso il giapponese.

x86: Organizzazione delle directory dei supporti di Solaris 9

Questa sezione descrive le directory di primo livello dei DVD e dei CD di Solaris 9.

Struttura di directory del DVD Solaris 9 *x86 Platform Edition*

La figura seguente mostra la struttura di directory del DVD Solaris 9 *x86 Platform Edition*.



FIGURA B–6 DVD Solaris 9 *x86 Platform Edition*

- La slice 0 (s0) contiene la miniroot di Solaris 9.
- La slice 2 (s2) contiene le directory `Copyright` e `Solaris_9`. La directory `Solaris_9` contiene i tool, il software e le informazioni di configurazione necessarie per installare Solaris 9. La slice 0 contiene le seguenti directory:
  - `ExtraValue` – Contiene due sottodirectory:
    - `CoBundled` – Contiene i prodotti supportati che non fanno direttamente parte dell'ambiente operativo Solaris, tra cui Solaris Web Start Wizards SDK 3.0.1 e SunScreen 3.2
    - `EarlyAccess` – Contiene prodotti software in versione preliminare
  - `Misc` – Contiene la directory `jumpstart_sample`, che include un file `rules`, uno script `check`, esempi di profili, script iniziali, script finali e altri software e file per il metodo JumpStart.
  - `Patches` – Contiene tutte le patch di Solaris 9 disponibili al momento dell'uscita della release.
  - `Product` – Contiene i package e i file di controllo di Solaris 9.
  - `Tools` – Contiene i seguenti tool di installazione di Solaris 9:
    - La sottodirectory `Boot`, che contiene la miniroot di Solaris 9.

- Gli script `add_install_client`, `dial`, `rm_install_client` e `setup_install_server`
- La sottodirectory `Installers`, contenente i programmi di installazione e i file delle classi Java di supporto necessari per l'installazione di Solaris Live Upgrade e del CD Solaris 9 Software 2 of 2 *x86 Platform Edition*. Solaris Live Upgrade viene installato automaticamente insieme a Solaris. Tuttavia, per usare la funzione Live Upgrade per eseguire un aggiornamento da una release precedente di Solaris, occorre prima installare questi package sulla release corrente. Per istruzioni sull'installazione di Solaris Live Upgrade, vedere "Installare Solaris Live Upgrade" a pagina 367.
- Una sottodirectory `d1_image`, contenente il software Solaris 9 Device Configuration Assistant che è possibile copiare su un dischetto.

- `1of2_Doc_CD` – Documentazione in lingua inglese e nelle lingue europee
- `2of2_Doc_CD` – Documentazione nelle lingue asiatiche

x86: Struttura di directory del CD di installazione di Solaris 9

La figura seguente mostra le directory contenute nel CD Solaris 9 Installation Multilingual *x86 Platform Edition* o nel CD di installazione di Solaris 9 *Edizione per piattaforma x86*.



FIGURA B–7 x86: CD di installazione di Solaris 9 *Edizione per piattaforma x86*

La directory `multi_icd_sol_9_x86` contiene gli script da usare per l'installazione di Solaris e la sottodirectory `Boot` per la miniroot di Solaris 9. Le directory e gli script includono:

- La slice 0 (s0) contiene la miniroot di Solaris 9.
- La slice 2 (s2) contiene gli script che permettono di installare Solaris e una sottodirectory Boot contenente la miniroot di Solaris. Gli script sono i seguenti:
  - `add_install_client`

- `modify_install_server`
- `rm_install_client`

x86: Struttura di directory dei CD di Solaris 9 Software *x86 Platform Edition*

Le figure seguenti mostrano la struttura di directory dei CD di Solaris 9 Software *x86 Platform Edition*.



FIGURA B–8 x86: CD Solaris 9 Software 1 of 2 *x86 Platform Edition*

- La slice 0 (s0) contiene la miniroot di Solaris 9.
- La slice 2 (s2) contiene le directory `Copyright` e `Solaris_9`. La directory `Solaris_9` contiene i tool, il software e le informazioni di configurazione necessarie per installare, come configurazione minima, il prodotto Solaris 9 con i gruppi software Core System Support ed End User System Support. La directory `Solaris_9` contiene le seguenti directory:
  - `Docs` – Questa directory è vuota.
  - `Misc` – Contiene la directory `jumpstart_sample`, che include un file `rules`, uno script `check`, esempi di profili, script iniziali, script finali e altri software e file per il metodo JumpStart.
  - `Patches` – Contiene tutte le patch di Solaris 9 disponibili al momento della creazione del CD Solaris 9 Software 1 of 2 *x86 Platform Edition*.
  - `Product` – Contiene i package e i file di controllo di Solaris 9.
  - `Tools` – Contiene gli strumenti di installazione di Solaris 9, che includono un collegamento simbolico alla miniroot `boot` sulla slice 0 e le utility `add_install_client`, `dial`, `rm_install_client` e `setup_install_server`.

La figura seguente mostra le directory del CD Solaris 9 Software 2 of 2 *x86 Platform Edition*.



FIGURA B–9 CD Solaris 9 Software 2 of 2 *x86 Platform Edition*

La directory `sol_9_x86_2` contiene le sottodirectory `Copyright`, `installer` per Solaris Web Start e `Solaris_9`. La directory `Solaris_9` contiene:

- `ExtraValue` – Contiene due sottodirectory:
  - `CoBundled` – Contiene prodotti Solaris pienamente supportati che non fanno parte direttamente dell'ambiente operativo Solaris
  - `EarlyAccess` – Contiene prodotti software in versione preliminare
- `Product` – Contiene un numero limitato di package e i gruppi software Developer System Support, Entire Distribution ed Entire Distribution Plus OEM Support
- `Tools` – Questa directory contiene:
  - Lo script `add_to_install_server`.
  - La sottodirectory `Installer`, contenente un programma di installazione e i file delle classi Java di supporto necessari per l'installazione di Solaris Live Upgrade e del CD Solaris 9 Software 2 of 2 *x86 Platform Edition*. Solaris Live Upgrade viene installato automaticamente insieme a Solaris. Tuttavia, per usare la funzione Live Upgrade per eseguire un aggiornamento da una release precedente di Solaris, occorre prima installare questi package sulla release corrente. Per istruzioni sull'installazione di Solaris Live Upgrade, vedere "Installare Solaris Live Upgrade" a pagina 367.
  - Una sottodirectory `d1_image`, contenente il software Solaris 9 Device Configuration Assistant che è possibile copiare su un dischetto.

x86: Struttura di directory del CD Solaris 9 *x86 Platform Edition* Languages

La figura seguente mostra la struttura di directory del CD Solaris 9 *x86 Platform Edition* Languages.



FIGURA B–10 CD Solaris 9 *x86 Platform Edition* Languages

La directory `sol_9_lang_x86` contiene il programma di installazione Solaris Web Start, usato per installare il software per le lingue e le versioni locali di Solaris. È possibile installare tutte le nove lingue nelle directory predefinite oppure scegliere di installare solo lingue specifiche. La directory `sol_9_lang_x86` contiene le seguenti directory:

- `Components` – Contiene i package delle versioni locali in cinese semplificato, francese, tedesco, italiano, giapponese, coreano, spagnolo, svedese, cinese tradizionale e cinese tradizionale di Hong Kong, oltre a una serie di package comuni a tutte le versioni locali
- `Copyright` – Contiene la pagina di copyright
- `Installer` – Contiene il programma di installazione Web Start
- `Tools` – Contiene lo script `add_to_install_server`, usato per la creazione di un server di installazione

Per maggiori informazioni sul software delle versioni locali, vedere il manuale *International Language Environments Guide*.

APPENDICE **C**

Nomi delle piattaforme e gruppi (riferimenti)

L'architettura del sistema (gruppo di piattaforme) è un'informazione necessaria per aggiungere un client a un'installazione in rete, mentre il nome della piattaforma è un'informazione richiesta per la creazione di un file di regole per l'installazione JumpStart personalizzata.

Qui di seguito sono forniti alcuni esempi di piattaforme e gruppi di piattaforme. Per un elenco completo delle piattaforme SPARC valide, vedere il manuale *Solaris 9: Guida alla piattaforme hardware Sun*.

TABELLA C–1 Esempi di piattaforme e gruppi di piattaforme

Sistema	Nome della piattaforma	Gruppo di piattaforme
Ultra 5	SUNW,Ultra-5_10	sun4u
x86	i86pc	i86pc

Nota – Per conoscere il *nome della piattaforma* di un sistema è possibile usare il comando `uname -i`, mentre per conoscere il *gruppo di piattaforme* è possibile usare il comando `uname -m`.

APPENDICE **D**

Versioni locali (riferimenti)

Le tabelle seguenti contengono un elenco dei valori da utilizzare per impostare la parola chiave `locale` in un profilo o per preconfigurare una versione locale.

La *versione locale* determina in che modo le informazioni debbano essere visualizzate a seconda della lingua e della regione geografica. Una lingua può comprendere più versioni locali differenziate da alcune varianti regionali, ad esempio da differenze nel formato della data e dell'ora, nelle convenzioni numeriche e monetarie e nell'ortografia. Per maggiori informazioni sulle versioni locali, vedere il manuale *International Language Environments Guide*.

TABELLA D–1 Asia

Versione locale	Interfaccia utente	Territorio	Set di codici	Supporto delle lingue
`hi_IN.UTF-8`	Inglese	India	UTF-8[1]	Hindi (UTF-8) Unicode 3.1
`ja`	Giapponese	Giappone	eucJP[2]	Giapponese (EUC)
				JIS X 0201-1976
				JIS X 0208-1990
				JIS X 0212-1990
`ja_JP.eucJP`	Giapponese	Giappone	eucJP	Giapponese (EUC)
				JIS X 0201-1976
				JIS X 0208-1990
				JIS X 0212-1990
`ja_JP.PCK`	Giapponese	Giappone	PCK[3]	Giapponese (PC kanji)

[1] UTF-8 comprende il formato UTF-8 definito negli standard ISO/IEC 10646–1:2000 e il formato Unicode 3.1.

[2] eucJP designa il set di codici EUC giapponese. La specifica della versione locale `ja_JP.eucJP` è conforme all'accordo per l'implementazione degli ambienti giapponesi UI_OSF (Japanese Environment Implementation Agreement) versione 1.1, mentre la versione locale `ja` è conforme alla specifica tradizionale usata nelle precedenti release di Solaris.

[3] PCK è noto anche come Shift_JIS (SJIS).

TABELLA D–1 Asia *(Continua)*

Versione locale	Interfaccia utente	Territorio	Set di codici	Supporto delle lingue
				JIS X 0201-1976
				JIS X 0208-1990
ja_JP.UTF-8	Giapponese	Giappone	UTF-8	Giapponese (UTF-8) Unicode 3.1
ko_KR.EUC	Coreano	Corea	1001	Coreano (EUC) KS X 1001
ko_KR.UTF-8	Coreano	Corea	UTF-8	Coreano (UTF-8) Unicode 3.1
th_TH.UTF-8	Inglese	Thailandia	UTF-8	Thailandese (UTF-8) Unicode 3.1
th_TH.TIS620	Inglese	Thailandia	TIS620.2533	Thailandese TIS620.2533
zh_CN.EUC	Cinese semplificato	PRC	gb2312[4]	Cinese semplificato (EUC) GB2312-1980
zh_CN.GBK	Cinese semplificato	PRC	GBK[5]	Cinese semplificato (GBK)
zh_CN.GB18030	Cinese semplificato	PRC	GB18030–2000	Cinese semplificato (GB18030–2000) GB18030–2000
zh_CN.UTF-8	Cinese semplificato	PRC	UTF-8	Cinese semplificato (UTF-8) Unicode 3.1
zh_HK.BIG5HK	Cinese tradizionale	Hong Kong	Big5+HKSCS	Cinese tradizionale (BIG5+HKSCS)
zh_HK.UTF-8	Cinese tradizionale	Hong Kong	UTF-8	Cinese tradizionale (UTF-8) Unicode 3.1
zh_TW.EUC	Cinese tradizionale	Taiwan	cns11643	Cinese tradizionale (EUC) CNS 11643-1992
zh_TW.BIG5	Cinese tradizionale	Taiwan	BIG5	Cinese tradizionale (BIG5)
zh_TW.UTF-8	Cinese tradizionale	Taiwan	UTF-8	Cinese tradizionale (UTF-8) Unicode 3.1

[4] gb2312 designa il set di codici EUC per il cinese semplificato, che contiene GB 1988–80 e GB 2312–80.

[5] GBK designa le estensioni GB. Queste includono tutti i caratteri GB 2312–80 e i caratteri Han unificati definiti nello standard ISO/IEC 10646–1, nonché i caratteri Hiragana e Katakana giapponesi. Includono inoltre molti caratteri appartenenti ai set cinese, giapponese e coreano definiti nello standard ISO/IEC 10646–1.

TABELLA D–2 Australasia

Versione locale	Interfaccia utente	Territorio	Set di codici	Supporto delle lingue
en_AU.ISO8859-1	Inglese	Australia	ISO8859-1	Inglese (Australia)

TABELLA D–2 Australasia *(Continua)*

Versione locale	Interfaccia utente	Territorio	Set di codici	Supporto delle lingue
en_NZ.ISO8859-1	Inglese	Nuova Zelanda	ISO8859-1	Inglese (Nuova Zelanda)

TABELLA D–3 America Centrale

Versione locale	Interfaccia utente	Territorio	Set di codici	Supporto delle lingue
es_CR.ISO8859-1	Spagnolo	Costa Rica	ISO8859-1	Spagnolo (Costa Rica)
es_GT.ISO8859-1	Spagnolo	Guatemala	ISO8859-1	Spagnolo (Guatemala)
es_NI.ISO8859-1	Spagnolo	Nicaragua	ISO8859-1	Spagnolo (Nicaragua)
es_PA.ISO8859-1	Spagnolo	Panama	ISO8859-1	Spagnolo (Panama)
es_SV.ISO8859-1	Spagnolo	El Salvador	ISO8859-1	Spagnolo (El Salvador)

TABELLA D–4 Europa Centrale

Versione locale	Interfaccia utente	Territorio	Set di codici	Supporto delle lingue
cs_CZ.ISO8859-2	Inglese	Repubblica Ceca	ISO8859-2	Ceco (Repubblica Ceca)
de_AT.ISO8859-1	Tedesco	Austria	ISO8859-1	Tedesco (Austria)
de_AT.ISO8859-15	Tedesco	Austria	ISO8859-15	Tedesco (Austria, ISO8859-15 - Euro)
de_CH.ISO8859-1	Tedesco	Svizzera	ISO8859-1	Tedesco (Svizzera)
de_DE.UTF-8	Tedesco	Germania	UTF-8	Tedesco (Germania, Unicode 3.1)
de_DE.ISO8859-1	Tedesco	Germania	ISO8859-1	Tedesco (Germania)
de_DE.ISO8859-15	Tedesco	Germania	ISO8859-15	Tedesco (Germania, ISO8859-15 - Euro)
fr_CH.ISO8859-1	Francese	Svizzera	ISO8859-1	Francese (Svizzera)
hu_HU.ISO8859-2	Inglese	Ungheria	ISO8859-2	Ungherese (Ungheria)
pl_PL.ISO8859-2	Inglese	Polonia	ISO8859-2	Polacco (Polonia)
pl_PL.UTF-8	Inglese	Polonia	UTF-8	Polacco (Polonia, Unicode 3.1)
sk_SK.ISO8859-2	Inglese	Slovacchia	ISO8859-2	Slovacco (Slovacchia)

TABELLA D–5 Europa Orientale

Versione locale	Interfaccia utente	Territorio	Set di codici	Supporto delle lingue
bg_BG.ISO8859-5	Inglese	Bulgaria	ISO8859-5	Bulgaro (Bulgaria)
et_EE.ISO8859-15	Inglese	Estonia	ISO8859-15	Estone (Estonia)
hr_HR.ISO8859-2	Inglese	Croazia	ISO8859-2	Croato (Croazia)
lt_LT.ISO8859-13	Inglese	Lituania	ISO8859-13	Lituano (Lituania)
lv_LV.ISO8859-13	Inglese	Lettonia	ISO8859-13	Lettone (Lettonia)
mk_MK.ISO8859-5	Inglese	Macedonia	ISO8859-5	Macedone (Macedonia)
ro_RO.ISO8859-2	Inglese	Romania	ISO8859-2	Rumeno (Romania)
ru_RU.KOI8-R	Inglese	Russia	KOI8-R	Russo (Russia, KOI8-R)
ru_RU.ANSI1251	Inglese	Russia	ansi-1251	Russo (Russia, ANSI 1251)
ru_RU.ISO8859-5	Inglese	Russia	ISO8859-5	Russo (Russia)
ru_RU.UTF-8	Inglese	Russia	UTF-8	Russo (Russia, Unicode 3.1)
sh_BA.ISO8859-2@bosnia	Inglese	Bosnia	ISO8859-2	Bosniaco (Bosnia)
sl_SI.ISO8859-2	Inglese	Slovenia	ISO8859-2	Sloveno (Slovenia)
sq_AL.ISO8859-2	Inglese	Albania	ISO8859-2	Albanese (Albania)
sr_YU.ISO8859-5	Inglese	Serbia	ISO8859-5	Serbo (Serbia)
tr_TR.ISO8859-9	Inglese	Turchia	ISO8859-9	Turco (Turchia)
tr_TR.UTF-8	Inglese	Turchia	UTF-8	Turco (Turchia, Unicode 3.1)

TABELLA D–6 Medio Oriente

Versione locale	Interfaccia utente	Territorio	Set di codici	Supporto delle lingue
He	Inglese	Israele	ISO8859-8	Ebraico (Israele)

TABELLA D–7 Africa Settentrionale

Versione locale	Interfaccia utente	Territorio	Set di codici	Supporto delle lingue
ar_EG.UTF-8	Inglese	Egitto	UTF-8	Arabo (Egitto)
Ar	Inglese	Egitto	ISO8859-6	Arabo (Egitto)

TABELLA D–8 America Settentrionale

Versione locale	Interfaccia utente	Territorio	Set di codici	Supporto delle lingue
en_CA.ISO8859-1	Inglese	Canada	ISO8859-1	Inglese (Canada)
en_US.ISO8859-1	Inglese	USA	ISO8859-1	Inglese (U.S.A.)
en_US.ISO8859-15	Inglese	USA	ISO8859-15	Inglese (U.S.A., ISO8859-15 - Euro)
en_US.UTF-8	Inglese	USA	UTF-8	Inglese (U.S.A., Unicode 3.1)
fr_CA.ISO8859-1	Francese	Canada	ISO8859-1	Francese (Canada)
es_MX.ISO8859-1	Spagnolo	Messico	ISO8859–1	Spagnolo (Messico)

TABELLA D–9 Europa Settentrionale

Versione locale	Interfaccia utente	Territorio	Set di codici	Supporto delle lingue
da_DK.ISO8859-1	Inglese	Danimarca	ISO8859–1	Danese (Danimarca)
da_DK.ISO8859-15	Inglese	Danimarca	ISO8859–15	Danese (Danimarca, ISO8859–15–Euro)
fi_FI.ISO8859-1	Inglese	Finlandia	ISO8859–1	Finlandese (Unicode 3.1)
fi_FI.ISO8859-15	Inglese	Finlandia	ISO8859–15	Finlandese (Finlandia, ISO8859–15–Euro)
fi_FI.UTF-8	Inglese	Finlandia	UTF-8	Finlandese (Finlandia)
is_IS.ISO8859-1	Inglese	Islanda	ISO8859–1	Islandese (Islanda)
no_NO.ISO8859-1@bokmal	Inglese	Norvegia	ISO8859–1	Norvegese (Norvegia-Bokmal)
no_NO.ISO8859-1@nyorsk	Inglese	Norvegia	ISO8859–1	Norvegese (Norvegia-Nynorsk)
sv_SE.ISO8859-1	Svedese	Svezia	ISO8859–1	Svedese (Svezia)
sv_SE.ISO8859-15	Svedese	Svezia	ISO8859–15	Svedese (Svezia, ISO8859–15–Euro)
sv_SE.UTF-8	Svedese	Svezia	UTF-8	Svedese (Svezia, Unicode 3.1)

TABELLA D–10 America Meridionale

Versione locale	Interfaccia utente	Territorio	Set di codici	Supporto delle lingue
es_AR.ISO8859-1	Spagnolo	Argentina	ISO8859-1	Spagnolo (Argentina)
es_BO.ISO8859-1	Spagnolo	Bolivia	ISO8859-1	Spagnolo (Bolivia)
es_CL.ISO8859-1	Spagnolo	Cile	ISO8859-1	Spagnolo (Cile)
es_CO.ISO8859-1	Spagnolo	Colombia	ISO8859-1	Spagnolo (Colombia)
es_EC.ISO8859-1	Spagnolo	Ecuador	ISO8859-1	Spagnolo (Ecuador)
es_PE.ISO8859-1	Spagnolo	Perù	ISO8859-1	Spagnolo (Perù)
es_PY.ISO8859-1	Spagnolo	Paraguay	ISO8859-1	Spagnolo (Paraguay)
es_UY.ISO8859-1	Spagnolo	Uruguay	ISO8859-1	Spagnolo (Uruguay)
es_VE.ISO8859-1	Spagnolo	Venezuela	ISO8859-1	Spagnolo (Venezuela)
pt_BR.ISO8859-1	Inglese	Brasile	ISO8859-1	Portoghese (Brasile)
pt_BR.UTF-8	Inglese	Brasile	UTF-8	Portoghese (Brasile, Unicode 3.1)

TABELLA D–11 Europa Meridionale

Versione locale	Interfaccia utente	Territorio	Set di codici	Supporto delle lingue
ca_ES.ISO8859-1	Inglese	Spagna	ISO8859-1	Catalano (Spagna)
ca_ES.ISO8859-15	Inglese	Spagna	ISO8859-15	Catalano (Spagna, ISO8859-15 - Euro)
el_GR.ISO8859-7	Inglese	Grecia	ISO8859-7	Greco (Grecia)
es_ES.ISO8859-1	Spagnolo	Spagna	ISO8859-1	Spagnolo (Spagna)
es_ES.ISO8859-15	Spagnolo	Spagna	ISO8859-15	Spagnolo (Spagna, ISO8859-15 - Euro)
es_ES.UTF-8	Spagnolo	Spagna	UTF-8	Spagnolo (Spagna, Unicode 3.1)
it_IT.ISO8859-1	Italiano	Italia	ISO8859-1	Italiano (Italia)
it_IT.ISO8859-15	Italiano	Italia	ISO8859-15	Italiano (Italia, ISO8859-15 - Euro)
it_IT.UTF-8	Italiano	Italia	UTF-8	Italiano (Italia, Unicode 3.1)
pt_PT.ISO8859-1	Inglese	Portogallo	ISO8859-1	Portoghese (Portogallo)
pt_PT.ISO8859-15	Inglese	Portogallo	ISO8859-15	Portoghese (Portogallo, ISO8859-15 - Euro)

TABELLA D–12 Europa Occidentale

Versione locale	Interfaccia utente	Territorio	Set di codici	Supporto delle lingue
en_GB.ISO8859-1	Inglese	Gran Bretagna	ISO8859-1	Inglese (Gran Bretagna)
en_IE.ISO8859-1	Inglese	Irlanda	ISO8859-1	Inglese (Irlanda)
fr_BE.ISO8859-1	Francese	Belgio-Vallone	ISO8859-1	Francese (Belgio-Vallone, Unicode 3.1)
fr_BE.UTF-8	Francese	Belgio-Vallone	UTF-8	Francese (Belgio-Vallone, Unicode 3.1)
fr_FR.ISO8859-1	Francese	Francia	ISO8859-1	Francese (Francia)
fr_FR.UTF-8	Francese	Francia	UTF-8	Francese (Francia, Unicode 3.1)
nl_BE.ISO8859-1	Inglese	Belgio-Fiammingo	ISO8859-1	Olandese (Belgio-Fiammingo)
nl_NL.ISO8859-1	Inglese	Olanda	ISO8859-1	Olandese (Olanda)

APPENDICE **E**

Soluzione dei problemi (procedure)

Questo capitolo descrive i messaggi di errore e i problemi generali che è possibile incontrare durante l'installazione di Solaris 9. Spiega inoltre come procedere per risolverli. Il capitolo è diviso in sezioni che riflettono le fasi del processo di installazione in cui si possono verificare i problemi.

- "Problemi nella configurazione delle installazioni in rete" a pagina 485
- "Problemi nell'avvio di un sistema" a pagina 486
- "Installazione iniziale dell'ambiente operativo Solaris 9" a pagina 494
- "Aggiornamento dell'ambiente operativo Solaris 9" a pagina 496

Nota – La definizione "supporto di boot" designa uno dei seguenti programmi di installazione: programma `suninstall` di Solaris, Solaris Web Start o metodo JumpStart personalizzato.

Problemi nella configurazione delle installazioni in rete

`Client sconosciuto "`*`nome_host`*`"`

Causa: L'argomento *nome_host* nel comando `add_install_client` non corrisponde a un host del servizio di denominazione.

Aggiungere l'host specificato al servizio di denominazione ed eseguire nuovamente il comando `add_install_client`.

Problemi nell'avvio di un sistema

Messaggi di errore relativi al boot dai supporti

`le0:No carrier - transceiver cable problem`
Causa: Il sistema non è collegato alla rete.

Soluzione: Se il sistema non deve essere collegato a una rete, ignorare il messaggio. Se il sistema deve essere collegato a una rete, verificare che il cavo Ethernet sia installato correttamente.

`The file just loaded does not appear to be executable`
Causa: Il sistema non riesce a trovare il supporto appropriato per il boot

Soluzione: Verificare che il sistema sia stato configurato correttamente per l'installazione di Solaris 9 dalla rete da un server di installazione. Ad esempio, controllare di avere specificato il gruppo di piattaforme corretto per il sistema.

Oppure, se non erano state copiate le immagini del DVD di Solaris 9, del CD Solaris 9 Software 1 of 2, del CD Solaris 9 Software 2 of 2 e del CD Solaris 9 Languages sul server di installazione, verificare che il DVD di Solaris 9 o il CD Solaris 9 Software 1 of 2 siano attivati e accessibili dal server di installazione.

`boot: impossibile aprire /kernel/unix`(*solo sistemi SPARC*)
Causa: Questo errore si verifica quando si modifica la posizione di `boot -file` impostandola esplicitamente su `/kernel/unix`.

Soluzione:

- Ripristinare `boot -file` nella PROM su " " (nessun valore)
- Verificare che il parametro diag-switch sia impostato su "off" e "true".

`Impossibile eseguire il boot da file/device`
Causa: Il supporto di installazione non riesce a trovare il supporto di boot.

Soluzione: Verificare che sussistano le seguenti condizioni:

- Il lettore di DVD-ROM o di CD-ROM è installato correttamente ed è acceso.
- Il DVD di Solaris 9 o il CD Solaris 9 Software 1 of 2 sono inseriti nel lettore.
- Il disco è pulito e non è danneggiato.

`WARNING: clock gained xxx days -- CHECK AND RESET DATE!` (*solo sistemi SPARC*)

Descrizione: Questo è un messaggio informativo.

Soluzione: Ignorare il messaggio e continuare con l'installazione.

`Not a UFS file system` (*solo sistemi x86*)

Causa: Quando Solaris 9 era stato installato (con il programma `suninstall` di Solaris o con il metodo JumpStart personalizzato), non era stato selezionato un disco di boot. Per avviare il sistema è ora necessario usare il dischetto Solaris 9 Device Configuration Assistant *x86 Platform Edition* o modificare il BIOS.

Soluzione:

- Inserire il dischetto Solaris 9 Device Configuration Assistant *x86 Platform Edition* nell'unità a dischetti del sistema (solitamente l'unità A). Per informazioni sul dischetto Solaris 9 Device Configuration Assistant *x86 Platform Edition*, vedere "x86: Uso del Solaris 9 Device Configuration Assistant e del PXE " a pagina 34.
- Se non è possibile usare questo supporto di boot, accedere al BIOS e impostare il BIOS per l'esecuzione del boot. Per istruzioni, vedere la documentazione del BIOS.

`Nessun disco risponde ai criteri definiti nella documentazione di installazione. Per maggiori informazioni, consultare la documentazione.` (*solo sistemi x86*)

Causa: Si è cercato di avviare il sistema dal CD di installazione di Solaris 9 *Edizione per piattaforma x86*. Il sistema non supporta l'indirizzamento a blocchi logici (LBA) e non è possibile usare il CD di installazione di Solaris 9.

Soluzione: Usare un'immagine di rete del CD, un DVD o il CD Solaris 9 Software 1 of 2 *x86 Platform Edition*.

Problemi generali relativi al boot dai supporti

`Il sistema non si avvia.`

Descrizione: Durante la configurazione iniziale del server JumpStart, è possibile incontrare problemi di boot senza ricevere messaggi di errore. Per verificare le informazioni sul sistema e le modalità di avvio, eseguire il comando di boot con l'opzione `-v`. Usando l'opzione `-v`, il comando di boot visualizza sullo schermo informazioni utili per il debugging.

Nota – Senza specificare questo flag, i messaggi vengono ugualmente generati ma l'output viene diretto al file di log del sistema. Per maggiori informazioni, vedere la pagina man syslogd(1M).

Soluzione: Per i sistemi SPARC, al prompt `ok`, digitare il comando seguente.

```
ok boot net -v - install
```

Per i sistemi x86, quando il programma chiede di selezionare il tipo di installazione, digitare il comando seguente.

```
b - -v install
```

Il boot dal DVD non riesce sui sistemi con il DVD-ROM Toshiba SD–M1401

Se il sistema dispone di un DVD-ROM Toshiba SD-M1401 con revisione del firmware 1007, il sistema non può essere avviato dal DVD di Solaris 9.

Soluzione: Applicare la patch 111649–03, o una versione successiva, per aggiornare il firmware del DVD-ROM Toshiba SD-M1401. La patch 111649–03 è inclusa nel CD "Solaris 9 Supplement".

L'installazione non riesce dopo il boot. (*solo sistemi x86*)

Causa: Se si sta eseguendo l'installazione dal CD di installazione di Solaris 9, la slice radice di Solaris 9 deve trovarsi entro i primi 1024 cilindri del disco.

Soluzione: Il BIOS e il driver SCSI per il disco di boot predefinito devono supportare l'indirizzamento a blocchi logici (LBA). L'LBA permette al sistema di eseguire il boot oltre il limite dei 1024 cilindri e su più slice dei dischi di Solaris. Per determinare se il sistema supporta l'LBA, vedere la Tabella 2–4. Se il sistema non supporta l'LBA, avviarlo da un'immagine di rete anziché dal CD.

Il sistema si blocca o produce errori di tipo panic quando viene inserita una PC card non di memoria. (*solo sistemi x86*)

Causa: Le schede PCMCIA non di memoria non possono usare le stesse risorse di memoria usate da altri dispositivi.

Soluzione: Per risolvere il problema, vedere le istruzioni della scheda PCMCIA e controllare l'ambito di indirizzi consentito.

L'unità disco principale del BIOS IDE non è stata rilevata dal dischetto Solaris 9 Device Configuration Assistant *x86 Platform Edition* nella fase di pre-boot. (*solo sistemi x86*)

Soluzione:

- Se si utilizzano dispositivi di vecchia produzione, è possibile che non siano supportati. Consultare la documentazione del produttore dell'hardware.
- Verificare che il cavo piatto e il cavo di alimentazione siano collegati correttamente. Consultare la documentazione del produttore.
- Se al controller è collegato un solo dispositivo, designarlo come unità master impostando i jumper in modo appropriato. Alcuni dispositivi, se usati da soli come master, richiedono un'impostazione dei jumper diversa rispetto a quella richiesta in una configurazione master-slave. Collegare il dispositivo al connettore situato all'estremità del cavo in modo da ridurre i segnali emessi

quando il connettore non è collegato.

- Se al controller sono collegati due dispositivi, impostare i jumper del primo in modo da configurarlo come master (o come master operante con uno slave) e i jumper del secondo per configurarlo come slave.
- Se il primo dispositivo è un disco e il secondo è un lettore di CD-ROM, designarne uno come slave impostando i jumper in modo appropriato. La disposizione dei collegamenti tra le unità e i cavi non è rilevante.
- Se il problema persiste con due unità su uno stesso controller, collegare un'unità alla volta per verificare che entrambe funzionino. Impostare i jumper del dispositivo per configurarlo come master o come singolo master e quindi collegarlo usando il connettore all'estremità del cavo piatto IDE. Verificare che ognuno dei due dispositivi funzioni correttamente, quindi impostare i jumper nuovamente in configurazione master-slave.
- Se il dispositivo è un disco rigido, usare l'utility di configurazione del BIOS per verificare che il tipo di disco (indicante il numero di cilindri, testine e settori) sia configurato correttamente. Alcuni BIOS possiedono una funzione in grado di rilevare automaticamente il tipo di disco.
- Se il dispositivo è un lettore di CD-ROM, usare la schermata di configurazione del BIOS per configurare il tipo di unità come lettore di CD-ROM, a condizione che il software offra questa possibilità.
- Su molti sistemi, i lettori di CD-ROM IDE vengono riconosciuti da MS-DOS solo se è stato installato un driver per CD-ROM MS-DOS. Provare a usare un altro dispositivo.

`Il disco o il CD-ROM IDE del sistema non è stato rilevato dal dischetto Solaris 9 Device Configuration Assistant` *x86 Platform Edition* `durante la fase di pre-boot.` (*solo sistemi x86*)

Soluzione:

- Se i dischi sono disabilitati nel BIOS, per avviare il sistema dal disco rigido occorre usare il dischetto Solaris 9 Device Configuration Assistant *x86 Platform Edition*. Per informazioni sull'accesso al Solaris 9 Device Configuration Assistant, vedere "x86: Uso del Solaris 9 Device Configuration Assistant e del PXE " a pagina 34.
- Se il sistema è privo di dischi, è possibile che si tratti di un client diskless.

`Il sistema si blocca prima di visualizzare il prompt di sistema.` (*solo sistemi x86*)

Soluzione: Il sistema comprende dispositivi hardware non supportati. Consultare la documentazione del produttore dell'hardware.

Messaggi di errore relativi al boot dalla rete

`WARNING: getfile: RPC failed: error 5 (RPC Timed out).`

Descrizione: Questo errore si verifica quando nella rete vi sono due o più server che rispondono alla richiesta di boot di un client. Il client di installazione si connette al server di boot sbagliato e l'installazione si blocca. Questo errore può essere causato da due ragioni specifiche:

Causa: *Causa 1:* È possibile che vi siano due file `/etc/bootparams` su server diversi con una voce per quel client di installazione.

Soluzione: *Causa 1:* Verificare che i server della rete non contengano più voci per il client di installazione nel file `/etc/bootparams`. Se sono presenti più voci, rimuovere quelle relative al client dal file `/etc/bootparams` di tutti i server di installazione e di boot ad eccezione di quello che il client dovrà usare.

Causa: *Causa 2:* È possibile che esistano più voci per quel client di installazione nelle directory `/tftpboot` o `/rplboot`.

Soluzione: *Causa 2:* Verificare che i server della rete non contengano più voci per il client di installazione nelle directory `/tftpboot` o `/rplboot`. Se sono presenti più voci, rimuovere quelle relative al client dalle directory `/tftpboot` o `/rplboot` di tutti i server di installazione e di boot ad eccezione di quello che il client dovrà usare.

Causa: *Causa 3:* È possibile che esista una voce per il client di installazione nel file `/etc/bootparams` di un server e una seconda voce in un altro file `/etc/bootparams` che abilita tutti i sistemi ad accedere al server dei profili. Tale voce può avere la forma seguente:

`* install_config=`*server_profili*`:`*percorso*

L'errore può essere causato anche da una riga simile alla precedente nella tabella `bootparams` di NIS o NIS+.

Soluzione: *Causa 3:* Se esiste una voce "jolly" nella mappa o nella tabella `bootparams` del servizio di denominazione (ad esempio, `* install_config=`), eliminarla e aggiungerla al file `/etc/bootparams` del server di boot.

`Server di boot non presente. Impossibile installare il sistema. Vedere le istruzioni di installazione.` (*solo sistemi SPARC*)

Causa: Questo errore si verifica sui sistemi che si cerca di installare dalla rete. Il sistema non è configurato correttamente.

Soluzione: Verificare che il sistema sia stato configurato correttamente per l'installazione in rete. Vedere "Aggiunta di sistemi da installare dalla rete con l'immagine di un CD" a pagina 124.

`prom_panic: Could not mount file system` (*solo sistemi SPARC*)

Causa: Questo errore si verifica quando si cerca di installare Solaris 9 dalla rete ma il software di boot non riesce a trovare:

- Il DVD di Solaris 9, come DVD effettivo o come copia dell'immagine del DVD sul server di installazione
- L'immagine del CD Solaris 9 Software 1 of 2, direttamente sul CD Solaris 9 Software 1 of 2 o in una copia dell'immagine del CD sul server di installazione

Soluzione: Verificare che il software di installazione sia attivato e condiviso.

- Se si sta installando Solaris 9 dal lettore di DVD-ROM o di CD-ROM del server di installazione, verificare che il DVD di Solaris 9 o il CD Solaris 9 Software 1 of 2 siano inseriti nel sistema, siano attivati e siano condivisi nel file `/etc/dfs/dfstab`.
- Se l'installazione viene eseguita da una copia dell'immagine del DVD di Solaris 9 o del CD Solaris 9 Software 1 of 2 sul disco del server di installazione, verificare che il percorso della copia sia condiviso nel file `/etc/dfs/dfstab`.

Vedere la pagina man di `install_server`.

`Timeout waiting for ARP/RARP packet...` (*solo sistemi SPARC*)

Causa: *Causa 1:* Il client sta cercando di eseguire il boot dalla rete, ma non riesce a trovare un sistema che lo riconosca.

Soluzione: *Causa 1:* Verificare che il nome host del sistema sia presente nel servizio di denominazione NIS o NIS+. Inoltre, controllare l'ordine di ricerca di `bootparams` nel file `/etc/nsswitch.conf` del server di boot.

Ad esempio, la riga seguente nel file `/etc/nsswitch.conf` indica che JumpStart o il programma `suninstall` di Solaris inizieranno la ricerca delle informazioni di `bootparams` nelle mappe NIS. Se non vengono trovate informazioni, il programma JumpStart o il programma `suninstall` di Solaris le cercano nel file `/etc/bootparams` del server di boot.

```
bootparams: nis files
```

Causa: *Causa 2:* L'indirizzo Ethernet del client non è corretto

Soluzione: *Causa 2:* Verificare che l'indirizzo Ethernet del client nel file `/etc/ethers` del server di installazione sia corretto.

Causa: *Causa 3:* In un'installazione JumpStart personalizzata, il comando `add_install_client` specifica il gruppo di piattaforme che dovrà usare un determinato server come server di installazione. Se viene usato un valore sbagliato per l'architettura dei sistemi, viene generato questo errore. Ad esempio, il sistema da installare ha un'architettura sun4u mentre è stata specificata l'architettura sun4m.

Soluzione: *Causa 3:* Rieseguire `add_install_client` con il valore corretto per l'architettura.

`ip: joining multicasts failed on tr0 - will use link layer broadcasts for multicast` (*solo sistemi x86*)

Causa: Questo messaggio di errore compare quando si avvia un sistema con una scheda token ring. Il multicast Ethernet e il multicast token ring non operano allo stesso modo. Il driver restituisce questo messaggio di errore perché ha ricevuto un indirizzo multicast non valido.

Soluzione: Ignorare questo messaggio di errore. Se il multicast non funziona, IP utilizza più livelli di broadcast e consente il completamento dell'installazione.

`Requesting Internet address for` *indirizzo_Ethernet* (*solo sistemi x86*)

Causa: Il client sta cercando di eseguire il boot dalla rete, ma non riesce a trovare un sistema che lo riconosca.

Soluzione: Verificare che il nome host del sistema sia presente nel servizio di denominazione. Se il nome host è presente nel servizio di denominazione NIS o NIS+ e il sistema continua a generare questo messaggio, provare a eseguire nuovamente il boot.

`RPC: Timed out No bootparams (whoami) server responding; still trying...` (*solo sistemi x86*)

Causa: Il client sta cercando di eseguire il boot dalla rete ma non trova un sistema con una voce appropriata nel file `/etc/bootparams` del server di installazione.

Soluzione: Usare `add_install_client` sui server di installazione. L'uso di questo comando aggiunge la voce appropriata al file `/etc/bootparams`, consentendo al client di avviarsi dalla rete.

`Still trying to find a RPL server...` (*solo sistemi x86*)

Causa: Il sistema sta cercando di eseguire il boot dalla rete ma il server non è configurato per avviarlo.

Soluzione: Sul server di installazione, eseguire `add_install_client` per il sistema da installare. Il comando `add_install_client` crea una directory `/rplboot` contenente il programma necessario per il boot dalla rete.

Problemi generali relativi al boot dalla rete

`Il sistema si avvia dalla rete, ma da un sistema diverso dal server di installazione specificato.`

Causa: È presente una voce per il client nel file `/etc/bootparams` e nel file `/etc/ethers` di un altro sistema.

Soluzione: Sul name server, aggiornare la voce relativa al sistema da installare in `/etc/bootparams`. Usare la sintassi seguente:

sistema_inst `root=`*server_boot*`:`*percorso* `install=`*server_inst*`:`*percorso*

Inoltre, verificare che all'interno della sottorete esista una sola voce per il client di installazione nel file `bootparams`.

`Dopo aver configurato un server di installazione e aver preparato il sistema per l'installazione di Solaris 9 dalla rete, il sistema non si avvia dalla rete.` (*solo sistemi SPARC*)

Causa: È possibile che `tftpd` non sia in esecuzione sul server di installazione.

Soluzione: Verificare che il daemon `tftpd` sia in esecuzione sul server di installazione. Digitare il comando seguente:

```
# ps -ef | grep tftpd
```

Se questo comando non restituisce una riga indicante che il daemon `tftpd` è in esecuzione, aprire il file `/etc/inetd.conf` e rimuovere il carattere di commento (#) dalla riga seguente:

```
# tftp dgram udp wait root /usr/sbin/in.tftpd in.tftpd \
 -s /tftpboot
```

Una volta effettuata questa modifica, riprovare ad avviare il sistema.

`Dopo aver configurato un server di installazione e aver preparato il sistema per l'installazione dalla rete, il sistema non si avvia dalla rete.` (*solo sistemi x86*)

Causa: È possibile che il daemon `rpld` non sia in esecuzione sul server di installazione.

Soluzione: Verificare che il daemon `rpld` sia in esecuzione sul server di installazione. Digitare il comando seguente:

```
# ps -ef | grep rpld
```

Se questo comando non restituisce una riga indicante che il daemon `rpld` è in esecuzione, eseguire il comando seguente:

```
# /usr/sbin/rpld
```

Una volta effettuata questa modifica, riprovare ad avviare il sistema.

Installazione iniziale dell'ambiente operativo Solaris 9

`L'installazione iniziale non riesce`

Soluzione: Se l'installazione di Solaris non riesce, è necessario riavviare il processo. Per riavviare l'installazione, avviare il sistema dal DVD di Solaris 9, dal CD di installazione di Solaris 9, dal CD Solaris 9 Software 1 of 2 o dalla rete.

Non è possibile disinstallare Solaris dopo che il software è stato installato parzialmente. È necessario ripristinare il sistema da una copia di backup o ricominciare il processo di installazione di Solaris.

`/cdrom/Solaris_9/SUNW`*`xxxx`*`/reloc.cpio: Broken pipe`

Descrizione: Questo messaggio di errore non ha effetto sull'installazione.

Soluzione: Ignorare il messaggio e continuare con l'installazione.

`ATTENZIONE: MODIFICA DEL DISPOSITIVO DI BOOT PREDEFINITO` *(solo sistemi x86)*

Causa: Questo è un messaggio informativo. Il dispositivo di boot impostato nel BIOS del sistema richiede l'uso del dischetto Solaris 9 Device Configuration Assistant *x86 Platform Edition* per avviare il sistema.

Soluzione: Continuare con l'installazione e, se necessario, cambiare il dispositivo di boot predefinito nel BIOS dopo aver installato Solaris su un dispositivo che non richiede il dischetto Solaris 9 Device Configuration Assistant *x86 Platform Edition*.

▼ x86: Controllare i blocchi di un disco IDE

Diversamente dagli altri dischi supportati da Solaris, i dischi IDE non mappano automaticamente i blocchi danneggiati. Prima di installare Solaris 9 su un disco IDE, è consigliabile eseguire un'analisi della superficie del disco. Per eseguire un'analisi della superficie su un disco IDE, procedere come segue.

1. **Avviare il supporto di installazione in modalità monoutente.**

   ```
   # b -s
   ```

2. **Avviare il programma di formattazione.**

   ```
   # format
   ```

3. **Specificare il disco IDE su cui si desidera eseguire l'analisi superficiale.**

   # c*x*d*y*

c*x* È il numero del controller

d*y* È il numero del dispositivo

4. **È necessaria una partizione `fdisk`.**

   - Se esiste già una partizione `fdisk` Solaris, passare al Punto 5.
   - Se non è presente una partizione `fdisk` Solaris, usare il comando `fdisk` per creare una partizione Solaris sul disco.

   ```
   format> fdisk
   ```

5. **Digitare:**

   ```
   format> analyze
   ```

6. **Digitare:**

   ```
   analyze> config
   ```

   Vengono visualizzate le impostazioni correnti per l'analisi della superficie.

   a. **Per modificare le impostazioni visualizzate, digitare:**

      ```
      analyze> setup
      ```

7. **Digitare:**

   ```
   analyze> tipo_di_analisi_superficie
   ```

   tipo_di_analisi_superficie È possibile usare la modalità di lettura, scrittura o confronto

   Se `format` individua dei blocchi danneggiati, li rimappa.

8. **Digitare:**

   ```
   analyze> quit
   ```

9. **Si desidera specificare i blocchi da rimappare?**

   - In caso negativo, passare al Punto 10.
   - In caso affermativo, digitare:

     ```
     format> repair
     ```

10. **Digitare:**

    ```
    quit
    ```

    Il programma `format` viene chiuso.

11. **Per riavviare il supporto in modalità multiutente, digitare:**

    ```
    ok b
    ```

Aggiornamento dell'ambiente operativo Solaris 9

Messaggi di errore relativi all'aggiornamento

`No upgradable disks`

Causa: Una voce di swap nel file `/etc/vfstab` impedisce l'esecuzione corretta dell'aggiornamento.

Soluzione: Commentare le righe seguenti nel file `/etc/vfstab`:

- Tutti i file e le slice di swap sui dischi da non aggiornare
- I file di swap non più presenti
- Tutte le slice di swap non utilizzate

`usr/bin/bzczt not found`

Causa: Solaris Live Upgrade si interrompe perché richiede un cluster di patch.

Soluzione: È richiesta una patch per installare Solaris Live Upgrade. Accedere a http://sunsolve.sun.com per scaricare la patch.

`Sono stati rilevati alcuni dispositivi radice di Solaris aggiornabili, tuttavia non è presente nessuna partizione per ospitare il software di installazione di Solaris. Non è possibile effettuare l'aggiornamento con questo programma. Provare ad eseguire l'aggiornamento con il CDROM 1 di 2 di Solaris. (solo sistemi x86)`

Causa: Non è possibile eseguire l'aggiornamento con il CD di installazione di Solaris 9 *Edizione per piattaforma x86* perché lo spazio disponibile è insufficiente.

Soluzione: Per aggiornare il sistema, è possibile creare una slice di swap di almeno 512 Mbyte oppure usare un altro metodo di aggiornamento, ad esempio:

- Il programma Solaris Web Start dal DVD di Solaris 9 o da un'immagine di installazione in rete
- Il programma `suninstall` di Solaris dal CD Solaris 9 Software 1 of 2 *x86 Platform Edition*
- Il metodo JumpStart personalizzato

Problemi generali relativi all'aggiornamento

`L'opzione di aggiornamento non viene presentata anche se sul sistema è presente una versione aggiornabile di Solaris.`

Causa: *Causa 1:* La directory `/var/sadm` è un collegamento simbolico o è attivata da un altro file system.

Soluzione: *Causa 1:* Spostare la directory `/var/sadm` nel file system radice (`/`) o nel file system `/var`.

Causa: *Causa 2:* Il file `/var/sadm/softinfo/INST_RELEASE` non è presente.

Soluzione: *Causa 2:* Creare un nuovo file `INST_RELEASE` usando il seguente template:

```
OS=Solaris
VERSION=x
REV=0
```

x È la versione di Solaris presente sul sistema

Causa: *Causa 3:* Il package SUNWusr non è presente in `/var/sadm/softinfo`.

Soluzione: *Soluzione 3:* È necessario eseguire un'installazione iniziale. L'installazione di Solaris non è aggiornabile.

`Impossibile arrestare o inizializzare il driver md`

Soluzione:

- Se il sistema non è un mirror, commentare la voce corrispondente nel file `vsftab`.
- Se il sistema è un mirror, dividere il mirror e ripetere l'installazione.

`L'aggiornamento non riesce perché il programma di installazione di Solaris non può attivare un file system.`

Causa: Durante l'aggiornamento, lo script cerca di attivare tutti i file system elencati nel file `/etc/vfstab` del sistema nel file system radice (`/`) aggiornato. Se lo script di installazione non riesce ad attivare un file system, si interrompe.

Verificare che tutti i file system elencati nel file `/etc/vfstab` del sistema possano essere attivati. Commentare nel file `/etc/vfstab` i file system che non possono essere attivati o che potrebbero causare il problema, in modo che il programma `suninstall` di Solaris non cerchi di attivarli durante l'aggiornamento. I file system che contengono software da aggiornare (ad esempio, `/usr`) non possono essere commentati.

`L'aggiornamento non riesce`

Descrizione: Lo spazio disponibile sul sistema non è sufficiente per l'aggiornamento.

Causa: Leggere il Capitolo 5 per informazioni sullo spazio richiesto e determinare se il problema possa essere risolto senza usare la configurazione automatica per riallocare lo spazio.

`Problemi nell'aggiornamento dei file system radice in mirroring`

Soluzione: Se si utilizzano file system radice in mirroring con Solaris Volume Manager e si incontrano problemi di aggiornamento, vedere la sezione "Troubleshooting Solaris Volume Manager" in *Solaris Volume Manager Administration Guide*.

▼ Continuare l'aggiornamento dopo un'interruzione del processo

L'aggiornamento non riesce e il sistema non può essere avviato via software. L'interruzione si è verificata per una causa non controllabile, ad esempio un'interruzione di corrente o un errore nella connessione di rete.

1. **Riavviare il sistema dal DVD di Solaris 9, dal CD di installazione di Solaris 9, dal CD Solaris 9 Software 1 of 2 o dalla rete.**
2. **Scegliere l'opzione di aggiornamento anziché un'installazione iniziale.**

   Il programma di installazione di Solaris determina se il sistema è stato parzialmente aggiornato e continua il processo.

Errore fatale del sistema durante l'aggiornamento con Solaris Live Upgrade su volumi Veritas VxVm

Se si utilizza Solaris Live Upgrade per eseguire un aggiornamento e si utilizzano volumi Veritas VxVM, il sistema non riesce a riavviarsi. In questo caso, usare la procedura seguente. Il problema si verifica se i package non sono conformi agli standard di packaging avanzati di Solaris.

1. **Creare un ambiente di boot inattivo. Vedere "Creazione di un nuovo ambiente di boot" a pagina 369.**
2. **Prima di aggiornare l'ambiente di boot inattivo, disabilitare il software Veritas presente in tale ambiente di boot.**

   a. **Attivare l'ambiente di boot inattivo.**

      # **lumount** *ambiente_di_boot_inattivo punto_attivazione*

      Ad esempio:

      # **lumount solaris8 /.alt.12345**

b. Spostarsi nella directory che contiene il file `vfstab`, ad esempio:

```
# cd /.alt.12345/etc
```

c. Creare una copia del file `vfstab` dell'ambiente di boot inattivo, ad esempio:

```
# cp vfstab vfstab.501
```

d. Nella copia del file `vfstab`, commentare tutte le voci relative ai file system Veritas, ad esempio:

```
#  sed   vfstab.novxfs> vfstab < '/vx\/dsk/s/^/#/g'
```

Il primo carattere di ogni riga è stato cambiato in #, ad indicare che la riga è commentata. Si noti che questo tipo di commento è diverso da quello usato nei file di sistema.

e. Copiare il file `vfstab` modificato, ad esempio:

```
# cp vfstab.novxfs vfstab
```

f. Spostarsi nella directory dei file di sistema dell'ambiente di boot inattivo, ad esempio:

```
# cd /.alt.12345/etc
```

g. Creare una copia del file di sistema dell'ambiente di boot inattivo, ad esempio:

```
# cp system system.501
```

h. Commentare le istruzioni "forceload:" che includono `drv/vx`.

```
# sed '/forceload:   system.novxfs> system < drv\/vx/s/^/*/'
```

Il primo carattere di ogni riga è stato cambiato in *, ad indicare che la riga è commentata. Si noti che questo tipo di commento è diverso da quello usato nei file `vfstab`.

i. Spostarsi nella directory del file `install-db` nell'ambiente di boot inattivo, ad esempio:

```
# cd /.alt.12345/etc
```

j. Creare il file `install-db` di Veritas, ad esempio:

```
# touch vx/reconfig.d/state.d/install-db
```

k. Disattivare l'ambiente di boot inattivo.

```
# luumount ambiente_di_boot_inattivo  punto_attivazione
```

3. Aggiornare l'ambiente di boot inattivo. Vedere il Capitolo 33.

4. Attivare l'ambiente di boot inattivo. Vedere "Attivazione di un ambiente di boot" a pagina 416.

5. **Arrestare il sistema.**

   ```
   # init 0
   ```

6. **Avviare l'ambiente di boot inattivo in modalità monoutente:**

   ```
   OK boot -s
   ```

   Vengono visualizzati diversi messaggi di errore riferiti a "vxvm" o "VXVM". Ignorare questi messaggi. L'ambiente di boot inattivo diventa attivo.

7. **Aggiornare Veritas.**

   a. **Rimuovere il package VRTSvmsa di Veritas dal sistema, ad esempio:**

      ```
      # pkgrm VRTSvmsa
      ```

   b. **Spostarsi nella directory dei package di Veritas.**

      # **cd /***posizione_software_Veritas*

   c. **Aggiungere gli ultimi package di Veritas al sistema:**

      ```
      #pkgadd -d `pwd` VRTSvxvm VRTSvmsa VRTSvmdoc VRTSvmman VRTSvmdev
      ```

8. **Ripristinare il file `vfstab` e i file di sistema originali:**

   ```
   # cp /etc/vfstab.original /etc/vfstab
       # cp /etc/system.original /etc/system
   ```

9. **Riavviare il sistema.**

   ```
   # init 6
   ```

x86: La partizione di servizio non viene creata automaticamente sui sistemi che non ne contengono una preesistente

Se si installa l'ambiente operativo Solaris 9 su un sistema che attualmente non include una partizione di servizio, il programma di installazione non ne crea una nuova automaticamente. Per includere una partizione di servizio sullo stesso disco della partizione di Solaris, è necessario ricreare la partizione di servizio prima di installare Solaris 9.

Se si è installato Solaris 8 2/02 su un sistema Sun LX50, è possibile che il programma di installazione non abbia preservato la partizione di servizio. Se il layout della partizione di boot `fdisk` non era stato modificato manualmente per preservare la partizione di servizio, tale partizione è stata eliminata durante l'installazione.

Nota – Se non si era scelto esplicitamente di preservare la partizione di servizio durante l'installazione di Solaris 8 2/02, non è possibile ricrearla ed eseguire l'aggiornamento a Solaris 9.

Per includere una partizione di servizio nel disco che contiene la partizione Solaris, scegliere una delle seguenti procedure.

- Per usare il programma di installazione Solaris Web Start dal CD di installazione di Solaris 9, procedere come segue.

  1. Eliminare il contenuto del disco.
  2. Prima di procedere all'installazione, creare la partizione di servizio usando il CD di Sun LX50 Diagnostics.

     Per informazioni sulla creazione della partizione di servizio, vedere il documento *Sun LX50 Server User's Manual* e la Sun LX50 Knowledge Base in `http://cobalt-knowledge.sun.com`.
  3. Inserire il CD di installazione di Solaris 9 nel lettore di CD-ROM.
  4. Procedere all'installazione dell'ambiente operativo Solaris 9.

     Quando il programma di installazione rileva la partizione di servizio, viene visualizzato il messaggio seguente.

     ```
     Il layout predefinito per il disco di boot prevede una partizione
     di boot x86 e una partizione Solaris nello spazio rimanente. La
     partizione fdisk di servizio, se presente, viene preservata.

     Selezionare una delle voci seguenti:

     1) Usa il layout predefinito
     2) Esegui fdisk per modificare il disco manualmente
     3) Esci

     Effettuare una scelta: [?]
     ```
  5. Digitare 1 per usare la configurazione predefinita.

     Il programma di installazione preserva la partizione di servizio e crea la partizione di boot x86 e la partizione Solaris.

     Nota – Il programma di installazione Solaris Web Start crea la partizione di boot x86 utilizzando 10 MByte della partizione `fdisk` di Solaris. In questo modo, le partizioni `fdisk` esistenti non vengono alterate. La partizione `fdisk` non deve essere creata manualmente.
  6. Completare l'installazione.

- Per eseguire l'installazione da un'immagine di rete o dal DVD di Solaris 9 attraverso la rete, procedere come segue.

  1. Eliminare il contenuto del disco.
  2. Prima di procedere all'installazione, creare la partizione di servizio usando il CD di Sun LX50 Diagnostics.

     Per informazioni sulla creazione della partizione di servizio, vedere il documento *Sun LX50 Server User's Manual* e la Sun LX50 Knowledge Base in `http://cobalt-knowledge.sun.com`.
  3. Avviare il sistema dalla rete.

     Viene aperta la schermata di personalizzazione delle partizioni `fdisk`.
  4. Per caricare la configurazione predefinita delle partizioni del disco di boot, fare clic su Predefinito.

     Il programma di installazione preserva la partizione di servizio e crea la partizione di boot x86 e la partizione Solaris.

- Per eseguire l'installazione con il programma `suninstall` dal CD "Solaris 9 Software 1 of 2" o da un'immagine di installazione residente su un server di boot della rete, procedere come segue.

  1. Eliminare il contenuto del disco.
  2. Prima di procedere all'installazione, creare la partizione di servizio usando il CD di Sun LX50 Diagnostics.

     Per informazioni sulla creazione della partizione di servizio, vedere il documento *Sun LX50 Server User's Manual* e la Sun LX50 Knowledge Base in `http://cobalt-knowledge.sun.com`.
  3. Avviare il sistema.

     Il programma di installazione chiede di scegliere un metodo per la creazione della partizione Solaris.
  4. Selezionare l'opzione `Usa la parte restante del disco per la partizione Solaris`.

     Il programma di installazione preserva la partizione di servizio e crea la partizione Solaris.
  5. Completare l'installazione.

APPENDICE **F**

Installazione o aggiornamento remoto (procedure)

Questa appendice spiega come usare il programma Solaris Web Start per installare o aggiornare l'ambiente operativo Solaris su un sistema o in un dominio privi di un lettore di DVD-ROM o di CD-ROM.

Nota – Se occorre installare o aggiornare l'ambiente operativo Solaris su un server multidominio, prima di iniziare il processo di installazione consultare la documentazione relativa al controller o all'SSP del sistema.

SPARC: Uso di Solaris Web Start per eseguire un'installazione o un aggiornamento da un DVD-ROM o da un CD-ROM remoto

Se si desidera installare l'ambiente operativo Solaris su un sistema o in un dominio che non dispone di un lettore di DVD-ROM o di CD-ROM locale, è possibile utilizzare un lettore collegato a un altro sistema. I due sistemi devono far parte della stessa sottorete. Per eseguire l'installazione, procedere come segue.

▼ SPARC: Eseguire un'installazione o un aggiornamento da un DVD-ROM o da un CD-ROM remoto

Nota – Questa procedura presuppone che il sistema utilizzi la gestione dei volumi. Se non si utilizza la gestione dei volumi (Volume Manager), vedere il manuale *System Administration Guide: Basic Administration* per informazioni dettagliate sulla gestione dei supporti removibili senza questa utility.

Nella procedura seguente, il sistema remoto con il DVD-ROM o il CD-ROM è identificato come *sistema remoto*. Il sistema client da installare è identificato come *sistema client*.

1. **Identificare un sistema dotato di un lettore di DVD-ROM o di CD-ROM che esegua l'ambiente operativo Solaris.**
2. **Sul** *sistema remoto* **con il lettore di DVD-ROM o di CD-ROM, inserire il DVD di Solaris 9 o il CD di installazione di Solaris 9** *Edizione per piattaforma SPARC***.**
   La gestione dei volumi attiva il disco.
3. **Sul sistema remoto, spostarsi nella directory del DVD o del CD in cui si trova il comando `add_install_client`.**
   - Per il DVD, digitare:

     sistema remoto`# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_9/Tools`
   - Per il CD, digitare:

     sistema remoto`# cd /cdrom/cdrom0/s0`
4. **Sul sistema remoto, aggiungere il sistema che si desidera installare come client.**
   - Per il DVD, digitare:

     sistema remoto`# ./add_install_client \`
     nome_sistema_client arch
   - Per il CD, digitare:

     sistema remoto`# ./add_install_client -s` *nome_sistema_remoto*`: \`
     `/cdrom/cdrom0/s0` *nome_sistema_client arch*

nome_sistema_remoto	È il nome del sistema a cui è collegato il lettore di DVD-ROM o di CD-ROM
nome_sistema_client	È il nome del sistema da installare
arch	È il gruppo di piattaforme del sistema da installare, ad esempio sun4u. Sul sistema da installare, determinare il

gruppo di piattaforme a cui appartiene l'host usando il comando `uname -m`.

5. **Avviare il *sistema client* da installare.**

   sistema client: `ok` **`boot net`**

   Viene avviata l'installazione con Solaris Web Start.

6. **Se necessario, seguire le istruzioni per inserire le informazioni di configurazione del sistema.**

   - Se si utilizza un DVD, seguire le istruzioni sullo schermo per completare l'installazione. Non occorre eseguire altre operazioni.
   - Se si utilizza un CD, il sistema viene riavviato e ha inizio il programma di installazione di Solaris. Dopo la schermata di benvenuto, compare la schermata "Selezione del supporto" con l'opzione "File system NFS" selezionata. Passare al Punto 7.

7. **Nella schermata "Selezione del supporto", fare clic su Avanti.**

   Compare la schermata "Percorso del file system di rete" con il campo di testo contenente il percorso di installazione.

   indirizzo_ip_sistema_client:/cdrom/cdrom0/s0

8. **Sul sistema remoto su cui è attivato il DVD o il CD, spostarsi nella directory radice (/).**

   sistema remoto`#` **`cd /`**

9. **Sul sistema remoto, individuare il percorso della slice che è stata condivisa.**

   sistema remoto`#` **`share`**

10. **Sul sistema remoto, disabilitare la condivisione del DVD di Solaris 9 o del CD di installazione di Solaris 9 usando il percorso individuato al Punto 9. Se vengono individuati i percorsi di due slice, usare `unshare` per disabilitare la condivisione di entrambe le slice.**

    sistema remoto`#` **`unshare`** *percorso_assoluto*

    percorso_assoluto È il percorso assoluto restituito dal comando `share`

    In questo esempio, viene disabilitata la condivisione delle slice 0 e 1.

    sistema remoto`#` **`unshare /cdrom/cdrom0/s0`**
    sistema remoto`#` **`unshare /cdrom/cdrom0/s1`**

11. **Espellere il CD di installazione di Solaris 9.**

    sistema remoto`#` **`eject cdrom`**

12. **Sul sistema remoto, inserire il CD Solaris 9 Software 1 of 2 nel lettore di CD-ROM.**

13. **Sul sistema remoto, esportare il CD Solaris 9 Software 1 of 2.**

    sistema remoto# **share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0**

14. **Sul sistema client da installare, continuare l'installazione di Solaris facendo clic su Avanti.**

15. **Se Solaris Web Start chiede di inserire il CD Solaris 9 Software 2 of 2, ripetere la procedura dal Punto 9 al Punto 14 per annullare la condivisione del CD Solaris 9 Software 1 of 2 e esportare e installare il CD Solaris 9 Software 2 of 2.**

16. **Se Solaris Web Start chiede di inserire il CD Solaris 9 Languages, ripetere la procedura dal Punto 9 al Punto 14 per annullare la condivisione del CD Solaris 9 Software 2 of 2 e esportare e installare il CD Solaris 9 Languages.**

    Quando si esporta il CD Solaris 9 Languages, compare una finestra del programma di installazione sul sistema su cui è attivato il CD-ROM. Ignorare la finestra e procedere con l'installazione del CD Solaris 9 Languages. Terminata l'installazione del CD, chiudere la finestra del programma di installazione.

APPENDICE **G**

Altri requisiti per i package SVR4 (riferimenti)

Questa appendice è destinata agli amministratori di sistema che intendano usare il programma JumpStart personalizzato o Solaris Live Upgrade per installare o rimuovere i package, in particolare i package di terze parti. Le indicazioni qui fornite permettono di eseguire l'installazione JumpStart personalizzata in modo automatico e di non modificare il sistema attualmente in uso, in modo da poter eseguire un aggiornamento con Solaris Live Upgrade.

Requisiti per i package

I seguenti documenti di riferimento forniscono informazioni generali sui requisiti per i package.

- Perché il programma JumpStart personalizzato e Solaris Live Upgrade funzionino correttamente, è necessario che i package siano conformi ai requisiti dello standard SVR4. La *Application Packaging Developer's Guide* contiene informazioni più specifiche sui requisiti per la creazione dei package e riferimenti sulla terminologia. Vedere in particolare il capitolo: "Advanced Package Creation Techniques" in *Application Packaging Developer's Guide*
- Per informazioni di riferimento sull'aggiunta e la rimozione dei package e sul file di amministrazione dell'installazione, vedere la sezione "Managing Software (Overview)" in *System Administration Guide: Basic Administration*. Vedere anche le pagine man dei singoli comandi.
- Per informazioni dettagliate sui comandi citati in questa appendice, vedere le pagine man `dircmp`(1), `fssnap`(1M), `ps`(1) o `truss`(1).

La Tabella G–1 contiene informazioni riguardanti sia Solaris Live Upgrade che il programma JumpStart personalizzato.

TABELLA G–1 Informazioni sui requisiti

Metodo di installazione	Requisiti documentati
Solaris Live Upgrade	■ Vedere i requisiti per i package richiesti da SVR4 nel manuale *Application Packaging Developer's Guide* ■ Vedere "Requisiti per l'ambiente di boot inattivo con il programma JumpStart personalizzato e Solaris Live Upgrade" a pagina 508. ■ Vedere "Requisiti dell'ambiente di boot inattivo per Solaris Live Upgrade" a pagina 510.
Programma JumpStart personalizzato	■ Vedere i requisiti per i package richiesti da SVR4 nel manuale *Application Packaging Developer's Guide* ■ Vedere "Requisiti per l'ambiente di boot inattivo con il programma JumpStart personalizzato e Solaris Live Upgrade" a pagina 508. ■ Vedere "Requisiti per l'aggiornamento con il programma JumpStart personalizzato" a pagina 512.

Requisiti per l'ambiente di boot inattivo con il programma JumpStart personalizzato e Solaris Live Upgrade

Un ambiente di boot inattivo è una copia dell'ambiente operativo, non del sistema attualmente in esecuzione. I package utilizzati da Solaris Live Upgrade o dal programma JumpStart personalizzato devono soddisfare i seguenti requisiti:

- Devono consentire un'installazione o un aggiornamento con il programma JumpStart personalizzato senza bisogno dell'interazione dell'utente
- Non devono modificare il sistema attualmente in uso, condizione necessaria per l'uso di Solaris Live Upgrade

Qui di seguito sono elencati i requisiti di conformità per l'ambiente di boot inattivo.

- Perché l'installazione del sistema operativo venga eseguita correttamente, i package devono riconoscere e rispettare gli specificatori dell'ambiente di boot inattivo.

  I package possono includere percorsi assoluti nel file `pkgmap` (mappa dei package). Questi file, se presenti, vengono scritti in modo relativo all'opzione `-R` del comando `pkgadd`. I package che contengono sia percorsi assoluti che percorsi relativi possono essere installati anche in un file system radice (`/`) alternativo. È necessario anteporre `$PKG_INSTALL_ROOT` sia ai file con percorso assoluto che a

quelli con percorso relativo, in modo che tutti i percorsi vengano risolti correttamente durante l'installazione con pkgadd.

- I package installati con l'opzione -R di pkgadd o quelli rimossi con l'opzione -R di pkgrm non devono modificare il sistema attualmente in uso.

  Gli script procedurali eventualmente inclusi nei package installati con il comando pkgadd e l'opzione -R o in quelli rimossi con il comando pkgrm e l'opzione -R non devono modificare il sistema attualmente in uso. Negli script di installazione eventualmente utilizzati, tutte le directory e i file referenziati devono essere preceduti dalla variabile $PKG_INSTALL_ROOT. Il package deve scrivere tutte le directory e i file con il prefisso $PKG_INSTALL_ROOT. Il package non deve rimuovere le directory che non siano precedute dalla variabile $PKG_INSTALL_ROOT. La Tabella G–2 fornisce alcuni esempi di sintassi corretta per gli script.

TABELLA G–2 Esempi di sintassi per gli script di installazione

Tipo di script	Sintassi corretta	Sintassi errata
Frammenti di istruzioni "if" per la Bourne shell	`if [ -f ${PKG_INSTALL_ROOT}\ /etc/prodotto.conf ] ; then`	`if [ -f /etc/prodotto.conf ] ; \ then`
Rimozione di un file	`/bin/rm -f ${PKG_INSTALL_ROOT}\ /etc/prodotto.conf`	`/bin/rm -f /etc/prodotto.conf`
Modifica di un file	`echo "test=no"> ${PKG_INSTALL_ROOT}\ /etc/prodotto.conf`	`echo "test=no"> \ /etc/prodotto.conf`

Differenze tra $PKG_INSTALL_ROOT e $BASEDIR

$PKG_INSTALL_ROOT designa la posizione del file system radice (/) del sistema a cui viene aggiunto il package. La posizione viene impostata dall'argomento -R del comando pkgadd. Ad esempio, se viene eseguito il seguente comando, il valore di $PKG_INSTALL_ROOT diventa /a nell'installazione del package.

```
# pkgadd -R /a SUNWvxvm
```

$BASEDIR punta alla directory base *relativa* in cui vengono installati gli oggetti dei package. In questa posizione vengono installati solo oggetti "riposizionabili", cioè con percorso relativo. Gli oggetti designati con un percorso *assoluto* nel file pkgmap vengono sempre installati relativamente all'ambiente di boot inattivo, ma non relativamente alla variabile $BASEDIR impostata. I package che non contengono oggetti riposizionabili vengono detti *assoluti*; in questi package, la variabile $BASEDIR non è definita e non è disponibile per gli script procedurali.

Ad esempio, si supponga che il file pkgmap contenga due righe:

```
1 f none sbin/ls 0555 root sys 3541 12322 1002918510
1 f none /sbin/ls2 0555 root sys 3541 12322 2342423332
```

E che il file `pkginfo` contenga una specifica per `$BASEDIR`:

```
BASEDIR=/opt
```

Se il package viene installato con il seguente comando, `ls` viene installato in `/a/opt/sbin/ls`, ma `ls2` viene installato in `/a/sbin/ls2`.

```
# pkgadd -R /a SUNWtest
```

Requisiti dell'ambiente di boot inattivo per Solaris Live Upgrade

Durante l'uso di Solaris Live Upgrade per la creazione di un nuovo ambiente di boot, osservare le seguenti linee guida.

- Gli script procedurali per la gestione dei package devono essere indipendenti dall'ambiente operativo correntemente attivo. Gli script procedurali definiscono le azioni da eseguire in determinati momenti durante l'installazione o la rimozione dei package. È possibile creare quattro script procedurali con i seguenti nomi predefiniti: preinstall, postinstall, preremove e postremove. Gli script procedurali per la gestione dei package devono essere indipendenti dall'ambiente operativo corrente perché l'uso di Solaris Live Upgrade potrebbe attivare un ambiente di boot inattivo.
  - Questi script non devono avviare o arrestare processi, né devono dipendere dall'output di comandi come `ps` o `truss`, che a loro volta dipendono dal sistema operativo e restituiscono informazioni sul sistema correntemente in uso.
  - Gli script procedurali possono invece utilizzare liberamente altri comandi UNIX standard, come `expr`, `cp`, `ls` o altri comandi che facilitano la scrittura degli script per le shell. L'ambiente di boot inattivo non deve tuttavia essere modificato, se non seguendo le regole illustrate nella sezione "Requisiti per l'ambiente di boot inattivo con il programma JumpStart personalizzato e Solaris Live Upgrade" a pagina 508.
  - Tutti gli script devono essere scritti nella Bourne shell (`/bin/sh`). La Bourne shell è l'interprete usato dal comando `pkgadd` per eseguire gli script procedurali.
  - Gli script procedurali dei package *non* devono richiamare comandi che siano stati aggiunti nelle release 2.6 e successive. Ad esempio, non devono richiamare il comando `pgrep`. Dopo la release 2.6, molti comandi sono stati arricchiti con l'aggiunta di nuove funzioni. Gli script procedurali per la gestione dei package non devono usare le opzioni dei comandi che non esistevano nella release 2.6.

Ad esempio, l'opzione `-f` del comando `umount` è stata aggiunta nella versione Solaris 7. Per verificare che un determinato comando o una determinata opzione siano supportati in Solaris 2.6, vedere il *Solaris 2.6 Reference Manual AnswerBook* su `http://docs.sun.com`.

- Tutti i package devono superare la verifica con `pkgchk`. Prima di installare un package di nuova creazione, è necessario verificarlo con il comando seguente.

  # **pkgchk -d** *directory package*

  directory Specifica il nome della directory in cui si trova il package

  package Specifica il nome del package

  Ad esempio, se un package si trova in `/export/SUNWvxvm`, occorre eseguire il comando seguente.

  ```
  # pkgchk -d /export SUNWvxvm
  ```

  Il comando non dovrebbe restituire errori.

  I package di nuova creazione devono essere provati con un'installazione in un ambiente di boot inattivo usando l'opzione `-R` *directory* di `pkgadd`. Dopo l'installazione del package, è necessario verificarne la correttezza usando `pkgchk`, come nell'esempio seguente.

  ```
  # pkgadd -d . -R /a SUNWvxvm
  # pkgchk -R /a SUNWvxvm
  ```

  Il comando non dovrebbe restituire errori.

- Inoltre, i package non devono eseguire comandi forniti dal package stesso. Questa condizione ha lo scopo di mantenere la compatibilità dei client diskless e di evitare l'esecuzione di comandi che potrebbero richiedere librerie condivise non ancora installate.

Questi requisiti per la creazione, la modifica e l'eliminazione dei file possono essere verificati usando diversi comandi. Ad esempio, è possibile usare i comandi `dircmp` o `fssnap` per verificare il comportamento corretto dei package. Oppure, è possibile usare il comando `ps` per provare la conformità dei daemon e verificare che nessun daemon venga arrestato o avviato dal package. I comandi `truss`, `pkgadd -v` e `pkgrm` possono verificare la conformità dell'installazione dei package runtime, ma non funzionano in tutte le situazioni. Nell'esempio seguente, il comando `truss` non considera gli accessi in sola lettura a directory diverse da `$TEMPDIR` e restituisce solo gli accessi di altro tipo alle directory che non risiedono nell'ambiente di boot inattivo specificato.

```
# TEMPDIR=/a; export TEMPDIR
# truss -t open /usr/sbin/pkgadd -R ${TEMPDIR} SUNWvxvm \
2>&1> /dev/null | grep -v O_RDONLY | grep -v \
'open("'${TEMPDIR}
```

Per maggiori informazioni sui comandi citati in questa sezione, vedere le pagine man `dircmp`(1), `fssnap`(1M), `ps`(1), `truss`(1), `pkgadd`(1M), `pkgchk`(1M) o `pkgrm`(1M).

Requisiti per l'aggiornamento con il programma JumpStart personalizzato

La conformità ai requisiti relativi al programma JumpStart personalizzato assicura che i package possano essere aggiunti e rimossi all'interno delle tradizionali utility di installazione di Solaris, vale a dire:

- Il programma JumpStart personalizzato
- Il programma `suninstall` di Solaris
- Il metodo di installazione Solaris Web Start

Assicura inoltre che i package possano essere inclusi negli aggiornamenti di Solaris. Per soddisfare i requisiti del programma JumpStart personalizzato, i package devono essere conformi anche ai requisiti per l'ambiente di boot inattivo descritti in "Requisiti per l'ambiente di boot inattivo con il programma JumpStart personalizzato e Solaris Live Upgrade" a pagina 508.

Per un uso efficiente del programma JumpStart personalizzato, i package devono essere aggiunti o rimossi in modo automatico, senza richiedere informazioni all'utente. Per evitare che sia richiesta l'interazione dell'utente, occorre configurare un nuovo file di amministrazione con il comando `pkgadd` e l'opzione `-a`. L'opzione `-a` definisce un file di amministrazione dell'installazione da usare al posto del file predefinito. Usando il file predefinito, è possibile che all'utente vengano richieste esplicitamente alcune informazioni. Per evitare che questo accada, si può creare un file di amministrazione che indichi a `pkgadd` di tralasciare questi controlli e di installare il package senza la conferma dell'utente. Per maggiori dettagli, vedere le pagine man `admin`(4) o `pkgadd`(1M).

L'esempio seguente spiega come usare il file di amministrazione per `pkgadd`.

- Se non viene specificato alcun file di amministrazione, `pkgadd` utilizza `/var/sadm/install/admin/default`. L'uso di questo file non esclude l'interazione con l'utente.

  ```
  # pkgadd
  ```

- Se viene specificato un file di amministrazione relativo, `pkgadd` cerca il file in `/var/sadm/install/admin` e lo utilizza. In questo esempio, viene specificato il file di amministrazione relativo `nocheck` e `pkgadd` ricerca `/var/sadm/install/admin/nocheck`.

  ```
  # pkgadd -a nocheck
  ```

- Se viene specificato un file con percorso assoluto, `pkgadd` usa il percorso specificato. In questo esempio, `pkgadd` ricerca in `/tmp` il file di amministrazione `nocheck`.

  ```
  # pkgadd -a /tmp/nocheck
  ```

L'esempio seguente mostra un file di amministrazione dell'installazione che richiede una minima interazione dell'utente con l'utility `pkgadd`. A meno che il package non richieda più spazio di quello disponibile sul sistema, l'utility `pkgadd` utilizza questo file e installa il package senza richiedere all'utente altre informazioni.

```
mail=
instance=overwrite
partial=nocheck
runlevel=nocheck
idepend=nocheck
space=ask
setuid=nocheck
conflict=nocheck
action=nocheck
basedir=default
```

APPENDICE **H**

Installazione di una release di aggiornamento di Solaris (procedure)

Questo capitolo contiene le istruzioni da seguire per controllare le patch prima di aggiornare l'ambiente operativo Solaris.

Installazione di una release di aggiornamento di Solaris

Se si utilizza già l'ambiente operativo Solaris 9 e sono state installate patch singole, l'installazione di una release di aggiornamento di Solaris 9 produce quanto segue:

- Le patch incluse nella release di aggiornamento di Solaris 9 vengono riapplicate al sistema. Queste patch non potranno essere rimosse.
- Le patch installate sul sistema che non sono incluse nella release di aggiornamento di Solaris 9 vengono rimosse.

Il software di analisi delle patch permette di determinare quali patch verranno eventualmente rimosse installando la release di aggiornamento di Solaris 9. Questa funzione è disponibile nei seguenti formati.

- Se si esegue l'aggiornamento con Solaris Web Start, compare automaticamente la finestra di dialogo per l'analisi delle patch. Selezionare Sì per eseguire l'analisi.
- Se si utilizza il programma `suninstall` di Solaris, selezionare Analizza nella finestra di dialogo di analisi delle patch.
- Se si utilizza il metodo JumpStart personalizzato o la funzione Solaris Live Upgrade, utilizzare lo script `analyze_patches` per eseguire l'analisi. Per istruzioni dettagliate, vedere "Eseguire lo script `analyze_patches`" a pagina 516.

Al termine dell'analisi, per informazioni sull'interpretazione dei risultati, vedere "Esaminare i risultati dell'analisi delle patch" a pagina 517.

▼ Eseguire lo script `analyze_patches`

Nota – Lo script `analyze_patches` deve poter accedere al sistema installato e al DVD di Solaris 9, ai CD Solaris 9 o all'immagine di rete del software via NFS o attraverso un supporto attivato localmente.

1. **Spostarsi nella directory `Misc`.**
   - SPARC: Se l'immagine si trova su un supporto attivato localmente, digitare:

     `# cd /cdrom/sol_9_`*Aggiornamento*`_sparc/s0/Solaris_9/Misc`

     In questo comando, *Aggiornamento* è l'identificativo della release di aggiornamento.
   - x86: Se l'immagine si trova su un supporto attivato localmente, digitare:

     `# cd /cdrom/sol_9_`*Aggiornamento*`_x86/s2/Solaris_9/Misc`

     In questo comando, *Aggiornamento* è l'identificativo della release di aggiornamento.
   - Se l'immagine si trova in un file system NFS, digitare:

     `# cd /`*directory_attivazione_NFS*`/Solaris_9/Misc`
2. **Eseguire lo script `analyze_patches`:**

   `# ./analyze_patches` [`-R` *dir_radice*] [`-N` *dir_rete*] [`-D` *dir_database*]

`-R` *dir_radice*	*dir_radice* è la radice del sistema installato. La directory predefinita è `/`.
`-N` *dir_rete*	*dir_rete* è il percorso della directory radice dell'immagine dell'OS da installare. La directory predefinita è `/cdrom/cdrom0`. *dir_rete* è il percorso della directory che contiene la directory `solaris_9`. Questa opzione deve essere usata se `patch_analyzer` viene eseguito da un punto di attivazione NFS.
`-D` *dir_database*	Se lo script viene eseguito da una directory diversa da `Misc/` nell'immagine dell'OS, il programma non riesce a trovare il database da utilizzare per l'analisi delle patch. Per specificare il percorso del database, usare l'opzione `-D`. Senza questo database, situato in `Solaris_9/Misc/database` nell'immagine dell'OS, lo script non può essere eseguito correttamente.

▼ Esaminare i risultati dell'analisi delle patch

Al termine dell'analisi, procedere come segue per esaminare i risultati.

1. **Esaminare l'output dello script di analisi delle patch.**

   Lo script produce l'elenco delle patch che verranno rimosse, retrogradate, accumulate o rese obsolete da altre patch. L'accumulazione è simile a un aggiornamento delle patch. La patch accumulata viene rimossa e le correzioni in essa contenute vengono fornite da un'altra patch. L'output mostra messaggi simili ai seguenti:

   ```
   La patch 105644-03 verrà rimossa.
   La patch 105925 verrà retrogradata da -02 a -01.
   La patch 105776-01 verrà accumulata/resa obsoleta dalla patch 105181-05.
   ```

   Se il programma di analisi delle patch non produce un elenco di questo tipo, significa che non verrà eseguita alcuna operazione sulle patch precedentemente installate sul sistema.

2. **Valutare se le operazioni di sostituzione ed eliminazione siano accettabili.**

   - In caso affermativo, aggiornare il sistema.
   - In caso negativo, non eseguire l'aggiornamento.

     Per le release di aggiornamento, è possibile usare le speciali utility di manutenzione di Solaris 9 per applicare solo le patch al sistema.

Nota – Queste utility sono disponibili sul CD o possono essere scaricate dal Web. Per istruzioni sull'applicazione delle patch, vedere il documento *Guida all'installazione del Maintenance Update di Solaris 9*.

APPENDICE I

x86: Preparazione del boot dal Solaris 9 Device Configuration Assistant o dalla rete (procedure)

Questa appendice descrive le seguenti procedure.

- "x86: Copia del software di boot su un dischetto" a pagina 519
- "x86: Boot in rete con PXE" a pagina 521

x86: Copia del software di boot su un dischetto

Solaris Device Configuration Assistant è un programma che permette di svolgere diverse operazioni di configurazione hardware e di boot. L'immagine di Solaris 9 Device Configuration Assistant si trova nella directory Tools del DVD Solaris 9 *x86 Platform Edition* o del CD Solaris 9 Software 2 of 2 *x86 Platform Edition*. Per copiare l'immagine di boot su un dischetto da 3,5 pollici, procedere come segue.

Nota – Il boot può essere eseguito direttamente dal DVD o dal CD oppure usando un'immagine di rete con PXE. Per informazioni sui metodi di boot, vedere "x86: Uso del Solaris 9 Device Configuration Assistant e del PXE " a pagina 34.

▼ x86: Copiare il software di boot su un dischetto

Nota – Questa procedura presuppone che sul sistema sia in esecuzione la gestione dei volumi (Volume Manager). Se non si utilizza Volume Manager, vedere il manuale *System Administration Guide: Basic Administration* per informazioni sulla gestione dei supporti removibili senza questa utility.

1. **Eseguire il login come superutente su un sistema x86 a cui è collegata un'unità a dischetti.**
2. **Sul sistema con il lettore di DVD-ROM o di CD-ROM, inserire il DVD Solaris 9** *x86 Platform Edition* **o il CD Solaris 9 Software 2 of 2** *x86 Platform Edition***.**

   La gestione dei volumi attiva il disco.
3. **Spostarsi nella directory che contiene l'immagine di boot.**
   - Per il DVD, digitare:

     ```
     # cd /cdrom/sol_9_x86/s2/Solaris_9/Tools
     ```
   - Per il CD, digitare:

     ```
     # cd /cdrom/sol_9_x86/Solaris_9/Tools
     ```
4. **Inserire nel lettore un dischetto vuoto o un dischetto che può essere sovrascritto.**
5. **Controllare i nuovi supporti con la gestione dei volumi.**

   ```
   # volcheck
   ```
6. **Formattare il dischetto.**

Avvertenza – La formattazione cancella tutti i dati presenti sul dischetto.

```
# fdformat -d -U
```

7. **Copiare il file sul dischetto.**

   ```
   # dd if=d1_image of=/vol/dev/aliases/floppy0 bs=36k
   ```
8. **Espellere il dischetto digitando `eject floppy` nella riga di comando ed espellere manualmente il dischetto dall'unità.**

x86: Boot in rete con PXE

Il boot con PXE viene eseguito direttamente dalla rete. Non è richiesto alcun supporto di boot sul sistema client. Il boot in rete con PXE è disponibile solo per i dispositivi che implementano la specifica Intel Preboot Execution Environment. Per determinare se il sistema supporta il boot in rete con PXE, consultare la documentazione fornita dal produttore dell'hardware.

Per i sistemi che non supportano questa funzione è comunque disponibile il dischetto di boot di Solaris. L'immagine del dischetto può essere scaricata da `http://soldc.sun.com/support/drivers/dca_diskettes`.

Abilitare il boot in rete con PXE sul sistema client usando il programma di configurazione del BIOS residente nel BIOS di sistema, nel BIOS della scheda di rete o in entrambi. Su alcuni sistemi è anche necessario modificare la priorità del dispositivo di boot anteponendo il boot in rete all'avvio del sistema da altri dispositivi. Vedere la documentazione del produttore relativa al programma di configurazione oppure seguire le istruzioni per l'accesso al programma di configurazione visualizzate durante il boot.

Alcune schede di rete che supportano PXE dispongono di una funzione che permette di eseguire questo tipo di boot digitando una particolare combinazione di tasti in risposta a un breve prompt visualizzato durante il boot. Questa soluzione è ideale quando si utilizza PXE per eseguire un boot di installazione su un sistema che normalmente viene avviato dal disco perché non richiede la modifica delle impostazioni per PXE. Se la scheda di rete non dispone di questa funzione, disabilitare PXE nella configurazione del BIOS quando il sistema si riavvia dopo l'installazione. In questo modo, il boot verrà eseguito dal disco.

Alcune vecchie versioni del firmware PXE non possono essere usate per il boot dei sistemi Solaris. Se si dispone di una di queste versioni, il sistema potrà leggere il programma necessario per il boot in rete con PXE da un server di boot, ma il processo di boot non riuscirà a trasmettere i pacchetti. In questo caso, aggiornare il firmware PXE sulla scheda. Informarsi sulla procedura di aggiornamento del firmware sul sito Web del produttore della scheda. Per maggiori informazioni, vedere le pagine man `elxl`(7D) e `iprb`(7D).

APPENDICE J

Aggiornamenti di Solaris 9

Questa appendice descrive le modifiche apportate a questo manuale per le versioni di aggiornamento di Solaris 9.

Solaris 9 9/02.

Sono state inserite alcune correzioni al contenuto.

Solaris 9 12/02

Qui di seguito sono elencate le nuove funzioni e le modifiche apportate a questo manuale per la release Solaris 9 12/02.

- Quando si utilizza la funzione di installazione Solaris Flash, sono disponibili nuove procedure ed esempi.
  - Il comando `flarcreate` permette di creare un archivio Solaris Flash. Questo comando è stato arricchito di nuove opzioni che permettono di definire con maggiore versatilità il contenuto degli archivi da creare. È ora possibile escludere più file o directory. Dalle directory escluse è inoltre possibile ripristinare una sottodirectory o un file. Questa funzione è particolarmente utile quando si desidera escludere file di dati di grandi dimensioni che non si desidera clonare. Per informazioni sull'uso di queste opzioni, vedere "Personalizzazione dei file e delle directory di un archivio" a pagina 170.
  - Sono state aggiunte nuove procedure per la divisione, l'unione o l'estrazione delle informazioni sull'archivio. Per informazioni su queste procedure, vedere "Amministrazione degli archivi Solaris Flash" a pagina 192.

- I programmi di installazione di Solaris supportano ora i profili LDAP Versione 2, che permettono di configurare il sistema per l'uso di un certo livello di credenziali sul proxy. Nei programmi di installazione Solaris Web Start o nel programma `suninstall` di Solaris è possibile specificare il nome distinto del bind proxy LDAP e la relativa password. Con qualunque metodo di installazione, è possibile preconfigurare LDAP usando le parole chiave `proxy_dn` e `proxy_password` nel file sysidcfg. Per informazioni su come preconfigurare questi profili, vedere "Preconfigurazione con il file `sysidcfg`" a pagina 59.
- Nell'utilizzo di Solaris Live Upgrade, sono state aggiunte nuove procedure ed esempi per le seguenti operazioni:
  - Creazione di un profilo
  - Prova del profilo
  - Uso del profilo per l'aggiornamento o l'installazione di un archivio Solaris Flash

  Per maggiori informazioni, vedere il Capitolo 33.
- Questo manuale contiene ora procedure e descrizioni relative ai sistemi x86.
- Sono state inserite alcune piccole correzioni al contenuto.

Solaris 9 4/03

Qui di seguito sono elencate le nuove funzioni e le modifiche apportate a questo manuale per la release Solaris 9 4/03.

- La funzione di installazione Flash offre nuovi miglioramenti per questa release di Solaris.
  - L'installazione Flash permette ora di aggiornare i sistemi clone con modifiche di lieve entità. Se si desidera aggiornare un sistema clone apportandovi piccole modifiche, è possibile creare un archivio differenziale contenente solo le differenze tra due immagini, quella master originale e un'immagine master aggiornata. Quando si aggiorna un sistema clone con un archivio differenziale, vengono modificati solo i file specificati nell'archivio differenziale. Il processo di installazione viene eseguito solo sui sistemi clone che contengono lo stesso software dell'immagine master originale. Per installare un archivio differenziale su un sistema clone si utilizza il metodo di installazione JumpStart personalizzato. Per le procedure di creazione di un archivio differenziale, vedere "Aggiornare un'immagine master e creare un archivio differenziale" a pagina 187.
  - È ora possibile eseguire script speciali per la configurazione del sistema master o del clone o per la convalida dell'archivio. Questi script permettono di eseguire le seguenti operazioni.

- Configurare le applicazioni sui sistemi clone. È possibile usare uno script JumpStart personalizzato per alcune configurazioni poco complesse. Per le configurazioni più sofisticate, può essere necessaria una speciale elaborazione dei file di configurazione sul sistema master prima o dopo l'installazione del sistema clone. Inoltre, gli script locali da eseguire prima o dopo l'installazione possono risiedere sul clone e proteggere le personalizzazioni locali dalla sovrascrittura accidentale da parte di Solaris Flash.
- Identificare dati non clonabili legati all'host che permettano di rendere indipendente l'host dell'archivio flash. L'indipendenza dell'host può essere ottenuta modificando tali dati oppure escludendoli dall'archivio. Un file di log è un esempio di dati dipendenti dall'host.
- Verificare l'integrità del software nell'archivio durante la creazione
- Verificare l'installazione eseguita sul sistema clone

Per informazioni sulla creazione degli script, vedere "Creazione di script di personalizzazione" a pagina 178.

- Nell'ambiente operativo Solaris 9 4/03, i programmi di installazione Solaris Web Start e `suninstall` utilizzano una nuova disposizione predefinita delle partizioni del disco di boot che consente di utilizzare la partizione di servizio sui sistemi x86. Se attualmente il sistema include una partizione di servizio, la nuova disposizione predefinita delle partizioni del disco di boot permette di preservare questa partizione.

  Per maggiori informazioni, vedere "x86: Nuovo layout delle partizioni del disco di boot predefinito" a pagina 33.
- Sono state inserite alcune piccole correzioni al contenuto.

Solaris 9 8/03

Qui di seguito sono elencate le nuove funzioni e le modifiche apportate a questo manuale per la release Solaris 9 8/03.

- Solaris Live Upgrade include diversi miglioramenti in questa versione di Solaris.
  - Solaris Live Upgrade utilizza la tecnologia di gestione dei volumi Solaris Volume Manager per creare una copia dell'ambiente di boot contenente file system con volumi RAID-1 (mirror). Il mirror assicura la ridondanza dei dati per tutti i file system, incluso il file system radice (/). Il comando `lucreate` permette di creare un mirror dei file system, che può contenere fino a tre submirror.

    Per una descrizione generale, vedere "Creazione di un ambiente di boot con file system in mirroring" a pagina 338. Per una descrizione delle procedure, vedere "Creare un ambiente di boot con volumi RAID-1 (mirror) (riga di comando)"

a pagina 389.

- Quando si crea un ambiente di boot con il comando `lucreate`, è possibile personalizzare l'insieme di file e directory da copiare. È possibile ad esempio escludere alcuni file e directory che normalmente verrebbero copiati dall'ambiente di boot originale. Se si esclude una directory, è tuttavia possibile includere file o sottodirectory specifiche contenuti al suo interno. Per informazioni sulla pianificazione, vedere "Personalizzazione del contenuto del nuovo ambiente di boot" a pagina 361. Per informazioni sulle procedure, vedere "Creare un ambiente di boot e personalizzarne il contenuto (riga di comando)" a pagina 395.
- A questo punto è possibile installare un archivio differenziale Solaris Flash su un sistema clone utilizzando Solaris Live Upgrade. Per installare un archivio differenziale usando Solaris Live Upgrade, vedere "Creare un profilo per Solaris Live Upgrade" a pagina 405.

- Ora è possibile usare il metodo di installazione JumpStart per creare un ambiente di boot vuoto durante l'installazione di Solaris. Tale ambiente di boot potrà essere quindi popolato con un archivio Solaris Flash.
- Sono state apportate piccole modifiche per correggere alcuni problemi.

Glossario

aggiornamento Opzione presentata dal programma Solaris Web Start e dal programma `suninstall` di Solaris. La procedura di aggiornamento combina la nuova versione di Solaris con i file già presenti sui dischi. Salva inoltre il maggior numero possibile di modifiche locali apportate dall'ultima installazione di Solaris.

ambiente di boot Insieme di file system obbligatori (slice del disco e punti di attivazione) essenziali per il funzionamento dell'ambiente operativo Solaris. Le slice possono trovarsi sullo stesso disco o essere distribuite tra più dischi.

L'ambiente di boot attivo è quello correntemente utilizzato per l'avvio del sistema. Il sistema può essere avviato da un solo ambiente di boot attivo. Un ambiente di boot inattivo non viene attualmente utilizzato per l'avvio del sistema ma può essere in attesa di essere attivato al reboot successivo.

analisi delle patch Script che è possibile eseguire manualmente o all'interno del programma `suninstall` di Solaris o di Solaris Web Start. Il software di analisi delle patch permette di determinare quali patch verranno eventualmente rimosse installando la release di aggiornamento di Solaris 9.

archivio File contenente l'insieme dei file copiati da un sistema master. Il file contiene anche le informazioni di identificazione dell'archivio, ad esempio il nome e la data di creazione. Dopo l'installazione di un archivio su un sistema, quest'ultimo contiene esattamente la stessa configurazione del sistema master.

Un archivio può essere di tipo differenziale, cioè un archivio Solaris Flash contenente solo le differenze tra due immagini del sistema, quella master originale e un'immagine master aggiornata. L'archivio

differenziale contiene i file da mantenere, da modificare o da eliminare dal sistema clone. Un aggiornamento differenziale modifica solo i file specificati e agisce solo sui sistemi che contengono lo stesso software dell'immagine master originale.

archivio differenziale Archivio Solaris Flash che contiene solo le differenze tra due immagini del sistema, un'immagine master originale e un'immagine master aggiornata. L'archivio differenziale contiene i file da mantenere, da modificare o da eliminare dal sistema clone. Un aggiornamento differenziale modifica solo i file specificati e agisce solo sui sistemi che contengono lo stesso software dell'immagine master originale.

attivazione Processo che designa l'accesso a una directory da un disco locale che effettua la richiesta di attivazione o da un disco remoto della rete. Per attivare un file system sono richiesti un punto di attivazione sul sistema locale e il nome del file system da attivare (ad esempio, `/usr`).

boot Processo che carica il software di sistema nella memoria e lo avvia.

checksum Risultato della somma di un gruppo di dati usati per il controllo del gruppo. I dati possono essere numeri o stringhe di caratteri considerate come numeri durante il calcolo del checksum. Il valore di checksum verifica che la comunicazione tra due dispositivi operi correttamente.

client Nel modello di comunicazione client-server, il client è un processo che accede alle risorse di un server remoto, ad esempio alla potenza di elaborazione o alla memoria del server.

client diskless Client di una rete la cui capacità di memorizzazione risiede interamente su un server.

cluster Raggruppamento logico di package (moduli software). Il software di Solaris 9 è diviso in *gruppi software*, formati a loro volta da cluster e *package*.

collegamento fisico Voce di una directory che fa riferimento a un file presente sul disco. È possibile che più voci di una directory facciano riferimento allo stesso file fisico.

concatenazione Volume RAID-0. Se le slice sono concatenate, i dati vengono scritti nella prima slice disponibile finché il suo spazio non è esaurito. Una volta raggiunto il limite di spazio di quella slice, i dati vengono scritti nella slice successiva, in modo seriale. La concatenazione non fornisce alcuna ridondanza dei dati, a meno che non sia contenuta in un mirror. Vedere anche la descrizione dei volumi RAID-0.

database di stato Database che memorizza informazioni riguardo allo stato della configurazione di Solaris Volume Manager. Il database di stato è una raccolta di più copie replicate del database. Ogni copia viene denominata replica del database di stato. Il database di stato tiene traccia della posizione e dello stato di tutte le repliche note.

DHCP DHCP, o *Dynamic Host Configuration Protocol*, è un protocollo a livello delle applicazioni che permette ai singoli computer, o client, di una rete TCP/IP di estrarre l'indirizzo IP e altre informazioni di configurazione da uno o più server designati e amministrati centralmente. Questa utility riduce il carico di lavoro associato alla manutenzione e all'amministrazione di una rete IP di grandi dimensioni.

directory JumpStart Quando si utilizza un dischetto di profili per un'installazione JumpStart personalizzata, la directory JumpStart è la directory radice del dischetto, in cui sono contenuti i file essenziali per l'installazione. Quando si utilizza un server di profili per un'installazione JumpStart personalizzata, la directory JumpStart è la directory del server che contiene i file essenziali per l'installazione.

disattivazione Processo che rimuove l'accesso a una directory residente su un disco del sistema locale o di un sistema remoto.

dischetto dei profili Dischetto che contiene i file essenziali per l'installazione JumpStart personalizzata nella directory radice (directory JumpStart).

disco ottico Disco di materiale ottico, non magnetico; Ad esempio, i CD-ROM e i DVD-ROM sono dischi ottici.

dispositivo logico Gruppo di slice fisiche residenti su uno o più dischi che appaiono al sistema come un unico dispositivo. In Solaris Volume Manager, i dispositivi logici sono detti volumi. Dal punto di vista delle applicazioni o dei file system, i volumi sono funzionalmente identici ai dischi fisici.

dominio Parte della gerarchia di denominazione di Internet. Il dominio rappresenta un gruppo di sistemi di una rete locale che condividono gli stessi file amministrativi.

EISA Acronimo di Extended Industry Standard Architecture. Designa un tipo di bus sui sistemi x86. Gli standard EISA dei bus sono "più intelligenti" di quelli dei sistemi ISA. I dispositivi collegati possono essere rilevati automaticamente se vengono configurati con il programma "EISA configurator" fornito insieme al sistema. Vedere anche ISA.

`/etc` Directory che contiene i file di configurazione e i comandi di manutenzione fondamentali per il sistema.

`/export` File system di un server OS che viene condiviso con altri sistemi di una rete. Ad esempio, il file system `/export` può contenere il file system radice e lo spazio di swap per i client diskless e le directory home per gli utenti della rete. I client diskless richiedono il file system `/export` di un server OS per l'avvio e l'esecuzione del sistema operativo.

file di configurazione dei dischi File che rappresenta la struttura di un disco (ad esempio, la suddivisione in byte/settore, i flag, le slice). I file di configurazione dei

dischi permettono di usare il comando `pfinstall` da un unico sistema per provare i profili riferiti a dischi di diverse dimensioni.

file probes personalizzati Il file `probes` è uno script della Bourne shell situato nella stessa directory JumpStart del file `rules` che contiene due tipi di funzioni: dichiarative e comparative. Le funzioni dichiarative acquisiscono le informazioni richieste, o svolgono le operazioni corrispondenti, e impostano la variabile d'ambiente `SI_` definita dall'utente. Queste funzioni diventano parole chiave non operative. Le funzioni comparative chiamano una funzione dichiarativa corrispondente, confrontano l'output della funzione dichiarativa con lo stato del sistema e restituiscono 0 se la condizione definita viene soddisfatta o 1 se non viene soddisfatta. Le funzioni comparative diventano parole chiave delle regole. Vedere anche *file rules*.

file `rules` File di testo che contiene una regola per ogni sistema o gruppo di sistemi che si desidera installare automaticamente. Ogni regola distingue un gruppo di sistemi accomunato da uno o più attributi. Il file `rules` collega ogni gruppo a un profilo, cioè a un file di testo che definisce in che modo Solaris 9 dovrà essere installato sui sistemi di quel gruppo. Il file delle regole vengono usate dal metodo di installazione JumpStart personalizzato. Vedere anche *profilo*.

file `rules.ok` Versione generata del file `rules`. Il file `rules.ok` è richiesto dal software di installazione JumpStart per abbinare i sistemi ai profili. Per creare il file `rules.ok` è necessario usare lo script `check`.

file server Server che fornisce il software e lo spazio di memorizzazione dei file ai sistemi di una rete.

file system Nel sistema operativo SunOS™, struttura ad albero di file e directory.

file system condivisibili File system definiti dall'utente, ad esempio `/export/home` e `/swap`. Quando si utilizza Solaris Live Upgrade, questi file system vengono condivisi tra l'ambiente di boot attivo e quello inattivo. I file system condivisibili contengono lo stesso punto di attivazione nel file `vfstab` dell'ambiente di boot attivo e di quello inattivo. Di conseguenza, l'aggiornamento dei file condivisi nell'ambiente di boot attivo si riflette anche sui dati dell'ambiente di boot inattivo. I file system condivisibili sono già condivisi nella configurazione predefinita, ma è possibile specificare una slice di destinazione in cui copiare i file system.

file system radice (/) In una struttura gerarchica, elemento da cui discendono tutti gli altri. L'elemento radice è il primo livello della gerarchia. Nel caso delle directory, è la directory base da cui hanno origine tutte le altre, direttamente o indirettamente. La directory radice contiene le altre directory e i file di importanza critica per il funzionamento del sistema, ad esempio il kernel, i driver e i programmi utilizzati per avviare il sistema.

formattare Inserire i dati in una struttura o dividere un disco in settori per prepararlo alla ricezione dei dati.

fuso orario Una delle 24 divisioni longitudinali della superficie della terra alle quali è assegnata un'ora standard.

Gestione consumi Software che salva automaticamente lo stato di un sistema e lo spegne dopo 30 minuti di inattività. Se Solaris viene installato su un sistema conforme alla Versione 2 delle direttive Energy Star della U.S. Environmental Protection Agency — ad esempio i sistemi SPARC sun4u — il software di gestione dei consumi viene installato automaticamente. Dopo il reboot, viene chiesto se si desidera abilitare o disabilitare la funzione di risparmio energetico.

Le direttive Energy Star prevedono che i sistemi o i monitor entrino automaticamente in uno stato "dormiente" (con consumi non superiori ai 30 Watt) se vengono lasciati inattivi.

gruppo di piattaforme Raggruppamento di piattaforme hardware definito dal produttore ai fini della distribuzione di software specifici. Alcuni esempi di gruppi di piattaforme valide sono i86pc e sun4u.

gruppo software Raggruppamento logico di software di Solaris (cluster e package). Durante l'installazione di Solaris, è possibile scegliere uno dei seguenti gruppi software: Core, End User Solaris Software, Developer Solaris Software o Entire Solaris Software e, per i soli sistemi SPARC, Entire Solaris Software Group Plus OEM Support.

gruppo software Developer Gruppo software che contiene il gruppo End User più le librerie, i file include, le pagine man e i tool di programmazione necessari per lo sviluppo del software.

gruppo software End User Gruppo software che contiene il gruppo Core più il software consigliato per l'utente finale, inclusi il Common Desktop Environment (CDE) e il software DeskSet.

gruppo software Entire Solaris Plus OEM Support Gruppo software che contiene l'intera release di Solaris 9 più il supporto hardware per dispositivi OEM. Questo gruppo software è consigliato per l'installazione di Solaris sui server SPARC.

HTTP Acronimo di Hypertext Transfer Protocol. Protocollo Internet che richiama oggetti ipertestuali da un host remoto. Questo protocollo è basato su TCP/IP.

immagini del DVD o dei CD di Solaris 9 Software di Solaris 9 che viene installato su un sistema, disponibile sul DVD o sui CD di Solaris 9 o sul disco rigido di un server di installazione su cui sono state copiate le immagini del DVD o dei CD.

indirizzo IP Indirizzo del protocollo Internet. Nelle reti TCP/IP, è un numero unico a 32 bit che identifica ogni host della rete. Ogni indirizzo IP è formato da quattro numeri separati da punti (ad esempio, 192.9.9.1). In genere,

ogni parte dell'indirizzo IP è un numero compreso tra 0 e 225; tuttavia, il primo numero deve essere inferiore a 224 e l'ultimo deve essere diverso da 0.

Gli indirizzi IP sono divisi a livello logico in due parti: la rete (simile al prefisso telefonico) e il sistema locale (simile al numero di telefono). Ad esempio, i numeri degli indirizzi IP di classe A rappresentano i componenti "rete.sistema.sistema.sistema", mentre i numeri degli indirizzi IP di classe C rappresentano "rete.rete.rete.sistema".

Classe	Ambito (*xxx* è un numero compreso tra 0 e 255)	Numero di indirizzi IP disponibili
Classe A	1.*xxx*.*xxx*. *xxx* - 126.*xxx*.*xxx*. *xxx*	Oltre 16 milioni
Classe B	128.0.*xxx*.*xxx* - 191.255.*xxx*.*xxx*	Oltre 65.000
Classe C	192.0.0. *xxx* - 223.255.255.*xxx*	256

installazione in rete Metodo per l'installazione del software attraverso la rete da un sistema con un lettore di CD-ROM o di DVD-ROM a un sistema non provvisto di lettore. Le installazioni in rete richiedono un *name server* e un *server di installazione*.

installazione iniziale Opzione presentata da Solaris Web Start e dal programma `suninstall` di Solaris che sovrascrive i dischi con una nuova versione di Solaris. L'opzione di installazione iniziale viene presentata anche per i sistemi che possono essere aggiornati. Tuttavia, scegliendo questa opzione, i dischi che contengono la vecchia versione di Solaris (incluse le modifiche locali) vengono sovrascritti.

installazione JumpStart Tipo di installazione in cui Solaris 9 viene installato automaticamente sul sistema usando il software JumpStart preconfigurato.

installazione JumpStart personalizzata Tipo di installazione in cui Solaris 9 viene installato automaticamente sul sistema in base a un profilo definito dall'utente. È possibile creare profili personalizzati per diversi tipi di utenti e sistemi. Un'installazione JumpStart personalizzata è un'installazione JumpStart creata dall'utente.

IPv6 IPv6 è una versione (versione 6) del protocollo Internet (IP), progettata come evoluzione di IPv4 (versione 4). L'installazione di IPv6 con i meccanismi di transizione definiti non produce ripercussioni sulle operazioni in corso. Inoltre, IPv6 fornisce una piattaforma per le nuove funzionalità Internet.

Per informazioni dettagliate su IPv6, vedere la sezione "IPv6 (Overview)" in *System Administration Guide: IP Services*.

ISA Acronimo di Industry Standard Architecture. Tipo di bus usato nei sistemi x86. I sistemi con bus ISA sono asincroni e non offrono un meccanismo per la rilevazione e la configurazione automatica dei dispositivi. Vedere anche EISA.

Kerberos Protocollo di autenticazione della rete basato su un meccanismo di crittografia a chiave segreta che permette a un client e a un server di identificarsi attraverso un collegamento di rete non protetto.

lavoro Attività definita dall'utente per l'esecuzione al computer.

LDAP LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) è un protocollo standard per l'accesso alle directory usato dai client e dai server del servizio di denominazione LDAP per comunicare tra loro.

maschera di sottorete Maschera usata per selezionare i bit di un indirizzo Internet per l'indirizzamento alle sottoreti. La maschera ha una lunghezza di 32 bit e seleziona la parte di rete dell'indirizzo Internet e 1 o più bit della parte locale.

media server Vedere *server di installazione*.

metadevice Vedere *volume*.

miniroot File system radice (`root`) di Solaris della dimensione minima richiesta per l'avvio del sistema. Una miniroot contiene un kernel e il software minimo sufficiente per l'installazione di Solaris su un disco rigido. La miniroot è il file system che viene copiato su un sistema durante l'installazione iniziale.

mirror Vedere volume RAID-1

name server Server che fornisce un servizio di denominazione ai sistemi di una rete.

NIS Acronimo di *Network Information Service Plus*; servizio di denominazione usato da SunOS 5.0 (o release successive). Si tratta di un database di rete distribuito che contiene informazioni importanti sui sistemi e gli utenti della rete. Il database NIS è memorizzato sul server master e su tutti i server slave.

NIS+ Acronimo di *Network Information Service Plus*; servizio di denominazione usato da SunOS 5.0 (o release successive). NIS+ sostituisce il NIS, il servizio di denominazione usato da SunOS 4.0 (o release successive).

nome del dominio Nome assegnato a un gruppo di sistemi di una rete locale che condividono gli stessi file amministrativi. È richiesto per il corretto funzionamento del database del servizio di denominazione NIS (*Network Information Service*). Il nome di un dominio è formato da una sequenza di componenti separati da punti (ad esempio:

`tundra.mpk.ca.us`). Leggendo il nome del dominio da sinistra a destra, i componenti identificano aree amministrative sempre più generali (e solitamente remote).

nome della piattaforma Corrisponde all'output del comando `uname -i`. Ad esempio, il nome della piattaforma per il sistema Ultra 60 è SUNW,Ultra-60.

nome host Nome con cui un sistema viene identificato e distinto dagli altri sistemi della rete. Questo nome deve essere unico all'interno del dominio (equivalente, di solito, alla rete di un'organizzazione). Il nome host può contenere qualunque combinazione di lettere, numeri e trattini (`-`), ma non può iniziare o terminare con un trattino.

`/opt` File system che contiene i punti di attivazione per prodotti software di terze parti o venduti separatamente.

package Insieme di software raggruppato in una singola entità per l'installazione modulare. Il software di Solaris 9 è diviso in *gruppi software*, formati a loro volta da cluster e *package*.

pannello Contenitore usato per organizzare il contenuto di una finestra, di una finestra di dialogo o di un'applet. Il pannello può ricevere e confermare gli input dell'utente. I pannelli possono essere usati dalle procedure guidate e seguire una determinata sequenza per eseguire una certa operazione.

parola chiave non operativa Elemento sintattico che estrae le informazioni sugli attributi del sistema quando viene utilizzato il metodo di installazione JumpStart personalizzato. A differenza delle regole, queste parole chiave non richiedono la definizione di una condizione e l'esecuzione di un profilo. Vedere anche *regola*.

partizione `fdisk` Partizione logica di un disco dedicata a un determinato sistema operativo su un sistema x86. Per installare Solaris su un sistema x86 è necessario configurare almeno una partizione `fdisk` Solaris 9. I sistemi x86 permettono di configurare fino a quattro diverse partizioni `fdisk` sullo stesso disco. Queste partizioni possono essere usate per contenere sistemi operativi differenti. Ogni sistema operativo deve trovarsi in una propria partizione `fdisk`. Ogni sistema può contenere una sola partizione `fdisk` Solaris per disco.

profilo File di testo che definisce le modalità di installazione di Solaris con il metodo JumpStart personalizzato. Ad esempio, il profilo può definire quali gruppi software debbano essere installati. Ogni regola specifica un profilo che stabilisce in che modo il sistema conforme a quella regola debba essere installato. In genere, si crea un profilo differente per ogni regola. È possibile, tuttavia, usare lo stesso profilo in più regole. Vedere anche *file rules*.

profilo derivato Profilo che viene creato dinamicamente da uno script iniziale durante un'installazione JumpStart personalizzata.

programma `suninstall` di Solaris — Script interattivo eseguibile dalla riga di comando che permette di configurare un sistema e di installarvi Solaris 9.

punto di attivazione — Directory di una workstation su cui viene attivato un file system residente su un sistema remoto.

regola — Serie di valori che assegnano uno o più attributi a un profilo. Le regole vengono usate dal metodo di installazione JumpStart personalizzato.

replica del database di stato — Copia di un database di stato. La replica garantisce che i dati del database siano validi.

riga di comando — Stringa di caratteri che inizia con un comando, spesso seguito da argomenti, opzioni, nomi di file e altre espressioni, e che viene terminata con un carattere di fine riga.

script finale — Script della Bourne shell definito dall'utente e specificato nel file `rules` che esegue una serie di operazioni dopo l'installazione di Solaris ma prima del riavvio del sistema. Gli script finali possono essere utilizzati con il metodo di installazione JumpStart personalizzato.

script iniziale — Script della Bourne shell definito dall'utente e specificato nel file `rules` che esegue una serie di operazioni prima dell'installazione di Solaris. Gli script iniziali possono essere utilizzati solo con il metodo di installazione JumpStart personalizzato.

server — Dispositivo di rete che gestisce le risorse e fornisce servizi a un client.

server di boot — Sistema server che fornisce ai sistemi client della stessa sottorete i programmi e le informazioni necessarie per l'avvio. Il server di boot è richiesto per l'installazione in rete se il server di installazione si trova in una sottorete diversa da quella dei sistemi da installare.

server di installazione — Server che fornisce le immagini dei DVD o dei CD di Solaris 9 da cui gli altri sistemi di una rete possono eseguire l'installazione (noto anche come *media server*). Un server di installazione può essere creato copiando le immagini del DVD o dei CD di Solaris 9 dal disco rigido del server.

server di profili — Server che contiene i file essenziali per l'installazione JumpStart personalizzata in una directory JumpStart.

Server OS — Sistema che fornisce servizi ad altri sistemi di una rete. Per servire i client diskless, il server OS deve disporre di uno spazio su disco riservato per il file system radice e lo spazio di swap (`/export/root`, `/export/swap`) di ogni client.

servizio di denominazione — Database di rete distribuito che contiene informazioni importanti su tutti i sistemi della rete per consentirne la comunicazione. Con un servizio di denominazione, è possibile mantenere, gestire e accedere alle informazioni sui sistemi a livello di rete. Senza un servizio di denominazione, ogni sistema deve mantenere una propria copia delle

	informazioni di configurazione (nei file `/etc` locali). Sun supporta i seguenti servizi di denominazione: LDAP, NIS e NIS+.
sezione manifesto	Sezione di un archivio Solaris Flash usata per verificare un sistema clone. La sezione manifesto elenca i file del sistema che devono essere mantenuti, aggiunti o eliminati dal sistema clone. Questa sezione è solo informativa. Contiene l'elenco dei file in un formato interno e non può essere usata per la creazione degli script.
sistema clone	Sistema installato usando un archivio Solaris Flash. Il sistema clone presenta la stessa configurazione del sistema master.
sistema master	Sistema utilizzato per creare un archivio Solaris Flash. La configurazione del sistema viene salvata nell'archivio.
sistemi in rete	Gruppo di sistemi (o host) collegati via hardware e software in modo da poter comunicare e condividere le informazioni; tale gruppo di sistemi si definisce una rete locale (LAN). Per il collegamento in rete dei sistemi sono in genere richiesti uno o più server.
sistemi non in rete	Sistemi che non sono collegati a una rete o che non richiedono altri sistemi per le normali operazioni.
slice	Unità in cui il software divide lo spazio su disco.
Solaris Flash	Funzione di installazione di Solaris che permette di creare un archivio dei file di un sistema, noto come sistema master. L'archivio può quindi essere usato per installare altri sistemi con una configurazione identica a quella del sistema master. Vedere anche *archivio*.
Solaris Live Upgrade	Metodo di aggiornamento che permette di aggiornare una copia dell'ambiente di boot mentre è in uso l'ambiente di boot attivo, eliminando i tempi di inattività dell'ambiente di produzione.
Solaris Web Start	Interfaccia utente grafica o programma eseguibile dalla riga di comando che guida l'utente passo per passo nell'installazione di Solaris 9 e di altri prodotti software di terze parti.
sottorete	Schema di lavoro che divide una stessa rete logica in più reti fisiche più piccole per semplificare il routing.
spazio di swap	Slice o file occupati temporaneamente dal contenuto di un'area di memoria finché quest'ultima non può caricare nuovamente quei dati. È detto anche file system `/swap` o `swap`.
standalone	Computer che non richiede il supporto di altri sistemi.
submirror	Vedere volume RAID-0.
`sysidcfg`	File in cui viene specificata una serie di parole chiave speciali che permettono di preconfigurare un sistema.
tasti freccia	I quattro tasti direzionali presenti sul tastierino numerico.

tasto funzione I dieci o più tasti denominati F1, F2, F3, ecc. cui sono assegnate determinate funzioni.

update Processo di installazione che modifica un software dello stesso tipo. Diversamente dall'aggiornamento, l'update può installare anche una versione precedente del software. Diversamente dall'installazione iniziale, per poter eseguire l'update è necessario che sul sistema sia già installato un software dello stesso tipo.

/usr File system di un server o di un sistema standalone che contiene molti dei programmi standard di UNIX. La condivisione del file system `/usr` con un server, rispetto all'uso di una copia locale, riduce lo spazio su disco necessario per l'installazione e l'esecuzione di Solaris 9.

utility Programma standard, solitamente fornito gratuitamente con l'acquisto di un computer, che provvede alla manutenzione del sistema.

/var File system o directory (sui sistemi standalone) che contiene i file soggetti a modifica o ad espansione nel ciclo di vita del sistema. Tali file includono i log di sistema, i file di `vi`, i file di messaggi e i file uucp.

versione locale Area o comunità geografica o politica che condivide la stessa lingua e le stesse convenzioni culturali (la versione locale inglese per gli Stati Uniti è en_US, mentre quella per la Gran Bretagna è en_UK).

volume Gruppo di slice fisiche o di altri volumi che appare al sistema come un unico dispositivo logico. Dal punto di vista delle applicazioni o dei file system, i volumi sono funzionalmente identici ai dischi fisici.

In alcune utility disponibili dalla riga di comando, i volumi sono denominati metadevice. Nella terminologia UNIX standard, i volumi sono detti anche pseudodispositivi o dispositivi virtuali.

Volume Manager Programma che offre un meccanismo per amministrare e ottenere l'accesso ai dati contenuti su DVD-ROM, CD-ROM e dischetti.

volume RAID-1 Classe di volumi che replica i dati conservandone più copie. I volumi RAID-1 sono formati da uno o più volumi RAID-0, detti submirror. I volumi RAID-1 vengono a volte denominati mirror.

Indice analitico

Numeri e simboli

#
  nei file `rules`, 231
  nei profili, 234
! (punto esclamativo), campo di una regola, 232
= (segno di uguale) nel campo del profilo, 248
&& (e commerciale), campo di una regola, 232
(/) file system
  valore impostato da JumpStart, 324

A

abbinamento
  ordine delle regole, 233, 269, 275
  valori di rootdisk, 324
`add_install_client`, descrizione, 129
add_install_client, comando
  accesso alla directory JumpStart, 224
  configurazione del server di installazione
    con un CD, 125
    con un DVD, 94
  esempio
    con DHCP per i CD, 127
    con DHCP per un CD, 126
    con DHCP per un DVD, 96, 97
    server di boot per un CD, 127
    server di boot per un DVD, 96
    stessa sottorete con un CD, 127
  esempio per un CD multipiattaforma, 127
`add_to_install_server`, descrizione, 129
aggiornamento
  a una release di aggiornamento di Solaris, 515
  con il metodo JumpStart personalizzato, 74
  con riallocazione dello spazio su disco, 74
  confronto con l'installazione iniziale, 27, 73
  confronto tra i metodi, 35
  errore della procedura, 497
  file di log, 136, 150, 151
  installazione JumpStart personalizzata, 269
  metodi, 28, 73
  parole chiave dei profili, 310, 317, 322
  post-aggiornamento, 144, 158
  requisiti di sistema, 29
  Solaris Live Upgrade
    descrizione, 344
    linee guida, 401
    procedure, 400, 402, 403, 410, 411, 413, 414, 415
    ripristino in caso di problemi, 420
  sommario delle attività, 25
  spazio su disco consigliato, 41
aggiornamento di un sistema clone, descrizione, 163
aggiunta
  configurazione del server di installazione
    con un CD, 125
  di client dataless
    con un CD, 124
    con un DVD, 94
  di cluster durante l'aggiornamento, 310
  di file con uno script finale, 250

aggiunta (Continua)
di informazioni di configurazione al server di installazione
con un DVD, 94
di package ai gruppi software, 321
di package dai gruppi software, 406
di package e patch con uno script finale, 251
di regole al file rules, 231
di sistemi dalla rete, 84, 100
voci della tabella locale.org_dir, 68
ambiente di boot, Solaris Live Upgrade
malfunzionamento, descrizione, 348
stato di visualizzazione, 441
ambiente radice, personalizzazione con uno script finale, 253
analisi delle patch, 515
analisi superficiale dei dischi IDE, 494
AND logico, campo di una regola, 232
annullamento di un'operazione di Solaris Live Upgrade, 432
any
parola chiave nelle regole
descrizione e valori, 291, 328
parola chiave non operativa
descrizione e valori, 329
arch
parola chiave nelle regole, 291, 328
parola chiave non operativa, 328
archive_location, parola chiave, 298
archivio
Vedere anche script
aggiornamento di un sistema clone
descrizione, 163
amministrazione, 192
comando `flar create`, 204
compressione, 173
confronto con altri metodi di installazione, 37
creazione di un archivio
differenziale, 187
esempi, 183, 190
installazione iniziale, 182
requisiti per le piattaforme, 167
descrizione, 161
esempio di profilo JumpStart, 237, 238
estrazione di informazioni, 194
installazione
descrizione, 161
archivio, installazione (Continua)
in un ambiente di boot Live Upgrade, 411
metodi di installazione, 173
metodo JumpStart personalizzato, 271
procedure, 191
programma `suninstall` di Solaris, SPARC, 150
programma `suninstall` di Solaris, x86, 156
Solaris Web Start, SPARC, 135
Solaris Web Start, x86, 143
mappa delle attività, 175
parole chiave
definite dall'utente, 204
descrizione, 199
installazione JumpStart personalizzata, 298
section_begin e section_end, 199
sezione di identificazione, 200
personalizzazione
con script, 170
descrizione, 170
pianificazione
creazione di un archivio, 169
creazione di un archivio differenziale, 169
installazione di un archivio, 173
sistema master, 166
sezioni
cookie dell'archivio, descrizione, 197
creazione, 180
definita dall'utente, descrizione, 199
descrizione, 172, 197
file dell'archivio, descrizione, 199
identificazione dell'archivio, descrizione, 198
manifesto, descrizione, 198
riepilogo, descrizione, 198
archivio differenziale, creazione, 187
ATTENZIONE: MODIFICA DEL DISPOSITIVO DI BOOT PREDEFINITO, 494
attivazione
con l'installazione di Solaris 9, 249
avvertenza sugli script iniziali, 248
file system remoti, 312
visualizzazione dei file system attivati, 129
attivazione di un ambiente di boot
descrizione, 346
malfunzionamento, descrizione, 348

attivazione di un ambiente di boot (Continua)
procedure, 416
sincronizzazione dei file, descrizione, 362
auto_install_sample, directory
copia dei file nella directory JumpStart, 223, 227
copia di file nella directory JumpStart, 229
script check, 244, 267
script finale set_root_pw, 253, 254
autorizzazioni
directory JumpStart, 221, 225
script finali, 250
script iniziali, 248
avvio
del daemon rpld, 493
del daemon tftpd, 493
script check, 244, 245

B

-b, opzione del comando
setup_install_server, 284
backup_media, parola chiave, 75, 304
banner, comando, 130
barra rovesciata nei file rules, 231
begin.log, file, 248
blocchi danneggiati, 494
boot: cannot open /kernel/unix, messaggio, 487
boot del sistema, ripristino dei terminali e della visualizzazione, 130
boot_device, parola chiave, 305
bootenv createbe, parola chiave, 306
bootparams, file
abilitazione dell'accesso alla directory JumpStart, 225
aggiornamento, 493
Bourne shell, script nelle regole, 232

C

-c, opzione
comando add_install_client, 126, 287, 288
-c opzione, comando pfinstall, 243
cambiamento di directory
immagine di Solaris 9 *Edizione per piattaforma SPARC* sul disco locale, 227
immagine di Solaris 9 *Edizione per piattaforma x86* sul disco locale, 229
nell'immagine di Solaris 9 sul disco locale, 223
nella directory JumpStart, 244, 267
campo dello script finale nelle regole, descrizione, 232
campo dello script iniziale nelle regole, descrizione, 232
can't boot from file/device, messaggio, 487
cannot open /kernel/unix, messaggio, 487
check, script
creazione del file custom_probes.ok, 267
creazione del file rules.ok, 244
profili derivati, 249
prova delle regole, 245, 268
verifica del file custom_probes, 267, 268
verifica del file rules, 244, 245, 268
client_arch, parola chiave, 307
client diskless
piattaforme, 307
spazio di swap, 308
client_root, parola chiave nei profili, 307
client sconosciuto, messaggio di errore, 485
clock gained xxx days, messaggio, 487
cluster, parola chiave nei profili
descrizione e valori, 309
esempi, 235
collegamento con linea tip e installazione JumpStart personalizzata, 273, 276
comandi di Solaris Live Upgrade, 455
commenti
nei file rules, 231
nei profili, 234
concatenazione, descrizione, 340
condivisione della directory JumpStart, 222, 285
configurazione
creazione di un file di configurazione dei dischi, 257
file system di Solaris Live Upgrade, 370
confronto tra ambienti di boot Live Upgrade, 433
copia
dei file di installazione JumpStart, 229

copia (Continua)
di file della directory JumpStart, 250
dischetto Solaris 9 Device Configuration Assistant *x86 Platform Edition*, 228
file di installazione JumpStart, 223
file per l'installazione JumpStart, 227
file Solaris system di Live Upgrade, 430
Core Solaris, gruppo software, 309
Core System Support, gruppo software
descrizione, 42
dimensioni, 43
corrispondenza, profili derivati, 248
CPU (processori)
parole chiave nelle regole, 291, 328
parole chiave non operative, 328
creazione
archivi Solaris Flash
mappa delle attività, 175
personalizzazione, 170
pianificazione, 169
procedure, 182
requisiti per le piattaforme, 167
file /etc/locale, 67
del file `custom_probes.ok`, 267
del file rules, 230
del file `rules.ok`, 267
di un file di configurazione dei dischi, 257
di un server di boot in una sottorete
con un CD, 122
procedure, CD, 100
procedure, DVD, 84
di un server di boot nella sottorete con un DVD, 92
di un server di installazione, 88
di un server di installazione con un CD, 100, 101, 106
di un server di installazione con un CD multipiattaforma, 115, 120
di un server di installazione con un DVD, 83, 85
directory JumpStart
server, 221
file rules.ok, 244
file `sysidcfg`, 64
file system locali, 313
profili
derivati, 248
descrizione, 234
creazione (Continua)
Solaris Live Upgrade
ambiente di boot, descrizione, 334
ambiente di boot, procedure, 369, 375, 377, 379, 381, 383, 385, 386, 388, 389
personalizzazione del contenuto dell'ambiente di boot, procedure, 395
UFS, 226
criteri di sicurezza, preconfigurazione, 58
`.cshrc`, file, 253
`custom_probes`, file
denominazione, 264
prova di `custom_probes`, 268
requisiti, 264
verifica con lo script check, 267, 268
`custom_probes.ok`, file
creazione, 267
descrizione, 267

D

-d, opzione, comando add_install_client, 125
daemon, 493
data e ora, preconfigurazione, 58
database di stato
descrizione, 339
requisiti per Solaris Live Upgrade, 352
`dd`, comando, 228
Developer, gruppo software
descrizione, 42
dimensioni, 43
esempio di profilo, 235
Developer Solaris, gruppo software, 309
dfstab, file, 222, 285
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), preconfigurazione, 58
differenziale, archivio
Vedere anche archivio
descrizione, 163
pianificazione, 169
dimensione
disco rigido
spazio disponibile, 86
spazio di swap
dimensione minima per Solaris Web Start, 30
esempi di profili, 217

dimensioni
disco rigido
parole chiave nelle regole, 292, 296, 328, 329
parole chiave non operative, 328, 329
spazio di root, 307
file system locale, 314
finestra tip, 273, 276
memoria, 294, 329
partizioni `fdisk`, 312
spazio di swap
client diskless, 308
dimensione massima, 308
dimensioni dello schermo,
preconfigurazione, 59
directory
cambiamento
immagine di Solaris 9 *Edizione per piattaforma SPARC* sul disco locale, 227
immagine di Solaris 9 *Edizione per piattaforma x86* sul disco locale, 229
JumpStart
abilitazione all'accesso, 223
aggiunta di file, 250, 251
autorizzazioni, 221, 225
condivisione della directory, 222, 285
copia dei file di installazione, 223, 227, 229
copia di file, 250
creazione della directory, 285
creazione per sistemi x86, 225
esempio di file rules, 231
spostamento
nell'immagine di Solaris 9 sul disco locale, 223
nella directory JumpStart, 244, 267
directory JumpStart
aggiunta di file con uno script finale, 251
autorizzazioni, 221
condivisione, 221, 285
copia dei file
file di installazione, 223, 227
creazione
esempio, 285
server, 221
dischetti
accesso alla directory JumpStart, 224
dischetti (Continua)
copia del dischetto Solaris 9 Device Configuration Assistant *x86 Platform Edition*, 228
directory JumpStart
creazione per sistemi IA, 225
formattazione, 226, 229, 520
dischetto Solaris 9 Device Configuration Assistant *x86 Platform Edition*, 228
accesso, 34
dischi rigidi
analisi superficiale dei dischi IDE, 494
attivazione, 312
dimensione
parole chiave nelle regole, 292
dimensioni
parole chiave nelle regole, 296, 328, 329
parole chiave non operative, 328, 329
spazio di root, 307
spazio disponibile, 86
partizionamento
designazione per partitioning default, 325
esclusione per il partizionamento, 310
esempi, 235
parola chiave nei profili, 322
requisiti per la partizione `fdisk`, 31
spazio di swap
allocazione dello spazio di swap, 43
client diskless, 308
dimensione massima, 308
esempi di profili, 217, 235
valori di rootdisk, 324
disco rigido
spazio di swap
dimensione richiesta per Solaris Web Start, 30
disks, parola chiave non operativa, descrizione e valori, 328
disksize, parola chiave nelle regole
descrizione e valori, 292, 328
dispositivo di puntamento,
preconfigurazione, 59
divisione di un archivio Solaris Flash, 192
domainname, parola chiave nelle regole, 292, 329
domainname, parola chiave non operativa, 329
domini
parola chiave nelle regole, 292, 329

domini (Continua)
parola chiave non operativa, 329
dontuse, parola chiave nei profili, 310, 325

E

e commerciale (&&), campo di una regola, 232
eliminazione
di cluster durante l'aggiornamento, 310
di package dai gruppi software, 321
di un ambiente di boot Live Upgrade, 435
End User Solaris, gruppo software, 309
End User Support, gruppo software
descrizione, 42
dimensioni, 43
Entire Solaris, gruppo software, 309
descrizione, 42
dimensioni, 43
Entire Solaris Plus OEM Support, gruppo software, 309
descrizione, 42
dimensioni, 43
errore di timeout RPC, 492
errori nell'aggiornamento, problemi di riavvio, 497
/etc/bootparams, file
abilitazione dell'accesso alla directory JumpStart, 225, 493
/etc/dfs/dfstab, file, 222, 285
/etc/locale, file, 67
/etc/mnttab, file, 226

F

`fdformat`, comando, 226, 229, 520
fdisk, comando, 259
fdisk, parola chiave dei profili, descrizione e valori, 310
`fdisk`, parola chiave nei profili, esempio, 235
`fdisk`, partizione, requisiti, 31
file della versione locale, 67
file di configurazione dei dischi
creazione
sistemi SPARC, 257
sistemi x86, 259
descrizione, 240, 257
file di log
aggiornamento, 136, 151
aggiornamento dell'installazione, 150
output dello script finale, 250
output dello script iniziale, 248
file di output
log dello script finale, 250
log dello script iniziale, 248
log di aggiornamento, 136, 150, 151
file e file system
attivazione di file system remoti, 312
copia
dei file della directory JumpStart con uno script finale, 250
dei file di installazione JumpStart, 229
dischetto Solaris 9 Device Configuration Assistant *x86 Platform Edition*, 228
file di installazione JumpStart, 223
file per l'installazione JumpStart, 227
creazione
file system locali, 313
creazione di un file system UFS, 226
output dello script finale, 250
output dello script iniziale, 248
Solaris Live Upgrade
condivisione dei file system tra gli ambienti di boot, 360
copia di un file system condivisibile, procedure, 385
creazione di volumi RAID-1 (mirror), descrizione, 338
descrizione, 334
linee guida per la creazione, 355
linee guida per la scelta delle slice, 356
personalizzazione, 370
stima delle dimensioni, 352
visualizzazione dei file system attivati, 129
visualizzazione dei file system condivisi, 130
file system /export, 42
file system condivisibili, definizione, 334
file system di importanza critica, definizione, 334
file system di swap
calcolo della dimensione, 308
esempi di profili, 217
quantità di memoria, 308
Solaris Live Upgrade
linee guida per la scelta delle slice, 360

file system di swap, Solaris Live Upgrade (Continua)
personalizzazione, 373, 381
spazio di swap dei client diskless, 308
file system radice (/), esempio di profilo, 217
file system radice (/), package richiesti per un ambiente di boot inattivo, 508
file system remoti, attivazione, 312
filesys, parola chiave, 313
filesys, parola chiave nei profili
descrizione e valori, 312
esempi, 235
`finish.log`, file, 250
`flar create`, comando, 204
Flash, *Vedere* archivio
formattazione di un dischetto, 226
fuso orario, preconfigurazione, 58

G

geo, parola chiave, 315
Gestione consumi, 59, 69
getfile: RPC failed: error 5: RPC Timed out, messaggio, 225
gruppi software
aggiornamento, 29, 73, 310
descrizioni, 43
dimensioni, 43
esempi di profilo, 235
per i profili, 309
selezione dei package, 321

H

hostaddress, parola chiave nelle regole, 292, 329
hostaddress, parola chiave non operativa, 329
hostname, parola chiave nelle regole
descrizione e valori, 293, 329
esempio, 291
hostname, parola chiave non operativa, descrizione e valori, 329

I

impostazioni predefinite
gruppo software installato, 309
nome del profilo derivato, 249
partizionamento, 322
designazione dei dischi, 325
esclusione di un disco, 310
variabile `SI_CONFIG_DIR`, 250
indirizzamento a blocchi logici, 32
indirizzi IP
designazione del router predefinito, 48, 55
parola chiave nelle regole, 292, 329
parola chiave non operativa, 329
preconfigurazione, 58
preconfigurazione del router predefinito, 58
informazioni sul sistema, visualizzazione, 130
install_config, comando, 225
install_type, parola chiave, 317
install_type, parola chiave nei profili
esempi, 235
prova dei profili, 241, 243
requisiti, 234, 235
installazione
archivi Solaris Flash, descrizione, 161
confronto con l'aggiornamento, 27
confronto tra i metodi, 35
requisiti di sistema, 29
sommario delle attività, 25
spazio su disco consigliato, 41
installazione di sistemi clone
aggiornamento, 163
installazione iniziale, 161
installazione in rete
con DHCP, 81
con PXE, 34, 521
con un CD, 101, 106, 122
con un DVD, 84, 92
descrizione, 79
installazione JumpStart personalizzata
esempio, 216
preparazione, 79
requisiti, 79
uso di un supporto multipiattaforma, 111
installazione JumpStart personalizzata, 269
aggiornamento, 74
avvio e installazione, 269
collegamento con linea tip, 273, 276

installazione JumpStart personalizzata (Continua)
confronto con altri metodi di installazione, 36
descrizione, 217
esempi, 281, 289
avvio e installazione, 289
configurazione dei sistemi di marketing, 284, 288
configurazione dei sistemi di progettazione, 287
configurazione del sito, 281, 282
creazione di prof_marketing, 286
creazione di prof_prog, 285
directory JumpStart, 285
modifica del file rules, 286, 287
profilo Solaris Flash, 237, 238
script check, 287
sistemi in rete, 216
sistemi non in rete, 214
sistemi standalone, 214
Solaris Flash, 238
funzioni opzionali, 247
introduzione, 247
programmi di installazione personalizzati, 262
script finali, 249, 254
script iniziali, 247, 249
installazione di un archivio Solaris Flash, 271
introduzione, 216
parole chiave dei profili, 296
preparazione, 217, 245, 271
installazione JumpStart predefinita, confronto con gli altri metodi di installazione, 38
installed, parola chiave nelle regole
descrizione e valori, 293, 329
installed, parola chiave non operativa, descrizione e valori, 329
interfaccia di rete, preconfigurazione, 58
interfaccia IDE
analisi superficiale, 494
mappatura dei blocchi danneggiati, 494
IPv6, preconfigurazione, 58
isa_bits, parola chiave, 317

J

JumpStart, directory
aggiunta di file con uno script finale, 250
autorizzazioni, 225
copia dei file
con uno script finale, 250
file di installazione, 229
creazione
di un dischetto per sistemi SPARC, 226
di un dischetto per sistemi x86, 228, 520
su un dischetto per sistemi x86, 225
esempio di file rules, 231

K

karch
parola chiave nelle regole, 293, 329
parola chiave non operativa, 329
Kerberos
informazioni per la configurazione, 47
preconfigurazione, 58

L

`layout_constraint`, parola chiave, 75
layout_constraint, parola chiave, 318
layout delle partizioni del disco di boot, nuova configurazione predefinita (sistemi x86), 33
LBA, *Vedere* indirizzamento a blocchi logici
le0: No carrier - transceiver cable problem, messaggio, 487
lingua e layout della tastiera, preconfigurazione, 59
Live Upgrade, *Vedere* Solaris Live Upgrade
livello IRQ, preconfigurazione, 59
locale, parola chiave, 320
locale.org_dir, aggiunta di voci alla tabella, 68

M

Makefile, file, 66
mappatura dei blocchi danneggiati dei dischi IDE, 494
maschera di rete, preconfigurazione, 58

memoria
dimensioni dello spazio di swap, 308
parola chiave nelle regole, 294, 329
parola chiave non operativa, 329
memsize, parola chiave nelle regole
descrizione e valori, 294, 329
memsize, parola chiave non operativa,
descrizione e valori, 329
microprocessori
parole chiave nelle regole, 291, 328
parole chiave non operative, 328
mirror, *Vedere* volume RAID-1
mnttab, file, 226
model, parola chiave nelle regole
descrizione e valori, 294, 329
model, parola chiave non operativa, descrizione
e valori, 329
MODIFICA DEL DISPOSITIVO DI BOOT
PREDEFINITO, messaggio, 494
`modify_install_server`, descrizione, 129
`mount`, comando, 129

N

name server, preconfigurazione, 58
network, parola chiave nelle regole
descrizione e valori, 294, 329
network, parola chiave non operativa,
descrizione e valori, 329
nistbladm, comando, 68
No carrier - transceiver cable problem,
messaggio, 487
no_master_check, parola chiave, 321
nome_client, descrizione, 126
nome del dominio, preconfigurazione, 58
nome host, preconfigurazione, 58
nomi/denominazione
determinazione della piattaforma del
sistema, 130
file `custom_probes`, 264
file rules, 231
gruppi software, 309
modelli dei sistemi, 294, 329
nome host, 126, 293, 329
nomi dei profili derivati, 249
Not a UFS filesystem, messaggio, 487
num_clients, parola chiave nei profili, 321
numero di rete, 294, 329

O

ora e data, preconfigurazione, 58
organizzazione
CD di installazione di Solaris 9 *Edizione per
piattaforma SPARC*, 462
CD di installazione di Solaris 9 *Edizione per
piattaforma x86*, 469
CD Solaris 9 Software *SPARC Platform
Edition*, 463
CD Solaris 9 Software *x86 Platform
Edition*, 470
CD Solaris 9 *SPARC Platform Edition*
Languages, 464
CD Solaris 9 *x86 Platform Edition*
Languages, 471
DVD Solaris 9 *SPARC Platform Edition*, 461
DVD Solaris 9 *x86 Platform Edition*, 467
osname, parola chiave nelle regole, 295, 329
osname, parola chiave non operativa, 329

P

-p, opzione dello script check, 244, 267
package
aggiunta
con chroot, 252
con uno script finale, 251
file di amministrazione, 247
requisiti per l'uso del metodo JumpStart
personalizzato, 507
Solaris Live Upgrade
aggiunta, 354
requisiti, 507, 508, 510
package, parola chiave nei profili, descrizione e
valori, 321
parola_chiave, campo di una regola, 232
parole chiave
archivi Solaris Flash, 199
archivi Solaris Flash, metodo JumpStart
personalizzato, 298
file sysidcfg, 61
non operative, 263

parole chiave (Continua)
Solaris Live Upgrade
profilo, 406, 407
volumi, 391
parole chiave dei profili, 296, 325
archive_location, 298
backup_media, 304
boot_device, 305
bootenv createbe, 306
client_arch, 307
client_root, 307
client_swap, 308
cluster
descrizione e valori, 309, 406
esempi, 235
dontuse
descrizione e valori, 310
e usedisk, 325
fdisk
descrizione e valori, 310
fdisk
esempio, 235
filesys
descrizione e valori, 312
esempi, 235
file system locali, 313
file system remoti, 312
forced_deployment
descrizione e valori, 315, 407
geo
descrizione e valori, 315
install_type
descrizione e valori, 317
esempi, 235
requisiti, 234, 235
isa_bits
descrizione e valori, 317
layout_constraint
descrizione e valori, 318
local_customization
descrizione e valori, 320, 406, 407
locale
descrizione e valori, 320
no_master_check
descrizione e valori, 321
num_clients, 321
package
descrizione e valori, 321
parole chiave dei profili (Continua)
partitioning
descrizione e valori, 322
designazione dei dischi, 325
partizionamento
esclusione di un disco, 310
esempi, 235
root_device, 323
system_type
descrizione e valori, 325
esempi, 235
usedisk
descrizione e valori, 325
uso di maiuscole e minuscole, 296
parole chiave delle regole, 291
any
descrizione e valori, 328
descrizione e valori<, 291
arch, 291, 328
disksize
descrizione e valori, 292, 328
domainname, 292, 329
hostaddress, 292, 329
hostname, 291, 293, 329
installed
descrizione e valori, 293, 329
karch, 293, 329
memsize, 294, 329
model, 294, 329
network, 294, 329
osname, 295, 329
probe, 295
totaldisk, 296, 329
parole chiave non operative
arch, 328
disks, 328
domainname, 329
hostaddress, 329
hostname, 329
installed, 329
karch, 329
memsize, 329
model, 329
network, 329
osname, 329
rootdisk, 329
totaldisk, 329

parole chiave per i profili dei cluster,
descrizione e valori, 406
partitioning
parola chiave nei profili, 322, 325
partitioning, parola chiave, 322
partizionamento
esclusione di un disco, 310
esempi, 235
partizioni `fdisk`, 235, 310
posizione della slice radice, 488
partizione di servizio, preservazione durante l'installazione (sistemi x86), 33
password di root, 254
preconfigurazione, 58
password di root, impostazione con uno script finale, 253
patch, 52
aggiunta
con chroot, 252
con Solaris Live Upgrade, 354
con uno script finale, 251
controllo dei livelli delle patch, 355
percorsi
script check, 244, 267
personalizzazione degli archivi Solaris Flash, sistema master, 167
personalizzazione di archivi Solaris Flash, di archivi con script, 170
pfinstall, comando, 74, 239
pianificazione
confronto tra i metodi di installazione, 35
confronto tra installazione iniziale e aggiornamento, 27
dell'installazione di un archivio Solaris Flash, 166
installazione in rete, 32
per Solaris Live Upgrade, 351
requisiti di sistema, 29
requisiti di sistema per Live Upgrade, 351
sommario delle attività, 25
spazio su disco, 41
piattaforme
abbinamento degli attributi del sistema ai profili, 269, 275
abbinamento dei profili agli attributi dei sistemi, 233
client diskless, 307
piattaforme (Continua)
configurazione del server di installazione, 126
determinazione del nome, 130
modelli dei sistemi, 294, 329
parole chiave nelle regole, 293, 329
parole chiave non operative, 329
posizione della slice radice, 488
Preboot Execution Environment (PXE), 34, 521
preconfigurazione delle informazioni sul sistema
Gestione consumi, 69
scelta del metodo, 58
uso del file `sysidcfg`, 59
uso di un servizio di denominazione, 59, 65
vantaggi, 57
versione locale, NIS, 66
versione locale, NIS+, 68
preparazione per l'installazione
informazioni richieste prima dell'aggiornamento, 53
informazioni richieste prima dell'installazione, 46
installazione JumpStart personalizzata, 217, 245
preconfigurazione delle informazioni sul sistema
metodi, 58
vantaggi, 57
preparazione del sistema per l'aggiornamento, 51
preparazione del sistema per l'installazione, 45
probe, parola chiave nelle regole, descrizione e valori, 295
problemi di aggiornamento, problemi di reboot, 498
processori
parole chiave nelle regole, 291, 328
parole chiave non operative, 328
prof_marketing, esempio di profilo, 286
prof_prog, esempio di profilo, 285
profili
abbinamento ai sistemi, 269, 275
campo di una regola, 232
commenti, 234
creazione, 234
denominazione, 235

profili (Continua)
descrizione, 234
esempi, 235
prof_marketing, 286
prof_prog, 285
Solaris Flash, 237, 238
profili derivati, 248, 249
prova, 241, 243
requisiti, 231, 234
ricerca dei sistemi corrispondenti, 233
Solaris Live Upgrade
creazione, 405
esempio, 408
esempio per archivi differenziali, 408
prova, 409
profili derivati, 249
profondità dei colori, preconfigurazione, 59
programma suninstall di Solaris
confronto con altri metodi di installazione, 36
modalità di esecuzione, 147
programmi di installazione alternativi, 262
programmi di installazione personalizzati, 262
prova
profili, 239, 241, 243
Solaris Live Upgrade, profili, 409
verifica dei file custom_probes
con check, 267
prova di custom_probes, 268
verifica del file rules
con check, 244, 245
verifica del file rules
con lo script check, 268
verifica del file rules
esempio di installazione JumpStart personalizzata, 287
profili derivati, 249
prova delle regole, 245
proxy Web, preconfigurazione, 58
prtvtoc, comando
SPARC: creazione di un file di configurazione dei dischi, 257
x86: creazione di un file di configurazione dei dischi, 259
punto esclamativo (!), campo di una regola, 232
PXE (Preboot Execution Environment), 34, 521

R

-r, opzione dello script check, 245, 268
RAID-0, descrizione dei volumi, 340
regole
descrizione dei campi, 231, 232
esempi, 233
ordine, 269, 275
ordine di abbinamento, 233
profili derivati, 248, 249
prova di validità, 245, 268
sintassi, 231
su più righe, 231
uso di rootdisk, 324
release di Solaris 9
osname, parola chiave nelle regole, 295
parola chiave installed, 293, 329
parola chiave non operativa installed, 329
parola chiave non operativa osname, 329
parola chiave osname, 329
requisiti
custom_probes, file, 264
installazione in rete
server, 79
memoria, 30
partizione fdisk, 31
per l'uso di Live Upgrade, 351
per l'uso di Solaris Web Start, 30, 32
profili, 231, 234
spazio di swap, 30
spazio su disco, 41
reset, comando, 130
righe multiple nei file rules, 231
rinomina di un ambiente di boot con Solaris Live Upgrade, 437
ripristino della visualizzazione e del terminale dopo un problema di I/O, 130
risoluzione dello schermo, preconfigurazione, 59
root_device, parola chiave, 323
rootdisk
definizione, 324
valore della slice per filesys, 313
valore impostato da JumpStart, 324
RPC failed: error 5: RPC Timed out, messaggio, 225
RPC Timed out, messaggio, 225, 492
rules, file
aggiunta di regole, 231

rules, file (Continua)
commenti, 231
creazione, 230
denominazione, 231
descrizione, 230
esempio, 231
esempio di installazione JumpStart personalizzata, 286, 287
prova delle regole, 245
regole su più righe, 231
sintassi, 231
verifica con check, 245
esempio di installazione JumpStart personalizzata, 287
profili derivati, 249
rules.ok, file
creazione, 244
descrizione, 244
ordine delle regole, 269, 275
ordine di abbinamento delle regole, 233

S

-s, opzione del comando add_install_client, 288
scheda grafica, preconfigurazione, 59
script
archivi Solaris Flash
creazione, 181
indicazioni, 171
personalizzazione, 170
predeployment, creazione, 180
reboot, 182
script della Bourne shell nelle regole, 232
script iniziali, 249
Solaris Flash archivi
creazione, 178
script di postdeployment, creazione, 181
script di precreazione, creazione, 178
script di predeployment
creazione, 180
descrizione, 198
script di reboot, creazione, 182
script finali
aggiunta di file, 250
aggiunta di package e patch, 251
impostazione della password di root del sistema, 253
script finali (Continua)
nelle regole, 232
personalizzazione dell'ambiente radice, 253
script iniziali
autorizzazioni, 248
creazione di profili derivati, 249
introduzione, 247
nelle regole, 232
programmi di installazione personalizzati, 262
uso per la creazione di profili derivati, 248
server
configurazione dell'installazione in rete con un CD
installazione standalone, 124
configurazione dell'installazione in rete con un DVD
installazione standalone, 94
creazione della directory JumpStart, 221
requisiti per l'installazione in rete, 79
spazio di root, 307
server di boot
creazione con un DVD, esempio, 93
creazione in una sottorete con un DVD, 92
creazione in una sottorete con un CD, 122
creazione in una sottorete con un DVD, 90
descrizione, 80
requisiti per l'installazione in rete, 80
server di installazione
configurazione dell'installazione in rete con un CD, 125
creazione con CD multipiattaforma, 115, 120
creazione con un CD, 101, 106
creazione con un CD, esempio, 105, 110
creazione con un CD multipiattaforma, esempio, 115, 121
creazione con un DVD, 85, 88
creazione con un DVD, esempio, 87, 88, 91
creazione con un supporto multipiattaforma, 111
nella sottorete, 87
preparazione per l'installazione in rete con un DVD, 94
tipi di sistema, 79
servizio di denominazione, preconfigurazione, 58
set_root_pw, script finale, 253, 254

setup_install_server, descrizione, 129
sezione definita dall'utente
  archivi Solaris Flash
    creazione, 180
share, comando
  condivisione della directory JumpStart, 222, 285
shareall, comando, 222, 285
showmount, comando, 130
SI_CONFIG_DIR, variabile, 250
SI_PROFILE, variabile d'ambiente, 249
sicurezza
  password di root, 253, 254
sistema clone
  Vedere anche archivio
  descrizione, 161
sistema master
  Vedere anche archivio
  descrizione, 166
  installazione, 177
  personalizzazione dell'installazione, 167
  unità periferiche, 167
sistemi standalone
  esempi di profilo, 235
  esempio di installazione JumpStart personalizzata, 214
slice
  esempi di profilo, 235
  posizione della slice radice, 488
  Solaris Live Upgrade
    linee guida per la selezione, 356
    personalizzazione dei file system, 371
slices
  parola chiave nelle regole, 293, 329
  parola chiave non operativa, 329
  valori di filesys, 313
Solaris
  release o versione
    parola chiave non operativa osname, 329
    parola chiave osname, 295, 329
Solaris 9
  gruppi
    esempi di profilo, 235
  gruppi software, 309
    aggiornamento, 310
    selezione dei package, 321
  release o versione
    parola chiave installed, 293, 329
Solaris 9, release o versione (Continua)
    parola chiave non operativa installed, 329
Solaris Flash, archivi, *Vedere* archivio
Solaris Live Upgrade
  aggiornamento
    ambiente di boot, 400
    mappa delle attività, 400
  aggiornamento non riuscito, 420
  annullamento di un'operazione, 432
  arresto, 368
  attivazione di un ambiente di boot, 416
  avvio, 368
  comandi, 455
  configurazione dei file system, 370
  confronto tra ambienti di boot, 433
  copia
    di un file system condivisibile, 385
  creazione
    di un ambiente di boot, descrizione, 334
    di un ambiente di boot, procedure, 369
    mappa delle attività, 367
    personalizzazione del contenuto, procedure, 395
    profilo, 405
    volume RAID-1 (mirror), descrizione, 338
    volume RAID-1 (mirror), procedure, 389
    volume RAID-1 (mirror), requisiti, 352
  descrizione, 334
  eliminazione di un ambiente di boot, 435
  esempi
    aggiornamento, 443
    aggiornamento di un mirror, 446
    creazione di mirror, 392, 393, 394
    personalizzazione del contenuto, 397, 398
  installazione
    di un archivio Solaris Flash, 411
    di un archivio Solaris Flash con un profilo, 414, 415
    package, 367
  package richiesti, 353
  parole chiave
    profili, 406
    profilo, 407
  parole chiave per i volumi, 391
  personalizzazione del contenuto, 361
  profilo, esempio, 408
  profilo, esempio per archivi differenziali, 408
  profilo, prova, 409

Solaris Live Upgrade (Continua)
rinomina di un ambiente di boot, 437
selezione delle slice per i volumi RAID-1 (mirror), 357
slice dei file system, 371
spazio su disco richiesto, 352
stampa su file, 371
visualizzazione
configurazione degli ambienti di boot, 441
schermate di un sistema remoto, 364
visualizzazione del nome dell'ambiente di boot, 436
Solaris Volume Manager, comandi utilizzati con Solaris Live Upgrade, 359
Solaris Web Start
confronto con altri metodi di installazione, 35
esecuzione dalla riga di comando, 132
interfaccia utente grafica (GUI), 132
modalità di esecuzione, 131
programma di installazione, 131
requisiti
LBA sui sistemi x86, 32
spazio di swap, 30
soluzione dei problemi
avvio dal server sbagliato, 492
problemi di installazione generali, 488
boot del sistema, 492
sottorete
creazione di un server di boot con un CD, 122
creazione di un server di boot con un DVD, 92
server di installazione, 90, 115, 120
spazio su disco
pianificazione, 41
requisiti
per i gruppi software, 43
per Solaris Live Upgrade, 352
stato, di un ambiente di boot, 429
stty, comando, 45, 51, 273, 277
submirror, descrizione, 340
SUNWCall, gruppo software, 309
SUNWCprog, gruppo software, 309
SUNWCreq, gruppo software, 309
SUNWCuser, gruppo software, 309
SUNWCXall, gruppo software, 309
swap, file system, allocazione dello spazio di swap, 43
`sysidcfg`, file
creazione, 64
criteri d'uso e requisiti, 59
parole chiave, 61
sintassi, 60
system_type, parola chiave nei profili
descrizione e valori, 325
esempi, 235

T

tftpd, daemon, 493
tipo di monitor, preconfigurazione, 59
tipo di terminale, preconfigurazione, 58
token ring, errore di boot, 492
totaldisk, parola chiave nelle regole, 296, 329
totaldisk, parola chiave non operativa, 329
transceiver cable problem, messaggio, 487

U

UFS, 226
uguale (=) nel campo del profilo, 248
`uname`, comando, 130
unione di un archivio Solaris Flash, 193
upgrade_log, file, 136, 150, 151
usedisk, parola chiave nei profili, descrizione e valori, 325
/usr/sbin/rpld, comando, 493

V

valore, campo di una regola, 232
valore di partizionamento esistente, 322
valore di partizionamento esplicito, 323
`/var/sadm/system/logs/begin.log`, file, 248
`/var/sadm/system/logs/finish.log`, file, 250
/var/sadm/install_data/upgrade_log, file, 150, 151, 157
/var/yp/make, comando, 67
/var/yp/Makefile, 66

variabili
SI_CONFIG_DIR, 250
SI_PROFILE, 249
SYS_MEMSIZE, 242
verifica
dei file custom_probes
prova, 268
file custom_probes
con lo script check, 268
file rules, 287
con check, 244, 245
con lo script check, 268
profili derivati, 249
prova delle regole, 245
profili, 241
versione di Solaris
parola chiave installed, 329
parola chiave non operativa installed, 329
parola chiave non operativa osname, 329
parola chiave osname, 295, 329
versione di Solaris 9, parola chiave
installed, 293
visualizzazione
collegamento con linea tip e installazione JumpStart personalizzata, 273, 276
del nome dell'ambiente di boot Live Upgrade, 436
file system attivati, 129
file system condivisi, 130
informazioni sul sistema, 130
nome della piattaforma, 130
volcheck, comando, 229
volcheck, comando, 226, 228
volume
RAID-0, descrizione, 340
RAID-1, descrizione, 340
Volume Manager
Vedere anche Solaris Volume Manager
copia, 226, 229
dell'immagine del Device Configuration Assistant di Solaris 9, 229
dischetto Solaris 9 Device Configuration Assistant *x86 Platform Edition*, 228
volume RAID-1 (mirror), Solaris Live Upgrade
creazione, 389
descrizione, 338, 340
esempio di creazione, 392, 393, 394
esempio di creazione e aggiornamento, 446
volume RAID-1 (mirror), Solaris Live Upgrade (Continua)
requisiti, 352, 357

W

WARNING: clock gained xxx days,
messaggio, 487